# Configurazione della postazione per l'accesso al sistema web ANPR e operazioni propedeutiche al subentro.

Per accedere alle funzionalità del sistema Web ANPR la postazione di lavoro deve essere configurata compiendo le operazioni di seguito descritte :

# 1. Installazione del certificato di sicurezza ricevuto via PEC unitamente alla password a seguito del censimento.

Se si utilizzano i browser Microsoft Internet Explorer o Google Chrome sarà sufficiente effettuare un doppio click sul certificato stesso e proseguire seguendo le istruzione presentate a video. In particolare occorrerà specificare la password d'installazione ricevuta via pec insieme al certificato stesso.

Se si utilizza Mozzilla Firefox occorre procedere con l'importazione del certificato attraverso il pannello delle opzioni del browser stesso.

Dal menù Opzioni scegliere Avanzate - Certificati – Mostra Certificati, spostarsi sul Tab dei Certificati Personali e procedere con il tasto *Importa*.

Nome certificato	Dispositivo di sicurezza	Numero seriale	Termina il	CQ
⊿Ministero dell'Interno				^
999999-PC-0001	Disp. di sicurezza software	3A:4B:A5:8A:14:C	. venerdi 23 febbraio 2018	ш

# 2. Installazione del lettore di smart card

Generalmente nei sistemi operativi recenti il lettore di smart card fornito è riconosciuto ed installato nella modalità automatica plug&play. Dopo aver collegato il lettore al connettore USB del computer attendere che il sistema operativo comuni all'utente che il dispositivo è installato e correttamente funzionante.

### 3. Installazione del driver della smart card

Sulle postazioni preposte per l'accesso al sistema Web ANPR occorre installare il driver della smart card reperibile per i sistemi operativi Windows e Linux ai seguenti link :

Windows - https://ca.arubapec.it/downloads/IDP\_6.44.10\_Windows.zip

Linux - https://ca.arubapec.it/downloads/IDP6.33.02\_LINUX.zip

Per l'installazione del driver si dovranno seguire le istruzione fornite a video ed assicurarsi, dopo il riavvio del computer, di avere a disposizione nella barra delle applicazioni attive (o dalla lista dei processi attivi) l'applicativo "IDProtect Monitor", con il quale sarà possibile verificare le informazioni contenute all'interno della smart card, verificarne la corretta visibilità da parte del browser e gestire eventuali operazioni di cambio e sblocco PIN.

Inserire la smart card fornita all'interno del lettore e verificare l'accensione della spia luminosa dello stesso.

Avviare l'applicazione *IDProtect Manager* dal gruppo di applicazioni *IDProtect Client* e verificare che le informazioni contenute all'interno della smart card siano lette correttamente, in particolare il dato relativo al *Serial Number*.

<u>h</u> († 2	00	
	Generale Certificati & Ch	iavi
DMNIKEY AG S.,	Nome carta	CN5
	Label carta	CNS#9999990000030003
	Versione	182 0003
	Serial number	99999900003
	Memoria totale	78602 Bytes
	Totale memoria libera	54453 Bytes
	Biometrica abilitata	No

Spostandosi sul Tab *Certificati & Chiavi* e utilizzando il PIN fornito è possibile verificare le informazioni riguardanti il codice fiscale dell'utente intestatario della smart card.



# 4. Verifica della visibilità della smart card da parte del browser

Se si utilizza Internet Explorer entrare nella sezione *Opzioni Internet* e dal pannello selezionare il tab *Contenuto* e successivamente selezionare il pulsante *Certificati* 

ificati	Sicurezza	Privacy	Contenuto
tificati			
identific	e i certificati per co azione. o <u>5</u> 5 Cer	nnessioni crittogr tificati	afate e A <u>u</u> tori
1.6			
Memoriz precede suggeris	iomatico iza i dati immessi in inza nelle pagine W ice corrispondenze	/eb.e	Impostazioni
d e Web Slice	-		
2-50 aggiorn. essere l progran	ati di siti Web che p etti in Internet Exp imi.	iorer e altri	

Accertarsi di visualizzare nel tab *Personale,* oltre che il certificato di postazione installato su pc, anche il **codice fiscale** dell'utente intestatario della carta riportante l'indicazione della CA emittente come **CA Utenti ANPR**.

opo desig <u>n</u> ato:	<tutti></tutti>				12
Personale Altri utenti	Autorità di certificazione int	ermedie	Autorit	à di certificazione radi	j. 4
Rilasciato a	Emesso da	Data	di s	Nome	*
2000 DC 0000	CA Postazioni ANPR	20/10	0/2022	999999-PC-0003	
AAABBB00H30H	5010 CA Utenti ANPR	23/04	1/2024	<nessuna></nessuna>	
					m v
Importa	rta			Avan	= - zate
Importa Espor	rta <u>R</u> imuovi to			Avan	zate

Se si utilizza FireFox accedere dal menù alla voce *Opzioni – Privacy e Sicurezza –* andare in fondo per visualizzare i pulsanti *Mostra Certificati e Dispositivi di Sicurezza* (nelle versioni meno recenti Opzioni – Avanzate – Certificati )

<u>M</u> ostra certificati	
<u>D</u> ispositivi di sicurezza	

Selezionare la voce *Dispositivi di sicurezza* e verificare la presenza del modulo CNS seguito dal seriale della smart card :

Moduli e dispositivi di sicurezza	Dettagli Valore	Accedi
⊿NSS Internal PKCS #11 Module		Esci
Servizi crittografici generici Dismutifizo cicurazza software		Modifica la password
a CNS		<u>C</u> arica
CNS#9999990025120003		Scarica
		Attiva <u>F</u> IPS
⊿Modulo radice predefinito Builtin Object Token		

# NB:

Se il modulo non è presente, o se in seguito si hanno problemi all'accesso, selezionare il tasto *Carica* sulla destra

nserire le inforr	nazioni per il modulo che	e si vuole aggiunge
lome modulo	Nuovo modulo PKCS#	11
lome <u>f</u> ile mod	ulo	Sf <u>o</u> glia

premere il pulsante Sfoglia e selezionare il file

C:\WINDOWS\SYSTEM32\AthenaCSP.dll

o in alternativa

C:\WINDOWS\SYSTEM32\bit4xpki.DLL

Premendo *OK* si otterrà il caricamento del nuovo modulo con l'evidenza della voce CNS seguita dal seriale della smart card.

Moduli e dispositivi di sicurezza	Dettagli	Valore	Accedi
⊿NSSInternal PKCS#11 Module			Esci
Servizi crittografici generici Dispositivo sicurezza software			Modifica la <u>p</u> assword
ACTIS			<u>Carica</u>
BIT4ID miniLector EVO 0			Scarica
CNS#9999990025120003			Attiva <u>FI</u> PS
Builtin Object Token			

# Premere OK e seguire i passi successivi.

# 5. Accesso all'area autenticata del sito Web ANPR

Per eseguire l'accesso all'area autenticata del sistema Web ANPR, assicurarsi di aver eseguito con successo i precedenti passi e, attraverso il browser, connettersi al link :

#### https://dp.anpr.interno.it/com

# SI CONSIGLIA DI SOSPENDERE O FERMARE L'ESECUZIONE DI EVENTUALI ANTIVIRUS O FIREWALL PERSONALI INSTALLATI SUL PC.

Generalmente la maggior parte dei browser chiederanno automaticamente di :

• scegliere il certificato di postazione con cui collegarsi (installato precedentemente durante il passo di cui al punto 1)

tale richiesta è opzionale in funzione della configurazione del browser

- inserire il PIN della smart card;
- scegliere il certificato utente con cui collegarsi (letto automaticamente dalla smart card);

tale richiesta è opzionale in funzione della configurazione del browser

Le richieste da parte del browser potrebbero non avvenire nell'esatta sequenzialità elencata.

NB. Se si utilizza il browser Mozzilla Firefox, al momento della richiesta del PIN, appare la finestra mostrata di seguito :

-		
	iserire la password princi	<mark>ipale p</mark> er CNS#999999002512000
		10

Anche se è presente la dicitura *"Inserire la password principale per la CNS"* <u>deve essere inserito il PIN</u> <u>della smart card.</u>

Benvenuti nel sistema Web ANPR.

### 6. Passi successivi propedeutici al subentro - Nomina ALS

Si ricorda che il primo accesso deve essere eseguito con la smart card del Sindaco/Commissario o delegato, (APL, ASC) che è l'unica smart card che risulta abilitata la momento della consegna da parte della Prefettura.

Il Sindaco dovrà accedere alla web application come sopra descritto ed accedere alla console di sicurezza (link in alto a dx).

LNFGPP71D28H601Q	Logout
ANDR	> Sicurezza
(TEST)	Amministrazione
()	Strumenti di supporto

Entrati nella console di sicurezza si dovrà selezionare la voce Gestione Utenze e premere sulla voce di menù Modifica/Visualizza.

Anagrafe Nazionale Popolazione F	Residente
CONSOLE	GESTIONE UTENZE
Ti trovi in: <u>GESTIONE UTE</u>	NZE
GESTION	EUTENZE
Inserisci Utente	Da questa pagir dei profili autori:
Modifica/Visualizza	password prov
Password Giornaliera	

Utilizzando il tasto Ricerca sarà possibile ottenere la lista di tutti gli utenti a cui è possibile assegnare il profilo di ALS.

HOME	GESTIONE UTENZE	GESTIONE POSTAZIONE	GESTIONE SMARTCARD	
To trave in GESTIONE UTENZ	E - MODIFICA UTENTE			
MODIFICA	UTENTE			
-				
Inserisci Utente	Ricerca Utente			
Modifica Utente/Visualizza	Comune:			
Password Giomaliera	Codice Fiscale			
	Cognome	tione:		
	and the second second			

COGNOME NOME	CODICE FISCALE	TIPO UTENTE	STATO UTENTE	STATO SMART CARD	DETTAGLIO
and the second s	-	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	LAVORAZIONE	Q.]
NAMES OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTIONO	-	Amministratore locale della postazione (ALP)	ATTIVO		Q.]
And the second second	101,0404-0101	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	LAVORAZIONE	0
Calculate Insult (Minutes)	coloring teaching.	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	ATTIVA	Q
27280614.02	-	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	LAVORAZIONE	Q
A DESCRIPTION OF A DESC	-	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	LAVORAZIONE	Q
gradenie certenne	and many services.	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	LAVORAZIONE	Q
Canada and a second second	many research	Amministratore Centrale della Sicurezza (ACS)	ATTIVO	LAVORAZIONE	[Q]

Selezionando la voce Dettaglio per l'utente scelto sarà possibile assegnare il profilo ALS.

Profili	Disponibili		
~	Amministratore Amministratore Sindaco o Com	Locale della Postazione (ALP) Locale della Sicurezza (ALS) missario (ASC)	
CONFE	ERMA	INDIETRO	

Si ricorda di scegliere un utente in possesso di smart card.

7. Passi successivi propedeutici al subentro – Registrazione/Attivazione Smart Card

Il Sindaco dovrà procedere alla registrazione e attivazione della smart card dell'ALS e dei restanti utenti (operazione che per gli altri utenti potrà essere eseguita anche dall'ALS dopo che la sua smart card sarà stata attivata dal Sindaco).

CONSOLL	GESTIONE UTENZE	GESTIONE POSTAZIONE	GESTIONE SMARTCARD
i trovi in: <u>SMART CARD</u> - RI	EGISTRA SMART CARD		
REGISTRA	SMART CARD		
Registra Smart Card	Ricerca Smart	Card	
Registra Smart Card Comune	Ricerca Smart	Card	
Registra Smart Card Comune Nuova Smart Card	Ente: SOGEI	Card	
Registra Smart Card Comune Nuova Smart Card Ricerca Smart Card	Ente: SOGEI	Card	

Occorre selezionare la voce Gestione SmartCard e successivamente selezionare la funzione Registra Smart Card Comune.

La funzione Registra Smart Card Comune consente di registrare le Smart Card che vengono consegnate agli utenti dell'ente. Una volta attivate le Smart Card, è possibile accedere dalle postazioni dell'ente, dove sono installati i certificati di postazione, ai servizi di ANPR.

Nella sezione Ricerca Smart Card è possibile indicare, tra i parametri di ricerca, il codice fiscale del titolare della Smart Card da consegnare; il sistema verifica che il codice fiscale sia stato registrato a sistema per il Comune. È possibile, anche, indicare il cognome e il nome. In alternativa è possibile selezionare direttamente il pulsante Ricerca.

COGNORE NOME	CODICE FISCALE	STATO CARTA	DETTAGLIO
(Min ( 11 ( 10 ( 10 ( 10 ( 10 ( 10 ( 10 ( 1	We have a second second second	CONSEGNATA	0
MOLULI COMPLEX.	Ruther Indexed	CONSEGNATA	0.
KLODER PRODUCTION	Reconstruction (mapping	CONSEGNATA	a
NUMPERS .	NUMBER OF STREET	CONSEGNATA	(G)
The second second	Charles in the second second	CONSEGNATA	(a)
CONTRACTOR OF STREET,	#107103823-104	CONSEGNATA	(Q.)
MINE OWNER.	procis, agreements	CONSEGNATA	0.
Company (contract)	concentration for the local	CONSEGNATA	0.
destination on the	and the second second second	CONSEGNATA	( <u>a</u> )
Minore and a	No. of State of State of State of State	CONSEGNATA	[0]

Premendo il pulsante dettaglio si procederà all'attivazione delle Smart Card desiderate.

# 8. Passi successivi propedeutici al subentro - Inserimento nuovi utenti

Se necessario sarà possibile procedere con la registrazione di nuovi utenti attraverso il menù Gestione Utenze selezionando la funzione Inserisci Utente.

Anagrafe Nazionale Popolazione Residente					
CONSOLE GE	STIONE UTENZE	GESTIONE POSTAZIONE			
Ti trovi in: <u>GESTIONE UTENZE</u> - INSEI	RIMENTO UTENTE				
Inserisci Utente	Ricerca Utente	)			
Modifica∕Visualizza	Codice Fiscale: *				
Password Giornaliera					
	RICERCA				

Per le altre funzionalità della console di sicurezza si rimanda alle guide disponibili sul portale <u>www.anpr.interno.it</u> e all'help on-line



presente su tutte le pagine.