PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT	INSTRUKSI KERJA INSPECTION INLINE QC *WORK INSTRUCTION INLINE QC INSPECTION*	No. Dokumen : YJ-IK.QA.0008 Tgl. Efektif : 01 November 2018 No. Revisi : 01 Halaman : 1 dari 1

1. **Gantungkan Pre Production Sample (PPS) dan trims card yang telah disetujui.** *(Hang the Pre Production sample (PPS) and trim approved card)*

2. **Catat setiap proses yang berlangsung sehingga inline QC dapat mendeteksi proses yang kritis.** *(Record each process that goes on so that inline QC can detect critical process)*

3. **Periksa report half line QC, Assembly QC, dan endline QC setiap jam. Catat proses yang memiliki reject terbanyak sehingga reject dapat diantisipasi untuk beberapa waktu kedepan.** *(Check the report for half line QC, Assembly QC, and endline QC every hour. Note the process that has most rejects so that rejects can be anticipated for some time to come)*

4. **Lakukan pemeriksaan sebanyak 6 pcs secara acak untuk proses / operasi yang bermasalah sesuai dengan report QC (Half line QC, assembly QC dan endline QC) di setiap control pointnya.** *(Check 6 pcs randomly for problematic process / operation in accordance with the report QC (Half line QC, assembly QC and endline QC) at each control point)*

5. **Jika pada 6 pcs tersebut ditemukan reject sebanyak 1 atau lebih atau bila QC control point (QC Half line, QC Assembly, QC endline) melaporkan terdapat reject, maka perlu diperiksa ulang pada jam berikutnya.** *(If the 6 pcs are found reject as many as 1or more or if QC control point (QC Half line, QC Assembly, QC endline) report there is a reject, it needs to be checked reset the next hour)*

6. **Jika pada 6 pcs tidak ditemukan reject (0) maka tidak perlu diperiksa ulang pada jam berikutnya.** *(If 6 pcs is not found to reject (0) then no need to be rechecked the next hour)*

7. **Lakukan pengecekan pada output pertama sesuai dengan teck pack.** *(Check the first output according to check the pack)*

8. **Jika terdapat ketidak sesuaian pada output pertama maka segera lakukan tindakan perbaikan sehingga output berikutnya tidak terjadi masalah.** *(If there is a discrepancy at the first output then immediately take corrective action so that the output next, there is no problem)*

9. **Lakukan juga pengecekan pada accessories untuk output pertama sesuai dengan approved trims card.** *(Also check the accessories for output first according to the approved trim card)*

10. **Jika terdapat ketidaksesuaian pada output pertama maka segera lakukan tindakan perbaikan sehingga output berikutnya tidak terjadi masalah.** *(If there is a discrepancy at the first output then immediately take corrective action so that the output Next, there is no problem)*

11. **Lakukan pengawasan pada area yang kritikal sesuai dengan hasil output pertama.** *(Monitoring in critical areas accordingly with the first output)*

12. **Buat laporan yang terdokumentasi untuk output pertama.** *(Create a documented report for the first output)*







