



SCRIPT DE PREZENTARE · 90 DE MINUTE

INTRO TO SYNTHESIS

Un beat pe planșă, cu minutaj cumulativ. Fiecare beat are patru rânduri: SPUI / ARĂȚI / EI FAC / DACĂ ÎNTÂRZII. 21 septembrie 2026 · Club Control, București · Sintezaur × Zeedo · powered by Sequential.

ÎNAINTE SĂ INTRE LUMEA

- Toate synth-urile pornite, **main** la 12 o'clock, sunet în ambele căști ale fiecărei stații, Basic Program încărcat pe toate (hold **transpose down + program**).
- Pe unitățile împrumutate: firmware-ul claviaturii (keymech OS $\geq 1.0.0.2$ — versiunile vechi dau aftertouch maxim pe octava de jos); Global: Aftertouch = Poly, Clock Mode = Out sau Off (pe In arp-ul așteaptă clock extern), Velocity Curve = Medium; „Tune Voices” după 15 minute de încălzire.
- Synth-ul prezentatorului → PA (main out mono 1/4"), microfon testat din fundul sălii; ecran 16:9, prezentarea RO deschisă pe planșa de titlu, clicker; overhead camera cadrată pe panou (dacă există).
- Pe synth-ul tău: presetul „wow” pentru 00:03 și „Glass Echo” (F117) pentru 06:05, testate; testul AT → LFO amount făcut acasă (rezultatul decide fraza din 07:04).
- manualele cursantului (EN + RO) la ieșire, nu pe mese; apă; foto/video.
- Presete de auditat înainte, pentru DEMO-uri (nume din lista F1; sunetul îl verifici tu): 05 Syncing Pressure, 07 Mod My Arp, 17 Glass Echo, 18 Uptight Bass, 25 Dynamik Pad, 30 Unisyncerizer, 46 Acids Pro, 77 Poseidon PWM, 93 Hard Sync, 112 Aggro Feedback, 118 Bottle Service.

PLAN B

- **Fără proiector:** predai de la panou și din manualul cursantului (paginile urmează ordinea planșelor); overhead camera pe un TV, dacă există.
- **Fără PA:** participanții își pun căștile jos și tu cânti pe synth-ul tău printr-un amplificator sau o boxă locală; demo-urile se scurtează la jumătate.
- **Un synth se blochează sau sună ciudat:** reset la Basic Program (hold **transpose down + program**); dacă persistă, verifică **main**, mixerul (cel puțin o sursă sus), **cutoff**, amount-urile la 12 o'clock, **key track**; ultima soluție: schimbi stația cu a ta.
- **Dacă rămâi în urmă cu peste 5 minute,** ordinea tăierilor: 08:04 Note & Mod Seq → demo-ul lung din 05 → 06:04 Chord memory → demo-ul din 03:04 (kick) → demo-ul din 07:05 → exercițiile scurtate la 90 s, fără swap.

0:00–0:05

00 · WELCOME & SETUP

00:01 TITLE · 00:02 TODAY · 00:03 DEMO · 00:04 PRIMUL CONTACT — detaliat mai jos.

0:00–0:05

MODULUL 00 · WELCOME & SETUP

0:00-0:01 00-01 TITLE

SPUI: „Bine ați venit. Sunt Iulian, de la Sintezaur. În următoarele nouăzeci de minute o să înțelegeți fiecare etapă prin care trece un sunet într-un sintetizator subtractiv, și o să o auziți — nu de la mine, ci de sub degetele voastre, pe instrumentul din fața voastră: Sequential Fourm. Mulțumim celor de la Zeedo, prin care s-a putut întâmpla asta, și celor de la Sequential, care ne-au împrumutat instrumentele. Harta din spatele meu e tot cursul: opt opriri, în ordinea în care circulă semnalul.”

ARĂȚI: planșa de titlu cu harta. Căștile jos.

EI FAC: —

DACĂ ÎNTÂRZII: nu se taie.

0:01-0:03 00-02 TODAY

SPUI: „Trei lucruri înainte să pornim. Unu: sunteți doi la un synth. Unul conduce, celălalt citește pașii și ascultă; schimbați la fiecare exercițiu, ca să treacă panoul prin ambele perechi de mâini. Doi: căștile — sus când cântați, o ureche liberă când vorbesc eu; volumul MAIN la ora douăsprezece și îl lăsăm acolo. Trei: dacă vă pierdeți, aveți un buton de acasă: țineți apăsat TRANSPOSE DOWN și apăsați PROGRAM. Se încarcă Basic Program — un saw simplu, cu filtrul deschis. De acolo pornim de fiecare dată. Nu apăsați PROGRAM altfel, că pierdeți sunetul pe care tocmai l-ați construit. Și: nu există sunete greșite azi. Explorați, apoi vorbim.”

ARĂȚI: planșa TODAY. Cameră pe synth-ul tău când arăți TRANSPOSE DOWN + PROGRAM.

EI FAC: —

DACĂ ÎNTÂRZII: nu se taie.

0:03-0:04 00-03 DEMO DISTANȚA

SPUI: „Ăsta e un sunet de fabrică.” (cânti 20 de secunde pe presetul spectaculos ales) „Și ăsta e punctul zero.” (Basic Program, câteva note) „Până la final construim distanța dintre astea două — și o să știți ce face fiecare buton pe drum.”

ARĂȚI: PA; căștile jos; cameră pe mâini.

EI FAC: —

DACĂ ÎNTÂRZII: scurtează demo-ul la 10 s.

0:04-0:05 00-04 PRIMUL CONTACT

SPUI: „Căștile sus. Cântați câteva note pe ce e încărcat acum. Apoi faceți resetul: țineți TRANSPOSE DOWN, apăsați PROGRAM. Cântați din nou: acest saw simplu e locul de unde pornește orice sunet de azi. Schimbați și repetați.”

ARĂȚI: rămâne planșa TODAY.

EI FAC: (A) cântă câteva note → hold **transpose down** + press **program** → cântă din nou. (B) la fel. Tu treci printre mese și verifici că toți sunt pe Basic Program.

DACĂ ÎNTÂRZII: e minutul care nu se taie — dacă unul nu știe resetul, pierzi mai mult mai târziu.

0:05-0:12 MODULUL 01· SIGNAL FLOW

0:05-0:06 01-01 COVER

SPUI: „Tot cursul stă pe o singură idee: sunetul urmează un drum. Învăță drumul o dată și niciun sintetizator nu o să ți se mai pară complicat, oricâte butoane are.”

ARĂȚI: cover 01. Căștile jos.

DACĂ ÎNTÂRZII: nu se taie.

0:06-0:07 01-02 WHAT'S IN A SOUND

SPUI: „Ce e într-un sunet? O notă nu e o singură frecvență: e o frecvență de bază, fundamentală, plus un turn de tonuri mai încete deasupra — armonicele. Amestecul lor e ceea ce auzim ca timbru. Un saw le are pe toate, un pătrat doar pe cele impare, un triunghi aproape deloc — de aia unul e strălucitor, altul gol, altul moale. Sinteza subtractivă pornește de la o undă

bogată și scoate din ea. Gândiți-vă la un sculptor: blocul brut e unda, dalta e filtrul, iar forma în timp o dau anvelopele."

DEMO (20 s): un saw singur — „un bâzâit plictisitor, ca cea mai ieftină orgă cu tranzistori" — apoi același saw cu filtrul închis pe jumătate și un attack lent: „același bloc, sculptat."

ARĂȚI: planșa What's in a sound; PA; căștile jos.

DACĂ ÎNTÂRZII: taie demo-ul, păstrează fraza cu sculptorul.

0:07-0:08 01-03 THE VOICE PATH

SPUI: „De la stânga la dreapta: oscilatoarele fac tonul brut, mixerul echilibrează patru surse, filtrul sculptează strălucirea, amplificatorul modelează volumul, boxa primește rezultatul. Linia punctată: Fourm își poate întoarce propriul semnal înapoi în mixer — feedback-ul; îl folosim în modulul 6."

ARĂȚI: planșa Voice path.

DACĂ ÎNTÂRZII: nu se taie.

0:08-0:09 01-04 WHERE ON FOURM

SPUI: „Partea cea mai bună: panoul e așezat în aceeași ordine ca drumul. Uitați-vă la synth-ul vostru și puneți degetul: oscilatoare, mixer, filtru, anvelope, main. Secțiunile din stânga — modulation, aftertouch — și cele de jos — unison, glide, LFO, clock, arpeggiator — le luăm pe rând, în modulele următoare."

ARĂȚI: planșa Where on Fourm; cameră pe panoul tău, cu mâna pe fiecare secțiune în timp ce o numești.

DACĂ ÎNTÂRZII: nu se taie.

0:09-0:10 01-05 THE MIXER

SPUI: „Patru surse: Osc A, Osc B, noise, feedback. Regula de aur a depanării, pe care o s-o repet toată seara: dacă nu auzi nimic, verifică întâi mixerul, apoi cutoff-ul, apoi orice knob de amount lăsat la ora douăsprezece." **DEMO** ridici Osc A singur, adaugi B, apoi un fâșâit de noise peste.

ARĂȚI: planșa Mixer; PA.

DACĂ ÎNTÂRZII: taie demo-ul.

0:10-0:12 01-06 TRY IT

SPUI: „Căștile sus. Din Basic Program: țineți o notă și dați OSC A din mixer la zero. Liniște — fără sursă, fără sunet. Aduceți-l înapoi. Apăsați SAW la Oscillator B și ridicați OSC B: două oscilatoare, o notă, deja mai gros. Schimbați: partenerul face același lucru și, la final, urmăriți cu degetul drumul pe panou."

ARĂȚI: planșa Mixer rămâne.

EI FAC: (A) **osc a** la zero → liniște → înapoi; Osc B **saw on**; **osc b** sus. (B) repetă; ambii urmăresc drumul cu degetul. Tu treci printre mese.

DACĂ ÎNTÂRZII: 1 minut în loc de 2, fără swap.

0:12 01-07 KEY TERMS

SPUI: „Termenii: VCO, mixer, VCF, VCA, feedback, armonice. Se întorc în fiecare modul; opriți-mă acum dacă vreunul e neclar." Pauză reală de trei secunde.

ARĂȚI: Key Terms.

DACĂ ÎNTÂRZII: 15 secunde.

0:12-0:23

MODULUL 02 · OSCILLATORS

0:12-0:13 02-01 COVER

SPUI: „Prima oprire: locul unde se naște sunetul. Tot ce urmează pe drum doar scoate sau remodelează ce ne dau oscilatoarele. De aia formele de undă contează atât."

ARĂȚI: cover 02. Căștile jos.

0:13-0:15 02-02 THE WAVESHAPES

SPUI: „Trei forme, trei personalități. Saw: toate armonicile, calul de povară strălucitor — alămuri, coarde. Triangle: moale, aproape pur — stratul de sub. Pulse: gol ca un clarinet când e pătrat, subțire și nazal când se îngustează — și cu un parametru secret pe care îl deschidem imediat.” **DEMO** aceeași notă, schimbi lent cele trei forme. Apoi jocul (30 s): „Ce formă e asta?” — cântă la întâmplare saw / pulse / tri, sala strigă. „Învățați să le recunoașteți și o să le auziți în orice piesă de acum încolo.”

ARĂȚI: planșa Waveshapes; PA; câștile jos.

DACĂ ÎNTÂRZII: jocul la 15 s.

0:15-0:16 02-03 OCTAVES & TUNING

SPUI: „Registrele: cinci poziții de octavă, de la minus doi la plus doi, pe fiecare oscilator; A și B la o octavă distanță înseamnă mărime instant. FREQUENCY e acordajul fin, până la șapte semitonuri. Și aici e primul secret al «grosimii»: dezacordezi puțin B față de A și cele două unde încep să bată una în alta — sunetul respiră. Prea mult, și auzi două note.” **DEMO** B cu **frequency** de la centru încet spre stânga: bătăi lente → chorus → două note → înapoi.

ARĂȚI: planșa Octaves & tuning; cameră pe encoderul de octavă și pe **frequency**.

DACĂ ÎNTÂRZII: nu se taie (e cheia modulului).

0:16-0:17 02-04 PULSE WIDTH & PWM

SPUI: „Secretul pulsului: lățimea lui. Pe Fourm nu e knob — Țineți PULSE apăsat și rotiți SELECT. Zero e pătratul; spre margine se subțiază, ca printr-un pai, până dispare. Dă-i lățimea LFO-ului și tonul nu mai stă locului: un singur oscilator care sună a chorus. Asta e PWM și o facem în modulul 5.” **DEMO** plimbi PW cu mâna.

ARĂȚI: planșa PW & PWM; cameră pe **pulse|pw + select**.

DACĂ ÎNTÂRZII: 20 s, fără demo.

0:17-0:18 02-05 THE SUB TRICK

SPUI: „Trucul de zece secunde: Osc B pe triangle, o octavă sub A. Unda aproape pură alunecă sub ton și adaugă doar greutate, fără aglomerație.” **DEMO** A singur, adaugi sub-ul, îl scoți — „sala trebuie să simtă golul.”

ARĂȚI: planșa Sub trick; PA.

0:18-0:19 02-06 NOISE

SPUI: „Noise: toate frecvențele deodată, fără înălțime — materia primă a tobelor. Trei culori: white plin, pink cald, violet spre înalte. Apeși NOISE, ții și rotești SELECT pentru nivel. Puțin ascute atacul, mult devine percuție.” **DEMO (20 s):** noise singur cu anvelopă scurtă = hi-hat.

ARĂȚI: planșa Noise; PA.

DACĂ ÎNTÂRZII: fără demo.

0:19-0:22 02-07 TRY IT

SPUI: „Căștile sus, din Basic Program. Osc A: apăsați PULSE, să fie aprinse și saw și pulse. Țineți PULSE și rotiți SELECT spre margine, apoi înapoi. Osc B: apăsați TRI, octava la minus unu, ridicați OSC B din mixer — puneți sub-ul, scoateți-l, simțiți greutatea. Mișcați FREQUENCY-ul lui B puțin de la centru și ascultați bătăile; prea mult și se despart în două note — aduceți-l înapoi. Apăsați NOISE, țineți și rotiți SELECT până la vreo treizeci: doar un pic de aer. Schimbați la jumătate.”

ARĂȚI: planșa Noise sau Sub trick; tu printre mese.

EI FAC: (A) Osc A: **pulse** on (saw + pulse) → hold **pulse|pw + select** spre margine și înapoi → Osc B: **tri** on, octave -1, **osc b** sus → **frequency** B ușor off-centre → înapoi. (B) **noise** on → hold **noise + select** ~30 → cântă; apoi repetă pașii lui A. Rezultatul rămâne pe synth: e materia primă a bass-ului din modulul 4.

DACĂ ÎNTÂRZII: 2 minute: sub + noise, fără PW.

0:22-0:23 02-08 KEY TERMS

SPUI: „Recapitulare: waveshape, armonice, pulse width și PWM, sub, noise, modurile LO — pentru curioși, în manualul cursantului. Întrebare pentru sală: cine a auzit PWM într-o piesă fără să-i știe numele? Toată lumea, de azi înainte.”

ARĂȚI: Key Terms.

0:23-0:33

MODULUL 03 • FILTER

0:23-0:24

03-01 COVER

SPUI: „Oscilatoarele ne-au dat blocul de armonice. Filtrul e dalta. E cel mai important knob de pe orice sintetizator și cel pe care o să-l atingeți cel mai mult în seara asta.”

ARĂȚI: cover 03. Căștile jos.

0:24-0:26

03-02 LOW-PASS

SPUI: „Low-pass înseamnă exact ce spune: ce e sub o anumită frecvență trece, ce e deasupra se stinge. Frecvența aia e cutoff-ul. Închizi — se întunecă; deschizi — se luminează. E ca mâna trompetistului pe pâlnie: acoperă și sunetul devine mai moale, mai rotund, mai surd. Închis de tot, nu mai trece nimic — de aia «nu aud nimic» începe aproape mereu de la cutoff.”

DEMO acord ținut, cutoff de la deschis la închis și înapoi, încet.

ARĂȚI: planșa Low-pass; PA; căștile jos; cameră pe **cutoff**.

DACĂ ÎNTÂRZII: nu se taie.

0:26-0:28

03-03 RESONANCE

SPUI: „Rezonanța e un accent exact la cutoff. Imaginați-vă o coardă întinsă în fața unei boxe: vibrează singură doar când auzi nota ei — asta e rezonanța. Puțină dă focus și un caracter de vocală când miști cutoff-ul: eee-iaa-ooo-uuu” (cânți sweep-ul cu sala) „Multă face filtrul să fluiera pe lângă notă. La maximum, filtrul se hrănește singur și scoate un sinus curat, fără niciun oscilator — ca un microfon prea aproape de boxă. A cincea sursă de sunet.” **DEMO 1:** sweep cu rezonanță la trei sferturi.

DEMO 2 (30 s), „filtrul devine oscilator”: oscilatoarele la zero în mixer, rezonanță max, key track full → cânti o melodie pe sinusul filtrului. Avertisment: „vine brusc și tare — coborâți puțin volumul înainte.”

ARĂȚI: planșa Resonance; PA; cameră pe **resonance**.

DACĂ ÎNTÂRZII: DEMO 2 la 15 s.

0:28-0:29

03-04 KEY TRACK & ENV AMOUNT

SPUI: „Două lucruri mici, cu efect mare. Key track: cutoff-ul urmează claviatura — notele de sus primesc un filtru mai deschis, cum fac instrumentele acustice; fără el, notele de sus dispar în spatele filtrului. Se ține KEY TRACK apăsat și se alege cu SELECT: sfert, jumătate, întreg. Cu tracking întreg, filtrul care cântă singur cântă o gamă acordată. Și ENV AMT: cât de mult mișcă anvelopa de filtru cutoff-ul pe durata notei — plus sau minus, cu zero la ora douăsprezece. Asta e povestea modulului următor.” **DEMO opțional (20 s), „kick din nimic”:** la fel ca înainte + filter env cu decay scurt → o tobă mare din filtru.

ARĂȚI: planșa Key track & env amount; cameră pe **key track** și **env amt**.

DACĂ ÎNTÂRZII: o singură frază, fără demo.

0:29-0:32

03-05 TRY IT

SPUI: „Căștile sus. Țineți un acord. Cutoff încet în jos până e întunecat, apoi înapoi. Rezonanța la ora trei și încă un sweep: fluieratul călărește sweep-ul. Acum, atenție: coborâți puțin MAIN, rezonanța la maximum, închideți cutoff-ul un pic și cântați note simple — filtrul cântă singur. Țineți KEY TRACK, rotiți SELECT la Full și ascultați cum notele de sus se luminează. La final: rezonanța înapoi la ora nouă, cutoff la ora douăsprezece — păstrăm asta pentru modulul următor. Schimbați la mijloc.”

ARĂȚI: planșa Resonance rămâne; tu printre mese.

EI FAC: (A) **cutoff** jos → sus; **resonance** la 3 o'clock, sweep. Swap. (B) **main** puțin jos → **resonance** max → **cutoff** puțin închis → note simple; hold **key track** + **select** → Full; apoi **resonance** la 9 o'clock, **cutoff** la 12 o'clock.

DACĂ ÎNTÂRZII: 2 minute, fără key track.

SPUI: „Cutoff, rezonanță, auto-oscilație, key track, env amount. Cinci cuvinte pe care le veți folosi la orice synth din lume. Și o replică de ținut minte: pui un oscilator de Moog printr-un filtru de Korg și sună a Korg — filtrul dă identitatea.”

ARĂȚI: Key Terms.

0:33-0:44 MODULUL 04 · ENVELOPES

0:33-0:34 04-01 COVER

SPUI: „Un oscilator printr-un filtru e încă un bip: pornește când apeși, se oprește când dai drumul, și între ele nu se întâmplă nimic. Instrumentele adevărate au o formă în timp. Orga pornește și se oprește instant. O coardă ciupită pornește tare și se stinge. Un arcuș umflă nota. Anvelopa e forma aia, desenată din patru knob-uri și recântată la fiecare clapă.”

ARĂȚI: cover 04. Căștile jos.

0:34-0:36 04-02 ADSR

SPUI: „Imaginați-vă că rotiți volumul unei combine pe durata unei singure note: de la zero la zece, apoi cobori la cinci, ții acolo, iar la final la zero. Desenul acela e anvelopa. Attack: cât durează urcarea de la liniște la vârf. Decay: cât durează coborârea de la vârf la nivelul de sustain. Sustain: un nivel, nu un timp — unde stă sunetul cât ții clapa. Release: cât durează stingerea după ce ai luat degetul. Creierul recunoaște un instrument din primele milisecunde: attack-ul contează cel mai mult.” **DEMO** aceeași notă cu attack zero, apoi cu attack lung; apoi release scurt vs lung.

ARĂȚI: planșa ADSR; PA; cameră pe cele patru knob-uri ale AMP ENVELOPE.

DACĂ ÎNTÂRZII: nu se taie.

0:36-0:37 04-03 TWO ENVELOPES ON FOURM

SPUI: „Pe Fourm sunt două. Amp envelope conduce amplificatorul: conturul de volum al notei. Filter envelope conduce cutoff-ul, în măsura dată de ENV AMT din secțiunea filtrului: conturul de strălucire. Aceeași formă, două slujbe: cât de tare, cât de luminos. Atenție la ENV AMT: e bipolar, zero la ora douăsprezece, plus spre dreapta, minus spre stânga. Lăsat la ora douăsprezece, anvelopa de filtru nu face nimic — capcana clasică.” **DEMO „the pluck knob” (30 s):** saw, cutoff la jumătate, env amt la ora trei, filter decay de la lung la scurt — „cu cât decay-ul e mai scurt, cu atât sunetul ciupește mai tare.”

ARĂȚI: planșa Two envelopes; PA; cameră pe **env amt** și pe FILTER ENVELOPE **decay**.

DACĂ ÎNTÂRZII: demo la 15 s.

0:37-0:38 04-04 BASS vs PAD

SPUI: „Aceleași oscilatoare, două instrumente. Bass: attack instant, decay scurt, sustain jos, release scurt — un pluck care mușcă. Pad: attack lent, fără decay, sustain la maximum, release lung — un sunet care înflorește. Și trei reguli de bucătărie: sustain la maximum, decay-ul nu mai are unde cădea și nu face nimic; sustain la zero, nota moare cât o ții — asta e pluck-ul; anvelopa de filtru mai lentă decât cea de amp dă pad-ul care se deschide — invers nu auzi nimic, pentru că amplificatorul se închide primul.”

ARĂȚI: planșa Bass vs Pad.

DACĂ ÎNTÂRZII: nu se taie.

0:38-0:43 04-05 TRY IT

SPUI: „Căștile sus. Partenerul A face bass-ul, B face pad-ul, apoi vă arătați unul altuia. Bass, din sunetul de la modulul 2: amp envelope — attack zero, decay ora zece, sustain ora opt, release ora opt. Filter envelope — attack zero, decay ora zece, sustain minim, release ora opt. În filtru: ENV AMT la ora trei — de la douăsprezece spre dreapta! — și cutoff la ora nouă. Note scurte, jos. Apoi scurtați decay-ul filtrului: mai mult pluck. Pad, partenerul B: amp envelope — attack ora douăsprezece, decay zero, sustain maxim, release ora două. Cutoff la ora douăsprezece, ENV AMT la ora zece. Osc B pe saw, octava zero, FREQUENCY puțin mișcat. Țineți un acord și lăsați-l să înflorească. Pozițiile sunt puncte de plecare, nu reguli — ascultați.”

ARĂȚI: planșa Bass vs Pad rămâne; tu printre mese, cu urechea la fiecare stație.

EI FAC: (A) BASS: AMP ENV **attack** 0 · **decay** 10 o'clock · **sustain** 8 o'clock · **release** 8 o'clock; FILTER ENV **attack** 0 · **decay** 10 o'clock · **sustain** min · **release** 8 o'clock; FILTER **env amt** 3 o'clock · **cutoff** 9 o'clock; note scurte; apoi FILTER ENV **decay** mai scurt. Swap. (B) PAD: AMP ENV **attack** 12 o'clock · **decay** 0 · **sustain** max · **release** 2 o'clock; FILTER **cutoff** 12 o'clock · **env amt** 10 o'clock; OSC B **saw** on, octave 0, **frequency** ușor off-centre; acord ținut. Notează în manualul cursantului, la pagina 04, pozițiile care ți-au plăcut.

DACĂ ÎNTÂRZII: doar rețeta de bass, 3 minute; pad-ul rămâne în manualul cursantului.

0:43-0:44 04-06 KEY TERMS

SPUI: „Attack, decay, sustain, release, env amount, velocity. Anvelopa e ce face un synth să sune a instrument, nu a semnal. Și partea frumoasă: patru knob-uri descriu aproape orice instrument de pe lume.”

ARĂȚI: Key Terms.

0:44-0:53

MODULUL 05 · LFO & MODULATION

0:44-0:45 05-01 COVER

SPUI: „Anvelopele dau formei notei; modulația o ține în viață. Un sunet care stă pe loc sună a semnal — orice sunet din natură se mișcă. Modulația e verbul sintezei: ceva mișcă altceva.”

ARĂȚI: cover 05. Căștile jos.

0:45-0:47 05-02 THE LFO

SPUI: „LFO: low frequency oscillator. Un oscilator prea lent ca să-l auzi ca notă — auzi ce mișcă. Trimis la pitch: vibrato, violonistul care își leagă degetul pe coardă. Trimis la cutoff: wah. Trimis la amplificator: tremolo — volumul legănat de două ori pe secundă. Knob-ul FREQUENCY e viteza, SYNC îl leagă de tempo, iar formele se pot combina: triangle pentru vibrato lin, square pentru triluri, sample and hold pentru mișcare aleatoare, în trepte. Vibrato-ul muzical e mic și cam de șase-șapte ori pe secundă; îl grăbești și nu mai e vibrato, e mârâit.” **DEMO (45 s):** un LFO → cutoff, cu FREQUENCY de la foarte lent (sweep ambiental) la 1–2 Hz (wah) la 15 Hz (growl); apoi același LFO → pitch (vibrato) → amp (tremolo).

ARĂȚI: planșa The LFO; PA; cameră pe secțiunea LFO.

DACĂ ÎNTÂRZII: demo doar cutoff, 20 s.

0:47-0:49 05-03 THE MODULATION SECTION

SPUI: „Uitați-vă în stânga panoului. Trei surse: filter env, osc B și LFO-ul, fiecare cu un buton ROUTE și un knob de amount. Opt destinații în dreapta: freq A, freq B, PW A, PW B, cutoff, amp, LFO freq, LFO amount. Apeși ROUTE o dată — LED roșu, bus-ul direct: modulația e mereu pornită. Apeși de două ori — albastru, bus-ul roșii: modulația apare doar când ridici mod wheel-ul. Roata devine volumul modulației — fără ea, un vibrato ar fi mereu pornit, ceea ce nu e muzical. La destinații la fel: o apăsare, roșu; două, albastru; trei, ambele — mov. Și capcana serii, încă o dată: knob-urile de amount sunt bipolare, zero la ora douăsprezece. Nu se întâmplă nimic? Rotește de la douăsprezece spre dreapta.” **DEMO** vibrato pe wheel, cu ROUTE și destinațiile pe albastru; ridici roata încet.

ARĂȚI: planșa Modulation section; cameră pe secțiunea MODULATION (LED-urile se văd bine pe cameră).

DACĂ ÎNTÂRZII: nu se taie (e mecanismul pe care îl folosesc restul serii).

0:49-0:52 05-04 TRY IT

SPUI: „Căștile sus, pe pad-ul de la modulul patru. În LFO: TRIANGLE, FREQUENCY la ora zece. În Modulation: ROUTE de sub LFO de două ori — albastru. FREQ A și FREQ B de două ori fiecare — albastru. Rotiți AMOUNT-ul LFO-ului de la douăsprezece spre dreapta până auziți, apoi împingeți mod wheel-ul: vibrato pe care îl controlați voi. Schimbați. Partenerul: apăsați FREQ A și FREQ B până se sting, apăsați PW A de două ori — pulsul respiră. Apoi CUTOFF de două ori — wah. Mai repede, mai mult: mergeți prea departe, apoi aduceți înapoi.”

ARĂȚI: planșa Modulation section rămâne; tu printre mese, verifici culorile LED-urilor.

EI FAC: (A) LFO **triangle** on, **frequency** 10 o'clock → MOD: **route** (lfo) ×2 = albastru → **freq a** ×2, **freq b** ×2 = albastru → **lfo** amount de la 12 o'clock spre dreapta → mod wheel sus. Swap. (B) **freq a/freq b** până se sting → **pw a** ×2 → cântă; apoi **cutoff** ×2 → **frequency** și amount mai sus, apoi înapoi.

DACĂ ÎNTÂRZII: doar vibrato pe wheel, 2 minute.

0:52-0:53 05-05 KEY TERMS

SPUI: „LFO, rate, vibrato, tremolo, PWM, bus de modulație, mod wheel. Și o promisiune ținută: PWM-ul din modulul doi tocmai l-ați făcut cu mâna voastră.”

ARĂȚI: Key Terms.

0:53-1:02

MODULUL 06 · VOICES & UNISON

0:53-0:54

06-01 COVER

SPUI: „Până acum am construit o voce. Fourm are patru — fiecare cu oscilatoarele, filtrul și anvelopele ei. Modulul ăsta e despre cum le cheltuim: întinse pe un acord, stivuite pe o singură notă uriașă, sau recântate ca un acord memorat dintr-o singură clapă. Și despre bucla care îngroașă tot.”

ARĂȚI: cover 06. Căștile jos.

0:54-0:55

06-02 POLYPHONY

SPUI: „Un mono synth cântă o notă odată. Fourm cântă patru; a cincea o fură pe cea mai veche. Poveste de zece secunde: Oberheim Four Voice, 1975, era literalmente patru monosynth-uri înșurubate într-o cutie de lemn — și în unison, unul dintre cele mai copleșitoare monosynth-uri făcute vreodată. Fourm e aceeași idee, într-o cutie de patru kilograme. HOLD ține până la patru note și după ce ieși mâinile.” **DEMO** cinci note, se aude furtul; apoi HOLD.

ARĂȚI: planșa Polyphony; PA.

DACĂ ÎNTÂRZII: fără poveste.

0:55-0:57

06-03 UNISON

SPUI: „Unison: toate vocile alese — de la una la patru, ții UNISON și rotești SELECT — pe o singură notă. Fourm devine monofonic și, cu patru voci, uriaș. Singur e doar mai tare; magia e detune-ul: parametrul zece, Unison Detune, câțiva cenți între voci și tonul devine lat, viu, pulsând. Când sună uriaș, dă-l înapoi cu zece la sută — acolo stă de obicei sunetul bun.”

DEMO unison fără detune, apoi detune crescut încet până sclipește, apoi prea mult, apoi înapoi.

ARĂȚI: planșa Unison; PA; cameră pe **unison** + **select**, apoi pe display la Param 10.

DACĂ ÎNTÂRZII: nu se taie.

0:57-0:58

06-04 CHORD MEMORY

SPUI: „Ține un acord, memorează-l, și de-acum orice clapă cântă tot acordul, transpus. Un deget, armonie completă — pentru chord stabs e aur. Se salvează cu programul.” **DEMO la prezentator, cu pașii reali** (UNISON → SELECT la rândul din mijloc → Chord → UNISON → ține acordul → UNISON): memorezi un acord minor și îl plimbi cromatic cu un deget. Participanții doar ascultă — pașii sunt în manualul cursantului, la Level 2.

ARĂȚI: planșa Chord memory; PA; cameră pe display.

DACĂ ÎNTÂRZII: 30 s sau se taie complet.

0:58-0:59

06-05 FEEDBACK

SPUI: „Promisiunea din modulul unu: bucla. Un canal din mixer întoarce ieșirea lui Fourm înapoi în mix, cu diode de soft-clipping pe drum. Apeși FEEDBACK — intră la o sută —, ții și rotești SELECT pentru cantitate. Puțin înseamnă căldură, mult înseamnă mârâit. Unison plus feedback e cel mai mare bass pe care îl scoate Fourm.” **DEMO** pe un bass ținut, feedback de la curat la agresiv și înapoi. **Opțional (30 s):** „Glass Echo”, F117 — filtru auto-oscilant + feedback: un ecou acordat apare la release.

ARĂȚI: planșa Feedback; PA; cameră pe **feedback** + **select**.

DACĂ ÎNTÂRZII: fără Glass Echo.

0:59 - 1:01 06-06 TRY IT

SPUI: „Căștile sus. Cântați cinci note deodată și numărați ce auziți. Țineți UNISON, SELECT la patru voci, cântați o linie: o singură notă uriașă. Apăsați PARAM, mergeți la zece — Unison Detune —, apăsați SELECT, rotiți la vreo patruzeci, PROGRAM ca să ieșiți: tonul se lățește. Apăsați FEEDBACK, țineți și rotiți SELECT în jos până la șaizeci: mârâit fără haos. Schimbați: partenerul scoate unison-ul, cântă un acord, apasă HOLD și ridică mâinile.”

ARĂȚI: planșa Feedback rămâne; tu printre mese.

EI FAC: (A) 5 note → hold **unison** + **select** = 4 → linie → **param** → 10 → press **select** → ~40 → **program** → **feedback** on → hold **feedback** + **select** → ~60. Swap. (B) **unison** off → acord → **hold** → mâinile sus.

DACĂ ÎNTÂRZII: fără detune (rămâne în manualul cursantului), 90 s.

1:01 - 1:02 06-07 KEY TERMS

SPUI: „Polifonie, voce, unison, detune în cenți, chord memory, hold, feedback, soft clipping. Sfatul practic, încă o dată: după ce sună mare, dă totul înapoi cu zece la sută.”

ARĂȚI: Key Terms.

1:02 - 1:10

MODULUL 07 · EXPRESSION

1:02 - 1:03 07-01 COVER

SPUI: „Până acum am construit sunetul; de aici încolo îl cântăm. Anvelopele și LFO-urile fac fiecare notă la fel; ce face din asta muzică e ce adaugă mâinile voastre. Velocity citește cât de repede lovești, aftertouch citește cât de tare continui să apeși, glide leagă notele. Claviatura Tactive a lui Fourm simte presiunea sub fiecare clapă în parte.”

ARĂȚI: cover 07. Căștile jos.

1:03 - 1:04 07-02 VELOCITY

SPUI: „La instrumentele reale, notele mai tari au și mai multe armonice — de aia velocity merge la filtru, nu doar la volum. Fiecare anvelopă are un buton VELOCITY: îl apeși și cât de tare cânti scalează adâncimea anvelopei aceleia. Velocity pe filter envelope: moale rămâne întunecat, tare mușcă. Cinci curbe de răspuns în Global, de la Soft+ la Hard+, potrivesc claviatura cu tușeul vostru.” **DEMO** aceeași frază pianissimo, apoi forte, cu velocity pe filtru.

ARĂȚI: planșa Velocity; PA; cameră pe butonul **velocity**.

1:04 - 1:05 07-03 POLY AFTERTOUCH

SPUI: „Semnătura lui Fourm. După ce nota e jos, presiunea în plus devine un modulator continuu, pe fiecare clapă. Apeși într-o singură notă dintr-un acord și doar ea înflorește — ca și cum ai sufla mai tare într-un flaut: mai tare, mai luminos. La majoritatea claviaturilor aftertouch-ul e mono, mișcă toate vocile deodată; per notă era o raritate — Yamaha CS-80, Prophet T8 — și Fourm îl are nativ.” **DEMO** acord ținut, apeși pe rând în fiecare notă.

ARĂȚI: planșa Poly aftertouch; PA; cameră pe mâna ta.

1:05 - 1:06 07-04 PRESSURE ROUTING

SPUI: „Unde trimiți presiunea: șase destinații — freq A, freq B, filt, amp, LFO freq, LFO amount —, alese cu cele trei butoane DEST, câte două pe buton, și un singur knob AMOUNT, plus sau minus. Cutoff e clasicul: apeși pentru strălucire, lași ca să se relaxeze; cu amount negativ, se închide. Pitch e pentru curajoși.” **DEMO** schimbă destinația live între filt și freq. [DE TESTAT ACASĂ, înainte de workshop: AT → LFO amount pe o singură notă dintr-un acord — vibrează doar ea (per voce, cum spune developerul Sequential) sau toate (cum spune manualul)? Dacă e per voce, adaugă aici o frază: „și bend pe deget, prin LFO amount”.]

ARĂȚI: planșa Pressure routing; cameră pe secțiunea AFTERTOUCH.

DACĂ ÎNTÂRZII: fără demo.

1:06 - 1:07 07-05 GLIDE

SPUI: „Glide, sau portamento: pitch-ul alunecă de la nota anterioară la următoarea în loc să sară. Apeși GLIDE și setezi RATE — pornit cu rate pe zero nu face nimic. Subtil sună aproape mereu mai muzical decât spectaculos: e diferența dintre o melodie de claviatură și o frază care sună a voce.” **DEMO** aceeași frază de bass fără glide, apoi cu glide. „Modurile — patru — sunt în manualul cursantului.”

ARĂȚI: planșa Glide; PA.

DACĂ ÎNTÂRZII: 30 s.

1:07 - 1:09 07-06 TRY IT

SPUI: „Căștile sus. În FILTER ENVELOPE apăsăți VELOCITY; cântați moale, apoi tare. În AFTERTOUCH: apăsăți butonul DEST de sub FILT/AMP până rămâne aprins doar FILT, AMOUNT la ora două; țineți un acord de trei note și apăsăți doar în nota de sus. Acum AMOUNT la ora zece: presiunea închide filtrul. Schimbați. Partenerul: GLIDE pornit, RATE la ora zece, o linie de bass — notele alunecă. Apoi mutați presiunea pe FREQ A și FREQ B, cu amount mic: un bend, pe deget.”

ARĂȚI: planșa Pressure routing rămâne; tu printre mese.

EI FAC: (A) FILTER ENV **velocity** on → moale/tare → AFTERTOUCH **dest** (FILT/AMP) până e doar **filt** → **amount** 2 o'clock → acord, presiune pe nota de sus → **amount** 10 o'clock. Swap. (B) **glide** on → **rate** 10 o'clock → linie de bass → **dest** (FREQ A/FREQ B) → amount mic → bend pe deget.

DACĂ ÎNTÂRZII: fără glide în exercițiu (rămâne demo), 90 s.

1:09 - 1:10 07-07 KEY TERMS

SPUI: „Velocity, poly aftertouch, pressure routing, Tactive, glide, portamento, legato. Invitați-vă partenerul să simtă apăsarea în acord: senzația se ține minte mai bine decât definiția.”

ARĂȚI: Key Terms.

1:10 - 1:17

MODULUL 08 · ARPEGGIATOR & SEQUENCER

1:10 - 1:11 08-01 COVER

SPUI: „Tipare din note ținute: armonia devine ritm. Iar în spatele arpeggiator-ului, Fourm ascunde un sequencer întreg. Mouse-ul nu e instrument muzical — de aia arpeggiator-ul e pe panou.”

ARĂȚI: cover 08. Căștile jos.

1:11 - 1:12 08-02 HOLD A CHORD

SPUI: „Apeși ON, ții acordul, synth-ul cântă tiparul: up, down, up-down, random, în ordinea în care ai apăsăat — pe una până la trei octave; ții MODE sau OCTAVE și rotești SELECT. HOLD îl ține în mers cu mâinile libere. Și un truc: schimbă numărul de note pe care le ții și se schimbă ritmul — sună a greșală până îl îmbrățișezi.” **DEMO** arp pe o triadă, schimbi direcțiile live; apoi patru note, apoi două.

ARĂȚI: planșa Hold a chord; PA; cameră pe secțiunea ARPEGGIATOR.

1:12 - 1:13 08-03 CLOCK & SYNC

SPUI: „Un singur clock conduce tot: bați de patru ori pe TAP TEMPO, sau îl ții și rotești SELECT pentru BPM. CLK DIV alege grila — pătrimi, optimi, șaisprezecimi, triolete — iar SYNC-ul LFO-ului urmează același clock. Dacă arp-ul nu pornește: Clock Mode din Global e pe In și așteaptă clock extern.” **DEMO** același arpeggiu prin trei divizii, fără să oprești tiparul.

ARĂȚI: planșa Clock & sync; PA.

DACĂ ÎNTÂRZII: fără demo.

1:13 - 1:14 08-04 NOTE & MOD SEQ

SPUI: „Dincolo de arpegii: până la 64 de pași înregistrați — note, acorduri, pauze, legato, chiar glide pe fiecare pas —, declanșați și transpuși de la claviatură; sau o secvență care mișcă un parametru în loc să cânte note: cutoff, pulse width, feedback. Un sequencer deghizat, și o poveste pentru alt workshop.” **Imaginea:** „un sequencer e, la origine, șaisprezece fadere pășite de un clock — înălțimea faderelor desenează melodia; așa s-a făcut «I Feel Love».”

ARĂȚI: planșa Note & mod seq.

DACĂ ÎNTÂRZII: se taie complet.

1:14 - 1:16 08-05 TRY IT

SPUI: „Căștile sus. ON la arpeggiator, Țineți do-mi-sol, apăsați HOLD și ridicați mâinile. Bateți TAP TEMPO de patru ori pe tempoul vostru. Țineți CLK DIV și rotiți SELECT la șaisprezecimi, apoi înapoi la optimi. Călăriți CUTOFF-ul cât merge. Schimbați. Partenerul: ține MODE și rotește SELECT la Random; ține OCTAVE și rotește SELECT la 2. Apoi un acord «greșit», și lăsați-l să se repete: dați-i opt bare.”

ARĂȚI: planșa Hold a chord rămâne; tu printre mese; lasă arp-ul tău să meargă încet în fundal.

EI FAC: (A) ARP on → C-E-G → hold → tap tempo|bpm ×4 → hold clk div + select → 1/16 → 1/8 [verifică acasă: hold + select vs. apăsări succesive; e și Param 19] → cutoff. Swap. (B) hold mode + select → Random → hold octave + select → 2 → acord „greșit”, 8 bare.

DACĂ ÎNTÂRZII: 90 s, fără schimbarea de mode.

1:16 - 1:17 08-06 KEY TERMS

SPUI: „Arpeggiator, hold, clock, BPM, divizie, note și mod sequencer. Lăsați arp-urile să meargă încet cât recapitulăm: sala rămâne în ritm.”

ARĂȚI: Key Terms.

1:17 - 1:30

MODULUL 09 · WRAP-UP · Q&A · FREE PLAY

1:17 - 1:18 09-01 THE ROAD, AGAIN

SPUI: „Ăsta e drumul: oscilator, mixer, filtru, anvelope, LFO și modulație, voci, interpretare, ritm. Orice synth pe care o să-l întâlniți de acum e același drum cu alte haine. Dacă știți drumul, știți unde să căutați.”

ARĂȚI: planșa The road, again. Căștile jos.

1:18 - 1:20 09-02 CHALLENGE

SPUI: „Ultimul exercițiu, două minute. Din Basic Program, reconstruiți bass-ul de la modulul patru: A construiește, B verifică în manualul cursantului, la pagina 04, apoi schimbați. Când ați terminat, notați-vă pozițiile în manualul cursantului — un sunet pe hârtie supraviețuiește, unul în memorie rar.”

ARĂȚI: planșa The road rămâne; tu printre mese.

EI FAC: (A) hold transpose down + program → rețeta BASS din pagina 04. Swap. (B) verifică, apoi reconstruiește și el.

DACĂ ÎNTÂRZII: 90 s.

1:20 - 1:25 09-03 Q&A

SPUI: „Întrebări. Orice — de la «ce e ăla knob» la «cum fac sunetul din piesa X».” **Regula ta de moderare:** la fiecare răspuns, leagă termenul de demo-ul în care l-au auzit. Când cineva descrie un sunet, cere-i cuvinte concrete: strălucitor/întunecat, subțire/gros, pluck/pad, static/în mișcare.

ARĂȚI: The road, again.

DACĂ ÎNTÂRZII: 3 minute.

1:25 - 1:26 09-04 THANK YOU

SPUI: „Mulțumesc. Zeedo, mulțumim că ați făcut asta posibil; Sequential, mulțumim pentru instrumente. La plecare primiți manualul cursantului, în engleză sau română: aceleași diagrame, toată teoria. Ne găsiți la Sintezaur — [unde] — și acolo

anunțăm următorul workshop. Până atunci: synth-urile sunt ale voastre încă zece minute."

ARĂȚI: planșa Thank you.

1:26 - 1:30 **09-05 FREE PLAY**

SPUI: „Zece minute libere. O propunere, dacă vreți una: un singur sunet, șaiszeci de secunde — pornește încet, crește, atinge un vârf, coboară. Cutoff-ul și rezonanța sunt povestea." Tu printre mese, la cine ridică mâna; foto de grup la final.

ARĂȚI: Thank you rămâne pe ecran.

Anexa Glossary nu se prezintă pe ecran; trăiește doar în manualul cursantului.

DUPĂ

- **Repack:** fiecare Fourm în cutia lui, cu ambalajul original, alimentatorul lângă; căștile și splitterele numărate (20 + 10 din kit, separat cele de la Zeedo); standurile, prizele, prelungitoarele; checklist de retur semnat.
- **Notează în 10 minute, cât e proaspăt:** ce a mers, ce a fost prea lung, ce întrebări au venit — pentru v2 a cursului.

Cele opt exerciții + challenge-ul, pe o pagină

Numele controalelor sunt cele de pe panou (bold). „A → swap → B” = partenerul A conduce, partenerul B citește pașii; la jumătate schimbă. Timebox-ul e cel din script; DACĂ ÎNTÂRZII: 90 s și fără swap.

MODUL	MINUTUL	EI FAC (condensat)	CINE CONDUCE
01 • SIGNAL FLOW	0:10–0:12	A: osc a la zero → liniște → înapoi; Osc B saw on, osc b sus. B: repetă; ambii urmăresc drumul cu degetul pe panou.	A, apoi B
02 • OSCILLATORS	0:19–0:22	A: Osc A pulse on (saw + pulse) → hold pulse pw + select spre margine și înapoi → Osc B tri on, octave –1, osc b sus → frequency B ușor off-centre → înapoi. B: noise on → hold noise + select ≈ 30 → cântă; apoi pașii lui A. Sunetul rămâne pe synth (materia primă a bass-ului).	A → swap → B
03 • FILTER	0:29–0:32	A: cutoff jos → sus; resonance la 3 o'clock, sweep. B: main puțin jos → resonance max → cutoff puțin închis → note simple; hold key track + select → Full; apoi resonance 9 o'clock, cutoff 12 o'clock.	A → swap → B
04 • ENVELOPES	0:38–0:43	A · BASS: AMP ENV attack 0 · decay 10 · sustain 8 · release 8 o'clock; FILTER ENV attack 0 · decay 10 · sustain min · release 8; FILTER ENV amt 3 o'clock · cutoff 9 o'clock; note scurte; apoi FILTER ENV decay mai scurt. B · PAD: AMP ENV attack 12 · decay 0 · sustain max · release 2 o'clock; cutoff 12 · env amt 10 o'clock; Osc B saw , octave 0, frequency ușor off-centre; acord ținut. Pozițiile bune se notează în manual, pagina 04.	A bass → swap → B pad
05 • LFO & MODULATION	0:49–0:52	A: LFO triangle on, frequency 10 o'clock → MODULATION route (LFO) ×2 = albastru → freq a ×2, freq b ×2 → LFO amount de la 12 o'clock spre dreapta → mod wheel sus. B: freq a / freq b până se sting → pw a ×2 → cântă; apoi cutoff ×2 → frequency și amount mai sus, apoi înapoi.	A → swap → B
06 • VOICES & UNISON	0:59–1:01	A: 5 note → hold unison + select = 4 → linie → param → 10 → press select → ≈ 40 → program → feedback on → hold feedback + select → ≈ 60. B: unison off → acord → hold → mâinile sus.	A → swap → B
07 • EXPRESSION	1:07–1:09	A: FILTER ENV velocity on → moale / tare → AFTERTOUCH dest (FILT / AMP) până e doar FILT → amount 2 o'clock → acord, presiune pe nota de sus → amount 10 o'clock. B: glide on → rate 10 o'clock → linie de bass → dest (FREQ A / FREQ B) → amount mic → bend pe deget.	A → swap → B
08 • ARPEGGIATOR & SEQ	1:14–1:16	A: ARP on → C–E–G → hold → tap tempo bpm ×4 → hold clk div + select → 1/16 → 1/8 → cutoff . B: hold mode + select → Random → hold octave + select → 2 → acord „greșit”, 8 bare.	A → swap → B
09 • CHALLENGE	1:18–1:20	Din Basic Program (hold transpose down + program), reconstruiți bass-ul de la 04: A construiește, B verifică în manual, pagina 04; apoi invers. Pozițiile se notează.	A → swap → B

CAPCANELE (VERSO)

- **Dacă nu auzi nimic:** căștile în splitter? **main** la 12 o'clock? în mixer cel puțin o sursă sus? **cutoff** închis? un amount lăsat la 12 o'clock (= zero)? **key track** off și cânti sus? Ultima soluție: Basic Program — hold **transpose down** + **program**.
- **Auto-oscilația e bruscă și tare:** **main** puțin jos înainte de **resonance** la maximum. Anunță de fiecare dată.
- **Amount-urile sunt bipolare** (MODULATION și **env amt**): 12 o'clock = nimic. Spune „de la douăsprezece spre dreapta”, niciodată doar „ridică amount-ul”.
- **sustain la maxim = decay-ul nu face nimic.** Când cineva „nu aude decay-ul”, uită-te la sustain.
- **program fără transpose down** schimbă presetul și pierde sunetul construit. Reamintește la fiecare exercițiu.
- **Chord memory doar demo**, la tine (pași prin meniul Unison) — nu la mese, nu în timpul exercițiului.
- **Aftertouch → LFO amount per notă: [de testat acasă].** Până atunci fraza sigură: „apasă mai tare → mai strălucitor (FILT) / bend (FREQ), pe nota apăsată”.
- **CLK DIV:** hold + **select** sau apăsări succesive [de verificat acasă]; e și Param 19.
- **Căștile:** sus când cântă, o ureche liberă când vorbești; swap la fiecare exercițiu, ca panoul să treacă prin ambele perechi de mâini.