



SCRIPT DE PREZENTARE • 60 DE MINUTE + FREE PLAY

INTRO TO SYNTHESIS

Un beat pe planșă, cu minutaj cumulativ. Fiecare beat spune ce planșă arăți, apoi ce faci peste ea: PLANȘA / SPUI / DEMO / EI FAC. 21 septembrie 2026 · Club Control, București · Sintezaur × Zeedo · powered by Sequential.

ÎNAINTE SĂ INTRE LUMEA

- Toate synth-urile pornite, **main** la 12 o'clock, sunet în ambele căști ale fiecărei stații, Basic Program încărcat pe toate (hold **transpose down** + **program**).
- Pe unitățile împrumutate: firmware-ul claviaturii (keymech OS $\geq$ 1.0.0.2 — versiunile vechi dau aftertouch maxim pe octava de jos); Global: Aftertouch = Poly, Clock Mode = Out sau Off (pe In arp-ul așteaptă clock extern), Velocity Curve = Medium; „Tune Voices” după 15 minute de încălzire.
- Synth-ul prezentatorului → PA (main out mono 1/4"), microfon testat din fundul sălii; ecran 16:9, prezentarea RO deschisă pe planșa de titlu, clicker; overhead camera cadrată pe panou (dacă există).
- Pe synth-ul tău: presetul „wow” pentru 00:03 și „Glass Echo” (F17) pentru 06:05, testate; testul AT → LFO amount făcut acasă (rezultatul decide fraza din 07:04).
- manualele cursantului (EN + RO) la ieșire, nu pe mese; apă; foto/video.
- Presete de auditat înainte, pentru DEMO-uri (nume din lista F1; sunetul îl verifici tu): 05 Syncing Pressure, 07 Mod My Arp, 17 Glass Echo, 18 Uptight Bass, 25 Dynamik Pad, 30 Unisyncerizer, 46 Acids Pro, 77 Poseidon PWM, 93 Hard Sync, 112 Aggro Feedback, 118 Bottle Service.

PLAN B

- **Fără proiector:** predai de la panou și din manualul cursantului (paginile urmează ordinea planșelor); overhead camera pe un TV, dacă există.
- **Fără PA:** participanții își pun căștile jos și tu cânti pe synth-ul tău printr-un amplificator sau o boxă locală; demo-urile se scurtează la jumătate.
- **Un synth se blochează sau sună ciudat:** reset la Basic Program (hold **transpose down** + **program**); dacă persistă, verifică **main**, mixerul (cel puțin o sursă sus), **cutoff**, amount-urile la 12 o'clock, **key track**; ultima soluție: schimbi stația cu a ta.

0:00–0:05

00 · WELCOME & SETUP

00:01 TITLE · 00:02 TODAY · 00:03 DEMO · DISTANȚA · 00:04 PRIMUL CONTACT

0:05–0:11

01 · SIGNAL FLOW

01:01 COVER · 01:03 THE VOICE PATH · 01:04 WHERE ON FOURM · 01:05 THE MIXER · 01:06 TRY IT · 01:07 KEY TERMS

0:11–0:20

02 · OSCILLATORS

02:01 COVER · 02:02 THE WAVESHAPES · 02:03 OCTAVES & TUNING · 02:04 PULSE WIDTH & PWM · 02:05 THE SUB TRICK · 02:07 TRY IT · 02:08 KEY TERMS

0:20 – 0:28

03 · FILTER

03:01 COVER · 03:02 LOW-PASS · 03:03 RESONANCE · 03:05 TRY IT · 03:06 KEY TERMS

0:28 – 0:37

04 · ENVELOPES

04:01 COVER · 04:02 ADSR · 04:03 TWO ENVELOPES ON FOURM · 04:04 BASS vs PAD · 04:05 TRY IT · 04:06 KEY TERMS

0:37 – 0:44

05 · LFO & MODULATION

05:01 COVER · 05:02 THE LFO · 05:03 THE MODULATION SECTION · 05:04 DEMO · MODULATION · 05:05 KEY TERMS

0:44 – 0:53

06 · VOICES & UNISON

06:01 COVER · 06:02 POLYPHONY · 06:03 UNISON · 06:04 CHORD MEMORY · 06:05 FEEDBACK · 06:06 TRY IT · 06:07 KEY TERMS

0:53 – 1:04

09 · WRAP-UP · Q&A · FREE PLAY

09:01 THE ROAD, AGAIN · 09:02 CHALLENGE · 09:03 Q&A · 09:04 THANK YOU · 09:05 FREE PLAY

0:00 – 0:05

MODULUL 00 · WELCOME & SETUP

0:00 – 0:01 00:01 TITLE Căștile jos

PLANȘA 1 · COURSE MAP (HUB)

SPUI: „Bine ați venit. Sunt Iulian, de la Sintezaur. În următoarele nouăzeci de minute o să înțelegeți fiecare etapă prin care trece un sunet într-un sintetizator subtractiv, și o să o auziți — nu de la mine, ci de sub degetele voastre, pe instrumentul din fața voastră: Sequential Fourm. Mulțumim celor de la Zeedo, prin care s-a putut întâmpla asta, și celor de la Sequential, care ne-au împrumutat instrumentele. Harta din spatele meu e tot cursul: opt opriri, în ordinea în care circulă semnalul.”

0:01 – 0:03 00:02 TODAY

PLANȘA 2 · TODAY

SPUI: „Trei lucruri înainte să pornim. Unu: sunteți doi la un synth. Faceți schimb la controale la fiecare exercițiu, ca să treacă panoul prin ambele perechi de mâini, și uitați-vă amândoi la mine: nu trebuie să citiți nimic. Doi: căștile, sus când cântați, o ureche liberă când vorbesc eu; volumul MAIN la ora douăsprezece și îl lăsăm acolo, singura excepție e când vă cer să-l coborâți, înainte ca filtrul să cânte singur. Trei: dacă vă pierdeți, aveți un buton de acasă: țineți apăsat TRANSPOSE DOWN și apăsați PROGRAM. Se încarcă Basic Program, un saw simplu, cu filtrul deschis. PROGRAM apăsat singur nu strică nimic; ce vă pierde sunetul e rotirea lui SELECT cât timp ecranul arată lista de programe, asta încarcă alt program. Și: nu există sunete greșite azi. Explorați, apoi vorbim.”

0:03 – 0:04 00:03 DEMO · DISTANȚA PA · Căștile jos

SPUI: „Ăsta e un sunet de fabrică.” (cânti 20 de secunde pe presetul spectaculos ales) „Și ăsta e punctul zero.” (Basic Program, câteva note) „Până la final construim distanța dintre astea două — și o să știți ce face fiecare buton pe drum.”

0:04 – 0:05 00:04 PRIMUL CONTACT

PLANȘA 3 · WHERE · BASIC PROGRAM

SPUI: „Căștile sus. Cântați câteva note pe ce e încărcat acum. Apoi faceți resetul: țineți TRANSPOSE DOWN, apăsați PROGRAM. Cântați din nou: acest saw simplu e locul de unde pornește orice sunet de azi. Schimbați și repetați.”

EI FAC: (A) cântă câteva note → hold **transpose down** + press **program** → cântă din nou. (B) la fel. Tu treci printre mese și verifici că toți sunt pe Basic Program.

0:05-0:11

MODULUL 01 · SIGNAL FLOW

0:05-0:06

01-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 4 · COVER

SPUI: „Tot cursul stă pe o singură idee: sunetul urmează un traseu. Învață traseul o dată și niciun sintetizator nu o să ți se mai pară complicat, oricâte butoane are.”

0:06-0:07

01-03 THE VOICE PATH

PLANȘA 5 · VOICE PATH

SPUI: „De la stânga la dreapta: oscilatoarele fac tonul brut, mixerul echilibrează patru surse, filtrul sculptează strălucirea, amplificatorul modelează volumul, boxa primește rezultatul. Linia punctată: Fourm își poate întoarce propriul semnal înapoi în mixer — feedback-ul; îl folosim în modulul 6.”

0:07-0:08

01-04 WHERE ON FOURM

PLANȘA 6 · WHERE ON FOURM

SPUI: „Partea cea mai bună: panoul e așezat în aceeași ordine ca traseul. Uitați-vă la synth-ul vostru și puneți degetul: oscilatoare, mixer, filtru, anvelope, main. Secțiunile din stânga — modulation, aftertouch — și cele de jos — unison, glide, LFO, clock, arpeggiator: pe unele le luăm pe rând în seara asta, restul sunt scrise în manualul vostru.”

0:08-0:09

01-05 THE MIXER PA

PLANȘA 7 · THE MIXER

SPUI: „Patru surse: Osc A, Osc B, noise, feedback. Regula de aur a depanării, pe care o s-o repet toată seara: dacă nu auzi nimic, verifică întâi mixerul, apoi cutoff-ul, apoi orice knob de amount lăsat la ora douăsprezece.”

DEMO: ridică Osc A singur, adaugă B, apoi un fâșâit de noise peste.

0:09-0:11

01-06 TRY IT

SPUI: „Căștile sus. Din Basic Program: țineteți o notă și dați OSC A din mixer la zero. Liniște — fără sursă, fără sunet. Aduceți-l înapoi. Asigurați-vă că SAW de la Oscillator B e aprins (apăsați-l dacă e stins) și ridicați OSC B: două oscilatoare, o notă, deja mai gros. Schimbați: partenerul face același lucru și, la final, urmăriți cu degetul traseul pe panou.”

EI FAC: (A) **osc a** la zero → liniște → înapoi; Osc B **saw** aprins; **osc b** sus. (B) repetă; ambii urmăresc traseul cu degetul. Tu treci printre mese.

0:11

01-07 KEY TERMS

PLANȘA 8 · KEY TERMS

SPUI: „Termenii: VCO, mixer, VCF, VCA, feedback, armonice. Se întorc în fiecare modul; opriți-mă acum dacă vreunul e neclar.” Pauză reală de trei secunde.

0:11-0:20

MODULUL 02 · OSCILLATORS

0:11-0:12

02-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 9 · COVER

SPUI: „Prima oprire: locul unde se naște sunetul. Tot ce urmează pe drum doar scoate sau remodelează ce ne dau oscilatoarele. De aia formele de undă contează atât.”

0:12-0:14

02-02 THE WAVESHAPES PA · Căștile jos

PLANȘA 10 · WAVESHAPES

SPUI: „Întâi un lucru: o notă nu e niciodată un singur ton. E o fundamentală plus armonice mai slabe deasupra, iar amestecul lor e ceea ce numim timbru — despre asta e tot jocul de azi.” „Trei forme, trei personalități. Saw: toate armonicele, calul de povară strălucitor — alămuri, coarde. Triangle: moale, aproape pur — stratul de sub. Pulse: gol ca un clarinet când e square, subțire și nazal când se îngustează — și cu un parametru secret pe care îl deschidem imediat.”

DEMO: aceeași notă, schimbi lent cele trei forme. Apoi jocul (30 s): „Ce formă e asta?” — cânti la întâmplare saw / pulse / tri, sala strigă. „Învățați să le recunoașteți și o să le auziți în orice piesă de acum încolo.”

0:14-0:15 02-03 OCTAVES & TUNING

PLANȘA 11 • OCTAVES & TUNING

SPUI: „Registrele: cinci poziții de octavă, de la minus doi la plus doi, pe fiecare oscilator; A și B la o octavă distanță înseamnă mărime instant. FREQUENCY e acordajul fin, până la șapte semitonuri. Și aici e primul secret al «grosimii»: dezacordezi puțin B față de A și cele două unde încep să bată una în alta — sunetul respiră. Prea mult, și auzi două note.”

PLANȘA 12 • WHERE • OSC B › OCTAVE • FREQUENCY

DEMO: B cu **frequency** de la centru încet spre stânga: bății lente → chorus → două note → înapoi.

0:15-0:16 02-04 PULSE WIDTH & PWM

PLANȘA 13 • PULSE WIDTH

SPUI: „Secretul pulsului: lățimea lui. Pe Fourm nu e knob — țineți PULSE apăsat și rotiți SELECT. Zero e square-ul; spre margine se subțiază, ca printr-un pai, până dispăre. Dă-i lățimea LFO-ului și tonul nu mai stă locului: un singur oscilator care sună a chorus. Asta e PWM și o facem în modulul 5.”

PLANȘA 14 • WHERE • OSC A › PULSE|PW + SELECT

DEMO: plimbi PW cu mâna.

0:16-0:17 02-05 THE SUB TRICK PA

PLANȘA 15 • SUB TRICK

SPUI: „Trucul de zece secunde: Osc B pe triangle, o octavă sub A. Unda aproape pură alunecă sub ton și adaugă doar greutate, fără aglomerație.”

DEMO: A singur, adaugi sub-ul, îl scoți — „sala trebuie să simtă golul.”

0:17-0:19 02-07 TRY IT Umbli printre mese

SPUI: „Căștile sus, din Basic Program. Osc A: apăsați PULSE, să fie aprinse și saw și pulse. Țineți PULSE și rotiți SELECT spre margine, apoi înapoi. Osc B: asigurați-vă că SAW e aprins, octava pe zero, ridicați OSC B din mixer. Mișcați FREQUENCY-ul lui B puțin de la centru și ascultați bățiile; prea mult și se despart în două note, aduceți-l înapoi la clicul din mijloc. Apoi apăsați SAW pe B ca să-l stingeți, apăsați TRI, octava la minus unu: puneți sub-ul, scoateți-l, simțiți greutatea. Schimbați la jumătate.”

EI FAC: (A) Osc A: **pulse** on (saw + pulse) → hold **pulse|pw** + **select** spre margine și înapoi. Swap. (B) Osc B: **tri** on, octave -1, **osc b** sus → **frequency** B ușor off-centre → înapoi. Rezultatul rămâne pe synth: e materia primă a bass-ului din modulul 4.

0:19-0:20 02-08 KEY TERMS

PLANȘA 16 • TERMS

SPUI: „Recapitulare: waveshape, armonice, pulse width și PWM, sub, noise, modurile LO — pentru curioși, în manualul cursantului. Întrebare pentru sală: cine a auzit PWM într-o piesă fără să-i știe numele? Toată lumea, de azi înainte.”

0:20-0:28 MODULUL 03 • FILTER

0:20-0:21 03-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 17 • COVER

SPUI: „Oscilatoarele ne-au dat blocul de armonice. Filtrul e dalta. E cel mai important knob de pe orice sintetizator și cel pe care o să-l atingeți cel mai mult în seara asta.”

0:21-0:23 03-02 LOW-PASS PA • Căștile jos

PLANȘA 18 • LOW-PASS

SPUI: „Low-pass înseamnă exact ce spune: ce e sub o anumită frecvență trece, ce e deasupra se stinge. Frecvența aia e cutoff-ul. Închizi — se întunecă; deschizi — se luminează. E ca mâna trompetistului pe pâlnie: acoperă și sunetul devine mai moale, mai rotund, mai surd. Închis de tot, nu mai trece nimic — de aia «nu aud nimic» începe aproape mereu de la cutoff.”

PLANȘA 19 • WHERE • FILTER › CUTOFF

DEMO: acord ținut, cutoff de la deschis la închis și înapoi, încet.

0:23-0:25 03-03 RESONANCE PA

PLANȘA 20 • RESONANCE

SPUI: „Rezonanța e un accent exact la cutoff. Imaginați-vă o coardă întinsă în fața unei boxe: vibrează singură doar când auzi nota ei — asta e rezonanța. Puțină dă focus și un caracter de vocală când miști cutoff-ul: eee-iaa-ooo-uuu” (cânți sweep-ul cu sala) „Multă face filtrul să fluiera pe lângă notă. La maximum, filtrul se hrănește singur și scoate un sinus curat, fără niciun oscilator — ca un microfon prea aproape de boxă. Asta se cheamă auto-oscilație. A cincea sursă de sunet.”

PLANȘA 21 • WHERE • FILTER › RESONANCE

DEMO: 1: sweep cu rezonanță la trei sferturi. **DEMO 2 (30 s), „filtrul devine oscilator”:** oscilatoarele la zero în mixer, rezonanță max, key track full → cânti o melodie pe sinusul filtrului. Avertisment: „vine brusc și tare — coborâți puțin volumul înainte.”

0:25-0:27 03-05 TRY IT Umbli printre mese

SPUI: „Căștile sus. Țineți un acord. Cutoff încet în jos până e întunecat, apoi înapoi. Rezonanța la ora trei și încă un sweep: fluieratul călărește sweep-ul. Acum, atenție: coborâți puțin MAIN, rezonanța la maximum, închideți cutoff-ul un pic și cântați note simple — filtrul intră în auto-oscilație, cântă singur. La final: rezonanța înapoi la ora nouă, cutoff la ora douăsprezece — păstrăm asta pentru modulul următor. Schimbați la mijloc.”

EIFAC: (A) **cutoff** jos → sus; **resonance** la 3 o'clock, sweep. Swap. (B) **main** puțin jos → **resonance** max → **cutoff** puțin închis → note simple; apoi **resonance** la 9 o'clock, **cutoff** la 12 o'clock.

0:27-0:28 03-06 KEY TERMS

PLANȘA 22 • KEY TERMS

SPUI: „Cutoff, rezonanță, auto-oscilație, key track, env amount. Cinci cuvinte pe care le veți folosi la orice synth din lume. Și o replică de ținut minte: pui un oscilator de Moog printr-un filtru de Korg și sună a Korg — filtrul dă identitatea.”

MODULUL 04 • ENVELOPES

0:28-0:37

0:28-0:29 04-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 23 • COVER

SPUI: „Un oscilator printr-un filtru e încă un bip: pornește când apeși, se oprește când dai drumul, și între ele nu se întâmplă nimic. Instrumentele adevărate au o formă în timp. Orga pornește și se oprește instant. O coardă ciupită pornește tare și se stinge. Un arcuș umflă nota. Anvelopa e forma aia, desenată din patru knob-uri și recântată la fiecare clapă.”

0:29-0:31 04-02 ADSR PA

PLANȘA 24 • ADSR

SPUI: „Imaginați-vă că rotiți volumul unei combine pe durata unei singure note: de la zero la zece, apoi cobori la cinci, ții acolo, iar la final la zero. Desenul acela e anvelopa. Attack: cât durează urcarea de la liniște la vârf. Decay: cât durează coborârea de la vârf la nivelul de sustain. Sustain: un nivel, nu un timp — unde stă sunetul cât ții clapa. Release: cât durează stingerea după ce ai luat degetul. Creierul recunoaște un instrument din primele milisecunde: attack-ul contează cel mai mult.”

PLANȘA 25 • WHERE • AMP ENVELOPE

DEMO: aceeași notă cu attack zero, apoi cu attack lung; apoi release scurt vs lung.

0:31–0:32 04-03 TWO ENVELOPES ON FOURM PA

PLANȘA 26 • TWO ENVELOPES

SPUI: „Pe Fourm sunt două. Amp envelope conduce amplificatorul: conturul de volum al notei. Filter envelope conduce cutoff-ul, în măsura dată de ENV AMT din secțiunea filtrului: conturul de strălucire. Aceeași formă, două slujbe: cât de tare, cât de luminos. Atenție la ENV AMT: e bipolar, zero la ora douăsprezece, plus spre dreapta, minus spre stânga. Lăsat la ora douăsprezece, anvelopa de filtru nu face nimic — capcana clasică.”

PLANȘA 27 • WHERE • FILTER ENVELOPE › ENV AMT • DECAY

DEMO: „the pluck knob” (30 s): saw, cutoff la jumătate, env amt la ora trei, filter decay de la lung la scurt — „cu cât decay-ul e mai scurt, cu atât sunetul ciupește mai tare.”

0:32–0:33 04-04 BASS vs PAD

PLANȘA 28 • BASS VS PAD

SPUI: „Aceleași oscilatoare, două instrumente. Bass: attack instant, decay scurt, sustain jos, release scurt — un pluck care mușcă. Pad: attack lent, fără decay, sustain la maximum, release lung — un sunet care înflorește. Și trei reguli de bucătărie: sustain la maximum, decay-ul nu mai are unde cădea și nu face nimic; sustain la zero, nota moare cât o ții — asta e pluck-ul; anvelopa de filtru mai lentă decât cea de amp dă pad-ul care se deschide. Amplificatorul e poarta: ce face filtrul cât timp amplificatorul e încă închis nu auzi niciodată, un sweep rapid de filtru sub un attack lent de amp sau un release lung de filtru după un release scurt de amp.”

0:33–0:36 04-05 TRY IT Umbli printre mese, cu urechea la fiecare stație

SPUI: „Căștile sus, și de data asta construim toți același lucru: bass-ul, din sunetul de la modulul 2. Amp envelope — attack zero, decay ora zece, sustain ora opt, release ora opt. Filter envelope — attack zero, decay ora zece, sustain minim, release ora opt. În filtru: ENV AMT la ora trei — de la douăsprezece spre dreapta! — și cutoff la ora nouă. Note scurte, jos. Apoi scurtați decay-ul filtrului: mai mult pluck. Schimbați la jumătate. Rețeta de pad e în manual, la pagina 06 — pe aia o faceți acasă.”

EI FAC: (A) BASS: AMP ENV **attack** 0 • **decay** 10 o'clock • **sustain** 8 o'clock • **release** 8 o'clock; FILTER ENV **attack** 0 • **decay** 10 o'clock • **sustain** min • **release** 8 o'clock; FILTER **env amt** 3 o'clock • **cutoff** 9 o'clock; note scurte; apoi FILTER ENV **decay** mai scurt. Swap; (B) la fel. Notați în manualul cursantului, la pagina 06, pozițiile care v-au plăcut.

0:36–0:37 04-06 KEY TERMS

PLANȘA 29 • KEY TERMS

SPUI: „Attack, decay, sustain, release, env amount, velocity. Anvelopa e ce face un synth să sune a instrument, nu a semnal. Și partea frumoasă: patru knob-uri descriu aproape orice instrument de pe lume.”

0:37–0:44

MODULUL 05 • LFO & MODULATION

0:37–0:38

05-01 COVER Căștile jos

PLANȘA 30 • COVER

SPUI: „Anvelopele dau formei notei; modulația o ține în viață. Un sunet care stă pe loc sună a semnal — orice sunet din natură se mișcă. Modulația e verbul sintezei: ceva mișcă altceva.”

0:38–0:40 05.02 THE LFO PA

PLANȘA 31 • THE LFO

SPUI: „LFO: low frequency oscillator. Un oscilator prea lent ca să-l auzi ca notă — auzi ce mișcă. Trimis la pitch: vibrato, violonistul care își leagă degetul pe coardă. Trimis la cutoff: wah. Trimis la amplificator: tremolo — volumul legănat de două ori pe secundă. Knob-ul FREQUENCY e viteza, SYNC îl leagă de tempo, iar formele se pot combina: triangle pentru vibrato lin, square pentru triluri, sample and hold pentru mișcare aleatoare, în trepte. Vibrato-ul muzical e mic și cam de șase-șapte ori pe secundă; îl grăbești și nu mai e vibrato, e mârâit.”

PLANȘA 32 • WHERE • LFO

DEMO: (45 s): un LFO → cutoff, cu FREQUENCY de la foarte lent (sweep ambiental) la 1–2 Hz (wah) la 15 Hz (growl); apoi același LFO → pitch (vibrato) → amp (tremolo).

0:40–0:42 05.03 THE MODULATION SECTION

PLANȘA 33 • THE MODULATION SECTION

SPUI: „Uitați-vă în stânga panoului. Trei surse: filter env, osc B și LFO-ul, fiecare cu un buton ROUTE și un knob de amount. Opt destinații în dreapta: freq A, freq B, PW A, PW B, cutoff, amp, LFO freq, LFO amount. Apeși ROUTE o dată — LED roșu, bus-ul direct: modulația e mereu pornită. Apeși de două ori — albastru, bus-ul roșii: modulația apare doar când ridici mod wheel-ul. Roata devine volumul modulației — fără ea, un vibrato ar fi mereu pornit, ceea ce nu e muzical. La destinații la fel: o apăsare, roșu; două, albastru; trei, ambele — mov. Și capcana serii, încă o dată: knob-urile de amount sunt bipolare, zero la ora douăsprezece. Nu se întâmplă nimic? Rotește de la douăsprezece spre dreapta.”

PLANȘA 34 • WHERE • MODULATION SECTION

DEMO: vibrato pe wheel, cu ROUTE și destinațiile pe albastru; ridici roata încet.

0:42–0:43 05.04 DEMO • MODULATION PA • Căștile jos

SPUI: „Pe asta o cânt eu și voi urmăriți — vă ținem mâinile libere pentru ultimul modul. Uitați-vă la rutare, că sunt aceiași trei pași de fiecare dată: sursă, destinație, cantitate.”

DEMO: LFO **triangle**, **frequency** la ora zece → MODULATION: **route** de sub LFO de două ori (albastru) → **freq a** și **freq b** de două ori fiecare → **amount**-ul LFO-ului de la douăsprezece spre dreapta → mod wheel sus: vibrato controlat de tine. Apoi **pw a** de două ori — pulsul respiră — și **cutoff** de două ori — wah. Mergi prea departe, apoi înapoi.

0:43–0:44 05.05 KEY TERMS

PLANȘA 35 • KEY TERMS

SPUI: „LFO, rate, vibrato, tremolo, PWM, bus de modulație, mod wheel. Și o promisiune ținută: PWM-ul din modulul doi tocmai l-ați făcut cu mâna voastră.”

0:44–0:53

MODULUL 06 • VOICES & UNISON

0:44–0:45 06.01 COVER Căștile jos

PLANȘA 36 • COVER

SPUI: „Până acum am construit o voce. Fourm are patru — fiecare cu oscilatoarele, filtrul și anvelopele ei. Modulul ăsta e despre cum le cheltuim: întinse pe un acord, suprapuse pe o singură notă uriașă, sau recântate ca un acord memorat dintr-o singură clapă. Și despre bucla care îngroașă tot.”

PLANȘA 37 • POLYPHONY

SPUI: „Un mono synth cântă o notă odată. Fourm cântă patru; a cincea o fură pe cea mai veche. Poveste de zece secunde: Oberheim Four Voice, 1975, erau patru module de voce complete — fiecare cu oscilatoarele, filtrul și anvelopele lui, acordate de mână — sub o singură claviatură. În unison, unul dintre cele mai copleșitoare sunete făcute vreodată. Fourm e aceeași idee, într-o cutie de patru kilograme. HOLD ține până la patru note și după ce iei mâinile.”

DEMO: cinci note, se aude furtul; apoi HOLD.

PLANȘA 38 • UNISON

SPUI: „Unison: toate vocile alese — de la una la patru, ții UNISON și rotești SELECT — pe o singură notă. Fourm devine monofonic și, cu patru voci, uriaș. Singur e doar mai tare; magia e detune-ul: parametrul zece, Unison Detune, câțiva cenți între voci și tonul devine lat, viu, pulsând. Când sună uriaș, dă-l înapoi cu zece la sută — acolo stă de obicei sunetul bun.”

PLANȘA 39 • WHERE • UNISON + SELECT

DEMO: unison fără detune, apoi detune crescut încet până sclipește, apoi prea mult, apoi înapoi.

PLANȘA 40 • CHORD MEMORY

SPUI: „Ține un acord, memorează-l, și de-acum orice clapă cântă tot acordul, transpus. Un deget, armonie completă — pentru chord stabs e aur. Se salvează cu programul. Așa se cântau stab-urile de rave la începutul anilor nouăzeci: un deget pe un synth cu chord memory, și toată sala credea că e un clăpar.”

PLANȘA 41 • WHERE • CHORD MEMORY

DEMO: la prezentator, cu pașii reali: (UNISON → SELECT la rândul din mijloc → Chord → UNISON → ține acordul → UNISON): memorezi un acord minor și îl plimbi cromatic cu un deget. Participanții doar ascultă — pașii sunt în manualul cursantului, la Level 2.

PLANȘA 42 • FEEDBACK

SPUI: „Promisiunea din modulul unu: bucla. Un canal din mixer întoarce ieșirea filtrului înapoi în mix, cu diode de soft-clipping pe drum. Apeși FEEDBACK — intră la o sută —, ții și rotești SELECT pentru cantitate. Puțin înseamnă căldură, mult înseamnă mârâit. Unison plus feedback e cel mai mare bass pe care îl scoate Fourm. Trucul a început ca un hack: pe Minimoog-ul original lumea trăgea un cablu din ieșirea principală rămasă liberă înapoi în intrarea externă și ridica volumul acelei intrări până se supraîncărcă mixerul. Jumătate de secol mai târziu, Fourm are bucla asta integrată — cu diodele care o țin groasă în loc să o lase să tipe.”

PLANȘA 43 • WHERE • MIXER › FEEDBACK + SELECT

DEMO: pe un bass ținut, feedback de la curat la agresiv și înapoi. **Opțional (30 s):** „Glass Echo”, F117 — filtru auto-oscilant + feedback: un ecou acordat apare la release.

SPUI: „Căștile sus. Cântați cinci note deodată și numărați ce auziți. Țineți UNISON, SELECT la patru voci, cântați o linie: o singură notă uriașă. Apăsați PARAM, mergeți la zece — Unison Detune —, apăsați SELECT, rotiți la vreo patruzeci, PROGRAM ca să ieșiți: tonul se lățește. Apăsați FEEDBACK, țineți și rotiți SELECT în jos până la șaizeci: mârâit fără haos. Schimbați: partenerul scoate unison-ul, cântă un acord, apasă HOLD și ridică mâinile.”

EI FAC: (A) 5 note → hold **unison + select** = 4 → linie → **param** → 10 → press **select** → ~40 → **program** → **feedback** on → hold **feedback + select** → ~60. Swap. (B) **unison** off → acord → **hold** → mâinile sus.

PLANȘA 44 • TERMS

SPUI: „Polifonie, voce, unison, detune în centi, chord memory, hold, feedback, soft clipping. Sfatul practic, încă o dată: după ce sună mare, dă totul înapoi cu zece la sută.”

0:53-1:04

MODULUL 09 • WRAP-UP • Q&A • FREE PLAY

0:53-0:54 09-01 THE ROAD, AGAIN Căștile jos

PLANȘA 45 • THE ROAD AGAIN

SPUI: „Ăsta e traseul: oscilator, mixer, filtru, anvelope, LFO și modulație, voci. Orice synth pe care îl întâlnești de acum e același traseu, cu alte haine. Cele două camere pe care nu le-am deschis în seara asta — expresia și ritmul — vă așteaptă în manual. Dacă știi traseul, știi unde să te uiți.”

0:54-0:56 09-02 CHALLENGE Umbli printre mese

SPUI: „Ultimul exercițiu, două minute. Din Basic Program, reconstruiți bass-ul de la modulul patru: A construiește, B verifică în manualul cursantului, la pagina 06, apoi schimbați. Când ați terminat, notați-vă pozițiile în manualul cursantului — un sunet pe hârtie supraviețuiește, unul în memorie rar.”

EI FAC: (A) hold **transpose down + program** → rețeta BASS din pagina 06. Swap. (B) verifică, apoi reconstruiește și el.

0:56-0:59 09-03 Q&A

SPUI: „Întrebări. Orice — de la «ce e ăla knob» la «cum fac sunetul din piesa X».” **Regula ta de moderare:** la fiecare răspuns, leagă termenul de demo-ul în care l-au auzit. Când cineva descrie un sunet, cere-i cuvinte concrete: strălucitor/întunecat, subțire/gros, pluck/pad, static/în mișcare.

0:59-1:00 09-04 THANK YOU

PLANȘA 46 • THANK YOU

SPUI: „Mulțumesc. Zeedo, mulțumim că ați făcut asta posibil; Sequential, mulțumim pentru instrumente. La plecare primiți manualul cursantului, în engleză sau română: aceleași diagrame, toată teoria — inclusiv cele două module pe care nu le-am cântat în seara asta. Ne găsiți la Sintezaur — [unde] — și acolo anunțăm următorul workshop. Până atunci: synth-urile sunt ale voastre încă patru minute.”

1:00-1:04 09-05 FREE PLAY

SPUI: „Patru minute libere. O propunere, dacă vreți una: un singur sunet, șazece de secunde — pornește încet, crește, atinge un vârf, coboară. Cutoff-ul și rezonanța sunt povestea. Și un lucru pe care nu l-am deschis deloc în seara asta: apăsați mai tare într-o clapă pe care o țineți deja. Fourm-ul simte presiunea fiecărei clape în parte — asta e poly aftertouch, și e scrisă în manualul vostru.” Tu printre mese, la cine ridică mâna; foto de grup la final.

Anexa Glosar nu se prezintă niciodată pe ecran; trăiește doar în manualul cursantului.

DUPĂ

- **Repack:** fiecare Fourm în cutia lui, cu ambalajul original, alimentatorul lângă; căștile și splitterele numărate (20 + 10 din kit, separat cele de la Zeedo); standurile, prizele, prelungitoarele; checklist de retur semnat.
- **Notează în 10 minute, cât e proaspăt:** ce a mers, ce a fost prea lung, ce întrebări au venit — pentru v2 a cursului.

Exercițiile + challenge-ul, pe o pagină

Numele controalelor sunt cele de pe panou (bold). „A → swap → B” = partenerul A e primul la controale, apoi fac schimb.

MODULUL	MINUTUL	EI FAC (condensat)	CINE CONDUCE
01 • SIGNAL FLOW	0:09–0:11	A: osc a la zero → liniște → înapoi; Osc B saw on, osc b sus (saw aprins). B: repetă; ambii urmăresc traseul cu degetul pe panou.	A, apoi B
02 • OSCILLATORS	0:17–0:19	A: Osc A pulse on (saw + pulse) → hold pulse pw + select spre margine și înapoi → Osc B tri on, octave –1, osc b sus → frequency B ușor off-centre → înapoi. B: noise on → hold noise + select ≈ 30 → cântă; apoi pașii lui A. Sunetul rămâne pe synth (materia primă a bass-ului).	A → swap → B
03 • FILTER	0:25–0:27	A: cutoff jos → sus; resonance la 3 o'clock, sweep. B: main puțin jos → resonance max → cutoff puțin închis → note simple; hold key track + select → Full; apoi resonance 9 o'clock, cutoff 12 o'clock.	A → swap → B
04 • ENVELOPES	0:33–0:36	A • BASS: AMP ENV attack 0 • decay 10 • sustain 8 • release 8 o'clock; FILTER ENV attack 0 • decay 10 • sustain min • release 8; FILTER env amt 3 o'clock • cutoff 9 o'clock; note scurte; apoi FILTER ENV decay mai scurt. B • PAD: AMP ENV attack 12 • decay 0 • sustain max • release 2 o'clock; FILTER ENV attack 2 • decay 2 • sustain 3 • release 2 o'clock; cutoff 12 • env amt 2 o'clock; Osc B saw , octave 0, osc b sus, frequency ușor off-centre; acord ținut. Pozițiile bune se notează în manual, pagina 06.	A bass → swap → B pad
06 • VOICES & UNISON	0:50–0:52	A: 5 note → hold unison + select = 4 → linie → param → 10 → press select → ≈ 40 → program → feedback on → hold feedback + select → ≈ 60. B: unison off → acord → hold → mâinile sus.	A → swap → B
09 • CHALLENGE	0:54–0:56	Din Basic Program (hold transpose down + program), reconstruiți bass-ul de la 04: A construiește, B verifică în manual, pagina 06; apoi invers. Pozițiile se notează.	A → swap → B

CAPCANELE (VERSO)

- **Dacă nu auzi nimic:** căștile în splitter? **main** la 12 o'clock? în mixer cel puțin o sursă sus? **cutoff** închis? **hold** aprins din exercițiul dinainte? mod wheel jos pe o rută albastră? Apoi Basic Program (hold **transpose down + program**), resetează mixerul, cutoff-ul și amount-urile. Tot liniște: Global, Local Control = On. Knob-uri care nu fac nimic: Global 4, Pot Mode nu e pe Jump.
- **Auto-oscilația e bruscă și tare:** **main** puțin jos înainte de **resonance** la maximum. Anunță de fiecare dată.
- **Amount-urile sunt bipolare** (MODULATION, **env amt** și amount-ul din AFTERTOUCH): 12 o'clock = nimic. Spune „de la douăsprezece spre dreapta”, niciodată doar „ridică amount-ul”.
- **sustain la maxim = decay-ul nu face nimic.** Când cineva „nu aude decay-ul”, uită-te la sustain.
- **O apăsare scurtă pe program nu strică nimic** (închide PARAM); rotirea lui **select** sau INC/DEC pe ecranul de program încarcă alt program și pierde sunetul. Reamintește la fiecare exercițiu.
- **Chord memory doar demo**, la tine (pași prin meniul Unison) — nu la mese, nu în timpul exercițiului.
- **Aftertouch → LFO amount per notă: [de testat acasă].** Până atunci fraza sigură: „apasă mai tare → mai strălucitor (FILT) / bend (FREQ), pe nota apăsată”.
- **CLK DIV:** hold + **select** sau apăsări succesive [de verificat acasă]; e și Param 19.
- **Căștile:** sus când cântă, o ureche liberă când vorbești; swap la fiecare exercițiu, ca panoul să treacă prin ambele perechi de mâini.