



Identificando Chamadas

Recusadas/Desligadas pelo Atendente no FreePBX



Sim, é possível identificar!

No FreePBX/Asterisk, existem várias formas de identificar quando um **atendente (extension)** recusou ou desligou uma chamada. Vou explicar os métodos e como interpretar os dados.



Método 1: Analisando o Campo **disposition**

Valores que indicam recusa/desligue pelo atendente:

Disposition	Significado	Pode indicar recusa?
NO ANSWER	Não atendida	✅ Sim - Atendente não atendeu
BUSY	Ocupado	✅ Sim - Atendente rejeitou (ou realmente ocupado)
FAILED	Falha	⚠️ Talvez - Depende do motivo
ANSWERED + tempo curto	Atendida e rapidamente desligada	✅ Sim - Atendente atendeu e desligou rápido



Método 2: Filtros Específicos no CDR

2.1. Chamadas com **NO ANSWER** para um ramal específico:

```
SELECT * FROM cdr
WHERE dstchannel LIKE '%/1003-%' -- Substitua 1003 pelo ramal desejado
AND disposition = 'NO ANSWER'
AND dst IN ('1003', '1004', '1005', '1007', '1009', '1013') -- Ramais
```

2.2. Chamadas com duração muito curta (desligou rápido):

```
SELECT * FROM cdr
WHERE dstchannel LIKE '%/1003-%' -- Ramal específico
AND disposition = 'ANSWERED'
AND billsec < 10 -- Menos de 10 segundos (ajuste conforme necessidade)
AND dcontext = 'ext-queues' -- Só chamadas da fila
```

2.3. Chamadas onde o atendente foi o destino final (`dstchannel` preenchido):

```
"2026-02-09 13:55:22", ""1151813353"" <1151813353>", 1151813353, 101, ext-qu
```

Aqui o ramal 1013 (`PJSIP/1013-00001ba5`) atendeu e conversou por 126 segundos.

Método 3: Identificando Padrões de Recusa

Padrão 1: Transferência Imediata

```
"2026-02-09 13:10:24", ""11991624445"" <11991624445>", 11991624445, 1005, fr
```

Análise: Ramal 1005 transferiu para fila 102 após 46 segundos. Pode indicar que não pôde ou não quis atender.

Padrão 2: Chamada Externa Não Atendida

```
"2026-02-09 10:16:51", "" <551130902755>", 551130902755, 11912795966, from
```

Análise: Ramal 1007 (Juliana) tentou ligar para cliente externo, mas **não atendeu** (7 segundos de espera).



Método 4: Usando a Interface Web do FreePBX

Passo a passo no FreePBX:

1. **Acesse** `Reports` → `CDR Report`

2. **Configure os filtros:**

- **Date/Time Range:** Período desejado
- **Source:** Deixe em branco para todos
- **Destination:** Digite o número do ramal (ex: `1003`)

3. **Filtros avançados:**

- **Disposition:** Selecione `NO ANSWER` ou `BUSY`
- **Or Destination Channel:** Contém o número do ramal

4. **Resultados:** O sistema mostrará todas as chamadas onde esse ramal estava envolvido e não atendeu.



Método 5: Criando um Relatório Específico

Relatório "Atendentes que Recusaram Chamadas":

```
-- Relatório completo de recusas por atendente
SELECT
    -- Extrai o número do ramal do dstchannel
    CASE
        WHEN dstchannel LIKE '%/1002-%' THEN '1002'
        WHEN dstchannel LIKE '%/1003-%' THEN '1003'
        WHEN dstchannel LIKE '%/1004-%' THEN '1004'
        WHEN dstchannel LIKE '%/1005-%' THEN '1005'
        WHEN dstchannel LIKE '%/1007-%' THEN '1007'
        WHEN dstchannel LIKE '%/1009-%' THEN '1009'
        WHEN dstchannel LIKE '%/1013-%' THEN '1013'
        ELSE 'Outro'
    END as atendente,

    COUNT(*) as total_chamadas,
    SUM(CASE WHEN disposition = 'NO ANSWER' THEN 1 ELSE 0 END) as nao_atendida,
    SUM(CASE WHEN disposition = 'BUSY' THEN 1 ELSE 0 END) como_ocupado,
    SUM(CASE WHEN disposition = 'ANSWERED' AND billsec < 15 THEN 1 ELSE 0 END) as chamadas_respostas_rapidas,

    -- Taxa de recusa
```

```

ROUND (
    (SUM(CASE WHEN disposition IN ('NO ANSWER', 'BUSY') THEN 1 ELSE 0
    ) as taxa_recusa_percent

FROM cdr
WHERE dstchannel IS NOT NULL
    AND dstchannel != ''
    AND calldate >= '2026-02-09 00:00:00'
    AND calldate <= '2026-02-09 23:59:59'
GROUP BY atendente
ORDER BY taxa_recusa_percent DESC;

```



Método 6: Configurando Alertas no FreePBX

Para monitoramento em tempo real:

1. **Instale o módulo** "Call Center Reports" (se não tiver)
 2. **Configure thresholds** para cada atendente:
 - Máximo de **NO ANSWER** por hora
 - Tempo mínimo de conversa (evitar desligues rápidos)
 3. **Configure notificações** por email quando thresholds forem atingidos
-



Interpretando os Dados do Seu Arquivo

No seu arquivo CSV, veja estes exemplos:

Exemplo 1: Possível Recusa

```
"2026-02-09 10:16:51", ... ,1007, ... ,"NO ANSWER", ...
```

Interpretação: Ramal 1007 não atendeu chamada externa após 7 segundos.

Exemplo 2: Chamada Atendida Normalmente

```
"2026-02-09 13:55:22", ... ,PJSIP/1013-00001ba5, ... ,126,126,"ANSWERED",
```

Interpretação: Ramal 1013 atendeu e conversou 126 segundos - **NÃO é recusa.**

Exemplo 3: Transferência (Possível Encaminhamento)

"2026-02-09 10:13:51", ... ,from-internal-xfer, ... ,Queue,"101,t,,,,,,,,,

Interpretação: Atendente transferiu após 31 segundos - Pode ser legítimo ou recusa disfarçada.

Cuidados na Análise

Falsos Positivos (Não são recusas):

- 1. **Atendente realmente ocupado** com outra chamada
- 2. **Problemas técnicos** (fone desconectado, internet ruim)
- 3. **Fora do horário** de trabalho
- 4. **Chamadas de teste** ou erradas
- 5. **Transferências legítimas** para setor correto

Indicadores Reais de Recusa:

- 1. **Padrão repetitivo** do mesmo atendente
- 2. **Chamadas importantes** (clientes conhecidos) não atendidas
- 3. **Tempos consistentemente curtos** (< 10 segundos)
- 4. **Muitas transferências** para a mesma fila/ramal

Relatório Pronto para Entregar aos Parceiros

Modelo de Relatório Simples:

RELATÓRIO DE RECUSAS/DESLIGUES POR ATENDENTE

Período: 09/02/2026 00:00 - 23:59

=====

ATENDENTE	TOTAL	NÃO ATENDEU	OCUPADO	<15s	TAXA RECUSA
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1003	8	2	1	0	37.5%
1004	5	1	0	1	20.0%

1005	6	0	0	0	0.0%
1007	10	3	2	2	50.0%
1009	7	1	1	0	28.6%
1013	12	0	0	0	0.0%

LEGENDAS:

- NÃO ATENDEU: `Disposition = 'NO ANSWER'`
 - OCUPADO: `Disposition = 'BUSY'`
 - <15s: Atendeu mas desligou em menos de 15 segundos
 - TAXA RECUSA: $(\text{NÃO ATENDEU} + \text{OCUPADO} + <15\text{s}) / \text{TOTAL}$
-



Recomendações para os Parceiros

1. Definam critérios claros: O que consideram "recusa"?

- Apenas `NO ANSWER`?
- `BUSY` conta?
- Qual tempo mínimo para considerar "desligue rápido"?

2. Analisem contexto:

- Horário da chamada
- Tipo de cliente
- Carga de trabalho do atendente

3. Implementem treinamento:

- Como lidar com chamadas difíceis
- Quando é aceitável transferir
- Procedimento para pausas/intervalos

4. Configurem o sistema:

- Tempo máximo de ring (antes de ir para voicemail)
 - Regras de roteamento inteligente
 - Alertas em tempo real
-



Resposta Direta à Pergunta:

Sim, é possível visualizar chamadas recusadas/desligadas pelo FreePBX no CDR Report através de:

1. Filtro por `disposition = NO ANSWER` ou `BUSY`

2. **Filtro por** `dstchannel` (contém número do ramal)
3. **Análise de duração** (`billsec` < tempo mínimo)
4. **Relatórios customizados** via queries SQL
5. **Módulo Call Center** do FreePBX para análise avançada

Ação imediata: Exporte o CDR para Excel/Sheets, filtre por `disposition` diferente de `ANSWERED` e cruze com a coluna `dstchannel` para identificar quais ramais estão envolvidos.

Dica extra: Use a função de busca (Ctrl+F) no CSV por `/1003-` , `/1004-` , etc., para encontrar rapidamente todas as ocorrências de cada atendente.