ARLEQUIN · Material elétrico — lista de compras com links

Barramentos, fusível principal, fusíveis por ramal, cabos e terminais, corta-corrente e porta-fusíveis de borne, para o esquema do eletricista · sem as 4 baterias (fora por agora) · links e preços validados a 22/10/2026 (com IVA, sem portes)

Material · €446,82 (com as alternativas económicas, decisão do Ivo a 22/10)

#	Peça	Loja (link)	Preço
E1	2 barramentos (positivo e negativo) genéricos **250 A**, 4 × M10 (mais 3 parafusos M4), com tampa, vermelho e preto, €20,93 os 2 decisão do Ivo (22/10): a alternativa económica; os BEP 300 A modulares ficam como opção (€91,94 cada na SVB). Quando as 4 AGM entrarem, ou se põe uma barra maior, ou se ligam as baterias em pares com cabos iguais [B2]	Amazon.es (par)	€20,93
E2	Fusível principal do banco: **Class T 250 A com bloco** (Renogy; corte 10 kA e mais, o que os MEGA/ANL não têm: duas AGM de 850 A em paralelo dão correntes de curto-circuito de vários kA) o conjunto Blue Sea 5502 + fusível T na SVB custa ≈ €164 [B2]	Amazon.es	€37,36
E3	Ramal do inversor 600 W: porta-fusíveis ANL com tampa SEATEC + fusível **ANL 80 A** [B3]	SVB (porta-fusíveis) SVB (ANL 80 A)	€21,65 + €6,15 = €27,80
E4	Ramal do guincho da âncora (na bateria de arranque): porta-fusíveis ANL com tampa SEATEC + fusível **ANL 125 A** confirmar a potência do Lofrans: 1 000 W pede 100–150 A [B3]	SVB (porta-fusíveis) SVB (ANL 125 A)	€21,65 + €6,15 = €27,80
E5	Alimentação do quadro (16 mm²): porta-fusíveis MEGA de superfície Victron + fusíveis **MEGA 100 A** (embalagem de 5: ficam reservas) [B3]	SVB (porta-fusíveis) SVB (MEGA ×5)	€14,42 + €19,59 = €34,01
E6	Circuito do EV-100 (ACU-100, 10 A): porta-fusíveis ATO em linha SEATEC + conjunto de fusíveis ATO os MIDI 60 A dos MPPT estão na lista solar (S4) e o de 5 A do Pi na fase 1 (11) [B3]	SVB (ATO) SVB (fusíveis)	€4,08 + €4,00 = €8,08
E7	Cabo flexível **50 mm²** (baterias ↔ barramentos, comprimentos iguais; barramento → Class T → corta-corrente → barramento de distribuição): ≈ 4 m vermelho + 3 m preto a metro na SVB (H07V-K, cobre; a página só mostra o preço ao escolher a secção: estimativa ≈ €11/m). **Medir antes de comprar** [B4]	SVB (a metro)	≈ €77,00
E8	Cabo flexível **35 mm²** (alternador → bateria de arranque, Cyrix): ≈ 4 m estimativa ≈ €8/m; o cabo do guincho já existe (confirmar a secção) [B4]	SVB (a metro)	≈ €32,00
E9	Cabo flexível **16 mm²** (inversor, quadro, os 2 MPPT): ≈ 8 m vermelho + 8 m preto ≈ €4,16/m na SVB [B4]	SVB (a metro)	≈ €67,00
E10	Terminais tubulares de cobre estanhado: **50 mm² M10** (10 un.) e **35 mm² M8** (10 un.) os de 16 mm² M8 estão na lista solar (S5b); cravação com alicate hidráulico, do eletricista [B4]	Amazon.es (50 mm²) Amazon.es (35 mm²)	€15,24 + €9,14 = €24,38
E11	Manga termorretrátil 3:1 com adesivo, kit de 5 tamanhos (em vez de fita isoladora nos terminais) + etiquetas de cabos [B4]	Amazon.es	€15,24
E12	Corta-corrente de serviço ON/OFF **Blue Sea m-Series 6006200, 300 A** (substitui o seletor branco) na SVB o equivalente de 350 A custa €66,10 [B5]	Amazon.es	€39,62
E13	2 porta-fusíveis de borne **MRBF SEATEC** (um no positivo de cada TK960; mais 4 quando as novas entrarem), €7,52 cada decisão do Ivo (22/10): a alternativa económica; o Blue Sea 5191 custa €39,23 na SVB [B5]	SVB (×2)	€15,04
E14	2 fusíveis **MRBF 150 A** (M8), €10,28 cada [B5]	SVB (×2)	€20,56
	Total (E1–E14; os cabos são estimativa até se medirem)		**€446,82**

Porquê Class T e MRBF, e não MEGA/ANL no banco: uma TK960 dá 850 A de arranque; duas em paralelo entregam vários milhares de amperes num curto-circuito. Os fusíveis MEGA e ANL só cortam com segurança até ~2 000–6 000 A; o Class T corta 10 000–20 000 A e o MRBF 10 000 A. É a regra ABYC/ISO para bancos de ácido-chumbo desta dimensão. Os ANL/MEGA ficam nos ramais (inversor, guincho, quadro), onde a corrente de curto é limitada pelo cabo.

O que fica por comprar quando as 4 AGM entrarem: 4 porta-fusíveis MRBF + 4 fusíveis 150 A, mais 2 módulos de barramento BEP (ou uma barra maior), e cabo de 50 mm² para 4 pares iguais. E o `energia.capacidadeAh` do plugin passa a 576.

Não está nesta lista: o SmartShunt, o Cyrix-ct e os fusíveis MIDI dos MPPT (lista solar), o fusível de 5 A do Pi (fase 1), o carregador de cais Blue Smart (opcional, €280), a mão de obra do eletricista, e as 4 baterias.

Preços lidos nas páginas das lojas a 22/10/2026; podem mudar — confirmar antes de encomendar. Esquema: docs/esquema-eletrico-eletricista.pdf · tabela de cabos: docs/esquema-eletrico-tabela-cabos.md · lista geral: lista-compras-arlequin.pdf.