

MANUAL DE USUARIO

Aplicación Android IDLinens

Versión: 1.0

Fecha: Julio 2026

Elaborado por: Comnet Technology

Introducción

¿Qué es IDLinens HA?

IDLinens HA es una aplicación móvil desarrollada para facilitar la gestión de blancos hospitalarios mediante el uso de tecnología RFID (Radio Frequency Identification). Su objetivo es optimizar los procesos relacionados con el registro, localización y seguimiento de prendas, reduciendo el tiempo necesario para realizar estas actividades y mejorando la precisión de la información registrada.

La aplicación permite realizar operaciones como registrar nuevas prendas, ponerlas en circulación, enviarlas a lavandería, registrar su entrada a almacén, regresarlas al estado de nuevas y localizarlas utilizando un lector RFID integrado en el dispositivo móvil.

Toda la información capturada durante la operación se sincroniza con la plataforma central, permitiendo que supervisores y administradores consulten el estado actualizado del inventario desde el Dashboard Administrativo.

Este manual explica el funcionamiento de cada módulo de la aplicación y está dirigido a los usuarios encargados de operar el sistema en su trabajo diario.

¿Quién debe utilizar esta aplicación?

La aplicación está diseñada para el personal autorizado que participa en la administración de blancos hospitalarios.

Entre los usuarios que pueden utilizarla se encuentran:

- Operadores RFID.

- Personal de almacén.
- Personal de lavandería.
- Supervisores operativos.
- Personal autorizado por la institución.

Cada usuario deberá iniciar sesión utilizando las credenciales asignadas por el administrador del sistema.

Funciones disponibles

La aplicación permite realizar las siguientes operaciones:

- Registrar nuevas prendas.
- Poner prendas en circulación.
- Enviar prendas a lavandería.
- Registrar entrada a almacén.
- Regresar prendas al estado **Nuevos**.
- Localizar prendas mediante RFID.
- Configurar parámetros autorizados.
- Cerrar sesión.

Cada una de estas funciones se describe detalladamente en los capítulos siguientes.

Requisitos para utilizar la aplicación

Antes de comenzar a trabajar con IDLinens HA se recomienda verificar que:

- El dispositivo móvil cuente con batería suficiente.
- El lector RFID funcione correctamente.
- Exista conexión a Internet.
- El usuario tenga credenciales válidas.
- La aplicación haya sido configurada para la institución correspondiente.

Cumplir estas condiciones ayudará a evitar interrupciones durante la operación.

Organización de este manual

Para facilitar la consulta de información, este manual se encuentra organizado por módulos.

Cada capítulo describe una función específica de la aplicación e incluye:

- ¿Para qué sirve?
- ¿Cuándo utilizarla?
- Requisitos previos.
- Procedimiento paso a paso.
- Información mostrada por la aplicación.
- Recomendaciones de uso.
- Problemas comunes y posibles soluciones.

Esta estructura permite localizar rápidamente la información necesaria para resolver dudas durante la operación diaria.

Capítulo 1

Configuración

Descripción

El módulo **Configuración** permite establecer los parámetros necesarios para que la aplicación pueda comunicarse correctamente con la plataforma correspondiente a cada institución.

Esta configuración se realiza normalmente durante la instalación inicial de la aplicación o cuando es necesario actualizar la información de conexión proporcionada por el administrador del sistema.

Por motivos de seguridad, este módulo está restringido y únicamente puede ser utilizado por personal autorizado.

Objetivo

Configurar la información necesaria para que la aplicación pueda conectarse correctamente con la instancia de IDLinens HA utilizada por la institución.

Una configuración correcta garantiza que todas las operaciones realizadas desde el dispositivo sean enviadas al servidor correspondiente.

Acceso al módulo

Cuando la aplicación se ejecuta por primera vez o el dispositivo aún no cuenta con una configuración almacenada, se mostrará automáticamente la pantalla de configuración.

Si el dispositivo ya fue configurado anteriormente, la aplicación abrirá directamente la pantalla de inicio de sesión.

También es posible acceder posteriormente a esta pantalla mediante el ícono de configuración disponible en el inicio de sesión, siempre que el usuario cuente con autorización para realizar cambios.

Información configurable

La información disponible puede variar dependiendo de la configuración de cada institución.

Generalmente incluye los siguientes parámetros:

- Dirección del servidor (Endpoint).
- Identificadores de ubicaciones utilizados por la institución.
- Parámetros generales de comunicación con la plataforma.

Estos datos son proporcionados por el administrador del sistema y no deben modificarse sin autorización.

Procedimiento

Para realizar o modificar la configuración:

1. Abra el módulo **Configuración**.
 2. Capture la información proporcionada por el administrador.
 3. Verifique cuidadosamente cada dato antes de continuar.
 4. Presione el botón **Guardar**.
 5. Capture la contraseña de autorización.
 6. Espere a que la aplicación valide la información.
 7. Una vez guardada correctamente, la aplicación mostrará la pantalla de inicio de sesión.
-

Funcionamiento de la aplicación

Al guardar la configuración, la aplicación realiza automáticamente las siguientes acciones:

- Verifica que la contraseña de autorización sea válida.
 - Almacena la configuración en el dispositivo.
 - Actualiza los parámetros de conexión.
 - Utiliza esta información para todas las operaciones posteriores.
 - Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión cuando el proceso concluye correctamente.
-

Información mostrada

Durante este procedimiento la aplicación permite visualizar:

- Dirección del servidor configurado.
- Identificadores de configuración.
- Botón **Guardar**.
- Ventana para capturar la contraseña de autorización.

Una vez completado el proceso, la aplicación notificará si la configuración fue almacenada correctamente.

Recomendaciones

Para evitar problemas de conexión se recomienda:

- Capturar exactamente la información proporcionada por el administrador.
 - Verificar la dirección del servidor antes de guardar.
 - No modificar parámetros cuya función se desconozca.
 - Realizar cambios únicamente cuando exista una necesidad justificada.
-

Problemas comunes

La configuración no puede guardarse

Verifique que la contraseña de autorización sea correcta y que todos los campos requeridos hayan sido capturados.

La aplicación no logra conectarse después de guardar

Compruebe que la dirección del servidor corresponda a la institución y que el dispositivo cuente con conexión a Internet.

Se requiere cambiar la configuración existente

Acceda nuevamente al módulo mediante el ícono de configuración disponible en la pantalla de inicio de sesión y capture los nuevos parámetros autorizados.

Resumen

El módulo **Configuración** prepara la aplicación para comunicarse con la plataforma institucional.

Una configuración correcta constituye el primer paso para garantizar el funcionamiento adecuado de todas las funciones disponibles en IDLinens HA.

- o ocurre algún error durante el acceso.
-

Recomendaciones

Para evitar problemas durante el acceso se recomienda:

- Verificar cuidadosamente el usuario y la contraseña antes de intentar nuevamente.
 - Confirmar que exista conexión a Internet.
 - Utilizar únicamente las credenciales asignadas.
 - No compartir la contraseña con otros usuarios.
-

Problemas comunes

Usuario o contraseña incorrectos

La aplicación mostrará un mensaje indicando que las credenciales no pudieron validarse.

Verifique la información capturada e intente nuevamente.

No existe conexión con el servidor

Si la aplicación no puede comunicarse con la plataforma, compruebe que el dispositivo tenga acceso a Internet y que la configuración del servidor sea correcta.

Es necesario modificar la configuración

Si la institución cambió la dirección del servidor o algún parámetro de conexión, acceda al módulo **Configuración** mediante el ícono de engrane y actualice la información correspondiente.

Resumen

El inicio de sesión permite autenticar al usuario antes de acceder a cualquiera de las funciones disponibles en IDLinens HA.

Una vez validada la información, la aplicación crea una sesión segura y muestra el menú principal desde donde podrán ejecutarse los diferentes procedimientos operativos.

Capítulo 3

Menú Principal

Descripción

El **Menú Principal** constituye el punto de acceso a todas las funciones disponibles dentro de la aplicación IDLinens HA.

Una vez que el usuario ha iniciado sesión correctamente, la aplicación mostrará esta pantalla, desde donde podrá seleccionar el procedimiento que desea realizar de acuerdo con las actividades programadas para su jornada de trabajo.

Cada opción del menú corresponde a un proceso específico dentro del ciclo de administración de prendas RFID.

Objetivo

Proporcionar un acceso rápido y organizado a las diferentes funciones de la aplicación, permitiendo que el usuario inicie el procedimiento requerido con el menor número posible de acciones.

Acceso al menú

El menú principal se muestra automáticamente después de que el inicio de sesión ha sido validado correctamente.

No es necesario realizar ninguna acción adicional para acceder a él.

En caso de regresar desde algún procedimiento operativo, la aplicación mostrará nuevamente este menú para permitir seleccionar otra función.

Opciones disponibles

Dependiendo de la configuración de la institución, el menú principal puede mostrar las siguientes opciones:

- Registrar Nuevas Prendas.
- Poner en Circulación.
- Regresar a Nuevos.
- Localizar Prendas.
- Enviar a Lavandería.
- Recibir de Lavandería.

Cada módulo está diseñado para realizar una operación específica y será descrito detalladamente en los siguientes capítulos de este manual.

Selección de un módulo

Para iniciar una operación únicamente es necesario seleccionar el botón correspondiente al procedimiento deseado.

La aplicación abrirá automáticamente la pantalla del módulo seleccionado y preparará las herramientas necesarias para realizar la operación.

Navegación

Después de finalizar un procedimiento, el usuario podrá regresar al menú principal utilizando el botón correspondiente disponible en la aplicación.

Esto permite continuar con otro proceso sin necesidad de cerrar sesión.

Funcionamiento de la aplicación

Cuando el usuario selecciona una opción del menú principal, la aplicación:

- Carga el módulo correspondiente.
- Inicializa los recursos necesarios para esa función.
- Prepara el lector RFID cuando el procedimiento lo requiere.
- Muestra únicamente los controles relacionados con la operación seleccionada.

Cada módulo funciona de manera independiente, aunque todos utilizan la misma sesión iniciada por el usuario.

Recomendaciones

Para obtener un mejor desempeño durante la operación se recomienda:

- Seleccionar únicamente el procedimiento que realmente se desea realizar.
 - Finalizar completamente una operación antes de iniciar otra.
 - Confirmar los resultados obtenidos antes de regresar al menú principal.
 - Evitar cambiar constantemente entre módulos durante una misma actividad.
-

Problemas comunes

Se seleccionó el módulo incorrecto

Si el procedimiento aún no ha comenzado, simplemente regrese al menú principal y seleccione la opción correcta.

El módulo no abre

Verifique que la sesión continúe activa y que la aplicación tenga comunicación con el servidor.

Si el problema persiste, reinicie la aplicación e intente nuevamente.

No aparece alguna opción del menú

Algunas funciones pueden no estar disponibles dependiendo de la configuración realizada para la institución o de la versión instalada de la aplicación.

Si considera que una opción debería estar disponible, comuníquese con el administrador del sistema.

Resumen

El menú principal centraliza todas las funciones operativas de IDLinens HA y permite iniciar rápidamente cualquiera de los procedimientos disponibles.

Desde esta pantalla comienza la mayor parte de las actividades realizadas por los operadores durante la administración de prendas RFID.

Capítulo 4

Registrar Nuevas Prendas

Descripción

El módulo **Registrar Nuevas Prendas** permite incorporar prendas nuevas al sistema mediante la lectura de etiquetas RFID.

Este procedimiento debe utilizarse únicamente cuando las prendas aún no existen dentro de la plataforma.

Durante la operación, la aplicación identifica automáticamente las etiquetas RFID detectadas y prepara la información necesaria para registrarlas una vez que el usuario confirme la operación.

Objetivo

Registrar nuevas prendas dentro de la plataforma IDLinens HA, asociando correctamente cada etiqueta RFID con el tipo de prenda seleccionado por el usuario.

Una vez registradas, las prendas podrán participar en los demás procesos operativos disponibles dentro de la aplicación.

Cuándo utilizar este módulo

Este procedimiento debe utilizarse cuando:

- Se reciben prendas nuevas.
- Se realiza la implementación inicial del sistema.
- Se incorporan nuevas prendas al inventario.

No debe utilizarse para prendas que ya fueron registradas anteriormente.

Elementos de la pantalla

La pantalla **Registrar Nuevas Prendas** incluye los siguientes elementos:

- Selector del tipo de prenda.
 - Configuración de potencia del lector RFID.
 - Botón **Iniciar**.
 - Botón **Validar**.
 - Botón **Reiniciar**.
 - Contador de etiquetas detectadas.
 - Lista de etiquetas leídas durante la operación.
-

Selección del tipo de prenda

Antes de comenzar la lectura, el usuario deberá seleccionar el tipo de prenda que desea registrar.

Todas las prendas detectadas durante esa operación serán registradas utilizando el tipo seleccionado.

Si se requiere registrar prendas de otro tipo, deberá iniciarse una nueva operación.

Configuración de potencia

La potencia del lector RFID puede modificarse utilizando el ícono de edición ubicado en la pantalla.

Al seleccionarlo, la aplicación mostrará una barra deslizante que permite ajustar la potencia de lectura de acuerdo con las condiciones del entorno.

Una vez seleccionada la potencia deseada, la nueva configuración será utilizada durante la lectura RFID.

Procedimiento

Para registrar nuevas prendas:

1. Seleccione el tipo de prenda.
 2. Ajuste la potencia del lector si es necesario.
 3. Presione **Iniciar**.
 4. Acerque el lector RFID a las prendas.
 5. Espere a que la aplicación detecte las etiquetas.
 6. Revise la información obtenida.
 7. Presione **Validar** cuando la lectura haya finalizado.
 8. Revise la pantalla de confirmación.
 9. Confirme el registro para almacenar la información en la plataforma.
-

Pantalla de confirmación

Una vez finalizada la lectura, la aplicación mostrará una pantalla de confirmación con las prendas que serán registradas.

En esta etapa el usuario podrá revisar la información antes de confirmar definitivamente la operación.

La información únicamente será enviada al servidor cuando el usuario confirme el procedimiento.

Funcionamiento de la aplicación

Durante este procedimiento la aplicación realiza automáticamente las siguientes acciones:

- Activa el lector RFID.
 - Recibe las etiquetas detectadas.
 - Evita mostrar lecturas duplicadas durante la misma operación.
 - Asocia las etiquetas con el tipo de prenda seleccionado.
 - Prepara la información para su registro.
 - Espera la confirmación del usuario antes de enviar los datos al servidor.
-

Nota

Durante una misma lectura es normal que una etiqueta RFID sea detectada varias veces.

La aplicación procesa automáticamente esta información y presenta una sola vez cada prenda detectada para evitar registros repetidos.

Recomendaciones

Para obtener mejores resultados se recomienda:

- Registrar únicamente prendas del mismo tipo durante una operación.
 - Ajustar la potencia antes de iniciar la lectura.
 - Mantener las prendas organizadas.
 - Revisar cuidadosamente la pantalla de confirmación antes de registrar la información.
-

Problemas comunes

No se detectan etiquetas

Verifique que:

- El lector RFID funcione correctamente.
 - La potencia sea adecuada.
 - Las etiquetas RFID no presenten daños.
-

Se seleccionó el tipo de prenda incorrecto

Antes de confirmar la operación, utilice **Reiniciar** para comenzar nuevamente el procedimiento con el tipo correcto.

La operación no puede completarse

Compruebe que exista conexión con el servidor y vuelva a intentar el procedimiento.

Si el problema continúa, comuníquese con el administrador del sistema.

Resumen

El módulo **Registrar Nuevas Prendas** permite incorporar nuevas prendas al sistema utilizando tecnología RFID.

La correcta selección del tipo de prenda, la revisión de la pantalla de confirmación y la validación final garantizan que la información quede registrada correctamente dentro de la plataforma.

Capítulo 5

Poner Prendas en Circulación

Descripción

El módulo **Poner en Circulación** permite incorporar al ciclo operativo las prendas que fueron registradas previamente en el sistema.

Una vez que una prenda ha sido dada de alta, este procedimiento debe ejecutarse para indicar que la prenda comenzará a formar parte de la operación diaria de la institución.

A partir de este momento, la prenda podrá continuar con el flujo normal de lavandería, almacenamiento y localización.

Objetivo

Actualizar el estado operativo de las prendas registradas para indicar que se encuentran disponibles para iniciar su ciclo de utilización dentro de la institución.

Cuándo utilizar este módulo

Este procedimiento debe utilizarse únicamente para prendas nuevas que ya fueron registradas previamente.

Una vez que una prenda se encuentra en circulación, este procedimiento no deberá repetirse sobre ella, ya que continuará utilizando los módulos correspondientes a lavandería y recepción. Esta recomendación también aparece en tu manual original.

Elementos de la pantalla

La pantalla **Poner en Circulación** incluye los siguientes elementos:

- Configuración de potencia del lector RFID.
 - Botón **Iniciar**.
 - Botón **Validar**.
 - Botón **Reiniciar**.
 - Contador de etiquetas detectadas.
 - Lista de prendas identificadas durante la lectura.
-

Configuración de potencia

La potencia del lector RFID puede modificarse antes de iniciar la lectura utilizando el control disponible en la pantalla.

Seleccionar una potencia adecuada ayudará a obtener mejores resultados dependiendo de la cantidad de prendas y del área donde se realiza la operación.

Procedimiento

Para poner prendas en circulación:

1. Ingrese al módulo **Poner en Circulación**.
 2. Ajuste la potencia del lector si es necesario.
 3. Presione **Iniciar**.
 4. Acerque el lector RFID a las prendas.
 5. Espere a que finalice la lectura.
 6. Presione **Validar** para revisar los resultados.
 7. Verifique la información mostrada en la pantalla de confirmación.
 8. Confirme la operación.
-

Pantalla de confirmación

Después de validar la lectura, la aplicación mostrará la pantalla de confirmación.

En esta pantalla únicamente se presentan las prendas que fueron identificadas correctamente dentro de la plataforma.

Las etiquetas que no se encuentren registradas no formarán parte de la operación y deberán registrarse previamente antes de intentar ponerlas en circulación.

Funcionamiento de la aplicación

Durante este procedimiento la aplicación:

- Activa el lector RFID.
 - Detecta las etiquetas presentes.
 - Consulta la información correspondiente en la plataforma.
 - Identifica únicamente las prendas registradas.
 - Descarta automáticamente las etiquetas que no existen en el sistema.
 - Espera la confirmación del usuario antes de registrar el movimiento.
-

Nota

El procedimiento **Poner en Circulación** debe realizarse únicamente una vez para cada prenda nueva.

Posteriormente la prenda continuará utilizando los procedimientos normales de lavandería y recepción, por lo que no será necesario repetir este proceso.

Recomendaciones

Se recomienda:

- Procesar únicamente prendas nuevas.
 - Revisar cuidadosamente la pantalla de confirmación.
 - Confirmar que la cantidad de prendas detectadas sea la esperada.
 - Ajustar la potencia antes de iniciar la lectura.
-

Problemas comunes

La pantalla de confirmación aparece vacía

Verifique que las prendas hayan sido registradas previamente dentro del sistema.

Algunas prendas no aparecen

Compruebe que las etiquetas RFID puedan leerse correctamente y repita la operación si es necesario.

Se detectan etiquetas, pero no aparecen para confirmar

Las etiquetas que no existen dentro de la plataforma son descartadas automáticamente y no participan en la operación.

Resumen

El módulo **Poner en Circulación** marca el inicio del ciclo operativo de una prenda previamente registrada.

Una vez confirmada la operación, la prenda podrá participar en los procesos normales de administración dentro de IDLinens HA.

Capítulo 6

Regresar a Nuevos

Descripción

El módulo **Regresar a Nuevos** permite actualizar el estado de prendas previamente registradas para devolverlas al estado **Nuevos**.

Este procedimiento debe utilizarse únicamente cuando exista una necesidad operativa o administrativa que requiera reclasificar las prendas antes de que continúen con otro proceso dentro del sistema.

Objetivo

Permitir que prendas previamente registradas puedan regresar al estado **Nuevos**, manteniendo la información del inventario actualizada y respetando el flujo operativo definido por la institución.

Cuándo utilizar este módulo

Este procedimiento debe utilizarse únicamente cuando:

- El administrador o supervisor lo solicite.
- Sea necesario regresar un grupo de prendas al estado **Nuevos**.
- Exista una corrección operativa autorizada.

No debe utilizarse como sustituto de otros procedimientos disponibles dentro de la aplicación.

Elementos de la pantalla

La pantalla **Regresar a Nuevos** incluye los siguientes elementos:

- Configuración de potencia del lector RFID.
 - Botón **Iniciar**.
 - Botón **Validar**.
 - Botón **Reiniciar**.
 - Contador de etiquetas detectadas.
 - Lista de prendas identificadas durante la lectura.
-

Configuración de potencia

Antes de comenzar la lectura es posible ajustar la potencia del lector RFID utilizando el control disponible en la pantalla.

Seleccionar una potencia adecuada permitirá obtener mejores resultados dependiendo de la cantidad de prendas presentes y del entorno donde se realiza la operación.

Procedimiento

Para regresar prendas al estado **Nuevos**:

1. Ingrese al módulo **Regresar a Nuevos**.
 2. Ajuste la potencia del lector RFID si es necesario.
 3. Presione **Iniciar**.
 4. Acerque el lector RFID a las prendas.
 5. Espere a que finalice la lectura.
 6. Presione **Validar** para revisar la información obtenida.
 7. Revise la pantalla de confirmación.
 8. Confirme la operación.
-

Pantalla de confirmación

Después de validar la lectura, la aplicación mostrará la pantalla de confirmación.

En esta pantalla únicamente aparecerán las prendas que fueron identificadas correctamente dentro de la plataforma.

Las etiquetas que no existan en el sistema serán descartadas automáticamente y no participarán en la operación.

Funcionamiento de la aplicación

Durante este procedimiento la aplicación realiza automáticamente las siguientes acciones:

- Activa el lector RFID.
 - Detecta las etiquetas presentes.
 - Consulta la información correspondiente en la plataforma.
 - Identifica las prendas registradas.
 - Descarta automáticamente las etiquetas no registradas.
 - Espera la confirmación del usuario antes de actualizar la información.
-

Nota

Antes de confirmar la operación, revise cuidadosamente la información mostrada en la pantalla de confirmación. Una vez registrada, la actualización quedará reflejada en la plataforma y formará parte del historial de la prenda.

Recomendaciones

Para realizar este procedimiento correctamente se recomienda:

- Procesar únicamente las prendas que realmente deban regresar al estado **Nuevos**.
 - Confirmar la cantidad de prendas detectadas.
 - Revisar cuidadosamente la pantalla de confirmación antes de continuar.
 - Ajustar la potencia del lector antes de iniciar la lectura.
-

Problemas comunes

No aparecen prendas para confirmar

Verifique que las prendas se encuentren registradas dentro del sistema.

Algunas prendas no fueron detectadas

Compruebe el funcionamiento del lector RFID, la potencia configurada y repita la lectura.

Las etiquetas fueron leídas, pero no aparecen en la confirmación

Las etiquetas que no existen dentro de la plataforma son descartadas automáticamente y no participan en la operación.

Resumen

El módulo **Regresar a Nuevos** permite actualizar el estado de prendas previamente registradas cuando exista una necesidad operativa autorizada.

La aplicación valida automáticamente las etiquetas detectadas y únicamente permite confirmar aquellas prendas que forman parte del sistema.

Capítulo 7

Enviar a Lavandería

Descripción

El módulo **Enviar a Lavandería** permite registrar el envío de prendas al proceso de lavado mediante la lectura de etiquetas RFID.

Durante este procedimiento, la aplicación identifica las prendas seleccionadas y actualiza su estado dentro de la plataforma para indicar que han sido enviadas a lavandería.

Este proceso facilita el seguimiento de las prendas durante su ciclo operativo y mantiene actualizado el inventario institucional.

Objetivo

Registrar correctamente el envío de prendas a lavandería utilizando tecnología RFID, garantizando que el cambio de estado quede registrado en la plataforma.

Cuándo utilizar este módulo

Este procedimiento debe utilizarse cuando un conjunto de prendas sea enviado al área de lavandería para su lavado.

Antes de iniciar la operación, verifique que las prendas hayan sido registradas previamente en el sistema.

Elementos de la pantalla

La pantalla **Enviar a Lavandería** contiene los siguientes elementos:

- Control para ajustar la potencia del lector RFID.
 - Botón **Iniciar**.
 - Botón **Validar**.
 - Botón **Reiniciar**.
 - Contador de etiquetas detectadas.
 - Lista de prendas identificadas durante la lectura.
-

Procedimiento

Para registrar el envío de prendas a lavandería:

1. Ingrese al módulo **Enviar a Lavandería**.
 2. Ajuste la potencia del lector RFID si es necesario.
 3. Presione **Iniciar** para comenzar la lectura.
 4. Acerque el lector RFID a las prendas.
 5. Espere a que la aplicación finalice la detección de etiquetas.
 6. Presione **Validar** para revisar los resultados.
 7. Verifique la información mostrada en la pantalla de confirmación.
 8. Confirme la operación para registrar el envío.
-

Pantalla de confirmación

Después de validar la lectura, la aplicación mostrará una pantalla con las prendas que serán enviadas a lavandería.

Antes de confirmar la operación, el usuario deberá revisar que la información corresponda a las prendas procesadas.

Únicamente las prendas registradas dentro de la plataforma podrán formar parte de esta operación.

Funcionamiento de la aplicación

Durante este procedimiento la aplicación realiza automáticamente las siguientes acciones:

- Activa el lector RFID.
 - Detecta las etiquetas presentes.
 - Consulta la información correspondiente en la plataforma.
 - Verifica que las prendas existan en el sistema.
 - Prepara el cambio de estado para las prendas detectadas.
 - Espera la confirmación del usuario antes de enviar la información al servidor.
-

Nota

Las prendas que no se encuentren registradas en la plataforma no podrán enviarse a lavandería mediante este procedimiento. Si durante la lectura se detectan etiquetas no registradas, será necesario incorporarlas previamente al sistema antes de continuar.

Recomendaciones

Para obtener mejores resultados durante la operación se recomienda:

- Procesar únicamente las prendas que serán enviadas en ese momento.
 - Verificar la cantidad de prendas detectadas.
 - Revisar cuidadosamente la pantalla de confirmación.
 - Confirmar la operación únicamente cuando la información sea correcta.
-

Problemas comunes

Algunas prendas no aparecen en la confirmación

Compruebe que las etiquetas RFID puedan leerse correctamente y que las prendas hayan sido registradas previamente.

No se detectan etiquetas

Verifique el funcionamiento del lector RFID, la potencia configurada y la posición de las prendas antes de repetir la lectura.

La operación no puede completarse

Confirme que exista conexión con el servidor y vuelva a intentar el procedimiento.

Si el problema continúa, comuníquese con el administrador del sistema.

Resumen

El módulo **Enviar a Lavandería** permite registrar el traslado de prendas al proceso de lavado mediante tecnología RFID.

La aplicación identifica automáticamente las prendas registradas, prepara el cambio de estado y espera la confirmación del usuario antes de actualizar la información en la plataforma.

Capítulo 8

Localizar Prendas

Descripción

El módulo **Localizar Prendas** permite identificar y consultar prendas mediante la lectura de etiquetas RFID.

A diferencia de otros procedimientos operativos, este módulo no modifica la información de las prendas. Su función principal es mostrar la información disponible para las etiquetas detectadas durante la lectura, facilitando la localización y consulta del inventario.

Esta herramienta resulta especialmente útil para verificar la existencia de una prenda dentro del sistema y conocer la información asociada a cada etiqueta RFID detectada.

Objetivo

Permitir la consulta rápida de prendas registradas mediante tecnología RFID, mostrando la información disponible en la plataforma sin modificar el estado de las prendas.

Cuándo utilizar este módulo

Se recomienda utilizar este módulo cuando sea necesario:

- Verificar si una prenda se encuentra registrada.
 - Localizar prendas dentro de un área.
 - Consultar información asociada a una etiqueta RFID.
 - Confirmar la ubicación registrada de una prenda.
 - Identificar etiquetas que aún no forman parte del sistema.
-

Elementos de la pantalla

La pantalla **Localizar Prendas** incluye los siguientes elementos:

- Control para ajustar la potencia del lector RFID.
- Botón **Iniciar**.
- Botón **Validar**.
- Botón **Reiniciar**.

- Contador de etiquetas detectadas.
 - Lista de prendas localizadas durante la lectura.
-

Procedimiento

Para localizar prendas:

1. Ingrese al módulo **Localizar Prendas**.
2. Ajuste la potencia del lector RFID si es necesario.
3. Presione **Iniciar**.
4. Acerque el lector RFID a las prendas.
5. Espere mientras la aplicación realiza la lectura.
6. Presione **Validar** para detener la lectura y revisar los resultados obtenidos.

Este procedimiento puede repetirse cuantas veces sea necesario.

Información mostrada

Por cada etiqueta identificada, la aplicación consulta la información correspondiente en la plataforma y presenta los datos disponibles.

Dependiendo de la configuración del sistema, la información mostrada puede incluir:

- Nombre de la prenda.
- Código o identificador RFID.
- Estado actual.
- Ubicación registrada.
- Información adicional configurada por la institución.

Únicamente se presenta la información disponible para cada prenda registrada.

Etiquetas no registradas

Cuando durante la lectura se detecta una etiqueta RFID que no existe dentro de la plataforma, la aplicación la identifica como una **etiqueta no registrada**.

Estas etiquetas no participan en ningún procedimiento operativo y deberán registrarse previamente antes de poder utilizarse en los demás módulos de la aplicación.

Funcionamiento de la aplicación

Durante la operación la aplicación realiza automáticamente las siguientes acciones:

- Activa el lector RFID.
- Detecta las etiquetas presentes.
- Elimina lecturas duplicadas.
- Consulta la información correspondiente en la plataforma.
- Presenta únicamente la información disponible para cada etiqueta.
- Espera nuevas lecturas hasta que el usuario detenga el procedimiento.

Nota

El módulo **Localizar Prendas** únicamente consulta información.

La utilización de este procedimiento no modifica el estado, la ubicación ni la información almacenada de las prendas registradas.

Recomendaciones

Para obtener mejores resultados durante la búsqueda se recomienda:

- Ajustar la potencia de lectura de acuerdo con el entorno.
- Mover el lector lentamente alrededor de las prendas.
- Esperar algunos segundos cuando exista una gran cantidad de etiquetas.
- Revisar cuidadosamente la información presentada antes de finalizar la consulta.

Problemas comunes

No se detectan etiquetas

Verifique:

- El funcionamiento del lector RFID.
- La potencia configurada.
- La distancia respecto a las prendas.
- El estado físico de las etiquetas.

Algunas prendas no aparecen

Repita la lectura recorriendo nuevamente el área y confirme que las prendas se encuentren dentro del alcance del lector RFID.

La aplicación muestra etiquetas no registradas

Esto indica que las etiquetas fueron detectadas correctamente, pero no existen dentro de la plataforma.

Antes de utilizar estas prendas en otros procedimientos deberán registrarse mediante el módulo **Registrar Nuevas Prendas**.

Resumen

El módulo **Localizar Prendas** permite consultar información de las prendas registradas mediante tecnología RFID sin modificar su estado dentro del sistema.

Su utilización facilita la identificación de activos, la consulta de información y la detección de etiquetas que aún no han sido registradas.

Capítulo 9

Recepción de Lavandería

Descripción

El módulo **Recepción de Lavandería** permite registrar el regreso de las prendas después de haber concluido el proceso de lavado.

Durante este procedimiento la aplicación identifica las prendas mediante tecnología RFID y actualiza su estado dentro de la plataforma, indicando que han regresado de lavandería y continúan disponibles para los procesos operativos correspondientes.

Este procedimiento permite mantener actualizado el inventario y conservar la trazabilidad de cada prenda.

Objetivo

Registrar correctamente el retorno de las prendas provenientes del área de lavandería mediante la lectura de etiquetas RFID.

Cuándo utilizar este módulo

Utilice este procedimiento cuando las prendas regresen del proceso de lavado y deban reincorporarse a la operación normal de la institución.

Antes de iniciar la operación, confirme que las prendas fueron enviadas previamente a lavandería y que sus etiquetas RFID puedan leerse correctamente.

Elementos de la pantalla

La pantalla **Recepción de Lavandería** contiene los siguientes elementos:

- Control para ajustar la potencia del lector RFID.
 - Botón **Iniciar**.
 - Botón **Validar**.
 - Botón **Reiniciar**.
 - Contador de etiquetas detectadas.
 - Lista de prendas identificadas durante la lectura.
-

Procedimiento

Para registrar la recepción de prendas:

1. Ingrese al módulo **Recepción de Lavandería**.
 2. Ajuste la potencia del lector RFID si es necesario.
 3. Presione **Iniciar** para comenzar la lectura.
 4. Acerque el lector RFID a las prendas recibidas.
 5. Espere mientras la aplicación detecta las etiquetas.
 6. Presione **Validar** para revisar la información obtenida.
 7. Revise la pantalla de confirmación.
 8. Confirme la operación.
-

Pantalla de confirmación

Después de validar la lectura, la aplicación mostrará las prendas que serán registradas como recibidas.

Antes de confirmar el procedimiento, verifique que la cantidad y la información mostrada correspondan con las prendas físicas recibidas.

Funcionamiento de la aplicación

Durante este procedimiento la aplicación:

- Activa el lector RFID.
 - Detecta las etiquetas presentes.
 - Consulta la información correspondiente en la plataforma.
 - Verifica que las prendas existan en el sistema.
 - Prepara la actualización del estado de las prendas.
 - Espera la confirmación del usuario antes de registrar el movimiento.
-

Nota

Si durante la lectura se detectan etiquetas que no existen en la plataforma, estas no podrán formar parte de la recepción y deberán revisarse antes de continuar con la operación.

Recomendaciones

Para obtener mejores resultados se recomienda:

- Procesar únicamente las prendas recibidas durante esa operación.
 - Revisar cuidadosamente la pantalla de confirmación.
 - Confirmar que la cantidad de prendas detectadas coincida con las prendas físicas recibidas.
 - Ajustar la potencia del lector según las condiciones del área de trabajo.
-

Problemas comunes

Algunas prendas no aparecen

Verifique que las etiquetas RFID puedan leerse correctamente y repita la lectura.

No se detectan etiquetas

Compruebe el funcionamiento del lector RFID y la potencia configurada antes de repetir el procedimiento.

La operación no puede completarse

Confirme que exista comunicación con el servidor y vuelva a intentar.

Si el problema continúa, comuníquese con el administrador del sistema.

Resumen

El módulo **Recepción de Lavandería** permite registrar el regreso de las prendas al inventario operativo mediante tecnología RFID, manteniendo actualizada la información disponible en la plataforma y conservando el historial de movimientos de cada prenda.

Capítulo 10

Funciones Comunes de la Aplicación

Descripción

Las funciones descritas en este capítulo están presentes en la mayoría de los módulos de IDLinens HA y permiten controlar el proceso de lectura RFID y la ejecución de las operaciones.

Comprender el funcionamiento de estas acciones facilitará el uso de la aplicación y permitirá realizar los diferentes procedimientos de forma más eficiente.

Inicio de una lectura RFID

La lectura RFID comienza al presionar el botón **Iniciar**.

A partir de ese momento, la aplicación activa el lector RFID y comienza a detectar automáticamente las etiquetas que se encuentran dentro de su alcance.

Mientras la lectura permanece activa, las etiquetas detectadas se muestran en pantalla y el contador de lecturas se actualiza conforme se reciben nuevas etiquetas.

Se recomienda mantener el lector orientado hacia las prendas y realizar movimientos lentos para obtener mejores resultados.

Validación de una lectura

Una vez finalizada la captura de etiquetas, el botón **Validar** permite detener la lectura y revisar la información obtenida.

En los módulos que modifican información dentro del sistema, esta acción mostrará la pantalla de confirmación antes de registrar definitivamente la operación.

Validar una lectura no modifica la información almacenada; únicamente prepara la siguiente etapa del procedimiento.

Reinicio de una operación

La opción **Reiniciar** permite limpiar la información obtenida durante la lectura actual y preparar nuevamente el módulo para comenzar una nueva operación.

Se recomienda utilizar esta función cuando la lectura realizada no corresponda con las prendas que se desean procesar o cuando sea necesario repetir completamente el procedimiento.

Confirmación de una operación

Los módulos que realizan cambios sobre las prendas muestran una pantalla de confirmación antes de registrar la información.

Esta pantalla permite revisar los resultados obtenidos durante la lectura y confirmar que la información sea correcta antes de continuar.

Hasta que el usuario confirme la operación, la información no será enviada a la plataforma.

Ajuste de potencia

Antes de iniciar una lectura RFID es posible modificar la potencia del lector.

Una potencia baja permite realizar lecturas más cercanas y controladas, mientras que una potencia alta incrementa el alcance de detección.

La potencia adecuada dependerá de las condiciones del entorno y de la cantidad de prendas que participen en la operación.

Contador de etiquetas

Durante la lectura, la aplicación muestra el número de etiquetas RFID detectadas.

Este contador permite al operador conocer la cantidad de prendas identificadas durante la operación y verificar rápidamente si la lectura corresponde con la cantidad esperada.

En algunos módulos, la aplicación también puede mostrar información relacionada con las prendas que fueron reconocidas correctamente dentro de la plataforma.

Recomendaciones

Para obtener mejores resultados durante cualquier procedimiento RFID se recomienda:

- Ajustar la potencia antes de iniciar la lectura.
 - Evitar mover rápidamente el lector.
 - Confirmar la información antes de registrar la operación.
 - Repetir la lectura cuando la cantidad de prendas detectadas no corresponda con las prendas físicas.
-

Resumen

Las funciones comunes descritas en este capítulo forman parte de la mayoría de los procedimientos disponibles dentro de IDLinens HA.

Conocer su funcionamiento facilita el uso de la aplicación y ayuda a reducir errores durante la captura y procesamiento de prendas mediante tecnología RFID.

Capítulo 11

Mensajes y Errores Comunes

Descripción

Durante el uso de IDLinens HA pueden presentarse mensajes informativos o errores relacionados con la conexión, la autenticación o la lectura de etiquetas RFID.

Este capítulo reúne las situaciones más comunes y proporciona recomendaciones para resolverlas antes de solicitar soporte técnico.

Error de autenticación

Si durante el inicio de sesión la aplicación indica que el usuario o la contraseña son incorrectos, verifique que la información capturada sea correcta.

Si el problema continúa, comuníquese con el administrador del sistema para confirmar que la cuenta permanezca activa.

Sin conexión con el servidor

Cuando la aplicación no puede comunicarse con la plataforma, las operaciones que requieren acceso al servidor no podrán completarse.

En este caso se recomienda:

- Verificar la conexión a Internet.
- Confirmar que la configuración del servidor sea correcta.
- Intentar nuevamente después de unos minutos.

Si el problema persiste, informe la situación al administrador del sistema.

No se detectan etiquetas RFID

Si durante una lectura no se detecta ninguna etiqueta, revise lo siguiente:

- El lector RFID se encuentra funcionando correctamente.
- La potencia configurada es adecuada para el entorno.
- Las etiquetas RFID no presentan daños físicos.
- Las prendas se encuentran dentro del alcance del lector.

Después de realizar estas verificaciones, repita la lectura.

La etiqueta no se encuentra registrada

Cuando la aplicación detecta una etiqueta RFID que no existe dentro de la plataforma, esta no podrá participar en procedimientos como **Poner en Circulación**, **Enviar a Lavandería** o **Recepción de Lavandería**.

Si la prenda es nueva, deberá registrarse previamente utilizando el módulo **Registrar Nuevas Prendas**.

La operación no puede completarse

Si una operación no puede finalizar correctamente, verifique:

- Que exista conexión con el servidor.
- Que las prendas hayan sido identificadas correctamente.
- Que la sesión continúe activa.

Después de corregir la situación, repita el procedimiento.

Cuándo solicitar soporte

Se recomienda contactar al administrador del sistema cuando:

- No sea posible iniciar sesión después de varios intentos.
 - La aplicación presente errores inesperados de forma recurrente.
 - Existan problemas de conexión que no puedan resolverse localmente.
 - Se detecte un comportamiento diferente al descrito en este manual.
-

Resumen

La mayoría de los problemas que pueden presentarse durante la operación están relacionados con la conexión, la autenticación o la lectura de etiquetas RFID.

Realizar las verificaciones básicas antes de solicitar soporte permitirá resolver rápidamente la mayoría de las incidencias.

