

## STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR TRIMMING

- Recommended personal protective equipment to be used.
- Fixtures and die are set to the trimming machine according to the shell dimensions.
- Shells are lifted using forklift and place it near to the trimming machine.
- Programme is to be given to the trimming machine on the control desk.
- According to the thickness cutter is selected and arranged at a required height beside the fixture.
- The shell is placed on the locator on the fixture.
- Press both the buttons on the control panel at once.
- The cutter trims the trimming portion and the pressure pad goes up.
- The trimmed scrap is removed and kept in bin.
- The shell is stacked and moved to required location.

## ట్రీమ్మింగ్ కోసం స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ విధానం

- వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ఉపయోగించమని సిఫార్సు చేయబడింది.
- షెల్ కొలతలు ప్రకారం ఫిక్చర్స్ మరియు డై ట్రీమ్మింగ్ మెషీన్కు సెట్ చేయబడతాయి.
- ఫోర్క్లిఫ్ట్ని ఉపయోగించి షెల్లు పైకి లేపబడి, ట్రీమ్మింగ్ మెషీన్కు సమీపంలో ఉంచబడతాయి.
- కంట్రోల్ డెస్క్పై ఉన్న ట్రీమ్మింగ్ మెషీన్కు ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలి.
- మందం ప్రకారం కట్టర్ ఎంపిక చేయబడుతుంది మరియు ఫిక్చర్ పక్కన అవసరమైన ఎత్తులో అమర్చబడుతుంది.
- ఫిక్చర్పై లోకేటర్పై షెల్ ఉంచబడుతుంది.
- కంట్రోల్ ప్యానెల్లోని రెండు బటన్లను ఒకేసారి నొక్కండి.
- కట్టర్ ట్రీమ్మింగ్ భాగాన్ని ట్రీమ్ చేస్తుంది మరియు ప్రెజర్ ప్యాడ్ పైకి వెళ్తుంది.
- కత్తిరించిన స్క్రాప్ తీసివేయబడుతుంది మరియు డబ్బాలో ఉంచబడుతుంది.
- షెల్ పేర్చబడి అవసరమైన ప్రదేశానికి తరలించబడింది.

## ट्रिमिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

- उपयोग करने के लिए अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।
- फिक्स्चर और डाई को शेल आयामों के अनुसार ट्रिमिंग मशीन पर सेट किया जाता है।
- फोर्कलिफ्ट का उपयोग करके गोले को उठा लिया जाता है और इसे ट्रिमिंग मशीन के पास रख दिया जाता है।
- कंट्रोल डेस्क पर ट्रिमिंग मशीन को प्रोग्राम देना होता है।
- मोटाई के अनुसार कटर का चयन किया जाता है और स्थिरता के बगल में एक आवश्यक ऊंचाई पर व्यवस्थित किया जाता है।
- शेल को फिक्स्चर पर लोकेटर पर रखा जाता है।
- कंट्रोल पैनल के दोनों बटन एक साथ दबाएं।
- कटर ट्रिमिंग वाले हिस्से को ट्रिम कर देता है और प्रेशर पैड ऊपर चला जाता है।
- छंटे हुए स्क्रेप को हटाकर बिन में रखा जाता है।
- खोल को ढेर कर दिया जाता है और आवश्यक स्थान पर ले जाया जाता है।



SOP NO.: PIL/PTC/ICD/PROD/PM/D08 REV.00 DATE: 30.08.2021