



ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB **24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningssystem).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning



beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

— Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og



åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+

låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET"

endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ± 15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)



Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): $L_pA \leq 35$ dB(A)

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C *) ... +75 °C**

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

*** Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!**

**** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580**

Leverance:



**Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik,
brugsanvisning**

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris:
DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.~~Gemini, je nieuwe AI-assistent op Android~~

Gerard van Rijswijk, Koninklijke Visio



We kennen en gebruiken de Google Assistant al enkele jaren om vragen te stellen, telefoontjes te plegen, herinneringen in te stellen en nog veel meer. Met de komst van AI (kunstmatige intelligentie) heeft Google echter een geavanceerde AI-assistent ontwikkeld die verder gaat dan de basisfunctionaliteiten van Google Assistant. Google noemt deze nieuwe assistent: Gemini. We leggen uit hoe je Gemini gebruikt en wat je ermee kunt.

Wat kan Gemini allemaal?

Allereerst kan Gemini veel van de taken overnemen die je gewend bent van Google Assistant. Denk bijvoorbeeld aan:

- Bellen: Zeg gewoon wie je wilt bellen, en Gemini doet de rest.
- Berichten: Spreek je WhatsApp-berichten in en Gemini stuurt ze voor je op.
- Apps openen: Noem de app die je wilt gebruiken, en Gemini opent hem direct.
- Weerbericht: Vraag naar het weer en Gemini geeft je een actuele update.
- Agenda beheren: Plan afspraken, bekijk je agenda en ontvang herinneringen, allemaal via Gemini.



Wat kan Gemini meer dan Google Assistant?

Gemini is niet alleen een vervanging voor Google Assistant, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden. Een van de grootste voordelen is dat je kunt doorvragen over een onderwerp.

Stel je voor dat je Gemini vraagt om iets over de Eiffeltoren te vertellen. Vervolgens kun je daarna vragen: "Wie heeft hem gebouwd?". Gemini weet dan dat je het nog steeds over de Eiffeltoren hebt. Dit maakt de interactie met Gemini veel natuurlijker en efficiënter.

In de toekomst zullen Gemini en Google Assistant waarschijnlijk nog meer met elkaar verweven raken. Het is mogelijk dat Google Assistant in de toekomst volledig wordt vervangen door Gemini of dat Gemini de geavanceerde "motor" wordt achter Google Assistant, waardoor de Assistant in de toekomst nog slimmer en capabeler wordt.

Gemini geeft ook meer informatie

Gemini geeft uitgebreidere en gedetailleerdere antwoorden op je vragen dan Google Assistant. Waar Google Assistant je na een algemeen antwoord vaak doorverwijst naar een internetsite voor aanvullende informatie, komt Gemini meteen met een compleet en diepgaand antwoord. Gemini is ontworpen om je beter te informeren en je te helpen meer te leren over de wereld om je heen.

Werkt Gemini op alle apparaten?

Heb je geïnvesteerd in slimme speakers van Google, zoals de Nest Mini, Nest Audio of het slimme scherm Nest Hub? Die kun je op dit moment nog niet met Gemini gebruiken. Daar werkt alles nog via de Google Assistant.

Als je Gemini gebruikt is het wel mogelijk om weer terug te schakelen naar Google Assistant. Hoe je dat doet leggen we verderop uit.

Aan de slag met Gemini

Om Gemini op Android te kunnen gebruiken zijn er twee opties:

1. Je krijgt een melding van de Google Assistant om naar Gemini over te stappen.
2. Je downloadt de Gemini app via de Google Play Store. Na het installeren en instellen van de Gemini app wordt de assistent van Google vervangen door Gemini.

Er zijn verschillende manieren om Gemini te starten op je Android telefoon of tablet.



1. **Via de Gemini-app:** als je deze geïnstalleerd hebt.
2. **Activeer Gemini via aanraken:** Op sommige Android-apparaten kun je Gemini activeren door de aan/uit-knop lang ingedrukt te houden, door de startknop ingedrukt te houden of door omhoog te vegen vanuit de hoek van je scherm. Of dit op jouw toestel werkt is een kwestie van uitproberen.
3. **Zeg "Hey Google":** Als je "Hey Google" en Voice Match hebt ingeschakeld in de instellingen van de Gemini-app, kun je Gemini handsfree activeren door "Hey Google" te zeggen.

Let op:

- De exacte methoden om Gemini te starten kunnen variëren afhankelijk van het merk en model van je Android-telefoon en de versie van het Android-besturingssysteem.
- Gemini is nog in ontwikkeling en het kan zijn dat nog niet alle functies perfect werken of beschikbaar zijn. Google werkt er hard aan om Gemini nog beter te maken en in de toekomst nog meer mogelijkheden te bieden.

Live gesprekken met Gemini

Live gesprekken met Gemini zijn een nieuwe en spannende manier om met de AI-assistent te communiceren. Het is alsof je een natuurlijk gesprek voert, net als met een mens.

Hoe begin een live gesprek?

1. Open Gemini op je telefoon of tablet.
2. Activeer onderaan het scherm de knop: "Open Gemini Live".
3. Volg de instructies op het scherm als je het voor de eerste keer gebruikt.
4. Begin met praten!
5. Ben je klaar? Activeer de knop: "Het gesprek sluiten". Deze knop ziet eruit als een kruis. Je beëindigt hiermee het gesprek.

Tips voor live gesprekken:

- Spreek duidelijk en rustig en wees niet bang om door te vragen.

Gemini en Privacy, hoe zit dat?

Wanneer je gebruik maakt van Gemini, wordt alle informatie die je deelt gebruikt voor het trainen van Gemini. Dit helpt om de antwoorden van Gemini verder te verbeteren. Houd er rekening mee dat medewerkers van Google deze informatie kunnen inzien. Wees daarom voorzichtig met wat je deelt, vooral als het gaat om bedrijfsgevoelige of privégegevens.



Standaard bewaart Google deze informatie 18 maanden. Je kunt dit aanpassen in de instellingen van de Gemini app en ervoor kiezen om je chats slechts 72 uur te bewaren.

Je kunt je privacy-instellingen in de Gemini app aanpassen door de volgende stappen te volgen:

1. Open de Gemini app.
2. Tik op je profielfoto.
3. Ga naar Gemini Apps activiteit.
4. Schakel de optie Gemini Apps activiteit uit.

Let op: als je (in de instellingen) de Gemini apps activiteit uitschakelt, werken de extensies niet meer. Extensies stellen Gemini in staat om informatie uit andere apps te gebruiken, waardoor de mogelijkheden toenemen en de reacties persoonlijker worden.

Ik heb Gemini ingesteld. Kan ik ook weer terug naar Google Assistent?

1. Open de app van Gemini.
2. Tik Activeer rechtsboven op je profielfoto of initiaal door erop te tikken of dubbeltikken.
3. Activeer de optie: Overstappen op de Google Assistent.

Heb je nog vragen?

Mail naar kennisportaal@visio.org, of bel 088 585 56 66.

Meer artikelen, video's en podcasts vind je op kennisportaal.visio.org

Koninklijke Visio

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

www.visio.org

