

Cortacircuito 15 KV Con Cámara Apagachispas



Parámetros Técnicos Principales

| | |
|--|----------------------|
| Referencia | JAPS C 15/110-100 LB |
| Norma | RETIE 20.16.1 |
| Voltaje Nominal (Ur) KV | 15 |
| Frecuencia Nominal HZ | 60 |
| Corriente Nominal de Descarga (In) AMP | 100 |
| Corriente de Cortocircuito Asimetrica | 12 |
| Tension De Impulso pico (BIL) Kv | 110 |
| Distancia de Fuga | 230 |
| Voltaje Frecuencia Industrial en Seco kV | 40 |
| Voltaje Frecuencia Industrial en Humedo kV | 38 |