חישוביות וסיבוכיות

מועד א'

פתרון לדוגמא

ד"ר יוחאי טוויוטו , ד"ר ירמיהו מילר .


סמסטר א, תשפ"ו'

מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

פתרונות

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)



שאלה 2: וריאציות על מכונות טיורינג (20 נקודות)

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

כיוון ראשון

תהי

$$M^O = \left(Q^O, \Sigma^O, \Gamma^O, \delta^O, q_0^O, \text{acc}^O, \text{rej}^O\right) \ ,$$

במודל O החד כיווני. נבנה מכונה

$$M^T = \left(Q^T, \Sigma^T, \Gamma^T, \delta^T, q_0^T, \text{acc}^T, \text{rej}^T\right) \ ,$$

שקולה במודל הדו כיווני T.

רכיבי המ"ט M^T זהים לאלו של המ"ט M^O, מלבד מהתכונה שהראש של M^O לא זז מעבר לקצה השמאולי של הקלט.

לכן כדי ש- M^T תהיה שקולה ל- M^O יש להוסיף מעברים לפונקצית המעברים של M^T כדי שהראש של M^T לא זז מעבר לקצה השמאולי של הקלט.

הרעיון הוא לסמן את המשבצת שמשמאול לתחילת הקלט עם סימן מיוחד $\$$, ואז להוסיף מעברים לפונקצית המעברים של M^T שמבטיחים שאם הראש נמצא למשבצת שמסומנת $\$$ אז הוא מיד חוזר ו- M^T חוזרת למצב ההתחתי של המ"ט M^O. זה מתבצע על ידי הוספת השורות האלו למטה לטבלת המעברים של M^T:

תנאי	תזוזה	כתיבה	מצב חדש	סימון	מצב
	L	$\bigcirc$	$q_\$$	σ	q_0^T
	R	$\$$	q_0^O	$\sqcup$	$q_\$$
$\forall q \in Q^O$	R	$\$$	q	$\$$	q

$$Q^T = Q^O \cup \{q_0^T, q_\$\} \ , \qquad \Sigma^T = \Sigma^O \ , \qquad \Gamma^T = \Gamma^O \cup \{\$\} \ , \qquad \text{acc}^T = \text{acc}^O \ , \qquad \text{rej}^T = \text{rej}^O \ .$$

כיוון שני

תהי

$$M^T = \left(Q^T, \Sigma^T, \Gamma^T, \delta^T, q_0^T, \text{acc}^T, \text{rej}^T\right) \ ,$$

במודל T הדו כיווני. נבנה

$$M^O = \left(Q^O, \Sigma^O, \Gamma^O, \delta^O, q_0^O, \text{acc}^O, \text{rej}^O\right) \ ,$$

במודל O החד כיווני.

נתאר סימולציה של הככונה החד-כיוונית במודל הדו-כיוונית.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

הרעיון הוא לסמן קו על הסרט במשבת באמצע הקלט, ואז לקפל את הסרט בקו הזה. באופן הזה נקבל סרט עם קצה שמאולי ואינסופי ימינה. במשבצות של הסרט החדש המקופל יש שני תווים, אחד למעלה (U) ואחד למטה (D), מלבד מנקודת הקיפול שבו יש משבצת אחת שמסומנת $\$$.

באופן הזה אפשר לסמלץ את המכונה M^O במכונה M^T על ידי הוספת המעברים הבאים לטבלת המעברים של M^T. **לכל** $\tau, \sigma, \pi \in \Gamma^T$:

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

תנאי	תזוזה	כתיבה	מצב חדש	סימון	מצב
תזוזה שמאלה: $(q,\sigma) \xrightarrow{M^T} (p,\tau,L)$	L	π τ	$p.D$	π σ	$q.D$
	R	τ π	$p.U$	σ π	$q.U$
תזוזה שמאלה: $(q,\sqcup) \xrightarrow{M^T} (p,\tau,L)$	L	$\sqcup$ τ	$p.D$	$\sqcup$	$q.D$
	R	τ $\sqcup$	$p.U$	$\sqcup$	$q.U$
תזוזה ימינה: $(q,\sigma) \xrightarrow{M^T} (p,\tau,R)$	R	π τ	$p.D$	π σ	$q.D$
	L	τ π	$p.U$	σ π	$q.U$
תזוזה ימינה: $(q,\sqcup) \xrightarrow{M^T} (p,\tau,R)$	R	$\sqcup$ τ	$p.D$	$\sqcup$	$q.D$
	L	τ $\sqcup$	$p.U$	$\sqcup$	$q.U$
	R	$\circlearrowleft$	$q.U$	\$	$q.D$
	R	$\circlearrowleft$	$q.D$	\$	$q.U$
אתחול					
$\tau \in \Sigma \cup \{\sqcup\}$ $\sigma \in \Sigma$	R	\$	$q.\tau$	τ	q_0^O
	R	$\sqcup$ σ	$q.\tau$	τ	$q.\sigma$
	L	$\sqcup$ $\sqcup$	back	$\sqcup$	$q.\sqcup$
	L	$\circlearrowleft$	back	$\sqcup$ τ	back
	R	$\circlearrowleft$	$q_0^T.D$	\$	back
סיום					
			acc^O	**הכל**	$\text{acc}^T.D$
			acc^O	**הכל**	$\text{acc}^T.U$
			rej^O	**הכל**	$\text{rej}^T.D$
			rej^O	**הכל**	$\text{rej}^T.U$
כל השאר עוברים ל-rej					

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | **קמפוס אשדוד** ז'בוטינסקי 84, 77245 | **www.sce.ac.il** | **חייג:** *מממממ

$$\Gamma^O \supseteq \left(\Gamma^T \times \Gamma^T\right) \cup \{\$\} \ .$$

שאלה 4: אי כריעות (20 נקודות)

סעיף א' נראה רדוקציה $\overline{L_{\text{acc}}} \leqslant L$.

בניית הרדוקציה

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_\varnothing \rangle & : x \neq \langle M, w \rangle \ , \\ \langle M_w \rangle & : x = \langle M, w \rangle \ . \end{cases}$$

כאשר:

- $M_\varnothing$ היא מכונת טיורינג הדוחה כל קלט.
- M_w היא מכונת טיורינג של כל קלט y, מתעלמת מ- y, מריצה את M על w ועונה כמוה.

אבחנה

$$L\left(M_w\right) = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \ , \\ \varnothing & : w \notin L(M) \ . \end{cases}$$

הוכחת הנכונות

f חשיבה כי ניתן לבנות מכונת טיורינכ שבודקת האם $x = \langle M, w \rangle$. אם לא מחזירה קידוד קבוע $\langle M_\varnothing \rangle$, ואם כן מחזירה קידוד של M_w ע"י שינויים בקידוד של $\langle M \rangle$.

נוכיח כי:

$$x \in \overline{L_{\text{acc}}} \quad \iff \quad f(x) \in L \ .$$

הוכחה לכיוון $\Leftarrow$

אם $x \in \overline{L_{\text{acc}}} \Leftarrow$ שני מקרים.

1) $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = \langle M_\varnothing \rangle \Leftarrow \varepsilon \notin L\left(M_\varnothing\right) \Leftarrow f(x) \in L$.

2) $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \notin L(M)$.

$\Leftarrow f(x) = \langle M_w \rangle$ ולפי האבחנה $L(M_w) = \varnothing$

$\Leftarrow \varepsilon \notin L(M_w)$

$\Leftarrow f(x) \in L$.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

הוכחה לכיוון $\Rightarrow$

אם $x \notin \overline{L_{\text{acc}}}$

$\Leftarrow$ $x = \langle M_w \rangle$ **ו-** $w \in L(M)$.

$\Leftarrow$ $f(x) = \langle M_w \rangle$ **ולפי האבחנה** $L(M_w) = \Sigma^*$

$\Leftarrow$ $\varepsilon \in L(M_w)$

$\Leftarrow$ $f(x) \notin L$.

לפיכך הוכחנו רדוקציה

$$\overline{L_{\text{acc}}} \leqslant L$$

ולכן מכיוון ש- $\overline{L_{\text{acc}}} \notin RE$ ממשפט הרדוקציה מתקיים $L \notin RE$.

סעיף ב' הטענה לא נכונה.

דוגמה נגדית: $L_1 = \varnothing \ , L_2 = L_{\text{acc}}$.

ראשית, קיימת מכונת טיורינג M_1 שמקבלת את השפה $L_1 = \varnothing$:

$M_1 =$ " **על קלט** x **דוחה.**"

הוכחנו בכיתה כי השפה $L_{\text{acc}} \in RE$.

מצד שני $\bar{L}_2 = \overline{L_{\text{acc}}} \notin RE$ לפיכך

$$L_1 \cup \bar{L}_2 = \varnothing \cup \overline{L_{\text{acc}}} = \overline{L_{\text{acc}}} \notin RE \ .$$

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

סעיף א' (12 נקודות)

בניית הרדוקציה

נגדיר פונקציית הרדוקציה f באופן הבא:

$$f\left(\langle G, k \rangle\right) = \langle G', k' \rangle \ .$$

כאשר $k' = k$ ו- G' יהיה כמו G פרט לכך שאם ב- G קיימים קודקודים בודדים נוריד אותם ונוסיף קודקוד w_e לכל צלע $e = uv \in E$ ונחבר אותו בצלע ל- u ול- v.

פורמלי: אם $G = (V, E)$ גרף לא מכוון ואם $S \subseteq V$ הקבוצה של הקודקודים הבודדים של G (הקודקודים שאינם מחוברים לאף קודקוד אחר בצלע) אז $G' = (V', E')$ כאשר

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

- $V' = (V \backslash S) \cup \{w_e | e \in E\}$,
- $E' = E \cup \{\{w_e u, w_e v\} \mid e = uv \in E\}$.

הערה

לא מספיק לבנות רדוקציה שמקבלת כקלט גרף לא מכוון G וטבעי k ופולטת גרף G' שהוא אותו גרף G בלי קודקודים בודדים וטבעי k. דוגמה נגדית:

המשולש קשיר $G = K_3$ ו- $k = 1$. G מכיל קבוצה שולטת בגודל $k = 1$ אבל ב- G לא קיים כיסוי בקודקודים בגודל $k = 1$.
ז"א $\langle G, 1\rangle \notin VC$ אבל $\langle G, 1\rangle \in DS$.

הוכחת הנכונות

נוכיח את התנאי הרדוקיצה:

$$\langle G, k\rangle \in VC \quad \iff \quad \langle G', k'\rangle \in DS \ .$$

כיוון $\Leftarrow$

אם $\langle G, k\rangle \in VC$

$\Leftarrow$ $G = (V, E)$ גרף לא מכוון וקיים כיסוי בקודקודים $C \subseteq V$, $|C| \leqslant k$.

$\Leftarrow$ לכל $w \in V' \backslash C$ אז שני מקרים:

1) $w \in V$ ומכיוון ש- w לא קודקוד בודד אז קיים $uw \in E$
$\Leftarrow$ מכיוון ש- C כיסוי בקודקודים אז $u \in C$.

2) $w \in V_e \Leftarrow$ קיים $e = uv \in E$ כך ש: w מחובר ל- u ול- v בצלע.

$\Leftarrow$ לכל $w \in V' \backslash C$ קיים $u \in C$ כך ש: w מחובר ל-u בצלע.

$\Leftarrow$ C קבוצה שולטת בגרף G' כאשר $|C| \leqslant k$.

$\Leftarrow$ G' מכיל קבוצה שולטת בגודל k לכל היותר.

$\Leftarrow \langle G', k\rangle \in DS$.

כיוון $\Rightarrow$

אם $\langle G, k\rangle \notin VC$.

$\Leftarrow$ G לא מכיל כיסוי בקודקודים C בגודל k לכל היותר.

$\Leftarrow$ אחרי הסרת הקודקודים הבודדים ב- G לא תהיה קבוצה שולטת של קודקודים ב- G קטן מ- $k + 1$.

$\Leftarrow$ אחרי הוספת קודקודים ביניים V_e והצלעות ביניים, הגרף המתקבל, G' גם לא יכיל קבוצה שולטת של קודקודים קטן מ- $k + 1$.

$\Leftarrow \langle G', k'\rangle \in DS$.

סיבוכיות זמן

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

נוכיח כי הפונקציית הרדוקציה f חשיבה בזמן פולינומיאלית. כלומר נבנה אלגוריתם M_f שמחשבת את f ונראה כי המכונה רצה בזמן פולינומיאלי.

$M_f =$ "**על קלט** $\langle G, k \rangle$ **כאשר** $G = (V, E)$ **גרף לא מכוון ו-** k **מספר טבעי:**

1) **מעתיק את הגרף** $G = (V, E)$.
2) **מוריד את הקודקודים הבודדים שלא צמודים לאף צלע של** G.
3) **לכל צלע** $e \in E$ **מוסיף קודקוד** w_e **כדי לקבל קבוצה של קודקודים מוספים** $V_e = \{w_e \mid e \in E\}$.
4) **לכל** $e = (u, v) \in E$ **מחבר את** w_e **ל-** u **בצלע ואת** w_e **ל-** v **עם צלע.**"

- **שלב (1) עולה** $O(|V|) + O(|E|)$.
- **שלב (2) עולה** $O(|V|)$ **צעדים.**
- **שלב (3) עולה** $O(|E|)$ **צעדים.**
- **שלב (4) עולה** $O(|V'|) = O(|E|)$ **צעדים.**

לכן M_f **רצה בזמן** $O(|V|) + O(|E|) = O(n)$ **כאשר** $n = |\langle G, k \rangle|$ **הוא האורך של הקלט.**

לכן f **היא הרדוקיצה פולינומיאלית מ-** VC **ל-** DS **ולכן**

$$VC \leqslant_P DS \ .$$

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | **קמפוס אשדוד** ז'בוטינסקי 84, 77245 | **www.sce.ac.il** | **חייג:** *מספרים