

准考證號碼：

姓名：

職業衛生管理甲級技術士技能檢定術科測試試題

第一題題目：依特定化學物質危害預防標準，試回答下列問題：

- (一) 何謂「特定化學設備」?(2 分)
- (二) 何謂「特定化學管理設備」?(2 分)
- (三) 雇主對製造、處置或使用乙類物質、丙類物質或丁類物質之設備，或儲存可生成該物質之儲槽等，因改造、修理或清掃等而拆卸該設備之作業或必須進入該設備等內部作業時，應依規定採取適當之設備或措施，除派遣特定化學物質作業主管從事監督作業外，再列舉 8 項。(16 分)

第二題題目：試回答下列問題：

- (一) 說明預防重複性作業等促發肌肉骨骼疾病之危害評估方法。(4 分)
- (二) 何謂熱壓力(heat stress)? 並說明熱壓力生理症狀。(4 分)
- (三) 何謂輪班制?(4 分)
- (四) 說明游離輻射暴露影響健康之確定效應(non-stochastic effects)與機率效應(stochastic effects)。(4 分)
- (五) 試就下列游離輻射暴露之健康效應，選擇一個主要的發生機轉。(4 分)

健康效應

發生機轉

(1)皮膚灼傷(皮膚炎)

(2)甲狀腺癌

(3)白血病(血癌)

(4)白血球數減少

(A)確定效應(非隨機效應)

(B)機率效應(隨機效應)

第三題題目：您是某事業單位的職業安全衛生管理人員，依異常工作負荷促發疾病預防指引進行相關措施之規劃，試回答下列問題：

- (一) 在綜合辨識及評估健康高風險群的步驟，包含那兩個評估面向(流程)？(4分)
- (二) 試列舉 4 項執行上述評估面向之工具？ (8 分)
- (三) 使高風險群勞工與醫師面談時，試列舉 4 項應提供給醫師之資訊？(8 分)

第四題題目：試回答下列問題：

- (一) 有關配戴呼吸防護具之密合度測試(fit test)：
 - 1. 試列舉 4 種測試時機。(4 分)
 - 2. 試列舉 4 種受測者於測試時之搭配動作。(4 分)
- (二) 依職業安全衛生設施規則之規定，雇主使勞工使用呼吸防護具時，應指派專人採取那些呼吸防護措施，試列舉 4 項。(4 分)
- (三) CNS 45001:2018 指組織應在相關功能及水準前提下，建立各職業安全衛生管理目標，以維持及持續改進職業安全衛生管理系統與職業安全衛生績效，試列舉 4 項職業安全衛生目標應有之特性。(8 分)

第五題題目：依職業安全衛生設施規則第 300 條之 1 條規定，雇主對於勞工 8 小時日時量平均音壓級超過 85 分貝(dB)或暴露劑量超過 50%之工作場所，應採取聽力保護措施，為評估下列情境之勞工聽力保護是否足夠，試依下表完成相關計算及評估。
(列出至小數點後 1 位)

(參考公式， $TWA=16.61 \times \log(D/100)+90$ ，複音源 $10 \times \log(10^{L1/10}+10^{L2/10}+\dots+10^{Ln/10})$)

(一) 試計算 A 權衡電網 8 音度頻帶音壓階總和。(5 分)

(二) 試計算 A 權衡電網 8 音度頻帶耳內音壓階總和。(5 分)

(三) 評估聽力保護是否足夠?(5 分)

(四) 若勞工未戴聽力防護具暴露於 100 dBA 噪音環境下 1 小時，暴露於 92 dBA 環境下 3 小時，97 dBA 環境下 3 小時，95 dBA 環境下 1 小時，8 小時時量平均音壓級為何?(5 分)

8 音度頻帶中心頻率(赫茲)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
工作環境噪音音壓級	95	92	95	97	97	102	97	92
A 權衡電網校正值	-26	-16	-9	-3	0	1	1	-1
A 權衡電網校正 8 音度頻帶音壓階	-	-	-	-	-	-	-	-
聽力防護具平均聲音衰減值(dB)	9	10	14	19	22	28	37	34
聽力防護具標準差(dB)	4	3	3	3	3	4	4	4
聽力防護具假設保護值(dB)	5	7	11	16	19	24	33	30
假設 8 音度頻帶耳內音壓階	-	-	-	-	-	-	-	-