ADDR-006 量程转换未做（工程值 vs 原始值）

编号：ADDR-006

分类：addressing 严重度：major

关键词：量程 / 工程值 / 标定 / 小数位 / 缩放

现象与根因：PLC 侧为保留精度把工程值放大存储（如 ×100），上位机未做缩放；或模拟量模块原始值（0-27648 / 0-4000）未转成工程量程。

排查步骤：

1. 确认 PLC 侧存储的是放大后的整数还是原始 AD 值

2. 确认模拟量模块的量程范围

3. 确认是否有偏移（如 4-20mA 对应 5530-27648）

处置措施：在上位机配置缩放系数与偏移量，与 PLC 侧严格对应。

规范依据：模拟量模块手册的量程与转换公式

复现方式：写入 8500 表示 85.00，观察上位机显示