RTU-002 校验位/停止位不匹配

编号：RTU-002

分类：serial 严重度：critical

关键词：校验位 / 奇偶校验 / 停止位 / 8N1 / 8E1

现象与根因：数据位/校验位/停止位不一致。Modbus RTU 标准默认 8E1（偶校验），很多设备也用 8N1 或 8N2，必须与从站一致。

排查步骤：

1. 确认从站的校验方式（偶/奇/无）与停止位

2. RTU 模式下标准要求是偶校验，无校验时要用 2 个停止位

3. 逐组合测试

处置措施：与从站配置对齐（常见组合：8N1、8E1、8N2）。

规范依据：Modbus over Serial Line Specification V1.02 §2.5

复现方式：一端 8E1 一端 8N1