



						Core Size				Core Material
						T37	T37	T50	T50	
Band MHz	-3dB MHz	C1,C4 pF	C2,C3 pF	L1, L3 uH	L2 uH	L1,L3 Turns	L2 Turns	L1,L3 Turns	L2 Turns	
0.137	0.200	6.8n	27n	52	83	31	39	28	37	Amidon Material 61 (Ferrite)
0.475	0.66	2.2n	8.2n	15	24	26	34			Amidon Material 67 (Ferrite)
1.84	2.76	820	2200	4.44	5.61	33	37	30	34	Amidon Material 2
3.39	5.11	470	1200	2.43	3.01	28	32	22	25	Amidon Material 6
7.04	9.04	270	680	1.38	1.7	21	24	17	18	Amidon Material 6
10.4	11.62	270	560	1.09	1.26	19	20	15	16	Amidon Material 6
14.1	16.41	180	390	0.773	0.904	16	17	12	13	Amidon Material 6
18.1	22.89	120	270	0.548	0.668	13	15	10	11	Amidon Material 6
21.1	27.62	82	220	0.444	0.561	12	13	9	10	Amidon Material 6
24.9	28.94	100	220	0.438	0.515	12	13	9	10	Amidon Material 6
28.1	40.52	56	150	0.303	0.382	10	11	8	9	Amidon Material 6
50.3	62	36	100	0.197	0.248	9	10	8	9	Amidon Material 10
High	82	27	75	0.149	0.187	10	11	9	10	Amidon Material 17

http://www.ggrp.com/harmonic_filters.pdf

Prod Version	Revision	Revision date
1	4	2018-11-01
Prod Name		
Arduino WSPR TX Boxed		