

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código do SINAPI:                     | 39395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrição Básica:                     | SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidade de Cálculo:                   | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normas Técnicas:                      | ABNT NBR 5123:2016 Errata 1:2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Imagem:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informações Gerais:                   | Interruptor automático com sensor infravermelho. Ao detectar um movimento de deslocamento na área de alcance, o sensor mantém a lâmpada ligada por um tempo ajustável. A depender do fabricante: instalação de embutir ou de sobrepor, potência máxima de funcionamento de 700 a 1000 watts, ângulo de alcance de 360° com diâmetro de 4 a 8 metros, instalado a 3 metros de altura. |
| Correspondência SINAPI com NBR 15.965 | - 2C 82 52 66 00 00 00: Sensores de proximidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Atualizado em:                        | 2024-01-10 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Obs: as dimensões entre asteriscos (\*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.