Bakiye Kasası – Satış

Tezgâh için kısa kılavuz

FERİNG FERİAN E.V. · SÜRÜM 2.0.0

Satış cihazıyla misafirin kartından tutarı düşersiniz ve kartta ne kadar kaldığını görürsünüz. Para yükleme, kartlar ve yönetim burada yoktur – bunları Terminal yapar.

Neye ihtiyacınız var
Chrome (Android) veya Safari (iPhone) olan bir telefon ya da tablet, kasanın adresi ve dernekten alacağınız satış sözcüğü.

İnternet yokken
Kartın harcaması bir sınıra kadar (standart 20 €) devam eder. Bağlantı gelince cihaz kendiliğinden eşitlenir.

Kamera
Yalnızca https adresiyle ve sizin izninizle çalışır.

1 **Kurulum** — cihaz başına bir kez — Sayfa 2
2 **Harcama** — tezgâhtaki akış — Sayfa 3
3 **Bahşiş, bakiye, geri alma** — ek işlemler — Sayfa 4
4 **Hesap ve bağlantı** — rakamlarınız, çevrimiçi ve çevrimdışı — Sayfa 4
5 **Bir sorun olursa** — acil durum tablosu — Sayfa 5

1 Kurulum

Cihaz başına bir kez – iki dakika sürer

1 Adresi açın

Satış programının adresini tarayıcıda açın, örneğin `…/guthabenkasse-verkauf.html`. Koyu bir başlık ve *Harcama*, *Hesap*, *Ayarlar* sekmeleri görünür.

2 Uygulama olarak yükleyin

Android (Chrome): Menü ⋮ → **Uygulamayı yükle**. iPhone (Safari): Paylaş düğmesi → **Ana Ekrana Ekle**. Sonra kasa adres çubuğu olmadan açılır.

3 Cihaza ad verin


Ayarlar: bir **cihaz harfi** (her cihazda farklı) ve „Name der Bedienung“ alanına **adınız**. Her işlemde ve hesabınızda görünür.

4 Depoya bağlantı

Ablage kutusuna **adresi** ve **satış sözcüğünü** yazın (ikisini dernekten alırsınız). Başlıkta ● Çevrimiçi görünmelidir.

5 Kameraya izin verin

İlk **Tarama**da tarayıcı kamera izni ister: **İzin ver**.




Ayarlar → Bu cihaz ve depo.

Her cihaza bir harf

Aynı harfi taşıyan iki cihazı depo hata olarak bildirir („Gerätebuchstabe schon vergeben“). En fazla üç cihaz kullanılabilir: bir Terminal ve iki satış cihazı.

2 Harcama

Bir satış böyle yürür



1 · Tutarı yazın



2 · Taratın: sonuç



Güvenli mod: onaylayın

1 **Tutarı yazın**

Rakam tuşlarıyla tutarı yazın veya hızlı tuşlardan birine (1 €, 2 €, 3 €, 5 €) dokunun. **Leeren** tutarı siler.

2 **Kartı taratın**

Scannen düğmesine dokunun ve kartın QR kodunu kameraya tutun. Işık yetersizse flaş kendiliğinden yanar (yalnızca Android'de Chrome).

3 **Sonucu okuyun**

Üstte, kırmızımsı: **düşülen** tutar. Altta, yeşilimsi: **kartta kalan** tutar. İkisi de aynı büyüklükte, uzaktan da okunur.

4 **Sıradaki misafir**

Sıradaki misafir ile baştan başlarsınız. Tutar yeniden boş olur: her işlemden sonra yeniden başlar.

Hızlı mod ve güvenli mod

Hızlı: tutar, tarama, işlem tamam. **Güvenli:** tarama, bakiye gösterilir, sonra **Buchen**'e dokunulur. Yeni görevliler güvenli modla başlar, on işlemden sonra hızlıya geçer.

Çift işlem yok

Aynı kart ve aynı tutar beş saniye içinde ikinci kez işlenmez („Gerade erst gebucht"). Gerçekten aynı şeyi iki kez alıyorsa kısa bir süre bekleyin.

3 Bahşiş, bakiye, geri alma

Tezgâhta ek işlemler

1 Bahşiş

Harcamadan sonra %5, %10 ve tutar gösteren tuşlar çıkar. Misafir sonunda ...,00 veya ...,50 € öder. Bir tuşa dokunursanız bahşiş aynı karttan düşülür; hesapta ayrı gösterilir.

2 Yuvarlama

Harcama ekranının üstündeki **Aufrunden** ile tutar tam euroya yuvarlanır; fark bahşiştir. Bakiye yalnızca tutara yetiyorsa yuvarlanmaz.

3 Yalnızca bakmak: bakiye

Tutar yokken (boş veya 0,00) kartı taratırsanız hiçbir şey düşülmez, kart **bakiyesini** gösterir.

4 Son işlemi geri alma


Hesap sekmesi: **Son** harcamanızın yanında iki dakika boyunca **zurücknehmen** görünür. Karşı bir kayıt oluşur; asıl işlem görünür kalır. Daha eski işlemleri yalnızca Terminal geri alabilir.

4 Hesap ve bağlantı

Rakamlarınız ve bağlantının durumu

Hesap sekmesi: harcama sayınız ve tutarınız, geri alınanlar, bahşiş, son işlemler. **Abrechnung drucken** rakamlarınızı yazdırır.

ÜSTTEKİ GÖSTERGE	ANLAMI
● Online	Her şey aktarıldı.
3 offen	İşlemler yolda veya bekliyor.
Offline	Bağlantı yok: harcama sınıra kadar devam eder.
! 1	Depo bir işlemi reddetti (kart engelli mi?). Sebep *Hesap*'ta yazar, **Gelesen** ile onaylayın.



Hesap sekmesi.

5 Bir sorun olursa

Acil durum tablosu

NE GÖRÜYORSUNUZ	NE YAPMALISINIZ
„Zu wenig Guthaben“	Misafirin bakiyesi yetersiz. Başka cihaz az önce yüklediyse cihaz güncel durumu kendi alır. Aksi halde Terminalde yükleme yapılır.
„Karte gesperrt“	Kart değiştirilmiş veya engellenmiş. Misafiri Terminale yönlendirin.
„Prüfnummer fehlt“ / „stimmt nicht“	Kart QR koduyla taranmalıdır. Satış cihazında yalnızca elle yazılan numara yetmez.
„Keine Guthabenkarte“	Kod Bakiye Kasası'na ait değil. Kartı temiz tutun, yaklaştırın, ışığı açın.
„Unklar – nicht noch einmal buchen“	Depo yanıt vermedi. İşlem kaydedildi. **Tekrar işlem yapmayın**; bağlantı gelince netleşir.
„Ohne Verbindung nicht möglich“	Çevrimdışıyken kart başına yalnızca küçük bir tutar serbest (standart 20 €). Bağlantı kurun veya Terminalde işlem yapın.
„Gerätebuchstabe schon vergeben“	*Ayarlar*'da başka bir harf seçin veya Terminal eski cihazı listeden kaldırsın.
Kamera açılmıyor	Adres **https://** ile başlamalıdır (dosyadan açılmamış olmalı). Tarayıcı ayarlarında bu site için kameraya izin verin.
Sayfa eski görünüyor	*Ayarlar → Nach neuer Fassung suchen*; uygulamayı kapatıp yeniden açın.

> **Şüphede**
> Hiçbir şeyi iki kez yazmayın. Terminalde her kartın geçmişi görülebilir; orada her işlem geri alınabilir.

Bakiye Kasası – Satış 2.0.0 · Kılavuz sürümü: 2.0.0 · Not: Yönetim sayfasındaki yeni metinler henüz yalnızca Almancadır.