



Manual de usuario

SIAPP-ACCESO

Control de asistencia por QR

Registra tu jornada de trabajo **escaneando el código QR pegado en la puerta de la oficina**. Cada marcación sigue un orden fijo: **Ingreso** → **Inicio de refrigerio** → **Fin de refrigerio** → **Salida**. Funciona como app instalable (PWA) en iPhone y Android, y como app Android nativa.

Documento de uso · v1.0

1. Antes de empezar

Necesitas	Detalle
Teléfono con cámara	Para escanear el QR de la puerta.
Conexión a internet	Para grabar la marca. Sin señal se guarda en el equipo y se sincroniza sola al volver la conexión.
Permiso de cámara	La app lo pide la primera vez que escaneas. Es obligatorio.
Permiso de ubicación (opcional)	Si lo niegas, igual puedes marcar (se usa una ubicación por defecto).

Instalar la app en el celular

- **Android (Chrome):** menú  → "Instalar aplicación".
- **iPhone (Safari):** botón Compartir → "Agregar a inicio".

2. Guía de colores

SIAPP-Acceso usa colores para indicar el estado de cada cosa de un vistazo:

-  Azul — **tu turno** : la marca que te toca ahora
-  Grana — marca **ya registrada**
-  Ámbar — guardada en el equipo, **pendiente de sincronizar**
-  Gris — paso **bloqueado** (aún no te toca)
-  Verde — **en vivo / sincronizado**
-  Rojo — error de lectura

3. Flujo completo en 4 pasos

Paso	Qué haces
1 · Crear perfil (una vez)	Escribes tu nombre, correo y DNI.
2 · Inicio	El tablero te muestra tu jornada y resalta la marca pendiente ("NOW").
3 · Escanear QR	Se abre la cámara; apuntas al QR de la puerta. Se lee solo.
4 · Confirmación	Aparece la pantalla de éxito y el hito queda registrado con su hora.

4. Las pantallas — registro, inicio y escáner

Crea tu perfil
Solo una vez en este teléfono

NOMBRE COMPLETO
Juan Carlos Gilardi

CORREO ELECTRÓNICO
juancarlos@correo.com

DNI · 8 DÍGITOS
12345678

CREAR PERFIL

Tus datos se guardan solo en este equipo

1 · Crear perfil



2 · Inicio (tablero)



3 · Escáner

5. Las pantallas — éxito y error



4 · Éxito

5 · Error

6. Pantalla “Crea tu perfil”

Aparece **solo la primera vez** (o si faltan datos). Los datos quedan guardados en el equipo, así que no la verás de nuevo en ese teléfono.

Campo	Regla
👤 Nombre completo	Mínimo 2 caracteres. Solo letras y espacios.
✉ Correo electrónico	Formato válido (nombre@dominio.com).
🇲🇪 DNI	Exactamente 8 dígitos numéricos.

Al tocar **CREAR PERFIL**: el teléfono vibra y pasas al tablero de inicio.

7. Pantalla de Inicio (tablero)

Indicador “EN VIVO” (arriba a la derecha)

Es un chip que puedes **tocar para volver a verificar** la conexión:

Lo que ves	Significa
EN VIVO (verde)	Hay conexión con el servidor.
VERIFICANDO (ámbar)	Comprobando la conexión.
SIN RED (rojo)	No se llega al servidor. Puedes marcar igual: queda guardado en el equipo.

Anillo “TRABAJADO”

Muestra el **tiempo trabajado** en el día (desde tu ingreso, descontando el refrigerio) y el porcentaje de la jornada con cuánto falta. Si aún no marcas ingreso, muestra **00:00** y “Marca tu ingreso”.

Cronograma — los 4 hitos y sus estados

✓ Registrado Círculo grana con check y la hora. El paso ya está marcado.	🕒 Tu turno (NOW) Fila azul resaltada. Tócala (o el botón FICHAR AHORA) para escanear.
🔄 Sincronizando · local Círculo ámbar. Se marcó sin conexión; se subirá sola al volver la red.	🔒 Bloqueado Candado y “Aún no disponible”. Todavía no te toca ese paso.

Orden obligatorio

1. **Ingreso** — primero.
2. **Inicio de refrigerio** — solo después del ingreso.
3. **Fin de refrigerio** — solo después del inicio de refrigerio.
4. **Salida** — necesita el ingreso; si saliste a refrigerio, primero marca el fin.

Solo el siguiente paso pendiente está activo (azul, “NOW”). El resto aparece bloqueado hasta que te toque.

8. Escáner, Éxito y Error

Escáner

- **Se lee solo:** no hay botón de captura. Cuando el QR entra en el recuadro (esquinas azules), el teléfono vibra y procesa.
- El subtítulo te recuerda **qué marca estás haciendo** (p. ej. "Fin de refrigerio").
- **Linterna** ⚡ si hay poca luz, y **cerrar** ✕ para volver al inicio.
- La primera vez, el navegador o el sistema pedirá **permiso de cámara**: acéptalo.

✓ Éxito

Confirma la marca con un resumen: **Tipo, Hora y Estado** ("Sincronizado" en verde, o "Guardado local" en ámbar si no había conexión). Toca **VOLVER AL INICIO**.

✕ Error

Aparece si el QR no se pudo leer o no corresponde a tu oficina. Tienes **REINTENTAR** (vuelve a escanear) y **Volver al inicio**.

9. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Tengo que crear el perfil cada vez?	No. Es una sola vez por equipo. Si cambias de teléfono, lo repites.
Dice que el QR no corresponde a la oficina.	Estás leyendo un QR que no es el de tu empresa. Usa el QR pegado en tu puerta.
No tengo señal, ¿pierdo la marca?	No. Se guarda en el equipo (ámbar, "Sincronizando · local") y se sube sola al volver la conexión.
El paso está bloqueado (candado).	Aún no te corresponde. Respeta el orden: Ingreso → Refrigerio → Salida.
¿Y si niego la ubicación?	Puedes marcar igual. El permiso de cámara sí es obligatorio.
El QR no se lee en iPhone.	Acerca el teléfono, usa la linterna y busca buena luz.

10. Para el administrador

El QR de la puerta

El QR es **texto** con campos separados por `|` (al menos 7 campos). El primero es el RUC de la empresa y **debe coincidir** con el configurado en la app:

#	Campo	Ejemplo
0	RUC (11 dígitos, debe coincidir)	20XXXXXXXXXX
1	Área / lugar	Puerta Principal
2-3	Coordenadas (lat,lng)	-12.0464,-77.0428
4	establecimiento_id	1
5-6	estado / extra	activo · Oficina

Ejemplo de texto a convertir en QR:

```
20XXXXXXXXXX|Puerta Principal|-12.0464,-77.0428|-12.0464,-77.0428|1|activo|Oficina
```

- Génalo con cualquier "QR code generator" pegando ese texto.
- Usa el **RUC de tu organización** y las coordenadas reales de la oficina.
- Imprímelo **grande (≥ 12 cm)**, a buena altura y con buena luz.

Aviso por correo

Cada marcación envía un correo al administrador (configurado en el servidor). Si el correo falla, la marca igual queda registrada.