Panduan Macro VIA

Membuat dan mengelola macro pada ENCHDASH

VIA memiliki ruang penyimpanan macro yang terbatas. Untuk memaksimalkan penggunaan, pakailah fitur **Any Key** jika macro Anda hanya kombinasi sederhana — fitur Any Key saat ini tidak memiliki batas jumlah.

Jenis Macro

- **Macro Normal** — untuk kombinasi rumit, gunakan tab/menu **MACRO**. **Macro Recorder** memungkinkan Anda merekam macro alih-alih mengetik keycode manual.
- **Keycode Entry** — ketik teks langsung tanpa perlu tahu nama keycode QMK; untuk keycode dasar, bungkus dengan kurung kurawal `{ }`.

Istilah Penting

- **MO(layer)** — mengaktifkan layer selama ditekan; kembali saat dilepas (mirip Shift / Fn).
- **LM(layer, modifier)** — mengaktifkan layer sekaligus menahan modifier.
- **LT(layer, keycode)** — tahan untuk mengaktifkan layer, ketuk sebentar untuk mengirim keycode. Cocok untuk tombol seperti Tab atau Space.

Contoh Macro

```
MyPassw0rd! -> mengirim teks MyPassw0rd!
{KC_A,KC_C,KC_E} -> mengirim a, c, e
{KC_LCTL,KC_C} -> mengirim Ctrl-C
```

Any Key

Any Key dapat menjalankan keycode yang lebih kompleks (melibatkan modifier, layer, atau mod-tap). Tidak semua alias didukung — misalnya `LCTL_T(kc)` tidak bisa dipakai, gunakan `MT(MOD_LCTL, kc)`.

```
LALT(KC_TAB) -> Alt-Tab
LCTL(KC_C) -> Ctrl-C
LGUI(KC_C) -> Cmd-C / Win-C
LSFT(LCTL(KC_END)) -> Shift-Ctrl-End
MO(1) -> aktifkan layer 1 sementara
LCA(KC_DEL) -> Ctrl-Alt-Del
MT(MOD_RSFT, KC_ENT) -> Shift jika ditahan, Enter jika diketuk
```