# Tutorial Tombol Pindah Layer

Mengatur tombol perpindahan layer di VIA

Panduan mengatur satu tombol agar dapat memindahkan layer secara berurutan pada ENCHDASH menggunakan VIA Configurator.

## Langkah-langkah

1. Buka aplikasi **VIA Configurator**.
2. Load berkas VIA JSON `NEW_ErgoDash_4key_V3_mod_positron_elektronik.json`.
3. Hubungkan ENCHDASH ke PC.
4. Buka tab **Configure**.
5. Pada tab Configure, pilih tab **Layer**.
6. Tentukan satu tombol yang akan dipakai untuk perpindahan layer.
7. Saat pertama terhubung, ENCHDASH otomatis berada di **layer 0**.
8. Klik tombol tersebut, ganti fungsinya menjadi **TO(1)** — memindahkan layer sekarang ke layer 1.
9. Pindah ke layer 1, klik tombol itu lagi, ganti menjadi **TO(2)**.
10. Pindah ke layer 2, klik lagi, ganti menjadi **TO(3)**.
11. Pindah ke layer 3, klik lagi, ganti menjadi **TO(0)** — kembali ke layer 0.

*Alur akhir: layer 0 → layer 1 → layer 2 → layer 3 → layer 0 (TO(1) → TO(2) → TO(3) → TO(0)).*

