Panduan Lengkap Casio fx-570MY CW

Oct 13, 2026 · @wmaizuddincm

Panduan Bahasa Melayu ini merangkumi semua bahagian manual rasmi fx-570MY CW (Published 2/2026), disusun seperti panduan fx-570EX: Contoh, Arahan, Paparan, Cuba Sendiri.

1. Cara guna panduan ini

Setiap urutan butang dalam panduan ini mesti disahkan pada kalkulator sebenar sebelum diedarkan; semua ditandakan **PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR** sehingga anda sahkan.

Perkara	Konvensyen dalam panduan
Butang	**[HOME]**, **[OK]**, **[=]**, **[SHIFT]**, **[AC]**, **[CATALOG]**, **[TOOLS]**, **[SETTINGS]**, **[FORMAT]**
Menu	[Nama menu] > [Pilihan], contohnya SETTINGS > [Reset] > [Settings & Data]
Sumber	Manual rasmi fx-570MY CW (Published 2/2026); m/s ialah nombor halaman bercetak manual
Struktur contoh	Contoh, Arahan, Paparan/Jawapan, Cuba Sendiri (seperti panduan fx-570EX)

Beza penting berbanding fx-570EX (daripada manual dan lembaran Casio MY CW)

Perkara	fx-570EX	fx-570MY CW
Pilih mod	**[MODE]** + nombor	Skrin **[HOME]** dengan ikon aplikasi, pilih dengan kursor + **[OK]** atau tekan nombor di penjuru ikon
Pelaksana kiraan	**[=]** (sama)	**[=]** untuk kiraan; **[OK]** untuk pilih menu
Faktor perdana	nombor, **[=]**, **[SHIFT]** + faktor	nombor **[=]** > **[SHIFT]** **[FORMAT]** > [Prime Factor]
Fungsi baharu	tiada	**Verify, Inequality, Ratio, Math Box, Kod QR**

Perkara	fx-570EX	fx-570MY CW
Item menu	nombor tetap	Nombor pilihan **berubah mengikut skrin**; pilih ikut label, bukan nombor yang dihafal

Peraturan DSKP yang mesti dipatuhi guru: kalkulator ialah alat semak dan teroka. Sesetengah Standard Pembelajaran mesti dijawab tanpa teknologi (contoh Asas Nombor T4 dan nilai sudut khas trigonometri); lihat bahagian 10.

2. Mula pantas: HOME, menu, tetapan dan reset

Hidup/mati. Tekan **[ON]** (tekan lama; kekunci ini sengaja lebih rendah) untuk hidup; **[SHIFT] [AC]** (OFF) untuk mati. Pasang penutup depan apabila tidak digunakan supaya kalkulator tidak hidup sendiri (m/s 12-13). Bateri R03 (AAA) satu biji; tukar sekurang-kurangnya setiap dua tahun (m/s 11, 158).

Skrin HOME (m/s 14, 20-22). Tekan **[HOME]**, gerakkan kursor ke ikon, tekan **[OK]**; atau tekan nombor di penjuru atas kanan ikon. Tekan **[HOME]** dalam mana-mana aplikasi untuk melihat aplikasi yang sedang digunakan (ikon terang).

Aplikasi	Kegunaan	Verify
Calculate	Pengiraan am	Ya
Complex	Nombor kompleks	Ya
Base-N	Perduaan, perlapanan, perpuluhan, perenambelasan	Tidak
Matrix	Matriks sehingga 4 x 4	Tidak
Vector	Vektor 2D dan 3D	Tidak
Statistics	Statistik 1 pemboleh ubah dan 2 pemboleh ubah, regresi	Tidak
Distribution	Binomial, Normal, Poisson	Tidak
Spreadsheet	Hamparan 45 baris x 5 lajur (A1-E45)	Tidak
Table	Jadual nombor f(x) dan g(x)	Ya
Equation	Serentak 2-4 anu, polinomial darjah 2-4, Solver	Ya
Inequality	Ketaksamaan darjah 2-4	Tidak
Ratio	Nisbah A:B = X:D atau A:B = C:X	Tidak

Aplikasi	Kegunaan	Verify
Math Box	Dice Roll, Coin Toss, Circle	Tidak

Menu dan nombor pilihan (m/s 16-19). Pilih item dengan kursor + **[OK]**, atau tekan nombor/simbol di sebelah kiri item (walaupun menu belum dipaparkan). Nombor pilihan boleh dimatikan di SETTINGS > [System Settings] > [Show Option Num]. **[BACK]** (kekunci kembali) naik satu tahap menu.

Reset (padam data lama)

Tugasan	Urutan	Kesan	Rujukan
Reset tetapan dan data	**[SETTINGS]** > [Reset] > [Settings & Data] > [Yes]	Tetapan asal dipulihkan kecuali Contrast dan Auto Power Off; data dipadam kecuali memori variabel dan Ans	m/s 28
Padam memori variabel	**[SETTINGS]** > [Reset] > [Variable Memory] > [Yes]	Ans dan variabel A-F, x, y, z dikosongkan	m/s 44
Mula bersih sepenuhnya	**[SETTINGS]** > [Reset] > [Initialize All] > [Yes]	Seperti kilang	m/s 8

Lembaran Casio MY CW menunjukkan pintasan nombor **[SETTINGS] 3 3 1** untuk Initialize All dan Yes. **PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR.** Urutan [Settings & Data] telah anda sahkan pada kalkulator sebenar (13 Okt 2026). Reset memadamkan sejarah dan data Statistics, jadi buka semula aplikasi dan tetapkan Frequency semula.

Menu SETTINGS (m/s 22-28)

Menu	Item	Pilihan (lalai ditanda *)
Calc Settings	Input/Output	MathI/MathO*, MathI/DecimalO, LineI/LineO, LineI/DecimalO
	Angle Unit	Degree, Radian, Gradian

Menu	Item	Pilihan (lalai ditanda *)
	Number Format	Fix (0-9 tempat perpuluhan), Sci (1-10 angka bererti), Norm1* (lazim guna bentuk piawai jika kurang daripada 10 pangkat -2 atau 10 pangkat 10 ke atas), Norm2 (kurang daripada 10 pangkat -9)
	Engineer Symbol	On, Off*
	Fraction Result	Mixed Number*, Improp Fraction
	Complex Result	a+bi*, r sudut theta
	Decimal Mark / Digit Separator	Dot*, Comma / On, Off*
	FORMAT Key	Decimal* (**[FORMAT]** menogol pecahan dan perpuluhan), Format Menu
System Settings	Contrast, Auto Power Off (10* atau 60 minit), MultiLine Font, Show Option Num (On*), QR Code (Version 3 atau 11*)	
Reset, Get Started	Lihat atas; Get Started memaparkan Kod QR dan ID kalkulator (24 aksara)	

Penanda skrin (m/s 15): D/R/G ialah unit sudut; FIX dan SCI ialah format nombor; i atau sudut ialah mod kompleks; ikon Verify muncul apabila Verify hidup.

CATALOG dan TOOLS (m/s 29-31). [CATALOG] memaparkan kategori arahan mengikut aplikasi (Func Analysis, Probability, Numeric Calc, Angle/Coord/Sexa, Hyperbolic/Trig, Engineer Symbol, Sci Constants, Unit Conversions, Other). **[SHIFT] [CATALOG]** memaparkan senarai CATALOG dengan kekunci pintasan dalam bulatan. **[TOOLS]** memaparkan menu khusus aplikasi (contoh Frequency dalam Statistics, Verify ON/OFF).

Cadangan tambahan (bukan daripada bahan): untuk kelas Matematik KSSM, set Input/Output ke MathI/MathO, Angle Unit ke Degree dan Number Format ke Norm1 sebelum tugasan supaya paparan murid sama dengan buku teks.

3. Input dan pengiraan asas (aplikasi Calculate)

Buka **[HOME]** > Calculate > **[OK]**. Semua contoh menganggap tetapan asal (MathI/MathO). Semua urutan: **PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR**.

3.1 Peraturan input (m/s 32-34)

- Kalkulator menilai mengikut keutamaan operasi apabila **[=]** ditekan.
- Kurungan penutup wajib selepas sin, log dan fungsi berkurungan lain.
- **Kurungan automatik:** 6 ÷ 2(1+2) menjadi 6 ÷ (2(1+2)) = **1**, bukan 9. Tanda darab yang ditinggalkan di hadapan kurungan atau pemboleh ubah (6 ÷ 2π) menyebabkan kurungan dimasukkan. Beritahu murid supaya sentiasa taip tanda darab jika mahu tafsiran buku teks.
- Kursor: **[SHIFT]** + kursor kiri/kanan melompat ke awal/akhir ungkapan; **[BACK]** > [Undo] > **[OK]** membatalkan tekanan terakhir.
- Mod Line (LineI/LineO) ada mod tindih; tukar dengan **[SHIFT] [DEL]** (INS).

3.2 Pecahan, kuasa, punca (m/s 35-39)

Tugasan	Urutan (MathI/MathO)	Contoh dan jawapan
Tambah, tolak, darab, bahagi	7 **[x]** 8 **[-]** 4 **[x]** 5 **[=]**	36
Pecahan wajar/tak wajar	**[pecahan]** 7 **[kursor bawah]** 3	7/3
Nombor bercampur	**[SHIFT] [pecahan]** 2 **[kursor kanan]** 1 **[kursor bawah]** 3	2 1/3
2 2/3 + 1 1/2	masukkan kedua-dua nombor bercampur, kemudian **[=]**	4 1/6
Kuasa dua	**[x²]**	
Kuasa n	**[x■]**, taip pangkat, **[kursor kanan]** untuk keluar	$(5^2)^3$: **[(]** 5 **[x²]** **[)]** **[x■]** 3 **[=]** = 15625
Punca kuasa dua	**[√]**	√2 × 3 = 3√2 = 4.242640687
Punca kuasa n	**[SHIFT] [√]**, taip indeks, kursor, nombor	punca kuasa 5 bagi 32 = 2
Salingan	**[SHIFT] [x■]** (x^{-1})	

Pecahan hanya dipaparkan jika jumlah digit (bulat, pengangka, penyebut) tidak lebih 10; selainnya jawapan menjadi perpuluhan (m/s 36). Pecahan hasil sentiasa dalam bentuk termudah. Bentuk punca (a punca b) hanya dipaparkan jika 1 <= a < 100 dan 1 < b < 1000 (m/s 39).

Salah konsep lazim: $-2^2 = -4$ tetapi $(-2)^2 = 4$. Kuasa dua berkeutamaan lebih tinggi daripada tanda negatif, jadi murid mesti menaip kurungan (m/s 159).

3.3 π, e, sejarah, Ans dan variabel (m/s 39-44)

Tugasan	Urutan
π dan e	**[SHIFT]** + kekunci π; **[SHIFT]** + kekunci e (dipaparkan 3.141592654 dan 2.718281828, kiraan dalaman 23 digit)
Sejarah	kursor atas/bawah menatal sejarah (Calculate, Complex, Base-N); dipadam apabila **[AC]**, tukar aplikasi atau reset
Ulang dan edit	selepas jawapan, tekan kursor kiri/kanan atau **[AC]** (kekunci ketiga dalam manual m/s 40; sahkan); edit ungkapan terdahulu
Ans	3 x 4 **[=]**, kemudian ÷ 30 **[=]** (Ans dimasukkan automatik) = 2/5
Simpan ke variabel	selepas 3 + 5 **[=]**, tekan **[VARIABLE]**, pilih [A=] > [Store]; guna semula dengan **[VARIABLE]** > [A=] > [Recall], atau **[ALPHA]** (kekunci huruf variabel; sahkan pada kalkulator)
Lihat semua variabel	**[VARIABLE]** (A, B, C, D, E, F, x, y, z; ikon kunci bermakna tidak boleh diedit ketika itu)
Padam semua memori	**[SETTINGS]** > [Reset] > [Variable Memory] > [Yes]

Nota: nama kekunci **[VARIABLE]** dan cara memanggil huruf variabel disahkan daripada baris SHIFT kalkulator anda; manual hanya memaparkan ikon.

3.4 Format keputusan: pecahan, perpuluhan, faktor perdana (m/s 45-52)

Tekan **[FORMAT]** (tanpa SHIFT) untuk menogol pecahan, π atau punca dengan perpuluhan (contoh 5 ÷ 3 = 1 2/3 dan 1.666666667). Tekan **[SHIFT] [FORMAT]** untuk menu FORMAT. Untuk perpuluhan terus gunakan **[SHIFT] [=]** (bukannya **[=]**).

Menu FORMAT	Fungsi	Contoh
Standard / Decimal	Tukar bentuk piawai dengan perpuluhan	π ÷ 6 = (1/6)π = 0.5235987756

Menu FORMAT	Fungsi	Contoh
Prime Factor	Faktor perdana integer positif sehingga 10 digit	$1014 = 2 \times 3 \times 13^2$
Improper Fraction / Mixed Number	Tukar pecahan	13 ÷ 4 = 3 1/4 = 13/4
ENG Notation	Notasi kejuruteraan, kuasa gandaan 3	1234 menjadi 1.234×10^3; kursor kiri/kanan menggerakkan titik perpuluhan
Sexagesimal	Perpuluhan ke darjah-minit-saat	1.25 = 1°15′0″
Rectangular/Polar Coord	Hanya untuk keputusan kompleks	lihat bahagian 6

Penting: item dan nombor dalam menu FORMAT **bergantung pada keputusan yang dipaparkan**. Untuk integer 150 lembaran Casio menunjukkan 1 Standard, 2 Decimal, 3 Prime Factor, 4 ENG Notation; untuk π ÷ 6 menu tidak mempunyai Prime Factor. Pilih mengikut label.

Faktor perdana (disahkan daripada lembaran kerja Casio MY CW): 150 **[=]** > **[SHIFT] [FORMAT]** > **3** (Prime Factor) memberi $2 \times 3 \times 5^2$. Had: tidak boleh jika satu faktor perdana 1,018,081 atau lebih, atau dua faktor atau lebih mempunyai lebih tiga digit; bahagian yang gagal dikurungkan, contoh 2036162 = 2 × (1018081).

Menentukan nombor perdana: jika jawapan Prime Factor sama dengan nombor asal, nombor itu perdana (contoh 113); jika terurai (87 = 3 × 29), bukan perdana. Gunakan untuk menyemak, kemudian murid menulis alasan menggunakan kaedah manual (Faktor dan Gandaan T1).

Darjah, minit, saat (m/s 51-52): input 2°20′30″ ialah 2 **[°′″]** 20 **[°′″]** 30 **[°′″]**; wajib isi darjah dan minit walaupun sifar. Contoh 2°20′30″ + 0°9′30″ = 2°30′0″ (= 2.5 selepas Decimal).

3.5 Format nombor

Tetapan	1 ÷ 6	1 ÷ 200
Fix 3	0.167	0.005
Sci 3	1.67×10^{-1}	5.00×10^{-3}
Norm 1	1/6 (atau 0.1666666667)	5×10^{-3}
Norm 2	1/6	0.005

Cuba sendiri

Soalan	Jawapan
3/4 + 2 1/3 (nombor bercampur)	3 1/12
punca kuasa tiga bagi 27 + punca kuasa dua bagi 49	10
Faktor perdana 360	$2^3 \times 3^2 \times 5$
1 ÷ 6 dengan Fix 3	0.167
Tentukan sama ada 91 perdana	Bukan (7 × 13)

4. Pengiraan lanjutan melalui CATALOG (m/s 53-67)

Semua arahan di sini dicapai melalui **[CATALOG]** dan berfungsi dalam semua aplikasi kecuali Base-N. Format laluan: **[CATALOG]** > [Kategori] > [Item]. **PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR.**

Kategori	Item	Contoh dan jawapan (manual)
Func Analysis	Derivative (d/dx), Integration, Summation, Logarithm, Natural Logarithm	Integral ln(x) dari 1 hingga e = 1; jumlah (x+1) dari x=1 hingga 5 = 20; log 1000 = 3; log2 16 = 4; ln 90 = 4.49980967
Probability	%, Factorial, Permutation, Combination, Random Number, Random Integer	150 × 20% = 30; 660 ÷ 880 **[CATALOG]** > [%] = 75%; 3500 - 25% = 2625; (5+3)! = 40320; 10P4 = 5040; 10C4 = 210; RanInt#(1, 6)

Kategori	Item	Contoh dan jawapan (manual)
Numeric Calc	Absolute Value, Round Off (Rnd)	abs(2 - 7) = 5; Rnd mengikut Number Format semasa (Fix 3: Rnd(10 ÷ 3) × 3 = 9.999 manakala 10 ÷ 3 × 3 = 10)
Angle/Coord/Sexa	Degrees, Radians, Gradians, Rect to Polar (Pol), Polar to Rect (Rec), Degs Mins Secs	π/2 radian = 90°; Pol(√2, √2) = (2, 45°); Rec(√2, 45°) = (1, 1). Keputusan disimpan dalam variabel x dan y
Hyperbolic/Trig	sin, cos, tan, songsang, sinh, cosh, tanh dan songsangnya	sin 30 = 1/2 (Degree); sinh 1 = 1.175201194
Engineer Symbol	m, μ, n, p, f, k, M, G, T, P, E	999k + 25k = 1.024M = 1024k = 1 024 000
Sci Constants	47 pemalar CODATA 2022 dalam 6 kategori	Pilih [Sci Constants] > [Universal] > [c] untuk laju cahaya
Unit Conversions	Panjang, luas, isi padu, jisim, halaju, tekanan, tenaga, kuasa, suhu	5 cm ke inci: 5 **[CATALOG]** > [Unit Conversions] > [Length] > [cm to in]
Other	Ans, π, e, punca, kuasa, tanda negatif, koma, kurungan	Alternatif untuk kekunci biasa

Unit yang tersedia (m/s 66): panjang (in, cm, ft, m, yd, batu, km, batu nautika, pc), luas (ekar, m²), isi padu (gal AS/UK, L), jisim (oz, g, lb, kg), halaju (km/j, m/s), tekanan, tenaga, kuasa (hp, kW) dan suhu (°F, °C).

Pemalar sains (m/s 64): Universal (h, c, G ...), Electromagnetic (e ...), Atomic & Nuclear (mp, mn, me ...), Physico-Chem (NA, k, R ...), Adopted Values (gn ...). Sesuai untuk guru Fizik, sebagai contoh g (gn) dan pemalar Planck.

Perkara yang mesti diingat

- Trigonometri dan terbitan/kamiran: tetapkan Angle Unit dahulu. Untuk terbitan dan kamiran fungsi trigonometri gunakan **Radian** (m/s 54-55).
- sin² 30: taip (sin 30) dikuasakan 2, hasil 1/4 (m/s 164).
- Hasil Pol(…) dan Rec(…) mengubah variabel x dan y.
- Fungsi Pol dan Rec tidak tersedia ketika Verify hidup.
- Faktorial hanya untuk integer 0 hingga 69.

Cadangan tambahan (bukan daripada bahan): Fungsi % ialah cara yang cepat untuk menyemak soalan diskaun dan peratusan, tetapi murid tetap perlu menunjukkan kaedah manual (nisbah atau pecahan) dahulu.

5. Verify dan Kod QR (m/s 68-73)

5.1 Verify: semak benar atau palsu

Verify menentukan sama ada persamaan atau ketaksamaan yang dimasukkan **Benar (True)** atau **Palsu (False)**. Tersedia dalam **Calculate, Complex, Table dan Equation**.

Tugasan	Urutan	Contoh
Hidupkan Verify	**[TOOLS]** > [Verify ON] > **[OK]**; ikon Verify muncul	
Matikan Verify	**[TOOLS]** > [Verify OFF] > **[OK]**	
Masukkan simbol hubungan	**[CATALOG]** > [Verify] > pilih =, ≠, <, >, ⩽, ⩾	4√9 = 12 **[=]** memberi True
Semakan berturutan	Selepas keputusan, pilih simbol hubungan dari CATALOG untuk memasukkan sebelah kanan ungkapan terdahulu sebagai baris baharu	(x+1)(x+5) = x²+x+5x+5 kemudian = x²+6x+5

Peraturan penting

- Semasa Verify hidup, aplikasi **hanya boleh digunakan untuk Verify**, bukan kiraan biasa. Matikan apabila selesai.
- Menukar Verify hidup/mati dalam Calculate atau Complex memadam sejarah.
- Verify mati apabila **[AC]**, tukar aplikasi atau reset.
- Ungkapan tidak sah menghasilkan Syntax ERROR, contoh 5 ⩽ 6 ⩾ 4 atau ungkapan dengan ≠ bersama <, >, ⩽, ⩾.
- Keputusan disimpan dalam Ans: 1 jika True, 0 jika False.
- Ketaksamaan melibatkan nombor kompleks memberi Math ERROR.
- Pembulatan dan had digit boleh menyebabkan jawapan perpuluhan yang betul dinilai False.
- Dalam Table: masukkan nilai f(x) bagi setiap x dan kalkulator terus menyemak (m/s 126-128). Dalam Equation: pilih [Enter Solution], [No Solution] atau [Infinite Solution] (m/s 137-139).

Kegunaan pedagogi (Algebra T1-T5): murid menyemak hasil kembang atau pemfaktoran selepas kerja manual. Verify tidak memberi langkah, hanya pengesahan, jadi ia sesuai untuk **semakan kendiri**.

Salah konsep: murid menganggap True bermakna kaedah betul, sedangkan jawapan boleh betul dengan langkah salah. Jawapan False tidak menunjukkan di mana ralat.

5.2 Kod QR

Tekan **[QR]** pada skrin HOME, menu SETTINGS, skrin ralat, skrin keputusan atau jadual untuk memaparkan Kod QR yang boleh diimbas telefon (menuju laman Casio, https://wes.casio.com). Nombor di penjuru menunjukkan Kod QR semasa dan jumlahnya; gunakan kursor kanan/kiri untuk menukar Kod. Jika sukar diimbas, laras kontras dengan kursor atas/bawah, atau tukar SETTINGS > [System Settings] > [QR Code] kepada Version 3 (mudah diimbas tetapi hanya sesetengah aplikasi). Telefon mesti ada pembaca QR dan sambungan Internet.

Cadangan tambahan (bukan daripada bahan): pada modul anda, Kod QR yang dibina sendiri (rakaman skrin) berbeza fungsi daripada Kod QR kalkulator ini; label kedua-duanya berbeza supaya murid tidak keliru.

6. Aplikasi Complex, Base-N, Matrix dan Vector (m/s 74-94)

Semua urutan: **PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR**.

6.1 Complex (nombor kompleks)

Buka **[HOME]** > Complex. Calculate tidak boleh memasukkan i. Tetapan Complex Result (a+bi atau r sudut theta) menentukan paparan; sudut dipaparkan dalam julat $-180° < \theta \leqslant 180°$.

Tugasan	Urutan	Contoh dan jawapan
Masuk i	**[SHIFT]** + kekunci i, atau **[CATALOG]** > [Complex] > [i]	2 + 3i
Bentuk kutub	**[CATALOG]** > [Complex] > simbol sudut	5 sudut 30
Hasil	$(1 + i)^4 + (1 - i)^2$	-4 - 2i
Konjugat	**[CATALOG]** > [Complex] > [Conjugate]	konjugat 2 + 3i = 2 - 3i

Tugasan	Urutan	Contoh dan jawapan
Modulus dan hujah	**[CATALOG]** > [Numeric Calc] > [Absolute Value]; [Complex] > [Argument]	
Bahagian nyata dan khayalan	[Complex] > [Real Part], [Imaginary Part]	2 + 3i: nyata 2, khayalan 3
Tukar koordinat	**[SHIFT] [FORMAT]** > [Polar Coord] atau [Rectangular Coord]	√2 + √2 i = 2 sudut 45°
Verify	**[TOOLS]** > [Verify ON]; $i^2 = -1$ memberi True	

6.2 Base-N (asas nombor)

Buka Base-N; mod lalai ialah perpuluhan. **[FORMAT]** berkitar: Decimal, Hexadecimal, Binary, Octal. Julat 32 bit; keputusan di luar julat memberi Math ERROR. Pecahan dan eksponen tidak disokong (bahagian perpuluhan dibuang). Huruf A-F untuk perenambelasan dimasukkan dengan kekunci huruf atau **[CATALOG]** > [Hex Value]; jangan ambil huruf melalui menu variabel kerana ia dikira nama variabel.

Tugasan	Contoh dan jawapan
Jumlah dalam asas 2	$11_2 + 1_2 = 100_2$
Jumlah dalam asas 16	$1F_{16} + 1_{16} = 20_{16}$
Awalan asas (**[CATALOG]** > [Base Prefix])	$10_{10} + 10_{16} + 10_2 + 10_8 = 36$
Tukar jawapan	15 × 37 = 555 (perpuluhan), kemudian **[FORMAT]** ke Hexadecimal = 22B
Operasi logik (**[CATALOG]** > [Logic Operation])	Neg, Not, and, or, xor, xnor; 1010_2 and $1100_2 = 1000_2$

Had mengikut DSKP: pertukaran asas nombor T4 ialah kemahiran manual. Gunakan Base-N sebagai semakan sahaja. Aplikasi ini hanya menyokong asas 2, 8, 10 dan 16 (bukan asas 3 hingga 7 atau 9), jadi soalan buku teks dalam asas lain tidak boleh disemak.

6.3 Matrix (sehingga 4 baris x 4 lajur)

Pembolehubah matriks: MatA, MatB, MatC, MatD. Prosedur (m/s 80-82):

1. **[HOME]** > Matrix > **[OK]**.

2. Buka senarai pembolehubah matriks (kekunci variabel), pilih [MatA:], **[OK]**.
3. Tetapkan saiz (baris, lajur), pilih [Confirm], **[OK]**.
4. Isi elemen dengan **[=]** selepas setiap nilai (contoh MatA: 2, 1, 1, 1; MatB: 2, -1, -1, 2).
5. Kembali ke skrin kiraan dengan salah satu daripada tiga kekunci yang ditunjukkan dalam manual m/s 81 (ikon; sahkan pada kalkulator).
6. Taip ungkapan: **[CATALOG]** > [Matrix] > [MatA], operator, [MatB], kemudian **[=]**. Keputusan dipaparkan sebagai MatAns.

Operasi	Laluan **[CATALOG]**
Tambah/tolak	[Matrix] > [MatA] + [MatB] (dimensi sama)
Darab	Lajur matriks pertama mesti sama dengan baris matriks kedua
Kuasa dua dan kuasa tiga	[Matrix] > [Matrix Calc] > [Matrix Squared] / [Matrix Cubed]
Songsangan	[Matrix Calc] > [Inverse Matrix] (matriks segi empat, penentu bukan sifar)
Penentu	[Matrix Calc] > [Determinant]
Transposisi	[Matrix Calc] > [Transposition]
Matriks identiti	[Matrix Calc] > [Identity], argumen 1 hingga 4
Nilai mutlak setiap unsur	[Numeric Calc] > [Absolute Value]

MatAns dikekalkan walaupun kalkulator dimatikan, tetapi dipadam apabila tukar aplikasi atau reset. Ralat biasa: **Dimension ERROR** (dimensi tidak serasi) dan **Not Defined** (matriks belum ditakrif).

6.4 Vector (2D dan 3D)

Prosedur sama seperti Matrix menggunakan VctA, VctB, VctC, VctD. Contoh VctA = (1, 2), VctB = (3, 4).

Operasi	Laluan	Jawapan
Tambah	VctA + VctB	(4, 6)
Hasil darab skalar	[Vector Calc] > [Dot Product]	11
Hasil darab silang	[Vector Calc] > [Cross Product]	dimensi mesti sama

Operasi	Laluan	Jawapan
Sudut antara dua vektor	[Vector Calc] > [Angle]	10.305° (Fix 3, Degree)
Vektor unit	[Vector Calc] > [Unit Vector]	VctB: (3/5, 4/5)
Magnitud	[Numeric Calc] > [Absolute Value]	

7. Statistics dan Distribution (m/s 94-115)

Semua urutan: **PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR**.

7.1 Prosedur Statistics

1. **[HOME]** > Statistics > **[OK]** (MRSM: HOME 6).
2. Pilih [1-Variable] atau [2-Variable], **[OK]**.
3. **Tetapkan Freq dahulu: [TOOLS]** > [Frequency] > On/Off. Menukar tetapan Frequency atau menukar jenis 1/2 pemboleh ubah **memadam semua data**.
4. Taip nilai, tekan **[=]** selepas setiap nilai (satu baris setiap nilai). Untuk lajur Freq, tekan kursor kanan, kemudian isi kekerapan.
5. Selepas data, tekan **[OK]** untuk menu keputusan: [1-Var Results] atau [Statistics Calc] (2 pemboleh ubah: [2-Var Results], [Reg Results]).
6. Kembali ke penyunting data dari skrin keputusan: **[AC]** (manual menunjukkan ikon kembali; sahkan).

Kapasiti data: 160 baris (1 lajur), 80 baris (2 lajur), 53 baris (3 lajur). Edit: taip nilai baharu pada sel dan **[=]**; padam baris dengan **[DEL]**; sisip baris **[TOOLS]** > [Edit] > [Insert Row]; kosongkan semua **[TOOLS]** > [Edit] > [Delete All]; isih **[TOOLS]** > [Sort] (susunan asal tidak boleh dipulihkan).

7.2 Contoh model (manual m/s 98) dan jawapan

Data x: 1 hingga 10 dengan Freq 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 1.

Kuantiti	Nilai (dikira dan disahkan dengan Python)	Label pada kalkulator
n	20	n
Σx	119	Σx
Min	5.95	x bar
Varians populasi	6.4475	$\sigma^2 x$

Kuantiti	Nilai (dikira dan disahkan dengan Python)	Label pada kalkulator
Sisihan piawai populasi	2.539192785	σx
Sisihan piawai sampel	2.605156829	sx

Penting untuk KSSM: gunakan **σx** dan **σ²x** (pembahagi N), bukan sx (pembahagi n-1). Skrin 1-Var Results memaparkan x bar, Σx, Σx², σ²x, σx, s²x; tatal bawah untuk sx, n, min(x), Q1, Med, Q3, max(x) (disahkan daripada skrin MRSM; label min(x), bukan minX).

Amaran Q1 dan Q3: manual **tidak menyatakan kaedah** pengiraan kuartil. Padanan dengan buku teks hanya disahkan dalam modul MRSM untuk n = 10 dan n = 18; n ganjil dan jadual kekerapan **belum disahkan**. Semak setiap soalan pada kalkulator sebenar.

Statistik Calc (m/s 102-107): pada skrin ini hubungi nilai individu melalui **[CATALOG]** > [Statistics] > [Summation] (Σx, Σx²), [Mean/Var/Dev...] (x bar, σx, sx, n), [Min/Max/Quartile], [Norm Dist] (P(, Q(, R(, t) dan [Regression] (a, b, r, estimasi). Contoh: Σx = 119 dan min = 5.95. Taburan normal piawai: x = 2 memberi t = -1.5556, P(t) = 0.0599.

7.3 Dua pemboleh ubah dan regresi

Jenis regresi	Persamaan
Linear	y = a + bx
Kuadratik	y = a + bx + cx²
Logaritma	y = a + b ln x
Eksponen e	y = a e^(bx)
Eksponen ab	y = a b^x
Kuasa	y = a x^b
Songsang	y = a + b/x

Menu [Reg Results] memberi pekali a, b dan r. Anggaran: taip nilai x, kemudian **[CATALOG]** > [Statistics] > [Regression] > [y topi]; untuk anggaran x daripada y gunakan [x topi]. Contoh manual: data (1.0, 1.0) hingga (3.0, 2.0), anggaran y pada x = 5.5.

7.4 Distribution

Jenis	Parameter	Contoh dan jawapan
Binomial PD / CD	x, N, p	N = 5, p = 0.5, senarai x = {2,3,4,5}; CD memberi 0.5, 0.8125, 0.96875, 1
Normal PD	x, μ, σ	x = 36, μ = 35, σ = 2: 0.1760326634
Normal CD	Lower, Upper, μ, σ	
Inverse Normal	Area, μ, σ	memberi had atas x
Poisson PD / CD	x, lambda	

Langkah: **[HOME]** > Distribution > pilih jenis > [List] (beberapa x, sehingga 45) atau [Variable] (satu x) > isi parameter > [Execute]. Ketepatan sehingga 6 angka bererti. Binomial CD ialah kebarangkalian kumulatif P(X kurang atau sama dengan x).

Had DSKP: T5 Sukatan Serakan Data Terkumpul mengira varians dan sisihan piawai menggunakan **rumus**; gunakan kalkulator hanya untuk semakan jawapan murid, bukan menggantikan rumus.

Cuba sendiri

Soalan	Jawapan
Data 2, 4, 4, 6: cari min dan sisihan piawai populasi	4 dan 1.414213562
Data x = 1, 2, 3 dengan Freq 2, 1, 1: cari n dan min	n = 4, min = 1.75

8. Equation, Inequality, Ratio, Table dan Spreadsheet (m/s 116-141)

Semua urutan: **PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR**. Contoh di bawah ialah soalan setara buatan sendiri; jawapan disemak secara manual.

8.1 Equation

Buka **[HOME]** > Equation > **[OK]**. Tiga fungsi: [Simul Equation] (2-4 anu), [Polynomial] (darjah 2-4), [Solver].

Tugasan	Urutan	Contoh dan jawapan
Serentak 2 anu	[Simul Equation] > [2 Unknowns]; isi pekali a1, b1, c1, a2, b2, c2 dengan **[=]** selepas setiap nilai; **[OK]**	2x + 3y = 12 dan x - y = 1: masukkan 2, 3, 12, 1, -1, 1 memberi x = 3, y = 2 (guna **[(-)]** untuk nilai negatif)
Serentak 3 atau 4 anu	[Simul Equation] > [3 Unknowns] atau [4 Unknowns]	Tidak serasi dengan Verify
Kuadratik	[Polynomial] > [ax²+bx+c=0]; isi a, b, c; **[OK]**	x² - 5x + 6 = 0 memberi x = 2 dan x = 3; tekan **[OK]** lagi untuk koordinat minimum (2.5, -0.25). Manual: x² + 2x - 2 = 0 memberi x = -1 + √3, x = -1 - √3, minimum (-1, -3)
Kubik dan kuartik	[Polynomial] > darjah 3 atau 4	Kubik memaparkan maksimum/minimum setempat jika wujud, jika tidak "No Local Max/Min"
Punca kompleks	[Polynomial] > **[TOOLS]** > [Complex Roots] > On/Off	2x² + 3x + 4 = 0 mempunyai punca kompleks. Jika Off, paparan "No Real Roots"
Solver	[Solver]: taip persamaan, **[OK]**, pilih anu, masukkan nilai awal, [Execute]	Cari x dalam x² - B² = 0 apabila B = 4: nilai awal 1 memberi x = 4

Nota Solver: menggunakan kaedah Newton, hanya satu punca dipaparkan dan nilai awal yang dekat dengan jawapan diperlukan. Baris (Kiri) - (Kanan) hampir sifar bermakna jawapan tepat. Jika "Cannot Solve", tukar nilai awal. Fungsi seperti y = sin x, y = e^x dan y = √x sukar diselesaikan.

Verify dalam Equation: hanya serentak 2 anu dan polinomial darjah 2. Kalkulator meminta murid memasukkan penyelesaian, lalu menilai True atau False. Sesuai untuk menyemak jawapan murid selepas kaedah manual.

8.2 Inequality

[HOME] > Inequality > pilih darjah (2, 3 atau 4) > pilih simbol dan orientasi > isi pekali > **[OK]**.

Soalan	Jawapan
x² + 2x - 3 ≥ 0 (pekali 1, 2, -3)	x ≤ -3 atau x ≥ 1

Soalan	Jawapan
$x^2 < 0$	No Solution
$x^2 \geqslant 0$	All Real Numbers

Catatan: aplikasi ini menerima ketaksamaan darjah dua atau lebih tinggi sahaja. Bagi ketaksamaan linear T1, tiada aplikasi khusus; gunakan Table atau Verify sebagai semakan.

8.3 Ratio (nisbah dan kadaran)

[HOME] > Ratio > pilih [A:B=X:D] atau [A:B=C:X] > isi nilai dengan **[=]** > **[OK]** untuk mendapatkan X. Nilai 0 menghasilkan Math ERROR. Tukar jenis ungkapan dengan **[BACK]**.

Soalan	Jenis	Masukan	Jawapan
3 : 8 = X : 12 (manual)	A:B = X:D	3, 8, 12	X = 4 1/2
2 : 5 = X : 30	A:B = X:D	2, 5, 30	X = 12
4 : 9 = 20 : X	A:B = C:X	4, 9, 20	X = 45

Penggunaan: T1 Nisbah, Kadar dan Kadaran. **Konsep dahulu:** murid menulis persamaan kadaran secara manual, kemudian menyemak X dengan Ratio.

8.4 Table (jadual nombor)

1. **[HOME]** > Table > **[OK]**.
2. **[TOOLS]** > [Table Type] > [f(x)], [g(x)] atau [f(x)/g(x)] (maksimum 45 baris untuk satu fungsi, 30 baris untuk dua fungsi).
3. **[TOOLS]** > [Define f(x)/g(x)] > [Define f(x)], taip fungsi, **[=]**.
4. **[TOOLS]** > [Table Range]: Start, End, Step, kemudian [Execute].
5. Contoh manual: $f(x) = x^2 + 1/2$, $g(x) = x^2 - 1/2$, julat -1 hingga 1 langkah 0.5 memberi f(x) = 1.5, 0.75, 0.5, 0.75, 1.5.

Perhatian: pembolehubah x berubah kepada nilai End selepas jadual dijana. Tukar Angle Unit atau pembolehubah memerlukan **[TOOLS]** > [Recalculate]. Penggunaan: jadual nilai untuk lukis graf fungsi (T2, T4 Fungsi), semak ketaksamaan linear.

8.5 Spreadsheet

[HOME] > Spreadsheet; 45 baris x 5 lajur (A1 hingga E45), memori 2,380 bait. Semua data dipadam apabila tukar aplikasi atau matikan kalkulator.

Tugasan	Urutan
Pemalar atau formula	Pemalar: taip 7 x 5 **[=]**; formula bermula dengan tanda sama (contoh =A1+7)
Edit sel	Pilih sel, tekan **[OK]**
Rujukan sel	Grab: **[CATALOG]** > [Spreadsheet] > [Grab]; relatif (A1) dan mutlak (tanda dolar di hadapan lajur dan/atau baris)
Fungsi	[Spreadsheet] > Min(, Max(, Mean(, Sum(; contoh =Sum(A1:A3) = 126 jika A1:A3 = 35, 42, 49
Isi formula/nilai	**[TOOLS]** > [Fill Formula] atau [Fill Value], tetapkan Range seperti B1:B3
Salin dan tampal	**[TOOLS]** > [Copy & Paste] atau [Cut & Paste]
Auto Calc	**[TOOLS]** > Auto Calc On/Off; [Recalculate] jika Off

Ralat: Circular ERROR (rujukan bulat), Memory ERROR (melebihi 2,380 bait), Range ERROR (julat sel tidak sah).

9. Math Box, ralat dan penyelesaian masalah (m/s 142-165)

9.1 Math Box

[HOME] > Math Box > **[OK]**. Tiga fungsi pembelajaran. **PERLU DISAHKAN PADA KALKULATOR SEBENAR.**

Fungsi	Tetapan	Keputusan	Nota
Dice Roll	Dice: 1, 2 atau 3 dadu; Attempts: 1-250; Same Result: Off atau #1, #2, #3	[List] (setiap lontaran) atau [Relative Freq] (kekerapan dan kekerapan relatif; 2 dadu: Sum 2-12 atau Diff 0-5)	Eksperimen kebarangkalian
Coin Toss	Coins: 1, 2 atau 3; Attempts: 1-250	List atau Relative Freq (bilangan kepala 0-3)	Sama seperti Dice Roll

Fungsi	Tetapan	Keputusan	Nota
Circle	Type: Unit Circle, Half Circle atau Clock; sudut theta1 dan theta2	Garis sudut serta nilai sin, cos, tan; Unit Circle input -10000 hingga 10000 (Degree), Half Circle 0 hingga 180°	Dengan MathI/MathO nilai sin 45° = √2/2 dan cos 30° = √3/2

Tip kelas: tetapan **Same Result** (#1, #2 atau #3) membolehkan semua murid mendapat keputusan yang sama jika Dice/Coins, Attempts dan Same Result sama, berguna untuk perbincangan kelas. Dengan Same Result Off keputusan setiap kalkulator berbeza (rawak).

Penggunaan: eksperimen kebarangkalian eksperimen (kekerapan relatif menghampiri kebarangkalian teori apabila Attempts bertambah) dan visualisasi sudut dalam trigonometri dan jam. Tidak menggantikan pengiraan kebarangkalian teori.

9.2 Mesej ralat (m/s 153-157)

Apabila ralat, tekan kursor kiri/kanan atau **[AC]** (atau kekunci yang dinyatakan dalam manual); kursor kembali ke lokasi ralat untuk dibetulkan. Dalam lembaran rakan guru: Syntax ERROR > pilih [Back] **[=]** > **[DEL]** > **[=]**.

Ralat	Sebab	Tindakan
Syntax ERROR	Format kiraan tidak betul	Betulkan input
Math ERROR	Hasil melebihi julat, bahagi sifar, fungsi di luar julat, atau pembolehubah kompleks dalam aplikasi tanpa kompleks	Semak nilai, kurangkan digit
Stack ERROR	Kapasiti tindanan nombor/arahan melebihi had	Ringkaskan atau pecahkan kiraan
Argument ERROR	Hujah fungsi tidak sah	Betulkan
Dimension ERROR	Matriks/vektor tidak serasi	Semak dimensi
Variable ERROR, Cannot Solve	Solver tiada pembolehubah atau tiada penyelesaian	Betulkan persamaan, tukar nilai awal
Range ERROR	Table melebihi baris; Spreadsheet julat tidak sah; Math Box Attempts tidak sah	Laras julat

Ralat	Sebab	Tindakan
Time Out	Terbitan, kamiran atau taburan tidak selesai	Tambah nilai tol atau ubah parameter
Circular, Memory ERROR	Spreadsheet: rujukan bulat atau melebihi 2,380 bait	Buang rujukan bulat
No Operator, Not Defined	Verify tanpa operator; matriks/vektor tiada dimensi	Taip persamaan/ketaksamaan; takrif dimensi

9.3 Sebelum menganggap kalkulator rosak (m/s 157)

1. Semak ungkapan tiada kesilapan.
2. Pastikan aplikasi yang betul (tekan **[HOME]**, ikon aplikasi semasa terang).
3. Tekan kekunci yang melakukan pemeriksaan fungsi (manual menunjukkan ikon); jika ada kerosakan, kalkulator memulakan semula aplikasi dan memadam memori.
4. Pulihkan tetapan: **[SETTINGS]** > [Reset] > [Settings & Data] > [Yes].

Penggantian bateri memadam semua memori; selepas itu lakukan [Initialize All] > [Yes] (m/s 158).

9.4 Soalan lazim (m/s 164-165)

Soalan	Jawapan
Bagaimana tukar pecahan kepada perpuluhan?	**[FORMAT]**, atau **[SHIFT] [=]**, atau tetapkan MathI/DecimalO
Ans dan variabel berbeza bagaimana?	Ans menyimpan hasil terakhir; variabel menyimpan nilai untuk digunakan berulang kali
Di mana fungsi kalkulator lama?	Melalui **[CATALOG]** dan senarai CATALOG
Kekunci tukar format lama?	Gunakan **[FORMAT]**
$\sin^2 30$?	(sin 30) kuasa 2 = 1/4
Mengapa tidak boleh input i?	Gunakan aplikasi Complex
Mengapa ikon Verify tidak hilang?	**[TOOLS]** > [Verify OFF]
Ikon bateri muncul?	Tukar bateri secepat mungkin

9.5 Keutamaan operasi dan julat (m/s 159-163)

Tertib: (1) kurungan; (2) fungsi dengan kurungan (sin(, log(); (3) fungsi selepas nilai (x^2, x^3, x^{-1}, !, °, %), kuasa dan punca; (4) pecahan; (5) tanda negatif; (6) darab tanpa tanda; (7) nPr, nCr; (8) darab dan bahagi; (9) tambah dan tolak. Julat kiraan: $\pm 1 \times 10^{-99}$ hingga $\pm 9.999999999 \times 10^{99}$; 23 digit dalaman; ketepatan biasa ±1 pada digit ke-10. Spesifikasi: bateri R03 satu, hayat kira-kira 2 tahun, suhu 0°C hingga 40°C, berat kira-kira 100 g.

10. Pemetaan fungsi kepada bab Matematik KSSM

Jadual ini ialah **cadangan awal**, bukan Standard Pembelajaran. Senarai bab mengikut indeks modul MRSM fx-570MY CW; kod SP **Tidak dinyatakan dalam bahan yang dilampirkan** untuk pemetaan ini dan mesti disemak dengan DSKP T1-T5 dan DKP2027 T1 sebelum dimasukkan dalam modul.

Fungsi fx-570MY CW	Bahagian panduan	Bab yang sesuai (cadangan)	Peranan kalkulator
Pecahan, FORMAT, nombor bercampur	3.2, 3.4	Nombor Nisbah (T1)	Semak
Prime Factor	3.4	Faktor dan Gandaan (T1)	Semak faktor perdana, FSTB dan GSTK
x^2, √, x■, SHIFT √	3.2	Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga, Punca Kuasa Tiga (T1)	Semak
x■ dan Calculate	3.2	Indeks	Semak
Format Sci, kekunci kuasa sepuluh	3.5	Bentuk Piawai	Semak
Base-N	6.2	Asas Nombor (T4)	**Semak sahaja** (DSKP)
Ratio	8.3	Nisbah, Kadar dan Kadaran (T1)	Semak
Simul Equation, Verify	8.1, 5.1	Persamaan Linear (T1); SP 6.3.2: teknologi untuk meneroka dan menyemak	Teroka dan semak
Verify, Table	5.1, 8.4	Ungkapan Algebra, Pemfaktoran, Rumus	Semak kesamaan
Polynomial, Inequality, Table	8.1, 8.2, 8.4	Fungsi dan Persamaan Kuadratik	Semak punca dan graf

Fungsi fx-570MY CW	Bahagian panduan	Bab yang sesuai (cadangan)	Peranan kalkulator
Matrix	6.3	Matriks	Semak
Statistics 1-Var	7	Kecenderungan Memusat; Serakan Data Tak Terkumpul; Serakan Data Terkumpul	Semak; T5 Data Terkumpul: **rumus** untuk varians dan sisihan piawai
Calculate ($\sqrt{}$, x^2)	3.2	Teorem Pythagoras	Semak
Pi, darjah-minit-saat, Circle	3.3, 3.4, 9.1	Bulatan; Garis dan Sudut	Teroka
sin, cos, tan, Circle, Table	4, 9.1, 8.4	Nisbah Trigonometri; Graf Fungsi Trigonometri	Semak; sudut 30°, 45° dan 60° dalam sukuan II-IV mesti tanpa kalkulator
Dice Roll, Coin Toss, Probability	9.1, 4	Kebarangkalian	Eksperimen
Distribution, Vector, Complex	7.4, 6.4, 6.1	Di luar Matematik KSSM biasa (cadangan: Matematik Tambahan)	Pengayaan

Percanggahan yang dikesan: modul fx-570EX lama menunjukkan penukaran asas nombor terus dengan mod Base-N, bertentangan dengan nota DSKP T4. Dalam modul baharu, bingkaikan Base-N sebagai alat semak. Maklumat batasan DSKP di atas diambil daripada analisis terdahulu projek ini; sahkan semula terhadap DSKP T4 dan T5.

Templat aktiviti (arahan projek): SP, objektif, kira manual, langkah kalkulator, soalan KBAT, salah konsep, penilaian, pengayaan, intervensi, dalam versi murid dan guru. Panduan ini ialah rujukan fungsi; templat penuh dihasilkan bagi setiap bab dalam modul berasingan.

11. Tahap keyakinan dan andaian

Aspek	Tahap keyakinan	Sebab
Fungsi dan menu (apa yang kalkulator boleh buat)	Tinggi	Disalin daripada manual rasmi 2/2026 (167 m/s)

Aspek	Tahap keyakinan	Sebab
Contoh dan jawapan	Tinggi	Contoh manual atau soalan buatan sendiri dan dikira dengan Python atau semakan manual
Urutan butang tepat	Sederhana	Teks manual tiada ikon; ikon dibaca daripada imej halaman, dan sebahagian dilengkapkan daripada lembaran Casio MY CW dan nota projek
Nama kekunci khusus (VARIABLE, INS, QR, kekunci kembali)	Rendah-sederhana	Perlu disahkan pada kalkulator sebenar anda
Pemetaan bab	Sederhana-rendah	Cadangan awal, belum disemak baris demi baris dengan DSKP
Kaedah Q1 dan Q3	Rendah	Manual tidak menyatakan kaedah

Andaian

1. Kalkulator ialah fx-570MY CW (bukan fx-570CW dan bukan fx-570EX), manual versi 2/2026.
2. Panduan fx-570EX (cikgufarhanmath) digunakan sebagai rujukan struktur Contoh, Arahan, Cuba Sendiri sahaja; tiada urutan butang EX digunakan.
3. "Semua manual" bermaksud semua bahagian pengguna manual (m/s 6-165), bukan setiap halaman keselamatan.
4. Dokumen ini ialah panduan fungsi untuk guru; paparan skrin sebenar (tangkapan skrin emulator) belum dimasukkan dan perlu ditambah mengikut peraturan ketua (latar putih, simbol butang hitam-putih).
5. Soalan latihan ialah soalan setara buatan sendiri; soalan buku teks tidak disalin.

Langkah seterusnya yang disyorkan: sahkan urutan bab demi bab pada kalkulator sebenar atau emulator, kemudian bina modul bab (5 soalan setiap bab) menggunakan panduan ini sebagai rujukan.