Digimatic Schnittstelle analyse

Datum: **29.12.2022**
Schnittstelle: **Digimatic**
Interface: **kabel DK-D1,**
kontakt: *Krzysztof Szczeciak (krzysztof.szczeciak@mahr.com)*

1. Getestete Geraete:

1. Mikromar 40EWR
2. Micromar 40EWR-L
3. 25EWR (18EWR/E)
4. MarCator 1075R
5. MarCator 108x
6. MarCator Touch (Prototyp)
7. Millimess Touch 2000W
8. Millimess Touch 2001W
9. C1200
10. C1202

2. Ergebnis, 6-stellige Digimatic Uebertragung

Geraet	img	T1 [ms]	T2 [ms]	T3 [ms]	T4 [us]	T6 [us]	T7 [us]	doku
min		2	-	-	-	-	-	
typ		-	21	100	100	77	57	
max		40	-	-	-	-	-	
Micromar 40EWR		0,6	21	105	110	1200	13	doku
Micromar 40EWR-L		0,8	21	104	108	1200	13	doku
25EWR (18EWR/E)		200	112	104	136	450	216	doku

Geraet	img	T1 [ms]	T2 [ms]	T3 [ms]	T4 [us]	T6 [us]	T7 [us]	doku
MarCator 1075R		166	112	104	136	150	183	doku
MarCator 108x		165	112	104	119	150	181	doku
MarCator Proto		20	19	106	105	90	32	doku
Millimess Touch 2000W		4	19	106	104	100	16	doku
Millimess Touch 2001W		10	19	106	104	100	22	doku
C1200		35	71	105	97	70	49	doku

3. Ergebnis, 8-stellige Digimatic Uebertragung

Geraet	img	T1 [ms]	T2 [ms]	T3 [ms]	T4 [ms]	T6 [ms]	T7 [ms]	doku
min		0	0,1	0,1	0,1	-	-	
typ		-	-	-	-	-	-	

Geraet	img	T1 [ms]	T2 [ms]	T3 [ms]	T4 [ms]	T6 [ms]	T7 [ms]	doku
max		200	0,3	0,3	0,3	-	-	
C1202		0,005	0,006	0,07	0,06	10	7,4	doku

3.1. Vergleich zum C1202 USB-schnittstelle

Geraet	img	AnfragePeriode [ms]	doku
C1202		100	doku

4. Grafishce Darstellung

5. Resourcen:

- excel-Tabelle
- ordner

todo:

- [ ] wykres
- [ ] doadac jak produkowac dokumenty
- [ ] przeczytac i korekta
- [ ] linki - download all