

 DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

# Guía de Instalación y Configuración

BarberSite TV Monitor & Burbuja Flotante • Soporte para Android TV, Xiaomi Mi Box, Skyworth y Celulares

## 1. Métodos de Instalación del APK

### Método A: Conexión Inalámbrica («Send Files to TV» - Recomendado)

*Ideal para televisores montados en la pared donde es difícil conectar una memoria USB por detrás.*

#### 1. En la Smart TV (Skyworth / Xiaomi / Google TV):

- Abre la **Google Play Store** de la TV.
- Busca e instala: «**Send Files to TV**» y un explorador como «**File Commander**» (o *X-plore*).
- Abre *Send Files to TV* en la TV y pulsa **RECEIVE (Recibir)**.

#### 2. En tu Celular:

- Conéctate a la **misma red Wi-Fi** que la TV.
- Abre *Send Files to TV* en tu celular, pulsa **SEND (Enviar)**, selecciona el archivo app-debug.apk y toca sobre el nombre de tu TV en la lista.

#### 3. Instalación:

- Al terminar la transferencia, abre el APK desde la app o ve con *File Commander* a la carpeta **Download** y dale a **Instalar**.

### Método B: Mediante Pendrive / Memoria USB

1. Copia el archivo app-debug.apk a la memoria USB.
2. Conecta el USB en el puerto de la Smart TV o TV Box.
3. Abre el **Explorador de Archivos** de la TV (*Archivos, Media Player* o *File Commander*).
4. Selecciona el archivo APK y presiona **OK** en el control remoto.
5. Si la TV muestra el aviso de seguridad «*Orígenes desconocidos*», entra a **Ajustes** → activa el permiso para el explorador → vuelve y pulsa **Instalar**.

 **Método C (En Celulares Android):** Simplemente transfiere el APK por WhatsApp,

Telegram o cable USB y tócalo para instalar normalmente.

## 2. Conexión en Tiempo Real con Supabase

Para que la TV muestre los turnos, fotos y barberos de la barbería en tiempo real:

1. Abre la aplicación **BarberSite TV**.
2. Con las flechas del control remoto, selecciona el botón «**Ajustes**»  arriba a la derecha.
3. Completa los datos de tu local:
  - **Modo Demo:** Desactívalo para sincronizar con la base de datos real.
  - **Nombre de la Barbería:** El nombre de tu negocio.
  - **URL Servidor / Supabase:** Tu URL (ej: https://tu-proyecto.supabase.co).
  - **Supabase Anon Key:** Tu clave pública de Supabase.
4. Presiona «**Guardar y Conectar**».

 **Truco para escribir en la TV:** Instala la app gratuita «**Google TV**» en tu celular. Podrás usar el teclado táctil de tu teléfono para copiar y pegar la URL y API Key en la pantalla de la TV en 1 segundo.

## 3. Activación de la Burbuja Flotante (Sobre YouTube/Netflix)

Permite que el turno del barbero flote en una esquina mientras la TV reproduce videos de YouTube o series de Netflix.

1. Selecciona el botón dorado: «**ACTIVAR BURBUJA FLOTANTE**».
2. Se abrirá la ventana de asistencia para TV:
  -  **Opción 1 («Iniciar Directo»):** Púlsalo primero. En la gran mayoría de TV Boxes y TVs genéricas, la burbuja aparecerá al instante.
  -  **Opción 2 («Abrir Ajustes»):** Si la TV lo exige, te llevará a los ajustes. Ve a *Permisos* → activa «**Mostrar sobre otras aplicaciones**».

## 4. Guía de Emergencia por ADB (Para TVs con Menú Bloqueado)

*Utiliza este método únicamente si una TV genérica tiene el menú de permisos bloqueado de fábrica.*

## Paso 1: Ver la IP de la TV en 5 segundos

- En la TV ve a **Ajustes**  → **Red e Internet (o Wi-Fi)** → Toca tu red y copia la **Dirección IP** (ej: 192.168.1.45).

## Paso 2: Activar Opciones de Desarrollador en la TV

- Ve a **Ajustes** → **Información (Acerca de)** → **Número de compilación** y presiona el botón **OK 7 veces seguidas**.
- Entra a **Opciones de desarrollador** y activa «**Depuración de red / USB**».

## Paso 3: Enviar el comando desde tu celular

- En tu celular (mismo Wi-Fi), instala la app gratuita «**Bugjaeger**» o «**Remote ADB Shell**».
- Ingresa la IP de la TV y pulsa **Connect** (en la TV saldrá un aviso, dale *Aceptar*).
- En la consola de comandos de tu celular, pega esta línea y presiona Enter:

```
appops set com.aistudio.barberturnostv.kxmpzq SYSTEM_ALERT_WINDOW allow
```

## 5. Preguntas Frecuentes y Garantías

- ✅ **Pantalla Siempre Activa:** La app incluye FLAG\_KEEP\_SCREEN\_ON para que la TV nunca se apague ni entre en reposo durante el horario laboral.
- ✅ **Hora Exacta de Bolivia (UTC-4):** Con el módulo TimeUtils oficial de Bolivia, las horas de entrada nunca tendrán desfase.
- ✅ **Optimización para TVs Básicas:** Fotos muestreadas a 120px para no consumir más de 100 KB de RAM, garantizando fluidez total en TVs de 1 GB de RAM.