HD-PLM / 质量部

质量部软件操作 SOP

来料检验 · 过程检验 · 样机报告

质量岗位

检验事实 → 照片与报告
异常处置 → 复验留档



适用 HD-PLM 4.3.0 · 2026.11

一条记录的完整办理顺序

1

选择项目

核对项目编号、型号与实物

2

保存草稿

填写检验依据、实测值和判定

3

上传依据

现场照片；样机还需分析报告

4

提交与跟进

异常处理后记录复验结论

质量异常只作提醒，不拦截项目阶段；项目负责人继续按原流程推进。

先开通质量岗位，再维护记录

岗位	进入方式	负责内容
质量人员	注册选择质量类部门；管理员审核后登录	维护所有未结项项目的质量记录
管理员	系统设置 → 账号与部门	开通质量账号、维护部门与记录
项目负责人 / 生产 / 主管	项目 → 质量记录	在各自项目权限内查阅；阶段由项目负责人推进

注册不能自行申请管理员。注册使用本人密码；管理员创建账号首次登录按提示改密。

进入质量管理，先找对应项目



1. 按编号、型号或负责人搜索
2. 点击项目卡片进入记录列表
3. 卡片显示记录数与待处理异常

不要凭电机类型判断实物归属：相同类型可能对应多个项目。

来料检验先写清物料和批次



1. 填写供应商、物料编码与批次
2. 填来料数量、检验数量和日期
3. 写标准、实测结果及真实判定

检验数量须大于零且不超过来料数量；检验日期不能填未来日期。

保存、留照，再提交来料记录



1. 保存草稿后上传标识与外观照片
2. 不合格或待确认须写跟进安排
3. 提交后在列表核对状态与异常

列表可筛选草稿、已记录、异常待处理或已作废，快速找到尚未办结的事项。

过程检验定位到工序与实物



1. 填零件 / 整机编码、工序与批次
2. 逐项记录限值、实测值及判定
3. 上传工序、测量及异常近照

示例：径向跳动要求 ≤ 0.03 mm，记录实际测量值，不能只写“合格”。

样机报告必须有分析和结论



1. 核对样机、报告编号和电机编码
2. 上传报告，填写数据对比分析
3. 选择报告结论，再提交记录

样机提交须同时有现场照片和报告。存在未通过报告时，检验结论不能选“合格”。

手机到现场，直接拍照上传



1. 打开可访问的系统地址并登录
2. 质量管理 → 项目 → 草稿
3. 拍照或相册多选，核对说明后上传
4. 确认全部成功，再离开页面

每批最多 20 张，自动缩小大图；保留原片。手机不能用 localhost 访问电脑上的系统。

异常关闭时填写处置与复验



1. 先提交异常记录，保留原判定
2. 填写处置措施、依据与复验结果
3. 确认关闭异常后，列表显示已关闭

关闭异常不把原“不合格”改成“合格”；措施已执行但未复验，不能当作处理完成。

修订报告时保留原件与原因

1

撤回编辑

已提交记录先说明修改原因

2

维护资料

旧版说明原因归档；上传新版

3

重新提交

核对照片、报告分析与结论

4

追溯历史

查看修改与上传记录及原附件

重复或错误记录可说明原因作废，不直接删除。多人编辑冲突时读取最新版本并核对。

项目负责人看同一份质量台账



1. 项目内“质量记录”查看三类资料
2. 在阶段记录引用报告编号与结论
3. 需要跨部门整改时引用原记录建问题

质量记录不会自动创建阻拦流程的问题；原有阶段结论、交付和问题闭环要求继续有效。

常见情况这样处理

上传失败 / 登录过期

保留当前页与原照片，在照片区恢复登录并重试未确认项；成功项不会重复保存。

资料填错 / 报告换版

先撤回编辑，说明原因；旧附件归档，新附件上传。提交前核对最终依据。

项目找不到 / 已结项

核对项目编号与账号岗位；回收站项目不可见。已结项项目只读，未尽事项按交接安排跟进。

文件太大 / 格式不符

普通附件单个 ≤ 5 MB 。支持 PDF 、图片、DOCX 、 XLSX ； HEIC 照片先转 JPG 。

课件与流程文件在“流程与 SOP” 统一查看，可下载本部门 PPT / PDF 。

练习：完成一次检验与复验

1. 建立一条来料记录，填明物料、批次和检验依据。
2. 保存草稿，上传现场照片，提交一次不合格判定。
3. 补充处置和复验结论，关闭异常，查看原判定与历史。
4. 建立样机报告，上传文件并完成分析，核对后提交。

交付标准：找得到实物、看得到依据、读得懂结论、查得到修改历史。