

7 通电试运行及测量

7.1 通电试运行

7.1.1 照明系统通电试运行时,应检查下列内容:

- 1 灯具控制回路与照明配电箱的回路标识应一致;
- 2 开关与灯具控制顺序相对应;
- 3 风扇运转应正常;
- 4 剩余电流动作保护装置应动作准确。

7.1.2 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为 24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为 8h。所有照明灯具均应开启,且每 2h 记录运行状态 1 次,连续试运行时间内无故障。

7.1.3 有自控要求的照明工程应先进行就地分组控制试验,后进行单位工程自动控制试验,试验结果应符合设计要求。

7.1.4 照明系统通电试运行后,三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡,其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的 115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的 85%。

7.2 照度和功率密度值测量

7.2.1 当有照度和功率密度测试要求时,应在无外界光源的情况下,测量并记录被检测区域内的平均照度和功率密度值,每种功能区域检测不少于 2 处。

1 照度值不得小于设计值;

2 功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定或设计要求。

7.2.2 照度测量时应待光源的光输出稳定后进行测量,并符合下列规定:

- 1 白炽灯需燃点 5min;
- 2 荧光灯需燃点 15min;
- 3 高强气体放电灯需燃点 30min;
- 4 新安装的照明系统,宜在燃点 100h(气体放电灯)和 10h(白炽灯)后再测量其照度。

7.2.3 室内照度测量宜采用准确度为二级以上的照度计;室外照度测量宜采用准确度为一级的照度计,对于道路和广场的照度测量,应采用能读到 $0.1lx$ 的照度计。

7.2.4 照度和功率密度值测量应作记录,记录内容包括:

- 1 测量场所名称;
- 2 标有尺寸的测试点布置图;
- 3 各测量点的照度值;
- 4 平均照度计算结果;
- 5 光源、功率、灯具型号规格、镇流器类型、总灯数、总功率、照明功率密度;
- 6 灯具布置方式及安装高度;
- 7 测量时电源电压;
- 8 照度计型号、编号、检定日期;
- 9 测量点高度;
- 10 测量日期、时间、测量人员姓名。

7.2.5 照明质量有特定要求的场所,应委托有资质的专业检测机构进行检测。