Test Senaryoları

Kalabalık Binalarda Yangın Tespiti ve Yapay Zekâ Destekli Müdahale Asistanı · Belge 06 · Hazırlayan: Gizem · Ekim 2026

Test senaryosu, bir kabul kriterinin elle çalıştırılabilir hâlidir. Aşağıdaki 15 test, 12 kabul kriterinin (KK-01 ... KK-12) hepsini kapsar. Senaryo adları: S1 normal gün, S2 yanlış alarm, S3 gerçek yangın.

TS No	İlgili KK	Ön koşul	Adımlar	Beklenen sonuç
TS-01	KK-06	Uygulama açık, günlük boş.	1. Kenar çubuğundan "S1 Normal"i seç. 2. "Senaryoyu Başlat" düğmesine bas. 3. Senaryo bitene kadar ekranı izle.	Hiçbir saniyede ŞÜPHELİ ya da DOĞRULANMIŞ görünmez, kutu hep yeşil NORMAL kalır. Günlükte alarm olayı yoktur.
TS-02	KK-02	Uygulama açık, günlük boş.	1. Kenar çubuğundan "S2 Yanlış Alarm"ı seç, "Senaryoyu Başlat" düğmesine bas. 2. Sensör değerleri yükselene kadar bekle. 3. İlk 60 saniye boyunca hiçbir düğmeye basmadan seviyeyi izle.	Sensör yükselince seviye ŞÜPHELİ olur. Kamera doğrulaması gelmediği için ilk 60 saniye içinde DOĞRULANMIŞ'a atlamaz.
TS-03	KK-01	S2 çalışıyor, seviye ŞÜPHELİ'ye düşmüş.	1. ŞÜPHELİ kutusu görününce geri sayımı izle. 2. 60 saniye boyunca Onayla ve Reddet düğmelerine basma.	60 saniye dolunca seviye otomatik olarak DOĞRULANMIŞ olur. Olay zaman damgasıyla günlüğe yazılır.
TS-04	KK-01	S2 çalışıyor, seviye ŞÜPHELİ, geri sayım sürüyor.	1. Geri sayım yaklaşık 50. saniyeye gelince "Reddet — yanlış alarm" düğmesine bas. 2. 60. saniyeyi geçene kadar ekranı izle.	Geri sayım durur, seviye NORMAL'e döner, otomatik yükselme olmaz (sınır durumu).
TS-05	KK-03	Asistan paneli açık (S3 çalışıyor, seviye DOĞRULANMIŞ).	1. Soru kutusuna "Helikopter pisti nerede?" yaz, gönder. 2. Aynı şekilde Ecem'in test setindeki diğer 4 bilinmeyen soruyu da sor.	Her birinde asistan "Bu konu bilgi tabanında kayıtlı değil, itfaiyenin talimatına uyun" der, tahmin ya da uydurma cevap vermez.
TS-06	KK-04	S3 çalışıyor, seviye DOĞRULANMIŞ.	1. Müdahale Asistanı bölümünü aç. 2. Her prosedür adımına tek tek bak. 3. Asistana bilgi tabanında olan bir soru sor (örn. "Yangında asansör kullanılır mı?").	Her adımın yanında yönetmelik madde numarası görünür. Asistanın cevabı kaynak madde numarasıyla verilir.
TS-07	KK-05	Üç senaryodan en az biri oynatılmış.	1. Sayfanın altındaki olay günlüğü tablosunu aç. 2. Her satırın zaman sütununa bak.	Tüm olay satırlarında zaman damgası vardır, boş zaman hücresi yoktur.
TS-08	KK-05	Günlükte en az bir olay var.	1. "Günlüğü CSV indir" düğmesine bas. 2. İnen dosyayı aç.	CSV dosyası iner, tüm olaylar zaman damgalıdır ve ekrandaki tabloyla aynı sayıdadır.
TS-09	KK-07	Uygulama açık.	1. Kenar çubuğundan "S3 Gerçek Yangın"ı seç, "Senaryoyu Başlat" düğmesine bas. 2. Hem sensör hem kamera olasılığı yükselene kadar izle.	Sensör ve kamera olasılığı ikisi de 0,80'in üzerine çıkınca seviye DOĞRULANMIŞ olur.
TS-10	KK-07	S3 çalışıyor, günlük açık.	1. S3 senaryosunu baştan sona oynat. 2. Günlükte duman ve alev sinyali zamanlarına bak.	Duman sinyali zamanı alev sinyali zamanından önce görünür (erken tespit kanıtı).

TS No	İlgili KK	Ön koşul	Adımlar	Beklenen sonuç
TS-11	KK-08	S2 çalışıyor, seviye ŞÜPHELİ.	1. "Reddet — yanlış alarm" düğmesine bas. 2. Seviyeye ve günlüğe bak.	Seviye NORMAL'e döner. Günlüğe olay "yanlış alarm" olarak, zaman damgasıyla yazılır.
TS-12	KK-09	S3 çalışıyor, asistan paneli açık, ilk adım görünüyor.	1. "Tamamlandı" düğmesine basmadan ekranda ikinci adımı ara. 2. İlk adımda "Tamamlandı" düğmesine bas.	Düğmeye basmadan ikinci adım görünmez. Bastıktan sonra ikinci adım görünür.
TS-13	KK-10	Uygulama açık, ekran kaydı açık.	1. S3 senaryosunu başlat. 2. Ekran kaydında her saniyelik sensör ve kamera verisinin seviyeye yansıma süresine bak.	Birleşik karar (seviye kutusu) her veri satırından en geç 2 saniye sonra güncellenir.
TS-14	KK-11	S3 çalışıyor, seviye DOĞRULANMIŞ.	1. Müdahale Asistanı'nda itfaiye bildirimini tetikle. 2. Günlüğe bak.	Günlüğe "112 ARANDI (SİMÜLASYON)" yazılır. Gerçek bir arama yapılmaz.
TS-15	KK-12	Büşra'nın sensör notebook'u (02_sensor_modeller) çalışır durumda.	1. Notebook'u aç. 2. Test setinde recall hesabını çalıştır.	Test setinde yangın tespitinde recall en az 0,95 çıkar.

Not: Gerçekleşen sonuç ve Durum (GEÇTİ ya da KALDI) sütunları test_senaryolari.xlsx dosyasındadır ve test koşusunda doldurulacaktır.