

Titre : Configuration de la synchronisation LDAP dans GLPI

1. Introduction

GLPI permet d'intégrer un annuaire LDAP (comme Active Directory) pour faciliter l'authentification des utilisateurs et la gestion des droits. Cette documentation détaille les étapes nécessaires pour configurer cette synchronisation.

2. Configuration du serveur LDAP dans GLPI

1. Connexion à GLPI

- a. Se connecter en tant qu'administrateur sur l'interface web de GLPI.



2. Ajout d'un serveur LDAP

- b. Cliquer sur **Ajouter un serveur LDAP**.
- c. Renseigner les informations suivantes :
 - i. **Nom** : (exemple : AD-GLPI)
 - ii. **Hôte** : Adresse IP ou nom du serveur AD
 - iii. **Port** : 389 (LDAP) ou 636 (LDAPS sécurisé)
 - iv. **Base DN** : DC=mondomaine,DC=local (ajustez selon votre domaine)
 - v. **Filtre utilisateur** : (sAMAccountName=%u) (pour authentifier les utilisateurs avec leur identifiant AD)
 - vi. **Compte de liaison** :
CN=AdminGLPI,CN=Users,DC=mondomaine,DC=local
 - vii. **Mot de passe** : Mot de passe de l'utilisateur de liaison

2. Test de connexion

- a. Cliquer sur **Enregistrer**, puis **Tester la connexion LDAP** pour vérifier la communication avec l'AD.

b.


3. Synchronisation des utilisateurs

1. Activer l'importation des utilisateurs

- Aller dans **Configuration > Authentification > LDAP**.
- Cocher **Activer l'importation automatique des utilisateurs**.

2. Configuration des groupes (facultatif)

- Associer les groupes AD aux profils GLPI pour gérer les droits.
- Exemple :
 - CN=Techniciens,CN=Users,DC=mondomaine,DC=local → Profil **Technicien** dans GLPI.



Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe [Mot de passe oublié ?](#)

Source de connexion

☒ Se souvenir de moi

4. Vérification et tests

- Tester la connexion avec un compte utilisateur AD sur l'interface GLPI.
- Vérifier que l'utilisateur est bien importé dans **Administration > Utilisateurs**.
- S'assurer que les droits et groupes sont bien appliqués.

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
AS	asa				Oui
GL	glpi				Oui
S	glpi-system	Support			Oui
G	GLPI2				Oui
NO	normal				Oui
PO	post-only				Oui
TE	tech				Oui
T	test				Oui
U	user				Oui