Detection des erreurs

→ Polynome degre n-1 : P(x)

→ Source et destinataire choisissent un meme poly G(x)

→ P' : $P'(x) = P(x) \times X^K$ K: le degre de G(x) (ajouter K zeros a la fin du Msg)

→ Deviser P'(x) par G $P' = Q(x) * G(x) + R(x)$

→ le nv msg a envoyer $T(x) = P'(x) - R(x) = P' + R$

MSg = 110100100 $P(x) = 1x^8 + 1x^7 + 0x^6 + x^5 + 0x^4 + 0x^3 + x^2 + 0x^1 + 0x^0$

$G = x^4 + x^3 + x + 1$ $P(x) = x^8 + x^7 + x^5 + x^2$

G = 11011 $P' = P \times x^{D(G)}$

P' = 110100 1000000

P' | G

```
XOR  110100 100 0000 | 1101
     11011
     000010000
XOR      11011
     0000010110
XOR       11011
          0010100
            11011
            011110
             11011
             00101
               Reste = CRC
```

P' + R = Message

P' + R = 110100100 0101 (Reste)

```
110100100 0101 | 11011
11011
000010100
    11011
    011110
     11011
     0010110
       11011
       011011
        11011
        00000  → Reste des zeros لازم يكون
```