

Projet d'un système photovoltaïque à suivi mono-axe d'une puissance nominale de 62,335 MW situé dans la commune de Manciano (GR), dans la localité de Poggio Contino et travaux de raccordement associés au RTN proposé par Iberdrola Renovables Italia S.p.A. (ID 7543)	

✓ Annexe II, point 2	« Installations relatives : [...] aux systèmes photovoltaïques pour production d'électricité avec puissance globale supérieure à 10 MW"
- Annexe II-bis, point/lettre ____	
- Annexe III, point/lettre ____	
- Annexe IV, point/lettre ____	

La production d'énergie à partir de sources renouvelables et la recherche d'alternatives à l'utilisation de combustibles fossiles constituent une réponse de plus en plus importante à la problématique du développement économique durable et de la lutte contre changements climatiques. Le projet proposé s'inscrit dans le cadre du développement de la filière photovoltaïque, al qui est désormais largement reconnue comme ayant une importance significative parmi les technologies qui exploitent les sources de énergie renouvelable. Par décret n.0000258 du 02/08/2024 la Direction générale des évaluations environnementales du ministère de l'Environnement et de la Sécurité Énergétique, compte tenu de l'Avis no. 123 du 02/02/2023 du La Commission Technique du PNRR · PNIEC, a émis un avis positif sur la compatibilité environnementale du « Projet d'un système photovoltaïque à suivi mono-axe d'une puissance nominale de 62,335 MW situé dans la commune de Manciano (GR), dans la zone de Poggio Contino" et les travaux de raccordement associés au RTN. Le Plan Technique des Travaux approuvé par Terna S.p.A. le 31/05/2024 (protocole 58884), cependant, présente quelques légères modifications par rapport au projet de raccordement au NTG de la centrale présenté par Promoteur en cours de dépôt de la demande d'ouverture de la procédure qui a eu lieu le 20/10/2021 composé de : - léger mouvement du poste électrique utilisateur et de la zone commune : dans le projet présenté, le SSEU et la zone commune étaient situés au sud du SE Terna 'Maccabove' alors qu'ils faisaient partie du projet. approuvés sont situés à l'est de celui-ci. Dans les deux cas, la SSEU et l'espace commun sont adjacent au nouveau SE Terna « Maccabove » ; - légère modification du SE Terna pour la transformation du NTG 380/132 kV 'Maccabove' et réorganisation des accès associés. Par rapport au projet autorisé, le P.T.O. approuvé par Terna introduit petits ajustements du périmètre extérieur de la transformation ES qui ne le modifient cependant pas forme, taille et emplacement de manière significative ; - en ce qui concerne les raccordements nécessaires à l'insertion de la nouvelle entrée SE 380/132 kV sur la ligne 380 kV RTN « Montalto-Suvereto », la P.T.O. l'approbation prévoit l'introduction de deux nouvelles connexions aériennes intermédiaires	

du type « pylône 380 kV en ST type MT » et un léger mouvement des liaisons aériennes de type « pylône 380 » kV en DT type CD· déjà prévu.

Les variations précitées n'interfèrent pas avec les zones sensibles et n'entraînent pas d'impacts significatifs sur matrices environnementales et paysagères interférées.

Pour la représentation cartographique du projet, veuillez vous référer au document : « Évaluation préliminaire conformément à l'art. 6, c.9 Décret législatif 152/2006 - Pièce jointe cartographique (code MNT-VAR-TAV-03-00) transmise.

Le projet d'installation photovoltaïque « Manciano » relève de la municipalité de Manciano (GR), dans la zone de Poggio. Contino tandis que les travaux de connexion au RTN relèvent de la municipalité de Manciano (GR) dans la localité Maccabée ci-dessus.

Actuellement, les terres affectées par le projet ont un usage agricole et sont caractérisées par des terres arables. extensif en alternance avec prairies-pâturages. L'agroécosystème d'insertion est mal équipé infrastructures écologiques à l'exception des formations accompagnant le réseau hydrographique gravé : le projet il n'interfère pas avec ces formations ni avec d'autres végétations naturelles.

Le projet n'interfère pas ou est situé à proximité d'Espaces Naturels Protégés, de sites du Réseau Natura 2000 ou autres éléments du patrimoine naturaliste-environnemental défini conformément au L.R. 30/2015.

Le projet n'interfère pas avec les atouts paysagers conformément à l'art. 134 du décret législatif. 42/2004, biens protégés par la partie II du décret législatif 42/2004 ni d'autres éléments du patrimoine historique et culturel.

Vous trouverez ci-dessous un résumé descriptif du projet, vous renvoyant aux documents suivants pour plus d'informations pièces jointes :

C20007S05-OR-RT-00-01 - Rapport technique général
C20007S05-OR-PL-11-02 - Planimétrie générale sur Ortofoto
C20007S05-OR-PL-10-02 - Planimétrie générale sur CTR
C20007S05-OR-PL-09-02 - Plan général sur papier IGM

Disposition électromécanique

Le nouveau SE de Manciano sera composé d'une section 380 kV, d'une section 132 kV et sera installé n. 2 Autotransformateurs (ATR) 380/132 kV, avec disposition électromécanique mesurant 188,6x219 m.

La section 380 kV sera de type unifié TERNA avec isolation par air et sera composée de :

- n° 01 système à double barre ;
- n° 02 stalles de ligne ;

- n° 02 baies primaires ATR ;
- n° 01 stalle à barres parallèles ;
- N° 01 stands de ligne disponibles.

Chaque "montée de ligne" (ou "support de ligne") sera équipée de sectionneurs de jeu de barres verticaux, d'un disjoncteur SF6, sectionneur de ligne horizontale avec lames de mise à la terre, TV et CT pour protections et mesures et parafoudres surtension. Les « montées de jeu de barres parallèles » seront équipées de sectionneurs de jeu de barres verticaux, Interrupteur SF6 et CT pour protection et mesures.

Les lignes associées reposeront sur des supports de portail d'une hauteur maximale de 21 m, la hauteur maximale du les autres parties du système (jeu de barres 380 kV) mesureront 11,80 m.

La section 132 kV sera de type unifié TERNAL avec isolation par air et sera composée de :

- n. 01 système à double barre ;
- n. 01 décrochage en ligne ;
- n. 01 stalle de jeu de barres parallèle ;
- n. 07 stands en ligne disponibles ;
- n. 02 stalles secondaires ATR.

Chaque "montée de ligne" (ou "support de ligne") sera équipée de sectionneurs de jeu de barres verticaux, d'un disjoncteur SF6, sectionneur de ligne horizontale avec lames de mise à la terre, TV et CT pour protections et mesures et parafoudres surtension. Les stalles avec arrivée de câbles seront également équipées de parafoudres.

Les « montées de jeu de barres parallèles » seront équipées de sectionneurs de jeu de barres verticaux, de disjoncteur SF6 et de TC. pour la protection et les mesures.

Les lignes associées reposeront sur des supports de portail d'une hauteur maximale de 15 m, la hauteur maximale du les autres parties du système (jeu de barres 132 kV) mesureront 7,50 m.

De plus, dans la section 132 kV, un trio de Transformateurs de Puissance Inductifs (T.I.P.) 132/0,40 sera installé kV de 3x125kVA, afin de garantir une alimentation BT 400V aux services auxiliaires de la Station en cas de mauvais service de la part du distributeur local.

Entre les sections 380 kV et 132 kV, n. 02 ATR 380/132kV de 400 MVA.

Services auxiliaires

Les Services Auxiliaires (A.S.) du nouveau SE seront conçus et mis en œuvre en référence aux normes en vigueur des centrales électriques AT TERNAL.

Ils seront alimentés par des transformateurs MT/BT issus du réseau MT local et intégrés par un groupe électrogène. secours qui assure l'alimentation électrique des services essentiels en cas de manque de tension aux barres des principaux panneaux BT.

Les utilités fondamentales (protections, commandes d'interrupteurs et sectionneurs, signaux, etc.) seront alimenté en courant continu 110 V via des batteries tamponnées par des redresseurs.

De plus, dans la section 132 kV, un trio de Transformateurs de Puissance Inductifs (T.I.P.) 132/0,40 sera installé kV de 3x125kVA, afin de garantir une alimentation BT 400V aux services auxiliaires de la Station en cas de mauvais service de la part du distributeur local.

Système terrestre

Le réseau au sol SE affectera la zone clôturée de l'usine. Le système disperseur et les connexions la même chose à l'équipement sera faite selon l'unification TERNAL pour les stations 380 kV et donc dimensionné thermiquement pour un courant de défaut de 63 kA pendant 0,5 sec.

Dans les points soumis à un gradient potentiel plus important, les dimensions du maillage seront convenablement épaissis, tout comme les mailles de la zone d'équipement seront épaissies pour limiter les problèmes de compatibilité électromagnétique. Tous les équipements seront connectés au disperseur à l'aide de quatre cordons en cuivre d'une section de 125 mm².

Afin de contenir les gradients près des bords du système sol, les maillages périphériques ils auront des dimensions suffisamment petites et des bords arrondis.

Bâtiments

Les bâtiments sont conçus pour une durée de vie nominale de 50 et une classe d'utilisation de 1.

- : il sera composé d'un corps de dimensions en plan de 20,80 x 11,80 m et d'une hauteur hors sol de 4,65 m. Le bâtiment contient les panneaux de commande et de contrôle de la station, les équipements téléopération et transporteurs, bureaux et toilettes pour le personnel de maintenance, ainsi qu'un entrepôt.

La construction sera de type préfabriqué (structure porteuse constituée de piliers préfabriqués en béton armé, panneaux de remplissage préfabriqués en béton armé, finition extérieure avec enduit de quartz) ou, lorsque ce n'est pas le cas possible, de type traditionnel avec structure en béton armé. et remplissages en maçonnerie de briques recouverts de plâtre de nature civile. Le revêtement du toit plat sera correctement isolé et imperméabilisé. Les luminaires ils seront en aluminium anodisé naturel. Des matériaux isolants adaptés au fonctionnement seront utilisés de la région.

- : il aura un plan rectangulaire, de dimensions 15,2 x 11,8 m et hauteur hors sol de 4,65 m. Il abritera les batteries, le M.T. panneaux. et B.T. à DC et c.a. Pour l'alimentation électrique des services auxiliaires. Pour le type de construction, ce qui est décrit pour le bâtiment Commandes s'applique.
- : il aura un plan rectangulaire, avec des dimensions de 16 x 11 m et une hauteur hors sol de 6,5 m. Les équipements de rechange et les équipements, y compris les plus gros, seront conservés dans l'entrepôt. Pour le type de construction, ce qui est décrit pour le bâtiment Commandes s'applique.
- : il sera destiné à abriter les panneaux contenant les Dispositifs Généraux et les panneaux d'arrivée de ligne et où seront situées les deux lignes électriques moyenne tension pour les services auxiliaires de la gare et livraisons de systèmes de télécommunications. Il est prévu de construire un bâtiment constitué à partir de trois structures préfabriquées de dimensions en plan de : a) Cabine d'accouchement MT1 de dimensions 6,7 x 2,5 m avec une hauteur de 3,2 m composé de n. 2 compartiments, le premier servant au Distributeur pour la livraison du premier Alimentation MT et le second comme compartiment compteur accessible des deux côtés (Côté interne TERNA/Distributeur côté extérieur) ; b) Cabine de point de livraison TERNA de dimensions 7,6 x 2,5 m avec hauteur 2,7 m composé de n. 3 compartiments (les deux premiers compartiments externes contiendront les cellules MT des Appareils Généraux pour les alimentations MT, le troisième compartiment central sera le point de livraison des services télécommunications (TLC) nécessaires à la gestion à distance de la Station. Ce dernier aura accès depuis côté extérieur de la station pour permettre une intervention autonome du responsable de zone TLC) ; c) Cabine Livraison MT2 d'environ 6,7 x 2,5 m avec une hauteur de 3,2 m de la même manière que la cabine de livraison MT1 pour le livraison d'une éventuelle deuxième alimentation MT. Les locaux des points de livraison seront équipés de portes incassable en fibre de verre avec ouverture vers l'extérieur du poste électrique jusqu'à riguarda gli accessi ai fornitori dei servizi di energia elettrica e TLC.
- : il y aura 2 ATR triphasés de 400 MVA. Ces machines auront un contenu de liquide isolant dépassant 1 m³ donc, à des fins de prévention des incendies, cela sera fait pendant la phase de construction concevoir et réaliser le système de prévention des incendies conformément à la législation en vigueur. Le bâtiment il sera constitué d'un corps unique de 8,10 m de long, 3,60 m de large et haut, à l'extrados de la toiture couverture, à 3,20 m du niveau carré et servira à abriter le système de pressurisation. De la D'un point de vue structurel, le bâtiment est composé d'un réservoir souterrain avec une dalle supérieure en béton renforcé, surmonté de poutres, piliers et planchers réalisés sur place (ou préfabriqués) en béton armé. Là la toiture, en béton armé coulé sur place (ou préfabriquée) sera du type plat surmonté d'un couche d'isolation thermique et une chape pour les talus (environ 2%) avec gaine d'étanchéité. Là la finition extérieure des murs et de la toiture sera identique à celles envisagées pour le bâtiment MT et TLC. Là La surface couverte est d'environ 30 m² pour un volume d'environ 96 m³.
- : ils sont destinés à abriter les panneaux de protection, de contrôle et de contrôle contrôle périphérique ; ils seront au nombre de 13 et auront un plan rectangulaire avec des dimensions extérieures d'environ 2,4 x 4,8 m et hauteur du sol de 3 m. Chaque kiosque aura une surface couverte de 11,5 m² et un volume de 3,5 m³. La structure sera préfabriquée avec des panneaux.

Réseau d'évacuation des eaux pluviales

La future station disposera d'un réseau de collecte des eaux de pluie tombant sur les surfaces revêtements imperméables, comme les routes asphaltées et les toits des bâtiments. Le réseau sera composé de puits de collecte en béton et tuyaux en PVC.

Les zones en correspondance avec les équipements électriques HT seront créées avec des surfaces drainantes, fini en gravier de manière à réduire la quantité d'eau livrée au récepteur municipal conformément à la quantité prévu par l'art. 113 du décret législatif 152/06 et modifications ultérieures. ainsi que les dispositions d'application régionales.

Dans le quartier de la gare, les collecteurs seront positionnés sur l'axe de la voirie interne de la gare qui, à travers des puits, des drains et des canalisations, ils permettront d'acheminer l'eau de la plateforme et du toit des bâtiments dans une seule canalisation située en correspondance avec la route d'accès principale. D'ici le

les eaux sont déversées dans le plan d'eau récepteur situé à quelques mètres de la limite ouest de la zone gare.

Au pied du mur de soutènement côté sud se trouve un canal pour recueillir les eaux de drainage. qui sont à leur tour acheminées vers le réseau de collecte des eaux blanches.

Quant à l'eau qui sera mise dans les fondations de l'ATR, elle viendra préalablement traité par un système de filtrage spécial avant d'être introduit dans le réseau de collecte d'eaux vives.

Système de récupération des eaux pluviales des fondations des machines de la station

Les nouvelles machines de la station seront placées sur des fondations de dimensions appropriées qui, en plus d'assurer la fonction statique évidente, sont également conçus avec la fonction de constituer un "réservoir" capable de recevoir l'huile contenue dans la machine en cas de fuite due à un défaut. Dans des conditions normales exercer les réservoirs de fondation individuels (chacun plus grand que la machine concernée) collectera l'eau météores qui tomberont directement sur leur surface libre ou indirectement après avoir mouiller les voitures ; ces réservoirs seront également partiellement remplis de matériaux inertes (cailloux). dimensions appropriées) avec fonction de barrière coupe-flamme entre l'huile collectée dans le réservoir et l'atmosphère cas de panne de machine et d'incendie.

Pendant le fonctionnement normal de la station et des transformateurs, l'eau de pluie ne pénètre pas contact avec l'huile isolante des transformateurs contenus à l'intérieur. Après le premier transport dans le réservoir-fondation des machines individuelles, l'eau de pluie continuera par s'écouler naturellement dans une seule deuxième réservoir de collecte souterrain (unique pour toutes les machines) équipé de capteurs de détection d'huile et sondes de niveau. Grâce à une pompe de drainage anti-émulsion, l'eau sera acheminée d'ici vers une plus grande sécurité environnementale, dans un déshuileur, pour ensuite être acheminé par gravité, via des canalisation, au réseau d'évacuation des eaux pluviales de la station.

En cas de panne, avec fuite d'huile isolante d'une des machines, les capteurs logés dans le réservoir L'accumulation détectera la présence d'huile, bloquant la pompe de relevage avec le interruption conséquente de l'écoulement de l'eau. Dans cette situation critique, une purge et un nettoyage seront effectués du réservoir d'accumulation par l'intermédiaire d'entreprises spécialisées agréées, afin de pouvoir garantir la récupération de son fonctionnalité normale.

Les liquides provenant des machines seront introduits à une extrémité du réservoir de collecte tandis que le leur vidange s'effectuera via une pompe installée à l'extrémité opposée du réservoir.

De cette manière, les liquides entrants seront soumis à un cheminement forcé, à travers une « zone de "calme" où une séparation gravimétrique aura lieu entre tout pétrole provenant du "réservoir de fondation", (mélangée à de l'eau, en cas de perte simultanément aux précipitations atmosphériques) et à l'eau de pluie déjà présent dans le réservoir de collecte.

La pompe de vidange aura un débit de ~ 15 m3/h avec un point de raccordement en bas du bac de récupération ; la pompe sera arrêtée à un niveau de liquide dans le réservoir supérieur au niveau correspondant au maximum volume d'huile pouvant s'écouler dans le réservoir lui-même (la pompe sera ainsi arrêtée avant de pouvoir aspirer n'importe quelle huile). Le système de commutateurs de niveau électroniques avec sondes résistives, capables de détecter la présence d'un un liquide non conducteur, tel que de l'huile isolante pour machines, constituera une garantie supplémentaire.

L'intervention du système susmentionné entraînera le blocage du démarrage de la pompe qui, dans des conditions normales, est attendu en atteignant le niveau de « volume libre minimum », avec pour conséquence l'inhibition de la possibilité rejet du réservoir de collecte.

Le réservoir de collecte, le système de pompage d'eau vers le séparateur d'huile, le séparateur d'huile lui-même seront équipé de capteurs d'alarme avec signalisation à distance au Centre de Contrôle à Distance, pour l'activation du personnel d'intervention d'urgence.

Les mesures adoptées et l'installation des équipements, telles que rapportées ci-dessus, garantissent la conformité de ce qui est prévu par l'art. 113 du décret législatif 152/06 tel que modifié ainsi que les dispositions régionales d'application.

Réseau d'évacuation des eaux usées

Les eaux usées provenant de l'évacuation des toilettes situées dans le corps bas du bâtiment intégré, Les commandes et SA seront acheminées vers la canalisation d'égout municipale (eaux usées) présente à l'ouest du quartier de la gare.

Le système sera dimensionné pour une présence de précaution de 20 personnes/jour. Il est souligné que, étant la nouvelle SE opérée à distance, la présence du personnel sera occasionnelle et limitée au cas d'interventions maintenance et pour l'exploitation locale en cas de perte du système de télétransmission. L'utilisation de les installations sanitaires seront donc ponctuelles et non continues.

Raccordement d'eau pour l'eau potable et les toilettes

Pour les toilettes de la gare, l'approvisionnement en eau potable est assuré via un raccordement à l'aqueduc. Là la dorsale d'adduction d'eau, totalement indépendante des autres services souterrains de la station, assurera l'entrée ligne au portail d'entrée principal de la gare afin de permettre l'installation, à partir de partie de l'organisme d'exploitation, du compteur d'eau approprié.

Équipement

Les principaux équipements composant les travées 380 et 132 kV sont : interrupteurs, sectionneurs, transformateurs. tension et courant, parafoudres, bobines de barrière pour la transmission de lignes électriques pour la transmission de signaux.

Éclairage et éclairage de secours

Afin de garantir la maintenance et la surveillance des équipements même la nuit, oui rend indispensable l'installation d'un système d'éclairage dans la zone de la gare où se trouvent les équipements et machines.

Par conséquent, n. 4 tours d'éclairage de hauteur 25 m, avec plate-forme fixe, réalisées avec profilé en métal à section tronconique, galvanisé à chaud et sera équipé d'une plateforme mobile pour faciliter son utilisation opérations d'entretien.

L'éclairage de secours sera réalisé avec des poteaux spéciaux de 2 m de haut.

Les poteaux seront placés le long de la clôture afin de respecter les distances imposées par la norme CEI 11-1 vers les parties sous tension.

Le système d'éclairage doit être allumé par une photocellule externe en marche

Étanche IP65 pour un allumage automatique de 50% des lampes en l'absence de lumière du jour (éclairage nuit). Les autres lampes seront allumées manuellement en cas de contrôles et d'entretien sur le Équipement AT.

Un projecteur LED typique aura un Flux lumineux : 35 000 lm Puissance : 250 W.

D'éventuels luminaires d'éclairage seront prévus sur les murs coupe-feu afin d'éviter les zones d'ombre proximité des machines de la gare. Un nombre suffisant de poteaux d'éclairage public sera fourni verre en résine avec profil à section tronconique de pyramide, h=9 m et luminaires installés sur les murs des pièces bâtiments. Les tours de phare auront une couronne mobile.

Routes intérieures et finitions

Les zones affectées par les équipements électriques seront finies avec du gravier, tandis que les les routes et aires de services destinées à la circulation interne seront pavées de liant et de mat d'usure en conglomerat bitumineux et délimité par des bordures préfabriquées en béton.

Clôture

La clôture périmétrique sera de type aveugle entièrement réalisée en béton armé ou en panneaux préfabriqué en béton, à 2,5 m de hauteur hors sol.

Itinéraires de câbles

Les tunnels pour les câbles seront en béton armé coulé sur place, ou préfabriqués avec housses de véhicule amovibles. Les canalisations pour câbles MT ou BT seront en PVC, série lourde. Le long du conduites et en correspondance avec les déviations de tracé, des puits inspectables seront insérés dimensions appropriées.

Couverture des transformateurs MT/BT

Les transformateurs MT/BT desservant la S.A. de la station seront installés sur une fondation en béton renforcé constitué d'une couverture isolante de type isolpack et de parois caillebotis métalliques amovibles de grandes dimensions 9,95 x 3,35 m avec une hauteur utile de 3 m.

Autres travaux

Les fondations des différents équipements seront réalisées en conglomerat de béton armé.

Pour la collecte et l'évacuation des eaux de pluie, un système de drainage superficiel sera créé qui conduira toute l'eau collectée dans deux premières cuves de pluie distinctes pour être ensuite transféré à un organisme récepteur compatible avec la législation sur la protection des

eaux. Les eaux usées des toilettes provenant du bâtiment du tableau seront collectées dans une zone spécifique réservoir à vidange périodique avec des caractéristiques adéquates.

Les nouvelles connexions garantissent la connexion aérienne de 380 kV entre le nouveau SE « Maccabove » et le réseau existant. Ligne électrique double triphasée de 380 kV appelée « Montalto · Suvereto ». Après l'achèvement de l'intervention, uniquement pour le circuit Est, les deux lignes électriques seront obtenues avec un simple triple circuit à 380 kV « Montalto · Manciano » et « Manciano · Suvereto ».

Travaux sur la ligne électrique double triphasée existante de 380 kV appelée « Montalto-Suvereto »

Ces interventions comprennent :

- installation de nouveaux supports n. 221S et 221S (type ED39 en double trio) ;
- démolition du support existant n. 221 (type MV39 en double trio) ;
- mise en tension des travées ouest entre le support existant 222, le nouveau support 221S, le nouveau support 221N et le support existant 220 ;
- mise en tension de la travée Est entre le support existant 222 et le nouveau support 221S ;
- mise en tension de la travée Est entre le nouveau support 221N et le support existant 220.

Construction de nouvelles liaisons aériennes en circuit simple 380 kV entre la travée Est de la ligne double Circuit triphasé 380 kV appelé « Montalto-Suvereto » et le nouveau SE « Maccabove »

La construction de deux nouvelles lignes électriques aériennes de 380 kV dans un seul circuit triphasé est prévue respectivement au Nord et au Sud du support existant no. 221 (type MV39 en double triade) qui devra être démolie. Les deux nouvelles connexions aériennes en un seul triple circuit à 380 kV seront constituées d'un support de sommet (type ED39 en double triade) et un support terminal (type CA36 en simple triade). Évidemment, les supports de sommet (type ED39 en double triphasé) seront partagés avec la ligne électrique existante en double triphasé à 380 kV appelé « Montalto-Suvereto ».

La distance entre deux appuis consécutifs dépend de l'orographie du terrain et de la hauteur utile des appuis. utilisé, dans des conditions normales en moyenne égale à environ 400 m.

Chaque phase électrique sera constituée d'un faisceau de 3 (trois) conducteurs reliés entre eux par des entretoises. Les conducteurs auront une hauteur du sol d'au moins 11,50 mètres, arrondi à celle-ci.

minimum prévu par l'art. 2.1.05 de l'Arrêté Ministériel du 16/01/1991.

La ligne électrique sera également équipée d'un/deux câbles de garde destinés non seulement à protéger la ligne électrique elle-même des rejets atmosphériques, pour améliorer la mise à la terre des supports.

Chaque corde de garde doit être équipée de boules de signalisation appropriées pour les lignes

Électrique HT conforme à la spécification technique Terna LIN_0000M805.

Les supports seront du type double et simple triple ferme à bases étroites, adaptés aux triples conducteurs · 31,5 mm, de différentes hauteurs selon les caractéristiques altimétriques du terrain, en éléments d'angle en acier galvanisé à chaud et boulonné. Ils auront une hauteur telle qu'ils garantissent, même en cas de déflexion maximale du locataire, la gratuité minimale prévue par la réglementation en vigueur ; la hauteur totale au-dessus du sol sera normalement inférieure à 61 m. Les supports seront équipés de défenses anti-montée.

Descrizione delle opere utente per la connessione - SSEU, Area Comune Produttori & Cavidotto

Les travaux de l'utilisateur pour la connexion au SE 'Maccabove' sont les suivants :

- Espace commun : Travaux de partage du stand dans la station avec d'autres producteurs ;
- Nouvel utilisateur de la transformation SSE 30/132 kV.

Afin de partager la travée SE-RTN 132 kV avec d'autres producteurs, un espace commun sera créé entre les producteurs. Cette zone sera composée d'un système monobar et d'un stand arrivée/départ ligne HT souterrain équipé des équipements de sectionnement, d'interruption de protection et de mesure appropriés. La connexion du SSE utilisateur Iberdrola au RTN sera réalisée via une connexion d'antenne a 132 kV avec le tronçon 132 kV du nouveau SE-RTN à 380/132 kV « Manciano », sous réserve de partage du stand dans la gare avec d'autres producteurs (à travers l'Espace Commun des Producteurs).

Caractéristiques de l'Espace Commun des Producteurs

L'espace commun sera essentiellement composé de : _____

- Quatre stands d'utilisateurs (un occupé et trois aménagés pour partager le stand avec d'autres producteurs), équipé de supports unipolaires pour le raccordement aux jeux de barres HT.
- Un système triade unique de jeux de barres HT ;
- Un stand de livraison/arrivée ligne HT souterraine du NTG avec mesures, protections, sectionneur et interrupteur de gare. Le quai de livraison/arrivée de la ligne HT souterraine est principalement constitué des éléments suivants : équipements : a) Transformateurs de courant et de tension avec supports, pour mesures et protections ; b) Garde-robe tri à proximité des TC et TV ; c) disjoncteur tripolaire 170 kV ; d) Triade de supports unipolaires disjoncteur de section ; e) Parafoudres avec compteurs de décharges ; f) Borne pour câble HT. Le système est complété par la section MT/BT qui sera composée de :
 - Tableaux MT 30 kV, équipés de : a) Compartiments de mesure ; b) Compartiments de protection générale ; c) Compartiment Trafo auxiliaires ;
 - Transformateur de services auxiliaires MT/BT 50 kVA 30/0,4 kV ;
 - Panneaux de services auxiliaires ;
 - Panneaux de compteurs fiscaux ;
 - Système de suivi et de contrôle ;
 - Local des compteurs ;
 - Commune de Producteurs Locaux.

Caractéristiques du SSEU Iberdrola

La station de transformation des utilisateurs reçoit l'énergie provenant du système photovoltaïque et l'élève à tension de 132 kV.

Elle sera composée de deux sections, en fonction des niveaux de tension : la partie moyenne tension, contenue l'intérieur de la cabine de la station et la partie haute tension constituée des équipements électriques avec isolation de l'air, située dans la zone extérieure du poste utilisateur.

La cabine de la gare sera composée des locaux contenant les tableaux MT avec les compartiments arrivée/départ lignes du système photovoltaïque, des compartiments pour alimenter le transformateur BT/MT des services auxiliaires cabine, des compartiments de mesure et de protection MT et du compartiment MT de raccordement au transformateur MT/AT, nécessaire à la connexion RTN.

Le poste de transformation se compose d'une cabine de transformation d'ascenseur. Le décrochage du transformateur est composé du matériel suivant :

- Transformateur élévateur MT/HT - 30/132 kV de 80/100 MVA, ONAN/ONAF ;
- Parafoudres pour réseaux 132 kV avec support ;
- Transformateurs de courant et de tension avec supports, pour mesures et protections,
- Armoire de commande à proximité des TC et TV ;
- interrupteur tripolaire 170 kV ;
- Sectionneurs tripolaires horizontaux 145-170 kV avec lames de mise à la terre.
- Tableaux MT 30 kV, équipés de : a) Compartiments de sectionnement des lignes de terrain ; b) Compartiments de mesure ; c) Compartiments de protection générale ; d) Compartiment auxiliaire ;
- Transformateur des services auxiliaires MT/BT 30/0,4 kV de 200 kVA ;
- Panneaux de services auxiliaires ;
- Panneaux de compteurs fiscaux ;
- Système de surveillance et de contrôle.

Bâtiments

À l'intérieur de la station de transformation, il y aura une cabine de station avec les éléments suivants caractéristiques générales. Il est destiné à contenir les panneaux de commande et de contrôle de la station, les équipements et transporteurs de téléopération, les bureaux et services pour le personnel de maintenance, seront composés de un corps de dimensions en plan de 34,65 x 6,7 m et d'une hauteur hors sol de 3,50 m.

La construction du bâtiment est traditionnelle avec une structure en béton armé. et remplissages en maçonnerie de briques recouvert de plâtre civil. La couverture du toit plat, convenablement isolée et imperméabilisée. Les cadres en aluminium anodisé naturel.

Un soin particulier est apporté à l'isolation thermique en utilisant des matériaux isolants adaptés au fonctionnement de la zone climatique et des valeurs minimales et maximales des coefficients globaux de dispersion thermique volumétrique, en le respect des règles énoncées dans la loi no. 373 du 04/04/1975 et mises à jour ultérieures ainsi que la Loi n. 10 du 01/09/1991 et ses règlements d'application ultérieurs.

Ce bâtiment contiendra les pièces suivantes :

- Local de l'appareillage MT ;

- espace bureau;
- Local de l'appareillage MT ;
- salle de trafic des services auxiliaires;
- panneaux de commande et protections locales ;
- serveur local.

Divers

Les fondations des différents équipements seront réalisées en béton armé.
 Les zones affectées par les équipements électriques seront finies avec du gravier, tandis que les routes et aires de services destinées à la circulation interne seront pavées de liant et de mat usure en béton bitumineux et délimité par des bordures en béton préfabriqué.
 Pour la collecte et l'évacuation des eaux de pluie, un système de drainage superficiel sera créé qui conduira toute l'eau collectée dans deux premières cuves de pluie distinctes pour être ensuite transféré à un organisme récepteur compatible avec la législation sur la protection des eaux.

Les eaux usées des toilettes provenant du bâtiment du tableau seront collectées dans une zone spécifique réservoir à vidange périodique avec des caractéristiques adéquates.

Pour l'entrée de la gare, il y aura un portail d'allée de 7,00 mètres de large et un portail piéton, tous deux insérés entre piliers et panneaux en béton armé.

La clôture périmétrique sera constituée de produits préfabriqués en béton, de type ouvert/fermé.

Pour l'éclairage extérieur de la Station, n. 4 tours d'éclairage à couronne mobile équipées de projecteurs orientables.

Bruit

Seule une machinerie statique est prévue dans la station qui constitue donc une source modeste de bruit. Dans tous les cas, la gare est construite conformément à la loi 26.10.95 n. 447, au décret du Premier ministre 01.03.91 et afin de contenir le bruit produit en dessous des limites fixées par l'arrêté du Premier Ministre du 14.11.97.

Goulottes de câbles HT

La goulotte HT de raccordement du SSEU à la transformation 'Maccabove' SE sera du type à isolation extrudée; chaque ligne électrique sera composée de trois câbles unipolaires placés dans une seule excavation. Nello une conduite sera également posée dans la même excavation pour le passage ultérieur du câble de télétransmission et/ou d'un tritube pour câble optique diélectrique.

Ci-dessous vous trouverez les principales caractéristiques techniques des câbles HT utilisés. Chaque câble d'alimentation un 132 kV sera constitué d'un conducteur compact en aluminium d'une section indicative d'environ 400 mm² blindage semi-conducteur tamponné sur le conducteur, isolation en polytène réticulé (XLPE), blindage semi-conducteur sur l'isolant, rubans en matériau hygro-expansible, gaine de cuivre longitudinalement revêtement en polyéthylène soudé avec graphitisation externe.

Considérant que la longueur de la ligne électrique souterraine HT en question peut être estimée à quelques centaines de mètres, ceci sera réalisé avec une seule section de câbles unipolaires.

La profondeur de pose des câbles dépend de la configuration du système et, sous réserve d'exigences différentes se référant au système spécifique ou aux demandes des organismes gestionnaires des emplacements routiers, doit se conformer à ce qui rapporté à la norme CEI 11-17.

Pour l'installation en question, la section d'installation est choisie en fonction des normes d'unification Terna auxquelles elle s'applique.

référence, en particulier, nous avons : 1. Type Section « A1 · Installation en terrain agricole · Câble trèfle 132 kV » : elle est réalisée avec une excavation d'une profondeur de 170 cm et d'une largeur de 70 cm, avec un lit de pose en béton maigre à résistivité thermique contrôlée, fiche technique TERNA UX LK50, épaisseur 10cm.

Une fois le câble posé, les dalles de protection en béton armé sont posées, fiche technique UX LK20/3 au 2 côtés et UX LK20/1 au-dessus, après remplissage de 40 cm de béton maigre à résistivité contrôlée.

Comme élément de signalisation supplémentaire, le filet doit être appliqué immédiatement au-dessus de la plaque de protection. en PVC orange de type délimitation chantier pouvant être remplacé par des tôles en fer strié 4+2mm.

Lors de la phase de remplissage avec un matériau inerte ou autre matériau approprié, il est nécessaire de poser environ 40 cm de profondeur du ruban de signalisation en PVC rouge.

- Vérification de l'éligibilité à l'AIE	_____
✓ ALLER	
- Autorisation d'exploitation	_____
Autres autorisations	
- _____	- _____
- _____	- _____
- _____	- _____

- Autorisation d'exploitation	_____
Autres autorisations	
✓ Autorisation unique conformément à l'art. 12 du décret législatif 387/2003, construction et exploitation de la plante	✓ Région Toscane
- _____	- _____

1.			2
1. Zones humides, zones riveraines, embouchures de rivières	☐	X	En référence au réseau hydrographique et direction ex L.R. 79/2012 (mise à jour DCR 25/2024), on constate que la sous-station électrique l'utilisateur tel qu'il est positionné à l'intérieur du Prise de force approuvé par Terna S.p.A. interfère avec le fossé identifiant IDRETLR79. Évalué que le fossé interféré est un drain champ qui draine le "baulaggio" du champ agricole, en accord avec le Présidium territorial hydraulique de Génie Civil Toscane Sud compétent, le Proposant a présenté demande de modification du réseau hydrographique et gestion ancien L.R. 79/2012 demandant la suppression des sections TS77430 et TS77431 du fossé interféré (id. IDRETLR79). Avec cette modification, attendue à l'occasion de semestriellement mise à jour de treillis hydrographique et gestion par la Région Toscane, viendra complètement éliminé les interférences générées par la relocalisation de la SSEU. Pour plus d'informations sur le sujet et pour représentation graphique et cartographique de ces interférence et comment la résoudre lui-même, veuillez vous référer aux documents : - Évaluation préliminaire ancien art. 6, c.9 Décret législatif 152/2006 · Rapport technique (cod. MNT-VAR-REL-01-00) - Évaluation préliminaire ancien art. 6, c.9 Décret législatif 152/2006 - Pièce jointe cartographique (code MNT-VAR-TAV-03-00) - Tableau de comparaison entre le projet autorisé et le projet modifié · cod. MNT-VAR-TAV-01-00 - Table d'état superposée entre le projet autorisé et le projet modifié · cod. MNT-VAR-TAV-02-00
2. Zones côtières et environnement marin	☐	X	Les modifications proposées n'entraînent aucune interférence avec les zones côtières ou les milieux marins, dont la distance minimale reste égale à env. 12km.
3. Zones montagneuses et forestières	☐	X	Les zones forestières les plus proches remontent à reliefs vallonnés situés au nord de la zone du projet éloigné env. 2,5km. Les changements proposés ne déterminer qu'il n'y a aucune interférence avec ces zones.

¹ Pour les zones/zones déclarées aux points 1 à 7, la définition, les données de référence et les sources associées sont de [Ci-joint](#) ans au décret ministériel n. 52 du 30.3.20 , point 4.3.

² Préciser le nom de la zone/zone et la distance à la zone du projet, en cas de réponse affirmative (tombe totalement/partiellement); en cas de réponse négative (cela ne s'applique même pas partiellement), fournissez quand même une brève réponse description et indiquer s'il est situé dans un rayon de 15 km de la zone du projet

			2
1:			
4. Réserves et parcs naturels, zones classées ou protégé par la législation national (L. 394/1991), zones classées ou protégés par la législation communautaire (sites de la Filet Nature 2000, directive 2009/147/CE et 92/43/CEE)	☐	X	Les modifications proposées n'entraînent aucune interférence avec les espaces naturels protégés, les sites du réseau Natura 2000 ou autres éléments patrimoniaux naturaliste-environnemental. Dans un rayon de 15 km de la zone du projet oui souligner: •ZSC - IT51A0030 - Lac aquatique Lago S. Floriano (9.7km) • ZSC ex SIC - IT51A0029 - Boschi delle Colline de Capalbio (9,8km) •ZSC ex SIC - IT6000001 - Fonds marins entre les bouches des rivières Chiarone et Fiora (13 km) •ZSC-ZPS - IT51A0019 - Cours supérieur de la rivière Fiora (9,5 km). •ZSC - IT6010018 - Côte au NW de l'embouchure du fleuve Fiora (11,6km) • ZSC - IT6010019 - Pian dei Cangani (11,4km) •ZSC - IT6010017 - Système fluvial Fiora Olpeta (3,4km) •ZSC - IT6010016 - Monts Castro (4,6 km) •ZSC - IT6010014 - Le Crostoletto (12km) • ZSC - IT6010013 - Selva del Lamone (11,7km) • ZSC - IT6010015 - Vallerosa (12km) • ZSC - IT6010040 - Monterozzi (8,5km) •ZSC - IT6010027 - Côte entre Tarquinia et Montalto di Castro (15km) •SPA - IT6010056 - Selva del Lamone - Monte de Castro (3,4km) •Réserve naturelle régionale de Montauto (2,3km) •IBA102 - Selva del Lamone (3,4 km) •IBA193 - Argentario, Lagune d'Orbetello et Lac de Burano (12,6 km)
5. Zones dans lesquelles cela s'est déjà produit, ou dans lesquelles on pense que cela peut se produire, le non-respect des normes de qualité questions environnementales pertinentes pour le projet établi par la législation communautaire	☐	X	Le projet ne présente pas de changements significatifs par rapport à celui qui a reçu un avis positif de compatibilité environnementale, on estime donc que les impacts, la consommation des ressources naturelles et les la performance environnementale reste inchangée.

1:			2
6. Zones à forte densité de population	☐	X	Les domaines dans lesquels s'inscrit le projet modifié sont adjacents à ceux du projet qu'il a reçu jugement positif de compatibilité environnementale e Ils se caractérisent par une très faible densité démographique, donc le changement proposé laisse la compatibilité du projet inchangée par rapport à ce sujet. Du point de vue du règlement, la portée est caractérisé par la présence de bâtiments ruraux zones résidentielles rurales dispersées et petites et productif. La ville la plus proche est Pescia Romana, hameau de Montalto di Castro (VT), éloigné env. A 7km de la zone d'intervention.
7. Zones pittoresques, historiques, culturel ou archéologique	☐	X	De la même manière que ce qui a été dit pour le projet a reçu une note de compatibilité positive environnemental, le travaux dans projet Pas interférer avec le patrimoine culturel mentionné dans la partie II du décret législatif. 42/2004 ni avec les biens paysagers de visé dans la partie III du décret législatif. 42/2004. Des zones pittoresques, historiques et les sites culturels et archéologiques les plus proches sont : - Propriétés et zones d'intérêt notable public conformément à l'art. 136 du décret législatif. 42 -cd056- 039) (3,2km); - Zones d'intérêt archéologique conformément à l'art. 142, co. 1 lettre m) du décret législatif. 42/2((2,1km) La modification proposée laisse donc le compatibilité du projet avec le système atouts culturels et paysagers.
8. Territoires avec productions agricole De qualité et typicité particulières (art. 21 du décret législatif 228/2001)	☐	X	De la même manière que ce qui a été dit pour le projet a reçu une note de compatibilité positive environnemental, les terrains sur lesquels la modification insiste la proposition est gérée comme de vastes terres arables alternés avec des prairies de pâturage et ne présentent pas production agricole de qualité. Le territoire de la commune de Manciano voit je à la suite d'I.G. produits (D.O.P., I.G.P. et S.T.G.) du secteur : - Agneau IGP d'Italie centrale - DOP Cinta Senese - IGP Finocchiona - Mortadelle de Bologne IGP - Huile d'olive extra vierge toscane IGP - Pecorino toscano DOP - Pecorino Romano DOP

1:			2
			- Jambon toscan DOP - Salamini italien Cacciatore AOP - Veau blanc IGP Apennins centraux Le territoire de la commune de Manciano voit je à la suite d'I.G. produits du secteur : - DOC Maremme Toscane - IGT Côte Toscane - DOC Sovana - IGT Toscano ou Toscane
9. Sites contaminés (Quatrième Partie, Titre V du Décret législatif 152/2006)	☐	X	La zone du projet n'est pas affectée par présence de sites contaminés en vertu de la partie IV, titre V du décret législatif. n. 152/2006 tel que modifié. Ne considérer que les sites contaminés inscrits au registre, les sites contaminés les plus proches à la zone du projet sont les suivants : - Zone Nord de Tafone (y compris l'hébergement Côté décharge SECOTO et berges torrent) - Accord Colline Métallifère : projet final en cours (1,4 km) ; - Tafon Zone Sud - Accord Collines Métallifère : attestation De s'est produit remise en état (0,65 km) - Accord Montauto - Colline Métallifère : certificat de remise en état (3,2 km)
10. Zones soumises à des contraintes hydrogéologiques (R.D. 3267/1923)	X	☐	À l'image du projet qu'il a reçu jugement positif de compatibilité environnementale, les changements proposés relèvent entièrement territoire soumis à des restrictions hydrogéologiques ai conformément au R.D. 3267/1923
11. Zones à risque identifiées dans les plans de la Structure Hydrogéologique et dans les Plans Gestion des risques d'inondation	☐	X	Suite à la cartographie du réseau hydrographique mentionné au point 1. du ce tableau, les outils d'urbanisme de Commun De Manciano indiquer dans la région concerné par le SSEU la présence des éléments suivants contraintes d'aléas hydrauliques et géomorphologiques : · PIE · zones à risque hydraulique élevé dans relation avec l'interférence avec le fossé ; · PFE · zones géomorphologiquement dangereuses haut (petit partie long treillis hydrographique) et zones à danger géomorphologique faible. Puisque ces contraintes de danger s'appliquent exclusivement la présence du fossé et des bandes de respect, avec son annulation Les contraintes liées aux risques hydrauliques expirent également et géomorphologiques signalés.

1:			2
			Puisque conformément à l'art. 12, paragraphe 3, du décret législatif. 387/2003 l'Autorisation Unique de l'usine e des travaux de raccordement associés au NTG constitue une variante de l'instrument d'urbanisme, le susmentionné cartographie sera mis à jour dans concomitamment à l'autorisation du projet.
12. Zone sismique (basée sur la classification sismicité du territoire régional conformément aux des OPCM 3274/2003 et 3519/2006) ³	X	☐	De la même manière que ce qui a été dit pour le projet a reçu une note de compatibilité positive environnemental, la zone tombe dans la zone sismique 3.
13. Zones soumises à d'autres restrictions/bandes respect/servitude (aéroports, chemins de fer, route, infrastructure énergie, eau, communications, etc.)	☐	X	De la même manière que ce qui a été dit pour le projet a reçu une note de compatibilité positive environnemental, les domaines dans lesquels s'inscrit la modification le projet proposé n'interfère pas avec les autres contraintes ou bandes de conformité, il reste donc inchangé compatibilité avec ces thèmes.

	X Oui	☐ Non	☐ Oui X Non
1. La construction, l'exercice ou désinvestissement de projet ils se comporteront actes Que ils vont changer physiquement l'environnement intéressé (topographie, utilisation du sol, plans d'eau, etc.) ?	Le projet jugé compatibilité environnementale positive déterminera bénin changements al drainage superficiel, à la morphologie et variation du sol dans l'utilisation des terres.		Le changement proposé consiste à : Dans le bénin déplacement de la travaux et adaptation du réseau de la accès à la SI 'Macca-dessus', donc Pas détermine les variations dans la quantité égard Le drainage superficiel, la morphologie de sol et utilisation des terres. Par rapport aux plans d'eau, la modification proposition détermine une interférence entre le SSEU déplacé et un fossé du réseau hydrographique et de gestion ex L.R. 79/2012 (mise à jour DCR 25/2024). Évalué que le le fossé obstrué est un drain rural Que drains là "construction" du domaine agricole, dans accord avec Le Garnison ingénieur hydraulique territorial

³ Dans la case « OUI », entrez la zone et toute sous-zone sismique

		Civils du sud de la Toscane compétents le proposant a présenté demande de modification de la Grille hydrographie et gestion ex L.R. 79/2012 demandant l'élimination des traits TS77430 et TS77431 du fossé interféré (id.IDRETLR79). Avec la modification du treillis hydrographique prévu à l'occasion de la mise à jour semestrielle du réseau hydrographique et gestion par la Région Toscane, ça viendra complètement les interférences générées sont éliminées de la relocalisation de la SSEU.		
	☒ Oui ☐ Non		☐ Oui ☒ Non	
2. La construction ou l'exploitation d'un projet ils se comporteront l'utilisation des ressources naturelles comme territoire, cascade, matériels o énergie, avec référence particulière à ceux non renouvelable ou mal disponible?	La construction d'ouvrages en réseau implique l'occupation du territoire. La consommation d'eau est limitée à toilettes fournies avec le SE 'Macca-dessus'.		Là modifier proposition Pas détermine les variations en termes de occupation du sol (surfaces ils restent presque inchangé même si légèrement décalé) ni augmentation de la consommation de ressource en eau par rapport au projet qui a reçu une note positive De compatibilité environnemental, ils ne sont donc pas déterminés d'autres impacts sur l'utilisation de ressources naturelles.	
3. Le projet entraînera l'utilisation, le stockage, Le transport, manutention ou la production de substances o matériels Que ils pourraient être nocif pour la santé l'humain ou pour l'environnement, ou que ils peuvent éveiller inquiétudes concernant les risques, réels ou perçu, pour la santé humain?	☐ Oui ☒ Non		☐ Oui ☒ Non	
	Le projet dans toutes ses phases ne détermine les impacts qui peuvent générer des effets significatifs sur la santé humaine et l'environnement		Le changement proposé consiste à : seulement dans de légers mouvements du travaux et adaptation du réseau de la accès à la Si 'Macca-dessus' Que Pas n'entraîne aucun changement dans termes de risque pour la santé humain et pour l'environnement	
4. Le projet entraînera là production De déchets solide pendant là construction, exploitation ou élimination ?	☒ Oui ☐ Non		☐ Oui ☒ Non	
	Dans toutes les phases du projet (chantier, exploitation et démantèlement) est attendu la production de déchets. Ils viendront géré par conséquent à la législation en vigueur, adopter		Là modifier proposition Pas implique augmenter o diversification de la production de déchets par rapport au projet qui Ha reçu jugement De	

	procédures opérationnelles visant à la prévention des phénomènes de contamination		compatibilité environnemental, donc Pas Oui prédire d'autres impacts dans ce sens
5. Le projet générera des émissions de les polluants, substances dangereux, toxique, nocif dans l'atmosphère ?	☒ Oui	☐ Non	☐ Oui ☒ Non
	Comme décrit dans le SIA (code MNC VIA-REL-01-00 tel qu'intégré de l'essai MNC-VIA-REL-10-00), les impacts sur la qualité de l'air sera liée à la production de poussière pendant la construction à rapport au mouvement de terrain pour la construction de quotas prévus par le projet et pour moi gaz d'échappement produits par les machines et les moyens en action. Ces impacts, compte tenu de la distance allez récepteurs e Merci à l'adoption de bonnes pratiques chantier, Je suis considéré Pas significatif.		Là modifier proposition Pas entraîne des variations importantes en matière de chantiers des travaux ni d'autres impacts sur termes d'émissions par rapport à projet qui a reçu le jugement positif de compatibilité environnemental
6. Le projet générera du bruit, les vibrations, radiation électromagnétique, émissions lumineux ou thermique ?	☒ Oui	☐ Non	☐ Oui ☒ Non
	Toutes les phases du projet comprennent activités bruyantes, tout seul la phase d'exercice génère également impact électromagnétique avec référence à l'électromécanique présent dans la SSEU, espace commun Et, surtout, dans le SI 'Macca-dessus'. Comme décrit dans le SIA (code MNC VIA-REL-01-00 tel qu'intégré de l'essai MNC-VIA-REL-10-00), pour dépassement des limites l'acoustique en phase de construction sera la dérogation correspondante est demandée acoustique en fonctionnement aucun problème critique n'est détecté. Pour le composant électromécanique de les travaux du réseau sont démontrés compatibilité électromagnétique.		Là modifier proposition Pas détermine les changements en termes de émissions sonores et rayonnement électromagnétique respect al projet qui a reçu un jugement positif De compatibilité environnemental, donc Pas Oui prédire plus loin impacts par rapport au projet qu'il a a reçu une évaluation de compatibilité environnemental
7. Le projet comportera des risques de contamination du sol ou d'eau en raison des rejets de polluants sur le sol ou dans l'eau superficiel, eaux eaux souterraines, eaux côtières ou en mer?	☐ Oui	☒ Non	☐ Oui ☒ Non
	Comme décrit dans le SIA (code MNC VIA-REL-01-00 tel qu'intégré de l'essai MNC-VIA-REL-10-00), la phase de construction pourrait générer potentiel contamination du sol et		Le chantier des travaux attendu pour le projet modifié est tout à fait semblable à celui de projet qui a reçu le jugement De compatibilité environnemental, _ donc _ Pas _ Oui

	eaux souterraines en raison de la non gestion correcte des déchets ou déversements accidentel De machines et véhicules de travail. Une gestion adéquate des déchets, la préparation des zones appropriées e mesures de chantier et l'adoption de procédures d'urgence en cas de Les déversements accidentels provoquent l'impact est évalué comme non significatif.		vérifier plus loin risques De contamination des sols et eaux souterraines	
	☐ Oui	☒ Non	☐ Oui	☒ Non
8. Pendant la construction o l'exercice du projet sont risques prévisibles d'accidents cela pourrait vous intéresser la santé humaine ou l'environnement ?	Le projet ne génère aucun risque d'incidents qui peuvent être intéressants la santé humaine ou l'environnement. Concernant une éventuelle contamination des sols et des eaux souterraines oui reporter a Combien dit al point précédent 7		La modification proposée présente le mêmes caractéristiques en phase De chantier, exercice e cession du projet qu'il a reçu jugement positif De compatibilité environnemental, donc le risque d'accidents est inchangé	
9. Sur la base des informations du tableau 8 ou autres information pertinent, dans la zone du projet ou dans les zones Il y a des zones protégées à proximité par le droit international, national ou local pour leur valeur écologique, paysage, historique-culturel oh autre Que pourrait être intéressé de la réalisation de projet?	☐ Oui	☒ Non	☐ Oui	☒ Non
	Le projet Que Ha reçu compatibilité environnemental Pas interfère ou se trouve à proximité des espaces naturels protégés, Sites du Réseau Natura 2000 ou d'autres éléments de patrimoine naturaliste-environnemental. Il n'interfère pas non plus et ne réside pas da proximité De Marchandie Culturel o paysages visés à la partie II et Partie III du décret législatif. 42/2004		Déplacer les uvres de le projet est mineur et affecte les zones adjacentes à celles du projet qui a reçu le jugement positif de compatibilité environnemental, donc ils ne sont pas là d'interférence supplémentaire avec les zones sensible en termes naturalistes e/o paesaggistici	
10. Dans la zone du projet ou dans les zones voisin Là Je suis autre zones/zones sensibles à partir du point d'un point de vue écologique, non inclus dans le tableau 8 comme exemples de domaines utilisés par espèces de faune ou de flore protégé, important ou sensible Pour la reproduction, la nidification, régime, escale, hivernage, migration, ce qui pourrait être intéressé de la réalisation du projet ?	☒ Oui	☐ Non	☐ Oui	☒ Non
	Comme indiqué dans le SIA (code MNC-VIA-REL-01-00 tel qu'intégré de l'essai MNC-VIA-REL-10-00), les zones de projet sont caractérisé depuis terre arable approfondi en alternance avec des travaux pratiques pâturage presque privé De végétation naturel e infrastructure écologique qui ils ne présentent pas un intérêt particulier en termes fauniques.		Le changement proposé consiste à : Dans le bénin déplacement de la le réseau fonctionne dans les zones voisines qui présent le même caractéristiques de la zone de projet qui a reçu un jugement positif De compatibilité environnemental, donc Pas Oui prédire plus loin impacts sur l'utilisation des zones par d'espèces fauniques	

	Respect _____ à la _____ soustraction _____ De _____ zone agricole qui pourrait constituer des habitats de nidification, arrêt ou recherche de nourriture par espèce la faune, on observe que l'impact générés par un tel emploi proviennent être considéré comme non pertinent car contexte agricole Dans le Lequel vous pouvez entrer dans la zone facilement remplacer les fonctions garanties par partie De terre arable occupé en permanence par travaux de réseau		
11. Dans la zone du projet ou dans les zones à proximité il y a des corps eau superficiel et/ou souterrain Que ils pourraient être intéressé de la réalisation du projet ?	☐ Oui	☒ Non	☐ Oui
	Le projet qui a reçu le jugement compatibilité environnementale positive n'interfère pas avec le réseau hydrographique superficiel ou souterrain		Le changement proposé détermine une interférence entre le SSEU déplacé et un fossé du réseau hydrographique et de gestion ex L.R. 79/2012 (mise à jour DCR 25/2024). Évalué que le le fossé obstrué est un drain rural Que drains là "construction" du domaine agricole, dans accord avec Le Garnison ingénieur hydraulique territorial Civils du sud de la Toscane compétents le proposant a présenté demande de modification de la Grille hydrographie et gestion ex L.R. 79/2012 demandant l'élimination des traits TS77430 et TS77431 du fossé interféré (id.IDRETLR79). Avec la modification du treillis hydrographique demandé et prévu dans occasion de semestriellement mise à jour de treillis hydrographique et gestion par de la Région Toscane, viendra complètement éliminé l'ingérence généré de la relocalisation de la SSEU.
12. Dans la ou les zones du projet Il y a des rues à proximité transport sensible aux températures élevées niveaux de trafic ou provoquant problèmes environnemental, Que pourrait être intéressé de de la réalisation de projet?	☐ Oui	☒ Non	☐ Oui
	Comme indiqué dans le SIA (code MNC-VIA- REL-01-00 tel qu'intégré de l'essai MNC-VIA-REL-10- 00), le territoire sur lequel le projet _____ est caractérisé _____ depuis _____		Le changement proposé affecte le même contexte que le projet qui a reçu l'avis positif de compatibilité environnemental, donc _____ Pas _____ Oui _____ prédire

	très petit infrastructure route. La seule route asphaltée présent est le SP107 Campigliola, caractérisé en outre par des niveaux de trafic très faible, donc non prédire problèmes environnemental lié à un trafic important	problèmes environnementaux liés à niveaux de trafic	
13. Le projet est situé à une zone à haut intervisibilité et/ou dans les zones publicitaires grand plaisir du public ?	☐ Oui	☒ Non	☐ Oui ☒ Non
	Comme décrit dans Étude paysage (code MNC-VIA-REL-02h00 Comme ça comme intégré du document MNC-VIA-REL-10-00) le projet est situé dans une zone caractérisé depuis intervisibilité variable notamment par rapport à morphologies ondulées du contexte. Cependant, la réduction de l'utilisation publique causée par l'absence presque totale De construit Résidentiel e par l'infrastructure routière limitée à la SP107 Campigliola, limites fortes interférences perceptuelles de la travaux Que ils résultent pleinement perceptible uniquement par des points de vue situés à proximité, c'est-à-dire depuis les routes rurales de accéder. Pour cette raison, c'était la construction de haies est prévue arbres d'atténuation des impacts perspicace.		Depuis le changement proposé s'inscrit dans le même contexte environnement et paysage de projet qui a reçu un jugement positif De compatibilité environnemental, on pense que ce n'est pas le cas générer plus loin impacts perceptions des ·uvres modifiées, Oui précis Que Le projet modifié maintient les travaux un atténuation, vert
14. Le projet est situé à une zone Toujours Pas urbanisé Où toi sera perte De sol Pas anthropisé ?	☒ Oui	☐ Non	☐ Oui ☒ Non
	Comme indiqué dans le SIA (code MNC-VIA-REL-01-00 tel qu'intégré de l'essai MNC-VIA-REL-10-00), la réalisation des travaux de le réseau implique la consommation de terres De taper irréversible. Cependant, comparer la zone du SE Terna avec la surface agricole incluse dans un rayon de 10 km (22 217 ha), le pourcentage de sol qui viendrait occupé par les travaux de telle manière permanent est d'environ 0,02 % du total ; en référence à la semelle commune de Manciano (37 267 ha), oui estime que les travaux du projet occuperait environ 0,02% de la superficie agricole municipale égale à la 0,01% de l'ensemble territoire municipal. Donc la soustraction de		Étant donné que le changement proposé ne détermine la consommation ultérieure de sol mais simplement léger voyage e ajustements par rapport au projet qu'il a reçu jugement positif De compatibilité environnemental, Oui estime que la variation ne générer des impacts supplémentaires en termes de la consommation des terres. Veuillez préciser aussi Que là nouveau emplacement du SSEU e de la zone commun rester dans adjacent au SE 'Maccabove' e donc Pas Oui ils génèrent phénomènes De fragmentation, lotissement o marginalisation du tissu rural

	le sol est considéré pour déterminer un impact mineur. Par ailleurs, dans compte tenu de l'immensité du contexte d'appartenance rural, oui estime que la construction de les travaux du réseau ne génèrent aucun fragmentation, lotissement ni marginalisation du tissu rural car il constitue un épisode ponctuel et isolé.			
15. Dans la ou les zones du projet voisin Là Je suis plans/programmes approuvé relatif à l'utilisation des terres ils pourraient être intéressés de la réalisation de projet?	☐ Oui	☒ Non	☐ Oui	☒ Non
	Comme décrit dans la vérification de cohérence avec Le Carré programmatique locale et supralocale contenu dans le SIA (code MNC-VIA-REL-01-00 tel qu'intégré de l'essai MNC-VIA-REL-10-00), le projet n'interfère pas avec prévisions qui entraînent des variations d'utilisation des terres, donc non détecter les impacts dans ce sens		Depuis le changement proposé affecte les zones adjacentes à celles qui ont reçu un jugement positif De compatibilité correspondance environnementale de la lequel Le Carré programmatique locale e supralocal Pas souligner prévisions Que se comporter les variations de l'utilisation des terres, la variante ne détermine aucun impact dans ce sens	
16. Sur la base des informations du tableau 8 ou autres information pertinent, dans la zone du projet ou dans les zones voisin Là Je suis domaines à forte densité en direct o anthropisé qui pourrait être intéressé de la réalisation du projet ?	☐ Oui	☒ Non	☐ Oui	☒ Non
	Les domaines dans lesquels s'inscrit le projet a reçu une note positive compatibilité environnemental Je suis caractérisé depuis très petit densité de population et présence mauvaise infrastructure routière. De la indiquer De voir règlement la portée è caractérisé de la présence de bâtiments ruraux dispersés des petites zones résidentielles rurales et productif. La ville la plus proche c'est Pescia Romana, une fraction de Montalto di Castro (VT), env. A 7km de la zone d'intervention. La seule route asphaltée praticable avec voitures è là SP107 Campigliola.		Les domaines dans lesquels s'inscrit le projet modifiés sont adjacents à ceux du projet qu'il a reçu jugement positif De compatibilité environnemental, ils n'interfèrent donc pas avec o domaines à forte densité en direct o anthropisé. Ils ne sont pas attendus impacts environnementaux dans ce sens	
17. Dans la ou les zones du projet il y a des récepteurs à proximité sensibles (par exemple hôpitaux, écoles lieux De culte, constructions collective, récréative, etc.) qui pourrait être intéressé	☐ Oui	☒ Non	☐ Oui	☒ Non
	De la indiquer De voir règlement la portée è caractérisé de la présence de bâtiments ruraux dispersés		Les domaines dans lesquels s'inscrit le projet modifiés sont adjacents à ceux du projet qu'il a	

de la réalisation de projet?	des petites zones résidentielles rurales et productif, la ville la plus proche c'est Pescia Romana, une fraction de Montalto di Castro (VT), env. A 7km de la zone d'intervention. Pas ils sont donc présents dans le contexte récepteurs sensible potentiellement intéressé par le projet		reçu jugement positif De compatibilité environnemental, ils n'interfèrent donc pas et n'interfèrent pas non plus se trouvent à proximité de récepteurs sensible. Pas Oui prédire impacts environnemental dans ce sens	
18. Dans la ou les zones du projet il y a des ressources à proximité important, de haute qualité et/ou avec une faible disponibilité (par ex. eaux superficiel e souterrain, domaines les bois, zones agricoles, zones de pêche touristique, extractive, etc.) qui pourrait être intéressé de la réalisation de projet?	☐ Oui	☒ Non	☐ Oui	☒ Non
	Comme indiqué dans le SIA (code MNC-VIA-REL-01-00 tel qu'intégré du document MNC-VIA-REL-10-00) et évoqué au point précédent 14., la réalisation des travaux de le réseau implique la consommation de terres agricole représentant seulement 0,02% du terrain rural dans le rayon de 10km. Le projet n'interfère pas avec eaux superficiel et/ou sous-sol, zones boisées, zones de pêche ou exploitation minière, etc. La consommation des ressources en eau est limitée au services hygiénique de la SI 'Macca-dessus'. C'est pourquoi le projet Pas interfère avec ressources articles importants de haute ou de mauvaise qualité disponibilité.		Étant donné que le changement proposé ne détermine la consommation ultérieure de sol ni ressources élevées qualité ou mauvaise disponibilité par rapport au projet qu'il a reçu jugement positif De compatibilité environnemental, Oui estime que la variation ne générer d'autres impacts à cet égard sens. En ce qui concerne l'ingérence dans le réseau hydrographique de surface oui fait référence au point 11 précédent.	
19. Sur la base des informations du tableau 8 ou autres information pertinent, dans la zone du projet ou dans les zones il y a des zones à proximité qui sont déjà soumis à pollution o nuire environnemental, comme domaines Où Le standard dispositions environnementales requises par la loi sont dépassés, ce qui pourrait être intéressé de la réalisation du projet ?	☐ Oui	☒ Non	☐ Oui	☒ Non
	Le projet n'interfère pas non plus situés à proximité de sites pollués ou de remise en état, des zones caractérisées par pollution, dommages environnementaux ou avoir dépassé les normes dispositions environnementales requises par la loi		Les domaines dans lesquels s'inscrit le projet modifiés sont adjacents à ceux du projet qu'il a reçu une évaluation de compatibilité environnemental et n'interfère pas avec des sites pollués ou en dépollution, domaines caractérisé depuis pollution, dommages environnementaux o ayant surmonter de la normes environnementales fixées par la loi. Aucun impact n'est attendu environnemental dans ce sens	
20. Sur la base des informations du tableau 8 ou autres information pertinent, Le projet est situé dans une zone	☒ Oui	☐ Non	☐ Oui	☒ Non

sujet a les tremblements de terre, les affaissements, glissements de terrain, érosions, inondations ou conditions climats extrêmes ou défavorables comme l'inversion thermiques, brouillard, vents forts, qu'ils pourraient impliquer problèmes environnemental lié au projet ?	Le projet jugé compatible environnementale positive car il tombe entièrement dans des zones réglementées hydrogéologique selon le R.D. 3267/1923.		De la même manière que ce qui a été dit pour le projet qu'il a reçu un jugement De compatibilité environnemental, y compris la modification retombe dans domaines à contrainte hydrogéologique : cependant la nature de la variantes (bénéfice) déplacement et adaptation de la accès à la SI 'Macca-dessus') Pas implique n'importe lequel impact supplémentaire sur la structure hydrogéologique du zones. Par conséquent à la cartographie de treillis hydrographique visé au point 1. du ce tableau, les outils urbanisme de Commun De Manciano indiquer dans la région intéressé de la SSEU situé tel que requis par le PTO la présence des éléments suivants contraintes d'aléa hydraulique e géomorphologique : · PIE · zones dangereuses hydraulique élevée par rapport à l'interférence avec le fossé ; · PFE · zones dangereuses géomorphologique élevé (petit partie long treillis hydrographique) et zones dangereuses faible géomorphologie. Puisque ces contraintes de danger concernent exclusivement les présence du fossé et connexes bandes De respect, avec la annulation décrit Dans le point précédent 1. déchéance aussi les contraintes d'aléa hydraulique e géomorphologique signalé. Donc Pas Oui détecter d'autres impacts dans ce domaine sens.
21. Le eventuali interferenze del projet identifié dans le présent Tableau e dans le Le tableau 8 est susceptible de déterminer les effets cumulatifs avec autres projets/activités existant ou approuvé ?	☒ Oui	☐ Non	☐ Oui ☒ Non
	L'analyse des impacts cumulatifs contenu dans le SIA (code MNC-VIA-REL-01-00 tel qu'intégré du document MNC-VIA-REL-10-00) faisant référence au projet, tout en indiquant la présence d'autres initiatives EnR dans		Étant donné que les changements proposés ne varient considérablement projet qui a reçu un jugement positif De compatibilité environnemental, ne sont pas prévus d'autres effets environnementaux.

	zone tampon d'étude égale à 10 km (31 416 ha), a souligné comment les impacts Les cumuls ne sont pas significatifs.		
22. Toute interférence de projet identifié dans le présent Tableau e dans le Le tableau 8 est susceptible de déterminer les effets naturels transfrontalier ?	☐ Oui	☒ Non	☐ Oui ☒ Non
	La zone du projet n'est pas adjacente à zones frontalières.	Le projet modifié se trouve dans la même zone de projet qui a reçu une note positive De compatibilité environnemental, il n'y a donc aucun impact de caractère transfrontalier.	

1	MNT-VAR-REL-01-00	N / A	Évaluation préliminaire selon l'art. 6, c.9 Décret législatif 152/2006 - Rapport technique
2	MNT-VAR-TAV-01-00	1:2 500	Tableau comparatif entre le projet autorisé et le projet modifié
3	MNT-VAR-TAV-02-00	1:1 000	Table d'état superposée entre le projet autorisé et le projet modifié
4	MNT-VAR-TAV-03-00	divers	Évaluation préliminaire selon l'art. 6, c.9 Décret législatif 152/2006 - Pièce jointe cartographique
5	C20007S05-OR-RT-00-01	N / A	Prise de force Nuova SE 380/132 kV de Manciano avec connexions 380-132 kV au NTG et travaux annexes - Rapport technique général
6	C20007S05-OR-PL-09-02	1:25 000	Prise de force Nuova SE 380/132 kV de Manciano avec connexions aérien 380-132 kV au NTG et travaux annexes - Plan général sur papier IGM
7	C20007S05-OR-PL-10-02	1:10 000	Prise de force Nuova SE 380/132 kV de Manciano avec connexions aérien 380-132 kV au NTG et travaux annexes - Plan général sur le CTR
8	C20007S05-OR-PL-11-02	1:25 000	Prise de force Nuova SE 380/132 kV de Manciano avec connexions aérien 380-132 kV au NTG et travaux annexes - Plan général sur Ortofoto
9	C20007S05-OR-RT-11-02	N / A	Plan technique des travaux de raccordement au RTN

10	C20007S05-OR-PL-01-02	1:50 000	Système utilisateur pour la connexion · Framework le réseau travaille sur la chorographie
11	C20007S05-OR-PL-02-02	1:25 000	Système utilisateur pour la connexion · Framework le réseau fonctionne sur IGM
12	C20007S05-OR-PL-03-02	1:10 000	Système utilisateur pour la connexion · Framework le réseau fonctionne sur le CTR

Le déclarant

Signé numériquement depuis Valério
Entreprise
Date : 07/10/2024



4

⁴ Appliquez la signature numérique au format PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) aux fichiers PDF.