

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 39.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ И ВЫШЕ**

I. Техническая часть

1.39.1. Настоящий сборник содержит единые нормы на работы по монтажу электрооборудования открытых распределительных устройств (ОРУ) напряжением 35-750 кВ (разделы Н-39-01 ÷ Н-39-11) и закрытых распределительных устройств (ЗРУ) напряжением 35-220 кВ (раздел Н-39-12).

1.39.2. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с требованиями соответствующих сводов правил, правилами устройства электроустановок (ПУЭ), техническими условиями на производство и приемку строительно-монтажных работ, а также с требованиями техники безопасности труда и пожарной безопасности.

1.39.3. Нормами настоящего сборника предусмотрено:

перемещение оборудования, узлов и материалов (кроме собственно трансформатора, автотрансформатора и реактора) в пределах монтажной зоны на расстояние:

- для ОРУ, оборудование на напряжение:

1150 и 750 кВ - до 60 м;

500 кВ - до 45 м;

330 и 220 кВ - до 30 м;

150, 110 и 35 кВ - до 15 м;

- для ЗРУ, оборудование на напряжение:

220 кВ - до 60 м;

110 и 35 кВ - до 50 м;

производство работ по монтажу электрооборудования ОРУ на высоте до 4 м от уровня земли.

При монтаже оборудования, основание которого устанавливается выше, нормы настоящего сборника умножаются на 1,2. Установка силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов предусмотрена на нулевой отметке; подъем оборудования и материалов в ЗРУ - на высоту до 15 м;

монтаж оборудования при помощи кранов (кроме особо оговоренных случаев); при монтаже оборудования при помощи электролебедок соответствующие нормы умножаются на 1,15; при помощи ручных лебедок - на 1,3; вручную, когда из-за стесненных условий в действующих распределительных устройствах применение монтажных механизмов невозможно - на 1,4;

установка и снятие механизмов;

строповка и расстроповка оборудования;

распаковка оборудования и уборка упаковочного материала;

проверка комплектности оборудования;

установка и снятие простейших подмостей или стремянок;

частичная прогонка резьбы болтов и гаек, чистка и смазка контактных поверхностей и мест, подвергшихся коррозии;

присоединение шин заземления к оборудованию;

очистка, протирка и осмотр элементов оборудования.

1.39.4. Нормами настоящего сборника не предусмотрено (кроме особо оговоренных случаев):

изготовление прокладок при сборке деталей;

изготовление настилов и подмостей;

монтаж электропроводок к электролебедкам, сварочным аппаратам и другим монтажным механизмам;

установка опорных конструкций для подвески такелажных приспособлений; оснастка, подвеска и снятие такелажных приспособлений (полиспасты, отводные, направляющие и другие блоки, траверсы) при подъемах, перемещении и установке оборудования (кроме раздела Н-39-12), устройство и демонтаж якорей;

установка конструкций под аппаратуру и оборудование (за исключением конструкций, входящих в комплект поставки оборудования);

работа машинистов кранов и автовышек;

монтаж вторичных цепей;

окрашивание электрооборудования;

дежурство при сушке и контрольном прогреве оборудования; заливке масла в оборудование и сливе его; сушка, дегазация и азотирование масла, сушка цеолита;

отбор проб и доливка масла;

участие монтажной бригады в сдаче смонтированного электрооборудования в эксплуатацию и комплексном опробовании его;

время на приемку строительных работ, а также на доставку металлоконструкций и оборудования к зданию ЗРУ;

пробивка отверстий гнезд и борозд в бетонных основаниях и стенах здания ЗРУ.

1.39.5. При выполнении работ в распутицу (независимо от времени года) нормы умножаются на 1,2 (за исключением таблиц Н-39-01-002 ÷ Н-39-01-014; норм на ревизию дугогасительных камер, гидравлическое испытание изоляторов таблиц Н-39-02-001 ÷ Н-39-02-003; Н-39-02-006; Н-39-02-007; Н-39-03-003; Н-39-08-005; Н-39-09-006; Н-39-09-007; Н-39-10-001; Н-39-10-003; Н-39-10-007 ÷ Н-39-10-011; Н-39-11-004 ÷ Н-39-11-010; Н-39-11-014 ÷ Н-39-11-016; Н-39-11-026 ÷ Н-39-11-030, Н-39-12-001 ÷ Н-39-12-008).

1.39.6. Нормы таблиц Н-39-11-017; Н-39-11-018; Н-39-11-022 ÷ Н-39-11-024 установлены на два измерителя: 1 шт. (трансформатор) и 1 т.

В наряде обязательно указываются два измерителя: 1 шт. и 1 т с соответствующими нормами.

Пример оформления наряда представлен в табл.1.

Таблица 1

Пример оформления наряда

Шифр Н-39	Наименование работ	Единица измерения	На единицу измерения	Объем работ	На объем работ
			Н. вр., чел.-ч		Н. вр., чел.-ч
Н-39-11-022-01	Поворот трансформатора на ходу при перекачке с помощью домкратов,	1 шт.	4,5	1	4,5
Н-39-11-022-02	ломов и электролебедок с подкладкой и подбивкой катков	1 т	0,22	100	22
	Итого				26,5

1.39.7. В настоящем сборнике предусмотрены сварочные работы при помощи ручной электродуговой сварки (кроме особо оговоренных случаев).

1.39.8. Электромонтажники по распределительным устройствам в дальнейшем именуются для краткости электромонтажниками, а электросварщики ручной сварки - электросварщиками.

1.39.9. В таблицах раздела Н-39-01 указан класс напряжения обмоток ВН.

1.39.10. Нормами таблиц Н-39-01-002 ÷ Н-39-01-007 предусмотрены следующие составы работ:

При ревизии через люки бака:

1. Проверка или испытание герметичности бака трансформатора. 2. Разболчивание и снятие заглушек вводов. 3. Проверка и подтягивание всех креплений и распорных болтов. 4. Проверка состояния обмоток, их крепления, плотность запрессовки обмоток. 5. Проверка переключающего устройства. 6. Проверка изоляции стяжных болтов, прессующих колец обмотки и магнитопровода. 7. Проверка состояния заземления нажимных колец для прессовки обмоток (для трансформаторов с прессующими кольцами). 8. Очистка внутренней поверхности дна бака и промывка его маслом (при необходимости) с последующим сливом остатков масла. 9. Проверка исправности радиаторных кранов. 10. Устранение мелких дефектов. 11. Установка и закрепление заглушек вводов.

При ревизии с подъемом активной части:

1. Проверка или испытание герметичности бака трансформатора. 2. Разболчивание и снятие заглушек с крышки и стенок бака трансформатора. 3. Разболчивание и снятие крышки с бака трансформатора. 4. Снятие транспортировочного воздухоосушителя и креплений активной части трансформатора к баку. 5. Подъем активной части. 6. Установка активной части на шпальную клетку с предварительной выкладкой клетки и последующей ее разборкой. 7. Проверка и подтягивание всех креплений. 8. Проверка состояния обмоток, их крепления, плотности запрессовки обмоток. 9. Проверка переключающего устройства. 10. Проверка изоляции стяжных болтов и магнитопровода. 11. Проверка состояния заземления нажимных колец для прессовки обмоток (для трансформаторов с прессующими кольцами). 12. Очистка и промывка внутренней и активной частей бака трансформатора. 13. Проверка исправности радиаторных кранов. 14. Устранение мелких дефектов. 15. Установка активной части в бак трансформатора. 16. Установка крышки на бак трансформатора с креплением болтами. 17. Установка маслостойкой резиновой прокладки.

При ревизии с подъемом съемной части бака:

1. Проверка герметичности бака трансформатора. 2. Разболчивание и снятие заглушек вводов. 3. Разболчивание съемной части бака. 4. Подъем и установка съемной части бака на шпальную клетку с предварительной выкладкой клетки и последующей ее разборкой. 5. Слив остатков масла из нижней части бака. 6. Проверка и подтягивание всех креплений. 7. Проверка состояния обмоток. 8. Проверка переключающего устройства. 9. Проверка изоляции стяжных болтов, прессующих колец обмотки и магнитопровода. 10. Проверка состояния заземления нажимных колец для прессовки обмоток (для трансформаторов с прессующими кольцами). 11. Очистка и промывка внутренней и активной частей бака трансформатора. 12. Проверка исправности радиаторных кранов. 13. Устранение мелких дефектов. 14. Установка маслостойкой резиновой прокладки. 15. Установка съемной части бака. 16. Заболчивание разъемов бака. 17. Установка и закрепление заглушек вводов.

1.39.11. Нормами таблицы Н-39-01-011 не учтен монтаж систем охлаждения силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов типов Ц и ДЦ.

1.39.12. При монтаже трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов, имеющих системы охлаждения типа ДЦ, к нормам таблицы Н-39-01-011 добавляются нормы таблицы Н-39-01-012.

1.39.13. При монтаже трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов, имеющих системы охлаждения типа Ц, к нормам таблицы Н-39-01-011 добавляются нормы на монтаж систем типа Ц, получаемые в каждом конкретном случае путем калькулирования на основе объемов, определяемых по местным условиям, а также норм таблиц Н-39-01-013 и других сборников.

1.39.14. Нормами раздела Н-39-01 не учтены и нормируются отдельно по соответствующим таблицам настоящего сборника работы по перекачке трансформаторов к месту установки, поворотам кареток трансформаторов на крестовинах и закатке их на фундамент.

1.39.15. Работы, связанные с замерами степени увлажненности обмоток трансформаторов, автотрансформаторов или реакторов, вакуумирование трансформаторного масла, дежурство при сушке силикагеля, прогреве вводов, нормами раздела Н-39-01 не учтены.

1.39.16. Нормами Н-39-01-002 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71), Н-39-01-003 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35), Н-39-01-004 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35), Н-39-01-005 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23), Н-39-01-006 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15), Н-39-01-007 (01, 03, 05, 07, 09) предусмотрена проверка герметичности баков трансформаторов, прибывающих на монтаж с маслом или под избыточным давлением. При нарушенной герметичности баков и проведении испытания на герметичность в полном объеме с закачкой азота, сухого воздуха или масла применяются нормы Н-39-01-002 (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72), Н-39-01-003 (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36), Н-39-01-004 (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36), Н-39-01-005 (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24), Н-39-01-006 (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16), Н-39-01-007 (02, 04, 06, 08).

1.39.17. Нормами Н-39-01-008 (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62), Н-39-01-009 (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48), Н-39-01-010 (02, 04, 06, 08, 10) предусмотрены подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве или подогреве трансформаторов. При подготовительно-заключительных работах при сушке к вышеуказанным нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 39.1.

1.39.18. Нормами таблиц Н-39-01-008÷Н-39-01-010 предусмотрено покрытие бака трансформатора асбестовым полотном при сушке - в 4 слоя, при контрольном прогреве - в 2 слоя.

1.39.19. Нормами таблиц Н-39-01-008÷Н-39-01-010 предусмотрены следующие составы работ:

При контрольном прогреве, подогреве или сушке
в сушильной камере:

1. Запасовка тросов в блоки и полиспады. 2. Закатка трансформатора в сушильную камеру. 3. Установка термопар и прокладка проводов с подключением термопар. 4. Демонтаж проводов и термопар. 5. Выкатка трансформатора из сушильной камеры. 6. Распасовка блоков и полиспадов.

При контрольном прогреве, подогреве или сушке
индукционным способом в собственном баке:

1. Покрытие бака трансформатора асбестовым полотном. 2. Установка асбестоцементных реек с креплением. 3. Установка барабана с проводом на козлы. 4. Наматывание индукционной обмотки на бак с креплением провода к рейкам, с перевязкой шпагатом. 5. Устройство ограждения бака трансформатора. 6. Сборка временного пульта управления с установкой и присоединением аппаратуры. 7. Проверка мегомметром изоляции обмотки и присоединение обмотки к автомату. 8. Установка электропечей, воздуходувок и вакуум-насосов. 9. Заземление бака трансформатора. 10. Опробование схемы с последующим демонтажем всей схемы.

При сушке добавляются:

11. Установка термопар и ртутных термометров. 12. Прокладка провода от термопар к измерительным приборам. 13. Установка подсасывающей трубы с фильтром. 14. Установка временных вводов.

При контрольном прогреве постоянным током
с применением специальных выпрямительных установок:

1. Подготовка выпрямительной установки к работе с проверкой изоляции. 2. Сборка схемы для включения установки в работу. 3. Опробование установки на холостом ходу. 4. Включение выпрямительной установки и настройка режимов работы. 5. Демонтаж схемы по окончании контрольного прогрева.

1.39.20. Нормами таблицы Н-39-01-011 предусмотрены следующие составы работ:

1. Установка маслonaполненных вводов в специальные стулья. 2. Разболчивание и снятие заглушек с крышки бака. 3. Установка вводов НН на коробки или трансформаторы тока. 4. Установка коробок вводов НН или трансформаторов тока с вводами НН на трансформатор с креплением болтами. 5. Присоединение вводов НН. 6. Осмотр трансформаторов тока ВН и СН. 7. Установка трансформаторов тока ВН и СН и вводов нейтрали на трансформатор. 8. Напайка наконечников на выводы обмоток. 9. Установка вводов ВН, СН и нейтрали на фланцы трансформаторов тока с протаскиванием выводов обмоток трансформатора через вводы. 10.

Промывка и испытание расширителя на герметичность. 11. Установка и крепление кронштейнов под расширитель. 12. Установка и закрепление расширителя на кронштейны. 13. Установка маслоуказателя, сигнализатора уровня масла или отсечного (предохранительного) клапана. 14. Установка и крепление выхлопной трубы болтами с установкой стеклянной диафрагмы. 15. Установка газового реле и газопровода от расширителя к трансформаторам тока и коробкам вводов НН. 16. Установка термосигнализаторов и воздухоосушителя с установкой патрубков к нему. 17. Промывка соединительных трубопроводов маслом. 18. Установка трубопроводов слива масла из расширителя. 19. Установка трубопровода от расширителя к выхлопной трубе и от соединительной трубы к трансформаторам тока. 20. Установка конических шестерен переключателей с креплением болтами, частичной заменой резиновых прокладок. 21. Установка приводов и тяг переключателей. 22. Установка и регулирование автоматического устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РНТ). 23. Снятие заглушек с радиаторных фланцев. 24. Испытание трансформатора в сборе на герметичность давлением со вспомогательными работами по подключению и отключению шлангов и измерительных приборов. 25. Сборка и установка стационарной лестницы с креплением. 26. Протирка трансформатора и подтягивание всех болтов.

Для трансформаторов с системой охлаждения типа "Д" добавляются:

27. Промывка радиаторов маслом и испытание их на герметичность с установкой и снятием манометра. 28. Снятие заглушек радиаторных фланцев с трансформаторов. 29. Установка и крепление радиаторов шпильками с предварительной установкой стоек. 30. Установка и крепление на радиаторах планок жесткости. 31. Осмотр термосифонных фильтров и запорной арматуры. 32. Установка термосифонных фильтров и запорной арматуры с креплением. 33. Установка электродвигателей и крыльчаток индивидуального дутья с предварительной установкой площадок.

1.39.21. По таблице Н-39-01-012 при сборке и прокладке маслопровода норма принимается по Н-39-01-012-04.

1.39.22. В таблице Н-39-01-012 на сварку стыковых соединений маслопровода нормы принимаются по Н-39-01-012-05.

1.39.23. В таблице Н-39-01-012 на сварку фланцевых соединений нормы принимаются по Н-39-01-012-06.

1.39.24. Нормами таблицы Н-39-01-013 предусмотрены работы по монтажу оборудования водомасляной системы охлаждения.

1.39.25. Нормами таблицы Н-39-01-013 учтены:

технический осмотр и испытание оборудования в специальной мастерской;

монтаж оборудования при помощи ручной лебедки;

оснащение, подвеска и снятие такелажных приспособлений в процессе монтажа.

1.39.26. Нормами таблицы Н-39-01-013 не учтены и нормируются по соответствующим сборникам НТ:

монтаж трубопроводов водомасляной системы;

технический осмотр запорной арматуры;

испытание системы охлаждения трансформатора в сборе.

1.39.27. Нормами Н-39-02-001-05, Н-39-02-001-06, Н-39-02-001-07, Н-39-02-001-08 предусмотрен монтаж трех полюсных распределительных шкафов и одного клеммного шкафа, связывающего электрически между собой полюсные шкафы.

1.39.28. Нормами таблицы Н-39-02-004 предусмотрено:

монтаж выключателей напряжением 110 кВ, поступающих на монтажную площадку в собранном виде (со снятыми приводами);

монтаж выключателей напряжением 220 кВ, поступающих на монтажную площадку в разобранном виде.

1.39.29. К нормам Н-39-02-004 при монтаже выключателей типа ВМТ-110Б, поступающих на монтажную площадку в разобранном виде, применяются соответствующие коэффициенты приложения 39.1.

1.39.30. В таблице Н-39-02-006 при поставке выключателей типа У-110 с баками на общей раме к нормам Н-39-02-006-05 применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.

1.39.31. Нормами таблицы Н-39-02-006 предусмотрены следующие составы работ:

При ревизии дугогасительных камер:

1. Разборка дугогасительных камер. 2. Промывка отверстий для контактных свечей. 3. Сборка дугогасительных камер. 4. Установка и снятие регулирующего домкрата. 5. Регулировка хода свечей. 6. Сборка и разборка схемы лампового моста. 7. Ревизия шунтов.

При сборке и установке выключателей:

1. Технический осмотр приводного механизма. 2. Установка, выверка и закрепление на фундаменте баков выключателя. 3. Открытие лазов баков выключателя и снятие крышек коробок трансформаторов тока. 4. Осмотр баков выключателя изнутри, промывка их маслом, проверка штанг, направляющих устройств и целостности внутрибаковой изоляции. 5. Соединение приводных механизмов фаз трубами и тягами. 6. Сборка трансформаторов тока и установка их на баки выключателя с креплением. 7. Установка и закрепление болтами маслonaполненных вводов. 8. Установка внутри баков выключателя лестницы для монтажа дугогасительных камер. 9. Установка, выверка и закрепление болтами дугогасительных камер. 10. Установка шунтов на дугогасительные камеры. 11. Установка маслоуказателей и маслоспускных кранов. 12. Закрытие монтажных лазов заглушками. 13. Проверка работы выключателя при электрическом включении и отключении. 14. Регулировка отключающего механизма, вводов и гасительных камер. 15. Регулировка работы контактной системы.

Для выключателей напряжением 220 кВ добавляются:

16. Сборка, установка и закрепление электростатического экрана.

При сварке:

Приварка межполюсных швеллеров.

1.39.32. В разделе Н-39-03 «Монтаж разъединителей» разъединители типа РНД(3)-35-150 кВ с завода на монтажную площадку прибывают в собранном виде. После осмотра полюсы разъединителей устанавливаются на металлические конструкции.

1.39.33. В разделе Н-39-03 разъединители типов РНД(3)-220-500 кВ и РНВ(3)-750 кВ с завода на монтажную площадку прибывают в разобранном виде. Рамы разъединителей типа РНВ(3)-750 кВ прибывают на монтажную площадку с установленными на них тягами и поворотными механизмами главных ножей; тяги для заземляющих ножей разъединителя поставляются заводом.

1.39.34. В разделе Н-39-03 разъединители подвесного типа РПД(3)-330-750 кВ с завода на монтажную площадку прибывают в разобранном виде.

Подвесные разъединители 330 - 500 кВ могут быть укомплектованы заземлителями как рубящего, так и телескопического типов. Разъединители 750 кВ укомплектованы только телескопическими заземлителями.

Подвесные разъединители 330 - 750 кВ выпускаются с грузом на токовой оттяжке или с токовой оттяжкой на изоляторах.

1.39.35. Нормами раздела Н-39-03 не учтена регулировка разъединителей после присоединения спусков и перемычек к ним, а также электрическое опробование разъединителей.

1.39.36. Нормами Н-39-03-002 предусмотрен монтаж разъединителей на горизонтально расположенных опорных металлоконструкциях. При монтаже разъединителей на вертикально расположенных опорных металлоконструкциях применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.

1.39.37. В таблице Н-39-03-002 при механических испытаниях опорно-стержневых изоляторов на изгиб принимается по Н-39-03-002-61.

1.39.38. Нормами таблицы Н-39-03-003 предусмотрены следующие составы работ:

При монтаже разъединителей:

1. Установка, выверка и закрепление опорной рамы привода на фундаменте. 2. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление привода на опорной раме. 3. Установка, выверка и закрепление шкафа управления приводом. 4. Установка и закрепление барабана на валу привода. 5. Установка и закрепление на барабане защитного кожуха. 6. Опробование работы привода с подключением его к силовой сети. 7. Затягивание болтовых соединений на неподвижных и подвижных контактах разъединителя. 8. Установка неподвижных контактов-уловителей на шинные опоры или трансформаторы тока. 9. Установка блоков с металлическими конструкциями на траверсе портала. 10. Выверка с помощью отвеса места установки блоков над неподвижными контактами-уловителями. 11. Установка подвижных контактов разъединителя в неподвижные контакты-уловители. 12. Раскатка троса, замер длины и обрубка его. 13. Сборка противовеса и

тройникового блока. 14. Заводка троса, регулирование его длины и закрепление троса на барабане и тройниковом блоке. 15. Сборка, подъем и соединение поддерживающих гирлянд с подвижным контактом разъединителя и тросом. 16. Замер длины и обрезка лишних концов токовых оттяжек с телескопической вышки. 17. Опрессование ручным прессом аппаратных зажимов на концах токовых оттяжек. 18. Сборка, подъем и закрепление к аппаратным зажимам токовых оттяжек демпферных грузов. 19. Подъем и установка жесткого алюминиевого токопровода. 20. Установка гибких медных шин между токопроводом, подвижным контактом разъединителя и токовой оттяжкой. 21. Установка защитных кожухов на блоки и барабан привода. 22. Регулировка разъединителя на включение, отключение и плотность контактов.

При монтаже подвесных разъединителей с токовой оттяжкой на изоляторах добавляются:

23. Сборка подвесных гирлянд с закреплением на них экранирующих колец. 24. Подъем и установка гирлянд, шин и тяг. 25. Крепление жестких алюминиевых шин к гирляндам и тягам.

При сварке:

1. Крепление блоков с металлическими конструкциями на траверсе портала электросваркой. 2. Сварка жесткого алюминиевого токопровода с приваркой контактных пластин.

При монтаже телескопических заземлителей:

1. Сборка, подъем, установка и закрепление неподвижного контакта заземлителя. 2. Установка опорных и поддерживающих металлических конструкций под заземлитель. 3. Покрытие заземлителей антикоррозионным составом. 4. Установка, выверка и закрепление заземлителей на опорных металлических конструкциях или в скважинах. 5. Установка и закрепление кронштейнов с приводом к заземлителям. 6. Установка барабана на привод. 7. Монтаж тросовой системы и смазывающего устройства заземлителей. 8. Установка кожухов на барабаны. 9. Изгибание и установка перемычек между неподвижными контактами заземлителя и разъединителя. 10. Регулировка телескопических заземлителей.

При сварке:

1. Сварка опорных и поддерживающих металлоконструкций под заземлитель. 2. Приварка заземлителя к опорной металлоконструкции.

При монтаже заземлителей рубящего типа:

1. Установка и закрепление кронштейна с приводом к стойке. 2. Подъем, установка, выверка и закрепление неподвижного ножа заземлителя. 3. Подъем, установка, выверка и закрепление подвижного ножа с подшипником на опорной металлоконструкции. 4. Соединение тяги привода с подвижным ножом заземлителя. 5. Установка пружинного механизма и соединение его с подвижным ножом заземлителя. 6. Регулировка заземлителей.

При монтаже заземлителей рубящего типа напряжением 750 кВ добавляется:

7. Изготовление тяг привода.

При сварке:

1. Сварка опорных металлоконструкций под привод и заземляющий нож. 2. Сварка при изготовлении тяг привода.

1.39.39. В таблице Н-39-06-001 при монтаже опорных изоляторов на вертикально расположенных опорных металлоконструкциях к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.

1.39.40. В таблице Н-39-06-002 работы по установке шинодержателей нормами не учтены и учитываются по Н-39-11-029-01.

1.39.41. В таблице Н-39-07-003 при заготовке спусков и перемычек из полого алюминиевого провода марки ПА-640 на ОРУ 1150 кВ принимается норма по Н-39-07-003-12.

1.39.42. В таблице Н-39-08-003 нормами Н-39-08-003-22 не учтено соединение заградителей между собой шинами при установке нескольких заградителей в вертикальную колонку. Эта работа нормируется по таблице Н-39-08-005.

1.39.43. Нормы раздела Н-39-09 «Ошиновка открытых распределительных устройств» на заготовку и монтаж шинных мостов используются при монтаже пролетов ошиновки всех присоединений ОРУ независимо от их назначения.

1.39.44. Нормами раздела Н-39-09 предусмотрены работы по заготовке и монтажу сборных шин и шинных мостов способом замера длин проводов при помощи вспомогательного троса или

определения длины проводов по чертежам и заготовка их с запасом и последующей визировкой по месту.

1.39.45. Нормами таблицы Н-39-09-001 учтено перетаскивание проводов через препятствия.

1.39.46. Нормами раздела Н-39-09 учтено время на резку (рубку) проводов как механизированным способом, так и вручную.

1.39.47. Нормами раздела Н-39-09 монтаж ошиновки предусмотрен при помощи электролебедок.

1.39.48. Нормами таблицы Н-39-09-009 предусмотрены изготовление и монтаж гибких связей 6 - 10 кВ из сталеалюминиевого провода между генератором, трансформаторами и РУ подстанций при высоте подвеса до 7,5 м и длине пролета до 25 м.

1.39.49. Нормами раздела Н-39-09 учтены:

переходы рабочих в процессе выполнения работы от одной рабочей зоны к другой с перемещением приспособлений, инструментов и оборудования, а также дополнительное перемещение материалов, оборудования, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны на расстояние до 60 м;

установка барабанов с проводом на раскаточные приспособления;

комплектование сцепной арматуры.

1.39.50. В таблицах Н-39-09-001, Н-39-09-002, Н-39-09-003, Н-39-09-004 (за исключением Н-39-09-004-73 - Н-39-09-004-92) при заготовке проводов на монтажно-заготовительных участках к нормам на монтаж гибких сборных шин и шинных мостов применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.

1.39.51. К нормам Н-39-09-001, Н-39-09-002, Н-39-09-003, Н-39-09-004 (за исключением Н-39-09-004-73 - Н-39-09-004-92) при монтаже гибких сборных шин и шинных мостов при помощи трактора применяется коэффициент приложения 39.1.

1.39.52. К нормам Н-39-09-003, Н-39-09-004 при монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавляются соответствующие нормы Н-39-09-004 (73-92).

1.39.53. К нормам Н-39-09-006 (за исключением Н-39-09-006-28) при опрессовании зажимов при помощи ручного пресса применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.

1.39.54. К нормам Н-39-09-006 при опрессовании зажимов при помощи ручного пресса с телескопической вышки на установку ручного пресса в корзину телескопической вышки, подъем, опускание и переезд телевышки добавляются по норме Н-39-09-006-28.

1.39.55. Нормами таблицы Н-39-09-007 на заготовку и присоединение спусков и перемычек не учтена установка дистанционных распорок. На установку распорок с телескопической вышки добавляется по Н-39-09-007-06.

1.39.56. К нормам Н-39-09-007 на подъем, опускание и переезд телескопической вышки добавляется по норме Н-39-09-007-07.

1.39.57. В таблице Н-39-09-011 в качестве пролета принято расстояние между выключателем и разъединителем или между двумя разъединителями, включая шинные опоры или трансформаторы тока.

1.39.58. Нормами раздела Н-39-10 «Монтаж синхронных компенсаторов» предусмотрен монтаж синхронных компенсаторов серии КС и КСВБ с воздушным, водяным и водородным охлаждением.

1.39.59. В разделе Н-39-10 компенсаторы серии КС мощностью 16 тыс. кВАр предназначены для установки в машинных залах и имеют воздушное или водяное охлаждение. Компенсаторы серии КСВБ мощностью 50 и 100 тыс. кВАр предназначены для наружной установки и имеют водородное охлаждение.

1.39.60. Нормами раздела Н-39-10 не учтены:

монтаж пусковой аппаратуры;

ревизия монтируемого оборудования, объем которой устанавливается двусторонним актом;

монтаж водородной установки.

1.39.61. Нормами раздела Н-39-10 не учтено дежурство при испытании компенсаторов под нагрузкой в течение 72 ч.

1.39.62. Нормами Н-39-10-005 предусмотрено перемещение статора на фундаментную площадку с торца фундамента; при перемещении статора с боку фундамента с выкладкой

дополнительной шпальной клетки в проеме фундамента выкладка клетки нормируется по сборнику Н-46 «Такелажные работы».

1.39.63. Нормами таблицы Н-39-10-008 предусмотрено:

- монтаж масляной системы охлаждения, состоящей из одного маслоохладителя, сливной масляной системы, маслопровода в щитах компенсатора, маслопровода и циркуляционных насосов;

- монтаж системы водопровода, состоящей из системы напора и слива воды, системы трубопровода газоохладителей, системы трубопровода контроля течи газоохладителей, системы трубопровода маслоохладителей;

- монтаж системы воздухопровода только в пределах компенсатора;

- монтаж системы водопровода только в зоне компенсатора до последней задвижки без учета монтажа магистрального трубопровода.

1.39.64. Нормами таблицы Н-39-10-008 не учтен монтаж циркуляционных насосов и электродвигателей для системы водопровода.

1.39.65. В таблице Н-39-10-008 нормами Н-39-10-008-01, Н-39-10-008-02 учтены работы по монтажу системы только в пределах компенсатора и не учтены работы по монтажу магистральных воздухопроводов.

1.39.66. Нормами таблицы Н-39-10-012 предусмотрено:

монтаж статических конденсаторных батарей серии ШКБ и СКА мощностью 35,5 и 55,5 мВАр, сооружаемых на открытой части распределительных устройств напряжением 35 и 110 кВ;

сборка батарей из отдельных металлических секций (кассет), устанавливаемых на фундамент ярусами;

двухрядная компоновка блоков кассет;

подъем изоляторов с помощью монтажных блоков на фундамент, а металлических конструкций и элементов конденсаторов (банок) - автокраном;

установка на кассетах в три ряда опорных изоляторов, к которым крепятся шины; ошиновка батареи готовыми алюминиевыми шинами размерами 60 х 6 и 80 х 10 мм.

1.39.67. Нормами таблицы Н-39-11-001 предусмотрен монтаж блоков разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, блоков высокочастотной связи и шинных аппаратов, блоков ввода и перемычки на комплектных трансформаторных подстанциях блочного типа (КТПБ).

Блоки напряжением 35 кВ с завода на монтажную площадку прибывают со смонтированным на них электрооборудованием; блоки напряжением 110 кВ - с установленными на них приводами.

1.39.68. Нормами таблицы Н-39-11-002 предусмотрен монтаж комплектных распределительных устройств (КРУН) 6 (10) кВ серии К-30, К-35 и К-37.

1.39.69. К нормам Н-39-11-011 при установке стационарных аппаратов с разметкой мест установки, установкой фундаментных болтов, заливкой их цементным раствором, выверкой и закреплением применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.

1.39.70. Нормами Н-39-11-011 не учтены изготовление и монтаж вакуум-, воздухо- и водопроводов, установка и демонтаж шкафов питания (эти работы нормируются по сборникам Н-47 «Монтаж технологических трубопроводов», Н-41 «Электромонтажные работы. Распределительная и пускорегулирующая аппаратура» и Н-71 «Детали и узлы для технологических трубопроводов»).

1.39.71. Нормы Н-39-11-011-02, Н-39-11-011-03 применяются при снятии и установке адсорбных фильтров для восстановления цеолитов.

1.39.72. При демонтаже аппаратов, кроме установок «Суховет» и «Иней», к нормам таблицы Н-39-11-011 применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.

1.39.73. При разборке временных трубопроводов к нормам Н-39-11-013-01 - Н-39-11-013-04 применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.

1.39.74. Нормами Н-39-11-013 не учтена промывка трубопроводов и резиновых шлангов маслом.

1.39.75. В таблице Н-39-11-014 периметр прокладки определяется как сумма периметров наружного и внутреннего вырезов.

1.39.76. К нормам Н-39-11-018 при перемещении грузов с помощью трактора к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.

- 1.39.77. Нормами Н-39-11-018 предусмотрено перемещение грузов массой более 25 т. Перемещение грузов массой до 25 т нормируется по сборнику Н-46 «Такелажные работы».
- 1.39.78. К нормам Н-39-11-020 при установке уширителей на трейлеры грузоподъемностью 200 т добавляется по Н-39-11-020-07; при снятии - по Н-39-11-020-08.
- 1.39.79. В таблице Н-39-11-021 при перевозке трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах по дороге со смешанным покрытием норма на первые 1000 м принимается по виду покрытия в начале перевозки, на последующие 1000 м - по разнovidностям покрытия дорог.
- 1.39.80. Устройство и усиление существующих мостиков, переходов и т.п. нормами Н-39-11-021 не предусмотрены.
- 1.39.81. К нормам Н-39-11-022 при повороте оборудования с использованием специальных порталов или поворотных кругов к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.
- 1.39.82. К нормам Н-39-11-024 при закатке трансформаторов на фундамент с помощью электрических лебедок применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.
- 1.39.83. К нормам Н-39-11-024 при установке трансформаторов на повышенный фундамент с помощью трактора и с помощью электрической лебедки применяются соответствующие коэффициенты приложения 39.1.
- 1.39.84. Нормами Н-39-11-024 предусмотрена закатка на фундамент трансформаторов массой свыше 10 т.
- 1.39.85. В таблице Н-39-11-024 закатку трансформатора на фундамент считать от крестовины на железнодорожном пути до места установки на фундамент.
- 1.39.86. Нормами таблицы Н-39-11-025 предусмотрены погрузка и выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов с железнодорожных транспортеров, трейлеров, саней с применением тракторов, бульдозеров, автомобильных лебедок, мостовых кранов большой грузоподъемностью и электрических лебедок с системой блоков и полиспастов, применяемых в качестве грузоподъемных механизмов специальных трансформаторных башен.
- Нормами предусмотрены погрузка и выгрузка с применением тракторов, бульдозеров или автомобильных лебедок на шпальные клетки с прокладками из железнодорожных рельсов, с применением кранов или электрических лебедок на специально установленные деревянные подкладки.
- Погрузка и выгрузка с применением кранов предусматривают применение специальных траверс.
- При погрузке и выгрузке с применением кранов предусмотрено перемещение оборудования и траверс к месту выгрузки и погрузки кранами на расстояние до 100 м в зоне действия кранов.
- При перегрузке трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов с железнодорожных транспортеров на трейлеры или металлические листы с применением тракторов, бульдозеров или автомобильных лебедок применяются нормы Н-39-11-025-01 ÷ Н-39-11-025-32.
- 1.39.87. При погрузке с применением тракторов на сани к нормам Н-39-11-025-17 ÷ Н-39-11-025-32 применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.
- 1.39.88. При погрузке краном с применением траверсы к нормам Н-39-11-025-01 ÷ Н-39-11-025-16 применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.
- 1.39.89. При выгрузке с применением тракторов с металлических листов или саней к нормам Н-39-11-025-51 ÷ Н-39-11-025-68 применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.
- 1.39.90. При выгрузке краном с применением траверсы к нормам Н-39-11-025-33 ÷ Н-39-11-025-50 применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.
- 1.39.91. При выгрузке с применением тракторов на две шпальные клетки к нормам Н-39-11-025-51 ÷ Н-39-11-025-68 применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.
- 1.39.92. При отсутствии операции по заготовке и установке листа на транспортер к нормам Н-39-11-026-04 ÷ Н-39-11-026-11 применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.
- 1.39.93. Нормами таблицы Н-39-12-001 предусмотрен монтаж двух приводов типа ПР-3 (для главного и заземляющего ножей).

1.39.94. Нормами Н-39-12-004 монтаж вертикальных и горизонтальных вводов предусмотрен при помощи электрической лебедки. При монтаже горизонтальных вводов при помощи крана к нормам Н-39-12-004-02, Н-39-12-004-03 применяется соответствующий коэффициент приложения 39.1.

1.39.95. В таблице Н-39-12-004 монтаж горизонтальных вводов напряжением 220 кВ предусмотрен при помощи крана, автовышки и электрической лебедки.

1.39.96. Нормами таблицы Н-39-12-005 предусмотрены изготовление и монтаж гибких сборных шин и шинных мостов при высоте подвеса проводов до 15 м и длине пролета:

до 110 м - для сборных шин из одинарного провода АСО-500, монтируемых на опорных изоляторах (1 фаза) и на подвесных гирляндах (2 фазы);

до 65 м - для сборных шин из одинарного провода АСО-400, монтируемых на подвесных гирляндах;

до 60 м - для сборных шин из сдвоенного провода АСО-300, монтируемых на опорных изоляторах;

до 25 м - для шинных мостов из одинарного провода АСО-300.

1.39.97. Нормами таблицы Н-39-12-005 предусмотрено определение стрелы провеса проводов по чертежам, заготовка их с запасом и последующая визировка по месту; резка (рубка) проводов как механизированным способом, так и вручную.

1.39.98. Нормами таблицы Н-39-12-005 предусмотрены заготовка и монтаж петель одновременно с монтажом сборных шин.

1.39.99. В таблице Н-39-12-006 за пролет принято расстояние между коммутационными аппаратами, включая шинные опоры или трансформаторы тока

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-39-01 Открытые распределительные устройства (ОРУ). Монтаж силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов								
Таблица Н-39-01-001 Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на тележки или каретки								
Н-39-01-001-01-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов краном на тележку, транспортная масса трансформатора до: 50 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-02-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов краном на тележку, транспортная масса трансформатора до: 100 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	22	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-001-03-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 4 шт., транспортная масса трансформатора до: 50 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-04-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 4 шт., транспортная масса трансформатора до: 100 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	16	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-001-05-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 4 шт., транспортная масса трансформатора до: 150 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	20,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-06-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 4 шт., транспортная масса трансформатора до: 200 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	23	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-001-07-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 6 шт., транспортная масса трансформатора до: 100 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	24	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-08-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 6 шт., транспортная масса трансформатора до: 150 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	31	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-001-09-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 6 шт., транспортная масса трансформатора до: 200 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	34,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-10-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 8 шт., транспортная масса трансформатора до: 100 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	32	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-001-11-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 8 шт., транспортная масса трансформатора до: 150 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	41,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-12-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 8 шт., транспортная масса трансформатора до: 200 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	46	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-001-13-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 8 шт., транспортная масса трансформатора до: 250 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	61	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-14-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 8 шт., транспортная масса трансформатора до: 300 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	70	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-001-15-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 8 шт., транспортная масса трансформатора до: 350 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка тележек на рельсовый путь. 3. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток при установке на каретки с последующей разборкой. 4. Подкатка тележек под трансформатор. 5. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 6. Опускание трансформатора на тележки с креплением. 7. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	79	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-16-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов домкратами на тележку, транспортная масса трансформатора до: 50 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	33	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-17-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов домкратами на тележку, транспортная масса трансформатора до: 100 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	65	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-18-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 4 шт, транспортная масса трансформатора до: 50 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	33	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-19-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 4 шт, транспортная масса трансформатора до: 100 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	47	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-20-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 4 шт, транспортная масса трансформатора до: 150 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	61	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-21-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 4 шт, транспортная масса трансформатора до: 200 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	68	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-22-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 6 шт., транспортная масса трансформатора до: 100 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	71	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-23-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 6 шт., транспортная масса трансформатора до: 150 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	91	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-24-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 6 шт., транспортная масса трансформатора до: 200 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	101	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-25-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 6 шт., транспортная масса трансформатора до: 250 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	133	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-26-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 8 шт., транспортная масса трансформатора до: 100 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	94	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-27-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 8 шт., транспортная масса трансформатора до: 150 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	122	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-28-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 8 шт., транспортная масса трансформатора до: 200 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	135	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-29-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 8 шт., транспортная масса трансформатора до: 250 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	178	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-30-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки домкратами, при количестве кареток 8 шт., транспортная масса трансформатора до: 300 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	206	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-31-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 12 шт., транспортная масса трансформатора до: 250 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	266	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-32-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 12 шт., транспортная масса трансформатора до: 300 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	308	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-33-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 12 шт., транспортная масса трансформатора до: 350 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	350	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-34-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на каретки краном, при количестве кареток 12 шт., транспортная масса трансформатора до: 400 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр тележек или кареток. 2. Установка и оснащение полиспастов. 3. Установка тележек на рельсовый путь. 4. Установка домкратов, приводов к ним с заготовкой подкладок. 5. Подъем трансформатора с выкладкой шпальных клеток с последующей разборкой при установке на каретки. 6. Подкатка тележек под трансформатор. 7. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 8. Опускание трансформатора на тележки. 9. Крепление тележек к трансформатору. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсы.	392	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-001-35-01	Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на тележки или каретки с транспортеров сочлененного типа при помощи домкратов, установленных на них, при транспортной массе трансформаторов 230-270 т	1 трансформатор	1. Технический осмотр кареток. 2. Технический осмотр и подготовка к работе домкратов и приводов к ним. 3. Подъем трансформатора. 4. Установка кареток под трансформатор с регулировкой и креплением. 5. Снятие крышек с проушин для шарниров. 6. Выдавливание шарниров с помощью домкратов. 7. Установка электролебедки и полиспаста. 8. Разворот крестовин. 9. Раскатка частей транспортера в стороны. 10. Опускание трансформатора с каретками на рельсовый путь. 11. Перемещение трансформатора при помощи электролебедки. 12. Соединение частей транспортера.	133	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-01-002 Ревизия трансформаторов и реакторов 35, 110 кВ, 150 кВ								
Н-39-01-002-01-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТМ-1600, ТМ-2500, ТМН-2500, ТМ-1600, ТМ-2500, ТМН-2500, ТМ-4000, ТМН-4000, ТМ-6300, ТМН 6300, ТМН-10000, ТД-10000, РТД-20000, ТДНС-10000, ТДНС-16000, РОД-30000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	29	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-02-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТМ-1600, ТМ-2500, ТМН-2500, ТМ-1600, ТМ-2500, ТМН-2500, ТМ-4000, ТМН-4000, ТМ-6300, ТМН 6300, ТМН-10000, ТД-10000, РТД-20000, ТДНС-10000, ТДНС-16000, РОД-30000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	30	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-03-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТРДНС-32000, ТРДНС-40000, ТРДНС-63000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-04-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТРДНС-32000, ТРДНС-40000, ТРДНС-63000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	49	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-05-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТМН-2500, РОД-33333, ТМН-6300, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	12	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-06-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТМН-2500, РОД-33333, ТМН-6300, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	14	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-07-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТМН-2500, РОД-33333, ТМН-6300, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	29	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-08-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТМН-2500, РОД-33333, ТМН-6300, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	32	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-09-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДН-10000, ТМТН-6300, ТДН-16000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	12	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-10-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДН-10000, ТМТН-6300, ТДН-16000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	16,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-11-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДН-10000, ТМТН-6300, ТДН-16000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	29	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-12-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДН-10000, ТМТН-6300, ТДН-16000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	32	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-13-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-10000, ТДТН-16000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	12	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-14-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-10000, ТДТН-16000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	19	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-15-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-10000, ТДТН-16000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	29	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-16-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-10000, ТДТН-16000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	36	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-17-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДН-25000, ТДТН-25000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-18-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДН-25000, ТДТН-25000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	22	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-19-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДН-25000, ТДТН-25000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-20-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДН-25000, ТДТН-25000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	48	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-21-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДН-32000, ТРДН-40000, ТДЦ-80000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-22-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДН-32000, ТРДН-40000, ТДЦ-80000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	25,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-23-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДН-32000, ТРДН-40000, ТДЦ-80000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-24-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДН-32000, ТРДН-40000, ТДЦ-80000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	52	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-25-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-40000, ТРДН-63000, ТРДЦНК-63000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-26-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-40000, ТРДН-63000, ТРДЦНК-63000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	28,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-27-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-40000, ТРДН-63000, ТРДЦНК-63000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-28-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-40000, ТРДН-63000, ТРДЦНК-63000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	52	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-29-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-63000, ТДЦ-125000, ТДТН-80000, ТРДЦН-80000, ТРДЦНК-80000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-30-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-63000, ТДЦ-125000, ТДТН-80000, ТРДЦН-80000, ТРДЦНК-80000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	34	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-31-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-63000, ТДЦ-125000, ТДТН-80000, ТРДЦН-80000, ТРДЦНК-80000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	54	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-32-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-63000, ТДЦ-125000, ТДТН-80000, ТРДЦН-80000, ТРДЦНК-80000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	72	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-33-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДЦН-125000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-34-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДЦН-125000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	37,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-35-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДЦН-125000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	54	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-36-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДЦН-125000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	72	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-37-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-200000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	20	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-38-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-200000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	44	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-39-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-200000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	66	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-40-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-200000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	93	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-41-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-250000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	20	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-42-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-250000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	50	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-43-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-250000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	66	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-44-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-250000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	93	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-45-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-400000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	26	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-46-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-400000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	70	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-47-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-400000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	93	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-48-01	Ревизия трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-400000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	135	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-49-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДН-16000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	12	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-50-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДН-16000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	17	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-51-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДН-16000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	29	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-52-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДН-16000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	36	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-53-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-16000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	12	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-54-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-16000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	20,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-55-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-16000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	29	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-56-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-16000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	36	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-57-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-25000, ТРДН-32000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-58-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-25000, ТРДН-32000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	23,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-59-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-25000, ТРДН-32000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-60-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-25000, ТРДН-32000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	53	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-61-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-40000, ТРДН-63000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-62-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-40000, ТРДН-63000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	26,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-63-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-40000, ТРДН-63000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-64-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-40000, ТРДН-63000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	53	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-65-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-63000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-66-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-63000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	30	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-67-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-63000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-68-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-63000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	53	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-69-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТЦ-250000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	22,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-70-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТЦ-250000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	51	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-002-71-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТЦ-250000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	80	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-002-72-01	Ревизия трансформаторов 150 кВ, тип ТЦ-250000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	110	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-01-003 Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ								
Н-39-01-003-01-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТРДН-32000, ТДТН-40000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-02-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТРДН-32000, ТДТН-40000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	28	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-03-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТРДН-32000, ТДТН-40000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-04-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТРДН-32000, ТДТН-40000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	56	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-05-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТРДЦН-63000, АДЦТН-63000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-06-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТРДЦН-63000, АДЦТН-63000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	32,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-07-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТРДЦН-63000, АДЦТН-63000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-08-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТРДЦН-63000, АДЦТН-63000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	56	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-09-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип АДЦТН-125000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-10-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип АТДЦТН-125000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	32,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-11-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип АТДЦТН-125000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	54	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-12-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип АТДЦТН-125000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	77	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-13-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-80000, ТДЦ-125000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-14-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-80000, ТДЦ-125000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	41,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-15-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-80000, ТДЦ-125000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	54	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-16-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-80000, ТДЦ-125000, вид ревизии: с подъемом съёмной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	77	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-17-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-200000, ТДЦ-250000 (ЗТЗ), вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	20	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-18-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-200000, ТДЦ-250000 (ЗТЗ), вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	45,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-19-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-200000, ТДЦ-250000 (ЗТЗ), вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	66	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-20-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-200000, ТДЦ-250000 (ЗТЗ), вид ревизии: с подъемом съёмной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	96	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-21-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип АТДЦТН-200000, АТДЦТН-250000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	20	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-22-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип АТДЦТН-200000, АТДЦТН-250000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	55	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-23-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип АТДЦТН-200000, АТДЦТН-250000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	66	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-24-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип АТДЦТН-200000, АТДЦТН-250000, вид ревизии: с подъемом съёмной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	96	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-25-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-250000 (ТЭЗ), ТДЦ-400000 (ЗТЗ), вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	22,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-26-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-250000 (ТЭЗ), ТДЦ-400000 (ЗТЗ), вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	55	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-27-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-250000 (ТЭЗ), ТДЦ-400000 (ЗТЗ), вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	80	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-28-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-250000 (ТЭЗ), ТДЦ-400000 (ЗТЗ), вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	110	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-29-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-400000 (ТЭЗ), вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	26	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-30-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-400000 (ТЭЗ), вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	76	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-31-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-400000 (ТЭЗ), вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	97	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-32-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-400000 (ТЭЗ), вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	145	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-33-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТЦ-630000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	30,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-34-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТЦ-630000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	76	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-003-35-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТЦ-630000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	97	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-003-36-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип ТЦ-630000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	145	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-01-004 Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ								
Н-39-01-004-01-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-125000, ТРДЦН-63000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-02-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-125000, ТРДЦН-63000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	43	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-03-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-125000, ТРДЦН-63000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	54	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-04-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-125000, ТРДЦН-63000, вид ревизии: с подъемом съёмной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	79	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-05-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-125000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-06-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-125000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	54	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-07-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-125000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	54	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-08-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-125000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	89	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-09-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-200000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	20	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-10-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-200000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	42	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-11-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-200000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	66	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-12-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-200000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	98	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-13-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-200000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	20	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-14-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-200000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	52	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-15-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-200000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	66	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-16-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-200000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	98	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-17-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-250000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	22,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-18-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-250000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	60	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-19-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-250000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	80	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-20-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-250000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	115	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-21-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-400000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	22,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-22-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-400000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	74	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-23-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-400000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	80	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-24-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-400000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	135	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-25-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-400000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	26	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-26-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-400000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	67	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-27-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-400000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	93	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-28-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-400000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	135	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-29-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТЦ-630000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	34	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-30-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТЦ-630000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	108	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-31-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТЦ-630000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	125	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-32-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТЦ-630000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	215	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-33-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТЦ-1000000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	34	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-34-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТЦ-1000000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	120	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-004-35-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТЦ-1000000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	135	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-004-36-01	Ревизия трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип ТЦ-1000000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	215	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-01-005 Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, 750 кВ								
Н-39-01-005-01-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип РОДЦ-55000, РОДЦ-60000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-005-02-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип РОДЦ-55000, РОДЦ-60000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-005-03-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип РОДЦ-55000, РОДЦ-60000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-005-04-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип РОДЦ-55000, РОДЦ-60000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	47	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-005-05-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип АОДЦТН-167000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-005-06-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип АОДЦТН-167000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	42,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-005-07-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип АОДЦТН-167000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	54	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-005-08-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип АОДЦТН-167000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	79	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-005-09-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип АОДЦТН-210000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	20	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-005-10-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип АОДЦТН-210000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	60	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-005-11-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип АОДЦТН-210000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	66	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-005-12-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип АОДЦТН-210000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	105	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-005-13-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ТДЦ (ТЦ)-400000, АДЦТН-250000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	26	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-005-14-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ТДЦ (ТЦ)-400000, АТДЦТН-250000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	83	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-005-15-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ТДЦ (ТЦ)-400000, АТДЦТН-250000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	97	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-005-16-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ТДЦ (ТЦ)-400000, АТДЦТН-250000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	150	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-005-17-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ОРЦ-333000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	32,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-005-18-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ОРЦ-333000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	88	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-005-19-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ОРЦ-333000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	97	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-005-20-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ОРЦ-333000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	150	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-005-21-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ТЦ-630000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	32,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-005-22-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ТЦ-630000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	95	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-005-23-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ТЦ-630000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	125	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-005-24-01	Ревизия трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ТЦ-630000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	190	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-01-006 Автотрансформаторы и реакторы 750 кВ								
Н-39-01-006-01-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип РОДЦ-110000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-006-02-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип РОДЦ-110000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	24,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-006-03-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип РОДЦ-110000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-006-04-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип РОДЦ-110000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	50	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-006-05-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип АОДЦТН-417000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	22,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-006-06-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип АОДЦТН-417000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	63	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-006-07-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип АОДЦТН-417000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	93	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-006-08-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип АОДЦТН-417000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	125	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-006-09-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип АОДЦТН-333000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	26	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-006-10-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип АОДЦТН-333000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	63	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-006-11-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип АОДЦТН-333000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	80	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-006-12-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип АОДЦТН-333000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	125	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-006-13-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип ОРЦ-417000, вид ревизии: через люки бака с проверкой на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	30,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-006-14-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип ОРЦ-417000, вид ревизии: через люки бака с испытанием на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	90	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-006-15-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип ОРЦ-417000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	100	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-006-16-01	Ревизия автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип ОРЦ-417000, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	160	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-01-007 Вольтодобавочные регулировочные и регулировочные линейные трансформаторы								
Н-39-01-007-01-01	Ревизия вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип ВРТДНУ-180000/35, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	35	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-007-02-01	Ревизия вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип ВРТДНУ-180000/35, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	42	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-007-03-01	Ревизия вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип ВРТДНУ-240000/35, ВРТДНУ-405000/35, ВРТДНУ-480000/35, ВРТДНУ-750000/35, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	46	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-007-04-01	Ревизия вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип ВРТДНУ-240000/35, ВРТДНУ-405000/35, ВРТДНУ-480000/35, ВРТДНУ-750000/35, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	56	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-007-05-01	Ревизия вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип ОДЦТНП-92000/150, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	46	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-007-06-01	Ревизия вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип ОДЦТНП-92000/150, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	65	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-007-07-01	Ревизия регулировочных линейных трансформаторов, тип ЛТДН-63000/35, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	29	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-007-08-01	Ревизия регулировочных линейных трансформаторов, тип ЛТДН-63000/35, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	33	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-007-09-01	Ревизия регулировочных линейных трансформаторов, тип ЛТДН-100000/35, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с проверкой на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	29	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-007-10-01	Ревизия регулировочных линейных трансформаторов, тип ЛТДН-100000/35, вид ревизии: с подъемом съемной или активной части с испытанием на герметичность	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	36	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-01-008 Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 35, 110, 150 кВ								
Н-39-01-008-01-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТМ-1600, ТМ-4000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-02-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТМ-1600, ТМ-4000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	19,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-03-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТМ-2500, ТМН-2500, ТМ-6300, ТРДНС-32000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-04-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТМ-2500, ТМН-2500, ТМ-6300, ТРДНС-32000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	23	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-05-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, ТМН-6300 (ЧЭЗ), ТД-10000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-06-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, ТМН-6300 (ЧЭЗ), ТД-10000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	28	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-07-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТМН-6300 (ЗТЗ), РОД-30000, ТМН-10000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-08-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТМН-6300 (ЗТЗ), РОД-30000, ТМН-10000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	39	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-09-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТДНС-10000, ТДНС-16000, РТД-20000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-10-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТДНС-10000, ТДНС-16000, РТД-20000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	47	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-11-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТРДНС-40000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-12-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТРДНС-40000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	47	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-13-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТРДНС-63000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-14-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип ТРДНС-63000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	72	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-15-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТМН-6300 (ЧЭЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-16-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТМН-6300 (ЧЭЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	23	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-17-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТМН-2500, ТДН-10000 (ЧЭЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-18-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТМН-2500, ТДН-10000 (ЧЭЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	35	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-19-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип РОД-33333, ТМН-6300 (ЗТЗ), ТМТН-6300, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-20-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип РОД-33333, ТМН-6300 (ЗТЗ), ТМТН-6300, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	50	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-21-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДН-10000 (ЗТЗ), ТДН-16000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-22-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДН-10000 (ЗТЗ), ТДН-16000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	58	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-23-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДН-10000 (ТЭЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-24-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-10000 (ТЭЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	69	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-25-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-10000 (ЗТЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-26-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-10000 (ЗТЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	77	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-27-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-16000, ТРДН-25000 (ТЭЗ), ТРДН-32000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-28-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-16000, ТРДН-25000 (ТЭЗ), ТРДН-32000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	62	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-29-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-25000 (ТЭЗ), ТРДН-25000 (МТЗ), ТДЦ-80000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-30-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-25000 (ТЭЗ), ТРДН-25000 (МТЗ), ТДЦ-80000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	68	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-31-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДН-40000 (ТЭЗ), ТДТН-25000 (ЗТЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-32-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДН-40000 (ТЭЗ), ТДТН-25000 (ЗТЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	79	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-33-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-40000 (ТЭЗ), ТРДН-40000 (МТЗ), ТДТН-40000 (ЗТЗ), ТРДЦН-63000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-34-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-40000 (ТЭЗ), ТРДН-40000 (МТЗ), ТДТН-40000 (ЗТЗ), ТРДЦН-63000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	86	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-35-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДЦНК-63000, ТДТН-63000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-36-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДЦНК-63000, ТДТН-63000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	105	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-37-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-125000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	15,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-38-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-125000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	82	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-39-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-80000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	15,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-40-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДТН-80000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	93	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-41-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДЦН-80000, ТРДЦН-125000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	15,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-42-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДЦН-80000, ТРДЦН-125000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	110	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-43-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДЦНК-80000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	15,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-44-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТРДЦНК-80000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	125	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-45-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-250000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	18,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-46-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-250000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	125	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-47-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-200000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	18,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-48-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-200000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	135	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-49-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-400000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-50-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип ТДЦ-400000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	135	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-51-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов 150 кВ, тип ТДН-16000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-52-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов 150 кВ, тип ТДН-16000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	63	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-53-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов 150 кВ, тип ТРДН-63000, ТДТН-16000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-54-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов 150 кВ, тип ТРДН-63000, ТДТН-16000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	63	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-55-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-25000, ТРДН-32000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-56-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-25000, ТРДН-32000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	71	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-57-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-40000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-58-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-40000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	81	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-59-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-63000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	13,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-60-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов 150 кВ, тип ТДТН-63000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	110	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-008-61-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов 150 кВ, тип ТЦ-250000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	19	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-008-62-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов 150 кВ, тип ТЦ-250000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	145	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-01-009 Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ, 750 кВ								
Н-39-01-009-01-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДТН-40000, ТРДН-32000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	14	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-02-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 220 кВ, тип ТДТН-40000, ТРДН-32000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	96	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-03-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 220 кВ, тип АДЦТН-63000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	14	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-04-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 220 кВ, тип АТДЦТН-63000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	120	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-05-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 220 кВ, тип АТДЦТН-125000, ТРДЦН-63000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	14	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-06-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 220 кВ, тип АДЦТН-125000, ТРДЦН-63000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	145	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-07-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-125000, ТДЦ-200000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-08-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-125000, ТДЦ-200000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	110	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-09-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-80000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-10-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-80000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	120	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-11-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-250000 (ЗТЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-12-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-250000 (ЗТЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	155	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-13-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-250000 (ТЭЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-14-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 220 кВ, тип ТДЦ-250000 (ТЭЗ), способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	155	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-15-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 220 кВ, тип АТДЦТН-200000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-16-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 220 кВ, тип АДЦТН-200000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	175	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-17-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 220 кВ, тип ТЦ-630000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-18-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 220 кВ, тип ТЦ-630000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	175	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-19-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 220 кВ, тип АДЦТН-250000, ТДЦ-400000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-20-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 220 кВ, тип АДЦТН-250000, ТДЦ-400000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	200	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-21-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-125000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-22-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-125000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	110	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-23-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 330 кВ, тип ТРДЦН-63000, АДЦТН-200000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-24-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 330 кВ, тип ТРДЦН-63000, АТДЦТН-200000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	160	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-25-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 330 кВ, тип АТДЦТН-125000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-26-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 330 кВ, тип АДЦТН-125000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	115	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-27-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-250000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-28-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-250000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	145	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-29-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-200000, АТДЦТН-400000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-30-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 330 кВ, тип ТДЦ-200000, АТДЦТН-400000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	160	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-31-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 330 кВ, тип ТЦ-630000, ТДЦ-400000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-32-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 330 кВ, тип ТЦ-630000, ТДЦ-400000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	200	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-33-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или авторансформаторов 330 кВ, тип ТЦ-1000000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор или авторансформатор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-34-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов или автотрансформаторов 330 кВ, тип ТЦ-1000000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	235	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-35-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип РОДЦ-55000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-36-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип РОДЦ-55000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	72	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-37-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип РОДЦ-60000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-38-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип РОДЦ-60000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	72	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-39-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип АОДЦТН-167000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-40-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип АОДЦТН-167000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	125	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-41-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ТЦ-630000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-42-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ТЦ-630000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	160	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-43-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ТДЦ (ТЦ)-400000, ОРЦ-333000, АОДЦТН-210000, АТДЦТН-250000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-44-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип ТДЦ (ТЦ)-400000, ОРЦ-333000, АОДЦТН-210000, АДЦТН-250000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	184	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-45-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип РОДЦ-110000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-46-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип РОДЦ-110000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	110	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-009-47-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип а АОДЦТН-333000, АОДЦТН-417000, ОРЦ-417000, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-009-48-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип а АОДЦТН-333000, АОДЦТН-417000, ОРЦ-417000, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	220	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-01-010 Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке вольтодобавочных регулировочных и регулировочных линейных трансформаторов								
Н-39-01-010-01-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип ВРТДНУ-180000/35, ВРТДНУ-240000/35, ВРТДНУ-405000/35, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-010-02-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип ВРТДНУ-180000/35, ВРТДНУ-240000/35, ВРТДНУ-405000/35, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	72	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-010-03-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип ВРТДНУ-480000/35, ВРТДНУ-750000/35, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-010-04-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип ВРТДНУ-480000/35, ВРТДНУ-750000/35, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	95	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-010-05-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип ОДЦТНП-92000/150, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	15,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-010-06-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип ОДЦТНП-92000/150, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	87	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-010-07-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке регулировочных линейных трансформаторов, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-010-08-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке регулировочных линейных трансформаторов, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	47	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-010-09-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке регулировочных линейных трансформаторов, способ прогрева, подогрева или сушки: в сушильной камере	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-010-10-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке регулировочных линейных трансформаторов, способ прогрева, подогрева или сушки: индукционный в собственном баке	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	60	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-010-11-01	Подготовительно-заключительные работы при контрольном прогреве, подогреве или сушке трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов постоянным током с применением специальных выпрямительных установок	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	12,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-01-011 Монтаж силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов								
Н-39-01-011-01-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип: ТМН-2500, ТМН-4000, ТМН-6300 (ЧЭЗ). Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	116	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-011-02-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип: ТМ-1600, РОД-30000. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	125	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-03-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип: ТМ-2500, ТМН-10000, РТД-20000. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	129	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-011-04-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип: ТМ-4000, ТД-10000. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	146	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-05-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип: ТМН-6300 (ЗТЗ), ТМ-6300, ТДНС-10000, ТРДНС-32000. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	160	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-011-06-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип: ТДНС-16000, ТРДНС-40000. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	175	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-07-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 35 кВ, тип: ТРДНС-63000. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	209	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-011-08-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: РОД-33333.Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	118	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-09-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТДЦ-80000. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	126	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-011-10-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТМН-2500. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	131	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-11-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТМН-6300 (ЧЭЗ). Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	143	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-011-12-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТМН-6300 (ЗТЗ), ТДН-16000. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	153	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-13-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТДЦ-125000. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	153	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-011-14-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТРДЦН-63000, ТДЦ-200000 . Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	162	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-15-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТРДЦНК-63000, ТРДЦН-80000. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	166	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-011-16-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТРДЦНК-80000, ТРДЦН-125000. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	175	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-17-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТДЦ-250000. Система охлаждения: Д, М	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	181	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-011-18-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТДН-10000, ТДТН-10000 (ТЭЗ). Система охлаждения: Д, М	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	187	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-19-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТМТН-6300. Система охлаждения: Д, М	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	192	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-011-20-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТДТН-16000. Система охлаждения: Д, М	1 трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	206	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-21-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТДЦ-400000. Система охлаждения:Д, М	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	206	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-011-22-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТДТН-10000 (ЗТЗ), ТРДН-25000 (ТЭЗ), ТРДН-32000, ТРДН-40000 (МТЗ)	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	213	-	-	-	-
Н-39-01-011-23-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТДТН-25000, ТРДН-25000 (ЗТЗ), ТРДН-40000 (ТЭЗ), ТДТН-40000 (ЗТЗ)	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	221	-	-	-	-
Н-39-01-011-24-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТДТН-40000 (ТЭЗ)	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	263	-	-	-	-
Н-39-01-011-25-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТДТН-63000	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	307	-	-	-	-
Н-39-01-011-26-01	Монтаж силовых трансформаторов и реакторов 110 кВ, тип: ТДТН-80000	1трансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	313	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-27-01	Монтаж силовых трансформаторов 150 кВ, тип: ТДН-16000	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	214	-	-	-	-
Н-39-01-011-28-01	Монтаж силовых трансформаторов 150 кВ, тип: ТЦ-250000	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	245	-	-	-	-
Н-39-01-011-29-01	Монтаж силовых трансформаторов 150 кВ, тип: ТДТН-16000	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	245	-	-	-	-
Н-39-01-011-30-01	Монтаж силовых трансформаторов 150 кВ, тип: ТДТН-25000, ТРДН-32000	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	275	-	-	-	-
Н-39-01-011-31-01	Монтаж силовых трансформаторов 150 кВ, тип: ТДТН-40000, ТДТН-63000	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	298	-	-	-	-
Н-39-01-011-32-01	Монтаж силовых трансформаторов 150 кВ, тип: ТРДН-63000	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	371	-	-	-	-
Н-39-01-011-33-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип: ТДЦ-125000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	171	-	-	-	-
Н-39-01-011-34-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип: ТДЦ-80000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	190	-	-	-	-
Н-39-01-011-35-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип: АДЦТН-63000, ТДЦ-250000 (ТЭЗ)	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	217	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-36-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип: ТРДЦН-63000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	232	-	-	-	-
Н-39-01-011-37-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип: АДЦТН-250000, ТДЦ-250000 (ЗТЗ), ТДЦ-400000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	254	-	-	-	-
Н-39-01-011-38-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип: ТРДН-32000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	268	-	-	-	-
Н-39-01-011-39-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип: ТДЦ-200000, АДЦТН-125000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	274	-	-	-	-
Н-39-01-011-40-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип: АДЦТН-200000, ТЦ-630000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	298	-	-	-	-
Н-39-01-011-41-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ, тип: ТДТН-40000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	302	-	-	-	-
Н-39-01-011-42-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип: ТДЦ-125000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	225	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-43-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип: ТРДЦН-63000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	270	-	-	-	-
Н-39-01-011-44-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип: ТДЦ-200000, АТДЦТН-400000, АТДЦТН-125000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	295	-	-	-	-
Н-39-01-011-45-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип: ТЦ-630000, ТДЦ-400000, ТДЦ-250000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	301	-	-	-	-
Н-39-01-011-46-01	Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов 330 кВ, тип: ТЦ-1000000, АТДЦТН-200000	1 трансформатор или автотрансформатор	1. Смотри техчасть.	325	-	-	-	-
Н-39-01-011-47-01	Монтаж силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип: РОДЦ-55000, РОДЦ-60000	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	93	-	-	-	-
Н-39-01-011-48-01	Монтаж силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип: ОРЦ-333000	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	160	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-49-01	Монтаж силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип: АОДЦТН-167000	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	210	-	-	-	-
Н-39-01-011-50-01	Монтаж силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип: АОДЦТН-210000	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	255	-	-	-	-
Н-39-01-011-51-01	Монтаж силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип: ТДЦ (ТЦ)-400000, АТДЦТН-250000	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	340	-	-	-	-
Н-39-01-011-52-01	Монтаж силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 500 кВ, тип: ТЦ-630000	1 трансформатор, автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	351	-	-	-	-
Н-39-01-011-53-01	Монтаж автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип: РОДЦ-110000	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	230	-	-	-	-
Н-39-01-011-54-01	Монтаж автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип: ОРЦ-417000	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	265	-	-	-	-
Н-39-01-011-55-01	Монтаж автотрансформаторов и реакторов 750 кВ, тип: АОДЦТН-333000, АОДЦТН-417000	1 автотрансформатор или реактор	1. Смотри техчасть.	314	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-011-56-01	Монтаж вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип: ОДЦТНП-92000/150	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	146	-	-	-	-
Н-39-01-011-57-01	Монтаж вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип: ВРТДНУ-180000/35, ВРТДНУ-240000/35, ВРТДНУ-405000/35	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	146	-	-	-	-
Н-39-01-011-58-01	Монтаж вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип: ВРТДНУ-480000/35	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	154	-	-	-	-
Н-39-01-011-59-01	Монтаж вольтодобавочных регулировочных трансформаторов, тип: ВРТДНУ-750000/35	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	180	-	-	-	-
Н-39-01-011-60-01	Монтаж регулировочных линейных трансформаторов, тип: ЛТДН-63000/35	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	188	-	-	-	-
Н-39-01-011-61-01	Монтаж регулировочных линейных трансформаторов, тип: ЛТДН-100000/35	1 трансформатор	1. Смотри техчасть.	193	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-01-012 Монтаж систем охлаждения трансформаторов типа ДЦ								
Н-39-01-012-01-01	Монтаж систем охлаждения трансформаторов типа ДЦ, система: навесная, состоящая из одинарных охладителей	1 охлаждающее устройство	1. Промывка и испытание охладителей на герметичность маслом под давлением с устранением выявленных мелких дефектов. 2. Технический осмотр и установка вентиляторов на охладители. 3. Технический осмотр, установка и крепление адсорбных фильтров на охладители. 4. Навеска охладителей при помощи крана. 5. Технический осмотр, испытание и установка запорной арматуры. 6. Технический осмотр маслонасосов и электродвигателей. 7. Установка маслонасосов с креплением фланцевых соединений. 8. Прокладка маслопровода с соединением фланцевых стыков (только для навесной системы). 9. Гидравлическое испытание системы. 10. Опробование системы в работе.	49	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-012-02-01	Монтаж систем охлаждения трансформаторов типа ДЦ, система: выносная, состоящая из одинарных охладителей	1 охлаждающее устройство	1. Промывка и испытание охладителей на герметичность маслом под давлением с устранением выявленных мелких дефектов. 2. Технический осмотр и установка вентиляторов на охладители. 3. Технический осмотр, установка и крепление адсорбных фильтров на охладители. 4. Навеска охладителей при помощи крана. 5. Технический осмотр, испытание и установка запорной арматуры. 6. Технический осмотр маслососов и электродвигателей. 7. Установка маслососов с креплением фланцевых соединений. 8. Прокладка маслопровода с соединением фланцевых стыков (только для навесной системы). 9. Гидравлическое испытание системы. 10. Опробование системы в работе. 11. Установка на фундамент опорных конструкций для навески охладителей с креплением анкерными болтами.	50	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-012-03-01	Монтаж систем охлаждения трансформаторов типа ДЦ, система: групповая (ГОУ), состоящая из четырех охладителей	1 охлаждающее устройство	1. Установка охладительной установки на опорную конструкцию с выверкой и креплением. 2. Снятие заглушек с труб. 3. Заправка системы маслом. 4. Гидравлическое испытание смонтированной системы.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-01-012-04-01	При сборке и прокладке маслопровода	1 м	-	2,2	-	-	-	-
Н-39-01-012-05-01	На сварку стыковых соединений маслопровода принимать	1 стык	-	0,58	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-39-01-012-06-01	На сварку фланцевых соединений принимать	1 фланцевое соединение	-	0,36	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-01-013 Монтаж оборудования систем охлаждения трансформаторов типа Ц								
Н-39-01-013-01-01	Монтаж оборудования систем охлаждения трансформаторов типа Ц: маслоохладитель, технический осмотр и испытание	1 шт.	1. Снятие транспортных заглушек. 2. Разборка оборудования, осмотр и протирка с последующей сборкой. 3. Сборка схемы для испытания сетчатых фильтров, обратных клапанов, маслоохладителей и электронасосов. 4. Сборка в блоки обратных клапанов и сетчатых фильтров. 5. Испытание и промывка маслом обратных клапанов, сетчатых фильтров, маслоохладителей и опробование электронасосов. 6. Разборка схемы для испытания оборудования. 7. Установка транспортных заглушек на сетчатые фильтры и обратные клапаны.	10,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-013-02-01	Монтаж оборудования систем охлаждения трансформаторов типа Ц: маслоохладитель, монтаж	1 шт.	1. Выверка фундаментов и опорных металлоконструкций под маслоохладители и адсорбные фильтры. 2. Установка маслоохладителей и адсорбных фильтров на фундаменты и опорные металлоконструкции с выверкой и креплением. 3. Снятие транспортных заглушек с электронасосов, сетчатых фильтров и обратных клапанов. 4. Установка электронасосов, сетчатых фильтров и обратных клапанов с протиркой, а также установка прокладок.	14	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-013-03-01	Монтаж оборудования систем охлаждения трансформаторов типа Ц: электронасос, технический осмотр и испытание	1 шт.	1. Снятие транспортных заглушек. 2. Разборка оборудования, осмотр и протирка с последующей сборкой. 3. Сборка схемы для испытания сетчатых фильтров, обратных клапанов, маслоохладителей и электронасосов. 4. Сборка в блоки обратных клапанов и сетчатых фильтров. 5. Испытание и промывка маслом обратных клапанов, сетчатых фильтров, маслоохладителей и опробование электронасосов. 6. Разборка схемы для испытания оборудования. 7. Установка транспортных заглушек на сетчатые фильтры и обратные клапаны.	2,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-013-04-01	Монтаж оборудования систем охлаждения трансформаторов типа Ц: электронасос, монтаж	1 шт.	1. Выверка фундаментов и опорных металлоконструкций под маслоохладители и адсорбные фильтры. 2. Установка маслоохладителей и адсорбных фильтров на фундаменты и опорные металлоконструкции с выверкой и креплением. 3. Снятие транспортных заглушек с электронасосов, сетчатых фильтров и обратных клапанов. 4. Установка электронасосов, сетчатых фильтров и обратных клапанов с протиркой, а также установка прокладок.	3,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-01-013-05-01	Монтаж оборудования систем охлаждения трансформаторов типа Ц: адсорбный фильтр, монтаж	1 шт.	1. Выверка фундаментов и опорных металлоконструкций под маслоохладители и адсорбные фильтры. 2. Установка маслоохладителей и адсорбных фильтров на фундаменты и опорные металлоконструкции с выверкой и креплением. 3. Снятие транспортных заглушек с электронасосов, сетчатых фильтров и обратных клапанов. 4. Установка электронасосов, сетчатых фильтров и обратных клапанов с протиркой, а также установка прокладок.	8,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-013-06-01	Монтаж оборудования систем охлаждения трансформаторов типа Ц: обратный клапан, технический осмотр и испытание	1 шт.	1. Снятие транспортных заглушек. 2. Разборка оборудования, осмотр и протирка с последующей сборкой. 3. Сборка схемы для испытания сетчатых фильтров, обратных клапанов, маслоохладителей и электронасосов. 4. Сборка в блоки обратных клапанов и сетчатых фильтров. 5. Испытание и промывка маслом обратных клапанов, сетчатых фильтров, маслоохладителей и опробование электронасосов. 6. Разборка схемы для испытания оборудования. 7. Установка транспортных заглушек на сетчатые фильтры и обратные клапаны.	2,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-013-07-01	Монтаж оборудования систем охлаждения трансформаторов типа Ц: обратный клапан, монтаж	1 шт.	1. Выверка фундаментов и опорных металлоконструкций под маслоохладители и адсорбные фильтры. 2. Установка маслоохладителей и адсорбных фильтров на фундаменты и опорные металлоконструкции с выверкой и креплением. 3. Снятие транспортных заглушек с электронасосов, сетчатых фильтров и обратных клапанов. 4. Установка электронасосов, сетчатых фильтров и обратных клапанов с протиркой, а также установка прокладок.	3,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-013-08-01	Монтаж оборудования систем охлаждения трансформаторов типа Ц: сетчатый фильтр, технический осмотр и испытание	1 шт.	1. Снятие транспортных заглушек. 2. Разборка оборудования, осмотр и протирка с последующей сборкой. 3. Сборка схемы для испытания сетчатых фильтров, обратных клапанов, маслоохладителей и электронасосов. 4. Сборка в блоки обратных клапанов и сетчатых фильтров. 5. Испытание и промывка маслом обратных клапанов, сетчатых фильтров, маслоохладителей и опробование электронасосов. 6. Разборка схемы для испытания оборудования. 7. Установка транспортных заглушек на сетчатые фильтры и обратные клапаны.	3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-013-09-01	Монтаж оборудования систем охлаждения трансформаторов типа Ц: сетчатый фильтр, монтаж	1 шт.	1. Выверка фундаментов и опорных металлоконструкций под маслоохладители и адсорбные фильтры. 2. Установка маслоохладителей и адсорбных фильтров на фундаменты и опорные металлоконструкции с выверкой и креплением. 3. Снятие транспортных заглушек с электронасосов, сетчатых фильтров и обратных клапанов. 4. Установка электронасосов, сетчатых фильтров и обратных клапанов с протиркой, а также установка прокладок.	3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-01-014 Монтаж азотной и пленочной защиты трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов								
Н-39-01-014-01-01	Монтаж азотной защиты трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов	1 расширитель	1. Установка и закрепление на фундаментных болтах рамы шкафа. 2. Установка на раму и закрепление боковых листов. 3. Установка и закрепление патрубка для соединения установки с трубопроводом расширителя трансформатора. 4. Проверка мягких резервуаров на герметичность. 5. Снятие заглушек со штуцеров мягких резервуаров, наворачивание и уплотнение патрубков для подсоединения резиновой трубки. 6. Подвеска мягких резервуаров в шкафу. 7. Установка и закрепление крыши шкафа. 8. Соединение патрубка установки азотной защиты с трубопроводом расширителя трансформатора. 9. Установка и закрепление в шкафу азотного осушителя. 10. Соединение резиновыми трубками осушителя с мягкими резервуарами. 11. Наполнение мягких резервуаров сухим азотом. 12. Проверка мест утечки азота мыльным раствором с приготовлением его.	83	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-01-014-02-01	Монтаж пленочной защиты трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов	1 расширитель	1. Подготовка и растягивание пленки. 2. Приготовление мыльного раствора. 3. Подключение пленки к компрессору и наполнение ее воздухом. 4. Проверка мест возможной утечки воздуха мыльным раствором. 5. Отключение пленки от компрессора. 6. Протирка пленки от мыльного раствора. 7. Снятие заглушки с расширителя. 8. Установка пленки в расширитель. 9. Подключение компрессора и отводящих резиновых трубок. 10. Установка заглушки на расширитель. 11. Тренировка пленки. 12. Слив масла. 13. Проверка отсутствия масла в пленке. 14. Отключение компрессора, снятие резиновых трубок и установка заглушек на патрубки расширителя. 15. Обсыпка тальком внутренней поверхности пленки.	79	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-39-02 Открытые распределительные устройства (ОРУ). Монтаж выключателей								
Таблица Н-39-02-001 Монтаж воздушных выключателей типов ВВБ (ВВД), ВВУ напряжением 35-750 кВ								
Н-39-02-001-01-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя: ВВУ35-40	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундаментов. 2. Установка, выверка и закрепление опорных металлических конструкций под распределительный шкаф. 3. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 4. Технический осмотр распределительного шкафа. 5. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха распределительной сети ОРУ.	5,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-02-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя: ВВУ-110-40, ВВУ-110Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундаментов. 2. Установка, выверка и закрепление опорных металлических конструкций под распределительный шкаф. 3. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 4. Технический осмотр распределительного шкафа. 5. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха распределительной сети ОРУ.	5,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-03-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя: ВВБМ-110Б-31,5, ВВБ-150Б-25	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундаментов. 2. Установка, выверка и закрепление опорных металлических конструкций под распределительный шкаф. 3. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 4. Технический осмотр распределительного шкафа. 5. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха распределительной сети ОРУ.	4,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-04-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя: ВВБ-220-12, ВВД-220Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундаментов. 2. Установка, выверка и закрепление опорных металлических конструкций под распределительный шкаф. 3. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 4. Технический осмотр распределительного шкафа. 5. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха распределительной сети ОРУ.	5,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-05-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя: ВВБ-330Б-35,5	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундаментов. 2. Установка, выверка и закрепление опорных металлических конструкций под распределительный шкаф. 3. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 4. Технический осмотр распределительного шкафа. 5. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха распределительной сети ОРУ.	18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-06-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя: ВВД-330Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундаментов. 2. Установка, выверка и закрепление опорных металлических конструкций под распределительный шкаф. 3. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 4. Технический осмотр распределительного шкафа. 5. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха распределительной сети ОРУ.	18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-07-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя: ВВБ-500-35,5	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундаментов. 2. Установка, выверка и закрепление опорных металлических конструкций под распределительный шкаф. 3. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 4. Технический осмотр распределительного шкафа. 5. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха распределительной сети ОРУ.	19	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-08-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя: ВВБ-750-40	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундаментов. 2. Установка, выверка и закрепление опорных металлических конструкций под распределительный шкаф. 3. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 4. Технический осмотр распределительного шкафа. 5. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха распределительной сети ОРУ.	22	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-09-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя: ВВУ35-40	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы, наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	22	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-10-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя: ВВУ-110-40, ВВУ-110Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы, наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	46,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-11-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя: ВВБМ-110Б-31,5, ВВБ-150Б-25	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы, наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	22,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-12-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя: ВВБ-220-12, ВВД-220Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы, наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	40	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-13-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя: ВВБ-330Б-35,5	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы, наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	110	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-14-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя: ВВД-330Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы, наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	110	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-15-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя: ВВБ-500-35,5	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы, наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	140	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-16-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя: ВВБ-750-40	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы, наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	200	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-17-01	Монтаж выключателей, тип выключателя: ВВУ35-40	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление шкафа управления с опорным изолятором на опорной металлической конструкции. 2. Ревизия шкафа управления. 3. Снятие транспортных заглушек с опорных изоляторов и проверка соединений воздухопроводов внутри изоляторов, подтяжка гаек. 4. Установка и закрепление с помощью шпилек на опорных изоляторах баков гасительных камер. 5. Установка и закрепление токоведущих труб на вводах камеры. 6. Установка защитных кожухов на болтовые соединения. 7. Ревизия, установка и закрепление шинных контактодержателей.	63	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-02-001-18-01	Монтаж выключателей, тип выключателя: ВВУ-110-40, ВВУ-110Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление шкафа управления с опорным изолятором на опорной металлической конструкции. 2. Ревизия шкафа управления. 3. Снятие транспортных заглушек с опорных изоляторов и проверка соединений воздухопроводов внутри изоляторов, подтяжка гаек. 4. Установка и закрепление с помощью шпилек на опорных изоляторах баков гасительных камер. 5. Установка и закрепление токоведущих труб на вводах камеры. 6. Установка защитных кожухов на болтовые соединения. 7. Ревизия, установка и закрепление шинных контактодержателей. 8. Установка и закрепление конденсаторов на гасительных камерах. 9. Установка соединительных шин на конденсаторах и вводах камер. 10. Снятие транспортных заглушек с промежуточных опорных изоляторов и стеклопластиковых труб. 11. Затяжка фланцев на промежуточных изоляторах. 12. Установка верхних дугогасительных камер на промежуточные изоляторы и соединение их с помощью шпилек. 13. Соединение стеклопластиковых труб промежуточных изоляторов с камерой. 14. Соединение	118	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			продувочных труб со штуцерами изоляторов. 15. Установка промежуточных изоляторов с верхней дугогасительной камерой на нижней и соединение их с помощью шпилек. 16. Крепление экранных полуколец с токоведущими трубами. 17. Установка контактных перемычек на верхней камере. 18. Ревизия, установка и закрепление междукламерных контактодержателей.					

Н-39-02-001-19-01	Монтаж выключателей, тип выключателя: ВВБМ-110Б-31,5, ВВБ-150Б-25	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление шкафа управления с опорным изолятором на опорной металлической конструкции. 2. Ревизия шкафа управления. 3. Снятие транспортных заглушек с опорных изоляторов и проверка соединений воздухопроводов внутри изоляторов, подтяжка гаек. 4. Установка и закрепление с помощью шпилек на опорных изоляторах баков гасительных камер. 5. Установка и закрепление токоведущих труб на вводах камеры. 6. Установка защитных кожухов на болтовые соединения. 7. Ревизия, установка и закрепление шинных контактодержателей. 8. Установка и закрепление конденсаторов на гасительных камерах. 9. Установка соединительных шин на конденсаторах и вводах камер. 10. Снятие транспортных заглушек с промежуточных опорных изоляторов и стеклопластиковых труб. 11. Затяжка фланцев на промежуточных изоляторах. 12. Установка верхних дугогасительных камер на промежуточные изоляторы и соединение их с помощью шпилек. 13. Соединение стеклопластиковых труб промежуточных изоляторов с камерой. 14. Соединение	91	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			продувочных труб со штуцерами изоляторов. 15. Установка промежуточных изоляторов с верхней дугогасительной камерой на нижней и соединение их с помощью шпилек. 16. Крепление экранных полуколец с токоведущими трубами. 17. Установка контактных перемычек на верхней камере. 18. Ревизия, установка и закрепление междукламерных контактодержателей.					

Н-39-02-001-20-01	Монтаж выключателей, тип выключателя: ВВБ-220-12, ВВД-220Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Ревизия шкафов управления. 2. Снятие транспортных заглушек с фланцев верхних опорных изоляторов с отсоединением медных труб. 3. Снятие опорных изоляторов со шкафов управления, проверка соединения воздухопроводов и подтягивание гаек. 4. Осмотр и протирка внутренней полости изоляторов. 5. Установка и закрепление опорных изоляторов на шкафы управления, присоединение медных труб к фланцам изоляторов. 6. Установка, выверка и закрепление шкафов управления с опорными изоляторами на опорной металлической конструкции. 7. Снятие транспортных заглушек с воздухопроводов. 8. Проверка крепления воздухопроводов. 9. Установка на нижние дугогасительные камеры промежуточных опорных изоляторов и соединение их с помощью шпилек. 10. Установка верхних дугогасительных камер на промежуточные опорные изоляторы и соединение их с помощью шпилек. 11. Установка защитных кожухов. 12. Ревизия и монтаж токоведущей перемычки между верхней и нижней дугогасительными камерами. 13. Установка контактодержателей на вводы гасительных камер и токоведущие трубы. 14. Сборка	210	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			такелажных приспособлений для установки токоведущих труб с разборкой после установки. 15. Установка токоведущих труб. 16. Установка, выверка и закрепление с помощью шпилек блоков из двух дугогасительных камер и промежуточного изолятора на опорных изоляторах. 17. Подсоединение воздухопроводов к опорным изоляторам. 18. Окончательная проверка всех болтовых соединений выключателя.					

Н-39-02-001-21-01	Монтаж выключателей, тип выключателя: ВВБ-330Б-35,5	1 группа (3 фазы)	1. Установка на металлические конструкции плит под треугольные опорные рамы, выверка и крепление их. 2. Установка опорных рам с выверкой и креплением болтами. 3. Ревизия шкафов управления элементами. 4. Установка шкафов управления с выверкой и креплением. 5. Установка, выверка и закрепление патрубков. 6. Установка подшипников под опорные колонки с прогонкой резьбы, выверкой и креплением. 7. Сборка первых ярусов треног. 8. Установка на подшипники опорных плит, выверка и крепление первых ярусов треног с установкой поясов жесткости. 9. Сборка вторых ярусов треног. 10. Установка больших экранных колец на вторые ярусы треног. 11. Комплектование соединительных фланцев и ввинчивание шпилек в их основания. 12. Снятие изоляционной бумаги со стеклопластиковых труб. 13. Ревизия стеклопластиковых труб и изолирующих воздухопроводов. 14. Сборка верхних и нижних частей центральных колонок с установкой на верхние изоляторы кожухов. 15. Установка нижних частей центральных колонок в инвентарные стулья. 16. Заводка в изоляторы центральных колонок стеклопластиковых труб с	620	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

			присоединенными к ним стальными патрубками. 17. Установка на нижние части центральных колонок верхних частей и соединение их шпильками. 18. Закрытие мест соединений центральных колонок кожухами, установка козырьков. 19. Создание уплотнения между трубами и кожухами с помощью фланцев и уплотнительных шайб. 20. Установка и закрепление на шкафах управления центральных колонок с помощью разрезных и нажимных колец. 21. Закрепление в шкафах управления стеклопластиковых труб с помощью втулок и фланцев. 22. Сборка схемы и испытание стеклопластиковых труб. 23. Установка, выверка и закрепление вторых ярусов треног. 24. Установка распорок между треногами и центральными колонками. 25. Снятие транспортных заглушек с промежуточных изоляторов. 26. Установка на конденсаторы и вводы дугогасительных камер малых экранных колец. 27. Ввертывание шпилек в опорные плиты дугогасительных камер. 28. Установка на нижние дугогасительные камеры промежуточных изоляторов и соединение их при помощи шпилек. 29. Установка на					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			промежуточные изоляторы верхних дугогасительных камер и соединение их шпильками. 30. Установка, выверка и закрепление с помощью шпилек дугогасительных камер на патрубках треног. 31. Установка контактодержателей на вводы дугогасительных камер, шинные переходы. 32. Монтаж шинных переходов между дугогасительными камерами и полюсами выключателя. 33. Окончательная проверка всех болтовых соединений.					

Н-39-02-001-22-01	Монтаж выключателей, тип выключателя: ВВД-330Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Установка на металлические конструкции плит под треугольные опорные рамы, выверка и крепление их. 2. Установка опорных рам с выверкой и креплением болтами. 3. Ревизия шкафов управления элементами. 4. Установка шкафов управления с выверкой и креплением. 5. Установка, выверка и закрепление патрубков. 6. Установка подшипников под опорные колонки с прогонкой резьбы, выверкой и креплением. 7. Сборка первых ярусов треног. 8. Установка на подшипники опорных плит, выверка и крепление первых ярусов треног с установкой поясов жесткости. 9. Сборка вторых ярусов треног. 10. Установка больших экранных колец на вторые ярусы треног. 11. Комплектование соединительных фланцев и ввинчивание шпилек в их основания. 12. Снятие изоляционной бумаги со стеклопластиковых труб. 13. Ревизия стеклопластиковых труб и изолирующих воздухопроводов. 14. Сборка верхних и нижних частей центральных колонок с установкой на верхние изоляторы кожухов. 15. Установка нижних частей центральных колонок в инвентарные стулья. 16. Заводка в изоляторы центральных колонок стеклопластиковых труб с	620	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

			присоединенными к ним стальными патрубками. 17. Установка на нижние части центральных колонок верхних частей и соединение их шпильками. 18. Закрытие мест соединений центральных колонок кожухами, установка козырьков. 19. Создание уплотнения между трубами и кожухами с помощью фланцев и уплотнительных шайб. 20. Установка и закрепление на шкафах управления центральных колонок с помощью разрезных и нажимных колец. 21. Закрепление в шкафах управления стеклопластиковых труб с помощью втулок и фланцев. 22. Сборка схемы и испытание стеклопластиковых труб. 23. Установка, выверка и закрепление вторых ярусов треног. 24. Установка распорок между треногами и центральными колонками. 25. Снятие транспортных заглушек с промежуточных изоляторов. 26. Установка на конденсаторы и вводы дугогасительных камер малых экранных колец. 27. Ввертывание шпилек в опорные плиты дугогасительных камер. 28. Установка на нижние дугогасительные камеры промежуточных изоляторов и соединение их при помощи шпилек. 29. Установка на					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			промежуточные изоляторы верхних дугогасительных камер и соединение их шпильками. 30. Установка, выверка и закрепление с помощью шпилек дугогасительных камер на патрубках треног. 31. Установка контактодержателей на вводы дугогасительных камер, шинные переходы. 32. Монтаж шинных переходов между дугогасительными камерами и полюсами выключателя. 33. Окончательная проверка всех болтовых соединений.					

Н-39-02-001-23-01	Монтаж выключателей, тип выключателя: ВВБ-500-35,5	1 группа (3 фазы)	1. Установка на металлические конструкции плит под треугольные опорные рамы, выверка и крепление их. 2. Установка опорных рам с выверкой и креплением болтами. 3. Ревизия шкафов управления элементами. 4. Установка шкафов управления с выверкой и креплением. 5. Установка, выверка и закрепление патрубков. 6. Установка подшипников под опорные колонки с прогонкой резьбы, выверкой и креплением. 7. Сборка первых ярусов треног. 8. Установка на подшипники опорных плит, выверка и крепление первых ярусов треног с установкой поясов жесткости. 9. Сборка вторых ярусов треног. 10. Установка больших экранных колец на вторые ярусы треног. 11. Комплектование соединительных фланцев и ввинчивание шпилек в их основания. 12. Снятие изоляционной бумаги со стеклопластиковых труб. 13. Ревизия стеклопластиковых труб и изолирующих воздухопроводов. 14. Сборка верхних и нижних частей центральных колонок с установкой на верхние изоляторы кожухов. 15. Установка нижних частей центральных колонок в инвентарные стулья. 16. Заводка в изоляторы центральных колонок стеклопластиковых труб с	990	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

			присоединенными к ним стальными патрубками. 17. Установка на нижние части центральных колонок верхних частей и соединение их шпильками. 18. Закрытие мест соединений центральных колонок кожухами, установка козырьков. 19. Создание уплотнения между трубами и кожухами с помощью фланцев и уплотнительных шайб. 20. Установка и закрепление на шкафах управления центральных колонок с помощью разрезных и нажимных колец. 21. Закрепление в шкафах управления стеклопластиковых труб с помощью втулок и фланцев. 22. Сборка схемы и испытание стеклопластиковых труб. 23. Установка, выверка и закрепление вторых ярусов треног. 24. Установка распорок между треногами и центральными колонками. 25. Снятие транспортных заглушек с промежуточных изоляторов. 26. Установка на конденсаторы и вводы дугогасительных камер малых экранных колец. 27. Ввертывание шпилек в опорные плиты дугогасительных камер. 28. Установка на нижние дугогасительные камеры промежуточных изоляторов и соединение их при помощи шпилек. 29. Установка на					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			промежуточные изоляторы верхних дугогасительных камер и соединение их шпильками. 30. Установка, выверка и закрепление с помощью шпилек дугогасительных камер на патрубках треног. 31. Установка контактодержателей на вводы дугогасительных камер, шинные переходы. 32. Монтаж шинных переходов между дугогасительными камерами и полюсами выключателя. 33. Окончательная проверка всех болтовых соединений.					

Н-39-02-001-24-01	Монтаж выключателей, тип выключателя: ВВБ-750-40	1 группа (3 фазы)	1. Установка на металлические конструкции плит под треугольные опорные рамы, выверка и крепление их. 2. Установка опорных рам с выверкой и креплением болтами. 3. Ревизия шкафов управления элементами. 4. Установка шкафов управления с выверкой и креплением. 5. Установка, выверка и закрепление патрубков. 6. Установка подшипников под опорные колонки с прогонкой резьбы, выверкой и креплением. 7. Сборка первых ярусов треног. 8. Установка на подшипники опорных плит, выверка и крепление первых ярусов треног с установкой поясов жесткости. 9. Сборка вторых ярусов треног. 10. Установка больших экранных колец на вторые ярусы треног. 11. Комплектование соединительных фланцев и ввинчивание шпилек в их основания. 12. Снятие изоляционной бумаги со стеклопластиковых труб. 13. Ревизия стеклопластиковых труб и изолирующих воздухопроводов. 14. Сборка верхних и нижних частей центральных колонок с установкой на верхние изоляторы кожухов. 15. Установка нижних частей центральных колонок в инвентарные стулья. 16. Заводка в изоляторы центральных колонок стеклопластиковых труб с	1340	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

			присоединенными к ним стальными патрубками. 17. Установка на нижние части центральных колонок верхних частей и соединение их шпильками. 18. Закрытие мест соединений центральных колонок кожухами, установка козырьков. 19. Создание уплотнения между трубами и кожухами с помощью фланцев и уплотнительных шайб. 20. Установка и закрепление на шкафах управления центральных колонок с помощью разрезных и нажимных колец. 21. Закрепление в шкафах управления стеклопластиковых труб с помощью втулок и фланцев. 22. Сборка схемы и испытание стеклопластиковых труб. 23. Установка, выверка и закрепление вторых ярусов треног. 24. Установка распорок между треногами и центральными колонками. 25. Снятие транспортных заглушек с промежуточных изоляторов. 26. Установка на конденсаторы и вводы дугогасительных камер малых экранных колец. 27. Ввертывание шпилек в опорные плиты дугогасительных камер. 28. Установка на нижние дугогасительные камеры промежуточных изоляторов и соединение их при помощи шпилек. 29. Установка на					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			промежуточные изоляторы верхних дугогасительных камер и соединение их шпильками. 30. Установка, выверка и закрепление с помощью шпилек дугогасительных камер на патрубках треног. 31. Установка контактодержателей на вводы дугогасительных камер, шинные переходы. 32. Монтаж шинных переходов между дугогасительными камерами и полюсами выключателя. 33. Окончательная проверка всех болтовых соединений.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-25-01	Монтаж воздушных проводов, тип выключателя: ВВУ35-40	1 группа (3 фазы)	1. Присоединение воздушных проводов к шкафам управления. 2. Прокладка заготовленных в монтажно-заготовительной мастерской элементов воздушных проводов по опорным металлоконструкциям. 3. Разметка трассы прокладки воздушных проводов. 4. Установка опорных металлоконструкций под воздушные провода. 5. Проверка герметичности воздушных проводов избыточным давлением. 6. Присоединение воздушных проводов к распределительному шкафу и клеммному [для ВВБ (ВВД) 330-750 кВ]. 7. Продувка и опрессовка смонтированных воздушных проводов.	15,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-26-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя: ВВУ-110-40, ВВУ-110Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Присоединение воздухопроводов к шкафам управления. 2. Прокладка заготовленных в монтажно-заготовительной мастерской элементов воздухопроводов по опорным металлоконструкциям. 3. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 4. Установка опорных металлоконструкций под воздухопроводы. 5. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 6. Присоединение воздухопроводов к распределительному шкафу и клеммному [для ВВБ (ВВД) 330-750 кВ]. 7. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов.	22	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-27-01	Монтаж воздушных проводов, тип выключателя: ВВБМ-110Б-31,5, ВВБ-150Б-25	1 группа (3 фазы)	1. Присоединение воздушных проводов к шкафам управления. 2. Прокладка заготовленных в монтажно-заготовительной мастерской элементов воздушных проводов по опорным металлоконструкциям. 3. Разметка трассы прокладки воздушных проводов. 4. Установка опорных металлоконструкций под воздушные провода. 5. Проверка герметичности воздушных проводов избыточным давлением. 6. Присоединение воздушных проводов к распределительному шкафу и клеммному [для ВВБ (ВВД) 330-750 кВ]. 7. Продувка и опрессовка смонтированных воздушных проводов.	49	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-28-01	Монтаж воздушных проводов, тип выключателя: ВВБ-220-12, ВВД-220Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Присоединение воздушных проводов к шкафам управления. 2. Прокладка заготовленных в монтажно-заготовительной мастерской элементов воздушных проводов по опорным металлоконструкциям. 3. Разметка трассы прокладки воздушных проводов. 4. Установка опорных металлоконструкций под воздушные провода. 5. Проверка герметичности воздушных проводов избыточным давлением. 6. Присоединение воздушных проводов к распределительному шкафу и клеммному [для ВВБ (ВВД) 330-750 кВ]. 7. Продувка и опрессовка смонтированных воздушных проводов.	49	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-29-01	Монтаж воздушных проводов, тип выключателя: ВВБ-330Б-35,5	1 группа (3 фазы)	1. Присоединение воздушных проводов к шкафам управления. 2. Прокладка заготовленных в монтажно-заготовительной мастерской элементов воздушных проводов по опорным металлоконструкциям. 3. Разметка трассы прокладки воздушных проводов. 4. Установка опорных металлоконструкций под воздушные провода. 5. Проверка герметичности воздушных проводов избыточным давлением. 6. Присоединение воздушных проводов к распределительному шкафу и клеммному [для ВВБ (ВВД) 330-750 кВ]. 7. Продувка и опрессовка смонтированных воздушных проводов.	74	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-30-01	Монтаж воздушных проводов, тип выключателя: ВВД-330Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Присоединение воздушных проводов к шкафам управления. 2. Прокладка заготовленных в монтажно-заготовительной мастерской элементов воздушных проводов по опорным металлоконструкциям. 3. Разметка трассы прокладки воздушных проводов. 4. Установка опорных металлоконструкций под воздушные провода. 5. Проверка герметичности воздушных проводов избыточным давлением. 6. Присоединение воздушных проводов к распределительному шкафу и клеммному [для ВВБ (ВВД) 330-750 кВ]. 7. Продувка и опрессовка смонтированных воздушных проводов.	86	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-31-01	Монтаж воздушных проводов, тип выключателя: ВВБ-500-35,5	1 группа (3 фазы)	1. Присоединение воздушных проводов к шкафам управления. 2. Прокладка заготовленных в монтажно-заготовительной мастерской элементов воздушных проводов по опорным металлоконструкциям. 3. Разметка трассы прокладки воздушных проводов. 4. Установка опорных металлоконструкций под воздушные провода. 5. Проверка герметичности воздушных проводов избыточным давлением. 6. Присоединение воздушных проводов к распределительному шкафу и клеммному [для ВВБ (ВВД) 330-750 кВ]. 7. Продувка и опрессовка смонтированных воздушных проводов.	110	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-32-01	Монтаж воздушных проводов, тип выключателя: ВВБ-750-40	1 группа (3 фазы)	1. Присоединение воздушных проводов к шкафам управления. 2. Прокладка заготовленных в монтажно-заготовительной мастерской элементов воздушных проводов по опорным металлоконструкциям. 3. Разметка трассы прокладки воздушных проводов. 4. Установка опорных металлоконструкций под воздушные провода. 5. Проверка герметичности воздушных проводов избыточным давлением. 6. Присоединение воздушных проводов к распределительному шкафу и клеммному [для ВВБ (ВВД) 330-750 кВ]. 7. Продувка и опрессовка смонтированных воздушных проводов.	116	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-02-001-33-01	Сварка при монтаже воздушных проводов, тип выключателя: ВВУ35-40	1 группа (3 фазы)	1. Приварка опорных металлоконструкций под воздушные провода. 2. Сварка труб.	2,6	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-001-34-01	Сварка при монтаже воздушных проводов, тип выключателя: ВВУ-110-40, ВВУ-110Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Приварка опорных металлоконструкций под воздушные провода. 2. Сварка труб.	3,9	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-001-35-01	Сварка при монтаже воздушных проводов, тип выключателя: ВВБМ-110Б-31,5, ВВБ-150Б-25	1 группа (3 фазы)	1. Приварка опорных металлоконструкций под воздушные провода. 2. Сварка труб.	6	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-001-36-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя: ВВБ-220-12, ВВД-220Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Приварка опорных металлоконструкций под воздухопроводы. 2. Сварка труб.	8,3	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-001-37-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя: ВВБ-330Б-35,5	1 группа (3 фазы)	1. Приварка опорных металлоконструкций под воздухопроводы. 2. Сварка труб.	13,5	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-001-38-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя: ВВД-330Б-40	1 группа (3 фазы)	1. Приварка опорных металлоконструкций под воздухопроводы. 2. Сварка труб.	16	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-001-39-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя: ВВБ-500-35,5	1 группа (3 фазы)	1. Приварка опорных металлоконструкций под воздухопроводы. 2. Сварка труб.	20	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-001-40-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя: ВВБ-750-40	1 группа (3 фазы)	1. Приварка опорных металлоконструкций под воздухопроводы. 2. Сварка труб.	27	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-02-002 Монтаж воздушных выключателей типов ВНВ, ВВШ, ВВ и выключателей-отключателей типа ВО напряжением 110-1150 кВ								
Н-39-02-002-01-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя или выключателя-отключателя: ВВШ-110, ВВШ-110Б	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление металлоконструкций под распределительный шкаф. 3. Снятие манометров на проверку с последующей их установкой. 4. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 5. Технический осмотр распределительного шкафа. 6. Присоединение распределительного шкафа к воздушной распределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха в ней.	5,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-02-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-110/3200	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление металлоконструкций под распределительный шкаф. 3. Снятие манометров на проверку с последующей их установкой. 4. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 5. Технический осмотр распределительного шкафа. 6. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха в ней.	10	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-03-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВШ-150Б	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление металлоконструкций под распределительный шкаф. 3. Снятие манометров на проверку с последующей их установкой. 4. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 5. Технический осмотр распределительного шкафа. 6. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха в ней.	4,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-04-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-220/3200	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление металлоконструкций под распределительный шкаф. 3. Снятие манометров на проверку с последующей их установкой. 4. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 5. Технический осмотр распределительного шкафа. 6. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха в ней.	10	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-05-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-330/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление металлоконструкций под распределительный шкаф. 3. Снятие манометров на проверку с последующей их установкой. 4. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 5. Технический осмотр распределительного шкафа. 6. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха в ней.	10	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-06-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВ-330Б/2000	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление металлоконструкций под распределительный шкаф. 3. Снятие манометров на проверку с последующей их установкой. 4. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 5. Технический осмотр распределительного шкафа. 6. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха в ней.	9,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-07-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-500/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление металлоконструкций под распределительный шкаф. 3. Снятие манометров на проверку с последующей их установкой. 4. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 5. Технический осмотр распределительного шкафа. 6. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха в ней.	10	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-08-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВ-500Б/2000	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление металлоконструкций под распределительный шкаф. 3. Снятие манометров на проверку с последующей их установкой. 4. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 5. Технический осмотр распределительного шкафа. 6. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха в ней.	9,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-09-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-750/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление металлоконструкций под распределительный шкаф. 3. Снятие манометров на проверку с последующей их установкой. 4. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 5. Технический осмотр распределительного шкафа. 6. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха в ней.	10	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-10-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВО-750/500	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление металлоконструкций под распределительный шкаф. 3. Снятие манометров на проверку с последующей их установкой. 4. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 5. Технический осмотр распределительного шкафа. 6. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха в ней.	10	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-11-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-1150/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление металлоконструкций под распределительный шкаф. 3. Снятие манометров на проверку с последующей их установкой. 4. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 5. Технический осмотр распределительного шкафа. 6. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха в ней.	10	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-12-01	Монтаж распределительных шкафов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВО-1150/500	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление металлоконструкций под распределительный шкаф. 3. Снятие манометров на проверку с последующей их установкой. 4. Установка, выверка и закрепление распределительного шкафа на опорной металлической конструкции. 5. Технический осмотр распределительного шкафа. 6. Присоединение распределительного шкафа к воздухораспределительной сети ОРУ с предварительной проверкой чистоты воздуха в ней.	10	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-13-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВШ-110, ВВШ-110Б	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы и наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	12	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-14-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-110/3200	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы и наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	26	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-15-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВШ-150Б	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы и наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	24,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-16-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-220/3200	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы и наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	26	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-17-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-330/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы и наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	52	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-18-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВ-330Б/2000	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы и наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	122	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-19-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-500/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы и наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	52	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-20-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВ-500Б/2000	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы и наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	144	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-21-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-750/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы и наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	79	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-22-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя или включателя-отключателя: ВО-750/500	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы и наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	105	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-23-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-1150/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы и наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	131	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-24-01	Ревизия дугогасительных камер, тип выключателя или включателя-отключателя: ВО-1150/500	1 группа (3 фазы)	1. Установка монтажных столиков для ревизии дугогасительных камер. 2. Снятие транспортных заглушек с баков дугогасительных камер. 3. Установка дугогасительных камер на монтажные столики и вскрытие смотровых люков. 4. Снятие траверс с ножами, промывка их авиационным бензином, проверка затяжки гаек на ножах и стакане траверсы и наличия штифтов. 5. Установка траверс на место, проверка правильности положения ножей в шлицах стаканов. 6. Ревизия клапанов дугогасительных камер. 7. Закрытие смотровых люков. 8. Снятие герметизирующих транспортных заглушек с мест установки указателей продувки на вводах. 9. Протирка спиртом внутренних и авиационным бензином наружных поверхностей вводов. 10. Установка указателей и трубок продувки на вводы. 11. Установка заглушек на все отверстия дугогасительных камер до момента присоединения к ним воздухопроводов.	157	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-25-01	Гидравлическое испытание изоляторов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВШ-110, ВВШ-110Б	1 группа (3 фазы)	1. Установка и подготовка гидронасоса к работе. 2. Установка и закрепление изоляторов к нижней заглушке, соединенной с гидронасосом. 3. Заливка воды в изолятор. 4. Установка и крепление верхней заглушки. 5. Гидравлическое испытание изолятора под давлением. 6. Снятие верхней заглушки. 7. Слив воды из изолятора. 8. Снятие нижней заглушки.	33	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-02-002-26-01	Гидравлическое испытание изоляторов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВШ-150Б	1 группа (3 фазы)	1. Установка и подготовка гидронасоса к работе. 2. Установка и закрепление изоляторов к нижней заглушке, соединенной с гидронасосом. 3. Заливка воды в изолятор. 4. Установка и крепление верхней заглушки. 5. Гидравлическое испытание изолятора под давлением. 6. Снятие верхней заглушки. 7. Слив воды из изолятора. 8. Снятие нижней заглушки.	54	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-27-01	Гидравлическое испытание изоляторов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВ-330Б/2000	1 группа (3 фазы)	1. Установка и подготовка гидронасоса к работе. 2. Установка и закрепление изоляторов к нижней заглушке, соединенной с гидронасосом. 3. Заливка воды в изолятор. 4. Установка и крепление верхней заглушки. 5. Гидравлическое испытание изолятора под давлением. 6. Снятие верхней заглушки. 7. Слив воды из изолятора. 8. Снятие нижней заглушки.	200	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-02-002-28-01	Гидравлическое испытание изоляторов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВ-500Б/2000	1 группа (3 фазы)	1. Установка и подготовка гидронасоса к работе. 2. Установка и закрепление изоляторов к нижней заглушке, соединенной с гидронасосом. 3. Заливка воды в изолятор. 4. Установка и крепление верхней заглушки. 5. Гидравлическое испытание изолятора под давлением. 6. Снятие верхней заглушки. 7. Слив воды из изолятора. 8. Снятие нижней заглушки.	280	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-29-01	Монтаж выключателей и включателей-отключателей, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВШ-110, ВВШ-110Б	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Снятие заглушек с резервуаров. 3. Технический осмотр резервуаров. 4. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление резервуаров. 5. Технический осмотр шкафов управления с разборкой, проверкой и обратной сборкой клапанов. 6. Технический осмотр опорных колонок, отделителей, делителей напряжения, растяжек, дутьевых клапанов со сменой резиновых прокладок. 7. Снятие заглушек с дутьевых клапанов. 8. Сборка, установка, выверка и крепление опорных колонок, растяжек, дугогасительных камер, отделителей и делителей напряжения. 9. Установка соединительных шинок между элементами дугогасительных камер, отделителями и делителями напряжения. 10. Установка трубчатых шин между отделителями и отделителями и дугогасительными камерами. 11. Сборка и установка экранирующих колец.	130	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-02-002-30-01	Монтаж выключателей и включателей-отключателей, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-110/3200	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление на фундаменте трехлучевых опорных рам. 3. Снятие заглушек с резервуаров. 4. Технический осмотр резервуаров и установка заглушек. 5. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление резервуаров. 6. Установка, выверка и крепление шкафов управления к резервуарам. 7. Технический осмотр шкафов управления с разборкой, проверкой и обратной сборкой клапанов. 8. Присоединение горизонтальных тяг к рычагам центральных механизмов шкафов управления. 9. Установка, выверка и крепление делительных конденсаторов на дугогасительных камерах. 10. Установка кожухов на конденсаторы. 11. Установка экранов на дугогасительные камеры. 12. Сборка опорных колонок и растяжек с протиркой внутренних полостей опорных изоляторов спиртом. 13. Установка, выверка и закрепление опорных колонок с закреплением растяжек. 14. Установка фланцев, манометров и тальковых дросселей на опорные колонки. 15. Снятие заглушек. 16. Проверка герметичности рабочих и	111	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вентилируемых полостей опорных колонок. 17. Снятие манометров и тальковых дросселей с опорных колонок. 18. Установка экранов на опорные колонки. 19. Установка тяг в опорные колонки. 20. Присоединение тяг к штокам дугогасительных камер и к рычагам центральных и угловых механизмов. 21. Установка, выверка и закрепление дугогасительных камер на опорных колонках. 22. Установка токоведущих шин между дугогасительными камерами. 23. Установка кожухов на фланцы изоляторов опорных колонок. 24. Проверка герметичности полюсов выключателя.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-31-01	Монтаж выключателей и включателей-отключателей, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВШ-150Б	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Снятие заглушек с резервуаров. 3. Технический осмотр резервуаров. 4. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление резервуаров. 5. Технический осмотр шкафов управления с разборкой, проверкой и обратной сборкой клапанов. 6. Технический осмотр опорных колонок, отделителей, делителей напряжения, растяжек, дутьевых клапанов со сменой резиновых прокладок. 7. Снятие заглушек с дутьевых клапанов. 8. Сборка, установка, выверка и крепление опорных колонок, растяжек, дугогасительных камер, отделителей и делителей напряжения. 9. Установка соединительных шинок между элементами дугогасительных камер, отделителями и делителями напряжения. 10. Установка трубчатых шин между отделителями и отделителями и дугогасительными камерами. 11. Сборка и установка экранирующих колец.	154	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-02-002-32-01	Монтаж выключателей и включателей-отключателей, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-220/3200	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление на фундаменте трехлучевых опорных рам. 3. Снятие заглушек с резервуаров. 4. Технический осмотр резервуаров и установка заглушек. 5. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление резервуаров. 6. Установка, выверка и крепление шкафов управления к резервуарам. 7. Технический осмотр шкафов управления с разборкой, проверкой и обратной сборкой клапанов. 8. Присоединение горизонтальных тяг к рычагам центральных механизмов шкафов управления. 9. Установка, выверка и крепление делительных конденсаторов на дугогасительных камерах. 10. Установка кожухов на конденсаторы. 11. Установка экранов на дугогасительные камеры. 12. Сборка опорных колонок и растяжек с протиркой внутренних полостей опорных изоляторов спиртом. 13. Установка, выверка и закрепление опорных колонок с закреплением растяжек. 14. Установка фланцев, манометров и тальковых дросселей на опорные колонки. 15. Снятие заглушек. 16. Проверка герметичности рабочих и	186	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вентилируемых полостей опорных колонок. 17. Снятие манометров и тальковых дросселей с опорных колонок. 18. Установка экранов на опорные колонки. 19. Установка тяг в опорные колонки. 20. Присоединение тяг к штокам дугогасительных камер и к рычагам центральных и угловых механизмов. 21. Установка, выверка и закрепление дугогасительных камер на опорных колонках. 22. Установка токоведущих шин между дугогасительными камерами. 23. Установка кожухов на фланцы изоляторов опорных колонок. 24. Проверка герметичности полюсов выключателя.					

Н-39-02-002-33-01	Монтаж выключателей и включателей-отключателей, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-330/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление на фундаменте трехлучевых опорных рам. 3. Снятие заглушек с резервуаров. 4. Технический осмотр резервуаров и установка заглушек. 5. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление резервуаров. 6. Установка, выверка и крепление шкафов управления к резервуарам. 7. Технический осмотр шкафов управления с разборкой, проверкой и обратной сборкой клапанов. 8. Присоединение горизонтальных тяг к рычагам центральных механизмов шкафов управления. 9. Установка, выверка и крепление делительных конденсаторов на дугогасительных камерах. 10. Установка кожухов на конденсаторы. 11. Установка экранов на дугогасительные камеры. 12. Сборка опорных колонок и растяжек с протиркой внутренних полостей опорных изоляторов спиртом. 13. Установка, выверка и закрепление опорных колонок с закреплением растяжек. 14. Установка фланцев, манометров и тальковых дросселей на опорные колонки. 15. Снятие заглушек. 16. Проверка герметичности рабочих и	366	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вентилируемых полостей опорных колонок. 17. Снятие манометров и тальковых дросселей с опорных колонок. 18. Установка экранов на опорные колонки. 19. Установка тяг в опорные колонки. 20. Присоединение тяг к штокам дугогасительных камер и к рычагам центральных и угловых механизмов. 21. Установка, выверка и закрепление дугогасительных камер на опорных колонках. 22. Установка токоведущих шин между дугогасительными камерами. 23. Установка кожухов на фланцы изоляторов опорных колонок. 24. Проверка герметичности полюсов выключателя.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-34-01	Монтаж выключателей и включателей-отключателей, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВ-330Б/2000	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Снятие заглушек с резервуаров. 3. Технический осмотр резервуаров. 4. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление резервуаров. 5. Технический осмотр шкафов управления с разборкой, проверкой и обратной сборкой клапанов. 6. Технический осмотр опорных колонок, отделителей, делителей напряжения, растяжек, дутьевых клапанов со сменой резиновых прокладок. 7. Снятие заглушек с дутьевых клапанов. 8. Сборка, установка, выверка и крепление опорных колонок, растяжек, дугогасительных камер, отделителей и делителей напряжения. 9. Установка соединительных шинок между элементами дугогасительных камер, отделителями и делителями напряжения. 10. Установка трубчатых шин между отделителями и отделителями и дугогасительными камерами. 11. Сборка и установка экранирующих колец.	593	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-02-002-35-01	Монтаж выключателей и включателей-отключателей, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-500/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление на фундаменте трехлучевых опорных рам. 3. Снятие заглушек с резервуаров. 4. Технический осмотр резервуаров и установка заглушек. 5. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление резервуаров. 6. Установка, выверка и крепление шкафов управления к резервуарам. 7. Технический осмотр шкафов управления с разборкой, проверкой и обратной сборкой клапанов. 8. Присоединение горизонтальных тяг к рычагам центральных механизмов шкафов управления. 9. Установка, выверка и крепление делительных конденсаторов на дугогасительных камерах. 10. Установка кожухов на конденсаторы. 11. Установка экранов на дугогасительные камеры. 12. Сборка опорных колонок и растяжек с протиркой внутренних полостей опорных изоляторов спиртом. 13. Установка, выверка и закрепление опорных колонок с закреплением растяжек. 14. Установка фланцев, манометров и тальковых дросселей на опорные колонки. 15. Снятие заглушек. 16. Проверка герметичности рабочих и	409	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вентилируемых полостей опорных колонок. 17. Снятие манометров и тальковых дросселей с опорных колонок. 18. Установка экранов на опорные колонки. 19. Установка тяг в опорные колонки. 20. Присоединение тяг к штокам дугогасительных камер и к рычагам центральных и угловых механизмов. 21. Установка, выверка и закрепление дугогасительных камер на опорных колонках. 22. Установка токоведущих шин между дугогасительными камерами. 23. Установка кожухов на фланцы изоляторов опорных колонок. 24. Проверка герметичности полюсов выключателя.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-36-01	Монтаж выключателей и включателей-отключателей, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВ-500Б/2000	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Снятие заглушек с резервуаров. 3. Технический осмотр резервуаров. 4. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление резервуаров. 5. Технический осмотр шкафов управления с разборкой, проверкой и обратной сборкой клапанов. 6. Технический осмотр опорных колонок, отделителей, делителей напряжения, растяжек, дутьевых клапанов со сменой резиновых прокладок. 7. Снятие заглушек с дутьевых клапанов. 8. Сборка, установка, выверка и крепление опорных колонок, растяжек, дугогасительных камер, отделителей и делителей напряжения. 9. Установка соединительных шинок между элементами дугогасительных камер, отделителями и делителями напряжения. 10. Установка трубчатых шин между отделителями и отделителями и дугогасительными камерами. 11. Сборка и установка экранирующих колец.	899	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-02-002-37-01	Монтаж выключателей и включателей-отключателей, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-750/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление на фундаменте трехлучевых опорных рам. 3. Снятие заглушек с резервуаров. 4. Технический осмотр резервуаров и установка заглушек. 5. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление резервуаров. 6. Установка, выверка и крепление шкафов управления к резервуарам. 7. Технический осмотр шкафов управления с разборкой, проверкой и обратной сборкой клапанов. 8. Присоединение горизонтальных тяг к рычагам центральных механизмов шкафов управления. 9. Установка, выверка и крепление делительных конденсаторов на дугогасительных камерах. 10. Установка кожухов на конденсаторы. 11. Установка экранов на дугогасительные камеры. 12. Сборка опорных колонок и растяжек с протиркой внутренних полостей опорных изоляторов спиртом. 13. Установка, выверка и закрепление опорных колонок с закреплением растяжек. 14. Установка фланцев, манометров и тальковых дросселей на опорные колонки. 15. Снятие заглушек. 16. Проверка герметичности рабочих и	732	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вентилируемых полостей опорных колонок. 17. Снятие манометров и тальковых дросселей с опорных колонок. 18. Установка экранов на опорные колонки. 19. Установка тяг в опорные колонки. 20. Присоединение тяг к штокам дугогасительных камер и к рычагам центральных и угловых механизмов. 21. Установка, выверка и закрепление дугогасительных камер на опорных колонках. 22. Установка токоведущих шин между дугогасительными камерами. 23. Установка кожухов на фланцы изоляторов опорных колонок. 24. Проверка герметичности полюсов выключателя.					

Н-39-02-002-38-01	Монтаж выключателей и включателей-отключателей, тип выключателя или включателя-отключателя: ВО-750/500	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление на фундаменте трехлучевых опорных рам. 3. Снятие заглушек с резервуаров. 4. Технический осмотр резервуаров и установка заглушек. 5. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление резервуаров. 6. Установка, выверка и крепление шкафов управления к резервуарам. 7. Технический осмотр шкафов управления с разборкой, проверкой и обратной сборкой клапанов. 8. Присоединение горизонтальных тяг к рычагам центральных механизмов шкафов управления. 9. Установка, выверка и крепление делительных конденсаторов на дугогасительных камерах. 10. Установка кожухов на конденсаторы. 11. Установка экранов на дугогасительные камеры. 12. Сборка опорных колонок и растяжек с протиркой внутренних полостей опорных изоляторов спиртом. 13. Установка, выверка и закрепление опорных колонок с закреплением растяжек. 14. Установка фланцев, манометров и тальковых дросселей на опорные колонки. 15. Снятие заглушек. 16. Проверка герметичности рабочих и	1058	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вентилируемых полостей опорных колонок. 17. Снятие манометров и тальковых дросселей с опорных колонок. 18. Установка экранов на опорные колонки. 19. Установка тяг в опорные колонки. 20. Присоединение тяг к штокам дугогасительных камер и к рычагам центральных и угловых механизмов. 21. Установка, выверка и закрепление дугогасительных камер на опорных колонках. 22. Установка токоведущих шин между дугогасительными камерами. 23. Установка кожухов на фланцы изоляторов опорных колонок. 24. Проверка герметичности полюсов выключателя.					

Н-39-02-002-39-01	Монтаж выключателей и включателей-отключателей, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-1150/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление на фундаменте трехлучевых опорных рам. 3. Снятие заглушек с резервуаров. 4. Технический осмотр резервуаров и установка заглушек. 5. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление резервуаров. 6. Установка, выверка и крепление шкафов управления к резервуарам. 7. Технический осмотр шкафов управления с разборкой, проверкой и обратной сборкой клапанов. 8. Присоединение горизонтальных тяг к рычагам центральных механизмов шкафов управления. 9. Установка, выверка и крепление делительных конденсаторов на дугогасительных камерах. 10. Установка кожухов на конденсаторы. 11. Установка экранов на дугогасительные камеры. 12. Сборка опорных колонок и растяжек с протиркой внутренних полостей опорных изоляторов спиртом. 13. Установка, выверка и закрепление опорных колонок с закреплением растяжек. 14. Установка фланцев, манометров и тальковых дросселей на опорные колонки. 15. Снятие заглушек. 16. Проверка герметичности рабочих и	1485	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вентилируемых полостей опорных колонок. 17. Снятие манометров и тальковых дросселей с опорных колонок. 18. Установка экранов на опорные колонки. 19. Установка тяг в опорные колонки. 20. Присоединение тяг к штокам дугогасительных камер и к рычагам центральных и угловых механизмов. 21. Установка, выверка и закрепление дугогасительных камер на опорных колонках. 22. Установка токоведущих шин между дугогасительными камерами. 23. Установка кожухов на фланцы изоляторов опорных колонок. 24. Проверка герметичности полюсов выключателя.					

Н-39-02-002-40-01	Монтаж выключателей и включателей-отключателей, тип выключателя или включателя-отключателя: ВО-1150/500	1 группа (3 фазы)	1. Выверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка, выверка и закрепление на фундаменте трехлучевых опорных рам. 3. Снятие заглушек с резервуаров. 4. Технический осмотр резервуаров и установка заглушек. 5. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление резервуаров. 6. Установка, выверка и крепление шкафов управления к резервуарам. 7. Технический осмотр шкафов управления с разборкой, проверкой и обратной сборкой клапанов. 8. Присоединение горизонтальных тяг к рычагам центральных механизмов шкафов управления. 9. Установка, выверка и крепление делительных конденсаторов на дугогасительных камерах. 10. Установка кожухов на конденсаторы. 11. Установка экранов на дугогасительные камеры. 12. Сборка опорных колонок и растяжек с протиркой внутренних полостей опорных изоляторов спиртом. 13. Установка, выверка и закрепление опорных колонок с закреплением растяжек. 14. Установка фланцев, манометров и тальковых дросселей на опорные колонки. 15. Снятие заглушек. 16. Проверка герметичности рабочих и	1697	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вентилируемых полостей опорных колонок. 17. Снятие манометров и тальковых дросселей с опорных колонок. 18. Установка экранов на опорные колонки. 19. Установка тяг в опорные колонки. 20. Присоединение тяг к штокам дугогасительных камер и к рычагам центральных и угловых механизмов. 21. Установка, выверка и закрепление дугогасительных камер на опорных колонках. 22. Установка токоведущих шин между дугогасительными камерами. 23. Установка кожухов на фланцы изоляторов опорных колонок. 24. Проверка герметичности полюсов выключателя.					
Н-39-02-002-41-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВШ-110, ВВШ-110Б	1 группа (3 фазы)	1. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 2. Прокладка воздухопроводов с креплением труб. 3. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов. 4. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 5. Присоединение воздухопроводов к опорным колонкам, резервуарам, шкафам управления и распределительному шкафу.	27,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-42-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-110/3200	1 группа (3 фазы)	1. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 2. Прокладка воздухопроводов с креплением труб. 3. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов. 4. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 5. Присоединение воздухопроводов к опорным колонкам, резервуарам, шкафам управления и распределительному шкафу.	32,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-02-002-43-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВШ-150Б	1 группа (3 фазы)	1. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 2. Прокладка воздухопроводов с креплением труб. 3. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов. 4. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 5. Присоединение воздухопроводов к опорным колонкам, резервуарам, шкафам управления и распределительному шкафу.	27,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-44-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-220/3200	1 группа (3 фазы)	1. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 2. Прокладка воздухопроводов с креплением труб. 3. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов. 4. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 5. Присоединение воздухопроводов к опорным колонкам, резервуарам, шкафам управления и распределительному шкафу.	37	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-02-002-45-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-330/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 2. Прокладка воздухопроводов с креплением труб. 3. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов. 4. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 5. Присоединение воздухопроводов к опорным колонкам, резервуарам, шкафам управления и распределительному шкафу.	60	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-46-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВ-330Б/2000	1 группа (3 фазы)	1. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 2. Прокладка воздухопроводов с креплением труб. 3. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов. 4. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 5. Присоединение воздухопроводов к опорным колонкам, резервуарам, шкафам управления и распределительному шкафу.	57	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-02-002-47-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-500/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 2. Прокладка воздухопроводов с креплением труб. 3. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов. 4. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 5. Присоединение воздухопроводов к опорным колонкам, резервуарам, шкафам управления и распределительному шкафу.	64	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-48-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВ-500Б/2000	1 группа (3 фазы)	1. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 2. Прокладка воздухопроводов с креплением труб. 3. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов. 4. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 5. Присоединение воздухопроводов к опорным колонкам, резервуарам, шкафам управления и распределительному шкафу.	67	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-02-002-49-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-750/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 2. Прокладка воздухопроводов с креплением труб. 3. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов. 4. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 5. Присоединение воздухопроводов к опорным колонкам, резервуарам, шкафам управления и распределительному шкафу.	84	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-50-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВО-750/500	1 группа (3 фазы)	1. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 2. Прокладка воздухопроводов с креплением труб. 3. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов. 4. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 5. Присоединение воздухопроводов к опорным колонкам, резервуарам, шкафам управления и распределительному шкафу.	146	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-02-002-51-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-1150/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 2. Прокладка воздухопроводов с креплением труб. 3. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов. 4. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 5. Присоединение воздухопроводов к опорным колонкам, резервуарам, шкафам управления и распределительному шкафу.	189	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-52-01	Монтаж воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВО-1150/500	1 группа (3 фазы)	1. Разметка трассы прокладки воздухопроводов. 2. Прокладка воздухопроводов с креплением труб. 3. Продувка и опрессовка смонтированных воздухопроводов. 4. Проверка герметичности воздухопроводов избыточным давлением. 5. Присоединение воздухопроводов к опорным колонкам, резервуарам, шкафам управления и распределительному шкафу.	238	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-02-002-53-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВШ-110, ВВШ-110Б	1 группа (3 фазы)	1. Приварка фланцев. 2. Сварка труб воздухопровода.	4,6	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-002-54-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-110/3200	1 группа (3 фазы)	1. Приварка фланцев. 2. Сварка труб воздухопровода.	6,3	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-002-55-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВШ-150Б	1 группа (3 фазы)	1. Приварка фланцев. 2. Сварка труб воздухопровода.	4,6	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-002-56-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-220/3200	1 группа (3 фазы)	1. Приварка фланцев. 2. Сварка труб воздухопровода.	7,6	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-57-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-330/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Приварка фланцев. 2. Сварка труб воздухопровода.	12,5	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-002-58-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВ-330Б/2000	1 группа (3 фазы)	1. Приварка фланцев. 2. Сварка труб воздухопровода.	13	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-002-59-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-500/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Приварка фланцев. 2. Сварка труб воздухопровода.	14,5	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-002-60-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВВ-500Б/2000	1 группа (3 фазы)	1. Приварка фланцев. 2. Сварка труб воздухопровода.	16,5	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-002-61-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-750/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Приварка фланцев. 2. Сварка труб воздухопровода.	20,5	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-002-62-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВО-750/500	1 группа (3 фазы)	1. Приварка фланцев. 2. Сварка труб воздухопровода.	35,5	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-02-002-63-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВНВ-1150/3200, 4000	1 группа (3 фазы)	1. Приварка фланцев. 2. Сварка труб воздухопровода.	43,5	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-002-64-01	Сварка при монтаже воздухопроводов, тип выключателя или включателя-отключателя: ВО-1150/500	1 группа (3 фазы)	1. Приварка фланцев. 2. Сварка труб воздухопровода.	53	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Таблица Н-39-02-003 Монтаж маломасляных выключателей типа ВМК-35Э (ВМК-35Б)								
Н-39-02-003-01-01	Монтаж маломасляных выключателей типа ВМК-35Э (ВМК-35Б): установка выключателя	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление выключателя на фундаменте. 2. Соединение выключателя с приводом и замер хода стержня. 3. Регулировка совместной работы выключателя и привода.	19	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-003-02-01	Монтаж маломасляных выключателей типа ВМК-35Э (ВМК-35Б): ревизия дугогасительных камер	1 группа (3 фазы)	1. Снятие защитного колпака и отсоединение выключателя от привода для ревизии дугогасительных устройств. 2. Слив масла из дугогасительных устройств. 3. Снятие колонок с дугогасительными устройствами. 4. Извлечение дугогасительных камер, ревизия и установка их в дугогасительное устройство. 5. Проверка хода подвижного контакта. 6. Установка колонок с дугогасительными устройствами на опорные колонки. 7. Установка защитного колпака. 8. Заливка камер дугогасительных устройств сухим трансформаторным маслом.	8,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-02-004 Монтаж маломасляных выключателей типа ВМТ-110Б и ВМТ-220Б								
Н-39-02-004-01-01	Монтаж маломасляных выключателей типа ВМТ-110Б	1 группа (3 фазы)	1. Проверка проектных горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Снятие деревянных обрешетин с фарфоровых изоляторов и защитных колпаков с манометров и указателей уровня масла. 3. Установка, выверка с подбивкой (при необходимости) подкладок под лапы рамы и закрепление выключателя на фундаментных стойках. 4. Снятие балки, стягивающей полюса выключателя. 5. Установка, выверка и закрепление привода. 6. Закрепление тяги к серьге привода. 7. Соединение тяги с вилкой механизма управления. 8. Регулировка выключателя.	9,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-004-02-01	Монтаж маломасляных выключателей типа ВМТ-220Б	1 группа (3 фазы)	1. Проверка горизонтальных и вертикальных осей и отметок фундамента. 2. Установка на полюсы площадок под конденсаторы и контактных пластин. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление рам выключателя на металлоконструкции. 4. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов выключателя на раме. 5. Снятие крышек с механизмов управления полюсами. 6. Установка и закрепление тяг и защитных труб. 7. Установка и закрепление крышек на механизмах управления полюсами. 8. Установка, выверка и закрепление конденсаторов на полюсах. 9. Установка и закрепление шин, соединяющих колонки полюса. 10. Установка, выверка и закрепление привода на раме. 11. Соединение тяги привода с механизмом управления полюсом. 12. Регулировка выключателя.	48	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-02-005 Монтаж масляных выключателей напряжением 35 кВ								
Н-39-02-005-01-01	Монтаж масляных выключателей напряжением 35 кВ, тип: МКП-35	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление выключателя на фундаменте. 2. Установка ручки лебедки для опускания и подъема баков. 3. Опускание баков выключателя. 4. Технический осмотр выключателя с проверкой зазоров шаблоном. 5. Сборка схемы для регулировки контактов и установка регулировочного домкрата. 6. Регулировка совместной работы выключателя и привода. 7. Разборка схемы для регулировки контактов и снятие регулировочного домкрата. 8. Подъем и закрепление баков выключателя. 9. Снятие ручки лебедки.	22,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-005-02-01	Монтаж масляных выключателей напряжением 35 кВ, тип: С-35	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление выключателя на фундаменте. 2. Установка ручки лебедки для опускания и подъема баков. 3. Опускание баков выключателя. 4. Технический осмотр выключателя с проверкой зазоров шаблоном. 5. Сборка схемы для регулировки контактов и установка регулировочного домкрата. 6. Регулировка совместной работы выключателя и привода. 7. Разборка схемы для регулировки контактов и снятие регулировочного домкрата. 8. Подъем и закрепление баков выключателя. 9. Снятие ручки лебедки.	23,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-02-006 Монтаж масляных выключателей напряжением 110 и 220 кВ								
Н-39-02-006-01-01	Монтаж масляных выключателей напряжением 110 и 220 кВ: ревизия дугогасительных камер, тип выключателя МКП-110м	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	17	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-006-02-01	Монтаж масляных выключателей напряжением 110 и 220 кВ: ревизия дугогасительных камер, тип выключателя У-110	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	19	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-02-006-03-01	Монтаж масляных выключателей напряжением 110 и 220 кВ: ревизия дугогасительных камер, тип выключателя У-220	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	39,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-006-04-01	Монтаж масляных выключателей напряжением 110 и 220 кВ: сборка и установка выключателей, тип выключателя МКП-110м	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	118	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-02-006-05-01	Монтаж масляных выключателей напряжением 110 и 220 кВ: сборка и установка выключателей, тип выключателя У-110	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	176	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-02-006-06-01	Монтаж масляных выключателей напряжением 110 и 220 кВ: сборка и установка выключателей, тип выключателя У-220	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	220	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-02-006-07-01	Монтаж масляных выключателей напряжением 110 и 220 кВ: сварка, тип выключателя МКП-110м	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-02-006-08-01	Монтаж масляных выключателей напряжением 110 и 220 кВ: сварка, тип выключателя У-110	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-02-006-09-01	Монтаж масляных выключателей напряжением 110 и 220 кВ: сварка, тип выключателя У-220	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-39-02-007 Монтаж низкоомных шунтирующих сопротивлений на воздушных выключателях								
Н-39-02-007-01-01	Монтаж низкоомных шунтирующих сопротивлений на воздушных выключателях	1 группа (3 фазы)	1. Сборка элементов сопротивления в колонку. 2. Установка колонок сопротивления с выверкой и креплением. 3. Соединение колонок сопротивления шинами с полюсами выключателя.	15,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Раздел Н-39-03 Открытые распределительные устройства (ОРУ). Монтаж разъединителей

Таблица Н-39-03-001 Монтаж разъединителей типа РНВ (З)-750 4000

Н-39-03-001-01-01	Монтаж разъединителя типа: РНВ-570	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление опорных плит к железобетонным стойкам. 2. Установка, выверка и закрепление рам разъединителя на опорных плитах. 3. Сборка колонок разъединителя методом наращивания из изоляторов и поясов жесткости. 4. Подъем, выверка с установкой подкладок и закрепление колонок разъединителя на опорных рамах. 5. Установка экранов и главных ножей разъединителя. 6. Регулировка контактных ножей на включение и отключение. 7. Подвеска и крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 8. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 9. Установка вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 10. Соединение тяг с приводом. 11. Установка кронштейнов под заземляющие ножи и пружинные механизмы. 12. Установка пружинных механизмов и заземляющих ножей. 13. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей. 14. Регулировка разъединителя и привода на включение,	191	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			отключение и на плотность контактов.					

Н-39-03-001-02-01	Монтаж разъединителя типа: РНВ (З) 1-750	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление опорных плит к железобетонным стойкам. 2. Установка, выверка и закрепление рам разъединителя на опорных плитах. 3. Сборка колонок разъединителя методом наращивания из изоляторов и поясов жесткости. 4. Подъем, выверка с установкой подкладок и закрепление колонок разъединителя на опорных рамах. 5. Установка экранов и главных ножей разъединителя. 6. Регулировка контактных ножей на включение и отключение. 7. Подвеска и крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 8. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 9. Установка вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 10. Соединение тяг с приводом. 11. Установка кронштейнов под заземляющие ножи и пружинные механизмы. 12. Установка пружинных механизмов и заземляющих ножей. 13. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей. 14. Регулировка разъединителя и привода на включение, отключение и на плотность контактов.	216	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-03-001-03-01	Монтаж разъединителя типа: РНВ (З) 2-750	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление опорных плит к железобетонным стойкам. 2. Установка, выверка и закрепление рам разъединителя на опорных плитах. 3. Сборка колонок разъединителя методом наращивания из изоляторов и поясов жесткости. 4. Подъем, выверка с установкой подкладок и закрепление колонок разъединителя на опорных рамах. 5. Установка экранов и главных ножей разъединителя. 6. Регулировка контактных ножей на включение и отключение. 7. Подвеска и крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 8. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 9. Установка вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 10. Соединение тяг с приводом. 11. Установка кронштейнов под заземляющие ножи и пружинные механизмы. 12. Установка пружинных механизмов и заземляющих ножей. 13. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей. 14. Регулировка разъединителя и привода на включение, отключение и на плотность контактов.	241	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-001-04-01	Сварка при монтаже разъединителя типа: РНВ (З) 1-750	1 группа (3 фазы)	1. Приварка опорных плит. 2. Приварка рамы к опорным плитам.	5,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-03-002 Монтаж разъединителей типа РНД (3)								
Н-39-03-002-01-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 35/1000, 35Б/1000, 35У/1000	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	10	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-02-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 35/1000, 35Б/1000, 35У/1000, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	14	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-03-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 35/1000, 35Б/1000, 35У/1000, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	16	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-04-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 35/2000, 35У/2000, 35Б/2000, 35/3200, 110/1000, 110Б/1000	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	15	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-05-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 35/2000, 35У/2000, 35Б/2000, 35/3200, 110/1000, 110Б/1000, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	19,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-06-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 35/2000, 35У/2000, 35Б/2000, 35/3200, 110/1000, 110Б/1000, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	22,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-07-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 110У/1000, 110/2000, 110У/2000, 110/3200, 150/1000, 150/2000, 150/3200	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-08-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 110У/1000, 110/2000, 110У/2000, 110/3200, 150/1000, 150/2000, 150/3200, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	23	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-09-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 110У/1000, 110/2000, 110У/2000, 110/3200, 150/1000, 150/2000, 150/3200, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	26,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-10-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 35/1000, 35Б/1000, 35У/1000	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	0,97	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-11-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 35/1000, 35Б/1000, 35У/1000, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	1,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-12-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 35/1000, 35Б/1000, 35У/1000, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-13-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 35/2000, 35У/2000, 35Б/2000, 35/3200, 110/1000, 110Б/1000	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	1,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-14-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 35/2000, 35У/2000, 35Б/2000, 35/3200, 110/1000, 110Б/1000, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	1,9	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-15-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 35/2000, 35У/2000, 35Б/2000, 35/3200, 110/1000, 110Б/1000, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	2,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-16-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 110У/1000, 110/2000, 110У/2000, 110/3200, 150/1000, 150/2000, 150/3200	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	1,4	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-17-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 110У/1000, 110/2000, 110У/2000, 110/3200, 150/1000, 150/2000, 150/3200, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	2,4	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-18-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 110У/1000, 110/2000, 110У/2000, 110/3200, 150/1000, 150/2000, 150/3200, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	3,3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-19-01	Монтаж разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 35/1000, 35Б/1000, 35У/1000	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	20	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-20-01	Монтаж разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 35/1000, 35Б/1000, 35У/1000, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	23,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-21-01	Монтаж разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 35/1000, 35Б/1000, 35У/1000, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	25,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-22-01	Монтаж разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 35/2000, 35У/2000, 35Б/2000, 35/3200, 110/1000, 110Б/1000	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	24,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-23-01	Монтаж разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 35/2000, 35У/2000, 35Б/2000, 35/3200, 110/1000, 110Б/1000, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	28,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-24-01	Монтаж разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 35/2000, 35У/2000, 35Б/2000, 35/3200, 110/1000, 110Б/1000, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	31	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-25-01	Монтаж разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 110У/1000, 110/2000, 110У/2000, 110/3200, 150/1000, 150/2000, 150/3200	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	28,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-26-01	Монтаж разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 110У/1000, 110/2000, 110У/2000, 110/3200, 150/1000, 150/2000, 150/3200, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	33	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-27-01	Монтаж разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 110У/1000, 110/2000, 110У/2000, 110/3200, 150/1000, 150/2000, 150/3200, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление полюсов разъединителя на опорных металлических конструкциях. 2. Проверка и регулировка при помощи стяжного болта контактного давления разъемного контакта главного и заземляющего ножей. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорах металлических конструкций с установленными на них тремя полюсами разъединителей. 4. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 5. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 6. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 7. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 8. Сборка и установка тяг. 9. Соединение тяг с приводом. 10. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	35,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-28-01	Сварка при монтаже разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 35/1000, 35Б/1000, 35У/1000	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	1,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-29-01	Сварка при монтаже разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 35/1000, 35Б/1000, 35У/1000, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	2,3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-30-01	Сварка при монтаже разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 35/1000, 35Б/1000, 35У/1000, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	3,4	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-31-01	Сварка при монтаже разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 35/2000, 35У/2000, 35Б/2000, 35/3200, 110/1000, 110Б/1000	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	1,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-32-01	Сварка при монтаже разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 35/2000, 35У/2000, 35Б/2000, 35/3200, 110/1000, 110Б/1000, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	2,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-33-01	Сварка при монтаже разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 35/2000, 35У/2000, 35Б/2000, 35/3200, 110/1000, 110Б/1000, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	3,8	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-34-01	Сварка при монтаже разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 110У/1000, 110/2000, 110У/2000, 110/3200, 150/1000, 150/2000, 150/3200	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	1,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-35-01	Сварка при монтаже разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 110У/1000, 110/2000, 110У/2000, 110/3200, 150/1000, 150/2000, 150/3200, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-36-01	Сварка при монтаже разъединителя с килевым расположением фаз, напряжение, кВ/ток, А: 110У/1000, 110/2000, 110У/2000, 110/3200, 150/1000, 150/2000, 150/3200, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	4,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-37-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 220/1000, 220/2000, 220/3200	1 группа (3 фазы)	1. Сборка колонок разъединителя из изоляторов. 2. Установка, выверка и закрепление собранных колонок на цоколях полюсов. 3. Установка и закрепление на верхних фланцах изоляторов главных ножей. 4. Установка, выверка и закрепление полюсов разъединителя на опорной металлической конструкции с установкой подкладок. 5. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 6. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 7. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 8. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 9. Сборка и установка тяг. 10. Соединение тяг с приводом. 11. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	28	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-38-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 220/1000, 220/2000, 220/3200, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Сборка колонок разъединителя из изоляторов. 2. Установка, выверка и закрепление собранных колонок на цоколях полюсов. 3. Установка и закрепление на верхних фланцах изоляторов главных ножей. 4. Установка, выверка и закрепление полюсов разъединителя на опорной металлической конструкции с установкой подкладок. 5. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 6. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 7. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 8. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 9. Сборка и установка тяг. 10. Соединение тяг с приводом. 11. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	35	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-39-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 220/1000, 220/2000, 220/3200, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Сборка колонок разъединителя из изоляторов. 2. Установка, выверка и закрепление собранных колонок на цоколях полюсов. 3. Установка и закрепление на верхних фланцах изоляторов главных ножей. 4. Установка, выверка и закрепление полюсов разъединителя на опорной металлической конструкции с установкой подкладок. 5. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 6. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 7. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 8. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 9. Сборка и установка тяг. 10. Соединение тяг с приводом. 11. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	41,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-40-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 220У/2000	1 группа (3 фазы)	1. Сборка колонок разъединителя из изоляторов. 2. Установка, выверка и закрепление собранных колонок на цоколях полюсов. 3. Установка и закрепление на верхних фланцах изоляторов главных ножей. 4. Установка, выверка и закрепление полюсов разъединителя на опорной металлической конструкции с установкой подкладок. 5. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 6. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 7. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 8. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 9. Сборка и установка тяг. 10. Соединение тяг с приводом. 11. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	41	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-41-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 220У/2000, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Сборка колонок разъединителя из изоляторов. 2. Установка, выверка и закрепление собранных колонок на цоколях полюсов. 3. Установка и закрепление на верхних фланцах изоляторов главных ножей. 4. Установка, выверка и закрепление полюсов разъединителя на опорной металлической конструкции с установкой подкладок. 5. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 6. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 7. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 8. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 9. Сборка и установка тяг. 10. Соединение тяг с приводом. 11. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	48,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-42-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 220У/2000, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Сборка колонок разъединителя из изоляторов. 2. Установка, выверка и закрепление собранных колонок на цоколях полюсов. 3. Установка и закрепление на верхних фланцах изоляторов главных ножей. 4. Установка, выверка и закрепление полюсов разъединителя на опорной металлической конструкции с установкой подкладок. 5. Регулировка рабочих полуножей на включение и отключение. 6. Крепление к металлическим конструкциям кронштейна под привод. 7. Подвеска и крепление к кронштейну привода. 8. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 9. Сборка и установка тяг. 10. Соединение тяг с приводом. 11. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей.	56	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-03-002-43-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 220/1000, 220/2000, 220/3200	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	2,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-002-44-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 220/1000, 220/2000, 220/3200, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	4,4	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-45-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 220/1000, 220/2000, 220/3200, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	6,3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-46-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 220У/2000	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	3,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-47-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 220У/2000, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	5,7	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-48-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 220У/2000, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	8,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Н-39-03-002-49-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 330/3200	1 группа (3 фазы)	1. Разболчивание и снятие с рамы контактных ножей. 2. Установка, выверка и закрепление рамы на опорных металлических конструкциях с установкой подкладок. 3. Сборка поворотных колонок разъединителя из изоляторов и подкладок. 4. Сборка опорных колонок разъединителя из изоляторов, промежуточных плит и подкладок. 5. Присоединение и закрепление к контактным ножам кожухов, экранов и неподвижных контактов ножей заземления. 6. Установка и предварительное закрепление поворотных и опорных колонок изоляторов на раме. 7. Проверка вертикальности по отвесу, равенства высот с установкой подкладок, горизонтальности установки плит и контактных ножей по уровню. 8. Окончательное закрепление поворотных и опорных колонок изоляторов. 9. Регулировка контактных ножей на включение и отключение. 10. Присоединение кронштейнов к приводам и закрепление их на рамах разъединителей. 11. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 12. Сборка и установка тяг. 13. Соединение тяг с приводом. 14. Регулировка совместной	141	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			работы привода и заземляющих ножей.					

Н-39-03-002-50-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 330/3200, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Разболчивание и снятие с рамы контактных ножей. 2. Установка, выверка и закрепление рамы на опорных металлических конструкциях с установкой подкладок. 3. Сборка поворотных колонок разъединителя из изоляторов и подкладок. 4. Сборка опорных колонок разъединителя из изоляторов, промежуточных плит и подкладок. 5. Присоединение и закрепление к контактным ножам кожухов, экранов и неподвижных контактов ножей заземления. 6. Установка и предварительное закрепление поворотных и опорных колонок изоляторов на раме. 7. Проверка вертикальности по отвесу, равенства высот с установкой подкладок, горизонтальности установки плит и контактных ножей по уровню. 8. Окончательное закрепление поворотных и опорных колонок изоляторов. 9. Регулировка контактных ножей на включение и отключение. 10. Присоединение кронштейнов к приводам и закрепление их на рамах разъединителей. 11. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 12. Сборка и установка тяг. 13. Соединение тяг с приводом. 14. Регулировка совместной	153	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			работы привода и заземляющих ножей.					

Н-39-03-002-51-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 330/3200, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Разболчивание и снятие с рамы контактных ножей. 2. Установка, выверка и закрепление рамы на опорных металлических конструкциях с установкой подкладок. 3. Сборка поворотных колонок разъединителя из изоляторов и подкладок. 4. Сборка опорных колонок разъединителя из изоляторов, промежуточных плит и подкладок. 5. Присоединение и закрепление к контактным ножам кожухов, экранов и неподвижных контактов ножей заземления. 6. Установка и предварительное закрепление поворотных и опорных колонок изоляторов на раме. 7. Проверка вертикальности по отвесу, равенства высот с установкой подкладок, горизонтальности установки плит и контактных ножей по уровню. 8. Окончательное закрепление поворотных и опорных колонок изоляторов. 9. Регулировка контактных ножей на включение и отключение. 10. Присоединение кронштейнов к приводам и закрепление их на рамах разъединителей. 11. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 12. Сборка и установка тяг. 13. Соединение тяг с приводом. 14. Регулировка совместной	165	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			работы привода и заземляющих ножей.					

Н-39-03-002-52-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 330У/3200, 500/3200	1 группа (3 фазы)	1. Разболчивание и снятие с рамы контактных ножей. 2. Установка, выверка и закрепление рамы на опорных металлических конструкциях с установкой подкладок. 3. Сборка поворотных колонок разъединителя из изоляторов и подкладок. 4. Сборка опорных колонок разъединителя из изоляторов, промежуточных плит и подкладок. 5. Присоединение и закрепление к контактным ножам кожухов, экранов и неподвижных контактов ножей заземления. 6. Установка и предварительное закрепление поворотных и опорных колонок изоляторов на раме. 7. Проверка вертикальности по отвесу, равенства высот с установкой подкладок, горизонтальности установки плит и контактных ножей по уровню. 8. Окончательное закрепление поворотных и опорных колонок изоляторов. 9. Регулировка контактных ножей на включение и отключение. 10. Присоединение кронштейнов к приводам и закрепление их на рамах разъединителей. 11. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 12. Сборка и установка тяг. 13. Соединение тяг с приводом. 14. Регулировка совместной	155	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			работы привода и заземляющих ножей.					

Н-39-03-002-53-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 330У/3200, 500/3200, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Разболчивание и снятие с рамы контактных ножей. 2. Установка, выверка и закрепление рамы на опорных металлических конструкциях с установкой подкладок. 3. Сборка поворотных колонок разъединителя из изоляторов и подкладок. 4. Сборка опорных колонок разъединителя из изоляторов, промежуточных плит и подкладок. 5. Присоединение и закрепление к контактным ножам кожухов, экранов и неподвижных контактов ножей заземления. 6. Установка и предварительное закрепление поворотных и опорных колонок изоляторов на раме. 7. Проверка вертикальности по отвесу, равенства высот с установкой подкладок, горизонтальности установки плит и контактных ножей по уровню. 8. Окончательное закрепление поворотных и опорных колонок изоляторов. 9. Регулировка контактных ножей на включение и отключение. 10. Присоединение кронштейнов к приводам и закрепление их на рамах разъединителей. 11. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 12. Сборка и установка тяг. 13. Соединение тяг с приводом. 14. Регулировка совместной	167	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			работы привода и заземляющих ножей.					

Н-39-03-002-54-01	Монтаж разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 330У/3200, 500/3200, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Разболчивание и снятие с рамы контактных ножей. 2. Установка, выверка и закрепление рамы на опорных металлических конструкциях с установкой подкладок. 3. Сборка поворотных колонок разъединителя из изоляторов и подкладок. 4. Сборка опорных колонок разъединителя из изоляторов, промежуточных плит и подкладок. 5. Присоединение и закрепление к контактным ножам кожухов, экранов и неподвижных контактов ножей заземления. 6. Установка и предварительное закрепление поворотных и опорных колонок изоляторов на раме. 7. Проверка вертикальности по отвесу, равенства высот с установкой подкладок, горизонтальности установки плит и контактных ножей по уровню. 8. Окончательное закрепление поворотных и опорных колонок изоляторов. 9. Регулировка контактных ножей на включение и отключение. 10. Присоединение кронштейнов к приводам и закрепление их на рамах разъединителей. 11. Изготовление вертикальных и горизонтальных тяг главных и заземляющих ножей. 12. Сборка и установка тяг. 13. Соединение тяг с приводом. 14. Регулировка совместной	179	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			работы привода и заземляющих ножей.					
Н-39-03-002-55-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 330/3200	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	6,9	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-56-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 330/3200, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	8,8	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-57-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 330/3200, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	10,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-58-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 330У/3200, 500/3200	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	6,9	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-59-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 330У/3200, 500/3200, количество заземляющих ножей 3	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	8,8	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-60-01	Сварка при монтаже разъединителя, напряжение, кВ/ток, А: 330У/3200, 500/3200, количество заземляющих ножей 6	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	10,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-002-61-01	При механических испытаниях опорно-стержневых изоляторов на изгиб принимать	2 изолятора	-	0,44	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-03-003 Монтаж подвесных разъединителей типа РПД (3)								
Н-39-03-003-01-01	Монтаж разъединителей с грузом на токовой оттяжке, тип: РПД/3/-330	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	163	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-03-003-02-01	Монтаж разъединителей с грузом на токовой оттяжке, тип: РПД/3/-500	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	210	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-003-03-01	Монтаж разъединителей с грузом на токовой оттяжке, тип: РПД/3/-750	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	380	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-03-003-04-01	Монтаж разъединителей с токовой оттяжкой на изоляторах, тип: РПД/3/-330	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	171	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-003-05-01	Монтаж разъединителей с токовой оттяжкой на изоляторах, тип: РПД/3/-500	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	222	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-03-003-06-01	Монтаж разъединителей с токовой оттяжкой на изоляторах, тип: РПД/3/-750	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	413	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-03-003-07-01	Сварка черных металлов при монтаже разъединителей, тип: РПД/3/-330	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	3,8	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-003-08-01	Сварка черных металлов при монтаже разъединителей, тип: РПД/3/-500	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	3,8	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-003-09-01	Сварка черных металлов при монтаже разъединителей, тип: РПД/3/-750	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	6,4	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-003-10-01	Сварка цветных металлов при монтаже разъединителей, тип: РПД/3/-330	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	3	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-03-003-11-01	Сварка цветных металлов при монтаже разъединителей, тип: РПД/3/-500	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	3	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-03-003-12-01	Сварка цветных металлов при монтаже разъединителей, тип: РПД/3/-750	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	7,6	-	2-110-05	Газосварщик 5 разр.	1
Н-39-03-003-13-01	Монтаж телескопических заземлителей, тип разъединителя: РПД/3/-330	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	51	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-003-14-01	Монтаж телескопических заземлителей, тип разъединителя: РПД/3/-500	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	58	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-03-003-15-01	Монтаж телескопических заземлителей, тип разъединителя: РПД/3/-750	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	86	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-03-003-16-01	Сварка черных металлов при монтаже телескопических заземлителей, тип разъединителя: РПД/3/-330	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-003-17-01	Сварка черных металлов при монтаже телескопических заземлителей, тип разъединителя: РПД/3/-500	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-003-18-01	Сварка черных металлов при монтаже телескопических заземлителей, тип разъединителя: РПД/3/-750	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-03-003-19-01	Монтаж заземлителей рубящего типа, тип разъединителя: РПД/3/-330	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	33	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-03-003-20-01	Монтаж заземлителей рубящего типа, тип разъединителя: РПД/3/-500	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	39	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-03-003-21-01	Монтаж заземлителей рубящего типа, тип разъединителя: РПД/3/-750	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	43	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-03-003-22-01	Сварка черных металлов при монтаже заземлителей рубящего типа: РПД/3/-750	1 группа (3 фазы)	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Раздел Н-39-04 Открытые распределительные устройства (ОРУ). Монтаж измерительных трансформаторов								
Таблица Н-39-04-001 Монтаж трансформаторов напряжения типа НКФ								
Н-39-04-001-01-01	Монтаж трансформаторов напряжения типа НКФ, напряжение до: 110 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление блоков трансформатора на опорных металлоконструкциях с установкой металлических подкладок. 2. Закрытие крышками оснований блоков.	12	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-04-001-02-01	Монтаж трансформаторов напряжения типа НКФ, напряжение до: 220 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление блоков трансформатора на опорных металлоконструкциях с установкой металлических подкладок. 2. Закрытие крышками оснований блоков. 3. Механическое соединение блоков трансформатора. 4. Электрическое соединение блоков перемычками.	26,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-04-001-03-01	Монтаж трансформаторов напряжения типа НКФ, напряжение до: 330 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление блоков трансформатора на опорных металлоконструкциях с установкой металлических подкладок. 2. Закрытие крышками оснований блоков. 3. Установка и закрепление рамы под трансформатор. 4. Установка и закрепление экранов на верхних блоках.	69	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-04-001-04-01	Монтаж трансформаторов напряжения типа НКФ, напряжение до: 500 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление блоков трансформатора на опорных металлоконструкциях с установкой металлических подкладок. 2. Закрытие крышками оснований блоков. 3. Установка и закрепление рамы под трансформатор. 4. Установка и закрепление экранов на верхних блоках.	104	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-04-002 Монтаж трансформаторного устройства типа НДЕ напряжением 500-750 кВ								
Н-39-04-002-01-01	Монтаж трансформаторного устройства типа НДЕ напряжением 500-750 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Установка трансформаторного устройства на металлическую конструкцию. 2. Выверка с установкой подкладок и закрепление трансформаторного устройства на металлических конструкциях.	8,7	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-04-003 Монтаж делителей напряжения типа ДН-1150У1								
Н-39-04-003-01-01	Монтаж делителей напряжения типа ДН-1150У1	1 группа (3 фазы)	1. Установка шарнирного узла. 2. Установка оснований под растяжки. 3. Снятие фланцев и проверка подпружинных контактов. 4. Сборка фланцев для крепления растяжек. 5. Укрупненная сборка конденсаторов. 6. Установка конденсаторов и растяжек. 7. Регулировка вертикальной установки конденсаторов растяжками. 8. Сборка и установка экранов. 9. Установка защитных кожухов.	155	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-04-004 Монтаж однофазных трансформаторов напряжения типа НОМ (ЗНОМ)-35								
Н-39-04-004-01-01	Монтаж однофазных трансформаторов напряжения типа НОМ (ЗНОМ)-35	1 группа (3 фазы)	1. Установка трансформатора на опорную металлическую конструкцию. 2. Изготовление подкладок. 3. Выверка с установкой подкладок и закрепление трансформатора на металлической конструкции.	11,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-04-005 Монтаж трансформаторов тока на напряжение 35-500 кВ								
Н-39-04-005-01-01	Монтаж трансформаторов тока на напряжение 35-500 кВ, тип: ТФЗМ-35А (ТФН-35м), ТФЗМ-35БП (ТФНР-35), ТФЗМ-35Б1 (ТФНД-35м)	1 группа (3 фазы)	1. Установка экранирующих колец (для трансформатора 330 кВ) и воздушосушителей. 2. Установка, выверка и закрепление трансформатора на опорной металлоконструкции с установкой подкладок.	7,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-04-005-02-01	Монтаж трансформаторов тока на напряжение 35-500 кВ, тип: ТФЗМ-110Б1, (ТФНД-110м), ТФЗМ-150А (ТФНД-150), ТФЗМ-150Б (ТФНР-150)	1 группа (3 фазы)	1. Установка экранирующих колец (для трансформатора 330 кВ) и воздушосушителей. 2. Установка, выверка и закрепление трансформатора на опорной металлоконструкции с установкой подкладок.	11,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-04-005-03-01	Монтаж трансформаторов тока на напряжение 35-500 кВ, тип: ТФЗМ-220Б (ТФНД-220)	1 группа (3 фазы)	1. Установка экранирующих колец (для трансформатора 330 кВ) и воздухоосушителей. 2. Установка, выверка и закрепление трансформатора на опорной металлоконструкции с установкой подкладок.	16	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-04-005-04-01	Монтаж трансформаторов тока на напряжение 35-500 кВ, тип: ТФЗМ-330А (ТФКН-330)	1 группа (3 фазы)	1. Установка экранирующих колец (для трансформатора 330 кВ) и воздухоосушителей. 2. Установка, выверка и закрепление трансформатора на опорной металлоконструкции с установкой подкладок.	19,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-04-005-05-01	Монтаж трансформаторов тока на напряжение 35-500 кВ, тип: ТФЗМ-500Б, (ТФНКД-500П)	1 группа (3 фазы)	1. Снятие транспортировочного маслорасширителя. 2. Закрытие патрубка цоколя с помощью заглушки и резиновой прокладки. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление болтами нижней ступени трансформатора на опорной металлической конструкции. 4. Снятие заглушки с крана. 5. Установка, выверка и закрепление болтами верхней ступени трансформатора на нижней. 6. Установка маслопровода и токоведущих шин между ступенями трансформатора. 7. Установка металлических экранов в местах соединения ступеней и основания. 8. Установка экранного кольца на верхнюю ступень. 9. Окончательная затяжка всех болтов.	50	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-04-006 Монтаж трансформаторов тока типа ТФРМ (ТРН)								
Н-39-04-006-01-01	Монтаж опорных металлоконструкций, напряжение трансформатора тока: 1150 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Установка и выверка металлоконструкций под каскад трансформатора тока и растяжки.	13,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-04-006-02-01	Сварка, напряжение трансформатора тока: 1150 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Прихватка и приварка металлоконструкций.	16,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-04-006-03-01	Монтаж трансформаторов тока, напряжением: 330 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Установка экранных колец. 2. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление трансформатора на опорной металлической конструкции.	22	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-04-006-04-01	Монтаж трансформаторов тока, напряжением: 500 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорной металлической конструкции рамы. 2. Установка, выверка и закрепление нижней ступени трансформатора на раме. 3. Сборка, установка и закрепление растяжек к корпусу нижней ступени за концы рамы. 4. Установка на корпус верхней ступени экранного кольца. 5. Установка, выверка и закрепление верхней ступени на корпусе нижней ступени трансформатора. 6. Установка токоведущих шин между ступенями трансформатора. 7. Установка металлических кожухов в местах соединения ступеней. 8. Окончательная затяжка всех болтов.	78	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-04-006-05-01	Монтаж трансформаторов тока, напряжением: 750 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление на опорной металлической конструкции рамы. 2. Установка, выверка и закрепление нижней ступени трансформатора на раме. 3. Сборка, установка и закрепление растяжек к корпусу нижней ступени за концы рамы. 4. Установка на корпус верхней ступени экранного кольца. 5. Установка, выверка и закрепление верхней ступени на корпусе нижней ступени трансформатора. 6. Установка токоведущих шин между ступенями трансформатора. 7. Установка металлических кожухов в местах соединения ступеней. 8. Окончательная затяжка всех болтов.	95	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-04-006-06-01	Монтаж трансформаторов тока, напряжением: 1150 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Снятие транспортных расширителей с патрубками и установка заглушек на нижнюю и среднюю ступени. 2. Установка ступеней с транспортной рамой в вертикальное положение. 3. Технический осмотр ступеней трансформатора. 4. Установка, выверка и закрепление малых экранов на ступенях. 5. Технический осмотр изоляторов и сборка растяжек. 6. Установка и закрепление растяжек на кронштейнах маслорасширителей. 7. Установка и закрепление на опорах демпфирующих устройств и соединение их с растяжками. 8. Регулирование натяжения растяжек. 9. Установка патрубков маслосистемы. 10. Установка и закрепление конденсаторов. 11. Снятие баков узла герметизации, протирка эластичных диафрагм. 12. Установка и закрепление баков узла герметизации. 13. Сборка больших экранов из полуколец. 14. Установка и закрепление больших экранов на верхней ступени. 15. Установка и закрепление воздухоосушителей и маслоуказателей.	204	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-04-006-07-01	Сварка трансформаторов тока напряжением: 330 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Приварка рам и подкладок к опорным металлическим конструкциям.	1,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-04-006-08-01	Сварка трансформаторов тока напряжением: 500 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Приварка рам и подкладок к опорным металлическим конструкциям.	4,3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-04-006-09-01	Сварка трансформаторов тока напряжением: 750 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Приварка рам и подкладок к опорным металлическим конструкциям.	4,3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Раздел Н-39-05 Открытые распределительные устройства (ОРУ). Монтаж отделителей, короткозамыкателей и заземлителей								
Таблица Н-39-05-001 Монтаж отделителей								
Н-39-05-001-01-01	Монтаж отделителя ОД-35	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление полюсов отделителя на металлической конструкции. 2. Установка и закрепление кронштейна с приводом. 3. Изготовление, сборка и установка тяг. 4. Регулировка отделителя на включение, отключение и плотность контактов. 5. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей (для отделителей с заземляющими ножами).	15,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-05-001-02-01	Сварка при монтаже отделителя ОД-35	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	0,46	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-05-001-03-01	Монтаж отделителя ОД (З) 1-35	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление полюсов отделителя на металлической конструкции. 2. Установка и закрепление кронштейна с приводом. 3. Изготовление, сборка и установка тяг. 4. Регулировка отделителя на включение, отключение и плотность контактов. 5. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей (для отделителей с заземляющими ножами).	19,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-05-001-04-01	Сварка при монтаже отделителя ОД (З) 1-35	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	0,71	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-05-001-05-01	Монтаж отделителя ОД-110М	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление полюсов отделителя на металлической конструкции. 2. Установка и закрепление кронштейна с приводом. 3. Изготовление, сборка и установка тяг. 4. Регулировка отделителя на включение, отключение и плотность контактов. 5. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей (для отделителей с заземляющими ножами).	19	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-05-001-06-01	Сварка при монтаже отделителя ОД-110М	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	0,58	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-05-001-07-01	Монтаж отделителя ОД (З) 2-35	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление полюсов отделителя на металлической конструкции. 2. Установка и закрепление кронштейна с приводом. 3. Изготовление, сборка и установка тяг. 4. Регулировка отделителя на включение, отключение и плотность контактов. 5. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей (для отделителей с заземляющими ножами).	24	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-05-001-08-01	Сварка при монтаже отделителя ОД (З) 2-35	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	0,91	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-05-001-09-01	Монтаж отделителя ОД (З) 1-110М	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление полюсов отделителя на металлической конструкции. 2. Установка и закрепление кронштейна с приводом. 3. Изготовление, сборка и установка тяг. 4. Регулировка отделителя на включение, отключение и плотность контактов. 5. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей (для отделителей с заземляющими ножами).	24	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-05-001-10-01	Сварка при монтаже отделителя ОД (З) 1-110М	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	0,91	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-05-001-11-01	Монтаж отделителя ОД-110У	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление полюсов отделителя на металлической конструкции. 2. Установка и закрепление кронштейна с приводом. 3. Изготовление, сборка и установка тяг. 4. Регулировка отделителя на включение, отключение и плотность контактов. 5. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей (для отделителей с заземляющими ножами).	16	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-05-001-12-01	Сварка при монтаже отделителя ОД-110У	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	0,34	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-05-001-13-01	Монтаж отделителя ОД (3) 2-110М	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление полюсов отделителя на металлической конструкции. 2. Установка и закрепление кронштейна с приводом. 3. Изготовление, сборка и установка тяг. 4. Регулировка отделителя на включение, отключение и плотность контактов. 5. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей (для отделителей с заземляющими ножами).	29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-05-001-14-01	Сварка при монтаже отделителя ОД (3) 2-110М	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	1,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-05-001-15-01	Монтаж отделителя ОД-150, ОД-150У, ОД-220М	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление полюсов отделителя на металлической конструкции. 2. Установка и закрепление кронштейна с приводом. 3. Изготовление, сборка и установка тяг. 4. Регулировка отделителя на включение, отключение и плотность контактов. 5. Регулировка совместной работы привода и заземляющих ножей (для отделителей с заземляющими ножами).	31,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-05-001-16-01	Сварка при монтаже отделителя ОД-150, ОД-150У, ОД-220М	1 группа (3 фазы)	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	0,81	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-39-05-002 Монтаж короткозамыкателей								
Н-39-05-002-01-01	Монтаж короткозамыкателя КРН-35 (КЗ-35)	1 короткозамыкатель	1. Установка, выверка и закрепление короткозамыкателя на металлической конструкции. 2. Установка трансформаторов тока типа ТШЛ-0,5. 3. Установка и закрепление металлической конструкции под привод. 4. Установка и закрепление привода. 5. Изготовление и установка тяг. 6. Регулировка ножей короткозамыкателя.	10,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-05-002-02-01	Сварка при монтаже короткозамыкателя КРН-35 (КЗ-35)	1 короткозамыкатель	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	1,3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-05-002-03-01	Монтаж короткозамыкателя КЗ-110	1 короткозамыкатель	1. Установка, выверка и закрепление короткозамыкателя на металлической конструкции. 2. Установка трансформаторов тока типа ТШЛ-0,5. 3. Установка и закрепление металлической конструкции под привод. 4. Установка и закрепление привода. 5. Изготовление и установка тяг. 6. Регулировка ножей короткозамыкателя.	8,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-05-002-04-01	Сварка при монтаже короткозамыкателя КЗ-110	1 короткозамыкатель	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	1,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-05-002-05-01	Монтаж короткозамыкателя КЗ-150У, КЗ-220	1 короткозамыкатель	1. Установка, выверка и закрепление короткозамыкателя на металлической конструкции. 2. Установка трансформаторов тока типа ТШЛ-0,5. 3. Установка и закрепление металлической конструкции под привод. 4. Установка и закрепление привода. 5. Изготовление и установка тяг. 6. Регулировка ножей короткозамыкателя.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-05-002-06-01	Сварка при монтаже короткозамыкателя КЗ-150У, КЗ-220	1 короткозамыкатель	1. Соединение тяг с приводом при помощи сварки.	1,4	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-05-003 Монтаж заземлителей напряжением 110 кВ								
Н-39-05-003-01-01	Монтаж заземлителей напряжением 110 кВ	1 полюс	1. Установка, выверка и закрепление заземлителя на металлической конструкции. 2. Закрепление привода на металлической конструкции. 3. Изготовление и установка тяг. 4. Регулировка заземлителя на включение и отключение.	6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Раздел Н-39-06 Открытые распределительные устройства (ОРУ). Монтаж опорных изоляторов и шинных опор								
Таблица Н-39-06-001 Монтаж опорных изоляторов								
Н-39-06-001-01-01	Монтаж опорных изоляторов, тип: ОНСУ-35-500	1 изолятор	1. Установка изоляторов на металлические конструкции. 2. Выверка изоляторов с установкой подкладок и крепление болтами к металлической конструкции.	0,41	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-06-001-02-01	Монтаж опорных изоляторов, тип: ОС-1	1 изолятор	1. Установка изоляторов на металлические конструкции. 2. Выверка изоляторов с установкой подкладок и крепление болтами к металлической конструкции.	0,45	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-06-001-03-01	Монтаж опорных изоляторов, тип: ОНС-35-1000	1 изолятор	1. Установка изоляторов на металлические конструкции. 2. Выверка изоляторов с установкой подкладок и крепление болтами к металлической конструкции.	0,56	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-06-001-04-01	Монтаж опорных изоляторов, тип: ОНС-35-1500, ОНС-110-300	1 изолятор	1. Установка изоляторов на металлические конструкции. 2. Выверка изоляторов с установкой подкладок и крепление болтами к металлической конструкции.	0,61	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-39-06-002 Монтаж шинных опор								
Н-39-06-002-01-01	Монтаж шинной опоры ШО-35, ШО-35У	1 шинная опора	1. Сборка изоляторов в колонку (для опор ШО-110У, ШО-150, ШО-150У, ШО-220, ШО-220У). 2. Установка шинной опоры на металлическую конструкцию с выверкой, установкой подкладок и креплением болтами.	0,69	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-06-002-02-01	Монтаж шинной опоры ШО-110	1 шинная опора	1. Сборка изоляторов в колонку (для опор ШО-110У, ШО-150, ШО-150У, ШО-220, ШО-220У). 2. Установка шинной опоры на металлическую конструкцию с выверкой, установкой подкладок и креплением болтами.	0,98	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-06-002-03-01	Монтаж шинной опоры ШО-110У, ШО-150	1 шинная опора	1. Сборка изоляторов в колонку (для опор ШО-110У, ШО-150, ШО-150У, ШО-220, ШО-220У). 2. Установка шинной опоры на металлическую конструкцию с выверкой, установкой подкладок и креплением болтами.	1,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-06-002-04-01	Монтаж шинной опоры ШО-150У, ШО-220	1 шинная опора	1. Сборка изоляторов в колонку (для опор ШО-110У, ШО-150, ШО-150У, ШО-220, ШО-220У). 2. Установка шинной опоры на металлическую конструкцию с выверкой, установкой подкладок и креплением болтами. 3. Окончательная проверка всех болтовых соединений шинной опоры.	1,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-06-002-05-01	Монтаж шинной опоры ШО-220У	1 шинная опора	1. Сборка изоляторов в колонку (для опор ШО-110У, ШО-150, ШО-150У, ШО-220, ШО-220У). 2. Установка шинной опоры на металлическую конструкцию с выверкой, установкой подкладок и креплением болтами. 3. Окончательная проверка всех болтовых соединений шинной опоры. 4. Установка, выверка и закрепление на металлической конструкции опорной рамы. 5. Установка на опорную раму изоляторов типа АКО-110 с выверкой, установкой подкладок и креплением болтами. 6. Установка колонки из изоляторов типа ОНС-110 на изоляторы типа АКО-110 с выверкой, установкой подкладок и креплением болтами. 7. Окончательная проверка всех болтовых соединений шинной опоры.	4,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-06-002-06-01	Монтаж шинной опоры ШО-330М	1 шинная опора	1. Установка и крепление экрана к верхней плите. 2. Закрепление на треугольной раме трех опорных шарниров (для опор ШО-500М и ШО-750). 3. Сборка шинной опоры с установкой плит и поясов жесткости. 4. Установка, выверка и крепление шинных опор типа ШО-500М и ШО-750 к треугольной раме. 5. Установка шинной опоры на опорную плиту с выверкой, установкой подкладок и креплением. 6. Окончательная проверка всех болтовых соединений шинной опоры.	4,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-06-002-07-01	Сварка при монтаже шинной опоры ШО-330М	1 шинная опора	1. Приварка опорных плит к закладным деталям железобетонных опор.	0,55	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-06-002-08-01	Монтаж шинной опоры ШО-330У	1 шинная опора	1. Установка и крепление экрана к верхней плите. 2. Закрепление на треугольной раме трех опорных шарниров (для опор ШО-500М и ШО-750). 3. Сборка шинной опоры с установкой плит и поясов жесткости. 4. Установка, выверка и крепление шинных опор типа ШО-500М и ШО-750 к треугольной раме. 5. Установка шинной опоры на опорную плиту с выверкой, установкой подкладок и креплением. 6. Окончательная проверка всех болтовых соединений шинной опоры.	4,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-06-002-09-01	Сварка при монтаже шинной опоры ШО-330У	1 шинная опора	1. Приварка опорных плит к закладным деталям железобетонных опор.	0,55	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-06-002-10-01	Монтаж шинной опоры ШО-500М	1 шинная опора	1. Установка и крепление экрана к верхней плите. 2. Закрепление на треугольной раме трех опорных шарниров (для опор ШО-500М и ШО-750). 3. Сборка шинной опоры с установкой плит и поясов жесткости. 4. Установка, выверка и крепление шинных опор типа ШО-500М и ШО-750 к треугольной раме. 5. Установка шинной опоры на опорную плиту с выверкой, установкой подкладок и креплением. 6. Окончательная проверка всех болтовых соединений шинной опоры.	13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-06-002-11-01	Сварка при монтаже шинной опоры ШО-500М	1 шинная опора	1. Приварка опорных плит к закладным деталям железобетонных опор.	0,71	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-06-002-12-01	Монтаж шинной опоры ШО-750 (ОН-750)	1 шинная опора	1. Установка и крепление экрана к верхней плите. 2. Закрепление на треугольной раме трех опорных шарниров (для опор ШО-500М и ШО-750). 3. Сборка шинной опоры с установкой плит и поясов жесткости. 4. Установка, выверка и крепление шинных опор типа ШО-500М и ШО-750 к треугольной раме. 5. Установка шинной опоры на опорную плиту с выверкой, установкой подкладок и креплением. 6. Окончательная проверка всех болтовых соединений шинной опоры.	18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-06-002-13-01	Сварка при монтаже шинной опоры ШО-750 (ОН-750)	1 шинная опора	1. Приварка опорных плит к закладным деталям железобетонных опор.	0,75	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Раздел Н-39-07 Открытые распределительные устройства (ОРУ). Монтаж разрядников и ограничителей перенапряжений								
Таблица Н-39-07-001 Монтаж разрядников типа РВС								
Н-39-07-001-01-01	Монтаж разрядников, тип: РВС-35	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и крепление разрядника (колонки) на фундаменте (блоке). 2. Установка регистратора срабатываний.	7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-001-02-01	Монтаж разрядников, тип: РВС-35 + РВС-15	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление разрядника (колонки) на фундаменте (блоке). 2. Установка регистратора срабатываний. 3. Сборка элементов разрядника в колонку.	8,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-07-001-03-01	Монтаж разрядников, тип: РВС-110М	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление на фундаменте изолирующего основания и регистратора срабатываний. 2. Установка, выверка и закрепление на верхнем элементе крышки и экранирующего кольца. 3. Сборка элементов разрядника в колонку. 4. Установка, выверка и закрепление колонок разрядника на изолирующем основании. 5. Соединение основания с регистратором срабатываний перемычкой. 6. Шпатлевание и окрашивание кольцевых просветов между элементами. 7. Окончательная выверка и закрепление колонок, проверка всех болтовых соединений.	20	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-001-04-01	Монтаж разрядников, тип: РВС-220М	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление на фундаменте изолирующего основания и регистратора срабатываний. 2. Установка, выверка и закрепление на верхнем элементе крышки и экранирующего кольца. 3. Сборка элементов разрядника в колонку. 4. Установка, выверка и закрепление колонок разрядника на изолирующем основании. 5. Соединение основания с регистратором срабатываний перемычкой. 6. Шпатлевание и окрашивание кольцевых просветов между элементами. 7. Окончательная выверка и закрепление колонок, проверка всех болтовых соединений.	32	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-39-07-002 Монтаж ограничителей перенапряжений нелинейных напряжением 110 - 750 кВ								
Н-39-07-002-01-01	Монтаж опорных металлоконструкций, тип ограничителя: ОПН-110-220	1 группа (3 фазы)	1. Установка металлоконструкций на железобетонную опору. 2. Выверка металлоконструкций с установкой подкладок.	1,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-002-02-01	Монтаж опорных металлоконструкций, тип ограничителя: ОПН-330-500	1 группа (3 фазы)	1. Установка металлоконструкций на железобетонную опору. 2. Выверка металлоконструкций с установкой подкладок.	2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-07-002-03-01	Монтаж опорных металлоконструкций, тип ограничителя: ОПНО-750	1 группа (3 фазы)	1. Установка металлоконструкций на железобетонную опору. 2. Выверка металлоконструкций с установкой подкладок.	10	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-07-002-04-01	Сварка, тип ограничителя: ОПН-110-220	1 группа (3 фазы)	1. Прихватка металлоконструкций к закладным деталям. 2. Приварка металлоконструкций к опоре.	1,9	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-07-002-05-01	Сварка, тип ограничителя: ОПН-330-500	1 группа (3 фазы)	1. Прихватка металлоконструкций к закладным деталям. 2. Приварка металлоконструкций к опоре.	2,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-07-002-06-01	Сварка, тип ограничителя: ОПНО-750	1 группа (3 фазы)	1. Прихватка металлоконструкций к закладным деталям. 2. Приварка металлоконструкций к опоре.	2,8	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-002-07-01	Монтаж ограничителей перенапряжений, тип ограничителя: ОПН-110-220	1 группа (3 фазы)	1. Установка ограничителя. 2. Выверка и закрепление ограничителя. 3. Установка и закрепление экранодержателей и экранного кольца. 4. Установка и закрепление регистратора срабатывания и рубильника заземления.	5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-07-002-08-01	Монтаж ограничителей перенапряжений, тип ограничителя: ОПН-330-500	1 группа (3 фазы)	1. Установка ограничителя. 2. Выверка и закрепление ограничителя. 3. Установка и закрепление экранодержателей и экранного кольца. 4. Установка и закрепление регистратора срабатывания и рубильника заземления.	6,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-002-09-01	Монтаж ограничителей перенапряжений, тип ограничителя: ОПНО-750	1 группа (3 фазы)	1. Установка и выверка монтажной плиты на опорной раме. 2. Снятие крышек (дисков) с элементов ограничителя и проверка целостности мембран с последующей установкой крышек (дисков). 3. Снятие болтов, предохраняющих изолированный вывод от повреждений. 4. Установка, выверка и закрепление нижнего элемента на монтажной плите. 5. Установка и закрепление переходного фланца (кронштейна) на верхнем днище нижнего элемента. 6. Установка, выверка и крепление последующих элементов ограничителя. 7. Установка, выверка и крепление экранодержателей и экранного кольца на верхнем элементе. 8. Установка и крепление регистратора срабатывания и приспособления для измерения тока проводимости и соединение их последовательно с изолированным выводом нижнего элемента. 9. Окрашивание кольцевых просветов между элементами ограничителя. 10. Окончательная затяжка всех болтовых соединений ограничителя.	71	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-002-10-01	Сварка, тип ограничителя: ОПНО-750	1 группа (3 фазы)	1. Приварка монтажной плиты к опорной раме.	1,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-39-07-003 Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК								
Н-39-07-003-01-01	Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК, тип разрядника: РВМ-35	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление на фундаменте изолирующего основания и регистратора срабатываний. 2. Сборка элементов разрядника в колонку. 3. Установка, выверка и закрепление на верхнем элементе крышки, экранодержателей и экранирующего кольца (кроме РВМ-35). 4. Установка, выверка и закрепление колонок разрядника на изолирующем основании. 5. Соединение основания с регистратором срабатываний медной перемычкой. 6. Окончательная выверка и закрепление колонок, затягивание всех болтов. 7. Шпатлевание и окрашивание кольцевых просветов между элементами разрядника.	13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-003-02-01	Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК, тип разрядника: РВМГ-110М	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление на фундаменте изолирующего основания и регистратора срабатываний. 2. Сборка элементов разрядника в колонку. 3. Установка, выверка и закрепление на верхнем элементе крышки, экранодержателей и экранирующего кольца (кроме РВМ-35). 4. Установка, выверка и закрепление колонок разрядника на изолирующем основании. 5. Соединение основания с регистратором срабатываний медной перемычкой. 6. Окончательная выверка и закрепление колонок, затягивание всех болтов. 7. Шпатлевание и окрашивание кольцевых просветов между элементами разрядника.	18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-003-03-01	Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК, тип разрядника: РВМГ-150М	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление на фундаменте изолирующего основания и регистратора срабатываний. 2. Сборка элементов разрядника в колонку. 3. Установка, выверка и закрепление на верхнем элементе крышки, экранодержателей и экранирующего кольца (кроме РВМ-35). 4. Установка, выверка и закрепление колонок разрядника на изолирующем основании. 5. Соединение основания с регистратором срабатываний медной перемычкой. 6. Окончательная выверка и закрепление колонок, затягивание всех болтов. 7. Шпатлевание и окрашивание кольцевых просветов между элементами разрядника.	21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-003-04-01	Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК, тип разрядника: РВМГ-220М	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление на фундаменте изолирующего основания и регистратора срабатываний. 2. Сборка элементов разрядника в колонку. 3. Установка, выверка и закрепление на верхнем элементе крышки, экранодержателей и экранирующего кольца (кроме РВМ-35). 4. Установка, выверка и закрепление колонок разрядника на изолирующем основании. 5. Соединение основания с регистратором срабатываний медной перемычкой. 6. Окончательная выверка и закрепление колонок, затягивание всех болтов. 7. Шпатлевание и окрашивание кольцевых просветов между элементами разрядника.	29,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-003-05-01	Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК, тип разрядника: РВМГ-330М	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление изолирующего основания на железобетонной опоре. 2. Сборка большой и малой колонок из изоляторов и элементов разрядника. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление большой колонки на основании. 4. Установка и закрепление на верхнем элементе экранодержателей и экранирующего кольца. 5. Установка, выверка и закрепление малой колонки на основании. 6. Установка перемычек между большой и малой колонками. 7. Установка регистратора срабатываний. 8. Окончательная выверка колонок с затягиванием болтов. 9. Шпатлевание и окрашивание кольцевых просветов между элементами разрядника.	58	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-003-06-01	Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК, тип разрядника: РВМГ-500М	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление изолирующего основания на железобетонной опоре. 2. Сборка большой и малой колонок из изоляторов и элементов разрядника. 3. Установка, выверка с установкой подкладок и закрепление большой колонки на основании. 4. Установка и закрепление на верхнем элементе экранодержателей и экранирующего кольца. 5. Установка, выверка и закрепление малой колонки на основании. 6. Установка перемычек между большой и малой колонками. 7. Установка регистратора срабатываний. 8. Окончательная выверка колонок с затягиванием болтов. 9. Шпатлевание и окрашивание кольцевых просветов между элементами разрядника.	75	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-003-07-01	Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК, тип разрядника: РВМГ-500	1 группа (3 фазы)	1. Сборка, установка и закрепление оснований на стойке с выверкой. 2. Сборка колонок из изоляторов с установкой между изоляторами промежуточных плит с серьгами. 3. Сборка и установка нижней и верхней опорных шарнирных плит на основание. 4. Установка колонок из изоляторов на опорные шарнирные плиты с выверкой и креплением. 5. Установка средней рамы. 6. Сборка экранирующих колец, крепление их к верхней раме, установка и крепление на колонки изоляторов. 7. Крепление на рабочих элементах крышек и скоб с ушками, навеска и крепление элементов к колонкам изоляторов. 8. Установка и крепление регистраторов срабатываний с установкой перемычек. 9. Окончательная выверка и закрепление колонок, затягивание всех болтов.	160	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-003-08-01	Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК, тип разрядника: РВМК-750М	1 группа (3 фазы)	1. Установка и выверка монтажной плиты на опоре. 2. Установка элементов разрядника на монтажную плиту с выверкой и закреплением. 3. Установка и закрепление экранодержателей. 4. Сборка, установка и закрепление экранного кольца на верхнем элементе разрядника. 5. Установка, выверка и закрепление верхнего элемента разрядника. 6. Установка металлических экранов в местах соединения элементов. 7. Установка регистратора срабатываний.	63	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-07-003-09-01	Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК, тип разрядника: РВМК-750М	1 группа (3 фазы)	1. Приварка монтажной плиты к закладным деталям опоры.	4,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-07-003-10-01	Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК, тип разрядника: РВМК-1150У1	1 группа (3 фазы)	1. Установка и выверка монтажной плиты на опоре. 2. Установка элементов разрядника на монтажную плиту с выверкой и закреплением. 3. Установка и закрепление экранодержателей. 4. Сборка, установка и закрепление экранного кольца на верхнем элементе разрядника. 5. Установка, выверка и закрепление верхнего элемента разрядника. 6. Установка металлических экранов в местах соединения элементов. 7. Установка регистратора срабатываний.	127	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-07-003-11-01	Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК, тип разрядника: РВМК-1150У1	1 группа (3 фазы)	1. Приварка монтажной плиты к закладным деталям опоры.	3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-07-003-12-01	Монтаж разрядников типов РВМ, РВМГ и РВМК, тип разрядника: РВМК-1150У1	1 группа (3 фазы)	1. Приварка монтажной плиты к закладным деталям опоры.	2,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-39-08 Открытые распределительные устройства (ОРУ). Монтаж аппаратов высокочастотной обработки линии электропередачи								
Таблица Н-39-08-001 Установка высокочастотных постов								
Н-39-08-001-01-01	Монтаж высокочастотных постов массой до 100 кг.	1 пост	1. Разметка мест установки и крепления постов. 2. Установка и закрепление постов на опорных металлических конструкциях при помощи болтов.	2,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-08-001-02-01	Монтаж высокочастотных постов массой до 150 кг.	1 пост	1. Разметка мест установки и крепления постов. 2. Установка и закрепление постов на опорных металлических конструкциях при помощи болтов.	3,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-08-001-03-01	Монтаж высокочастотных постов массой до 200 кг.	1 пост	1. Разметка мест установки и крепления постов. 2. Установка и закрепление постов на опорных металлических конструкциях при помощи болтов.	4,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-08-001-04-01	Сварка высокочастотных постов массой до 100 кг.	1 пост	1. Вырезка отверстий в опорных металлических конструкциях электросваркой для установки болтов.	0,53	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-08-001-05-01	Сварка высокочастотных постов массой до 150 кг.	1 пост	1. Вырезка отверстий в опорных металлических конструкциях электросваркой для установки болтов.	0,53	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-39-08-001-06-01	Сварка высокочастотных постов массой до 200 кг.	1 пост	1. Вырезка отверстий в опорных металлических конструкциях электросваркой для установки болтов.	0,53	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Таблица Н-39-08-002 Монтаж фильтров присоединения								
Н-39-08-002-01-01	Монтаж фильтров присоединения	1 фильтр	1. Установка вручную, выверка и закрепление фильтра присоединения.	0,51	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-39-08-003 Монтаж высокочастотных заградителей								
Н-39-08-003-01-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешного типа, количество одиночных гирлянд 1, напряжение ВЛ: 110 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	0,51	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-08-003-02-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 1, напряжение ВЛ: 150 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	0,61	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-08-003-03-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 1, напряжение ВЛ: 220 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	0,82	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-08-003-04-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 1, напряжение ВЛ: 330 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	1,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-08-003-05-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 1, напряжение ВЛ: 500 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	1,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-08-003-06-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 2, напряжение ВЛ: 110 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	1,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-08-003-07-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 2, напряжение ВЛ: 150 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	1,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-08-003-08-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 2, напряжение ВЛ: 220 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-08-003-09-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 2, напряжение ВЛ: 330 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	2,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-08-003-10-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 2, напряжение ВЛ: 500 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	3,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-08-003-11-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 3, напряжение ВЛ: 110 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	1,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-08-003-12-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 3, напряжение ВЛ: 150 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	2,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-08-003-13-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 3, напряжение ВЛ: 220 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	3,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-08-003-14-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 3, напряжение ВЛ: 330 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	3,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-08-003-15-01	Сборка поддерживающих гирлянд для заградителей подвешенного типа, количество одиночных гирлянд 3, напряжение ВЛ: 500 кВ	1 заградитель	1. Сборка изоляторов в гирлянды. 2. Присоединение собранных гирлянд к сцепной арматуре. 3. Присоединение защитных колец.	4,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-08-003-16-01	Монтаж заградителей подвешенного типа, место подвески - на портале, траверсе, одиночной гирлянде, количество подвешиваемых элементов заградителя 1, тип заградителя: ВЗ-600	1 заградитель (1 фаза)	1. Присоединение заградителя к гирляндам. 2. Подъем и крепление заградителя к траверсе портала.	4,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-08-003-17-01	Монтаж заградителей подвесного типа, место подвески - на портале, траверсе, одиночной гирлянде, количество подвешиваемых элементов заградителя 1, тип заградителя: ВЗ-1000	1 заградитель (1 фаза)	1. Присоединение заградителя к гирляндам. 2. Подъем и крепление заградителя к траверсе портала.	5,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-08-003-18-01	Монтаж заградителей подвесного типа, место подвески - на портале, траверсе, одиночной гирлянде, количество подвешиваемых элементов заградителя 1, тип заградителя: ВЗ-2000	1 заградитель (1 фаза)	1. Присоединение заградителя к гирляндам. 2. Подъем и крепление заградителя к траверсе портала.	7,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-08-003-19-01	Монтаж заградителей подвесного типа, место подвески - на портале, траверсе, одиночной гирлянде, количество подвешиваемых элементов заградителя 2, тип заградителя: ВЗ-600	1 заградитель (1 фаза)	1. Присоединение заградителя к гирляндам. 2. Подъем и крепление заградителя к траверсе портала.	5,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-08-003-20-01	Монтаж заградителей подвесного типа, место подвески - на портале, траверсе, одиночной гирлянде, количество подвешиваемых элементов заградителя 2, тип заградителя: ВЗ-1000	1 заградитель (1 фаза)	1. Присоединение заградителя к гирляндам. 2. Подъем и крепление заградителя к траверсе портала.	8,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-08-003-21-01	Монтаж заградителей подвесного типа, место подвески - на портале, траверсе, одиночной гирлянде, количество подвешиваемых элементов заградителя 3, тип заградителя: ВЗ-600	1 заградитель (1 фаза)	1. Присоединение заградителя к гирляндам. 2. Подъем и крепление заградителя к траверсе портала.	5,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-08-003-22-01	Монтаж заградителей опорного типа ВЗ-2000	1 заградитель (1 фаза)	1. Установка нижней фундаментной плиты. 2. Сборка изоляторов в колонки. 3. Установка колонки изоляторов на нижнюю фундаментную плиту. 4. Установка металлической плиты (диафрагмы) на колонки изоляторов. 5. Установка изоляторов на диафрагмы. 6. Установка верхней фундаментной плиты. 7. Окончательная выверка и крепление колонок изоляторов. 8. Установка заградительной катушки (реактора) на верхнюю фундаментную плиту. 9. Опрессование зажимов гидравлическим прессом. 10. Присоединение зажимов к заградителю. 11. Шпатлевание и окрашивание зазоров.	43,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-08-004 Монтаж конденсаторов связи								
Н-39-08-004-01-01	Монтаж конденсаторов связи, тип конденсатора: СМР-66, СМР-110	1 конденсатор (1 фаза)	1. Проверка правильности установки опор и расположение отверстий. 2. Установка, выверка и закрепление на опоре металлической плиты (для конденсатора 750 кВ). 3. Установка изолирующей подставки на опоре или плите с выверкой, установкой подкладок и закреплением болтами. 4. Закрепление на крышке верхнего элемента стальной планки для крепления аппаратного зажима. 5. Сборка элементов конденсатора в колонку. 6. Установка конденсатора на изолирующую подставку и закрепление его болтами. 7. Установка и закрепление заземляющего разъединителя. 8. Установка и закрепление козырьков (для конденсаторов 330 - 750 кВ). 9. Установка экранирующего кольца (для конденсатора 750 кВ). 10. Установка, выверка и закрепление конденсатора отбора мощности (для конденсаторов 500 - 750 кВ). 11. Соединение элементов конденсатора перемычками.	5,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-08-004-02-01	Монтаж конденсаторов связи, тип конденсатора: 2СМР-110, 2СМР-166	1 конденсатор (1 фаза)	1. Проверка правильности установки опор и расположение отверстий. 2. Установка, выверка и закрепление на опоре металлической плиты (для конденсатора 750 кВ). 3. Установка изолирующей подставки на опоре или плите с выверкой, установкой подкладок и закреплением болтами. 4. Закрепление на крышке верхнего элемента стальной планки для крепления аппаратного зажима. 5. Сборка элементов конденсатора в колонку. 6. Установка конденсатора на изолирующую подставку и закрепление его болтами. 7. Установка и закрепление заземляющего разъединителя. 8. Установка и закрепление козырьков (для конденсаторов 330 - 750 кВ). 9. Установка экранирующего кольца (для конденсатора 750 кВ). 10. Установка, выверка и закрепление конденсатора отбора мощности (для конденсаторов 500 - 750 кВ). 11. Соединение элементов конденсатора перемычками.	7,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-08-004-03-01	Монтаж конденсаторов связи, тип конденсатора: ЗСМР-66, ЗСМР-110	1 конденсатор (1 фаза)	1. Проверка правильности установки опор и расположение отверстий. 2. Установка, выверка и закрепление на опоре металлической плиты (для конденсатора 750 кВ). 3. Установка изолирующей подставки на опоре или плите с выверкой, установкой подкладок и закреплением болтами. 4. Закрепление на крышке верхнего элемента стальной планки для крепления аппаратного зажима. 5. Сборка элементов конденсатора в колонку. 6. Установка конденсатора на изолирующую подставку и закрепление его болтами. 7. Установка и закрепление заземляющего разъединителя. 8. Установка и закрепление козырьков (для конденсаторов 330 - 750 кВ). 9. Установка экранирующего кольца (для конденсатора 750 кВ). 10. Установка, выверка и закрепление конденсатора отбора мощности (для конденсаторов 500 - 750 кВ). 11. Соединение элементов конденсатора перемычками.	9,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-08-004-04-01	Монтаж конденсаторов связи, тип конденсатора: ЗСМР-166	1 конденсатор (1 фаза)	1. Проверка правильности установки опор и расположение отверстий. 2. Установка, выверка и закрепление на опоре металлической плиты (для конденсатора 750 кВ). 3. Установка изолирующей подставки на опоре или плите с выверкой, установкой подкладок и закреплением болтами. 4. Закрепление на крышке верхнего элемента стальной планки для крепления аппаратного зажима. 5. Сборка элементов конденсатора в колонку. 6. Установка конденсатора на изолирующую подставку и закрепление его болтами. 7. Установка и закрепление заземляющего разъединителя. 8. Установка и закрепление козырьков (для конденсаторов 330 - 750 кВ). 9. Установка экранирующего кольца (для конденсатора 750 кВ). 10. Установка, выверка и закрепление конденсатора отбора мощности (для конденсаторов 500 - 750 кВ). 11. Соединение элементов конденсатора перемычками.	20	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-08-004-05-01	Монтаж конденсаторов связи, тип конденсатора: 4ДМРИ-188	1 конденсатор (1 фаза)	1. Проверка правильности установки опор и расположение отверстий. 2. Установка, выверка и закрепление на опоре металлической плиты (для конденсатора 750 кВ). 3. Установка изолирующей подставки на опоре или плите с выверкой, установкой подкладок и закреплением болтами. 4. Закрепление на крышке верхнего элемента стальной планки для крепления аппаратного зажима. 5. Сборка элементов конденсатора в колонку. 6. Установка конденсатора на изолирующую подставку и закрепление его болтами. 7. Установка и закрепление заземляющего разъединителя. 8. Установка и закрепление козырьков (для конденсаторов 330 - 750 кВ). 9. Установка экранирующего кольца (для конденсатора 750 кВ). 10. Установка, выверка и закрепление конденсатора отбора мощности (для конденсаторов 500 - 750 кВ). 11. Соединение элементов конденсатора перемычками.	25,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-08-005 Монтаж ошиновки оборудования наружной установки								
Н-39-08-005-01-01	Монтаж ошиновки оборудования наружной установки	1 наружная установка	1. Заготовка шин с разметкой. 2. Подготовка контактных поверхностей к сварке.	5,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-08-005-02-01	Сварка при монтаже ошиновки оборудования наружной установки	1 наружная установка	1. Присоединение шин сваркой к элементам наружной установки (конденсатору связи, заземляющему ножу, фильтру присоединения).	1,4	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Раздел Н-39-09 Открытые распределительные устройства (ОРУ). Ошиновка открытых распределительных устройств

Таблица Н-39-09-001 Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе: 1

Н-39-09-001-01-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - медь, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест	24,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-02-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - медь, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-03-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	25,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-04-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	30	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-05-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	36,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-06-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 120 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	22	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-07-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	22,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-08-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	27	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-09-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	23	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-10-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	28	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-11-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	32,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-12-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	24,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-13-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-14-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	33,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-15-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	40	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-16-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	26,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-17-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	31	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-18-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	36,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-19-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	41	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-20-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	49	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-21-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	27	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-22-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	33	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-23-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	38,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-24-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	43	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-25-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	52	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-26-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	67	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-27-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-28-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	34	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-29-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	40,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-30-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	45	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-31-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	53	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-32-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	69	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-33-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	35,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-34-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	42,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-35-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	47	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-36-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	57	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-37-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	72	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-38-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	50	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-39-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	59	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-40-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	75	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-41-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	51	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-42-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	57	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-43-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	75	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-44-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	54	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-45-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	64	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-001-46-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	81	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Таблица Н-39-09-002 Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе: 2, 3

Н-39-09-002-01-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - медь, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на	35,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вторых концах проводов, спуск проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-02-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - медь, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	40,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-03-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	37,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-04-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	42,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-05-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	58	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-06-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 120 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	30,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-07-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	31,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-08-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	36	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-09-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	43,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-10-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	32,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-11-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	37	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-12-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	44,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-13-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	53	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-14-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	35,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-15-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	40,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-16-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	46,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-17-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	54	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-18-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	39,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-19-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	44	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-20-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	53	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-21-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	67	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-22-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	84	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-23-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	42,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-24-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	48	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-25-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	56	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-26-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	71	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-27-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	88	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-28-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	115	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-29-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	47	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-30-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	51	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-31-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	65	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-32-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	75	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-33-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	89	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-34-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	120	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-35-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	54	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-36-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	69	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-37-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	79	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-38-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	94	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-39-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	126	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-40-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	85	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-41-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	102	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-42-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	131	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-43-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	80	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-44-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - алюминий голый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в голые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	94	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-45-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	132	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-46-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	94	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-47-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - алюминий голый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в голые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	113	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-48-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	143	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-49-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	65	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-50-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	83	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-51-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	99	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-52-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	113	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-53-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	154	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-54-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	89	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-55-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	103	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-56-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	122	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-57-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	162	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-58-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	115	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-59-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	138	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-60-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	171	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-61-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	117	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-62-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	139	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-63-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	173	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-64-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	130	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-65-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	153	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-002-66-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	189	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Таблица Н-39-09-003 Изготовление и монтаж шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе: 1

Н-39-09-003-01-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - медь, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на	26	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вторых концах проводов, спуск проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-02-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - медь, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	33,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-03-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - медь, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	36,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-04-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	27	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-05-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	35,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-06-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	37,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-07-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	45,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-08-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 120 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	24,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-09-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 120 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	31	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-10-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	25,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-11-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	31,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-12-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	33	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-13-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	26	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-14-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	33,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-15-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	35,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-16-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	37	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-17-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	27,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-18-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	34	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-19-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	37,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-20-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	42	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-21-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	48,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-22-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	28	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-23-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	35,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-24-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	37,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-25-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	44,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-26-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	50	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-27-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	59	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-28-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-29-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	37,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-30-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	39	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-31-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	46,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-32-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	50	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-33-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	62	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-34-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	78	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-35-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	31	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-36-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	39	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-37-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	41	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-38-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	48,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-39-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	52	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-40-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	65	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-41-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	79	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-42-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	40	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-43-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	43	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-44-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	51	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-45-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	56	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-46-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	68	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-47-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	84	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-48-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	56	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-49-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	63	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-50-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	73	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-51-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	88	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-52-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - алюминий голый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в голые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	60	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-53-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	69	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-54-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	86	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-55-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	63	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-56-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - алюминий голый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в голые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	75	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Н-39-09-003-57-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 1, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	92	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях.					

Таблица Н-39-09-004 Изготовление и монтаж шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе: 2, 3

Н-39-09-004-01-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - медь, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на	37,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вторых концах проводов, спуск проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-02-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - медь, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	46,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-03-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - медь, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	52	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-04-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	39	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-05-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	47,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-06-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	54	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-07-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	69	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-08-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 120 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	33	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-09-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	34,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-10-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	42,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-11-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	37,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-12-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	46,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-13-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	48,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-14-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	38	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-15-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	47,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-16-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	51	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-17-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	58	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-18-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	40	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-19-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	49,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-20-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	54	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-21-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	62	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-22-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	75	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-23-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	86	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-24-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	43	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-25-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	53	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-26-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	59	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-27-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	66	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-28-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	79	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-29-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	92	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-30-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	130	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-31-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	46,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-32-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	56	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-33-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	62	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-34-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	75	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-35-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	85	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-36-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	103	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-37-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	138	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-38-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	59	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-39-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	65	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-40-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	79	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-41-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	89	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-42-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	112	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-43-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	145	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-44-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	91	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-45-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	106	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-46-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	116	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-47-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	154	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-48-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	90	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-49-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - алюминий голый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в голые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	112	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-50-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	144	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-51-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	106	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-52-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	129	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-53-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 2, материал провода - алюминий голый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	158	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-54-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 110 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	70	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-55-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 150 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	79	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-56-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	86	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-57-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	107	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-58-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	130	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-59-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	168	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-60-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	103	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-61-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	117	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-62-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	140	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-63-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	180	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-64-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	146	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-65-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	164	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-66-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	192	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-67-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - алюминий голый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в голые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	132	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-68-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	161	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-69-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - алюминий голый, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в голые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	194	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-70-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	147	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-71-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	179	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-72-01	Изготовление и монтаж гибких шинных мостов открытых распределительных устройств, число проводов в фазе 3, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 пролет (3 фазы)	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	212	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-73-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 1, напряжение ОРУ 35 кВ (ПР-3)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	1,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-74-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 1, напряжение ОРУ 110 кВ (ПР-4)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	1,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-75-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 1, напряжение ОРУ 150 кВ (ПР-5)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	2,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-76-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 1, напряжение ОРУ 220 кВ (ПР-6)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	3,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-77-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 1, напряжение ОРУ 330 кВ (ПР-7)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	4,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-78-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 1, напряжение ОРУ 500 кВ (ПР-8)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	12	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-79-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 1, напряжение ОРУ 750 кВ (ПР-9)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	15,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-80-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 2, напряжение ОРУ 35 кВ (ПР-10)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	3,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-81-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 2, напряжение ОРУ 110 кВ (ПР-11)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	3,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-82-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 2, напряжение ОРУ 150 кВ (ПР-12)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	4,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-83-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 2, напряжение ОРУ 220 кВ (ПР-13)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	7,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-84-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 2, напряжение ОРУ 330 кВ (ПР-13)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	7,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-85-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 2, напряжение ОРУ 500 кВ (ПР-14)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	24,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-86-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 2, напряжение ОРУ 750 кВ (ПР-15)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	32	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-87-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 3, напряжение ОРУ 110 кВ (ПР-16)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	5,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-88-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 3, напряжение ОРУ 150 кВ (ПР-17)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	6,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-89-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 3, напряжение ОРУ 220 кВ (ПР-18)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-90-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 3, напряжение ОРУ 330 кВ (ПР-18)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-91-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 3, напряжение ОРУ 500 кВ (ПР-19)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	36,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					

Н-39-09-004-92-01	При монтаже гибких шинных мостов с переходом через гибкие сборные шины добавлять, число проводов в фазе: 3, напряжение ОРУ 750 кВ (ПР-20)	1 переход	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса. 2. Заготовка проводов сборных шин, шинных мостов и петель с раскаткой, отмериванием, установкой бандажей из мягкой проволоки и резкой (рубкой). 3. Разметка мест установки спусков, установка ответвительных зажимов на провода с протягиванием их к месту монтажа. 4. Зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на концах проводов и зажимов на петлях. 5. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 6. Установка защитных колец на гирляндах. 7. Закрепление грузовых и отводных блоков с запасовкой грузоподъемного троса. 8. Присоединение к собранным гирляндам проводов с натяжными зажимами и грузоподъемного троса. 9. Подъем гирлянд с проводами, перетаскивание их через препятствия и закрепление на портале. 10. Натягивание проводов при помощи электролебедки, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов, спуск	47,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проводов на землю. 11. Установка бандажей, отрезание излишних концов проводов, зачистка и смазка вазелином концов проводов, забивка стальных вкладышей в полые провода, опрессование или установка болтовых натяжных зажимов на вторых концах проводов и зажимов на петлях. 12. Установка и закрепление дистанционных распорок с телескопической вышки.					
Таблица Н-39-09-005 Заготовка спусков и перемычек								
Н-39-09-005-01-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - медь, сечение провода до: 120 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,17	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-02-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - медь, сечение провода до: 120 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,34	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-005-03-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - медь, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-04-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - медь, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,41	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-05-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - медь, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,24	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-06-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - медь, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,49	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-005-07-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,31	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-08-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,61	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-09-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - медь, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,87	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-10-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 120 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,08	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-005-11-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 120 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-12-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,09	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-13-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 150 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,19	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-14-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-005-15-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 185 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,02	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-16-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-17-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 240 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,24	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-18-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,15	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-005-19-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-20-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 300 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,42	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-21-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-22-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,36	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-005-23-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,51	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-24-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 400 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-25-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 35 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-26-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,44	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-005-27-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,61	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-28-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,71	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-29-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,97	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-30-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 500 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	1,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-005-31-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 110-150 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандаж из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-32-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 220 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандаж из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,71	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-33-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандаж из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,84	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-34-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандаж из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	1,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-005-35-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 600 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	1,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-36-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 330 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,92	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-37-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 500 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	1,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-38-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - сталеалюминий, сечение провода до: 700 мм ² , напряжение ОРУ 750 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	1,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-005-39-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм2, напряжение ОРУ 330 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,78	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-40-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм2, напряжение ОРУ 500 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	1,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-41-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 500 мм2, напряжение ОРУ 750 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	1,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-42-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм2, напряжение ОРУ 330 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	0,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-005-43-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм2, напряжение ОРУ 500 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	1,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-09-005-44-01	Заготовка спусков и перемычек, материал провода - алюминий полый, сечение провода до: 640 мм2, напряжение ОРУ 750 кВ	1 однопроводный спуск, перемычка	1. Раскатка провода с барабана. 2. Отмеривание провода и наложение бандажа из мягкой проволоки. 3. Обрубка провода и сматывание заготовленных концов провода в бухты.	1,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-39-09-006 Опрессование зажимов на проводах								
Н-39-09-006-01-01	Опрессование зажимов на проводах, аппаратные зажимы, сечение провода: 120 мм2	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандажа, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,28	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-02-01	Опрессование зажимов на проводах, аппаратные зажимы, сечение провода: 150 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-03-01	Опрессование зажимов на проводах, аппаратные зажимы, сечение провода: 185 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,32	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-04-01	Опрессование зажимов на проводах, аппаратные зажимы, сечение провода: 240 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,37	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-05-01	Опрессование зажимов на проводах, аппаратные зажимы, сечение провода: 300 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,41	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-06-01	Опрессование зажимов на проводах, аппаратные зажимы, сечение провода: 400 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,48	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-07-01	Опрессование зажимов на проводах, аппаратные зажимы, сечение провода: 500 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,53	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-08-01	Опрессование зажимов на проводах, аппаратные зажимы, сечение провода: 600 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандажа, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,59	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-09-01	Опрессование зажимов на проводах, аппаратные зажимы, сечение провода: 750 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандажа, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,65	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-10-01	Опрессование зажимов на проводах, ответвительные зажимы, сечение провода: 120 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,66	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-11-01	Опрессование зажимов на проводах, ответвительные зажимы, сечение провода: 150 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,72	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-12-01	Опрессование зажимов на проводах, ответвительные зажимы, сечение провода: 185 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,81	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-13-01	Опрессование зажимов на проводах, ответвительные зажимы, сечение провода: 240 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,91	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-14-01	Опрессование зажимов на проводах, ответвительные зажимы, сечение провода: 300 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандажа, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,98	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-15-01	Опрессование зажимов на проводах, ответвительные зажимы, сечение провода: 400 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандажа, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	1,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-16-01	Опрессование зажимов на проводах, ответвительные зажимы, сечение провода: 500 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	1,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-17-01	Опрессование зажимов на проводах, ответвительные зажимы, сечение провода: 600 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	1,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-18-01	Опрессование зажимов на проводах, ответвительные зажимы, сечение провода: 750 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандажа, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	1,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-19-01	Опрессование зажимов на проводах, в том числе зажим на спуске, сечение провода: 120 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандажа, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,21	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-20-01	Опрессование зажимов на проводах, в том числе зажим на спуске, сечение провода: 150 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,23	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-21-01	Опрессование зажимов на проводах, в том числе зажим на спуске, сечение провода: 185 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,26	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-22-01	Опрессование зажимов на проводах, в том числе зажим на спуске, сечение провода: 240 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-23-01	Опрессование зажимов на проводах, в том числе зажим на спуске, сечение провода: 300 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,31	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-24-01	Опрессование зажимов на проводах, в том числе зажим на спуске, сечение провода: 400 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,37	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-25-01	Опрессование зажимов на проводах, в том числе зажим на спуске, сечение провода: 500 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандаж, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,41	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-26-01	Опрессование зажимов на проводах, в том числе зажим на спуске, сечение провода: 600 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандажа, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,47	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-006-27-01	Опрессование зажимов на проводах, в том числе зажим на спуске, сечение провода: 750 мм ²	1 зажим	1. Установка и подготовка к работе гидравлического пресса с моторным приводом. 2. Снятие бандажа, замер и отрезание излишнего конца провода. 3. Зачистка конца провода и зажима. 4. Смазка конца провода и зажима вазелином, забивка стальных вкладышей в полые провода. 5. Опрессование зажима при помощи гидравлического пресса. 6. Выправка зажима после опрессования и удаление заусенцев напильником.	0,52	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-006-28-01	При опрессовании зажимов при помощи ручного пресса с телескопической вышки на установку ручного пресса в корзину телескопической вышки, подъем, опускание и переезд телевышки добавлять	1 подъем и опускание	-	0,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-39-09-007 Присоединение спусков и перемычек								
Н-39-09-007-01-01	Присоединение спусков или перемычек к оборудованию с лестницы или телескопической вышки, материал провода: алюминий сталеалюминий	1 присоединение	1. Промывка и зачистка зажима. 2. Крепление спуска или перемычки болтами к зажимам оборудования. 3. Накручивание на провод фольги.	0,47	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-007-02-01	Присоединение спусков или перемычек к оборудованию с лестницы или телескопической вышки, материал провода: алюминий полый	1 присоединение	1. Промывка и зачистка зажима. 2. Крепление спуска или перемычки болтами к зажимам оборудования. 3. Накручивание на провод фольги.	0,98	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-007-03-01	Присоединение спусков болтовыми зажимами к сборным шинам или шинным мостам на земле, материал провода: алюминий сталеалюминий	1 присоединение	1. Промывка и зачистка провода и ответвительного болтового зажима. 2. Крепление спуска при помощи ответвительного болтового зажима к проводу сборных шин или шинных мостов.	0,24	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-007-04-01	Закрепление спусков или перемычек в зажимах шинных опор или опорных колонок, материал провода: алюминий сталеалюминий	1 закрепление (1 опора)	1. Закрепление спусков или перемычек в зажимах шинных опор или опорных колонок.	0,29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-007-05-01	Закрепление спусков или перемычек в зажимах шинных опор или опорных колонок, материал провода: алюминий полый	1 закрепление (1 опора)	1. Закрепление спусков или перемычек в зажимах шинных опор или опорных колонок.	0,29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-007-06-01	На установку распорок с телескопической вышки добавлять	1 распорка	-	0,54	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-007-07-01	На подъем, опускание и переезд телескопической вышки добавлять	1 подъем и опускание	-	0,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-39-09-008 Монтаж поддерживающих гирлянд								
Н-39-09-008-01-01	Монтаж поддерживающих гирлянд, напряжение ОРУ: 35 кВ	1 гирлянда	1. Сборка поддерживающей гирлянды с присоединением сцепной арматуры и защитных колец. 2. Установка блоков на конструкции. 3. Подъем гирлянды и крепление ее к конструкции. 4. Присоединение проводов к гирлянде с телескопической вышки. 5. Снятие блоков с конструкции.	2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-008-02-01	Монтаж поддерживающих гирлянд, напряжение ОРУ: 110 кВ	1 гирлянда	1. Сборка поддерживающей гирлянды с присоединением сцепной арматуры и защитных колец. 2. Установка блоков на конструкции. 3. Подъем гирлянды и крепление ее к конструкции. 4. Присоединение проводов к гирлянде с телескопической вышки. 5. Снятие блоков с конструкции.	3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-008-03-01	Монтаж поддерживающих гирлянд, напряжение ОРУ: 150 кВ	1 гирлянда	1. Сборка поддерживающей гирлянды с присоединением сцепной арматуры и защитных колец. 2. Установка блоков на конструкции. 3. Подъем гирлянды и крепление ее к конструкции. 4. Присоединение проводов к гирлянде с телескопической вышки. 5. Снятие блоков с конструкции.	3,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-008-04-01	Монтаж поддерживающих гирлянд, напряжение ОРУ: 220 кВ	1 гирлянда	1. Сборка поддерживающей гирлянды с присоединением сцепной арматуры и защитных колец. 2. Установка блоков на конструкции. 3. Подъем гирлянды и крепление ее к конструкции. 4. Присоединение проводов к гирлянде с телескопической вышки. 5. Снятие блоков с конструкции.	4,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-008-05-01	Монтаж поддерживающих гирлянд, напряжение ОРУ: 330 кВ	1 гирлянда	1. Сборка поддерживающей гирлянды с присоединением сцепной арматуры и защитных колец. 2. Установка блоков на конструкции. 3. Подъем гирлянды и крепление ее к конструкции. 4. Присоединение проводов к гирлянде с телескопической вышки. 5. Снятие блоков с конструкции.	5,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-008-06-01	Монтаж поддерживающих гирлянд, напряжение ОРУ: 500 кВ	1 гирлянда	1. Сборка поддерживающей гирлянды с присоединением сцепной арматуры и защитных колец. 2. Установка блоков на конструкции. 3. Подъем гирлянды и крепление ее к конструкции. 4. Присоединение проводов к гирлянде с телескопической вышки. 5. Снятие блоков с конструкции.	6,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-008-07-01	Монтаж поддерживающих гирлянд, напряжение ОРУ: 750 кВ	1 гирлянда	1. Сборка поддерживающей гирлянды с присоединением сцепной арматуры и защитных колец. 2. Установка блоков на конструкции. 3. Подъем гирлянды и крепление ее к конструкции. 4. Присоединение проводов к гирлянде с телескопической вышки. 5. Снятие блоков с конструкции.	7,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-09-009 Монтаж гибких связей 6 - 10 кВ								
Н-39-09-009-01-01	Монтаж гибких связей АСО-240, проводов в фазе: 3	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	84	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-02-01	Монтаж гибких связей АСО-240, проводов в фазе: 4	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	91	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-03-01	Монтаж гибких связей АСО-300, проводов в фазе:2	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	71	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-04-01	Монтаж гибких связей АСО-300, проводов в фазе:3	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	85	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-05-01	Монтаж гибких связей АСО-400, проводов в фазе:2	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	74	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-06-01	Монтаж гибких связей АСО-400, проводов в фазе:3	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	91	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-07-01	Монтаж гибких связей АСО-400, проводов в фазе:4	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	96	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-08-01	Монтаж гибких связей АСО-400, проводов в фазе:5	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	100	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-09-01	Монтаж гибких связей АСО-400, проводов в фазе:6	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	104	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-10-01	Монтаж гибких связей АСО-400, проводов в фазе:8	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	109	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-11-01	Монтаж гибких связей АСО-400, проводов в фазе:10	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	117	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-12-01	Монтаж гибких связей АСО-500, проводов в фазе:2	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	76	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-13-01	Монтаж гибких связей АСО-500, проводов в фазе:3	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	91	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-14-01	Монтаж гибких связей АСО-500, проводов в фазе:4	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	96	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-15-01	Монтаж гибких связей АСО-500, проводов в фазе:5	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	104	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-16-01	Монтаж гибких связей АСО-500, проводов в фазе:6	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	109	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-17-01	Монтаж гибких связей АСО-500, проводов в фазе:8	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров гибкой связи по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб для сборки гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами к скобам между опорами. 8. Установка распорок или обойм-колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам распорок или обойм-колец. 10. Подъем гибкой связи электролебедкой и закрепление ее к траверсе.	113	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-18-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-240, проводов в фазе:3	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	36	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-19-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-240, проводов в фазе:4	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	39	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-20-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-300, проводов в фазе:2	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	34,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-21-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-300, проводов в фазе:3	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	38	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-22-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:2	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	35,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-23-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:3	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	39	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-24-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:4	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	42,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-25-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:5	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	46	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-26-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:6	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	49,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-27-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:8	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	57	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-28-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:10	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	64	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-29-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-500, проводов в фазе:2	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	37	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-30-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-500, проводов в фазе:3	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	40,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-31-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-500, проводов в фазе:4	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	44	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-32-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-500, проводов в фазе:5	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	47,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-33-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-500, проводов в фазе:6	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	51	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-34-01	Изготовление и монтаж спусков для гибких связей АСО-500, проводов в фазе:8	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Сборка изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 3. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 4. Резка (рубка) жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 5. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 6. Установка распорок или обойм-колец на проводах. 7. Подъем и крепление гирлянд со спусками к траверсе. 8. Присоединение проводов к концевым обоймам болтами. 9. Крепление проводов к переходным контактными устройствам. 10. Выправка спусков.	58	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-35-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-240, проводов в фазе:3	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	6,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-09-009-36-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-240, проводов в фазе:4	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	6,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-37-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-300, проводов в фазе:2	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-09-009-38-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-300, проводов в фазе:3	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	6,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-39-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:2	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	6,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-09-009-40-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:3	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	7,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-41-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:4	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	8,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-09-009-42-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:5	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	9,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-43-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:6	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	10	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-09-009-44-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:8	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	11,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-45-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-400, проводов в фазе:10	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	13,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-09-009-46-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-500, проводов в фазе:2	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	7,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-47-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-500, проводов в фазе:3	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	8,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-09-009-48-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-500, проводов в фазе:4	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	9,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-49-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-500, проводов в фазе:5	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	10	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-09-009-50-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-500, проводов в фазе:6	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	11	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-009-51-01	Изготовление и монтаж петель для гибких связей АСО-500, проводов в фазе:8	на 1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров по месту. 2. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Зачистка и смазка концов проводов, опрессование зажимов на шлейфах. 4. Установка распорок или обойм-колец на проводах.	12,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Таблица Н-39-09-010 Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов генераторного напряжения

Н-39-09-010-01-01	Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов генераторного напряжения, марка и сечение провода, мм ² , до: АС-185, количество проводов в фазе 8	1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров одной фазы проводов гибких связей по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб к опорам для сборки проводов гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) алюминиевых жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами на скобы между опорами. 8. Установка распорных колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам колец. 10. Подъем токопровода к траверсе при подходе к зданию и крепление его. 11. Установка и крепление распорных колец на спусках. 12. Подтаскивание проводов и крепление их к опорному кольцу. 13. Разметка, резка (рубка), зачистка и смазка проводов с установкой аппаратных зажимов. 14. Опрессование аппаратных зажимов на высоте ручным гидравлическим прессом. 15. Опускание на землю конца	251	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			токопровода, зачистка и смазка концов проводов и опрессование наконечников моторным гидравлическим прессом при монтаже спусков к трансформатору. 16. Выправка спусков. 17. Крепление проводов к переходным контактными устройствам.					

Н-39-09-010-02-01	Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов генераторного напряжения, марка и сечение провода, мм ² , до: АС-185, количество проводов в фазе 10	1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров одной фазы проводов гибких связей по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб к опорам для сборки проводов гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) алюминиевых жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами на скобы между опорами. 8. Установка распорных колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам колец. 10. Подъем токопровода к траверсе при подходе к зданию и крепление его. 11. Установка и крепление распорных колец на спусках. 12. Подтаскивание проводов и крепление их к опорному кольцу. 13. Разметка, резка (рубка), зачистка и смазка проводов с установкой аппаратных зажимов. 14. Опрессование аппаратных зажимов на высоте ручным гидравлическим прессом. 15. Опускание на землю конца токопровода, зачистка и смазка	290	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			концов проводов и опрессование наконечников моторным гидравлическим прессом при монтаже спусков к трансформатору. 16. Выправка спусков. 17. Крепление проводов к переходным контактными устройствам.					

Н-39-09-010-03-01	Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов генераторного напряжения, марка и сечение провода, мм ² , до: АС-185, количество проводов в фазе 14	1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров одной фазы проводов гибких связей по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб к опорам для сборки проводов гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) алюминиевых жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами на скобы между опорами. 8. Установка распорных колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам колец. 10. Подъем токопровода к траверсе при подходе к зданию и крепление его. 11. Установка и крепление распорных колец на спусках. 12. Подтаскивание проводов и крепление их к опорному кольцу. 13. Разметка, резка (рубка), зачистка и смазка проводов с установкой аппаратных зажимов. 14. Опрессование аппаратных зажимов на высоте ручным гидравлическим прессом. 15. Опускание на землю конца токопровода, зачистка и смазка	338	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			концов проводов и опрессование наконечников моторным гидравлическим прессом при монтаже спусков к трансформатору. 16. Выправка спусков. 17. Крепление проводов к переходным контактными устройствам.					

Н-39-09-010-04-01	Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов генераторного напряжения, марка и сечение провода, мм ² , до: АС-185, количество проводов в фазе 16	1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров одной фазы проводов гибких связей по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб к опорам для сборки проводов гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) алюминиевых жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами на скобы между опорами. 8. Установка распорных колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам колец. 10. Подъем токопровода к траверсе при подходе к зданию и крепление его. 11. Установка и крепление распорных колец на спусках. 12. Подтаскивание проводов и крепление их к опорному кольцу. 13. Разметка, резка (рубка), зачистка и смазка проводов с установкой аппаратных зажимов. 14. Опрессование аппаратных зажимов на высоте ручным гидравлическим прессом. 15. Опускание на землю конца токопровода, зачистка и смазка	387	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			концов проводов и опрессование наконечников моторным гидравлическим прессом при монтаже спусков к трансформатору. 16. Выправка спусков. 17. Крепление проводов к переходным контактными устройствам.					

Н-39-09-010-05-01	Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов генераторного напряжения, марка и сечение провода, мм ² , до: АСО-600, количество проводов в фазе 4	1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров одной фазы проводов гибких связей по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб к опорам для сборки проводов гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) алюминиевых жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами на скобы между опорами. 8. Установка распорных колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам колец. 10. Подъем токопровода к траверсе при подходе к зданию и крепление его. 11. Установка и крепление распорных колец на спусках. 12. Подтаскивание проводов и крепление их к опорному кольцу. 13. Разметка, резка (рубка), зачистка и смазка проводов с установкой аппаратных зажимов. 14. Опрессование аппаратных зажимов на высоте ручным гидравлическим прессом. 15. Опускание на землю конца токопровода, зачистка и смазка	232	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			концов проводов и опрессование наконечников моторным гидравлическим прессом при монтаже спусков к трансформатору. 16. Выправка спусков. 17. Крепление проводов к переходным контактными устройствам.					

Н-39-09-010-06-01	Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов генераторного напряжения, марка и сечение провода, мм ² , до: АСО-600, количество проводов в фазе 6	1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров одной фазы проводов гибких связей по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб к опорам для сборки проводов гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) алюминиевых жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами на скобы между опорами. 8. Установка распорных колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам колец. 10. Подъем токопровода к траверсе при подходе к зданию и крепление его. 11. Установка и крепление распорных колец на спусках. 12. Подтаскивание проводов и крепление их к опорному кольцу. 13. Разметка, резка (рубка), зачистка и смазка проводов с установкой аппаратных зажимов. 14. Опрессование аппаратных зажимов на высоте ручным гидравлическим прессом. 15. Опускание на землю конца токопровода, зачистка и смазка	280	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			концов проводов и опрессование наконечников моторным гидравлическим прессом при монтаже спусков к трансформатору. 16. Выправка спусков. 17. Крепление проводов к переходным контактными устройствам.					

Н-39-09-010-07-01	Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов генераторного напряжения, марка и сечение провода, мм ² , до: АСО-600, количество проводов в фазе 7	1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров одной фазы проводов гибких связей по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб к опорам для сборки проводов гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) алюминиевых жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами на скобы между опорами. 8. Установка распорных колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам колец. 10. Подъем токопровода к траверсе при подходе к зданию и крепление его. 11. Установка и крепление распорных колец на спусках. 12. Подтаскивание проводов и крепление их к опорному кольцу. 13. Разметка, резка (рубка), зачистка и смазка проводов с установкой аппаратных зажимов. 14. Опрессование аппаратных зажимов на высоте ручным гидравлическим прессом. 15. Опускание на землю конца токопровода, зачистка и смазка	309	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			концов проводов и опрессование наконечников моторным гидравлическим прессом при монтаже спусков к трансформатору. 16. Выправка спусков. 17. Крепление проводов к переходным контактными устройствам.					

Н-39-09-010-08-01	Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов генераторного напряжения, марка и сечение провода, мм ² , до: АСО-600, количество проводов в фазе 9	1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров одной фазы проводов гибких связей по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб к опорам для сборки проводов гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) алюминиевых жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами на скобы между опорами. 8. Установка распорных колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам колец. 10. Подъем токопровода к траверсе при подходе к зданию и крепление его. 11. Установка и крепление распорных колец на спусках. 12. Подтаскивание проводов и крепление их к опорному кольцу. 13. Разметка, резка (рубка), зачистка и смазка проводов с установкой аппаратных зажимов. 14. Опрессование аппаратных зажимов на высоте ручным гидравлическим прессом. 15. Опускание на землю конца токопровода, зачистка и смазка	348	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			концов проводов и опрессование наконечников моторным гидравлическим прессом при монтаже спусков к трансформатору. 16. Выправка спусков. 17. Крепление проводов к переходным контактными устройствам.					

Н-39-09-010-09-01	Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов генераторного напряжения, марка и сечение провода, мм ² , до: АСО-600, количество проводов в фазе 11	1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров одной фазы проводов гибких связей по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб к опорам для сборки проводов гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) алюминиевых жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами на скобы между опорами. 8. Установка распорных колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам колец. 10. Подъем токопровода к траверсе при подходе к зданию и крепление его. 11. Установка и крепление распорных колец на спусках. 12. Подтаскивание проводов и крепление их к опорному кольцу. 13. Разметка, резка (рубка), зачистка и смазка проводов с установкой аппаратных зажимов. 14. Опрессование аппаратных зажимов на высоте ручным гидравлическим прессом. 15. Опускание на землю конца токопровода, зачистка и смазка	406	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			концов проводов и опрессование наконечников моторным гидравлическим прессом при монтаже спусков к трансформатору. 16. Выправка спусков. 17. Крепление проводов к переходным контактными устройствам.					

Н-39-09-010-10-01	Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов генераторного напряжения, марка и сечение провода, мм ² , до: АСО-600, количество проводов в фазе 12	1 пролет (3 фазы)	1. Снятие размеров одной фазы проводов гибких связей по месту. 2. Сборка изоляторов в гирлянды с присоединением сцепной арматуры. 3. Установка и закрепление скоб к опорам для сборки проводов гибкой связи. 4. Заготовка проводов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 5. Резка (рубка) алюминиевых жил сталеалюминиевых проводов, зачистка и смазка концов проводов вазелином, опрессование натяжных зажимов. 6. Крепление несущих проводов к скобам гирлянд. 7. Подвеска гирлянд с несущими проводами на скобы между опорами. 8. Установка распорных колец на несущих проводах. 9. Подтаскивание и крепление проводов к зажимам колец. 10. Подъем токопровода к траверсе при подходе к зданию и крепление его. 11. Установка и крепление распорных колец на спусках. 12. Подтаскивание проводов и крепление их к опорному кольцу. 13. Разметка, резка (рубка), зачистка и смазка проводов с установкой аппаратных зажимов. 14. Опрессование аппаратных зажимов на высоте ручным гидравлическим прессом. 15. Опускание на землю конца токопровода, зачистка и смазка	416	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			концов проводов и опрессование наконечников моторным гидравлическим прессом при монтаже спусков к трансформатору. 16. Выправка спусков. 17. Крепление проводов к переходным контактными устройствам.					
Таблица Н-39-09-011 Ошиновка аппаратов открытых распределительных устройств напряжением 110 - 750 кВ алюминиевыми трубами								
Н-39-09-011-01-01	Изготовлении ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:100/5	1 пролет (3 фазы)	1. Замер расстояния между аппаратами с изготовлением шаблонов. 2. Разметка и перерезка труб. 3. Маркировка деталей труб. 4. Рихтовка и изгибание труб по шаблону. 5. Изготовление переходной конструкции. 6. Обработка труб под сварку. 7. Стыковка труб.	21,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-011-02-01	Изготовлении ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:110/10	1 пролет (3 фазы)	1. Замер расстояния между аппаратами с изготовлением шаблонов. 2. Разметка и перерезка труб. 3. Маркировка деталей труб. 4. Рихтовка и изгибание труб по шаблону. 5. Изготовление переходной конструкции. 6. Обработка труб под сварку. 7. Стыковка труб.	27	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-011-03-01	Изготовлении ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:120/10	1 пролет (3 фазы)	1. Замер расстояния между аппаратами с изготовлением шаблонов. 2. Разметка и перерезка труб. 3. Маркировка деталей труб. 4. Рихтовка и изгибание труб по шаблону. 5. Изготовление переходной конструкции. 6. Обработка труб под сварку. 7. Стыковка труб.	29	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-011-04-01	Изготовлении ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:140/10	1 пролет (3 фазы)	1. Замер расстояния между аппаратами с изготовлением шаблонов. 2. Разметка и перерезка труб. 3. Маркировка деталей труб. 4. Рихтовка и изгибание труб по шаблону. 5. Изготовление переходной конструкции. 6. Обработка труб под сварку. 7. Стыковка труб.	32	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-011-05-01	Изготовлении ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:140/12	1 пролет (3 фазы)	1. Замер расстояния между аппаратами с изготовлением шаблонов. 2. Разметка и перерезка труб. 3. Маркировка деталей труб. 4. Рихтовка и изгибание труб по шаблону. 5. Изготовление переходной конструкции. 6. Обработка труб под сварку. 7. Стыковка труб.	35	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-011-06-01	Сварка при изготовлении ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:100/5	1 пролет (3 фазы)	1. Сварка стыков труб. 2. Приварка ответвительных шин к трубам. 3. Приварка компенсаторов. 4. Сварка переходной конструкции.	6,3	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-011-07-01	Сварка при изготовлении ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:110/10	1 пролет (3 фазы)	1. Сварка стыков труб. 2. Приварка ответвительных шин к трубам. 3. Приварка компенсаторов. 4. Сварка переходной конструкции.	10	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-39-09-011-08-01	Сварка при изготовлении ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:120/10	1 пролет (3 фазы)	1. Сварка стыков труб. 2. Приварка ответвительных шин к трубам. 3. Приварка компенсаторов. 4. Сварка переходной конструкции.	10,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-39-09-011-09-01	Сварка при изготовлении ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:140/10	1 пролет (3 фазы)	1. Сварка стыков труб. 2. Приварка ответвительных шин к трубам. 3. Приварка компенсаторов. 4. Сварка переходной конструкции.	11,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-39-09-011-10-01	Сварка при изготовлении ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:140/12	1 пролет (3 фазы)	1. Сварка стыков труб. 2. Приварка ответвительных шин к трубам. 3. Приварка компенсаторов. 4. Сварка переходной конструкции.	13,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-39-09-011-11-01	Монтаж ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:100/5	1 пролет (3 фазы)	1. Подъем, установка, выверка и закрепление ошиновки болтами.	4,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-011-12-01	Монтаж ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:110/10	1 пролет (3 фазы)	1. Подъем, установка, выверка и закрепление ошиновки болтами.	10,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-011-13-01	Монтаж ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:120/10	1 пролет (3 фазы)	1. Подъем, установка, выверка и закрепление ошиновки болтами.	11,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-09-011-14-01	Монтаж ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:140/10	1 пролет (3 фазы)	1. Подъем, установка, выверка и закрепление ошиновки болтами.	13,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-09-011-15-01	Монтаж ошиновки, диаметр и толщина труб, мм, до:140/12	1 пролет (3 фазы)	1. Подъем, установка, выверка и закрепление ошиновки болтами.	16	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-39-10 Открытые распределительные устройства (ОРУ). Монтаж синхронных компенсаторов								
Таблица Н-39-10-001 Подготовительные работы при монтаже компенсаторов								
Н-39-10-001-01-01	Проверка комплектности оборудования при монтаже компенсаторов, мощность компенсаторов: 16 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Проверка маркировки и составление ведомости очередности доставки деталей в машинный зал или на монтажную площадку. 2. Запаковка крупных частей компенсатора после осмотра.	29,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-001-02-01	Проверка комплектности оборудования при монтаже компенсаторов, мощность компенсаторов: 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Проверка маркировки и составление ведомости очередности доставки деталей в машинный зал или на монтажную площадку. 2. Запаковка крупных частей компенсатора после осмотра.	29,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-001-03-01	Проверка комплектности оборудования при монтаже компенсаторов, мощность компенсаторов: 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Проверка маркировки и составление ведомости очередности доставки деталей в машинный зал или на монтажную площадку. 2. Запаковка крупных частей компенсатора после осмотра.	35,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-001-04-01	Проверка осей и размеров фундаментов при монтаже компенсаторов, мощность компенсаторов: 16 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Замер размеров фундамента, включая проверку положения осей, крепежных отверстий и проемов для трубопроводов. 2. Сверка размеров фундамента с размерами оборудования.	5,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-001-05-01	Проверка осей и размеров фундаментов при монтаже компенсаторов, мощность компенсаторов: 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Замер размеров фундамента, включая проверку положения осей, крепежных отверстий и проемов для трубопроводов. 2. Сверка размеров фундамента с размерами оборудования.	14	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-001-06-01	Проверка осей и размеров фундаментов при монтаже компенсаторов, мощность компенсаторов: 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Замер размеров фундамента, включая проверку положения осей, крепежных отверстий и проемов для трубопроводов. 2. Сверка размеров фундамента с размерами оборудования.	16,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-001-07-01	Установка плит компенсаторов на фундамент при монтаже компенсаторов, мощность компенсаторов: 16 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Подъем и установка фундаментных плит при помощи крана или домкратов. 2. Установка подкладок и клиньев на место укладки фундаментных плит. 3. Установка болтов в отверстия фундаментных плит с примеркой их и прогонкой резьбы. 4. Выверка фундаментных плит по уровню с подбивкой подкладок и клиньев. 5. Закрепление болтов гайками. 6. Частичная срубка бетона.	79	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-001-08-01	Установка плит компенсаторов на фундамент при монтаже компенсаторов, мощность компенсаторов: 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Подъем и установка фундаментных плит при помощи крана или домкратов. 2. Установка подкладок и клиньев на место укладки фундаментных плит. 3. Установка болтов в отверстия фундаментных плит с примеркой их и прогонкой резьбы. 4. Выверка фундаментных плит по уровню с подбивкой подкладок и клиньев. 5. Закрепление болтов гайками. 6. Частичная срубка бетона.	184	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-001-09-01	Установка плит компенсаторов на фундамент при монтаже компенсаторов, мощность компенсаторов: 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Подъем и установка фундаментных плит при помощи крана или домкратов. 2. Установка подкладок и клиньев на место укладки фундаментных плит. 3. Установка болтов в отверстия фундаментных плит с примеркой их и прогонкой резьбы. 4. Выверка фундаментных плит по уровню с подбивкой подкладок и клиньев. 5. Закрепление болтов гайками. 6. Частичная срубка бетона.	184	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Таблица Н-39-10-002 Монтаж компенсаторов серии КС-16000

Н-39-10-002-01-01	Монтаж компенсаторов серии КС-16000	1 компенсатор	1. Подготовка такелажных приспособлений для перемещения и подъема частей компенсатора на монтажную отметку с выкладкой шпальных клеток с последующей уборкой такелажа и разборкой шпальных клеток. 2. Подача и подъем частей компенсатора на монтажную отметку. 3. Подготовка частей компенсатора к монтажу с очисткой антикоррозионной смазки и продувкой сжатым воздухом. 4. Разборка подшипников, промывка и продувка змеевиков и масляных камер подшипников. 5. Шабровка вкладышей и шлифовка шеек вала. 6. Снятие торцевых щитов со статора. 7. Установка статора и предварительное крепление его. 8. Сборка подшипников. 9. Предварительная установка ротора на стойки подшипников для выверки его положения и снятие его. 10. Монтаж ротора при помощи удлинителя с монтажом и демонтажом удлинителя и с установкой стоек подшипников. 11. Проверка осевых и радиальных зазоров с заполнением формуляра. 12. Выверка положения вала ротора по горизонтали. 13. Выверка зазоров между ротором и статором. 14. Шабровка и притирка верхних и нижних	443	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вкладышей с поворачиванием вала. 15. Проверка зазоров в подшипниках с установкой подкладок под стойки подшипников. 16. Окончательное закрепление подшипников, ротора в подшипниках и статора на фундаментных плитах. 17. Установка контрольных шпилек. 18. Развертывание отверстий в выводных шинах компенсаторов. 19. Зачистка заусенцев и подготовка контактных поверхностей шин. 20. Соединение выводных шин компенсатора с сетью с креплением болтами. 21. Проверка надежности контактов. 22. Пробные толчки и определение вибрации. 23. Установка торцевых щитов и уплотнений с их заготовкой. 24. Подтягивание всех болтовых соединений.					
Н-39-10-002-02-01	Пайка и изолирование шинных выводов при монтаже компенсаторов серии КС-16000	1 компенсатор	1. Пайка и изолирование шинных выводов с окраской изоляционным лаком.	4,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-10-003 Монтаж систем охлаждения компенсаторов серии КС-16000								
Н-39-10-003-01-01	Монтаж систем охлаждения компенсаторов серии КС-16000: монтаж водяных воздухоохладителей	1 компенсатор	1. Промывка воздухоохладителей и проверка их гидравлическим опрессованием. 2. Вмазка анкеров и заливка направляющих. 3. Закатка и крепление воздухоохладителей. 4. Затягивание болтов. 5. Снятие шаблонов и вырезка по ним прокладок. 6. Разметка и пробивка отверстий. 7. Установка опор и направляющих рам под воздухоохладители.	36	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-003-02-01	Монтаж систем охлаждения компенсаторов серии КС-16000: монтаж насосов циркуляционной воды и вакуум-насосов	1 компенсатор	1. Прокладка кабелей. 2. Разборка, осмотр и сборка насосов и двигателей. 3. Установка и подливка плит. 4. Установка насосов циркуляционной воды. 5. Установка пускателей и щитков с предохранителями. 6. Проверка соответствия фундаментов плитам насосов. 7. Присоединение кабелей к двигателям и аппаратам.	92	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-003-03-01	Монтаж систем охлаждения компенсаторов серии КС-16000: монтаж трубопроводов	1 компенсатор	1. Монтаж трубопроводов с вентилями, кранами, обратным и всасывающим клапанами. 2. Изготовление фасонных частей. 3. Изготовление и установка штырей. 4. Разметка и пробивка отверстий. 5. Монтаж манометров.	110	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-10-003-04-01	Монтаж систем охлаждения компенсаторов серии КС-16000: монтаж воздухообавочной установки	1 компенсатор	1. Монтаж фильтра вентилятора и каркаса. 2. Разметка и пробивка отверстий. 3. Вмазка штырей. 4. Установка щитка с рубильником и предохранителями. 5. Присоединение двигателя.	23,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-003-05-01	Монтаж систем охлаждения компенсаторов серии КС-16000: монтаж маслонасосов и маслопроводов	1 компенсатор	1. Изготовление и навеска скоб для трубопровода. 2. Разметка мест прокладки трубопровода от насоса к подшипникам и обратно. 3. Укладка изоляционных прокладок во фланцах подшипника. 4. Опробование маслонасоса. 5. Рассверливание отверстий в плите и нарезка резьбы. 6. Проверка электродвигателя и маслонасоса. 7. Прокладка трубопровода от насоса к подшипникам. 8. Установка насоса на плиту и опробование его.	80	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-003-06-01	Монтаж систем охлаждения компенсаторов серии КС-16000: монтаж фильтров и конструкций проточного охлаждения компенсаторов	1 компенсатор	1. Установка фильтровых ячеек в гнезда. 2. Установка дверных пружин или грузов. 3. Подноска, продувка и промывка ячеек фильтров. 4. Пробивка гнезд. 5. Смачивание фильтров в масле. 6. Смазка всех вращающихся в шарнирах деталей. 7. Навеска двери с частичной пригонкой. 8. Вставка шиберов и жалюзи в каркасы. 9. Закрепление ячеек. 10. Установка каркасов с подноской и вмазкой в них анкерных креплений. 11. Затирка раствором каркасов в местах прилегания к фундаментам. 12. Разметка мест установки каркасов для фильтров, жалюзи и шиберов.	123	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Таблица Н-39-10-004 Монтаж возбуждательных агрегатов для компенсаторов серии КС-16000

Н-39-10-004-01-01	Монтаж возбуждательных агрегатов для компенсаторов серии КС-16000	1 компенсатор	1. Подготовка такелажных приспособлений для перемещения и подъема частей возбуждителей на монтажную отметку с последующей уборкой такелажных приспособлений. 2. Подача и подъем частей возбуждителей на монтажную отметку. 3. Подготовка частей возбуждителя и фундаментных плит к монтажу с очисткой от антикоррозионной смазки и продувкой сжатым воздухом. 4. Установка фундаментных плит главных возбуждителей на фундамент с предварительной выверкой и креплением анкерными болтами. 5. Установка подшипников главных возбуждителей с выверкой, изготовлением и установкой подкладок под подушку подшипника, с подгонкой нижнего вкладыша, установкой его в гнездо подшипника и креплением подшипников к фундаментной плите. 6. Подъем якоря, примерка и подгонка шпонок и конуса. 7. Провертывание вала агрегата. 8. Проверка и устранение вибрации вала путем шабровки полумуфт. 9. Соединение и центровка вала компенсатора с валом возбуждителей с креплением соединительных болтов. 10.	85	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Проверка и устранение вибрации коллекторов возбuditелей. 11. Установка якорей и статоров возбuditелей с предварительной выверкой зазоров между якорем и полюсами статора. 12. Установка щеточного аппарата и притирка щеток. 13. Подтягивание всех болтовых соединений.					

Таблица Н-39-10-005 Установка статоров и роторов компенсаторов серии КСВБ

Н-39-10-005-01-01	Установка статоров и роторов компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсаторов: 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Установка электролебедок и домкратов. 2. Выкладка шпальных клеток между местом разгрузки и фундаментом высотой до уровня плит, установка направляющих. 3. Смазка направляющих на фундаментной площадке. 4. Установка и перестановка в процессе монтажа такелажных приспособлений с зарядкой полиспастов. 5. Перемещение статора и ротора на фундаментную площадку при помощи электролебедок и далее на фундаментные плиты с установкой. 6. Установка и сборка монтажных приспособлений при помощи крана и домкратов. 7. Подача удлинителя к ротору и соединение с валом ротора. 8. Разболчивание и снятие транспортных щитов и диффузоров статора. 9. Перемещение ротора к статору и частичная заводка ротора в статор при помощи электролебедок и домкратов. 10. Установка монтажного приспособления и стойки под удлинитель. 11. Вывешивание ротора на домкратах. 12. Заводка ротора в статор на 3/4 активного железа ротора. 13. Разборка упаковочной рамы ротора. 14. Заводка ротора в статор полностью и подкладка под полюсы ротора прессшпана. 15.	439	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Опускание ротора на расточку статора при помощи домкратов. 16. Отсоединение удлинителя от вала ротора и уборка его. 17. Снятие монтажных приспособлений. 18. Контрольная выверка плит под грузом с частичной подбивкой подкладок под них. 19. Временное крепление статора к фундаментным плитам анкерными шпильками. 20. Уборка такелажа и разборка шпальных клеток. 21. Продувка статора и ротора сжатым воздухом.					

Н-39-10-005-02-01	Установка статоров и роторов компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсаторов: 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Установка электролебедок и домкратов. 2. Выкладка шпальных клеток между местом разгрузки и фундаментом высотой до уровня плит, установка направляющих. 3. Смазка направляющих на фундаментной площадке. 4. Установка и перестановка в процессе монтажа такелажных приспособлений с зарядкой полиспастов. 5. Перемещение статора и ротора на фундаментную площадку при помощи электролебедок и далее на фундаментные плиты с установкой. 6. Установка и сборка монтажных приспособлений при помощи крана и домкратов. 7. Подача удлинителя к ротору и соединение с валом ротора. 8. Разболчивание и снятие транспортных щитов и диффузоров статора. 9. Перемещение ротора к статору и частичная заводка ротора в статор при помощи электролебедок и домкратов. 10. Установка монтажного приспособления и стойки под удлинитель. 11. Вывешивание ротора на домкратах. 12. Заводка ротора в статор на 3/4 активного железа ротора. 13. Разборка упаковочной рамы ротора. 14. Заводка ротора в статор полностью и подкладка под полюсы ротора прессшпана. 15. Опускание ротора на расточку	966	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			статора при помощи домкратов. 16. Отсоединение удлинителя от вала ротора и уборка его. 17. Снятие монтажных приспособлений. 18. Контрольная выверка плит под грузом с частичной подбивкой подкладок под них. 19. Временное крепление статора к фундаментным плитам анкерными шпильками. 20. Уборка такелажа и разборка шпальных клеток. 21. Продувка статора и ротора сжатым воздухом.					

Таблица Н-39-10-006 Сборка компенсаторов серии КСВБ

Н-39-10-006-01-01	Сборка компенсаторов серии КСВБ: мощностью 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Установка ящиков с подшипниками и торцевыми щитами на фундамент при помощи крана. 2. Установка тали в щитах. 3. Снятие крышки, верхних и нижних вкладышей, лабиринтовых уплотнений. 4. Затаскивание подшипников в щиты электролебедками или таями с устройством приспособлений. 5. Установка опорных плит и изоляционных прокладок под корпус подшипников. 6. Установка изоляционных втулок и болтов, крепящих стул к плитам. 7. Проверка изоляции стула. 8. Испытание герметичности камер подшипников. 9. Полировка шеек вала. 10. Выверка ротора и статора по магнитным осям. 11. Закрепление стоек подшипников к основанию статора. 12. Выверка подшипников. 13. Сверловка и развертывание отверстий под штифты в основании статора. 14. Разборка, пришабрование, сборка и установка вкладышей. 15. Проверка зазоров между сегментами и вкладышами. 16. Шаблировка подшипников с проворачиванием вала. 17. Подгонка и установка лабиринтных уплотнений и верхних крышек подшипников. 18. Сборка и разборка стеллажа.	610	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

			19. Установка и снятие монтажной балки домкратов, крестовины. 20. Разборка торцевого щита стороны К. 21. Заправка в пазы щитов резинового уплотнения с предварительной нарезкой клиньев склеиванием. 22. Прогонка резьбы в торцах статора. 23. Покрытие торцов статора и прижимных щитов уплотняющей пастой. 24. Установка сегментов диффузоров с подгонкой. 25. Установка торцевых щитов на компенсатор при помощи крана. 26. Ревизия малого торцевого щита стороны Р с покрытием уплотняющей пастой. 27. Развертывание отверстий в выводных шинах компенсаторов. 28. Зачистка заусенцев и подготовка контактных поверхностей шин. 29. Подборка болтов по отверстиям. 30. Крепление выводных шин к шинам проходных изоляторов. 31. Установка и закрепление проходных изоляторов. 32. Приготовление асбестового раствора на воде для обкладки шинных выводов при пайке. 33. Обкладка выводных шин асбестовым раствором. 34. Демонтаж камеры контактных колец со снятием втулок щеточного механизма. 35. Сборка щеточного механизма с установкой траверс, притиркой					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			щеток по валу ротора и регулировкой уплотняющего устройства. 36. Монтаж камеры, установка втулки и подсоединение шин. 37. Регулировка и зачистка на валу контактных колец. 38. Закрытие камеры крышкой и крепление болтов. 39. Разборка и снятие магнитной катушки. 40. Сборка по месту магнитной катушки с установкой прокладок.					

Н-39-10-006-02-01	Сборка компенсаторов серии КСВБ: мощностью 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Установка ящиков с подшипниками и торцевыми щитами на фундамент при помощи крана. 2. Установка тали в щитах. 3. Снятие крышки, верхних и нижних вкладышей, лабиринтовых уплотнений. 4. Затаскивание подшипников в щиты электролебедками или таями с устройством приспособлений. 5. Установка опорных плит и изоляционных прокладок под корпус подшипников. 6. Установка изоляционных втулок и болтов, крепящих стул к плитам. 7. Проверка изоляции стула. 8. Испытание герметичности камер подшипников. 9. Полировка шеек вала. 10. Выверка ротора и статора по магнитным осям. 11. Закрепление стоек подшипников к основанию статора. 12. Выверка подшипников. 13. Сверловка и развертывание отверстий под штифты в основании статора. 14. Разборка, пришабривание, сборка и установка вкладышей. 15. Проверка зазоров между сегментами и вкладышами. 16. Шабровка подшипников с проворачиванием вала. 17. Подгонка и установка лабиринтных уплотнений и верхних крышек подшипников. 18. Сборка и разборка стеллажа. 19. Установка и снятие монтажной	1032	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

			балки домкратов, крестовины. 20. Разборка торцевого щита стороны К. 21. Заправка в пазы щитов резинового уплотнения с предварительной нарезкой клиньев склеиванием. 22. Прогонка резьбы в торцах статора. 23. Покрытие торцов статора и прижимных щитов уплотняющей пастой. 24. Установка сегментов диффузоров с подгонкой. 25. Установка торцевых щитов на компенсатор при помощи крана. 26. Ревизия малого торцевого щита стороны Р с покрытием уплотняющей пастой. 27. Развертывание отверстий в выводных шинах компенсаторов. 28. Зачистка заусенцев и подготовка контактных поверхностей шин. 29. Подборка болтов по отверстиям. 30. Крепление выводных шин к шинам проходных изоляторов. 31. Установка и закрепление проходных изоляторов. 32. Приготовление асбестового раствора на воде для обкладки шинных выводов при пайке. 33. Обкладка выводных шин асбестовым раствором. 34. Демонтаж камеры контактных колец со снятием втулок щеточного механизма. 35. Сборка щеточного механизма с установкой траверс, притиркой щеток по валу ротора и					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			регулировкой уплотняющего устройства. 36. Монтаж камеры, установка втулки и подсоединение шин. 37. Регулировка и зачистка на валу контактных колец. 38. Закрытие камеры крышкой и крепление болтов. 39. Разборка и снятие магнитной катушки. 40. Сборка по месту магнитной катушки с установкой прокладок. 41. Закрепление приспособлений к подшипниковым щитам, снятие маслопроводов, маслоотбойных щитков. 42. Проверка плотности картера подшипников. 43. Маркировка, снятие и установка верхних и нижних сегментов и сухарей, балансиров и упоров вкладышей подшипников. 44. Установка в подшипниковые щиты нижних половин вкладышей через люки на корпусе компенсатора. 45. Установка масляного уплотнения с пришабриванием плоскостей сопряжения. 46. Установка вентилятора камеры контактных колец для проверки осевого зазора между перегородкой камеры и вентилятором.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-006-03-01	Пайка и изолирование компенсаторов серии КСВБ: мощностью 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Пайка выводных шин. 2. Изолирование выводов шин асбестовым раствором на лаке, микалентой, лакотканью, киперной лентой и покрытие изоляционным лаком.	46	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-006-04-01	Пайка и изолирование компенсаторов серии КСВБ: мощностью 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Пайка выводных шин. 2. Изолирование выводов шин асбестовым раствором на лаке, микалентой, лакотканью, киперной лентой и покрытие изоляционным лаком.	46	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-006-05-01	Монтаж нулевых выводов компенсаторов серии КСВБ: мощностью 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Монтаж нулевых выводов.	59	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-006-06-01	Сварка компенсаторов серии КСВБ: мощностью 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Приварка опорных плит к основанию статора.	21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-10-006-07-01	Сварка компенсаторов серии КСВБ: мощностью 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Приварка опорных плит к основанию статора.	35,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-10-007 Подготовительно-заключительные работы при сушке компенсаторов								
Н-39-10-007-01-01	Подготовительно-заключительные работы при сушке компенсаторов, метод сушки индукционный, мощность компенсаторов, тыс. кВАр, до 16	1 компенсатор	1. Разборка диффузора для намотки намагничивающей обмотки. 2. Намотка намагничивающей обмотки по статору. 3. Сборка электрической схемы сушки. 4. Закрытие щитов временными торцевыми покрытиями. 5. Покрытие статора асбестовым полотном. 6. Снятие намагничивающей обмотки после окончания сушки. 7. Разборка схемы и уборка электрооборудования, силового кабеля и утепления.	53	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-007-02-01	Подготовительно-заключительные работы при сушке компенсаторов, метод сушки индукционный, мощность компенсаторов, тыс. кВАр, до 100	1 компенсатор	1. Разборка диффузора для намотки намагничивающей обмотки. 2. Намотка намагничивающей обмотки по статору. 3. Сборка электрической схемы сушки. 4. Закрытие щитов временными торцевыми покрытиями. 5. Покрытие статора асбестовым полотном. 6. Снятие намагничивающей обмотки после окончания сушки. 7. Разборка схемы и уборка электрооборудования, силового кабеля и утепления.	105	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-007-03-01	Подготовительно-заключительные работы при сушке компенсаторов постоянным током, мощность компенсаторов, тыс. кВАр, до 16	1 компенсатор	1. Установка проходных изоляторов с шинами в камеру контактных колец (для компенсаторов серии КСВБ). 2. Прокладка кабеля от временного щитка к двигателю-генератору и от двигателя-генератора до ротора компенсатора. 3. Разделка и присоединение кабелей к щитку, к двигателю-генератору и кольцам ротора с изготовлением хомутов для присоединения к кольцам ротора. 4. Демонтаж электрооборудования и временных проводов после окончания сушки.	15,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-007-04-01	Подготовительно-заключительные работы при сушке компенсаторов постоянным током, мощность компенсаторов, тыс. кВАр, до 100	1 компенсатор	1. Установка проходных изоляторов с шинами в камеру контактных колец (для компенсаторов серии КСВБ). 2. Прокладка кабеля от временного щитка к двигателю-генератору и от двигателя-генератора до ротора компенсатора. 3. Разделка и присоединение кабелей к щитку, к двигателю-генератору и кольцам ротора с изготовлением хомутов для присоединения к кольцам ротора. 4. Демонтаж электрооборудования и временных проводов после окончания сушки.	26,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	3
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Таблица Н-39-10-008 Монтаж и испытание систем охлаждения компенсаторов серии КСВБ

Н-39-10-008-01-01	Монтаж газовой системы охлаждения компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Замер трассы трубопроводов, разметка мест крепления и установка штырей из угловой стали. 2. Заготовка деревянных пробок для заглушек торцов труб. 3. Заготовка отводов с засыпкой труб песком, гнутьем колен, резкой по размеру. 4. Монтаж трубопроводов. 5. Ревизия и установка вентилей, кранов и задвижек. 6. Заготовка противокислотных и маслостойких прокладок и их установка с промазкой лаком. 7. Установка сливных воронок на трубопровод от газоохладителей. 8. Установка струйных реле на маслопровод. 9. Сборка и установка опорных рам под сливной масляный бак и маслососы. 10. Установка маслоуказателя на сливной масляный бак. 11. Установка ручного маслососа. 12. Ревизия и установка циркуляционных маслососов с электроприводом с выверкой и подключением к магистрали. 13. Пробивка отверстий под анкерные болты для крепления газораспределительного щита и осушителей, установка болтов и заливка их цементным раствором. 14. Установка газораспределительного щита пылеуловителя, водяного замка,	523	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			поплавкового реле и осушителей с блоком индуктивного указателя жидкости. 15. Ревизия и опрессовка вентилей для камеры контактных колец.					

Н-39-10-008-02-01	Монтаж газовой системы охлаждения компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Замер трассы трубопроводов, разметка мест крепления и установка штырей из угловой стали. 2. Заготовка деревянных пробок для заглушек торцов труб. 3. Заготовка отводов с засыпкой труб песком, гнутьем колен, резкой по размеру. 4. Монтаж трубопроводов. 5. Ревизия и установка вентилей, кранов и задвижек. 6. Заготовка противокислотных и маслостойких прокладок и их установка с промазкой лаком. 7. Установка сливных воронок на трубопровод от газоохладителей. 8. Установка струйных реле на маслопровод. 9. Сборка и установка опорных рам под сливной масляный бак и маслонасосы. 10. Установка маслоуказателя на сливной масляный бак. 11. Установка ручного маслонасоса. 12. Ревизия и установка циркуляционных маслонасосов с электроприводом с выверкой и подключением к магистрали. 13. Пробивка отверстий под анкерные болты для крепления газораспределительного щита и осушителей, установка болтов и заливка их цементным раствором. 14. Установка газораспределительного щита пылеуловителя, водяного замка, поплавкового реле и осушителей с	531	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			блоком индуктивного указателя жидкости. 15. Ревизия и опрессовка вентилей для камеры контактных колец.					
Н-39-10-008-03-01	Монтаж газоохладителей компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Подъем и установка автокраном нижних подставок газоохладителей в компенсатор. 2. Подготовка маслоохладителя и газоохладителей к опрессовке и опрессовка их гидравлическим прессом. 3. Установка рым-болтов для подъема маслоохладителя и газоохладителя. 4. Установка воздухоразделительных щитов. 5. Установка маслоохладителя, сливного масляного бака и газоохладителей при помощи крана и закрепление. 6. Прогонка резьбы в отверстиях фланцев газоохладителей. 7. Установка постоянных резиновых прокладок на газоохладители и маслоохладитель с промазкой лаком и закрепление их шпильками. 8. Обрезка транспортных косынок на верхних подставках газоохладителей. 9. Установка кожухов на верхние подставки газоохладителей. 10. Ревизия маслоохладителя.	79	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-008-04-01	Монтаж газоохладителей компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Подъем и установка автокраном нижних подставок газоохладителей в компенсатор. 2. Подготовка маслоохладителя и газоохладителей к опрессовке и опрессовка их гидравлическим прессом. 3. Установка рым-болтов для подъема маслоохладителя и газоохладителя. 4. Установка воздухоразделительных щитов. 5. Установка маслоохладителя, сливного масляного бака и газоохладителей при помощи крана и закрепление. 6. Прогонка резьбы в отверстиях фланцев газоохладителей. 7. Установка постоянных резиновых прокладок на газоохладители и маслоохладитель с промазкой лаком и закрепление их шпильками. 8. Обрезка транспортных косынок на верхних подставках газоохладителей. 9. Установка кожухов на верхние подставки газоохладителей. 10. Ревизия маслоохладителя.	107	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-008-05-01	Сварка при монтаже газовой системы охлаждения компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Приварка фланцев к отводам. 2. Сварка стыков трубопровода. 3. Приварка штуцеров для установки приводов. 4. Приварка воздухоразъединительных щитов.	18,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-008-06-01	Сварка при монтаже газовой системы охлаждения компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Приварка фланцев к отводам. 2. Сварка стыков трубопровода. 3. Приварка штуцеров для установки приводов. 4. Приварка воздухоразъединительных щитов.	25	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Н-39-10-008-07-01	Монтаж масляной системы охлаждения компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Замер трассы трубопроводов, разметка мест крепления и установка штырей из угловой стали. 2. Заготовка деревянных пробок для заглушек торцов труб. 3. Заготовка отводов с засыпкой труб песком, гнутьем колен, резкой по размеру. 4. Монтаж трубопроводов. 5. Ревизия и установка вентилей, кранов и задвижек. 6. Заготовка противокислотных и маслостойких прокладок и их установка с промазкой лаком. 7. Установка сливных воронок на трубопровод от газоохладителей. 8. Установка струйных реле на маслопровод. 9. Сборка и установка опорных рам под сливной масляный бак и маслонасосы. 10. Установка маслоуказателя на сливной масляный бак. 11. Установка ручного маслонасоса. 12. Ревизия и установка циркуляционных маслонасосов с электроприводом с выверкой и подключением к магистрали. 13. Пробивка отверстий под анкерные болты для крепления газораспределительного щита и осушителей, установка болтов и заливка их цементным раствором. 14. Установка газораспределительного щита пылеуловителя, водяного замка, поплавкового реле и осушителей с	361	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

1090

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			блоком индуктивного указателя жидкости. 15. Ревизия и опрессовка вентилей для камеры контактных колец.					

Н-39-10-008-08-01	Монтаж масляной системы охлаждения компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Замер трассы трубопроводов, разметка мест крепления и установка штырей из угловой стали. 2. Заготовка деревянных пробок для заглушек торцов труб. 3. Заготовка отводов с засыпкой труб песком, гнутьем колен, резкой по размеру. 4. Монтаж трубопроводов. 5. Ревизия и установка вентилей, кранов и задвижек. 6. Заготовка противокислотных и маслостойких прокладок и их установка с промазкой лаком. 7. Установка сливных воронок на трубопровод от газоохладителей. 8. Установка струйных реле на маслопровод. 9. Сборка и установка опорных рам под сливной масляный бак и маслонасосы. 10. Установка маслоуказателя на сливной масляный бак. 11. Установка ручного маслонасоса. 12. Ревизия и установка циркуляционных маслонасосов с электроприводом с выверкой и подключением к магистрали. 13. Пробивка отверстий под анкерные болты для крепления газораспределительного щита и осушителей, установка болтов и заливка их цементным раствором. 14. Установка газораспределительного щита пылеуловителя, водяного замка, поплавкового реле и осушителей с	442	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			блоком индуктивного указателя жидкости. 15. Ревизия и опрессовка вентилей для камеры контактных колец.					
Н-39-10-008-09-01	Монтаж маслоохладителей компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Подъем и установка автокраном нижних подставок газоохладителей в компенсатор. 2. Подготовка маслоохладителя и газоохладителей к опрессовке и опрессовка их гидравлическим прессом. 3. Установка рым-болтов для подъема маслоохладителя и газоохладителя. 4. Установка воздухоразделительных щитов. 5. Установка маслоохладителя, сливного масляного бака и газоохладителей при помощи крана и закрепление. 6. Прогонка резьбы в отверстиях фланцев газоохладителей. 7. Установка постоянных резиновых прокладок на газоохладители и маслоохладитель с промазкой лаком и закрепление их шпильками. 8. Обрезка транспортных косынок на верхних подставках газоохладителей. 9. Установка кожухов на верхние подставки газоохладителей. 10. Ревизия маслоохладителя.	29,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-008-10-01	Монтаж маслоохладителей компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Подъем и установка автокраном нижних подставок газоохладителей в компенсатор. 2. Подготовка маслоохладителя и газоохладителей к опрессовке и опрессовка их гидравлическим прессом. 3. Установка рым-болтов для подъема маслоохладителя и газоохладителя. 4. Установка воздухоразделительных щитов. 5. Установка маслоохладителя, сливного масляного бака и газоохладителей при помощи крана и закрепление. 6. Прогонка резьбы в отверстиях фланцев газоохладителей. 7. Установка постоянных резиновых прокладок на газоохладители и маслоохладитель с промазкой лаком и закрепление их шпильками. 8. Обрезка транспортных косынок на верхних подставках газоохладителей. 9. Установка кожухов на верхние подставки газоохладителей. 10. Ревизия маслоохладителя.	33,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-008-11-01	Сварка при монтаже масляной системы охлаждения компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Приварка фланцев к отводам. 2. Сварка стыков трубопровода. 3. Приварка штуцеров для установки приводов. 4. Приварка воздухоразъединительных щитов.	80	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-008-12-01	Сварка при монтаже масляной системы охлаждения компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Приварка фланцев к отводам. 2. Сварка стыков трубопровода. 3. Приварка штуцеров для установки приводов. 4. Приварка воздухоразъединительных щитов.	97	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-10-008-13-01	Монтаж системы водопровода компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Замер трассы трубопроводов, разметка мест крепления и установка штырей из угловой стали. 2. Заготовка деревянных пробок для заглушек торцов труб. 3. Заготовка отводов с засыпкой труб песком, гнутьем колен, резкой по размеру. 4. Монтаж трубопроводов. 5. Ревизия и установка вентилей, кранов и задвижек. 6. Заготовка противокислотных и маслостойких прокладок и их установка с промазкой лаком. 7. Установка сливных воронок на трубопровод от газоохладителей. 8. Установка струйных реле на маслопровод.	100	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-008-14-01	Монтаж системы водопровода компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 100 тыс. кВт	1 компенсатор	1. Замер трассы трубопроводов, разметка мест крепления и установка штырей из угловой стали. 2. Заготовка деревянных пробок для заглушек торцов труб. 3. Заготовка отводов с засыпкой труб песком, гнутьем колен, резкой по размеру. 4. Монтаж трубопроводов. 5. Ревизия и установка вентилей, кранов и задвижек. 6. Заготовка противокислотных и маслостойких прокладок и их установка с промазкой лаком. 7. Установка сливных воронок на трубопровод от газоохладителей. 8. Установка струйных реле на маслопровод.	216	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-10-008-15-01	Сварка при монтаже системы водопровода компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 50 тыс. кВт	1 компенсатор	1. Приварка фланцев к отводам. 2. Сварка стыков трубопровода. 3. Приварка штуцеров для установки приводов. 4. Приварка воздухоразъединительных щитов.	22	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-10-008-16-01	Сварка при монтаже системы водопровода компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 100 тыс. кВт	1 компенсатор	1. Приварка фланцев к отводам. 2. Сварка стыков трубопровода. 3. Приварка штуцеров для установки приводов. 4. Приварка воздухоразъединительных щитов.	48	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-008-17-01	Испытание газовой системы охлаждения компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Заготовка металлических заглушек и установка их в местах соединений. 2. Проверка на герметичность систем охлаждения с промазкой мыльным раствором мест соединений. 3. Осмотр систем охлаждения и устранение дефектов. 4. Снятие заглушек с мест соединений.	92	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-008-18-01	Испытание газовой системы охлаждения компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Заготовка металлических заглушек и установка их в местах соединений. 2. Проверка на герметичность систем охлаждения с промазкой мыльным раствором мест соединений. 3. Осмотр систем охлаждения и устранение дефектов. 4. Снятие заглушек с мест соединений.	92	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-008-19-01	Испытание масляной системы охлаждения компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Заготовка металлических заглушек и установка их в местах соединений. 2. Проверка на герметичность систем охлаждения с промазкой мыльным раствором мест соединений. 3. Осмотр систем охлаждения и устранение дефектов. 4. Снятие заглушек с мест соединений.	34	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-10-008-20-01	Испытание масляной системы охлаждения компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Заготовка металлических заглушек и установка их в местах соединений. 2. Проверка на герметичность систем охлаждения с промазкой мыльным раствором мест соединений. 3. Осмотр систем охлаждения и устранение дефектов. 4. Снятие заглушек с мест соединений.	34	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-10-008-21-01	Испытание системы водопровода компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 50 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Заготовка металлических заглушек и установка их в местах соединений. 2. Проверка на герметичность систем охлаждения с промазкой мыльным раствором мест соединений. 3. Осмотр систем охлаждения и устранение дефектов. 4. Снятие заглушек с мест соединений.	4,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-008-22-01	Испытание системы водопровода компенсаторов серии КСВБ, мощность компенсатора 100 тыс. кВАр	1 компенсатор	1. Заготовка металлических заглушек и установка их в местах соединений. 2. Проверка на герметичность систем охлаждения с промазкой мыльным раствором мест соединений. 3. Осмотр систем охлаждения и устранение дефектов. 4. Снятие заглушек с мест соединений.	9,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-39-10-009 Проверка герметичности компенсаторов серии КСВБ								
Н-39-10-009-01-01	Проверка герметичности газопровода	1 компенсатор	1. Заготовка прокладок. 2. Установка заглушек на вводы газопровода в компенсатор. 3. Проверка герметичности газопровода сжатым воздухом с промазкой мыльным раствором мест соединения. 4. Устранение дефектов в системе газопровода.	61	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-009-02-01	Проверка герметичности компенсатора серии КСВБ вместе с газопроводом	1 компенсатор	1. Снятие заглушек с вводов газопровода в компенсатор. 2. Оттяжка торцевых щитов. 3. Закрытие люков с обтяжкой болтов. 4. Обтяжка камеры контактных колец. 5. Проверка герметичности компенсатора сжатым воздухом с промазкой мыльным раствором мест соединений частей компенсаторов. 6. Устранение дефектов.	82	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Таблица Н-39-10-010 Пробный пуск и испытание компенсаторов

Н-39-10-010-01-01	Пробный пуск и испытание компенсаторов, мощность компенсаторов, тыс. кВАр, до:16	1 компенсатор	1. Испытание обмоток ротора и статора током промышленной частоты. 2. Проверка сопротивления изоляции статора, ротора и подшипников. 3. Проверка прилегания щеток к контактным кольцам. 4. Проверка затяжки подшипниковых болтов и всех соединений. 5. Проверка работы масляной системы, систем охлаждения и маслоподогрева. 6. Проверка заземления компенсатора. 7. Проверка защитной и сигнальной аппаратуры. 8. Подъем щеток на контактных кольцах в камере контактных колец. 9. Пробный пуск компенсатора толчком на 3 - 60 с. 10. Ревизия подшипников с выемкой нижних вкладышей. 11. Шабровка вкладышей (при необходимости). 12. Включение компенсатора на холостой ход для определения установившейся температуры и вибрации подшипников. 13. Проверка боя контактных колец с помощью индикатора часового типа. 14. Включение компенсатора в работу в течение 72 ч с постепенным подъемом нагрузки для комплексного опробования и замера температуры статора, ротора, горячего и холодного газа.	88	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-010-02-01	Пробный пуск и испытание компенсаторов, мощность	1 компенсатор	1. Испытание обмоток ротора и статора током промышленной	343	-	2-282-03	Электромонтажник по	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	компенсаторов, тыс. кВАр, до:100		частоты. 2. Проверка сопротивления изоляции статора, ротора и подшипников. 3. Проверка прилегания щеток к контактным кольцам. 4. Проверка затяжки подшипниковых болтов и всех соединений. 5. Проверка работы масляной системы, систем охлаждения и маслоподогрева. 6. Проверка заземления компенсатора. 7. Проверка защитной и сигнальной аппаратуры. 8. Подъем щеток на контактных кольцах в камере контактных колец. 9. Пробный пуск компенсатора толчком на 3 - 60 с. 10. Ревизия подшипников с выемкой нижних вкладышей. 11. Шабровка вкладышей (при необходимости). 12. Включение компенсатора на холостой ход для определения установившейся температуры и вибрации подшипников. 13. Проверка боя контактных колец с помощью индикатора часового типа. 14. Включение компенсатора в работу в течение 72 ч с постепенным подъемом нагрузки для комплексного опробования и замера температуры статора, ротора, горячего и холодного газа.				распределительным устройствам 3 разр.	
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-10-011 Гидравлическое испытание вводов синхронных компенсаторов серии КСВБ-50000-11 на газоплотность								
Н-39-10-011-01-01	Гидравлическое испытание вводов синхронных компенсаторов серии КСВБ-50000-11 на газоплотность	1 ввод	1. Установка герметичного бачка для испытания вводов. 2. Проверка соосности отверстий фланцев проходных изоляторов вводов и фланца герметичного бачка с частичной прогонкой резьбы отверстий. 3. Установка гидропресса на место испытания вводов. 4. Сборка схемы испытания вводов. 5. Установка вводов с проходными изоляторами в бачок. 6. Гидравлическое испытание вводов под давлением. 7. Разборка схемы испытания вводов.	2,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-39-10-012 Монтаж статических конденсаторных батарей								
Н-39-10-012-01-01	Монтаж металлических кассет батареи, мощность батареи: 35,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Сборка металлических секций (кассет). 2. Сборка распорных металлических конструкций. 3. Сборка двух кассет в блок. 4. Крепление кассет на фундаменте. 5. Крепление блоков на кассетах. 6. Установка распорных металлических конструкций в кассеты.	235	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-012-02-01	Монтаж металлических кассет батареи, мощность батареи: 55,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Сборка металлических секций (кассет). 2. Сборка распорных металлических конструкций. 3. Сборка двух кассет в блок. 4. Крепление кассет на фундаменте. 5. Крепление блоков на кассетах. 6. Установка распорных металлических конструкций в кассеты.	773	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-10-012-03-01	Сварка металлических кассет, мощность батареи: 35,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Сварка металлических кассет.	49,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-10-012-04-01	Сварка металлических кассет, мощность батареи: 55,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Сварка металлических кассет.	149	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-10-012-05-01	Установка элементов (банок) батареи в кассеты, мощность батареи: 35,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Установка банок на специальное подъемное приспособление (поддон). 2. Подъем и установка банок в кассеты.	261	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-012-06-01	Установка элементов (банок) батареи в кассеты, мощность батареи: 55,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Установка банок на специальное подъемное приспособление (поддон). 2. Подъем и установка банок в кассеты.	474	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-012-07-01	Заземление банок, мощность батареи: 35,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Установка и присоединение к клеммным выводам банок батарей шин заземления.	73	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-39-10-012-08-01	Заземление банок, мощность батареи: 55,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Установка и присоединение к клеммным выводам банок батарей шин заземления.	358	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-39-10-012-09-01	Приварка заземляющих скоб банок кассеты, мощность батареи: 35,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Приварка заземляющих скоб банок кассеты.	29	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-10-012-10-01	Приварка заземляющих скоб банок кассеты, мощность батареи: 55,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Приварка заземляющих скоб банок кассеты.	142	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-10-012-11-01	Ошиновка батареи мощностью: 35,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и крепление шин на опорных изоляторах. 2. Подсоединение шин к клеммным выводам элементов батарей. 3. Подтягивание болтовых соединений. 4. Установка и крепление конденсаторов.	193	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-10-012-12-01	Ошиновка батареи мощностью: 55,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и крепление шин на опорных изоляторах. 2. Подсоединение шин к клеммным выводам элементов батарей. 3. Подтягивание болтовых соединений. 4. Установка и крепление конденсаторов.	764	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-10-012-13-01	Аргонодуговая сварка стыков шин, мощность батареи: 35,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Аргонодуговая сварка стыков шин.	44	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Н-39-10-012-14-01	Аргонодуговая сварка стыков шин, мощность батареи: 55,5 мВАр	1 группа (3 фазы)	1. Аргонодуговая сварка стыков шин.	44	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Раздел Н-39-11 Открытые распределительные устройства (ОРУ). Разные работы								
Таблица Н-39-11-001 Монтаж блоков напряжением 35 и 110 кВ								
Н-39-11-001-01-01	Установка блоков типа: Б35-12	1 блок	1. Установка блоков на фундамент. 2. Выверка блоков с установкой подкладок.	2,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-001-02-01	Сварка при установке блоков типа: Б35-12	1 блок	1. Приварка блоков к закладным деталям фундамента.	0,46	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-11-001-03-01	Установка блоков типа: Б35-4/1к, Б35-4/1р, Б35-4/2к, Б35-5/1к, Б35-6/1к, Б35-6/1р, Б35-7/1к, Б35-8/1к	1 блок	1. Установка блоков на фундамент. 2. Выверка блоков с установкой подкладок.	2,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-001-04-01	Сварка при установке блоков типа: Б35-4/1к, Б35-4/1р, Б35-4/2к, Б35-5/1к, Б35-6/1к, Б35-6/1р, Б35-7/1к, Б35-8/1к	1 блок	1. Приварка блоков к закладным деталям фундамента.	0,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-001-05-01	Установка блоков типа: Б110-3/2, Б110-3/2,5, Б110-4/2,5, Б110-4/2П, Б110-5/2,5	1 блок	1. Установка блоков на фундамент. 2. Выверка блоков с установкой подкладок.	2,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-001-06-01	Сварка при установке блоков типа: Б110-3/2, Б110-3/2,5, Б110-4/2,5, Б110-4/2П, Б110-5/2,5	1 блок	1. Приварка блоков к закладным деталям фундамента.	0,62	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-11-001-07-01	Установка блоков типа: Б110-1/к, Б110-1/р	1 блок	1. Установка блоков на фундамент. 2. Выверка блоков с установкой подкладок.	3,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-001-08-01	Сварка при установке блоков типа: Б110-1/к, Б110-1/р	1 блок	1. Приварка блоков к закладным деталям фундамента.	0,71	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-11-002 Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств (КРУН) 6(10) кВ								
Н-39-11-002-01-01	Монтаж одинарных шкафов комплектных распределительных устройств (КРУН) 6(10) кВ	1 шкаф КРУН одинарный	1. Установка шкафов на плиты настила или раму. 2. Выкатка тележек из шкафов. 3. Выверка шкафов с проверкой плотности прилегания к смежному шкафу. 4. Соединение смежных шкафов и крыши между собой болтами. 5. Закатка тележек в шкафы. 6. Установка шкафов на плиты настила или раму.	3,9	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-002-02-01	Сварка при монтаже шкафов комплектных распределительных устройств (КРУН) 6(10) кВ	1 шкаф КРУН одинарный	1. Приварка шкафов к закладным деталям плит настила и к раме.	0,52	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-11-002-03-01	Монтаж спаренных шкафов комплектных распределительных устройств (КРУН) 6(10) кВ	1 шкаф КРУН спаренный	1. Установка шкафов на плиты настила или раму. 2. Выкатка тележек из шкафов. 3. Выверка шкафов с проверкой плотности прилегания к смежному шкафу. 4. Соединение смежных шкафов и крыши между собой болтами. 5. Закатка тележек в шкафы. 6. Установка шкафов на плиты настила или раму.	5,4	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-002-04-01	Сварка при монтаже шкафов комплектных распределительных устройств (КРУН) 6(10) кВ	1 шкаф КРУН спаренный	1. Приварка шкафов к закладным деталям плит настила и к раме.	0,98	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-11-003 Монтаж коридора обслуживания шкафов комплектного распределительного устройства (КРУН) 6 (10) кВ								
Н-39-11-003-01-01	Монтаж фасадных стен и крыши коридора обслуживания	1 шкаф КРУН	1. Установка уголков жесткости для крепления низа фасадных и торцевых стен. 2. Установка и крепление болтами торцевых и фасадных стен и крыши с рихтовкой.	3	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-003-02-01	Монтаж торцевых стен коридора обслуживания	1 торец	1. Установка уголков жесткости для крепления низа фасадных и торцевых стен. 2. Установка и крепление болтами торцевых и фасадных стен и крыши с рихтовкой.	6,7	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-003-03-01	Приварка уголков к закладным деталям фундамента	1 шкаф КРУН	1. Приварка уголков жесткости к закладным деталям фундамента.	0,12	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-11-004 Монтаж вторичной коммутации в шкафах комплектного распределительного устройства (КРУН)								
Н-39-11-004-01-01	Монтаж вторичной коммутации в шкафах комплектного распределительного устройства (КРУН)	1 шкаф КРУН	1. Подготовка и прокладка пакетов проводов, проводов и шин. 2. Присоединение концов проводов в соответствии со схемами.	1,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-39-11-005 Установка опорных конструкций для ошиновки вводов комплектного распределительного устройства (КРУН)								
Н-39-11-005-01-01	Установка опорных конструкций для ошиновки вводов комплектного распределительного устройства (КРУН)	1 конструкция	1. Установка и выверка конструкций.	1,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-11-005-02-01	Приварка конструкций при установке опорных конструкций для ошиновки вводов комплектного распределительного устройства (КРУН)	1 конструкция	1. Приварка конструкций к крыше шкафа КРУН.	0,88	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-11-006 Ошиновка комплектного распределительного устройства (КРУН)								
Н-39-11-006-01-01	Ошиновка комплектного распределительного устройства (КРУН)	1 шкаф КРУН	1. Снятие болтов с шинодержателей для прокладки шин. 2. Установка сборных шин по месту. 3. Крепление шин в шинодержателях болтами. 4. Присоединение ответвительных шин к сборным шинам болтами. 5. Установка компенсаторов между двумя шинами.	1,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-39-11-007 Установка опорных конструкций под штыревые изоляторы на шкафы комплектного распределительного устройства (КРУН)								
Н-39-11-007-01-01	Установка опорных конструкций под штыревые изоляторы на шкафы комплектного распределительного устройства (КРУН): установка конструкций	1 конструкция	1. Установка и выверка конструкций.	0,51	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-11-007-02-01	Установка опорных конструкций под штыревые изоляторы на шкафы комплектного распределительного устройства (КРУН): приварка конструкций	1 конструкция	1. Приварка опорной конструкции к шкафу.	0,26	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-39-11-008 Установка штыревых изоляторов на шкафы комплектного распределительного устройства (КРУН)								
Н-39-11-008-01-01	Установка штыревых изоляторов на шкафы комплектного распределительного устройства (КРУН)	1 шкаф	1. Подготовка пропитанной пеньки (каболки). 2. Навертывание каболки и изоляторов на штыри.	0,45	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-11-009 Установка проходных изоляторов на шкафы комплектного распределительного устройства (КРУН)								
Н-39-11-009-01-01	Установка проходных изоляторов на шкафы комплектного распределительного устройства (КРУН)	1 изолятор	1. Подбор изоляторов. 2. Установка, выверка и закрепление проходных изоляторов.	0,42	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-39-11-010 Монтаж опорных изоляторов типа ОС-110 на портале								
Н-39-11-010-01-01	Монтаж опорных изоляторов типа ОС-110 на портале	1 изолятор	1. Зачистка основания нижнего фланца изолятора. 2. Подъем и установка изолятора на портале. 3. Выверка и крепление изолятора болтами.	0,64	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-39-11-011 Монтаж вспомогательного оборудования								
Н-39-11-011-01-01	Монтаж цеолитовой установки	1 аппарат или 1 установка	1. Устройство настила. 2. Сборка осушителя и закрепление установки в рабочем положении. 3. Прокладка проводов и кабелей и присоединение их к зажимам. 4. Промывка осушителя маслом. 5. Пробный пуск и опробование установки.	15,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-011-02-01	Снятие адсорбных фильтров	1 аппарат или 1 установка	1. Отболчивание фильтров, верхнего и нижнего коллекторов. 2. Снятие адсорбных фильтров.	4,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-011-03-01	Установка адсорбных фильтров	1 аппарат или 1 установка	1. Установка и крепление фильтров к каркасу цеолитовой установки. 2. Присоединение верхнего и нижнего коллекторов к фильтрам.	8,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-011-04-01	Монтаж установки "Сухолей"	1 аппарат или 1 установка	1. Установка и выверка установки "Сухолей". 2. Установка компрессора. 3. Присоединение кабеля к зажимам. 4. Снятие заглушек с установки и трансформатора (при слитом масле). 5. Установка фланцев со штуцером на "Сухолей". 6. Присоединение резиновых шлангов. 7. Установка тройника на трубу расширителя (при наличии масла). 8. Установка приборов на "Сухолей" с проверкой их исправности. 9. Пробный пуск и настройка установки на рабочий режим.	10	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-011-05-01	Демонтаж установки "Суховой"	1 аппарат или 1 установка	1. Снятие тройника с трубы расширителя. 2. Снятие и упаковка приборов. 3. Отсоединение кабеля от зажимов. 4. Отсоединение фланцев со штуцером. 5. Отсоединение и сматывание воздухопровода. 6. Установка заглушек на "Суховой" и трансформатор.	2,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-011-06-01	Монтаж установки "Иней"	1 аппарат или 1 установка	1. Установка и выверка установки "Иней". 2. Установка вакуумного насоса предварительного разряжения и маслонасоса. 3. Присоединение кабеля к зажимам. 4. Присоединение вакуум- и водопроводов. 5. Проверка уровня масла в маслонасосе. 6. Снятие заглушек с трансформатора. 7. Установка приборов с проверкой их исправности. 8. Пробный пуск установки с устранением неисправностей. 9. Загрузка установки реагентом.	17	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-011-07-01	Демонтаж установки "Иней"	1 аппарат или 1 установка	1. Слив охлаждающей смеси из конденсатора и протирка его внутренней поверхности. 2. Откачка установки до остаточного давления. 3. Снятие и упаковка приборов. 4. Отсоединение кабеля от зажимов. 5. Отсоединение вакуум- и водопроводов. 6. Установка заглушек на трансформатор.	4,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-011-08-01	Монтаж электромаслоподогревателя	1 аппарат или 1 установка	1. Установка электромаслоподогревателя. 2. Прокладка и присоединение кабеля к зажимам. 3. Прокладка и присоединение резиновых шлангов. 4. Регулировка и пробный пуск электромаслоподогревателя.	6,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-011-09-01	Монтаж центрифуги	1 аппарат или 1 установка	1. Сборка и технический осмотр центрифуги. 2. Установка центрифуги. 3. Прокладка и присоединение концов проводов к зажимам. 4. Прокладка и присоединение шлангов. 5. Регулировка и пробный пуск центрифуги.	13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-011-10-01	Монтаж вакуум-насоса	1 аппарат или 1 установка	1. Сборка и технический осмотр вакуум-насоса. 2. Установка вакуум-насоса. 3. Прокладка проводов или кабелей и присоединение их к зажимам. 4. Регулировка и пробный пуск вакуум-насоса.	5,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-011-11-01	Монтаж воздухоудвки	1 аппарат или 1 установка	1. Установка и технический осмотр воздухоудвки. 2. Прокладка проводов и присоединение к зажимам. 3. Регулировка и пробный пуск воздухоудвки.	2,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-39-11-012 Установка баков для масла								
Н-39-11-012-01-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 2 м3, установка и закрепление бака	1 бак	1. Установка бака на готовое основание. 2. Выверка и закрепление бака.	2,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-012-02-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 2 м3, очистка бака	1 бак	1. Очистка внутренней поверхности бака и змеевика от грязи и ржавчины и промывка маслом.	3,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-11-012-03-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 5 м3, установка и закрепление бака	1 бак	1. Установка бака на готовое основание. 2. Выверка и закрепление бака.	3,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-11-012-04-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 5 м3, очистка бака	1 бак	1. Очистка внутренней поверхности бака и змеевика от грязи и ржавчины и промывка маслом.	5,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-11-012-05-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 10 м3, установка и закрепление бака	1 бак	1. Установка бака на готовое основание. 2. Выверка и закрепление бака.	5,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-012-06-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 10 м3, очистка бака	1 бак	1. Очистка внутренней поверхности бака и змеевика от грязи и ржавчины и промывка маслом.	8,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-11-012-07-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 15 м3, установка и закрепление бака	1 бак	1. Установка бака на готовое основание. 2. Выверка и закрепление бака.	6,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-012-08-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 15 м3, очистка бака	1 бак	1. Очистка внутренней поверхности бака и змеевика от грязи и ржавчины и промывка маслом.	11,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-012-09-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 20 м3, установка и закрепление бака	1 бак	1. Установка бака на готовое основание. 2. Выверка и закрепление бака.	8,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-012-10-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 20 м3, очистка бака	1 бак	1. Очистка внутренней поверхности бака и змеевика от грязи и ржавчины и промывка маслом.	14,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-012-11-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 30 м3, установка и закрепление бака	1 бак	1. Установка бака на готовое основание. 2. Выверка и закрепление бака.	11,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-012-12-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 30 м3, очистка бака	1 бак	1. Очистка внутренней поверхности бака и змеевика от грязи и ржавчины и промывка маслом.	20,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-012-13-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 50 м3, установка и закрепление бака	1 бак	1. Установка бака на готовое основание. 2. Выверка и закрепление бака.	18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-012-14-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 50 м3, очистка бака	1 бак	1. Очистка внутренней поверхности бака и змеевика от грязи и ржавчины и промывка маслом.	32,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-012-15-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 70 м3, установка и закрепление бака	1 бак	1. Установка бака на готовое основание. 2. Выверка и закрепление бака.	24,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-012-16-01	Установка баков для масла, вместимость бака до: 70 м3, очистка бака	1 бак	1. Очистка внутренней поверхности бака и змеевика от грязи и ржавчины и промывка маслом.	44,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-11-013 Прокладка временных трубопроводов								
Н-39-11-013-01-01	Прокладка стальных труб, число линий трубопровода 1, диаметр трубопровода до: 50 мм	1 м трубопровода	1. Заготовка трубопроводов с перерезкой труб ножовкой или труборезом, нарезкой и гнутьем отводов вручную с нагревом их. 2. Изготовление прокладок для фланцевых соединений. 3. Сборка трубопровода на резьбе и муфтах или фланцах и прокладка его. 4. Испытание собранной линии давлением.	0,54	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-013-02-01	Прокладка стальных труб, число линий трубопровода 1, диаметр трубопровода до: 75 мм	1 м трубопровода	1. Заготовка трубопроводов с перерезкой труб ножовкой или труборезом, нарезкой и гнутьем отводов вручную с нагревом их. 2. Изготовление прокладок для фланцевых соединений. 3. Сборка трубопровода на резьбе и муфтах или фланцах и прокладка его. 4. Испытание собранной линии давлением.	0,73	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-013-03-01	Прокладка стальных труб, число линий трубопровода 2, диаметр трубопровода до: 50 мм	1 м трубопровода	1. Заготовка трубопроводов с перерезкой труб ножовкой или труборезом, нарезкой и гнутьем отводов вручную с нагревом их. 2. Изготовление прокладок для фланцевых соединений. 3. Сборка трубопровода на резьбе и муфтах или фланцах и прокладка его. 4. Испытание собранной линии давлением.	1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-013-04-01	Прокладка стальных труб, число линий трубопровода 2, диаметр трубопровода до: 75 мм	1 м трубопровода	1. Заготовка трубопроводов с перерезкой труб ножовкой или труборезом, нарезкой и гнутьем отводов вручную с нагревом их. 2. Изготовление прокладок для фланцевых соединений. 3. Сборка трубопровода на резьбе и муфтах или фланцах и прокладка его. 4. Испытание собранной линии давлением.	1,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-013-05-01	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1 м трубопровода	1. Заготовка трубопроводов с перерезкой стальных труб (вкладышей) ножовкой, зачисткой концов стальных труб. 2. Изготовление хомутов. 3. Установка воздухоудвки. 4. Нагревание концов полиэтиленовых труб горячим воздухом. 5. Соединение полиэтиленовых труб стальными вкладышами. 6. Прокладка трубопроводов вручную. 7. Испытание трубопроводов под давлением.	0,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-11-013-06-01	Прокладка резиновых шлангов: прокладка	10 м	1. Прокладка шлангов.	0,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-013-07-01	Прокладка резиновых шлангов: присоединение	10 присоединений	1. Соединение шлангов. 2. Присоединение шлангов к насосам и аппаратуре.	0,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-39-11-013-08-01	Прокладка резиновых шлангов: отсоединение	10 отсоединений	1. Отсоединение шлангов от насосов и аппаратуры.	0,41	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Таблица Н-39-11-014 Вырезка прокладок из маслостойкой резины								
Н-39-11-014-01-01	Вырезка прокладок из маслостойкой резины, толщина прокладки: до 5 мм	1 м периметра прокладки или 10 пробитых отверстий	1. Разметка и вырезка прокладок, пробивка в них отверстий.	0,12	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-39-11-014-02-01	Вырезка прокладок из маслостойкой резины, толщина прокладки: до 10 мм	1 м периметра прокладки или 10 пробитых отверстий	1. Разметка и вырезка прокладок, пробивка в них отверстий.	0,18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-39-11-014-03-01	Вырезка прокладок из маслостойкой резины, толщина прокладки: до 15 мм	1 м периметра прокладки или 10 пробитых отверстий	1. Разметка и вырезка прокладок, пробивка в них отверстий.	0,26	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-39-11-014-04-01	Вырезка прокладок из маслостойкой резины, толщина прокладки: св. 15 мм	1 м периметра прокладки или 10 пробитых отверстий	1. Разметка и вырезка прокладок, пробивка в них отверстий.	0,31	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Таблица Н-39-11-015 Отбор проб масла								
Н-39-11-015-01-01	Отбор проб масла	1 проба	1. Промывка тары. 2. Протирка крана. 3. Отбор пробы масла из маслонаполненной аппаратуры. 4. Сдача пробы.	0,64	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-11-016 Доливка маслом вводов после отбора проб масла								
Н-39-11-016-01-01	Доливка маслом вводов после отбора проб масла	1 ввод	1. Подготовка тары. 2. Доливка маслом вводов.	1,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-39-11-017 Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках								
Н-39-11-017-01-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках, способ перемещения: трактором, на первые 10 м перемещения	1 шт.	1. Закрепление полиспаста к анкеру и трансформатору. 2. Перемещение груза по железнодорожному пути. 3. Открепление и перестроповка полиспаста.	0,95	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-017-02-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках, способ перемещения: трактором, добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	1 шт.	1. Закрепление полиспаста к анкеру и трансформатору. 2. Перемещение груза по железнодорожному пути. 3. Открепление и перестроповка полиспаста.	0,53	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-017-03-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках, способ перемещения: трактором, на первые 10 м перемещения	1 т	1. Закрепление полиспаста к анкеру и трансформатору. 2. Перемещение груза по железнодорожному пути. 3. Открепление и перестроповка полиспаста.	0,05	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-017-04-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках, способ перемещения: трактором, добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	1 т	1. Закрепление полиспаста к анкеру и трансформатору. 2. Перемещение груза по железнодорожному пути. 3. Открепление и перестроповка полиспаста.	0,02	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-017-05-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках, способ перемещения: электролебедкой, не установленной на тележке, на первые 10 м перемещения	1 шт.	1. Закрепление полиспаста к анкеру и трансформатору. 2. Перемещение груза по железнодорожному пути. 3. Открепление и перестроповка полиспаста.	1,8	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-017-06-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках, способ перемещения: электролебедкой, не установленной на тележке, добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	1 шт.	1. Закрепление полиспаста к анкеру и трансформатору. 2. Перемещение груза по железнодорожному пути. 3. Открепление и перестроповка полиспаста.	0,94	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-017-07-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках, способ перемещения: электролебедкой, не установленной на тележке, на первые 10 м перемещения	1 т	1. Закрепление полиспаста к анкеру и трансформатору. 2. Перемещение груза по железнодорожному пути. 3. Открепление и перестроповка полиспаста.	0,09	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-017-08-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках, способ перемещения: электролебедкой, не установленной на тележке, добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	1 т	1. Закрепление полиспаста к анкеру и трансформатору. 2. Перемещение груза по железнодорожному пути. 3. Открепление и перестроповка полиспаста.	0,03	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-017-09-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках, способ перемещения: электролебедкой, установленной на тележке, на первые 10 м перемещения	1 шт.	1. Закрепление полиспаста к анкеру и трансформатору. 2. Перемещение груза по железнодорожному пути. 3. Открепление и перестроповка полиспаста. 4. Перестроповка электролебедки.	1,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-017-10-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках, способ перемещения: электролебедкой, установленной на тележке, добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	1 шт.	1. Закрепление полиспаста к анкеру и трансформатору. 2. Перемещение груза по железнодорожному пути. 3. Открепление и перестроповка полиспаста. 4. Перестроповка электролебедки.	0,68	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-017-11-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках, способ перемещения: электролебедкой, установленной на тележке, на первые 10 м перемещения	1 т	1. Закрепление полиспаста к анкеру и трансформатору. 2. Перемещение груза по железнодорожному пути. 3. Открепление и перестроповка полиспаста. 4. Перестроповка электролебедки.	0,06	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-017-12-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов по железнодорожному пути на собственной тележке или каретках, способ перемещения: электролебедкой, установленной на тележке, добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	1 т	1. Закрепление полиспаста к анкеру и трансформатору. 2. Перемещение груза по железнодорожному пути. 3. Открепление и перестроповка полиспаста. 4. Перестроповка электролебедки.	0,02	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-11-018 Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на катках								
Н-39-11-018-01-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на катках: перемещения на первые 10 м	1 шт.	1. Закрепление полиспаста. 2. Перемещение груза на катках при помощи электролебедки с перестановкой электролебедки, перестановкой и откреплении полиспаста, подкладыванием и подбивкой катков.	10,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	6
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-018-02-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на катках: перемещения на первые 10 м	1 т	1. Закрепление полиспаста. 2. Перемещение груза на катках при помощи электролебедки с перестановкой электролебедки, перестановкой и откреплении полиспаста, подкладыванием и подбивкой катков.	0,28	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	6
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-018-03-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на катках: добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	1 шт.	1. Закрепление полиспаста. 2. Перемещение груза на катках при помощи электролебедки с перестановкой электролебедки, перестановкой и откреплением полиспаста, подкладыванием и подбивкой катков.	5,6	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	6
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-018-04-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на катках: добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	1 т	1. Закрепление полиспаста. 2. Перемещение груза на катках при помощи электролебедки с перестановкой электролебедки, перестановкой и откреплением полиспаста, подкладыванием и подбивкой катков.	0,14	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	6
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-11-019 Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях								
Н-39-11-019-01-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, перемещение на первые 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 20 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	14,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-02-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, перемещение на первые 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 40 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	14,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-03-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, перемещение на первые 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 60 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	20,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-04-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, перемещение на первые 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 80 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	20,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-05-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, перемещение на первые 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 100 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	31,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-06-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, перемещение на первые 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 120 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	36,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-07-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, перемещение на первые 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 150 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	43,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-08-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, перемещение на первые 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 200 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	56	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-09-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, добавлять на каждые последующие 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 20 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	1,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-10-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, добавлять на каждые последующие 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 40 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	1,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-11-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, добавлять на каждые последующие 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 60 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	2,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-12-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, добавлять на каждые последующие 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 80 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	3,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-13-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, добавлять на каждые последующие 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 100 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	5,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-14-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, добавлять на каждые последующие 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 120 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	7,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-15-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, добавлять на каждые последующие 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 150 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	12,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-019-16-01	Перемещение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях, добавлять на каждые последующие 100 м, масса трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора до: 200 т	1 шт. груза	1. Установка полиспастов и запасовка тяговых тросов. 2. Крепление трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях. 3. Присоединение тяговых тросов к тракторам. 4. Передвижение трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на саях тракторами. 5. Отсоединение тяговых тросов от тракторов. 6. Снятие креплений с трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов. 7. Распасовка тяговых тросов и снятие их с полиспастов.	23	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-11-020 Сборка и разборка трейлеров								
Н-39-11-020-01-01	Сборка трейлера грузоподъемностью: 160 т	1 трейлер	1. Подключение электрооборудования трейлеров к генераторам автотягачей. 2. Закрепление гидравлических шлангов с установкой цилиндров прокачки. 3. Проверка правильности сборки трейлера.	2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-020-02-01	Сборка трейлера грузоподъемностью: 200 т	1 трейлер	1. Выкладка шпальной клетки между лонжеронами и установка лонжеронов. 2. Установка на лонжероны металлических грузовых балок. 3. Выкладка шпальной клетки для подъезда тележек трейлера. 4. Сборка трейлера с выверкой и креплением. 5. Подключение электрооборудования трейлера к генераторам автотягачей. 6. Проверка правильности сборки трейлера.	85	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-020-03-01	Сборка трейлера грузоподъемностью: 320 т	1 трейлер	1. Подключение электрооборудования трейлеров к генераторам автотягачей. 2. Закрепление гидравлических шлангов с установкой цилиндров прокачки. 3. Проверка правильности сборки трейлера. 4. Установка шпал под колеса тележек. 5. Выверка трейлера по горизонтали. 6. Сочленение тележек трейлера и соединение их болтами. 7. Установка соединительных пальцев и цилиндров поворота.	19	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-020-04-01	Разборка трейлера грузоподъемностью: 160 т	1 трейлер	1. Установка трейлера для разборки с креплением и откреплением автотягачей. 2. Отключение электрооборудования трейлера от генераторов автотягачей. 3. Отсоединение гидравлических шлангов со снятием цилиндров прокачки.	1,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-020-05-01	Разборка трейлера грузоподъемностью: 200 т	1 трейлер	1. Установка трейлера для разборки с креплением и откреплением автотягачей. 2. Выкладка шпальной клетки под лонжероны. 3. Опускание несущей части трейлера. 4. Снятие с лонжеронов металлических грузовых балок. 5. Отсоединение тележек трейлера. 6. Отключение электрооборудования трейлера от генераторов автотягачей. 7. Снятие лонжеронов.	35	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-020-06-01	Разборка трейлера грузоподъемностью: 320 т	1 трейлер	1. Установка трейлера для разборки с креплением и откреплением автотягачей. 2. Отключение электрооборудования трейлера от генераторов автотягачей. 3. Отсоединение гидравлических шлангов со снятием цилиндров прокачки. 4. Выверка трейлера по горизонтали. 5. Снятие болтов крепления тележек трейлера. 6. Снятие соединительных пальцев и цилиндров поворота.	12,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-020-07-01	При установке уширителей на трейлеры грузоподъемностью 200 т добавлять	1 трейлер	-	46	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-020-08-01	При снятии уширителей с трейлеров грузоподъемностью 200 т добавлять	1 трейлер	-	45	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-11-021 Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах								
Н-39-11-021-01-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом асфальтовые или асфальтобетонные, перевозка на первые 1000 м, грузоподъемность трейлера: 40 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	5,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-021-02-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом асфальтовые или асфальтобетонные, перевозка на первые 1000 м, грузоподъемность трейлера: 60 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	6,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-021-03-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом асфальтовые или асфальтобетонные, перевозка на первые 1000 м, грузоподъемность трейлера: 120 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	8,7	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-021-04-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом асфальтовые или асфальтобетонные, перевозка на первые 1000 м, грузоподъемность трейлера: 160 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	9,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-021-05-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом асфальтовые или асфальтобетонные, перевозка на первые 1000 м, грузоподъемность трейлера: 200 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	19	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-021-06-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом асфальтовые или асфальтобетонные, перевозка на первые 1000 м, грузоподъемность трейлера: 320 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	23	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-021-07-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом асфальтовые или асфальтобетонные, добавлять на каждые последующие 1000 м, грузоподъемность трейлера: 40 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	1,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-021-08-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогой асфальтовые или асфальтобетонные, добавлять на каждые последующие 1000 м, грузоподъемность трейлера: 60 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	2,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-021-09-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогой асфальтовые или асфальтобетонные, добавлять на каждые последующие 1000 м, грузоподъемность трейлера: 120 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	2,6	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-021-10-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом асфальтовые или асфальтобетонные, добавлять на каждые последующие 1000 м, грузоподъемность трейлера: 160 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	2,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-021-11-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом асфальтовые или асфальтобетонные, добавлять на каждые последующие 1000 м, грузоподъемность трейлера: 200 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	4,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-021-12-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом асфальтовые или асфальтобетонные, добавлять на каждые последующие 1000 м, грузоподъемность трейлера: 320 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	5,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	4
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-021-13-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом булыжные, перевозка на первые 1000 м, грузоподъемность трейлера: 40 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	8,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-021-14-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогой булыжные, перевозка на первые 1000 м, грузоподъемность трейлера: 60 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	9,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-021-15-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогой булыжные, перевозка на первые 1000 м, грузоподъемность трейлера: 120 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	12,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-021-16-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогой булыжные, добавлять на каждые последующие 1000 м, грузоподъемность трейлера: 40 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	2,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-021-17-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогой булыжные, добавлять на каждые последующие 1000 м, грузоподъемность трейлера: 60 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	2,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-021-18-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогой булыжные, добавлять на каждые последующие 1000 м, грузоподъемность трейлера: 120 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	3,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-021-19-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогой проселочные, перевозка на первые 1000 м, грузоподъемность трейлера: 40 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	17	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-021-20-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом проселочные, перевозка на первые 1000 м, грузоподъемность трейлера: 60 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	19,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-021-21-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом проселочные, перевозка на первые 1000 м, грузоподъемность трейлера: 120 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	24	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-021-22-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом проселочные, добавлять на каждые последующие 1000 м, грузоподъемность трейлера: 40 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	3,1	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-021-23-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом проселочные, добавлять на каждые последующие 1000 м, грузоподъемность трейлера: 60 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	3,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-021-24-01	Транспортировка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов на трейлерах, дорогом проселочные, добавлять на каждые последующие 1000 м, грузоподъемность трейлера: 120 т	1 шт. груза	1. Проверка крепления трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере. 2. Крепление тягового устройства к трейлеру. 3. Перевозка трансформатора, бака выключателя или частей синхронного компенсатора на трейлере автотягачами и тракторами. 4. Открепление тягового устройства на автотягаче и крепление его к трактору и, наоборот, на пути перевозки (при необходимости). 5. Открепление тягового устройства на трейлере.	4,4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-11-022 Поворот оборудования на 90°								
Н-39-11-022-01-01	Поворот оборудования на 90°: на ходу при перекатке	1 шт.	1. Поворот оборудования с помощью домкратов, ломов и электролебедок с подкладкой и подбивкой катков.	4,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-022-02-01	Поворот оборудования на 90°: на ходу при перекатке	1 т	1. Поворот оборудования с помощью домкратов, ломов и электролебедок с подладкой и подбивкой катков.	0,22	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-022-03-01	Поворот оборудования на 90°: на месте	1 шт.	1. Поворот оборудования с помощью домкратов, ломов и электролебедок с подладкой и подбивкой катков.	11	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-022-04-01	Поворот оборудования на 90°: на месте	1 т	1. Поворот оборудования с помощью домкратов, ломов и электролебедок с подладкой и подбивкой катков.	0,27	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	5
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-11-023 Разворот катков тележек или кареток трансформаторов на 90°								
Н-39-11-023-01-01	Разворот катков тележек или кареток трансформаторов на 90°	1 шт.	1. Разворот катков тележек или кареток на для перекачки трансформатора по широкой колее с подъемом и опусканием трансформатора домкратами, откреплением и последующим креплением катков или кареток.	4,3	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-023-02-01	Разворот катков тележек или кареток трансформаторов на 90°	1 т	1. Разворот катков тележек или кареток на для перекачки трансформатора по широкой колее с подъемом и опусканием трансформатора домкратами, откреплением и последующим креплением катков или кареток.	0,13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-11-024 Закатка трансформаторов на фундамент								
Н-39-11-024-01-01	Закатка трансформаторов на фундамент	1 шт.	1. Закатка трансформатора на фундамент с помощью трактора и системы блоков и полиспастов с разметкой места установки, закреплением и откреплением полиспастов.	1,1	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-024-02-01	Закатка трансформаторов на фундамент	1 т	1. Закатка трансформатора на фундамент с помощью трактора и системы блоков и полиспастов с разметкой места установки, закреплением и откреплением полиспастов.	0,03	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-11-025 Погрузка и выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов								
Н-39-11-025-01-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 20 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	10,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-02-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 40 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	10,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-03-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 60 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	12	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-04-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 80 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	12	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-05-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 100 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	13,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-06-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 120 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	13,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-07-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 140 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	15	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-08-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 160 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	15	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-09-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 180 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	15	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-10-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 200 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	17	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-11-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 240 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	17	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-12-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 260 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	19,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-13-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 300 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	19,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-14-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 320 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	21,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-15-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 360 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	21,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-16-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 400 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подача траверсы к месту погрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора и погрузка их на транспортер или трейлер краном с выверкой положения оборудования. 4. Перемещение траверсы.	23,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-17-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 20 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.	31,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-18-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их	38	-	2-282-02	Электромонтажник по	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 40 т		подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-19-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 60 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.	44,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-20-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их	51	-	2-282-02	Электромонтажник по	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 80 т		подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-21-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 100 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.	58	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-22-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их	65	-	2-282-02	Электромонтажник по	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 120 т		подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-23-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 140 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.	72	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-24-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их	79	-	2-282-02	Электромонтажник по	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 160 т		подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-25-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 180 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.	86	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-26-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их	92	-	2-282-02	Электромонтажник по	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 200 т		подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-27-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 240 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.	103	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-28-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их	113	-	2-282-02	Электромонтажник по	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 260 т		подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-29-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 300 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.	123	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-30-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их	133	-	2-282-02	Электромонтажник по	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 320 т		подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-31-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 360 т	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.	147	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-32-01	Погрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подкатка транспортера или трейлера к месту погрузки и их	160	-	2-282-02	Электромонтажник по	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 400 т		подготовка. 2. Подготовка такелажных приспособлений (установка и оснастка полиспастов), необходимых при погрузке. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с одновременной выкладкой под ними шпальной клетки до уровня транспортера или трейлера и предварительной установкой домкратов. 4. Укладка рельсов под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора. 5. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора по рельсам, уложенным на шпальные клетки, на железнодорожные транспортеры или трейлеры при помощи тракторов, бульдозеров или автолебедок. 6. Выверка положения трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора на транспортерах или трейлерах. 7. Снятие и уборка такелажных приспособлений. 8. Снятие и уборка железнодорожных рельсов. 9. Разборка шпальных клеток.				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-33-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 20 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	10	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-34-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 40 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	12	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-35-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 60 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	12	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-36-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 80 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	15	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-37-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 100 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	15	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-38-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 120 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	17	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-39-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 140 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	17	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-40-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 160 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	19,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-41-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 180 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	19,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-42-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 200 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	22	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-43-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 220 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	22	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-44-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 240 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	25,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-45-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 260 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	25,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-46-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 280 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	25,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-47-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 300 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	28,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-48-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 320 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	28,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-025-49-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 360 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	31,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-50-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов краном, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 400 т	1 шт. груза	1. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 2. Подача траверсы к месту выгрузки при помощи крана. 3. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора краном. 4. Откатка транспортера или трейлера. 5. Опускание оборудования и перемещение его к месту сборки. 6. Перемещение траверсы краном.	34,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-51-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 20 т	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2. Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3. Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).	24,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-52-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2.	27,5	-	2-282-02	Электромонтажник по	2

	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 40 т		Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3. Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-53-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2. Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3.	31	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 60 т		Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).			2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-54-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 80 т	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2. Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3. Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).	34	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-55-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2.	37,5	-	2-282-02	Электромонтажник по	2

	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 100 т		Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3. Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-56-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2. Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3.	40	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 120 т		Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).			2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-57-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 140 т	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2. Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3. Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).	44	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-58-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2.	47	-	2-282-02	Электромонтажник по	3

	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 160 т		Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3. Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-59-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2. Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3.	50	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 180 т		Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).			2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-60-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 200 т	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2. Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3. Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).	54	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-61-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2.	57	-	2-282-02	Электромонтажник по	3

	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 220 т		Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3. Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-62-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2. Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3.	60	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 240 т		Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).			2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-63-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 260 т	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2. Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3. Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).	63	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-64-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2.	66	-	2-282-02	Электромонтажник по	3

	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 280 т		Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3. Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-65-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2. Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3.	70	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 300 т		Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).			2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Н-39-11-025-66-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 320 т	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2. Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3. Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).	73	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-67-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2.	80	-	2-282-02	Электромонтажник по	3

	синхронных компенсаторов трактором, масса трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 360 т		Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3. Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).				распределительным устройствам 2 разр.	
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-025-68-01	Выгрузка трансформаторов, баков выключателей или частей синхронных компенсаторов трактором, масса	1 шт. груза	1. Подготовка необходимых такелажных приспособлений. 2. Планировка площадки для устройства шпальных клеток. 3.	86	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора до: 400 т		Выкладка шпальных клеток с их креплением. 4. Срезка и снятие растяжек и других креплений с трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора. 5. Подъем трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора домкратами с предварительной установкой их. 6. Подводка под трансформатор, бак выключателя или часть синхронного компенсатора деревянных подкладок и железнодорожных рельсов. 7. Перемещение трансформатора, бака выключателя или части синхронного компенсатора с помощью тракторов, бульдозеров или автолебедок с железнодорожных транспортеров или трейлеров по рельсам, уложенным на шпальные клетки. 8. Уборка рельсов из-под оборудования и опускание его на шпальные клетки. 9. Уборка такелажных приспособлений. 10. Установка кареток (при выгрузке с одновременной установкой кареток).			2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-11-026 Закрепление оборудования на железнодорожной платформе, транспортёре или трейлере								
Н-39-11-026-01-01	Закрепление оборудования на железнодорожной платформе, масса груза: до 45 т	1 шт.	1. Заготовка и установка листа на транспортёре с креплением. 2. Раскатка и правка проволоки на расчалки. 3. Заготовка распорок (откосов). 4. Закрепление груза расчалки с запасовкой проволоки через рамы груза и транспортёра.	3,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-026-02-01	Закрепление оборудования на железнодорожной платформе, масса груза: до 80 т	1 шт.	1. Заготовка и установка листа на транспортёре с креплением. 2. Раскатка и правка проволоки на расчалки. 3. Заготовка распорок (откосов). 4. Закрепление груза расчалки с запасовкой проволоки через рамы груза и транспортёра.	5,9	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-026-03-01	Закрепление оборудования на железнодорожной платформе, масса груза: св. 80 т	1 шт.	1. Заготовка и установка листа на транспортёре с креплением. 2. Раскатка и правка проволоки на расчалки. 3. Заготовка распорок (откосов). 4. Закрепление груза расчалки с запасовкой проволоки через рамы груза и транспортёра.	7,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-026-04-01	Закрепление оборудования на железнодорожном транспорте, закрепление, масса груза до: 100 т	1 шт. груза	1. Заготовка и установка листа на транспорте с креплением. 2. Раскатка и правка проволоки на расчалки. 3. Заготовка распорок (откосов). 4. Закрепление груза расчалки с запасовкой проволоки через рамы груза и транспорта.	19,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-026-05-01	Закрепление оборудования на железнодорожном транспорте, закрепление, масса груза до: 140 т	1 шт. груза	1. Заготовка и установка листа на транспорте с креплением. 2. Раскатка и правка проволоки на расчалки. 3. Заготовка распорок (откосов). 4. Закрепление груза расчалки с запасовкой проволоки через рамы груза и транспорта.	25	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-026-06-01	Закрепление оборудования на железнодорожном транспорте, закрепление, масса груза до: 180 т	1 шт. груза	1. Заготовка и установка листа на транспорте с креплением. 2. Раскатка и правка проволоки на расчалки. 3. Заготовка распорок (откосов). 4. Закрепление груза расчалки с запасовкой проволоки через рамы груза и транспорта.	30,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-026-07-01	Закрепление оборудования на железнодорожном транспорте, закрепление, масса груза до: 220 т	1 шт. груза	1. Заготовка и установка листа на транспорте с креплением. 2. Раскатка и правка проволоки на расчалки. 3. Заготовка распорок (откосов). 4. Закрепление груза расчалки с запасовкой проволоки через рамы груза и транспорта.	36	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-11-026-08-01	Закрепление оборудования на железнодорожном транспорте, сварка, масса груза до: 100 т	1 шт. груза	1. Приварка распорок (откосов) на транспорте.	1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-11-026-09-01	Закрепление оборудования на железнодорожном транспорте, сварка, масса груза до: 140 т	1 шт. груза	1. Приварка распорок (откосов) на транспорте.	1,3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-026-10-01	Закрепление оборудования на железнодорожном транспорте, сварка, масса груза до: 180 т	1 шт. груза	1. Приварка распорок (откосов) на транспорте.	1,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-11-026-11-01	Закрепление оборудования на железнодорожном транспорте, сварка, масса груза до: 220 т	1 шт. груза	1. Приварка распорок (откосов) на транспорте.	1,9	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-39-11-026-12-01	Закрепление оборудования на трейлере грузоподъемностью: 160 т	1 шт. груза	1. Заготовка инвентарных растяжек для закрепления груза. 2. Закрепление груза на трейлере инвентарными растяжками.	7,2	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Н-39-11-026-13-01	Закрепление оборудования на трейлере грузоподъемностью: 200 т	1 шт. груза	1. Заготовка инвентарных растяжек для закрепления груза. 2. Закрепление груза на трейлере инвентарными растяжками. 3. Заготовка и установка инвентарных брусьев между трансформатором и лонжеронами трейлера.	13	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-026-14-01	Закрепление оборудования на трейлере грузоподъемностью: 320 т	1 шт. груза	1. Заготовка инвентарных растяжек для закрепления груза. 2. Закрепление груза на трейлере инвентарными растяжками. 3. Заготовка и установка инвентарных брусьев между трансформатором и лонжеронами трейлера.	14,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	2
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1
Таблица Н-39-11-027 Засыпка силикагелем фильтров систем охлаждения и воздухоосушителей трансформаторов								
Н-39-11-027-01-01	Засыпка силикагелем фильтров систем охлаждения и воздухоосушителей трансформаторов	100 кг	1. Наполнение ведра силикагелем вручную. 2. Отболчивание крышки фильтра. 3. Выемка защитной сетки. 4. Засыпка силикагеля в фильтр. 5. Установка защитной сетки. 6. Заболчивание крышки фильтра.	1,6	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-39-11-028 Испытание изоляторов под напряжением								
Н-39-11-028-01-01	Испытание изоляторов под напряжением, напряжение: 35 кВ	100 изоляторов	1. Установка изоляторов на основании испытательного стенда. 2. Подготовка проволоки и соединение изоляторов перемычками. 3. Испытание изоляторов под напряжением. 4. Снятие перемычек. 5. Снятие со стендов испытанных изоляторов и укладка их.	29	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-11-028-02-01	Испытание изоляторов под напряжением, напряжение: 110 кВ	100 изоляторов	1. Установка изоляторов на основании испытательного стенда. 2. Подготовка проволоки и соединение изоляторов перемычками. 3. Испытание изоляторов под напряжением. 4. Снятие перемычек. 5. Снятие со стенов испытанных изоляторов и укладка их.	63	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-39-11-029 Монтаж шинодержателей на опорных колонках								
Н-39-11-029-01-01	Монтаж шинодержателей на опорных колонках	1 шинодержатель	1. Зачистка и смазка шинодержателя. 2. Установка шинодержателя с креплением.	0,27	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Таблица Н-39-11-030 Монтаж высоковольтных предохранителей типа ПКТ-35								
Н-39-11-030-01-01	Монтаж высоковольтных предохранителей типа ПКТ-35	1 группу (3 фазы)	1. Установка и крепление контактов на изоляторы. 2. Установка патронов с плавкими вставками.	1,5	-	2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-39-12 Закрытые распределительные устройства (ЗРУ)								
Таблица Н-39-12-001 Монтаж разъединителей типа РВЗ1-35 при помощи такелажных приспособлений								
Н-39-12-001-01-01	Монтаж разъединителя типа РВЗ1-35 при помощи такелажных приспособлений	1 группа (3 фазы)	1. Установка, выверка и закрепление разъединителя. 2. Установка, выверка и закрепление привода на металлической конструкции. 3. Изготовление тяг для главных и заземляющих ножей. 4. Сборка и установка тяг. 5. Соединение тяг с приводом.	12,5	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-12-001-02-01	Сварка при монтаже разъединителя типа РВЗ1-35 при помощи такелажных приспособлений	1 группа (3 фазы)	1. Приварка тяг.	1,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-12-002 Сборка и установка монтажных блоков из трансформаторов тока типов ТВДМ-110 и ТВ-110 для маслонаполненных вводов								
Н-39-12-002-01-01	Сборка и установка монтажных блоков из трансформаторов тока типа ТВТ-110 для маслонаполненных вводов	1 группа (3 фазы, по 2 трансформатора тока в фазе)	1. Установка кожухов трансформаторов тока на металлические конструкции с креплением их болтами. 2. Проверка изоляции трансформаторов тока и подготовка их к сушке. 3. Сборка монтажных блоков из трансформаторов тока с установкой шпилек, изоляционных и металлических плит и закрепление их болтами. 4. Установка монтажных блоков в кожух.	14,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-39-12-003 Сборка монтажных блоков из трансформаторов тока типов ТВДМ-110 и ТВ-110 для маслонаполненных вводов								
Н-39-12-003-01-01	Сборка монтажных блоков из трансформаторов тока типов ТВДМ-110 и ТВ-110 для маслонаполненных вводов	1 блок (3 трансформатора)	1. Проверка изоляции трансформаторов тока и подготовка их к сушке. 2. Изготовление бумажных прокладок. 3. Установка трансформаторов тока в кожух с расклиниванием. 4. Установка крышки на кожух.	4	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-12-003-02-01	Установка монтажных блоков из трансформаторов тока типов ТВДМ-110 и ТВ-110 для маслонаполненных вводов	1 группа (3 фазы)	1. Установка блоков трансформаторов тока на проходные плиты и крепление их болтами.	10,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Таблица Н-39-12-004 Монтаж маслонаполненных горизонтальных и вертикальных вводов								
Н-39-12-004-01-01	Монтаж маслонаполненных вертикальных вводов, напряжение вводов: 110 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Подъем и установка вводов. 2. Выверка и крепление вводов.	18	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-12-004-02-01	Монтаж маслонаполненных горизонтальных вводов, напряжение вводов: 35 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Подъем и установка вводов. 2. Выверка и крепление вводов. 3. Разборка транспортной конструкции вводов. 4. Изготовление и установка кронштейнов под расширительные бачки. 5. Установка, выверка и крепление расширительных бачков. 6. Соединение бачков с вводами маслопроводом.	8,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-12-004-03-01	Монтаж маслонаполненных горизонтальных вводов, напряжение вводов: 110 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Подъем и установка вводов. 2. Выверка и крепление вводов. 3. Разборка транспортной конструкции вводов. 4. Изготовление и установка кронштейнов под расширительные бачки. 5. Установка, выверка и крепление расширительных бачков. 6. Соединение бачков с вводами маслопроводом.	22,5	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-12-004-04-01	Монтаж маслонаполненных горизонтальных вводов, напряжение вводов: 220 кВ	1 группа (3 фазы)	1. Подъем и установка вводов. 2. Выверка и крепление вводов. 3. Разборка транспортной конструкции вводов. 4. Изготовление и установка кронштейнов под расширительные бачки. 5. Установка, выверка и крепление расширительных бачков. 6. Соединение бачков с вводами маслопроводом.	100	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Таблица Н-39-12-005 Изготовление и монтаж гибких сборных шин и шинных мостов закрытых распределительных устройств напряжением 110-220 кВ

Н-39-12-005-01-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин закрытых распределительных устройств напряжением: 110 кВ, марка и сечение проводов АСО-500	1 пролет (3 фазы)	1. Установка барабана с проводом на раскаточный станок. 2. Заготовка проводов сборных шин и шинных мостов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Установка и закрепление опорных изоляторов с шинодержателями. 4. Сборка подвесных изоляторов и сцепной арматуры в гирлянды. 5. Установка и опрессование натяжных зажимов. 6. Разметка мест установки спусков. 7. Установка и опрессование ответвительных зажимов с протягиванием по проводам. 8. Присоединение проводов с натяжными зажимами к гирляндам изоляторов. 9. Подъем концов проводов с натяжными гирляндами изоляторов и закрепление их с одной стороны. 10. Перетаскивание проводов через препятствия. 11. Натягивание проводов, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов и спуск проводов на землю. 12. Резка (рубка) лишних концов проводов, установка и опрессование натяжных зажимов на вторых концах проводов. 13. Присоединение вторых концов проводов с натяжными зажимами	160	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

1231

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			к собранным гирляндам изоляторов. 14. Подъем и закрепление вторых концов проводов.					

Н-39-12-005-02-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин закрытых распределительных устройств напряжением: 110 кВ, марка и сечение проводов 2АСО-300	1 пролет (3 фазы)	1. Установка барабана с проводом на раскаточный станок. 2. Заготовка проводов сборных шин и шинных мостов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Установка и закрепление опорных изоляторов с шинодержателями. 4. Сборка подвесных изоляторов и цепной арматуры в гирлянды. 5. Установка и опрессование натяжных зажимов. 6. Разметка мест установки спусков. 7. Установка и опрессование ответвительных зажимов с протягиванием по проводам. 8. Присоединение проводов с натяжными зажимами к гирляндам изоляторов. 9. Подъем концов проводов с натяжными гирляндами изоляторов и закрепление их с одной стороны. 10. Перетаскивание проводов через препятствия. 11. Натягивание проводов, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов и спуск проводов на землю. 12. Резка (рубка) лишних концов проводов, установка и опрессование натяжных зажимов на вторых концах проводов. 13. Присоединение вторых концов проводов с натяжными зажимами к собранным гирляндам изоляторов. 14. Подъем и	130	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

1233

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			закрепление вторых концов проводов.					

Н-39-12-005-03-01	Изготовление и монтаж гибких сборных шин закрытых распределительных устройств напряжением: 220 кВ, марка и сечение проводов АСО-400	1 пролет (3 фазы)	1. Установка барабана с проводом на раскаточный станок. 2. Заготовка проводов сборных шин и шинных мостов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Установка и закрепление опорных изоляторов с шинодержателями. 4. Сборка подвесных изоляторов и цепной арматуры в гирлянды. 5. Установка и опрессование натяжных зажимов. 6. Разметка мест установки спусков. 7. Установка и опрессование ответвительных зажимов с протягиванием по проводам. 8. Присоединение проводов с натяжными зажимами к гирляндам изоляторов. 9. Подъем концов проводов с натяжными гирляндами изоляторов и закрепление их с одной стороны. 10. Перетаскивание проводов через препятствия. 11. Натягивание проводов, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов и спуск проводов на землю. 12. Резка (рубка) лишних концов проводов, установка и опрессование натяжных зажимов на вторых концах проводов. 13. Присоединение вторых концов проводов с натяжными зажимами к собранным гирляндам изоляторов. 14. Подъем и	56	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

1235

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			закрепление вторых концов проводов.					

Н-39-12-005-04-01	Изготовление и монтаж шинных мостов закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ, марка и сечение проводов АСО-300	1 пролет (3 фазы)	1. Установка барабана с проводом на раскаточный станок. 2. Заготовка проводов сборных шин и шинных мостов с раскаткой, установкой бандажей и резкой (рубкой). 3. Установка и закрепление опорных изоляторов с шинодержателями. 4. Сборка подвесных изоляторов и цепной арматуры в гирлянды. 5. Установка и опрессование натяжных зажимов. 6. Разметка мест установки спусков. 7. Установка и опрессование ответвительных зажимов с протягиванием по проводам. 8. Присоединение проводов с натяжными зажимами к гирляндам изоляторов. 9. Подъем концов проводов с натяжными гирляндами изоляторов и закрепление их с одной стороны. 10. Перетаскивание проводов через препятствия. 11. Натягивание проводов, регулирование стрелы провеса, отметка мест установки натяжных зажимов на вторых концах проводов и спуск проводов на землю. 12. Резка (рубка) лишних концов проводов, установка и опрессование натяжных зажимов на вторых концах проводов. 13. Присоединение вторых концов проводов с натяжными зажимами к собранным гирляндам изоляторов. 14. Подъем и	20	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
						2-282-06	Электромонтажник по распределительным устройствам 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			закрепление вторых концов проводов.					
Таблица Н-39-12-006 Ошиновка аппаратов ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами 85/5								
Н-39-12-006-01-01	Изготовление и монтаж ошиновки аппаратов ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами 85/5	1 пролет (3 фазы)	1. Замер расстояний между аппаратами с изготовлением шаблонов из проволоки. 2. Изготовление ответвительных шин для присоединения к аппаратам. 3. Рихтовка, изгибание по шаблону и правка после изгиба алюминиевых труб. 4. Примерка труб после изгиба по месту. 5. Зачистка контактных поверхностей шин после сварки. 6. Резка алюминиевых труб по размеру. 7. Изготовление вкладышей из отрезков алюминиевых труб. 8. Забивка вкладышей в места стыковки труб. 9. Установка ошиновки на аппараты. 10. Крепление болтами ответвительных шин к контактным выводам аппаратов.	29	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-05	Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разр.	1
Н-39-12-006-02-01	Сварка ошиновки аппаратов ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами 85/5	1 пролет (3 фазы)	1. Сварка переходной конструкции из отрезков плоских алюминиевых шин и компенсаторов. 2. Приварка ответвительных шин и компенсаторов к трубам.	4,1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-39-12-007 Установка проходных плит для маслonaполненных вводов								
Н-39-12-007-01-01	Установка проходных плит для маслonaполненных вводов	1 плита	1. Установка проходной плиты. 2. Выверка и крепление проходной плиты.	4,2	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Таблица Н-39-12-008 Монтаж перегородок ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ								
Н-39-12-008-01-01	Монтаж перегородок ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ: монтаж металлических конструкций	1 т	1. Забивка упоров для крепления металлических конструкций. 2. Разметка и резка профильной стали на детали по размеру. 3. Сборка каркаса перегородки из деталей с выверкой конструкций.	47	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	2
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-12-008-02-01	Монтаж перегородок ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ: сварка узлов каркаса перегородки	1 т	1. Приварка пластин для крепления металлических конструкций. 2. Сварка узлов каркаса перегородки.	6,4	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-39-12-008-03-01	Монтаж перегородок ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ: окрашивание каркаса перегородки	1 т	1. Окрашивание каркаса перегородки.	4,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-12-008-04-01	Монтаж перегородок ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ: обшивка перегородки асбестоцементными плитами	1 м2	1. Разметка и резка крепежных деталей. 2. Сверление отверстий в крепежных деталях. 3. Сборка и установка крепежных деталей по каркасу перегородки. 4. Разметка и резка асбестоцементных плит. 5. Установка болтов для крепления продольной перегородки и асбестоцементных плит. 6. Установка и крепление асбестоцементных плит на металлической конструкции каркаса.	0,61	-	2-282-02	Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разр.	1
						2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-12-008-05-01	Монтаж перегородок ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ: сварка крепежных деталей асбестоцементных плит	1 м2	1. Приварка болтов для крепления асбестоцементных плит.	0,21	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-39-12-008-06-01	Монтаж перегородок ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ: окрашивание крепежных деталей асбестоцементных плит	1 м2	1. Окрашивание крепежных деталей.	0,05	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
Н-39-12-008-07-01	Монтаж перегородок ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ: заготовка плит из ацеида	1 м2	1. Разметка и резка плит из ацеида на станках. 2. Вырезка выемок. 3. Разметка и сверловка отверстий электросверлилкой в металлических конструкциях ячейки и плитах из ацеида.	0,46	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-39-12-008-08-01	Монтаж перегородок ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ: обшивка каркасов ячеек плитами из ацеида	1 м2	1. Установка и крепление плит из ацеида в ячейке.	1,8	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1
						2-282-04	Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разр.	1
Н-39-12-008-09-01	Монтаж перегородок ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ: сварка плит из ацеида	1 м2	1. Приварка уголков к металлическим конструкциям ячейки.	0,07	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-39-12-008-10-01	Монтаж перегородок ячеек закрытых распределительных устройств напряжением 110 кВ: окрашивание плит из ацеида	1 м2	1. Окрашивание плит из ацеида в обшивке ячейки.	0,13	-	2-282-03	Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 39.1

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-39

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При подготовительно-заключительных работах при сушке	Н-39-01-008 (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62), Н-39-01-009 (02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48), Н-39-01-010 (02, 04, 06, 08, 10)	1,5
2	При монтаже выключателей типа ВМТ-110Б, поступающих на монтажную площадку в разобранном виде	Н-39-02-004-01	1,5
3	При поставке выключателей типа У-110 с баками на общей раме	Н-39-02-006-05	0,93
4	При монтаже разъединителей на вертикально расположенных опорных металлоконструкциях	Н-39-03-002 (01-60)	1,18
5	При монтаже опорных изоляторов на вертикально расположенных опорных металлоконструкциях	Н-39-06-001 (01-04)	1,18
6	При заготовке проводов на монтажно-заготовительных участках Н. вр. на монтаж гибких сборных шин и шинных мостов	Н-39-09-001 (01-46), Н-39-09-002 (01-66), Н-39-09-003 (01-57), Н-39-09-004 (01-72)	0,85
7	При монтаже гибких сборных шин и шинных мостов при помощи трактора	Н-39-09-001 (01-46), Н-39-09-002 (01-66), Н-39-09-003 (01-57), Н-39-09-004 (01-72)	0,9
8	При опрессовании зажимов при помощи ручного пресса	Н-39-09-006 (01-27)	1,4
9	При установке стационарных аппаратов с разметкой мест установки, установкой фундаментных болтов, заливкой их цементным раствором, выверкой и закреплением	Н-39-11-011-01, Н-39-11-011-04, Н-39-11-011-06, Н-39-11-011 (08-11)	1,35

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
10	При демонтаже аппаратов, кроме установок «Сухолей» и «Иней»	Н-39-11-011-01, Н-39-11-011 (08-11)	0,5
11	При разборке временных трубопроводов	Н-39-11-013 (01-04)	0,35
12	При перемещении грузов с помощью трактора	Н-39-11-018 (01-04)	0,6
13	При повороте оборудования с использованием специальных порталов или поворотных кругов	Н-39-11-022 (01-04)	0,6
14	При закатке трансформаторов на фундамент с помощью электрических лебедок	Н-39-11-024 (01-02)	2,25
15	При установке трансформаторов на повышенный фундамент с помощью:		
15.1	трактора	Н-39-11-024 (01-02)	2
15.2	электрической лебедки		4,5
16	При погрузке с применением тракторов на сани	Н-39-11-025 (17-32)	0,9
17	При погрузке краном с применением траверсы	Н-39-11-025 (01-16)	1,5
18	При выгрузке с применением тракторов с металлических листов или саней	Н-39-11-025 (51-68)	0,55
19	При выгрузке краном с применением траверсы	Н-39-11-025 (33-51)	1,55
20	При выгрузке с применением тракторов на две шпальные клетки	Н-39-11-025 (51-68)	1,4
21	При отсутствии операции по заготовке и установке листа на транспортер	Н-39-11-026 (04-11)	0,8
22	При монтаже горизонтальных вводов при помощи крана	Н-39-12-004 (02-03)	0,9