


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

СБОРНИК 63.

**МОНТАЖ ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В
ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ**

I. Техническая часть

1.63.1. Сборник содержит нормы на монтаж электрооборудования и кабельных сетей напряжением до 10 кВ в подземных условиях.

1.63.2. Нормами, за исключением особо оговоренных случаев, учтено время, затрачиваемое на осмотр и подготовку рабочего места в начале смены и приведение его в порядок в конце смены; получение материалов из кладовых; получение и подноску к месту работ инструментов и мелких приспособлений со сдачей их после окончания работ; переходы в пределах рабочей зоны; заправку и точку инструментов в процессе работы; содержание в порядке приспособлений и машин, включая крепежный ремонт; получение заданий и сдачу выполненных работ мастеру или начальнику участка; технический осмотр электрооборудования, доставленного к месту монтажа; очистку и проверку фундаментов; установку болтов под бетонирование; установку и уборку домкратов и клиньев; перестановку стремянок; подготовку электрооборудования к сдаче под наладку или к включению по окончании монтажа; перемещение электрооборудования в пределах рабочего места до 50 м по горизонтали и до 2 м по вертикали. Нормы рассчитаны на выполнение работ вручную с применением ручных подъемных приспособлений (талей, лебедок, домкратов).

1.63.3. Пробивка или сверление гнезд и отверстий в бетонных основаниях предусмотрены электрифицированным и пневматическим инструментом. При выполнении работ вручную нормы на сверление или на пробивку умножаются на коэффициент 2.

1.63.4. Нормами не предусмотрены и учитываются отдельно:

доставка электрооборудования по горным выработкам к месту монтажа и его разгрузка;
пробивка и заделка отверстий в шахтной крепи (кроме случаев, оговоренных в таблицах);
приготовление раствора, заливка раствором фундаментных плит и анкерных болтов;
исправление дефектов электрооборудования, происшедших при его доставке и хранении или допущенных по вине завода-изготовителя;

установка и перестановка такелажных приспособлений и механизмов; подвеска талей, полиспастов, блоков, установка лебедок, устройство якорей и опор для укрепления лебедок и блоков;

изготовление болтов, клиньев, подкладок и прокладок;

обкатка для приработки трущихся частей, испытание машин под нагрузкой.

1.63.5. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и техническими условиями на производство и приемку электромонтажных работ.

1.63.6. Нормами на монтаж электрооборудования в подземных условиях учитываются нормальные условия работы - наличие незначительного капежа и небольшого количества воды под ногами. При значительном притоке воды и капеже к нормам применяются следующие коэффициенты:

при вертикальных выработках (стволы) и притоке воды от 06 до 13 м³/ч - 1,11;

при вертикальных выработках (стволы) и притоке воды от 13 до 20 м³/ч - 1,25;

при вертикальных выработках (стволы) и притоке воды св. 20 м³/ч - 1,33;

при горизонтальных и наклонных горных выработках и капеже прерывающимися струями, падающими на рабочего - 1,11;

при горизонтальных и наклонных горных выработках и сильном капеже непрерывающимися струями, падающими на рабочего - 1,25;

при горизонтальных и наклонных горных выработках и выделении воды из почвы - 1,11.

Приток воды в стволе, учитываемый коэффициентами, исчисляется как разница между величиной общего притока воды по стволу и величиной притока, улавливаемого специальными средствами, установленными выше рабочего места.

1.63.7. Нормами предусмотрено соблюдение следующих условий:

фундаменты и опорные конструкции полностью готовы к началу монтажа электрооборудования и соответствовать техническим условиям;

электрооборудование, подлежащее монтажу, опущено в шахту и доставлено к месту монтажа в исправном состоянии;

место, отведенное для монтажа, подготовлено в соответствии с проектом организации работ;

выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной охраны, установленных для монтажных и горнопроходческих работ.

1.63.8. Количественный и квалификационный состав технологических бригад и звеньев определяется на основе проектов производства работ и технологических карт с учетом выполняемых объемов работ и соотношений рабочих по разрядам, принятых в составах звеньев к каждой таблице.

1.63.9. При производстве электромонтажных работ в особых условиях, снижающих производительность труда (одновременное выполнение горно-проходческих или строительных работ с электромонтажными, работы, выполняемые в стесненном положении, необычном для данного вида работ и т.п.), нормы сборника допускается повышать до 15%.

Наличие особых условий и величина применяемого коэффициента оформляются в каждом отдельном случае соответствующим актом, утвержденным начальником или главным инженером предприятия (стройки).

1.63.10. При нормировании работ по демонтажу электрооборудования нормы сборника умножаются на следующие коэффициенты:

при демонтаже электрооборудования в сборе $K = 0,4$;

при демонтаже электрооборудования отдельными узлами $K = 0,5$.

1.63.11. Монтаж электрооборудования, не охваченного нормами данного сборника, но сходного по типу, конструкции и сложности монтажа, разрешается в отдельных случаях нормировать по приведенным в сборнике нормам с применением коэффициентов в зависимости от величины коэффициента изменения массы электрооборудования:

при коэффициенте изменения массы электрооборудования 0,5 $K=0,75$;

при коэффициенте изменения массы электрооборудования 0,51-0,6 $K=0,8$;

при коэффициенте изменения массы электрооборудования 0,61-0,7 $K=0,85$;

при коэффициенте изменения массы электрооборудования 0,71-0,8 $K=0,9$;

при коэффициенте изменения массы электрооборудования 0,81-0,9 $K=0,95$;

при коэффициенте изменения массы электрооборудования 0,91-1,1 $K=1,0$;

при коэффициенте изменения массы электрооборудования 1,11-1,2 $K=1,1$;

при коэффициенте изменения массы электрооборудования 1,21-1,3 $K=1,15$;

при коэффициенте изменения массы электрооборудования 1,31-1,4 $K=1,2$;

Указанные коэффициенты не применяются при разности в массе электрооборудования, превышающей 50%.

1.63.12. Приведенные в сборнике пределы числовых значений показателей (длины, сечения, диаметра, массы и т.д.), в которых указано «до», понимается как включительно.

1.63.13. Работы, производимые при монтаже шахтного оборудования в подземных условиях и не предусмотренные настоящим сборником, разрешается нормировать по соответствующим сборникам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы с применением к нормам коэффициента 1,1.

1.63.14. При работах по демонтажу кабеля, пригодного для повторного использования, нормы Н-63-07-002; Н-63-07-006; Н-63-07-007; Н-63-07-010 применяются без изменений, так как снятие кабеля производится без повреждений и со сматыванием в бухты.

1.63.15. Нормы Н-63-06-001 ÷ Н-63-06-007, Н-63-07-001, Н-63-07-006 ÷ Н-63-07-012 предусматривают производство работ в выработках высотой в проходке до 2,5 м.

Для выработок высотой 2,51 - 3,5 м нормы указанных таблиц умножается на коэффициент 1,11.

1.63.16. Для выработок высотой св. 3,5 м нормы Н-63-05-006, Н-63-06-001, Н-63-06-002, Н-63-06-003, Н-63-06-004, Н-63-06-005, Н-63-06-006, Н-63-06-007, Н-63-07-001, Н-63-07-006, Н-63-07-007, Н-63-07-010, Н-63-07-011, Н-63-07-012 умножать на 1,18.

1.63.17. При монтаже электрооборудования без ревизии к нормам соответствующих таблиц применяется коэффициент 0,8.

1.63.18. Нормами раздела Н-63-01 «Монтаж распределительной и пускорегулирующей аппаратуры» предусмотрен монтаж отдельных или собранных в блоки аппаратов распределительной и пускорегулирующей аппаратуры.

1.63.19. Монтаж электроаппаратуры производится на установленных конструкциях.

1.63.20. Аппараты и приборы надежно укрепляются на опорных конструкциях или фундаментах и выверяются.

1.63.21. Контакты в электрических аппаратах зачищены и отрегулированы согласно указаниям заводских инструкций.

1.63.22. Нормами таблицы Н-63-01-001 учтено крепление конструкций в четырех точках.

1.63.23. На каждое крепление более или менее четырех точек нормы на установку конструкций увеличивается или уменьшается по Н-63-01-001-73, а нормы на пробивку гнезд и сварку принимается пропорционально числу точек крепления.

1.63.24. Нормы таблиц с Н-63-01-002 по Н-63-01-003 предусматривают, что ячейки прибывают с завода полностью укомплектованными и отрегулированными.

Перед спуском распределительных устройств в шахту производят наружный осмотр, проверку комплектности и сопротивления изоляции токоведущих частей высокого напряжения и сопротивления цепей вторичной коммутации относительно корпуса.

Доставленные к месту монтажа ячейки устанавливаются и крепятся на установленных конструкциях. Выключатель ячейки транспортируется внутри ячейки. Перемещение тяжеловесных ячеек (ЯВ-6400) к фундаменту в камере производят лебедкой, а установка их - талиями и ручными приспособлениями. Закончив установку ячеек, приступают к регулированию аппаратуры, сцепления и приводов, сигнально-блокировочных устройств и взаимодействия узлов механической блокировки.

После этого разделяют кабель и присоединяют ячейки к сети с закреплением кабеля зажимами: резиновыми или свинцовыми вкладышами. Потом соединяют ячейки между собой путем сболчивания фланцев.

1.63.25. Техническая характеристика высоковольтных взрывобезопасных распределительных устройств приведена в таблице 1 приложения 63.1.

1.63.26. Техническая характеристика распределительного устройства РВНО-6 для норм таблицы Н-63-01-004 приведена в таблице 2 приложения 63.1.

1.63.27. Нормы таблицы Н-63-01-005 предусматривают перед спуском в шахту трансформатора тщательный наружный осмотр его. Установку трансформатора производят на направляющие, для которых в бетонном основании пробивают борозды. С помощью ручной тали трансформатор устанавливают на направляющие в проектное положение и выверяют его по осям и уровню.

По окончании установки и выверки трансформатора вскрывают кабельные муфты, проверяют состояние клемм и присоединяют трансформатор к сети.

1.63.28. Техническая характеристика шахтных силовых трансформаторов приведена в таблице 3 приложения 63.1.

1.63.29. Нормами таблицы Н-63-01-006 предусматривается перед спуском подстанции в шахту проверка работы приводов разъединителя ВН и электрической блокировки.

После спуска подстанции в шахту наружный осмотр повторяется.

Подстанция устанавливается на свежей струе с защитой ее от повреждений и сырости.

После установки подстанцию соединяют с распределительным пунктом участка кабелем (максимально допустимое сечение кабеля 3 х 70 мм²), а затем заземляют. Главное заземление подсоединяют к болту заземления в коробке выводов.

Местное заземление подстанции производят через шпильку на кожухе.

Дополнительное заземление выводят через оболочку РУНН с помощью кабельной муфты на расстояние не менее 5 м от главного заземления.

1.63.30. Техническая характеристика взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции приведена в таблице 4 приложения 63.1.

1.63.31. Нормами таблицы Н-63-01-007 предусматривается проверка работы приборов и механической блокировки, очистка и регулировка контактов, смазка подвижных частей механизмов. Проверив схему соединения и состояние изоляции, устанавливают крышку на место. После этого пускатель устанавливают на готовое основание и крепят к нему болтами. Вскрывают кабельную муфту, вводят кабель, закрепляют его в горловине с установкой уплотнений.

1.63.32. Техническая характеристика ручных пускателей приведена в таблице 5 приложения 63.1.

1.63.33. Техническая характеристика одиночных барабанных пускателей ПБГ-380 для норм таблицы Н-63-01-008 приведена в таблице 6 приложения 63.1.

1.63.34. Норма таблицы Н-63-01-009 предусматривает подвешивание и крепление пускателя к ранее установленным конструкциям. После закрепления пускателя предусмотрены ревизия аппарата, ввод кабеля через муфту в вводное устройство, уплотнение его, присоединение жил кабеля к клеммам и подключение пускателя в распределительном пункте.

1.63.35. Техническая характеристика пускателей моторного привода ПМП-3 приведена в таблице 7 приложения 63.1.

1.63.36. Нормы таблицы Н-63-01-010 предусматривают доставку и установку пускателя на основание, изучение его электрической схемы и проверку работоспособности.

При этом обращают особое внимание на соответствие электрооборудования условиям окружающей среды, на правильность выбора пускателя к соответствующему электродвигателю и тщательно проверяют затяжку всех винтовых соединений, особенно присоединение всех токоведущих частей в пускателе и болтовых соединений, обеспечивающих взрывобезопасность. Затем разделяют концы кабеля, вводят его через муфту в вводное устройство, присоединяют жилы к клеммам и закрывают коробку вводного устройства.

1.63.37. Техническая характеристика взрывобезопасных автоматических фидерных выключателей и магнитных пускателей приведена в таблице 8 приложения 63.1.

1.63.38. Нормы таблицы Н-63-01-011 предусматривают очистку от заводской смазки, следов коррозии и грязи, проверку целостности их корпусов и подтягивание всех крепежных деталей.

Кнопки открытого исполнения устанавливают на панелях пультов и щитов, а кнопки во взрывобезопасном исполнении - на стенах, металлоконструкциях и специальных стойках. При монтаже кнопок во взрывобезопасном исполнении снимают вводную муфту и надевают ее на кабель; жилы кабеля присоединяют к проходным зажимам, а кабель уплотняют резиновым кольцом и нажимным штуцером. Диаметр резинового кольца выбирают в зависимости от наружного диаметра присоединяемого кабеля (для подгонки резиновое кольцо имеет надрезы). Затем присоединяют вводную муфту и проверяют взрывобезопасные зазоры.

1.63.39. Нормами таблицы Н-63-01-012 предусматривается тщательный осмотр и проверка комплектности.

При монтаже панели предусмотрена установка коробчатых оснований, поставляемых заводами к каждой панели. Коробчатые основания крепят к полу анкерными болтами; если панели

устанавливают на общем основании, то коробчатые основания крепят к опорной раме после ее выверки, а панели - к основаниям. Установку панелей производят, начиная с крайней или средней панели, в соответствии с маркировкой панелей и чертежами.

После установки и выверки по отвесу панели скрепляют болтами и заземляют.

1.63.40. Техническая характеристика воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов для норм таблицы Н-63-01-013 приведена в таблице 9 приложения 63.1.

1.63.41. Нормы таблицы Н-63-01-014 предусматривают перед установкой командоаппаратов очистку от следов коррозии, грязи, заводской смазки, проверку целостности их корпусов и подтягивание всех крепежных деталей.

Командоаппараты монтируют на пультах управления, кронштейнах и других конструкциях, к которым их крепят болтами или после пробивки гнезд в бетонном основании штырями. Располагают их так, чтобы перемещение рукояток и рычагов управления по возможности соответствовало направлению движения управляемого механизма.

После установки, выверки и крепления аппарата на конструкции или на бетонном основании производят разделку, прозвонку жил кабеля и присоединение концов к клеммам.

Провода или кабели к командоаппарату прокладывают в трубе через отверстия в задней плите или нижней стенке корпуса.

1.63.42. Нормы таблицы Н-63-01-015 предусматривают монтаж проводок вторичных цепей, начиная с подготовки трассы для прокладки кабелей. Отверстия и гнезда для опор сверлят электросверлами. Устанавливают детали крепления.

Подготовку жил кабелей к присоединению производят после разделки концов кабеля. Маркируют жилы с обеих сторон временными бирками.

Поиск одноименных жил при маркировке осуществляют прозвонкой.

Жилы кабелей разводят и изгибают так, чтобы они подходили к рядам зажимов, приборам, реле и аппаратам в виде организованного правильного потока.

Затем жилу примеривают к наборному зажиму аппарата и отрезают на расстоянии 5 - 30 мм от центра зажимного винта в сторону свободной части кабеля.

Жилы кабеля очищают от изоляции и концы жил изгибают в кольцо диаметром, равным диаметру зажимного винта. Перед присоединением к зажимам и вторичным аппаратам на жилы кабелей надевают и закрепляют постоянные маркировочные бирки, предварительно промаркированные в соответствии с монтажной схемой.

1.63.43. Нормами раздела Н-63-02 «Монтаж оборудования сигнализации и защиты» предусмотрены:

монтаж автоматических аппаратов, приборов и оборудования сигнализации и защиты после осмотра, вскрытия их, проверки схемы соединения, а также закрытие аппаратов и приборов после осмотра и проверки;

разделка концов кабеля, ввод их в аппаратуру и присоединение к клеммам;

прозвонка жил кабеля и навеска бирок;

пробивка или сверление гнезд в основаниях;

заземление аппаратуры и оборудования.

1.63.44. Нормы таблицы Н-63-02-001 предусматривают перед началом монтажа внешний осмотр аппаратуры.

Шахтные световые табло и приборы звуковой сигнализации (гудки, звонки, сирены) устанавливают на стены или металлоконструкции.

При присоединении отмеривают и прокладывают кабель в пределах щита или конструкции. Разделяют концы кабеля, вводят в аппарат и закрепляют в муфте.

Жилы прозванивают и навешивают на них бирки с надписями.

1.63.45. Нормы таблицы Н-63-02-002 предусматривают монтаж блоков управления на щите или металлической конструкции. Через кабельные вводы пропускают кабель и подсоединяют его к соответствующим зажимам, затем заземляют оболочки брони кабеля и корпуса блока управления через местную заземляющую сеть.

1.63.46. Нормами таблицы Н-63-02-003 предусмотрен монтаж и крепление реле по готовым отверстиям на металлическом или бетонном основании.

Аппараты к сети и к магнитному пускателю подсоединяют с помощью гибких шахтных кабелей. Разделанный кабель вводят в корпус, присоединяют к клеммам и закрепляют в муфте с одновременной установкой уплотнений, затем устройства надежно заземляют при помощи болта заземления. Запрещается присоединять корпус реле утечки к добавочному заземлению.

1.63.47. Техническая характеристика реле приведена в таблице 10 приложения 63.1.

1.63.48. Техническая характеристика аппаратов управления для норм таблицы Н-63-02-004 приведена в таблице 11 Приложения 63.1.

1.63.49. Норма таблицы Н-63-02-005 предусматривает установку аппарата сигнализации на распределительном пункте в месте, удобном для наблюдения за приборами.

Боковыми ушками аппарат подвешивают в вертикальное положение на четырех болтах.

Одну из жил кабеля подсоединяют к заземляющим шпилькам аппаратов. Корпуса аппаратов заземляют.

После окончания монтажа аппаратов в шахте проверяют схемы их подсоединения и опробование под напряжением.

1.63.50. Техническая характеристика термokatалитического аппарата АМТ-2 приведена в таблице 12 приложения 63.1.

1.63.51. Нормы таблицы Н-63-02-006 предусматривают проверку на поверхности всех аппаратов, входящих в комплект устройства перевода стрелок.

При присоединении аппарата задания маршрута АЗМ-2 к питающей сети постоянного тока обращают особое внимание на полярность подключаемого источника питания.

Место для установки аппаратуры ЧУС-3 в шахте выбирают с таким расчетом, чтобы исключить возможность повреждений ее при сходе подвижного состава с рельсового пути.

Аппарат задания маршрута АЗМ-2 крепят в кабине машиниста.

Блок приемника сигналов БПС-14 подвешивают на стенке выработки.

При монтаже антенны рамочной АР-1 производят заливку камеры вводов битуминозной кабельной массой. Антенну приемную рамочную АР-1 устанавливают между шпалами в балласте на глубине не более 50 мм от уровня шпал по оси пути.

Сверху антенну рамочную закрывают отрезком доски или листом резины.

Антенну генераторную рамочную АР-1 крепят болтом и подвешивают на кронштейне к раме электровоза по его оси с таким расчетом, чтобы расстояние от металлической массы сверху до плоскости антенны рамочной было не менее 100 мм.

Сигнальные указатели крепят болтом с помощью специального установочного кронштейна.

Пускатель ППВ-2 устанавливают в нише у стрелочного перевода.

1.63.52. Техническая характеристика электрооборудования и аппаратуры автоматических стрелочных переводов ЧУС-3 приведена в таблице 13 приложения 63.1.

1.63.53. Техническая характеристика электрооборудования и аппаратуры автоматических стрелочных переводов НЭРПА для норм таблицы Н-63-02-007 приведена в таблице 14 приложения 63.1.

1.63.54. Техническая характеристика кабельных ящиков для норм таблицы Н-63-02-010 приведена в таблице 15 приложения 63.1.

1.63.55. Нормы таблицы Н-63-02-011 предусматривают снятие крышки с ранее установленного на стене выработки кабельного ящика, разделку концов кабеля и проверку состояния изоляции путем прозвонки кабеля мегомметром. Места заводки кабеля тщательно заделывают полихлорвиниловой лентой и покрывают лаком. После снятия борно вводят кабель в кабельный ящик и закрепляют его в муфте. Каждую жилу кабеля прозванивают отдельно и навешивают на них бирки из полихлорвиниловой трубки. Разделанные жилы кабеля проводят и присоединяют к клеммам.

1.63.56. Нормы таблицы Н-63-02-014 предусматривают опускание аппаратуры в шахту в клетки. За один раз опускается одна колонка и один блок питания. Аппараты при ревизии располагаются друг от друга на расстоянии не более 2 м. Блоки питания от колонок стволовой сигнализации размещаются на расстоянии 1,5 - 2 м. При заземлении каждый аппарат стволовой сигнализации присоединяется к заземляющей магистрали отдельной перемычкой.

1.63.57. Техническая характеристика аппаратуры шахтной стволовой сигнализации типа АШС-1 приведена в таблице 16 приложения 63.1.

1.63.58. Техническая характеристика кабель-тросового выключателя КТВ-2 для норм таблицы Н-63-02-016 приведена в таблице 17 приложения 63.1.

1.63.59. Нормами раздела Н-63-03 «Монтаж рудничных электродвигателей и агрегатов» предусмотрены:

1. Работы по монтажу синхронных и асинхронных электродвигателей, а также электродвигателей постоянного тока и системы двигатель-генератор (агрегаты).

2. Распаковка, осмотр, ревизия, протирка, в необходимых случаях промывка отдельных деталей и узлов.

3. Сверка с чертежами размеров фундаментов и очистка их, разметка мест установки электродвигателей.

4. Монтаж, выверка, закрепление, соединение электродвигателей с механизмами, присоединение их к сети.

5. Наполнение подшипников маслом, проверка состояния изоляции, опробование электродвигателей холостую и сдача под наладку.

1.63.60. В нормах раздела Н-63-04 «Монтаж заземления» при монтаже сети заземления обеспечивается надежное соединение заземляющих проводников с заземляемыми аппаратами, машинами, приборами и прочими устройствами.

1.63.61. Каждый подлежащий заземлению элемент присоединяется к заземляющей магистрали или заземлителю с помощью отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий проводник несколько заземляемых частей запрещается.

1.63.62. В качестве магистрального проводника, связывающего местные заземлители с главными в зумпфе и водосборнике, используют стальную броню и свинцовую оболочку бронированных кабелей, а также заземляющую жилу гибких кабелей.

Гибкая перемычка для заземления металлической оболочки брони кабеля прикрепляется и припаивается к оболочке и броне, а затем соединяется болтовыми контактами с воронкой и заземленной конструкцией.

1.63.63. Крепление заземляющих отводов к заземлителям и заземляющим предметам в шахтах с повышенным содержанием газа и пыли производится болтовыми соединениями, а в шахтах, не опасных по содержанию газа и пыли, - электросваркой или также болтовыми соединениями.

1.63.64. Нормы таблицы Н-63-04-001 предусматривают перед установкой раскладку опор вдоль выработки, отвинчивание гайки крепления соединительных планок на рамах, установку кронштейнов опор под соединительные планки и после выверки опор затягивание гайки. Опоры для прокладки шин заземления при металлическом креплении выработок устанавливаются через одну раму на высоте 0,6 м от почвы выработки по местам крепления соединительных планок.

1.63.65. Норма Н-63-04-002-01 предусматривает прикрепление гибкой перемычки для заземления металлической оболочки и брони кабеля с бандажом из проволоки и припайку к оболочке и броне кабеля, а затем соединение болтовыми контактами, с воронкой и заземленной конструкцией.

Места соединения заземляющей перемычки покрывают техническим вазелином, лаком или масляной краской.

Сечение гибкой перемычки соответствует сечению заземляющих проводников в данной электроустановке.

1.63.66. Нормы таблицы Н-63-04-003 предусматривает установку заземлителей для заземления шахтного электрооборудования от поражения электрическим током человека.

Согласно правилам техники безопасности, в угольных и сланцевых шахтах при укладке заземлителей устраивают песчаную «подушку».

Место соединения проводника с шиной смазывают техническим вазелином.

1.63.67. Нормы раздела Н-63-05 «Монтаж электрооборудования зарядной для аккумуляторных электровозов» предусматривают:

1. Монтаж электрооборудования зарядной для аккумуляторных электровозов на готовых фундаментах.

2. Разметку мест установки зарядного устройства, осмотр электрооборудования, разборку и чистку деталей от пыли и смазки.

3. Установку сварных рам и электрооборудования с выверкой по уровню и закрепление его.
 4. Ввод питающего и отводящего кабелей с разделкой концов и присоединение их к клеммам оборудования.

5. Заземление корпусов зарядного устройства оболочек кабелей.

6. Опробование смонтированного оборудования и подготовку его к сдаче в эксплуатацию.

1.63.68. Нормами раздела Н-63-05-001 предусматривается установка зарядного стола на ровном фундаменте на подставки, которые поставляют с каждым зарядным столом.

По окончании монтажа опробуют работу стола включением его в сеть со вставленными под зарядку аккумуляторами.

1.63.69. Нормы таблицы Н-63-05-002 предусматривают монтаж аппаратуры и контактных соединений, установку зарядного устройства на сварную металлическую раму на кабельном канале. Закончив монтаж устройства, его заземляют через специальный болт на задней стенке шкафа. Для подключения устройства заводят кабель через днище шкафа и присоединяют его к клеммам.

Зарядное устройство устанавливают в подземной камере так, чтобы воронка с силовыми кабелями входила в отверстие днища шкафа.

1.63.70. Техническая характеристика зарядных устройств приведена в таблице 18 приложения 63.1.

1.63.71. В нормах таблицы Н-63-05-003 комплект селенового выпрямителя состоит из селенового столба, трансформатора, набора контактных зажимов для подключения проводов.

К зажимам со знаком «бесконечность» подключают напряжение сети, с зажимов со знаками «+» и «-» снимают выпрямленное напряжение.

Выпрямитель устанавливают так, чтобы шпилька селенового столба располагалась горизонтально.

Если перед установкой или включением выпрямитель находился на холоде, надо дать высохнуть конденсированной влаге. Рекомендуется выбрать такое расположение выпрямителей, чтобы беспрепятственно охлаждать их потоком воздуха и предохранить от дополнительного подогрева со стороны соседних узлов.

1.63.72. Техническая характеристика селеновых выпрямителей приведена в таблице 19 приложения 63.1.

1.63.73. Техническая характеристика электрических кран-балок для норм таблицы Н-63-05-004 приведена в таблице 20 приложения 63.1.

1.63.74. Нормы таблицы Н-63-05-005 предусматривают спуск в шахту крана отдельными узлами. Кран КЭД-3 устанавливают в типовых зарядных электровозных депо.

На подкрановые пути устанавливают концевые балки, а на них - несущие балки с предварительным закреплением их. На почве против моста устанавливают тележку без ходовых колес и упоров. Поперек несущих балок прокладывают металлическую балку с закрепленными на ней двумя ручными таями. При помощи этих талей поднимают тележку так, чтобы несущие балки попали между подвесками тележки. Ослабляют болты крепления несущих балок и концевых рам для отрегулирования свободного передвижения тележки и закрепляют окончательно болты. Устанавливают все остальные узлы и детали.

После монтажа механической части крана устанавливают электроаппаратуру и производят разводку кабелей.

Запасовку канатов производят одновременно с подвеской траверс, затем навивают канаты на барабан и регулируют длину полиспастов.

В заключение всех работ производят настройку концевого выключателя подъема груза и проверяют его работу.

1.63.75. Техническая характеристика КЭД-3 электровозного депо приведена в таблице 21 приложения 63.1.

1.63.76. Нормы таблицы Н-63-05-006 предусматривают наружный осмотр аккумуляторов, очистку поверхности от пыли и соли.

Аккумуляторы, отобранные для монтажа батарей, отмывают от щелочи и протирают насухо. Аккумуляторы, из которых состоят батареи, устанавливают в батарейный ящик, изолируемый от аккумуляторов с целью устранения утечек тока между ящиком и аккумулятором. От батарейного

ящика аккумуляторы изолируют деревянными щитами, покрытыми битумным или асфальтовым лаком и обитыми листовой резиной. Аккумуляторы, установленные в батарейный ящик, расклинивают деревянными клиньями. Аккумуляторы соединяют друг с другом последовательно при помощи латунных никелированных перемычек.

Электролит готовят в железных баках, снабженных плотно закрывающимися крышками.

1.63.77. Техническая характеристика щелочных батарей ТЖН аккумуляторных электровозов приведена в таблице 22 приложения 63.1.

1.63.78. Нормами раздела Н-63-06 предусмотрен монтаж только специальных рудничных светильников.

В шахтах с повышенным содержанием газа и пыли освещение откаточных выработок осуществляется светильниками повышенной надежности или во взрыво-безопасном исполнении.

Пробивка и сверление гнезд выполняются механизированным инструментом.

1.63.79. Заготовка блоков переносного освещения штреков выполняется в мастерских и нормами Н-63-06-001 не учтена.

1.63.80. В составе блока нормами Н-63-06-001 предусматривается 10 светильников.

1.63.81. Техническая характеристика рудничных промышленных светильников для норм таблицы Н-63-06-002 приведена в таблице 23 приложения 63.1.

1.63.82. Нормы таблицы Н-63-06-003 предусматривают монтаж светильников как по радиальной, так и по магистральной схеме электроснабжения.

Зарядку светильников производят бронированным кабелем диаметром 12, 16, 20 и 24 мм.

Уплотнение кабеля в месте ввода производят резиновым уплотнительным кольцом при помощи фланца.

Светильники крепят как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, на тросах или крюках при помощи двух сereг. Монтаж светильников производят только при выключенном напряжении в сети. Перед установкой в корпуса светильников лампы проверяют включением в сеть.

1.63.83. Техническая характеристика рудничных люминесцентных светильников приведена в таблице 24 приложения 63.1.

1.63.84. Нормами предусмотрена подвеска светильников на расстоянии 3 м. При большем расстоянии между светильниками прокладка кабеля сверх 3 м нормируется по Н-63-07-010 настоящего сборника.

1.63.85. Нормы таблицы Н-63-06-008 предусматривают проверку соответствия паспортных данных трансформатора с данными электропривода, для обслуживания которого он предназначен.

Производят внешний осмотр трансформатора, устраняют внешние дефекты. Затем ставят перемычки на клеммных планках со стороны высшего напряжения в соответствии с величиной подводимого напряжения, а со стороны низшего напряжения - на напряжение, необходимое для питания токоприемников. Подключают трансформатор к сети высшего напряжения и приемник электроэнергии к трансформатору. Заземляют кожух трансформатора через заземляющий болт, приваренный на стойке салазок.

1.63.86. Техническая характеристика шахтных осветительных трансформаторов и пусковых аппаратов приведена в таблице 25 приложения 63.1.

1.63.87. Нормы раздела Н-63-07 предусматривают следующие условия монтажа кабельной сети:

1. Прокладку кабеля начинают только после осмотра трассы. Ствол шахты, наклонные и горизонтальные выработки закрепляют на всем протяжении постоянной крепью.

2. До начала прокладки кабеля по всей трассе устанавливаются опорные конструкции. Сматывают кабель после установки барабана на козлы или подвески его при помощи тали; разматывание кабеля перекачиванием барабана не разрешается.

3. При прокладке кабеля в камерах с него обязательно должен быть снят джутовый покров, а оболочка кабелей окрашена.

4. Смешанную прокладку кабелей по стенам и кровлям выработок.

5. Механизированную пробивку или сверление гнезд для установки конструкций.

1.63.88. Нормы таблицы Н-63-07-002 предусматривают доставку к стволу барабана с кабелем трактором, установку на козлы, снятие боковой обшивки, осмотр верхних витков кабеля и проверку состояния изоляции.

Канат лебедки навешивают на направляющий блочек на копре, протаскивают концы кабеля от барабана в копер и опускают кабель в ствол при помощи лебедки. Электрослесари спускаются по лестничному отделению, принимают концы кабеля в трубном ходке и протягивают кабель в подстанцию. Потом поднимают канат из ствола и наматывают на барабан лебедки.

Кабель прикрепляют к армировке ствола хомутами, скобами или иными приспособлениями сверху вниз. Расстояние между местами закрепления кабеля в вертикальных выработках не превышает 6,5 м.

1.63.89. Нормы таблицы Н-63-07-007 включают доставку в горные выработки барабана с кабелем, снятие боковой обшивки и проверку состояния изоляции кабеля. Барабан с кабелем устанавливают на козлы или подвешивают при помощи тали в направлении раскатки так, чтобы при раскатке кабель сходил с верха барабана. Замеряют трассу и определяют длину кабеля, потом раскатывают кабель с барабана по выработке.

Кабели, проложенные по металлической или деревянной крепи, подвешиваются нежестко (с провесом).

Жесткое крепление кабелей допускается только в выработках с бетонной, кирпичной крепью, а также в выработках, проведенных в устойчивых, не требующих крепления, породах.

Расстояние между опорами подвески кабеля в горизонтальных выработках должно быть не менее 3 м.

1.63.90. Нормой таблицы Н-63-07-008 не предусмотрена размотка кабеля с барабана на поверхности шахты и укладка его в вагонетки или платформ.

1.63.91. Техническая характеристика изделий при подвеске соединительных муфт для норм таблицы Н-63-07-013 приведена в таблице 26 приложения 63.1.

1.63.92. Нормами таблицы Н-63-07-014 предусмотрена усредненная длина концов разделяемых кабелей.

1.63.93. Нормы таблицы Н-63-07-015 предусматривают крепление муфт к опорной конструкции металлическим фланцем. Цилиндрическую часть наконечника на длине 10 - 15 мм, оголенный участок жилы, изоляцию жилы и оболочку жилы на участке шириной 10 - 15 мм покрывают эпоксидным компаундом, после чего обматывают жилы киперной лентой в три слоя с обмазкой каждого слоя эпоксидным компаундом. Затем надевают объемную форму, смазанную внутри техническим вазелином, и заливают ее эпоксидным компаундом. После отвердевания компаунда снимают объемную форму. Затем муфту или воронку заземляют.

1.63.94. Нормы таблицы Н-63-07-016 предусматривают укладку кабеля в муфту так, чтобы жилы кабеля не касались стенок муфты.

Заземление муфт производят с помощью гибких перемычек заземления, которые с помощью болтов одним концом крепят к муфте, а вторым - к местному заземлителю.

1.63.95. Техническая характеристика кабельных тройниковых муфт приведена в таблице 27 приложения 63.1.

1.63.96. Техническая характеристика штепсельного устройства для Н-63-07-017 приведена в таблице 28 приложения 63.1.

1.63.97. Нормы таблицы Н-63-07-018 предусматривают разделку концов кабелей марок ГРШС и ГРШСН.

1.63.98. Нормы таблицы Н-63-07-021 предусматривают усредненную длину концов разделяемых кабелей.

При заделке концов бронированных контрольных кабелей к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 63.2.

1.63.99. Нормами таблицы Н-63-07-024 предусмотрено основание, в котором забивается дюбель на глубину: в бетоне - не менее 150 мм, кирпиче - 180 мм, шлакобетоне - 250 мм.

При выборе размеров дюбеля определяют длину заглубляемой части дюбеля. Патрон к пистолету выбирают в зависимости от размеров дюбеля, нагрузки и материала основания. Наконечник выбирают соответственно месту забивки дюбеля, затем в канал пистолета вводят дюбель. Вслед за дюбелем в ствол вводят патрон и пистолет закрывают. Чтобы произвести выстрел,

берут пистолет левой рукой за защитный кожух ствола, а правой - за рукоятку и, нажав пальцем левой руки предохранительную кнопку, с силой прижимают пистолет к месту забивки дюбеля, после этого нажимают на спусковой крючок. Закончив пристрелку одной кабельной конструкции, стремянку и пистолет переносят на новое место пристрелки кабельных конструкций.

1.63.100. Нормами таблицы Н-63-07-024 не учтена работа постового, выставяемого по требованию горно-технической инспекции, при производстве работ вблизи сопряжений выработок, откуда возможно внезапное появление людей.

Нормами учтены устройство и разборка подмостей при высоте пристрелки более 2,5 м.

1.63.101. Нормами раздела Н-63-08 предусматривается выполнение всего объема работ по монтажу контактной сети в подземных выработках. Подготовка к прокладке контактного провода, прокладка контактного провода, монтаж аппаратов контактной сети, монтаж рельсовых и междельсовых соединений.

Высота подвески контактного провода должна быть не ниже 2 м от головки рельса.

Подвеска контактного провода производится эластично (на оттяжках).

Расстояние между точками подвески контактного провода не превышает 5 м на прямолинейных и 3 м - на криволинейных участках пути.

Оттяжки контактного провода с обеих его сторон изолированы от держателя.

1.63.102. Нормами таблицы Н-63-08-002 предусмотрена проверка: габаритов откаточной выработки; наличие оборудования, арматуры и материалов; готовности рельсовых путей; состояния откаточной выработки.

Рельсовый путь разбивают на пикеты и приступают к разбивке точек крепления контактного провода, к монтажу подвесной арматуры и контактного провода.

Монтаж подвесной арматуры сводится к заделке крюков, устройству поперечных оттяжек и навеске подвесной арматуры.

1.63.103. Нормами таблицы Н-63-08-003 предусмотрена доставка контактного провода, намотанного на деревянные барабаны, на место монтажа. С одного конца контактной линии провод заделывают в клиновой концевой зажим и крепят к анкерному натяжному крюку, после чего раскатывают по откаточной выработке и заделывают в подвесные зажимы. Подвеску контактного провода осуществляют при помощи подвесных зажимов, изготавливаемых из латуни, бронзы, ковкого чугуна и стали.

1.63.104. Нормами таблицы Н-63-08-007 предусмотрено перед установкой изоляторов с помощью шаблонов производить разметку мест их крепления, установку крепежных деталей и опорных конструкций. Опорные конструкции выполняют из уголкового и полосового стали и крепят на бетонном основании путем вмазывания их в гнезда. Металлоконструкции в местах установки изоляторов зачищают до блеска и смазывают солидолом или техническим вазелином.

Перемычки изготавливают из контактного провода. На контактном проводе устанавливают зажимы профилированных проводов и крепят перемычки из контактного провода в провододержателях.

1.63.105. Нормы таблицы Н-63-08-008 предусматривают перед монтажом проверку положения кулачков, правильность переключения контактов и смазку возвратной пружины и кулачков. Монтаж выключателей производят на штырях или глухарях.

1.63.106. В разделе Н-63-09 приводятся нормы на монтаж аппаратуры шахтной связи на подземной и частично на шахтной поверхности.

Нормами предусмотрено:

- 1) монтаж отдельных или собранных в блоки аппаратов связи;
- 2) осмотр и проверка аппаратуры;
- 3) установка или подвеска аппаратов на крючьях или рамах с заземлением их;
- 4) разделка и подсоединение кабеля к аппаратуре;
- 5) опробование установленной аппаратуры в работе (проектирование и регулировка).

1.63.107. В таблице Н-63-09-002 шахтная, телефонная коробка ШТК-10 служит для 10 пар абонентской линии связи.

Устанавливают коробки в нишах горных выработок околоствольных дворов.

1.63.108. Техническая характеристика шахтной телефонной коробки ШТК-10 приведена в таблице 29 приложения 63.1.

1.63.109. В таблице Н-63-09-003 телефонный аппарат с помощью двух металлических крюков подвешивают на металлокрепке в вертикальное положение и заземляют. Заземление производят с помощью металлического листа размером 2500 х 200 мм. Лист укладывают в канавку глубиной 300 мм и сверху засыпают породой. К листу приваривают провод, к которому крепят заземляющий провод.

1.63.110. Техническая характеристика шахтного телефонного аппарата ТАШ-МБ приведена в таблице 30 приложения 63.1.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-63-01 Монтаж распределительной и пускорегулирующей аппаратуры								
Таблица Н-63-01-001 Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу и стене								
Н-63-01-001-01-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 3 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,65	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-02-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 3 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,19	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-03-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 3 кг, способ пробивки или сверления гнезд: вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,84	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-04-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 3 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,71	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-05-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 3 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,43	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-06-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 3 кг, способ пробивки или сверления гнезд: вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-07-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 3 кг: установка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,19	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-08-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 3 кг: приварка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-09-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 20 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,75	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-10-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 20 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,22	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-11-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 20 кг, способ пробивки или сверления гнезд: ручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-12-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 20 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,84	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-13-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 20 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,49	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-14-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 20 кг, способ пробивки или сверления гнезд: ручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-15-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 20 кг: установка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,21	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-16-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 20 кг: приварка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-17-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 60 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-18-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 60 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,29	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-19-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 60 кг, способ пробивки или сверления гнезд: ручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-20-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 60 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-21-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 60 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,66	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-22-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 60 кг, способ пробивки или сверления гнезд: ручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-23-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 60 кг: установка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,28	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-24-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 60 кг: приварка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-25-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 150 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-26-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 150 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,44	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-27-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 150 кг, способ пробивки или сверления гнезд: ручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-28-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 150 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-29-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 150 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,88	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-30-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 150 кг, способ пробивки или сверления гнезд: ручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-31-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 150 кг: установка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,55	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-32-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 150 кг: приварка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-33-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 3 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,55	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-34-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 3 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-35-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 3 кг, способ пробивки или сверления гнезд: ручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,83	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-36-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 3 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,76	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-37-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 3 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,42	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-38-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 3 кг, способ пробивки или сверления гнезд: вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-39-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление болтами, материал основания - сталь, масса конструкции до 3 кг: всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,28	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-40-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 3 кг: установка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,09	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-41-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 3 кг: приварка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,12	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-42-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 20 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,85	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-43-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 20 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,29	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-44-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 20 кг, способ пробивки или сверления гнезд: ручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-45-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 20 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-46-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 20 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,59	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-47-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 20 кг, способ пробивки или сверления гнезд: вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-48-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление болтами, материал основания - сталь, масса конструкции до 20 кг: всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,49	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-49-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 20 кг: установка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-50-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 20 кг: приварка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,17	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-51-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 60 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-52-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 60 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,39	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-53-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 60 кг, способ пробивки или сверления гнезд: ручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-54-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 60 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-55-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 60 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,81	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-56-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 60 кг, способ пробивки или сверления гнезд: ручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-57-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление болтами, материал основания - сталь, масса конструкции до 60 кг: всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,63	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-58-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 60 кг: установка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,39	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-59-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 60 кг: приварка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,22	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-60-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 150 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-61-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 150 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,67	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-62-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление штырями, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 150 кг, способ пробивки или сверления гнезд: ручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-63-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 150 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-64-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 150 кг, способ пробивки или сверления гнезд: механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-65-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление лапами, материал основания - порода, бетон, масса конструкции до 150 кг, способ пробивки или сверления гнезд: вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	3,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-66-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление болтами, материал основания - сталь, масса конструкции до 150 кг: всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-001-67-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 150 кг: установка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,76	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-001-68-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на стене, крепление электросваркой, материал основания - сталь, масса конструкции до 150 кг: приварка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,29	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-01-002 Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры на полу с креплением к стене, на потолке								
Н-63-01-002-01-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, с механизированной пробивкой или сверлением гнезд (всего), материал стен: порода, бетон, крепление штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-02-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, с механизированной пробивкой или сверлением гнезд (всего), материал стен: порода, бетон, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-03-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, с механизированной пробивкой или сверлением гнезд (всего), материал стен: сталь, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,93	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-04-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, с механизированной пробивкой или сверлением гнезд (всего), материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,86	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-05-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, с механизированной пробивкой или сверлением гнезд (всего), материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-06-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, с механизированной пробивкой или сверлением гнезд (всего), материал стен: сталь, крепление сваркой	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,46	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-07-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, в том числе пробивка или сверление гнезд, материал стен: порода, бетон, крепление штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,38	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-08-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, в том числе пробивка или сверление гнезд, материал стен: порода, бетон, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,79	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-09-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, в том числе пробивка или сверление гнезд, материал стен: сталь, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,32	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-10-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, в том числе пробивка или сверление гнезд, материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,21	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-11-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, в том числе пробивка или сверление гнезд, материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,46	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-12-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, с пробивкой или сверление гнезд вручную (всего), материал стен: порода, бетон, крепление штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-13-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, с пробивкой или сверление гнезд вручную (всего), материал стен: порода, бетон, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	2,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-14-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, с пробивкой или сверление гнезд вручную (всего), материал стен: сталь, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-15-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, с пробивкой или сверление гнезд вручную (всего), материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-16-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, с пробивкой или сверление гнезд вручную (всего), материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-17-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, с пробивкой или сверление гнезд вручную (всего), материал стен: сталь, крепление сваркой	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,46	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-18-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, сварка, материал стен: сталь, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,14	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-19-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, сварка, материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-20-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, сварка, материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-21-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на полу с креплением к стене, сварка, материал стен: сталь, крепление сваркой	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,26	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-22-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, с механизированной пробивкой или сверлением гнезд (всего), материал стен: порода, бетон, крепление штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-23-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, с механизированной пробивкой или сверлением гнезд (всего), материал стен: порода, бетон, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	2,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-24-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, с механизированной пробивкой или сверлением гнезд (всего), материал стен: сталь, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-25-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, с механизированной пробивкой или сверлением гнезд (всего), материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-26-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, с механизированной пробивкой или сверлением гнезд (всего), материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-27-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, с механизированной пробивкой или сверлением гнезд (всего), материал стен: сталь, крепление сваркой	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,88	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-28-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, в том числе пробивка или сверление гнезд, материал стен: порода, бетон, крепление штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,58	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-29-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, в том числе пробивка или сверление гнезд, материал стен: порода, бетон, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,93	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-30-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, в том числе пробивка или сверление гнезд, материал стен: сталь, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,44	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-31-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, в том числе пробивка или сверление гнезд, материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,36	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-32-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, в том числе пробивка или сверление гнезд, материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,52	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-33-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, с пробивкой или сверление гнезд вручную (всего), материал стен: порода, бетон, крепление штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-34-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, с пробивкой или сверление гнезд вручную (всего), материал стен: порода, бетон, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	3,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-35-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, с пробивкой или сверление гнезд вручную (всего), материал стен: сталь, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-36-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, с пробивкой или сверление гнезд вручную (всего), материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-37-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, с пробивкой или сверление гнезд вручную (всего), материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	2,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-38-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, с пробивкой или сверление гнезд вручную (всего), материал стен: сталь, крепление сваркой	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,88	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-39-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, сварка, материал стен: сталь, крепление лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,19	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-40-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, сварка, материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и штырями	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-41-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, сварка, материал стен: порода, бетон, крепление сваркой и лапами	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-42-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на полу с креплением к стене, сварка, материал стен: сталь, крепление сваркой	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,33	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-43-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 3 кг на потолке, способ крепления: штырями, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,81	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-44-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 3 кг на потолке, способ крепления: штырями, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,32	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-45-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 3 кг на потолке, способ крепления: штырями, способ пробивки гнезд вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-46-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 3 кг на потолке, способ крепления: лапами, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-47-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 3 кг на потолке, способ крепления: лапами, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-48-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 3 кг на потолке, способ крепления: лапами, способ пробивки гнезд вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-49-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 3 кг на потолке, способ крепления: болтами к стальному основанию	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,33	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-50-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 3 кг на потолке, способ крепления: сваркой, установка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-51-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 3 кг на потолке, способ крепления: сваркой, приварка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,22	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-52-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 20 кг на потолке, способ крепления: штырями, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-53-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 20 кг на потолке, способ крепления: штырями, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,44	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-54-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 20 кг на потолке, способ крепления: штырями, способ пробивки гнезд вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-55-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 20 кг на потолке, способ крепления: лапами, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-56-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 20 кг на потолке, способ крепления: лапами, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,88	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-57-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 20 кг на потолке, способ крепления: лапами, способ пробивки гнезд вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-58-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 20 кг на потолке, способ крепления: болтами к стальному основанию	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-59-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 20 кг на потолке, способ крепления: сваркой, установка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,48	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-60-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 20 кг на потолке, способ крепления: сваркой, приварка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,27	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-61-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на потолке, способ крепления: штырями, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-62-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на потолке, способ крепления: штырями, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,62	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-63-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на потолке, способ крепления: штырями, способ пробивки гнезд вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	2,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-64-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на потолке, способ крепления: лапами, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	2,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-65-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на потолке, способ крепления: лапами, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-66-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на потолке, способ крепления: лапами, способ пробивки гнезд вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	3,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-67-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на потолке, способ крепления: болтами к стальному основанию	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,86	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-68-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на потолке, способ крепления: сваркой, установка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,62	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-69-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 60 кг на потолке, способ крепления: сваркой, приварка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,33	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-70-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на потолке, способ крепления: штырями, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	2,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-71-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на потолке, способ крепления: штырями, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,97	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-72-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на потолке, способ крепления: штырями, способ пробивки гнезд вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	3,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-73-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на потолке, способ крепления: лапами, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-74-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на потолке, способ крепления: лапами, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка или сверление гнезд	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-75-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на потолке, способ крепления: лапами, способ пробивки гнезд вручную	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	4,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-76-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на потолке, способ крепления: болтами к стальному основанию	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-002-77-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на потолке, способ крепления: сваркой, установка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-78-01	Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры массой до 150 кг на потолке, способ крепления: сваркой, приварка	1 конструкция	1. Разметка мест установки деталей крепления. 2. Пробивка или сверление отверстий или гнезд в основании. 3. Установка штырей или закладных деталей в готовые отверстия или гнезда или забивка деталей крепления в деревянную крепь. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда или приваркой к закладным деталям.	0,44	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-002-79-01	Добавлять или исключать на каждое крепление свыше или менее 4 точек на установку конструкций	1 конструкция	-	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-01-003 Установка высоковольтных взрывобезопасных распределительных устройств								
Н-63-01-003-01-01	Установка высоковольтных взрывобезопасных распределительных устройств типа: РВД-6, УРВМ, РВДМ-6, ВЯП-6, УРВ-6, ВЯПО-6	1 распределительное устройство	1. Разметка места установки распределительного устройства. 2. Установка, выверка и крепление распределительного устройства на установленных конструкциях. 3. Заземление.	6,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-02-01	Установка высоковольтных взрывобезопасных распределительных устройств типа: ЯБ-З	1 распределительное устройство	1. Разметка места установки распределительного устройства. 2. Установка, выверка и крепление распределительного устройства на установленных конструкциях. 3. Заземление.	5,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-03-01	Установка высоковольтных взрывобезопасных распределительных устройств типа: ЯВ-6400	1 распределительное устройство	1. Разметка места установки распределительного устройства. 2. Установка, выверка и крепление распределительного устройства на установленных конструкциях. 3. Заземление.	2,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-003-04-01	Осмотр и регулировка высоковольтных взрывобезопасных распределительных устройств типа: РВД-6, УРВМ, РВДМ-6, ВЯП-6, УРВ-6, ВЯПО-6	1 распределительное устройство	1. Наружный осмотр. 2. Осмотр аппаратуры, находящейся в выдвижной части выключателя. 3. Крепление шплинтов и гаек движущихся частей. 4. Регулирование сцепления и работы приводов и сигнально-блокировочных устройств. 5. Зачистка контактных поверхностей ножей и щек разъединителя. 6. Регулирование попадания ножей в щеки на одновременность их включения. 7. Проверка щупом контактов баковых выключателей. 8. Регулирование взаимодействия узлов механической блокировки.	3,3	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-003-05-01	Осмотр и регулировка высоковольтных взрывобезопасных распределительных устройств типа: ЯБ-З	1 распределительное устройство	1. Наружный осмотр. 2. Осмотр аппаратуры, находящейся в выдвижной части выключателя. 3. Крепление шплинтов и гаек движущихся частей. 4. Регулирование сцепления и работы приводов и сигнально-блокировочных устройств. 5. Зачистка контактных поверхностей ножей и щек разъединителя. 6. Регулирование попадания ножей в щеки на одновременность их включения. 7. Проверка щупом контактов баковых выключателей. 8. Регулирование взаимодействия узлов механической блокировки.	3,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-06-01	Присоединение высоковольтного взрывобезопасного распределительного устройства к сети при кабеле сечением до 70 мм ² , устройство типа: РВД-6, УРВМ, РВДМ-6, ВЯП-6, УРВ-6, ВЯПО-6	1 распределительное устройство	1. Снятие с кабельной муфты зажимов и разборка их. 2. Снятие крышки кабельной муфты. 3. Ввод в муфту и разделка конца кабеля. 4. Напрессовка наконечников на жилы. 5. Присоединение жил кабеля к клеммам. 6. Установка на место и закрепление крышки кабельной муфты. 7. Закрепление кабеля зажимами, резиновыми или свинцовыми вкладышами.	3,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-003-07-01	Присоединение высоковольтного взрывобезопасного распределительного устройства к сети при кабеле сечением до 70 мм ² , устройство типа: ЯБ-3	1 распределительное устройство	1. Снятие с кабельной муфты зажимов и разборка их. 2. Снятие крышки кабельной муфты. 3. Ввод в муфту и разделка конца кабеля. 4. Напрессовка наконечников на жилы. 5. Присоединение жил кабеля к клеммам. 6. Установка на место и закрепление крышки кабельной муфты. 7. Закрепление кабеля зажимами, резиновыми или свинцовыми вкладышами.	4	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-08-01	Присоединение высоковольтного взрывобезопасного распределительного устройства к сети при кабеле сечением до 70 мм ² , устройство типа: ЯВ-6400	1 распределительное устройство	1. Снятие с кабельной муфты зажимов и разборка их. 2. Снятие крышки кабельной муфты. 3. Ввод в муфту и разделка конца кабеля. 4. Напрессовка наконечников на жилы. 5. Присоединение жил кабеля к клеммам. 6. Установка на место и закрепление крышки кабельной муфты. 7. Закрепление кабеля зажимами, резиновыми или свинцовыми вкладышами.	3,7	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-003-09-01	Присоединение высоковольтного взрывобезопасного распределительного устройства к сети при кабеле сечением до 150 мм ² , устройство типа: РВД-6, УРВМ, РВДМ-6, ВЯП-6, УРВ-6, ВЯПО-6	1 распределительное устройство	1. Снятие с кабельной муфты зажимов и разборка их. 2. Снятие крышки кабельной муфты. 3. Ввод в муфту и разделка конца кабеля. 4. Напрессовка наконечников на жилы. 5. Присоединение жил кабеля к клеммам. 6. Установка на место и закрепление крышки кабельной муфты. 7. Закрепление кабеля зажимами, резиновыми или свинцовыми вкладышами.	4,2	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-10-01	Присоединение высоковольтного взрывобезопасного распределительного устройства к сети при кабеле сечением до 150 мм ² , устройство типа: ЯБ-З	1 распределительное устройство	1. Снятие с кабельной муфты зажимов и разборка их. 2. Снятие крышки кабельной муфты. 3. Ввод в муфту и разделка конца кабеля. 4. Напрессовка наконечников на жилы. 5. Присоединение жил кабеля к клеммам. 6. Установка на место и закрепление крышки кабельной муфты. 7. Закрепление кабеля зажимами, резиновыми или свинцовыми вкладышами.	5,1	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-003-11-01	Присоединение высоковольтного взрывобезопасного распределительного устройства к сети при кабеле сечением до 150 мм ² , устройство типа: ЯВ-6400	1 распределительное устройство	1. Снятие с кабельной муфты зажимов и разборка их. 2. Снятие крышки кабельной муфты. 3. Ввод в муфту и разделка конца кабеля. 4. Напрессовка наконечников на жилы. 5. Присоединение жил кабеля к клеммам. 6. Установка на место и закрепление крышки кабельной муфты. 7. Закрепление кабеля зажимами, резиновыми или свинцовыми вкладышами.	6,4	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-12-01	Присоединение высоковольтного взрывобезопасного распределительного устройства к сети при кабеле сечением до 185 мм ² , устройство типа: РВД-6, УРВМ, РВДМ-6, ВЯП-6, УРВ-6, ВЯПО-6	1 распределительное устройство	1. Снятие с кабельной муфты зажимов и разборка их. 2. Снятие крышки кабельной муфты. 3. Ввод в муфту и разделка конца кабеля. 4. Напрессовка наконечников на жилы. 5. Присоединение жил кабеля к клеммам. 6. Установка на место и закрепление крышки кабельной муфты. 7. Закрепление кабеля зажимами, резиновыми или свинцовыми вкладышами.	5,8	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-003-13-01	Присоединение высоковольтного взрывобезопасного распределительного устройства к сети при кабеле сечением до 185 мм ² , устройство типа: ЯБ-3	1 распределительное устройство	1. Снятие с кабельной муфты зажимов и разборка их. 2. Снятие крышки кабельной муфты. 3. Ввод в муфту и разделка конца кабеля. 4. Напрессовка наконечников на жилы. 5. Присоединение жил кабеля к клеммам. 6. Установка на место и закрепление крышки кабельной муфты. 7. Закрепление кабеля зажимами, резиновыми или свинцовыми вкладышами.	5,8	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-14-01	Заливка разъединителя маслом, устройство типа: РВД-6, УРВМ, РВДМ-6, ВЯП-6, УРВ-6, ВЯПО-6	1 распределительное устройство	1. Ослабление затяжки болтов крепления бака и болтов каретки. 2. Очистка и промывка бака. 3. Заливка масла вручную. 4. Установка бака и каретки на место. 5. Отбор пробы.	2	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-15-01	Заливка разъединителя маслом, устройство типа: ЯБ-3	1 распределительное устройство	1. Ослабление затяжки болтов крепления бака и болтов каретки. 2. Очистка и промывка бака. 3. Заливка масла вручную. 4. Установка бака и каретки на место. 5. Отбор пробы.	1,9	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-16-01	Заливка вводного устройства мастикой, устройство типа: РВД-6, УРВМ, РВДМ-6, ВЯП-6, УРВ-6, ВЯПО-6	1 распределительное устройство	1. Разогрев мастики на поверхности. 2. Спуск разогретой мастики в шахту. 3. Заливка вводного устройства мастикой.	1,8	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-003-17-01	Заливка вводного устройства мастикой, устройство типа: ЯБ-3	1 распределительное устройство	1. Разогрев мастики на поверхности. 2. Спуск разогретой мастики в шахту. 3. Заливка вводного устройства мастикой.	2,2	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-18-01	Соединение взрывобезопасных высоковольтных устройств (ячеек) между собой, устройство типа: РВД-6, УРВМ, РВДМ-6, ВЯП-6, УРВ-6, ВЯПО-6	1 соединение	1. Снятие заглушек с патрубков шинных камер. 2. Отвертывание болтов и снятие половин патрубков. 3. Соединение распределительных шин двух ящиков. 4. Установка и крепление половин патрубков. 5. Крепление ячеек между собой со сболчиванием фланцев.	0,61	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-19-01	Соединение взрывобезопасных высоковольтных устройств (ячеек) между собой, устройство типа: ЯБ-3	1 соединение	1. Снятие заглушек с патрубков шинных камер. 2. Отвертывание болтов и снятие половин патрубков. 3. Соединение распределительных шин двух ящиков. 4. Установка и крепление половин патрубков. 5. Крепление ячеек между собой со сболчиванием фланцев.	0,55	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-20-01	Соединение взрывобезопасных высоковольтных устройств (ячеек) между собой, устройство типа: ЯВ-6400	1 соединение	1. Снятие заглушек с патрубков шинных камер. 2. Отвертывание болтов и снятие половин патрубков. 3. Соединение распределительных шин двух ящиков. 4. Установка и крепление половин патрубков. 5. Крепление ячеек между собой со сболчиванием фланцев.	15	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-003-21-01	Установка магнитного выключателя, устройство типа: ЯВ-6400	1 соединение	-	3,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-003-22-01	Заземление кабеля и корпуса , устройство типа: ЯВ-6400	1 соединение	-	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-01-004 Распределительные устройства высокого напряжения в нормальном исполнении								
Н-63-01-004-01-01	Распределительные устройства высокого напряжения в нормальном исполнении: установка	1 распределительное устройство	1. Разметка мест установки аппарата. 2. Установка, выверка и крепление аппарата на установленных конструкциях.	7,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-004-02-01	Распределительные устройства высокого напряжения в нормальном исполнении: осмотр и регулировка	1 распределительное устройство	1. Осмотр приборов сигнализации и коммутационной проводки. 2. Проверка исправности механической блокировки. 3. Осмотр аппаратуры внутри ячейки и обтирка изоляторов. 4. Проверка работы разъединителя, регулирование сопряжения ножей с контактами и смазка трущихся поверхностей вазелином. 5. Опускание бака масляного выключателя. 6. Проверка работы выключателя вручную.	3,7	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-004-03-01	Распределительные устройства высокого напряжения в нормальном исполнении: присоединение распределительного устройства к сети при кабеле сечением до 70 мм	1 распределительное устройство	1. Монтаж кабельной воронки и закрепление кабеля в пределах ячейки. 2. Разделка кабеля. 3. Установка наконечников. 4. Присоединение жил кабеля к контактам.	3,7	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-004-04-01	Распределительные устройства высокого напряжения в нормальном исполнении: присоединение распределительного устройства к сети при кабеле сечением до 150 мм	1 распределительное устройство	1. Монтаж кабельной воронки и закрепление кабеля в пределах ячейки. 2. Разделка кабеля. 3. Установка наконечников. 4. Присоединение жил кабеля к контактам.	4,8	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-004-05-01	Распределительные устройства высокого напряжения в нормальном исполнении: присоединение распределительного устройства к сети при кабеле сечением до 185 мм	1 распределительное устройство	1. Монтаж кабельной воронки и закрепление кабеля в пределах ячейки. 2. Разделка кабеля. 3. Установка наконечников. 4. Присоединение жил кабеля к контактам.	5,3	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-004-06-01	Распределительные устройства высокого напряжения в нормальном исполнении: присоединение распределительного устройства к другому распределительному устройству	1 распределительное устройство	-	0,72	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-004-07-01	Распределительные устройства высокого напряжения в нормальном исполнении: заливка разъединителя маслом	1 распределительное устройство	1. Очистка и промывка бака выключателя чистым просушенным трансформаторным маслом и заливка его до необходимого уровня.	2,1	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-01-005 Шахтные силовые трансформаторы								
Н-63-01-005-01-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 0,5 т: монтаж трансформатора, всего	1 трансформатор	1. Разметка места установки трансформатора и пробивка борозд под направляющие для катков. 2. Установка, выверка и закрепление направляющих. 3. Подкатка трансформатора в пределах до 10 м с установкой и уборкой такелажных приспособлений. 4. Заводка в направляющие, установка и выверка трансформатора. 5. Вскрытие кабельных муфт, проверка состояния клемм и закрытие муфт. 6. Разделка кабеля. 7. Присоединение трансформатора к сети.	16,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-005-02-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 0,5 т: монтаж трансформатора, в том числе на пробивку борозд под направляющие	1 трансформатор	-	2,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-005-03-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 0,5 т: присоединение трансформатора к сети бронированным кабелем	1 трансформатор	-	5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-005-04-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 1 т: монтаж трансформатора, всего	1 трансформатор	1. Разметка места установки трансформатора и пробивка борозд под направляющие для катков. 2. Установка, выверка и закрепление направляющих. 3. Подкатка трансформатора в пределах до 10 м с установкой и уборкой такелажных приспособлений. 4. Заводка в направляющие, установка и выверка трансформатора. 5. Вскрытие кабельных муфт, проверка состояния клемм и закрытие муфт. 6. Разделка кабеля. 7. Присоединение трансформатора к сети.	26,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-005-05-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 1 т: монтаж трансформатора, в том числе на пробивку борозд под направляющие	1 трансформатор	-	4,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-005-06-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 1 т: присоединение трансформатора к сети бронированным кабелем	1 трансформатор	-	5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-005-07-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 2 т: монтаж трансформатора, всего	1 трансформатор	1. Разметка места установки трансформатора и пробивка борозд под направляющие для катков. 2. Установка, выверка и закрепление направляющих. 3. Подкатка трансформатора в пределах до 10 м с установкой и уборкой такелажных приспособлений. 4. Заводка в направляющие, установка и выверка трансформатора. 5. Вскрытие кабельных муфт, проверка состояния клемм и закрытие муфт. 6. Разделка кабеля. 7. Присоединение трансформатора к сети.	36	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-005-08-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 2 т: монтаж трансформатора, в том числе на пробивку борозд под направляющие	1 трансформатор	-	5,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-005-09-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 2 т: присоединение трансформатора к сети бронированным кабелем	1 трансформатор	-	5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-005-10-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 3 т: монтаж трансформатора, всего	1 трансформатор	1. Разметка места установки трансформатора и пробивка борозд под направляющие для катков. 2. Установка, выверка и закрепление направляющих. 3. Подкатка трансформатора в пределах до 10 м с установкой и уборкой такелажных приспособлений. 4. Заводка в направляющие, установка и выверка трансформатора. 5. Вскрытие кабельных муфт, проверка состояния клемм и закрытие муфт. 6. Разделка кабеля. 7. Присоединение трансформатора к сети.	45,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-005-11-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 3 т: монтаж трансформатора, в том числе на пробивку борозд под направляющие	1 трансформатор	-	7,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-005-12-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 3 т: присоединение трансформатора к сети бронированным кабелем	1 трансформатор	-	5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-005-13-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 4 т: монтаж трансформатора, всего	1 трансформатор	1. Разметка места установки трансформатора и пробивка борозд под направляющие для катков. 2. Установка, выверка и закрепление направляющих. 3. Подкатка трансформатора в пределах до 10 м с установкой и уборкой такелажных приспособлений. 4. Заводка в направляющие, установка и выверка трансформатора. 5. Вскрытие кабельных муфт, проверка состояния клемм и закрытие муфт. 6. Разделка кабеля. 7. Присоединение трансформатора к сети.	53	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-005-14-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 4 т: монтаж трансформатора, в том числе на пробивку борозд под направляющие	1 трансформатор	-	8,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-005-15-01	Шахтные силовые трансформаторы массой 4 т: присоединение трансформатора к сети бронированным кабелем	1 трансформатор	-	5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-01-006 Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции								
Н-63-01-006-01-01	Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции (всего), тип подстанции: ТКШВП-180/6, ТСШВП, ТКШВП-135/6	1 подстанция	-	36,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-006-02-01	Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции (всего), тип подстанции: ТКШВП-320/6, ТКШВПС, ТКШВП-240/6	1 подстанция	-	43,8	-	-	-	-
Н-63-01-006-03-01	Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции (всего), тип подстанции: ТСВП-400/6	1 подстанция	-	57	-	-	-	-
Н-63-01-006-04-01	Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции, в том числе установка подстанций, тип подстанции: ТКШВП-180/6, ТСШВП, ТКШВП-135/6	1 подстанция	1. Установка подстанции в нише с выверкой ее. 2. Очистка оборудования подстанции.	20	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-006-05-01	Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции, в том числе установка подстанций, тип подстанции: ТКШВП-320/6, ТКШВПС, ТКШВП-240/6	1 подстанция	1. Установка подстанции в нише с выверкой ее. 2. Очистка оборудования подстанции.	26,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-006-06-01	Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции, в том числе установка подстанций, тип подстанции: ТСВП-400/6	1 подстанция	1. Установка подстанции в нише с выверкой ее. 2. Очистка оборудования подстанции.	34,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-006-07-01	Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции, в том числе присоединение к сети высокого напряжения, тип подстанции: ТКШВП-180/6, ТСШВП, ТКШВП-135/6	1 подстанция	1. Отвинчивание болтов и снятие крышки вводной и выводной коробки. 2. Разделка концов кабеля и ввод его в муфту. 3. Обмазка жил кабеля лаком и опрессовка наконечников. 4. Присоединение жил кабеля к клеммам. 5. Установка и закрепление крышек.	5,4	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-006-08-01	Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции, в том числе присоединение к сети высокого напряжения, тип подстанции: ТКШВП-320/6, ТКШВПС, ТКШВП-240/6	1 подстанция	1. Отвинчивание болтов и снятие крышки вводной и выводной коробки. 2. Разделка концов кабеля и ввод его в муфту. 3. Обмазка жил кабеля лаком и опрессовка наконечников. 4. Присоединение жил кабеля к клеммам. 5. Установка и закрепление крышек.	5,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-006-09-01	Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции, в том числе присоединение к сети высокого напряжения, тип подстанции: ТСВП-400/6	1 подстанция	1. Отвинчивание болтов и снятие крышки вводной и выводной коробки. 2. Разделка концов кабеля и ввод его в муфту. 3. Обмазка жил кабеля лаком и опрессовка наконечников. 4. Присоединение жил кабеля к клеммам. 5. Установка и закрепление крышек.	7,2	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-006-10-01	Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции, в том числе присоединение к сети низкого напряжения, тип подстанции: ТКШВП-180/6, ТСШВП, ТКШВП-135/6	1 подстанция	1. Отвинчивание болтов и снятие крышки вводной и выводной коробки. 2. Разделка концов кабеля и ввод его в муфту. 3. Обмазка жил кабеля лаком и опрессовка наконечников. 4. Присоединение жил кабеля к клеммам. 5. Установка и закрепление крышек.	5,3	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-006-11-01	Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции, в том числе присоединение к сети низкого напряжения, тип подстанции: ТКШВП-320/6, ТКШВПС, ТКШВП-240/6	1 подстанция	1. Отвинчивание болтов и снятие крышки вводной и выводной коробки. 2. Разделка концов кабеля и ввод его в муфту. 3. Обмазка жил кабеля лаком и опрессовка наконечников. 4. Присоединение жил кабеля к клеммам. 5. Установка и закрепление крышек.	5,7	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-006-12-01	Монтаж взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции, в том числе присоединение к сети низкого напряжения, тип подстанции: ТСВП-400/6	1 подстанция	1. Отвинчивание болтов и снятие крышки вводной и выводной коробки. 2. Разделка концов кабеля и ввод его в муфту. 3. Обмазка жил кабеля лаком и опрессовка наконечников. 4. Присоединение жил кабеля к клеммам. 5. Установка и закрепление крышек.	7,2	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-006-13-01	Заземление взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции типа: ТКШВП-180/6, ТСШВП, ТКШВП-135/6	1 подстанция	1. Монтаж двух заземлителей. 2. Закрепление к раме подстанции контура заземления. 3. Соединение гибкими перемычками кабеля с контуром заземления и с корпусом, а контура - с заземлителем. 4. Разделка гибкого кабеля для дополнительного заземления. 5. Ввод кабеля в коробку выводов. 6. Соединение перемычки заземлителя и борта заземления коробки выводов кабелем. 7. Смазка мест соединения солидолом.	6,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-006-14-01	Заземление взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции типа: ТКШВП-320/6, ТКШВПС, ТКШВП-240/6	1 подстанция	1. Монтаж двух заземлителей. 2. Закрепление к раме подстанции контура заземления. 3. Соединение гибкими перемычками кабеля с контуром заземления и с корпусом, а контура - с заземлителем. 4. Разделка гибкого кабеля для дополнительного заземления. 5. Ввод кабеля в коробку выводов. 6. Соединение перемычки заземлителя и борта заземления коробки выводов кабелем. 7. Смазка мест соединения солидолом.	6,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-006-15-01	Заземление взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции типа: ТСВП-400/6	1 подстанция	1. Монтаж двух заземлителей. 2. Закрепление к раме подстанции контура заземления. 3. Соединение гибкими перемычками кабеля с контуром заземления и с корпусом, а контура - с заземлителем. 4. Разделка гибкого кабеля для дополнительного заземления. 5. Ввод кабеля в коробку выводов. 6. Соединение перемычки заземлителя и борта заземления коробки выводов кабелем. 7. Смазка мест соединения солидолом.	7,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-01-007 Ручные пускатели								
Н-63-01-007-01-01	Ручные пускатели типа: ПРВ-1007, ПРВД-1013, ПРВ-1031А	1 пускатель	1. Снятие крышки пускателя, проверка предохранителей, работы механической блокировки и плотности контактов, закрытие боковой крышки. 2. Установка пускателя на основание или подвеска его на стене и закрепление. 3. Вскрытие вводного устройства. 4. Разделка конца кабеля, ввод его в камеру вводного устройства и крепление в горловине с установкой уплотнителей. 5. Заземление пускателя. 6. Подключение жил кабеля к контактам и закрытие вводного устройства.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-007-02-01	Ручные пускатели типа: ПРШ-1	1 пускатель	1. Снятие крышки пускателя, проверка предохранителей, работы механической блокировки и плотности контактов, закрытие боковой крышки. 2. Установка пускателя на основание или подвеска его на стене и закрепление. 3. Вскрытие вводного устройства. 4. Разделка конца кабеля, ввод его в камеру вводного устройства и крепление в горловине с установкой уплотнителей. 5. Заземление пускателя. 6. Подключение жил кабеля к контактам и закрытие вводного устройства.	2,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-01-008 Одиночные барабанные пускатели ПБГ-380 и комплектование их в распределительном пункте через шинные коробки								
Н-63-01-008-01-01	Одиночные барабанные пускатели ПБГ-380 и комплектование их в распределительном пункте через шинные коробки, один: установка пускателя	1 пускатель	1. Вскрытие пускателя, регулировка нажатия контактов, зачистка и смазка их рабочих поверхностей. 2. Проверка работы механизма ручного управления. 3. Проверка работы механической блокировки выключателя. 4. Установка конструкции (под пускатели или шинные коробки) с закреплением ее: при бетонной крепи - вмазкой лап в готовые отверстия, при деревянной крепи - глухарями, при металлической крепи - на болтах. 5. Установка, выверка и закрепление пускателя и шинной коробки на конструкции.	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-008-02-01	Одиночные барабанные пускатели ПБГ-380 и комплектование их в распределительном пункте через шинные коробки, один: присоединение к сети кабелем гибким	1 пускатель	1. Отсоединение кабельной муфты от пускателя. 2. Ввод кабеля в муфту, разделка и закрепление жил кабеля в горловине. 3. Подключение жил кабеля к контактными зажимам, установка на место и закрепление кабельной муфты.	2,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-008-03-01	Одиночные барабанные пускатели ПБГ-380 и комплектование их в распределительном пункте через шинные коробки, один: присоединение к сети кабелем бронированным	1 пускатель	1. Отсоединение кабельной муфты от пускателя. 2. Ввод кабеля в муфту, разделка и закрепление жил кабеля в горловине. 3. Подключение жил кабеля к контактными зажимам, установка на место и закрепление кабельной муфты.	5,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-008-04-01	Одиночные барабанные пускатели ПБГ-380 и комплектование их в распределительном пункте через шинные коробки, первый в пункте: установка пускателя	1 пускатель	1. Вскрытие пускателя, регулировка нажатия контактов, зачистка и смазка их рабочих поверхностей. 2. Проверка работы механизма ручного управления. 3. Проверка работы механической блокировки выключателя. 4. Установка конструкции (под пускатели или шинные коробки) с закреплением ее: при бетонной крепи - вмазкой лап в готовые отверстия, при деревянной крепи - глухарями, при металлической крепи - на болтах. 5. Установка, выверка и закрепление пускателя и шинной коробки на конструкции.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-008-05-01	Одиночные барабанные пускатели ПБГ-380 и комплектование их в распределительном пункте через шинные коробки, первый в пункте: установка шинной коробки	1 пускатель	1. Вскрытие пускателя, регулировка нажатия контактов, зачистка и смазка их рабочих поверхностей. 2. Проверка работы механизма ручного управления. 3. Проверка работы механической блокировки выключателя. 4. Установка конструкции (под пускатели или шинные коробки) с закреплением ее: при бетонной крепи - вмазкой лап в готовые отверстия, при деревянной крепи - глухарями, при металлической крепи - на болтах. 5. Установка, выверка и закрепление пускателя и шинной коробки на конструкции.	0,81	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-008-06-01	Одиночные барабанные пускатели ПБГ-380 и комплектование их в распределительном пункте через шинные коробки, первый в пункте: присоединение к сети кабелем гибким	1 пускатель	1. Установка перемычки между шинными коробками. 2. Установка пускателя на конструкцию. 3. Ввод кабеля в шинную коробку и в муфту пускателя с разделкой концов. 4. Присоединение жил к клеммам.	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-008-07-01	Одиночные барабанные пускатели ПБГ-380 и комплектование их в распределительном пункте через шинные коробки, первый в пункте: присоединение к сети кабелем бронированным	1 пускатель	1. Установка перемычки между шинными коробками. 2. Установка пускателя на конструкцию. 3. Ввод кабеля в шинную коробку и в муфту пускателя с разделкой концов. 4. Присоединение жил к клеммам.	5,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-008-08-01	Одиночные барабанные пускатели ПБГ-380 и комплектование их в распределительном пункте через шинные коробки, последующий: установка пускателя	1 пускатель	1. Вскрытие пускателя, регулировка нажатия контактов, зачистка и смазка их рабочих поверхностей. 2. Проверка работы механизма ручного управления. 3. Проверка работы механической блокировки выключателя. 4. Установка конструкции (под пускатели или шинные коробки) с закреплением ее: при бетонной крепи - вмазкой лап в готовые отверстия, при деревянной крепи - глухарями, при металлической крепи - на болтах. 5. Установка, выверка и закрепление пускателя и шинной коробки на конструкции.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-008-09-01	Одиночные барабанные пускатели ПБГ-380 и комплектование их в распределительном пункте через шинные коробки, последующий: установка шинной коробки	1 пускатель	1. Вскрытие пускателя, регулировка нажатия контактов, зачистка и смазка их рабочих поверхностей. 2. Проверка работы механизма ручного управления. 3. Проверка работы механической блокировки выключателя. 4. Установка конструкции (под пускатели или шинные коробки) с закреплением ее: при бетонной крепи - вмазкой лап в готовые отверстия, при деревянной крепи - глухарями, при металлической крепи - на болтах. 5. Установка, выверка и закрепление пускателя и шинной коробки на конструкции.	0,81	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-008-10-01	Одиночные барабанные пускатели ПБГ-380 и комплектование их в распределительном пункте через шинные коробки, последующий: присоединение к сети кабелем гибким	1 пускатель	1. Установка перемычки между шинными коробками. 2. Установка пускателя на конструкцию. 3. Ввод кабеля в шинную коробку и в муфту пускателя с разделкой концов. 4. Присоединение жил к клеммам.	1,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-008-11-01	Одиночные барабанные пускатели ПБГ-380 и комплектование их в распределительном пункте через шинные коробки, последующий: присоединение к сети кабелем бронированным	1 пускатель	1. Установка перемычки между шинными коробками. 2. Установка пускателя на конструкцию. 3. Ввод кабеля в шинную коробку и в муфту пускателя с разделкой концов. 4. Присоединение жил к клеммам.	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-01-009 Пускатели моторного привода ПМП-3								
Н-63-01-009-01-01	Пускатели моторного привода ПМП-3	1 пускатель	1. Подвеска пускателя ПМП-3 на установленную конструкцию и крепление его. 2. Открытие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 3. Зачистка и протирка контактов. 4. Смазка подвижных частей механизмов. 5. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 6. Установка крышки на место. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода. 9. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 10. Подсоединение жил кабеля к клеммам. 11. Установка и закрытие крышки вводного устройства. 12. Соединение пускателя в распредпункте.	3,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-01-010 Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели								
Н-63-01-010-01-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа АФВ, АФВД, массой до: 190 кг, при установке одного выключателя	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-02-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа АФВ, АФВД, массой до: 190 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, гибким	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-03-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа АФВ, АФВД, массой до: 190 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, бронированным	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	3,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-04-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа АФВ, АФВД, массой до: 240 кг, при установке одного выключателя	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	2,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-05-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа АФВ, АФВД, массой до: 240 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, гибким	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-06-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа АФВ, АФВД, массой до: 240 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, бронированным	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	4,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-07-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа АФВ, АФВД, массой до: 320 кг, при установке одного выключателя	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	3,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-08-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа АФВ, АФВД, массой до: 320 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, гибким	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	4,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-09-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа АФВ, АФВД, массой до: 320 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, бронированным	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	5,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-10-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПВИ-32У5, массой до: 130 кг, при установке одного выключателя	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-11-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПВИ-32У5, массой до: 130 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, гибким	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	2,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-12-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПВИ-63Б, массой до: 200 кг, при установке одного выключателя	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	3,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-13-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПВИ-63Б, массой до: 200 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, гибким	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	3,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-14-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВ, массой до: 130 кг, при установке одного выключателя	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-15-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВ, массой до: 130 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, гибким	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	3,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-16-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВ, массой до: 130 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, бронированным	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	4,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-17-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВ, массой до: 190 кг, при установке одного выключателя	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	3,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-18-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВ, массой до: 190 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, гибким	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	3,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-19-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВ, массой до: 190 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, бронированным	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	4,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-20-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВ, массой до: 250 кг, при установке одного выключателя	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	3,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-21-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВ, массой до: 250 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, гибким	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	4,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-22-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВ, массой до: 250 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, бронированным	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	5,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-23-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВ, массой до: 300 кг, при установке одного выключателя	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	3,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-24-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВ, массой до: 300 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, гибким	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-25-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВ, массой до: 300 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, бронированным	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	6,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-26-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВР, ПМВИ, ПМВИР-1441, массой до: 150 кг, при установке одного выключателя	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	4,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-27-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВР, ПМВИ, ПМВИР-1441, массой до: 150 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, гибким	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	5,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-28-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВР, ПМВИ, ПМВИР-1441, массой до: 150 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, бронированным	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	7,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-29-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВР, ПМВИ, ПМВИР-1441, массой до: 185 кг, при установке одного выключателя	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	4,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-30-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВР, ПМВИ, ПМВИР-1441, массой до: 185 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, гибким	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	6,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-31-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВР, ПМВИ, ПМВИР-1441, массой до: 185 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, бронированным	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	8,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-32-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВР, ПМВИ, ПМВИР-1441, массой до: 225 кг, при установке одного выключателя	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	5,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-33-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВР, ПМВИ, ПМВИР-1441, массой до: 225 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, гибким	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	7,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-010-34-01	Взрывобезопасные автоматические фидерные выключатели и магнитные пускатели типа ПМВР, ПМВИ, ПМВИР-1441, массой до: 225 кг, при установке выключателя или пускателя в распределительном пункте, бронированным	1 выключатель или пускатель	1. Снятие крышки и проверка работы приборов и механической блокировки. 2. Зачистка и протирка контактов и регулировка нажатия их. 3. Смазка подвижных частей механизмов. 4. Проверка схемы соединения и состояния изоляции. 5. Установка крышки на место. 6. Установка аппарата на готовое основание и крепление его. 7. Отсоединение и снятие крышки вводного устройства. 8. Снятие и разъединение ввода (муфты). 9. Разделка конца кабеля. 10. Ввод кабеля через муфту в вводное устройство. 11. Присоединение жил к клеммам. 12. Установка и закрепление крышки вводного устройства. 13. Заземление выключателя или пускателя. 14. Соединение выключателя или пускателя в пункте (при установке в распределительном пункте).	8,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-01-011 Кнопочные посты управления во взрывобезопасном исполнении								
Н-63-01-011-01-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (всего), тип кнопочного поста: КУВ-3, КУВ-11	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	0,93	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-02-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (всего), тип кнопочного поста: КУВ-12	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	1,23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-03-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (всего), тип кнопочного поста: КУВ-13	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-04-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (всего), тип кнопочного поста: КУ-91	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-05-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (всего), тип кнопочного поста: КУ-92, КУ-93	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	1,58	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-06-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (в том числе установка), тип кнопочного поста: КУВ-3, КУВ-11	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	0,42	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-07-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (в том числе установка), тип кнопочного поста: КУВ-12	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	0,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-08-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (в том числе установка), тип кнопочного поста: КУВ-13	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	0,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-09-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (в том числе установка), тип кнопочного поста: КУ-91	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	0,55	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-10-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (в том числе установка), тип кнопочного поста: КУ-92, КУ-93	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	0,55	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-11-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (в том числе присоединение к сети), тип кнопочного поста: КУВ-3, КУВ-11	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	0,51	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-12-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (в том числе присоединение к сети), тип кнопочного поста: КУВ-12	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	0,73	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-13-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (в том числе присоединение к сети), тип кнопочного поста: КУВ-13	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-14-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (в том числе присоединение к сети), тип кнопочного поста: КУ-91	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	0,55	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-011-15-01	Монтаж кнопочного поста управления во взрывобезопасном исполнении (в том числе присоединение к сети), тип кнопочного поста: КУ-92, КУ-93	1 кнопочный пост	1. Снятие крышки кнопочного поста управления и визуальный осмотр. 2. Разметка места пробивки гнезда для штыря или накола отверстий для шурупов. 3. Пробивка гнезда (при установке на бетоне) или накол отверстий для шурупов (при установке на дереве). 4. Вмазка штыря. 5. Разделка концов кабеля, ввод их в вводное устройство и крепление. 6. Присоединение жил кабеля к клеммам. 7. Установка и закрепление крышки. 8. Установка кнопочного поста на место, закрепление и проверка его работы. 9. Заземление кнопочного поста управления.	1,03	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-01-012 Панели распределительных щитов								
Н-63-01-012-01-01	Установка панелей распределительных щитов, ширина панелей: до 600 мм	1 панель	1. Установка, выверка и крепление панелей на установленных конструкциях. 2. Соединение панелей между собой. 3. Заземление панелей.	4,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-012-02-01	Установка панелей распределительных щитов, ширина панелей: свыше 600 мм	1 панель	1. Установка, выверка и крепление панелей на установленных конструкциях. 2. Соединение панелей между собой. 3. Заземление панелей.	8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-012-03-01	Соединение панелей распределительных щитов	1 панель	1. Установка, выверка и крепление панелей на установленных конструкциях. 2. Соединение панелей между собой. 3. Заземление панелей.	0,67	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-01-013 Воздушные масляные и жидкостные реостаты и регуляторы								
Н-63-01-013-01-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 25 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	0,86	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-013-02-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 25 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка гнезд	1 реостат или 1 регулятор	-	0,17	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-013-03-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 25 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд ручную	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-04-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 25 кг: на ранее установленных конструкциях	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	0,52	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-013-05-01	Заливка маслом или электролитом воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 25 кг	1 реостат или 1 регулятор	-	0,16	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-06-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 50 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-013-07-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 50 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка гнезд	1 реостат или 1 регулятор	-	0,26	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-08-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 50 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд вручную	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-013-09-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 50 кг: на ранее установленных конструкциях	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-013-10-01	Заливка маслом или электролитом воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 50 кг	1 реостат или 1 регулятор	-	0,35	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-11-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 100 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	2,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-12-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 100 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка гнезд	1 реостат или 1 регулятор	-	0,35	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-013-13-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 100 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд ручную	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-013-14-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 100 кг: на ранее установленных конструкциях	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-013-15-01	Заливка маслом или электролитом воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 100 кг	1 реостат или 1 регулятор	-	1	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-16-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 200 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	4,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-17-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 200 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка гнезд	1 реостат или 1 регулятор	-	0,63	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-18-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 200 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд ручную	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	5,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-19-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 200 кг: на ранее установленных конструкциях	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	3,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-20-01	Заливка маслом или электролитом воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 200 кг	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	1,2	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-21-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 350 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	5,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-22-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 350 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка гнезд	1 реостат или 1 регулятор	-	0,63	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-23-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 350 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд ручную	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	6,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-24-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 350 кг: на ранее установленных конструкциях	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	4,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-25-01	Заливка маслом или электролитом воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 350 кг	1 реостат или 1 регулятор	-	1,4	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-26-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 500 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	6,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-27-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 500 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка гнезд	1 реостат или 1 регулятор	-	0,63	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-28-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 500 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд вручную	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	7,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-29-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 500 кг: на ранее установленных конструкциях	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	5,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-30-01	Заливка маслом или электролитом воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 500 кг	1 реостат или 1 регулятор	-	2,2	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-31-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 800 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	7,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-32-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 800 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка гнезд	1 реостат или 1 регулятор	-	0,63	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-33-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 800 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд вручную	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	7,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-34-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 800 кг: на ранее установленных конструкциях	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	6,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-35-01	Заливка маслом или электролитом воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 800 кг	1 реостат или 1 регулятор	-	3	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-36-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 1200 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, всего	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	8,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-37-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 1200 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд механизированный, в том числе пробивка гнезд	1 реостат или 1 регулятор	-	0,63	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-38-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 1200 кг: с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, способ пробивки гнезд ручную	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	9,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-39-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 1200 кг: на ранее установленных конструкциях	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	7,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-40-01	Заливка маслом или электролитом воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 1200 кг	1 реостат или 1 регулятор	-	3,7	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-41-01	Установка воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 8500 кг: на ранее установленных конструкциях	1 реостат или 1 регулятор	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции.	60	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-42-01	Заливка маслом или электролитом воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов массой до 8500 кг	1 реостат или 1 регулятор	-	25,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-43-01	Присоединение аппарата к сети и подготовка к включению, масса реостата или регулятора до: 25 кг, постоянный ток	1 реостат или регулятор	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме. 5. Заливка аппарата маслом или электролитом.	0,28	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-44-01	Присоединение аппарата к сети и подготовка к включению, масса реостата или регулятора до: 25 кг, переменный ток	1 реостат или регулятор	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме. 5. Заливка аппарата маслом или электролитом.	0,44	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-45-01	Присоединение аппарата к сети и подготовка к включению, масса реостата или регулятора до: 50 кг, постоянный ток	1 реостат или регулятор	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме. 5. Заливка аппарата маслом или электролитом.	0,33	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-46-01	Присоединение аппарата к сети и подготовка к включению, масса реостата или регулятора до: 50 кг, переменный ток	1 реостат или регулятор	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме. 5. Заливка аппарата маслом или электролитом.	0,49	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-47-01	Присоединение аппарата к сети и подготовка к включению, масса реостата или регулятора до: 100 кг, постоянный ток	1 реостат или регулятор	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме. 5. Заливка аппарата маслом или электролитом.	0,56	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-48-01	Присоединение аппарата к сети и подготовка к включению, масса реостата или регулятора до: 100 кг, переменный ток	1 реостат или регулятор	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме. 5. Заливка аппарата маслом или электролитом.	0,64	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-49-01	Присоединение аппарата к сети и подготовка к включению, масса реостата или регулятора до: 350 кг, постоянный ток	1 реостат или регулятор	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме. 5. Заливка аппарата маслом или электролитом.	0,66	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-013-50-01	Присоединение аппарата к сети и подготовка к включению, масса реостата или регулятора до: 350 кг, переменный ток	1 реостат или регулятор	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме. 5. Заливка аппарата маслом или электролитом.	0,87	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-51-01	Присоединение аппарата к сети и подготовка к включению, масса реостата или регулятора до: 1200 кг, переменный ток	1 реостат или регулятор	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме. 5. Заливка аппарата маслом или электролитом.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-013-52-01	Присоединение аппарата к сети и подготовка к включению, масса реостата или регулятора до: 8500 кг, переменный ток	1 реостат или регулятор	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме. 5. Заливка аппарата маслом или электролитом.	4,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-01-014 Установка командоаппаратов								
Н-63-01-014-01-01	Установка командоаппаратов (путевые выключатели) без редуктора массой до: 25 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-02-01	Установка командоаппаратов (путевые выключатели) без редуктора массой до: 35 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-03-01	Установка командоаппаратов с встроенным редуктором массой до: 30 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-014-04-01	Установка командоаппаратов с встроенным редуктором массой до: 60 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-05-01	Установка командоаппаратов с встроенным редуктором массой до: 120 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	4,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-06-01	Установка командоаппаратов (командоконтролеры), устанавливаемых на конструкции, расположенной на полу, массой до: 10 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	0,57	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-014-07-01	Установка коммандоаппаратов (командоконтролеры), устанавливаемых на конструкции, расположенной на полу, массой до: 25 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-08-01	Установка коммандоаппаратов (командоконтролеры), устанавливаемых на конструкции, расположенной на полу, массой до: 50 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-09-01	Установка коммандоаппаратов (командоконтролеры), устанавливаемых на конструкции, расположенной на полу, массой до: 100 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-014-10-01	Установка командоаппаратов (командоконтролеры), устанавливаемых на конструкции, расположенной на полу, массой до: 130 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	4,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-11-01	Установка командоаппаратов устанавливаемых на стене или на потолке, массой до: 25 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-12-01	Установка командоаппаратов устанавливаемых на стене или на потолке, массой до: 30 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	3,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-014-13-01	Установка командоаппаратов (командоконтролеры) с моторным приводом, массой до: 135 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	5,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-14-01	Установка командоаппаратов (командоконтролеры) с моторным приводом, массой до: 160 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	7,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-15-01	Установка командоаппаратов ножных (командоконтролеры), массой до: 60 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-014-16-01	Установка выключателей конечных, однокнопочных, двухкнопочных, нормальных в брызгозащищенном или взрывобезопасном исполнении, массой до: 3 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	0,41	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-17-01	Установка выключателей конечных, однокнопочных, двухкнопочных, нормальных в брызгозащищенном или взрывобезопасном исполнении, массой до: 10 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	0,94	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-18-01	Установка выключателей конечных, однокнопочных, двухкнопочных, нормальных в брызгозащищенном или взрывобезопасном исполнении, массой до: 25 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-014-19-01	Установка выключателей конечных, однокнопочных, двухкнопочных, нормальных в брызгозащищенном или взрывобезопасном исполнении, массой до: 40 кг	1 аппарат	1. Проверка исправности аппарата. 2. Разметка места установки и пробивка гнезд в бетонном основании (при креплении штырями). 3. Вмазка штырей в бетонное основание. 4. Установка, выверка и крепление аппарата на конструкции или на бетонном основании.	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-014-20-01	Присоединение коммандоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 2, масса аппарата до 60 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	0,78	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-014-21-01	Присоединение коммандоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 4, масса аппарата до 60 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-014-22-01	Присоединение командоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 4, масса аппарата до 120 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-014-23-01	Присоединение командоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 6, масса аппарата до 60 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-014-24-01	Присоединение командоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 8, масса аппарата до 60 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-014-25-01	Присоединение командоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 10, масса аппарата до 60 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	2,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-014-26-01	Присоединение командоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 10, масса аппарата до 120 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	3,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-014-27-01	Присоединение командоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 12, масса аппарата до 60 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	3,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-014-28-01	Присоединение командоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 16, масса аппарата до 60 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	4,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-014-29-01	Присоединение командоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 16, масса аппарата до 120 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	6,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-014-30-01	Присоединение командоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 16, масса аппарата до 160 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-014-31-01	Присоединение командоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 20, масса аппарата до 120 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	8,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-014-32-01	Присоединение командоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 24, масса аппарата до 120 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	9,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-01-014-33-01	Присоединение командоаппарата к сети и подготовка к сдаче под наладку, число цепей: 24, масса аппарата до 160 кг	1 аппарат	1. Разделка кабеля, опрессовка наконечников, прозвонка и навеска бирок с выполнением надписей. 2. Присоединение концов к клеммам. 3. Зачистка и регулировка контактов аппарата, установка плавких вставок. 4. Проверка правильности подключения проводов по схеме.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-01-015 Проводки вторичных цепей								
Н-63-01-015-01-01	Монтаж проводок внутренних вторичных цепей, прокладка проводов или кабелей: с креплением их накладными скобами по кирпичным и бетонным стенам	100 м провода	1. Разметка по схеме потоков и мест крепления проводки. 2. Приварка скобок крепления. 3. Сверление отверстий и гнезд. 4. Установка деталей крепления. 5. Навешивание накладных скоб. 6. Нарезка и укладка прокладок под провода и крепежные детали. 7. Заготовка и прокладка проводов и кабелей с выполнением изгибов. 8. Прозвонка, определение назначения проводок. 9. Изготовление и навеска временных бирок. 10. Нанесение обозначений по схеме на временных и постоянных бирках, зажимах и приборах. 11. Выполнение изгибов, прошивка проводов и наложение нитяных бандажей. 12. Снятие временных бирок и установка постоянных бирок-оконцевателей с надписями.	33,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-015-02-01	Монтаж проводок внутренних вторичных цепей, прокладка проводов или кабелей: по стальным основаниям с приваркой полосок и креплением пряжками	100 м провода	1. Разметка по схеме потоков и мест крепления проводки. 2. Приварка скобок крепления. 3. Сверление отверстий и гнезд. 4. Установка деталей крепления. 5. Навешивание накладных скоб. 6. Нарезка и укладка прокладок под провода и крепежные детали. 7. Заготовка и прокладка проводов и кабелей с выполнением изгибов. 8. Прозвонка, определение назначения проводок. 9. Изготовление и навеска временных бирок. 10. Нанесение обозначений по схеме на временных и постоянных бирках, зажимах и приборах. 11. Выполнение изгибов, прошивка проводов и наложение нитяных бандажей. 12. Снятие временных бирок и установка постоянных бирок-оконцевателей с надписями.	17	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-015-03-01	Монтаж проводок внутренних вторичных цепей, прокладка проводов или кабелей: в стальных коробах потоком с накладыванием бандажей без крепления	100 м провода	1. Разметка по схеме потоков и мест крепления проводки. 2. Приварка скобок крепления. 3. Сверление отверстий и гнезд. 4. Установка деталей крепления. 5. Навешивание накладных скоб. 6. Нарезка и укладка прокладок под провода и крепежные детали. 7. Заготовка и прокладка проводов и кабелей с выполнением изгибов. 8. Прозвонка, определение назначения проводок. 9. Изготовление и навеска временных бирок. 10. Нанесение обозначений по схеме на временных и постоянных бирках, зажимах и приборах. 11. Выполнение изгибов, прошивка проводов и наложение нитяных бандажей. 12. Снятие временных бирок и установка постоянных бирок-оконцевателей с надписями.	6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-015-04-01	Монтаж внешних соединений вторичных цепей: комплектование и крепление потоков жил по стальным панелям и конструкциям	100 м жил	1. Разборка жил провода и кабеля и подборка их в поток. 2. Укладка жил в потоке без перекрещиваний. 3. Изготовление временных бандажей. 4. Привязка коммутационной гребенки. 5. Укладка жил проводов в прорези гребенки. 6. Изгибание жилы по гребенке. 7. Перевязка потока жил. 8. Удаление временных перевязок. 9. Крепление потока жил кабеля бандажом из шпагата. 10. Снятие гребенки и крепление линейки. 11. Изгибание жил кабеля с надетыми полихлорвиниловыми трубками по линейке. 12. Открепление линейки.	8,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-015-05-01	Прозвонка в разных помещениях концов, проводов и жил кабелей с определением их назначения и с подвеской бирок	100 м жил	1. Определение назначений проводов или кабелей в потоках. 2. Нанесение знаков на трубки.	7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-015-06-01	Присоединение концов: присоединение проводов или жил кабеля под зажимные винты	100 концов	1. Отрезка концов жил и полихлорвиниловых трубок. 2. Снятие изоляции. 3. Сжатие жил в пучок. 4. Надевание оконцевателей и присоединение жил кабеля к зажимам.	4,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-01-015-07-01	Присоединение концов: присоединение проводов или жил кабеля под зажимные винты с изготовлением колечек под винты или болты	100 концов	1. Разметка и сверление отверстий. 2. Приварка скобок креплений. 3. Прокладка и крепление готовых потоков с изготовлением поясков и замков.	5,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-01-015-08-01	Присоединение концов: присоединение проводов или жил кабеля под зажимные винты с разделанными концами и кольцами	100 концов	1. Разметка и сверление отверстий. 2. Приварка скобок креплений. 3. Прокладка и крепление готовых потоков с изготовлением поясков и замков.	2,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Раздел Н-63-02 Монтаж оборудования сигнализации и защиты								
Таблица Н-63-02-001 Установка аппаратов, приборов и световых табло								
Н-63-02-001-01-01	Установка аппаратов, приборов и световых табло, материал основания: бетон, кирпич, металл, пороша при готовых отверстиях и установленных деталях крепления	1 аппарат или 1 прибор	1. Вскрытие аппарата и проверка схемы соединения. 2. Зачистка контактов, регулировка их нажатия и проверка работы аппарата вручную. 3. Разметка и пробивка гнезд в бетонном основании или сверление отверстий в металлическом или деревянном основании. 4. Установка и закрепление аппарата.	0,39	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-001-02-01	Установка аппаратов, приборов и световых табло, материал основания: бетон, кирпич, металл, порода с заготовкой отверстий и установкой деталей крепления	1 аппарат или 1 прибор	1. Вскрытие аппарата и проверка схемы соединения. 2. Зачистка контактов, регулировка их нажатия и проверка работы аппарата вручную. 3. Разметка и пробивка гнезд в бетонном основании или сверление отверстий в металлическом или деревянном основании. 4. Установка и закрепление аппарата.	0,97	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-001-03-01	Установка аппаратов, приборов и световых табло, материал основания: дерево при готовых отверстиях и установленных деталях крепления	1 аппарат или 1 прибор	1. Вскрытие аппарата и проверка схемы соединения. 2. Зачистка контактов, регулировка их нажатия и проверка работы аппарата вручную. 3. Разметка и пробивка гнезд в бетонном основании или сверление отверстий в металлическом или деревянном основании. 4. Установка и закрепление аппарата.	0,29	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-001-04-01	Установка аппаратов, приборов и световых табло, материал основания: дерево с заготовкой отверстий и установкой деталей крепления	1 аппарат или 1 прибор	1. Вскрытие аппарата и проверка схемы соединения. 2. Зачистка контактов, регулировка их нажатия и проверка работы аппарата вручную. 3. Разметка и пробивка гнезд в бетонном основании или сверление отверстий в металлическом или деревянном основании. 4. Установка и закрепление аппарата.	0,78	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-001-05-01	Присоединение к сети аппаратов, приборов и световых табло: звонки, гудки	1 аппарат или 1 прибор	1. Отмеривание и прокладывание кабеля в пределах щита или конструкции. 2. Разделка конца кабеля. 3. Ввод кабеля в аппарат и закрепление в муфте. 4. Прозвонка жил и навеска бирок с надписями. 5. Присоединение жил к клеммам. 6. Закрытие и закрепление крышек.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-001-06-01	Присоединение к сети аппаратов, приборов и световых табло: приборы блокировки	1 аппарат или 1 прибор	1. Отмеривание и прокладывание кабеля в пределах щита или конструкции. 2. Разделка конца кабеля. 3. Ввод кабеля в аппарат и закрепление в муфте. 4. Прозвонка жил и навеска бирок с надписями. 5. Присоединение жил к клеммам. 6. Закрытие и закрепление крышек.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-02-002 Блок-аппараты								
Н-63-02-002-01-01	Монтаж блок-аппарата: всего	1 блок-аппарат	1. Вскрытие аппарата и проверка схемы соединения. 2. Разборка сальников, очистка деталей механизма, смазка и проверка работы вручную. 3. Установка аппаратов на щите или металлической конструкции на болтах по готовым отверстиям и на стене на скобах. 4. Выверка и закрепление аппарата. 5. Заготовка и прокладка кабеля в пределах щита или конструкции. 6. Разделка концов кабеля. 7. Ввод кабеля в аппарат и закрепление его в муфте. 8. Прозвонка жил и навеска бирок с надписями. 9. Присоединение жил к клеммам. 10. Закрытие и закрепление крышки. 11. Подготовка аппарата к включению.	2,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-002-02-01	Монтаж блок-аппарата: в том числе установка	1 блок-аппарат	1. Вскрытие аппарата и проверка схемы соединения. 2. Разборка сальников, очистка деталей механизма, смазка и проверка работы вручную. 3. Установка аппаратов на щите или металлической конструкции на болтах по готовым отверстиям и на стене на скобах. 4. Выверка и закрепление аппарата. 5. Заготовка и прокладка кабеля в пределах щита или конструкции. 6. Разделка концов кабеля. 7. Ввод кабеля в аппарат и закрепление его в муфте. 8. Прозвонка жил и навеска бирок с надписями. 9. Присоединение жил к клеммам. 10. Закрепление и закрепление крышки. 11. Подготовка аппарата к включению.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-002-03-01	Монтаж блок-аппарата: в том числе присоединение к сети	1 блок-аппарат	1. Вскрытие аппарата и проверка схемы соединения. 2. Разборка сальников, очистка деталей механизма, смазка и проверка работы вручную. 3. Установка аппаратов на щите или металлической конструкции на болтах по готовым отверстиям и на стене на скобах. 4. Выверка и закрепление аппарата. 5. Заготовка и прокладка кабеля в пределах щита или конструкции. 6. Разделка концов кабеля. 7. Ввод кабеля в аппарат и закрепление его в муфте. 8. Прозвонка жил и навеска бирок с надписями. 9. Присоединение жил к клеммам. 10. Закрытие и закрепление крышки. 11. Подготовка аппарата к включению.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-02-003 Реле								
Н-63-02-003-01-01	Монтаж: максимальных, минимальных, нулевых, промежуточных реле и реле времени	1 аппарат	1. Установка и крепление аппарата по готовым отверстиям на металлическом или по установленным деталям крепления на бетонном основании. 2. Коммутация проводов и навеска бирок. 3. Проверка назначения контактов и регулировка выдержки времени. 4. Присоединение проводов к клеммам.	1,4	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-003-02-01	Монтаж: реле производительности РПФВ-1	1 аппарат	1. Вскрытие аппарата и проверка схемы соединения. 2. Установка реле на металлическое основание (трубопровод) и закрепление его. 3. Разделка и ввод кабеля в корпус. 4. Присоединение жил к клеммам и закрепление кабеля в муфте с установкой уплотнений.	1,1	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-003-03-01	Монтаж: реле утечки РУВ, УАКИ и РУВ-3аР	1 аппарат	1. Перестановка и крепление салазок. 2. Установка реле на основание и закрепление его. 3. Вскрытие вводных камер реле и автомата и ознакомление со схемой реле. 4. Вывертывание кабельных муфт и снятие уплотнений. 5. Разделка концов кабелей. 6. Прокладывание заземляющего кабеля по установленным конструкциям. 7. Ввод кабелей через муфты в корпус реле и автомата и ввертывание муфт с установкой уплотнений. 8. Присоединение жил кабелей к клеммам реле, автомата и заземлителя. 9. Закрытие вводных камер реле и автомата. 10. Заземление корпуса реле гибкой перемычкой.	2,8	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-02-004 Аппарат управления и датчики								
Н-63-02-004-01-01	Аппарат управления конвейером АУК-1	1 аппарат	1. Вскрытие и проверка схемы соединения аппарата. 2. Разметка мест установки аппарата и креплений. 3. Пробивка или сверление гнезд в основаниях. 4. Установка и крепление аппарата. 5. Разделка и ввод кабеля в аппарат. 6. Присоединение жил к клеммам и закрепление кабеля в муфте с установкой уплотнений.	10,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-004-02-01	Усилитель звуковой сигнализации и связи УЗСС	1 аппарат	1. Вскрытие и проверка схемы соединения аппарата. 2. Разметка мест установки аппарата и креплений. 3. Пробивка или сверление гнезд в основаниях. 4. Установка и крепление аппарата. 5. Разделка и ввод кабеля в аппарат. 6. Присоединение жил к клеммам и закрепление кабеля в муфте с установкой уплотнений.	5,1	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-004-03-01	Термодатчик ТДЛМ	1 аппарат	1. Вскрытие и проверка схемы соединения аппарата. 2. Разметка мест установки аппарата и креплений. 3. Пробивка или сверление гнезд в основаниях. 4. Установка и крепление аппарата. 5. Разделка и ввод кабеля в аппарат. 6. Присоединение жил к клеммам и закрепление кабеля в муфте с установкой уплотнений.	2,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-02-005 Термокаталитический аппарат АМТ-2								
Н-63-02-005-01-01	Термокаталитический аппарат АМТ-2	1 аппарат	1. Вскрытие аппарата и проверка схемы соединений. 2. Разметка места установки аппарата и креплений. 3. Установка и крепление аппарата. 4. Разделка кабелей и ввод в аппарат. 5. Присоединение жил к клеммам и закрепление кабеля в муфте с установкой уплотнений. 6. Подсоединение аппарата АСМТ-2 к источнику питания - трансформатору ТСМ. 7. Подключение аппарата АСМТ-2 к отключающей катушке фидерного автомата АФВ. 8. Заземление аппарата АСМТ-2. 9. Установка и подсоединение гудка ГПРВ-2. 10. Опробование схемы подсоединения аппарата и опробование аппарата под напряжением.	13	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-02-006 Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов ЧУС-3								
Н-63-02-006-01-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов ЧУС-3, монтаж: пускателя ППВ-2	1 пускатель	1. Вскрытие пускателя и осмотр его. 2. Разделка и ввод кабелей в пускатель с закреплением их в раструбах. 3. Маркировка жил кабелей и присоединение их к клеммам. 4. Установка и крепление крышек пускателя. 5. Закрепление пускателя на установленных конструкциях.	6,9	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
						2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-63-02-006-02-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов ЧУС-3, монтаж: привода ПМС-4	1 привод	1. Вскрытие вводной камеры и осмотр ее. 2. Закрепление привода на шпалах. 3. Разделка и ввод кабелей в вводные устройства и закрепление их в раструбах. 4. Присоединение жил кабелей к клеммам. 5. Установка и крепление крышки вводной камеры. 6. Соединение привода с острьяками стрелочного перевода. 7. Механическая и электрическая регулировка положения острьяков стрелочного перевода.	4,3	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
						2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-006-03-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов ЧУС-3, монтаж: блока приемника сигнала БПС-14	1 блок	1. Вскрытие блока приемника и осмотр его. 2. Установка и крепление блока приемника сигналов на конструкцию. 3. Разделка и ввод кабелей в блок приемника с закреплением их в раструбах. 4. Присоединение жил кабелей к клеммам. 5. Установка и крепление крышки блока приемника.	2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-63-02-006-04-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов ЧУС-3, монтаж: указателя сигнального светового ССУ-2	1 указатель	1. Вскрытие указателя сигнального светового и осмотр его. 2. Разделка и ввод кабеля в кабельную муфту с креплением его в раструбе. 3. Присоединение жил кабеля к клеммам. 4. Установка и крепление крышки указателя. 5. Изготовление и установка крюка на бетонном основании. 6. Подвеска указателя. 7. Прокладка и крепление кабеля от указателя до пускателя ППВ-2.	1,7	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-63-02-006-05-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов ЧУС-3, монтаж: приемной антенны рамочной АР-1 между шпалами	1 антенна	1. Вскрытие клеммной коробки антенны рамочной и осмотр ее. 2. Разделка, ввод и присоединение жил кабеля к клеммам. 3. Прокладка кабеля в траншее от антенны рамочной до пускателя ППВ-2. 4. Установка и крепление антенны между шпалами.	1,5	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-006-06-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов ЧУС-3, монтаж: аппарата задания маршрута АЗМ-2	1 аппарат	1. Вскрытие и осмотр аппарата задания маршрута. 2. Разделка концов кабеля. 3. Вскрытие распределительной коробки контролера электровоза. 4. Ввод кабелей в АЗМ-2, крепление их в раструбах и присоединение жил к клеммам. 5. Ввод кабеля в распределительную коробку контролера, крепление его в раструбе и присоединение жил к клеммам. 6. Установка крышки распределительной коробки контролера на место. 7. Установка и крепление АЗМ-2 на электровозе. 8. Снятие батареи 96ТЖН-350 с зарядного стола и установка на электровоз. 9. Опробование работы аппарата задания маршрута АЗМ-2 на электровозе.	3,6	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
						2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-63-02-006-07-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов ЧУС-3, монтаж: антенны передающей АР-1 на электровозе	1 антенна	1. Вскрытие клеммной коробки и осмотр ее. 2. Разделка концов кабеля, ввод и присоединение жил к клеммам. 3. Установка антенны передающей на раме электровоза. 4. Прокладка и крепление кабеля на раме электровоза.	1,2	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-02-007 Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов НЭРПА								
Н-63-02-007-01-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов НЭРПА, монтаж: пускателя ППВ-2У5	1 пускатель	1. Устройство основания из железобетонной затяжки. 2. Установка пускателя на основание. 3. Вскрытие и осмотр пускателя. 4. Заземление пускателя. 5. Снятие крышки и отсоединение муфт вводного устройства. 6. Разделка контрольных и силовых кабелей и ввод в пускатель. 7. Присоединение жил кабелей к клеммам. 8. Установка и закрепление муфт и крышки вводного устройства.	6,2	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
						2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-007-02-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов НЭРПА, монтаж: привода моторного стрелочного ПМС-4У2-5	1 привод	1. Установка деревянных шпал для привода. 2. Крепление привода к шпалам. 3. Установка металлической трубы и прокладка в ней гибких резиновых кабелей. 4. Снятие крышки вводного устройства. 5. Отсоединение муфт вводного устройства. 6. Разделка силового и контрольного кабелей с зачисткой жил и ввод в привод. 7. Присоединение жил кабелей к клеммам. 8. Установка и крепление муфт и крышки вводного устройства. 9. Соединение привода с остряками стрелочного перевода. 10. Механическая и электрическая регулировка стрелочного перевода.	7,4	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
						2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-007-03-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов НЭРПА, монтаж: блока приемника сигнала АПСУ-УХЛ-5	1 блок	1. Установка блока приемника с устройством основания из затяжки. 2. Снятие крышки блока приемника и осмотр его. 3. Разделка и ввод кабелей в блок приемника с закреплением их в раструбах вводного устройства. 4. Присоединение жил кабелей к клеммам. 5. Установка и крепление крышки блока приемника. 6. Прокладка и крепление кабеля от блока приемника сигнала до пускателя. 7. Заземление блока приемника сигналов.	2,7	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-63-02-007-04-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов НЭРПА, монтаж: указателя сигнального светового ССУ-2У5	1 указатель	1. Осмотр сигнального устройства. 2. Разделка и ввод кабеля в кабельную муфту с креплением его в раструбе. 3. Присоединение жил кабеля к клеммам. 4. Установка и крепление крышки указателя. 5. Прокладка и подвеска кабеля от указателя до пускателя. 6. Подвеска указателя и крепление его к кровле проволокой.	2,2	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-007-05-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов НЭРПА, монтаж: антенны приемной А-1УХЛ 51р54	1 антенна	1. Осмотр клеммной коробки антенны. 2. Разделка, ввод и присоединение жил кабеля к клеммам. 3. Разметка и прокладка кабеля от антенны до пускателя. 4. Навеска и крепление антенны к металлической арочной крепи проволокой.	0,31	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-63-02-007-06-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов НЭРПА, монтаж: передатчика сигнала локомотива ЛПС-1УХЛ 51р54	1 передатчик	1. Разметка и выбор места установки передатчика. 2. Отсоединение крышки и муфт вводного устройства. 3. Разделка концов контрольного и телефонного кабелей. 4. Ввод кабелей в передатчик и присоединение жил к клеммам. 5. Прозвонка соединений по схеме. 6. Установка и крепление муфт и крышки вводного устройства. 7. Установка передатчика на электровозе и крепление его. 8. Вскрытие клеммного ящика контроллера электровоза и присоединение жил кабеля к клеммам. 9. Проверка тестером правильности присоединения жил кабеля. 10. Установка и крепление крышки клеммного ящика контроллера электровоза. 11. Опробование работы передатчика на электровозе.	5,6	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
						2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-007-07-01	Электрооборудование и аппаратура автоматических стрелочных переводов НЭРПА, монтаж: антенны передающей А-1УХЛ 51р54	1 антенна	1. Разделка телефонного кабеля и зачистка жил. 2. Снятие муфты вводного устройства и присоединение жил кабеля к клеммам. 3. Крепление муфты вводного устройства. 4. Установка антенны с кабелем на электровозе.	0,43	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Таблица Н-63-02-008 Установка щитов и колонок сигнализации								
Н-63-02-008-01-01	Установка щитов и колонок сигнализации: щит массой до 100 кг	1 щит	1. Разметка мест и пробивка гнезд в полу или стене. 2. Вмазка штырей в пол или лап в стены. 3. Установка колонки сигнализации или щита на место. 4. Выверка и закрепление щита или колонки.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-02-008-02-01	Установка щитов и колонок сигнализации: щит массой до 200 кг	1 щит	1. Разметка мест и пробивка гнезд в полу или стене. 2. Вмазка штырей в пол или лап в стены. 3. Установка колонки сигнализации или щита на место. 4. Выверка и закрепление щита или колонки.	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-02-008-03-01	Установка щитов и колонок сигнализации: щит массой до 350 кг	1 щит	1. Разметка мест и пробивка гнезд в полу или стене. 2. Вмазка штырей в пол или лап в стены. 3. Установка колонки сигнализации или щита на место. 4. Выверка и закрепление щита или колонки.	4,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-008-04-01	Установка щитов и колонок сигнализации: колонка сигнализации	1 колонка	1. Разметка мест и пробивка гнезд в полу или стене. 2. Вмазка штырей в пол или лап в стены. 3. Установка колонки сигнализации или щита на место. 4. Выверка и закрепление щита или колонки.	1,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-02-009 Установка проходных втулок для контрольных кабелей в панелях щитов сигнализации								
Н-63-02-009-01-01	Установка проходных втулок для контрольных кабелей в панелях щитов сигнализации	1 втулка	1. Разметка мест для установки втулок. 2. Сверление отверстий в панели. 3. Установка втулок и закрепление их. 4. Заливка лаком.	0,59	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-02-010 Установка кабельных ящиков								
Н-63-02-010-01-01	Установка кабельных ящиков, способ крепления на металлоконструкциях, установленных: по бетонному основанию, масса ящик до 20 кг	1 ящик	1. Отвинчивание болтов и открывание крышки кабельного ящика. 2. Проверка исправности клемм и закрытие крышки кабельного ящика с креплением болтами. 3. Разметка места установки кабельного ящика. 4. Механизированная пробивка или сверление отверстий в бетонном основании. 5. Установка металлической конструкции лапами в отверстия, расклинивание и промазка цементным раствором. 6. Установка и крепление кабельного ящика к конструкции болтами.	0,62	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-010-02-01	Установка кабельных ящиков, способ крепления на металлоконструкциях, установленных: по бетонному основанию, масса ящик до 40 кг	1 ящик	1. Отвинчивание болтов и открывание крышки кабельного ящика. 2. Проверка исправности клемм и закрытие крышки кабельного ящика с креплением болтами. 3. Разметка места установки кабельного ящика. 4. Механизированная пробивка или сверление отверстий в бетонном основании. 5. Установка металлической конструкции лапами в отверстия, расклинивание и промазка цементным раствором. 6. Установка и крепление кабельного ящика к конструкции болтами.	0,97	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-010-03-01	Установка кабельных ящиков, способ крепления на металлоконструкциях, установленных: по бетонному основанию, масса ящик свыше 40 кг	1 ящик	1. Отвинчивание болтов и открывание крышки кабельного ящика. 2. Проверка исправности клемм и закрытие крышки кабельного ящика с креплением болтами. 3. Разметка места установки кабельного ящика. 4. Механизированная пробивка или сверление отверстий в бетонном основании. 5. Установка металлической конструкции лапами в отверстия, расклинивание и промазка цементным раствором. 6. Установка и крепление кабельного ящика к конструкции болтами.	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-02-010-04-01	Установка кабельных ящиков, способ крепления на металлоконструкциях, установленных: на металлокрепи, масса ящик свыше 40 кг	1 ящик	1. Отвинчивание болтов и открывание крышки кабельного ящика. 2. Проверка исправности клемм и закрывание крышки кабельного ящика с креплением болтами. 3. Разметка места установки кабельного ящика. 4. Подготовка к установке и установка четырех пар скоб в обхват на ножки рам металлической крепи. 5. Установка и крепление двух планок к скобам болтами. 6. Установка и крепление кабельного ящика к планкам болтами.	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-02-011 Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации								
Н-63-02-011-01-01	Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации, число жил в кабеле: 3	1 конец кабеля	1. Отсоединение и снятие крышки кабельного ящика. 2. Проверка состояния изоляции кабеля. 3. Разделка конца кабеля, ввод в кабельный ящик и крепление в муфте. 4. Нарезание бирок из полихлорвиниловой трубки. 5. Зачистка и прозвонка жил кабеля с навеской бирок. 6. Отрезка жил по размеру, съём изоляции, подводка жил кабеля к клеммам с выгибанием углов и колец, присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки кабельного ящика.	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-011-02-01	Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации, число жил в кабеле: 4	1 конец кабеля	1. Отсоединение и снятие крышки кабельного ящика. 2. Проверка состояния изоляции кабеля. 3. Разделка конца кабеля, ввод в кабельный ящик и крепление в муфте. 4. Нарезание бирок из полихлорвиниловой трубки. 5. Зачистка и прозвонка жил кабеля с навеской бирок. 6. Отрезка жил по размеру, съём изоляции, подводка жил кабеля к клеммам с выгибанием углов и колец, присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки кабельного ящика.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-011-03-01	Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации, число жил в кабеле: 5	1 конец кабеля	1. Отсоединение и снятие крышки кабельного ящика. 2. Проверка состояния изоляции кабеля. 3. Разделка конца кабеля, ввод в кабельный ящик и крепление в муфте. 4. Нарезание бирок из полихлорвиниловой трубки. 5. Зачистка и прозвонка жил кабеля с навеской бирок. 6. Отрезка жил по размеру, съём изоляции, подводка жил кабеля к клеммам с выгибанием углов и колец, присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки кабельного ящика.	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-011-04-01	Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации, число жил в кабеле: 6	1 конец кабеля	1. Отсоединение и снятие крышки кабельного ящика. 2. Проверка состояния изоляции кабеля. 3. Разделка конца кабеля, ввод в кабельный ящик и крепление в муфте. 4. Нарезание бирок из полихлорвиниловой трубки. 5. Зачистка и прозвонка жил кабеля с навеской бирок. 6. Отрезка жил по размеру, съём изоляции, подводка жил кабеля к клеммам с выгибанием углов и колец, присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки кабельного ящика.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-011-05-01	Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации, число жил в кабеле: 7	1 конец кабеля	1. Отсоединение и снятие крышки кабельного ящика. 2. Проверка состояния изоляции кабеля. 3. Разделка конца кабеля, ввод в кабельный ящик и крепление в муфте. 4. Нарезание бирок из полихлорвиниловой трубки. 5. Зачистка и прозвонка жил кабеля с навеской бирок. 6. Отрезка жил по размеру, съём изоляции, подводка жил кабеля к клеммам с выгибанием углов и колец, присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки кабельного ящика.	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-011-06-01	Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации, число жил в кабеле: 8	1 конец кабеля	1. Отсоединение и снятие крышки кабельного ящика. 2. Проверка состояния изоляции кабеля. 3. Разделка конца кабеля, ввод в кабельный ящик и крепление в муфте. 4. Нарезание бирок из полихлорвиниловой трубки. 5. Зачистка и прозвонка жил кабеля с навеской бирок. 6. Отрезка жил по размеру, съём изоляции, подводка жил кабеля к клеммам с выгибанием углов и колец, присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки кабельного ящика.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-011-07-01	Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации, число жил в кабеле: 10	1 конец кабеля	1. Отсоединение и снятие крышки кабельного ящика. 2. Проверка состояния изоляции кабеля. 3. Разделка конца кабеля, ввод в кабельный ящик и крепление в муфте. 4. Нарезание бирок из полихлорвиниловой трубки. 5. Зачистка и прозвонка жил кабеля с навеской бирок. 6. Отрезка жил по размеру, съём изоляции, подводка жил кабеля к клеммам с выгибанием углов и колец, присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки кабельного ящика.	2,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-011-08-01	Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации, число жил в кабеле: 14	1 конец кабеля	1. Отсоединение и снятие крышки кабельного ящика. 2. Проверка состояния изоляции кабеля. 3. Разделка конца кабеля, ввод в кабельный ящик и крепление в муфте. 4. Нарезание бирок из полихлорвиниловой трубки. 5. Зачистка и прозвонка жил кабеля с навеской бирок. 6. Отрезка жил по размеру, съём изоляции, подводка жил кабеля к клеммам с выгибанием углов и колец, присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки кабельного ящика.	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-011-09-01	Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации, число жил в кабеле: 19	1 конец кабеля	1. Отсоединение и снятие крышки кабельного ящика. 2. Проверка состояния изоляции кабеля. 3. Разделка конца кабеля, ввод в кабельный ящик и крепление в муфте. 4. Нарезание бирок из полихлорвиниловой трубки. 5. Зачистка и прозвонка жил кабеля с навеской бирок. 6. Отрезка жил по размеру, съём изоляции, подводка жил кабеля к клеммам с выгибанием углов и колец, присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки кабельного ящика.	3,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-011-10-01	Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации, число жил в кабеле: 24	1 конец кабеля	1. Отсоединение и снятие крышки кабельного ящика. 2. Проверка состояния изоляции кабеля. 3. Разделка конца кабеля, ввод в кабельный ящик и крепление в муфте. 4. Нарезание бирок из полихлорвиниловой трубки. 5. Зачистка и прозвонка жил кабеля с навеской бирок. 6. Отрезка жил по размеру, съём изоляции, подводка жил кабеля к клеммам с выгибанием углов и колец, присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки кабельного ящика.	4,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-011-11-01	Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации, число жил в кабеле: 30	1 конец кабеля	1. Отсоединение и снятие крышки кабельного ящика. 2. Проверка состояния изоляции кабеля. 3. Разделка конца кабеля, ввод в кабельный ящик и крепление в муфте. 4. Нарезание бирок из полихлорвиниловой трубки. 5. Зачистка и прозвонка жил кабеля с навеской бирок. 6. Отрезка жил по размеру, съём изоляции, подводка жил кабеля к клеммам с выгибанием углов и колец, присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки кабельного ящика.	5,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-011-12-01	Ввод в кабельные ящики кабелей сигнализации, число жил в кабеле: 37	1 конец кабеля	1. Отсоединение и снятие крышки кабельного ящика. 2. Проверка состояния изоляции кабеля. 3. Разделка конца кабеля, ввод в кабельный ящик и крепление в муфте. 4. Нарезание бирок из полихлорвиниловой трубки. 5. Зачистка и прозвонка жил кабеля с навеской бирок. 6. Отрезка жил по размеру, съём изоляции, подводка жил кабеля к клеммам с выгибанием углов и колец, присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки кабельного ящика.	6,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-02-012 Опробование сигнальной установки								
Н-63-02-012-01-01	Опробование сигнальной установки, число элементов в установке до: 35	1 установка	1. Проверка правильности схемы соединений аппаратов и приборов. 2. Опробование схемы под напряжением.	3	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-012-02-01	Опробование сигнальной установки, число элементов в установке до: 50	1 установка	1. Проверка правильности схемы соединений аппаратов и приборов. 2. Опробование схемы под напряжением.	4,4	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-012-03-01	Опробование сигнальной установки, число элементов в установке до: 65	1 установка	1. Проверка правильности схемы соединений аппаратов и приборов. 2. Опробование схемы под напряжением.	5,8	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-02-013 Прокладка сигнального троса по вертикальному стволу								
Н-63-02-013-01-01	Прокладка сигнального троса по вертикальному стволу	100 м троса	1. Зачалка троса. 2. Спуск по стволу. 3. Крепление троса с подъемного сосуда.	4,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-02-014 Монтаж аппаратуры шахтной стволовой сигнализации типа АШС-1								
Н-63-02-014-01-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: переноска блоков питания и колонок сигнализации на расстояние до 50 м и расположение их на месте ревизии	1 аппарат	-	9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-02-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: заготовка жил для соединения аппаратов между собой	1 жила	-	1,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-014-03-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: открывание-закрывание отсеков колонки	1 отсек	-	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-04-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: открывание-закрывание камер блока питания	1 камера	-	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-05-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: проверка работы колонок с выявлением и устранением неисправностей	1 колонка	-	6,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-06-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: проверка работы блоков питания с выявлением и устранением неисправностей	1 блок	-	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-07-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: проверка работы громкоговорителей и гудков с выявлением и устранением неисправностей	1 комплект	-	0,68	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-08-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: изучение электромонтажной схемы	1 комплект	-	8,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-09-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: соединение аппаратов между собой согласно схемы	1 комплект	-	10,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-014-10-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: временное заземление аппаратов	1 комплект	-	0,37	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-11-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: заготовка кабеля	1 м	-	0,65	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-12-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: разделка концов кабеля	1 конец	-	0,51	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-13-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: временное подсоединение кабеля к блоку питания	1 кабель	-	0,54	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-14-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: опробование работы аппаратов	1 комплект	-	2,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-15-01	Ревизия аппаратуры АШС-1: отсоединение жил от аппаратов	1 комплект	-	2,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-16-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: переход и переноска аппаратов к месту установки	1 аппарат	-	11,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-014-17-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: заготовка труб диаметром 35-40 мм для трубных переходов путем нарезки их бензорезом	10 перерезов	-	0,34	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-18-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: заготовка прокладок для трубных переходов путем нарезки их бензорезом	10 м реза	-	0,22	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-19-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: подноска прокладок и труб для трубных переходов к месту монтажа	1 комплект	-	0,09	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-20-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: выравнивание почвы в нишах подземных	1 ниша	-	0,66	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-21-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: разметка трубных переходов	10 отверстий	-	0,14	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-22-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: разметка отверстий в перекрытии	10 отверстий	-	0,08	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-23-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: вырезка отверстий в перекрытии	10 отверстий	-	0,08	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-014-24-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: обварка трубных переходов	10 изделий	-	0,32	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-25-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: установка колоноку	1 колонка	-	3,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-26-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: крепление колонок к перекрытию	10 м шва	-	0,43	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-27-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: установка и крепление блоков питания	1 блок	-	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-28-01	Монтаж аппаратуры АШС-1: установка громкоговорителя и гудков	1 комплект	-	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-29-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АШС-1: открывание-закрывание камер блока питания	1 комплект	-	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-30-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АШС-1: открывание-закрывание отсеков колонок	1 комплект	-	0,69	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-014-31-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АШС-1: заготовка бирок оконцевателей	100 бирок	-	3,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-32-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АШС-1: подтягивание и крепление конца кабеля к стене	1 конец	-	3,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-33-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АШС-1: отрезка конца кабеля	10 концов	-	1,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-34-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АШС-1: наложение проволочного бандажа на конец кабеля	10 бандажей	-	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-35-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АШС-1: разделка концов кабеля	10 концов	-	7,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-36-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АШС-1: ввод конца кабеля в клеммную камеру аппаратуры	10 концов	-	7,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-37-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АШС-1: прозвонка жил контрольных кабелей, концы которых находятся в разных помещениях	100 жил	-	3,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-014-38-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АПС-1: прозвонка жил силовых кабелей, концы которых находятся в разных помещениях	100 жил	-	0,73	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-39-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АПС-1: прозвонка жил контрольных кабелей, концы которых находятся в одном помещении	100 жил	-	2,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-40-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АПС-1: прозвонка жил силовых кабелей, концы которых находятся в одном помещении	100 жил	-	0,08	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-41-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АПС-1: присоединение концов жил к клеммам	100 концов	-	17,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-42-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АПС-1: заземление аппаратуры АПС-1	1 перемычка	-	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-43-01	Подсоединение концов кабелей к аппаратуре АПС-1: присоединение громкоговорителя и гудков	1 аппарат	-	3,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-02-014-44-01	Опробование аппаратуры стволовой сигнализации: АПС-1	1 комплект	-	6,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-02-015 Прокладка сигнального троса по наклонным выработкам								
Н-63-02-015-01-01	Прокладка сигнального троса по наклонным выработкам: в две нити параллельно	100 м троса	1. Подкатка барабана с тросом к месту работы. 2. Подвеска барабана с тросом или установка на домкраты. 3. Смотывание троса с барабана и растягивание его по наклонной выработке. 4. Натягивание и закрепление троса по концам. 5. Изоляция троса с заготовкой полихлорвиниловых трубок в местах крепления и крепление клицами. 6. Обрубка троса у приводной головки и натяжной каретки, а также в местах прохода через вентиляционные перемишки с разделкой петель на концах.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-02-015-02-01	Прокладка сигнального троса по наклонным выработкам: в одну нить	100 м троса	1. Подкатка барабана с тросом к месту работы. 2. Подвеска барабана с тросом или установка на домкраты. 3. Сматывание троса с барабана и растягивание его по наклонной выработке. 4. Натягивание и закрепление троса по концам. 5. Изоляция троса с заготовкой полихлорвиниловых трубок в местах крепления и крепление клицами. 6. Обрубка троса у приводной головки и натяжной каретки, а также в местах прохода через вентиляционные перемишки с разделкой петель на концах.	2,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-02-016 Установка кабель-тросового выключателя КТВ-2								
Н-63-02-016-01-01	Установка кабель-тросового выключателя КТВ-2	1 выключатель	1. Открывание крышки выключателя. 2. Проверка работоспособности выключателя и закрытие крышки с креплением болтами. 3. Разметка места установки выключателя. 4. Установка выключателя на раму конвейера. 5. Отсоединение крышки камеры ввода и прижимного фланца. 6. Разделка двух концов кабелей и ввод их в камеру ввода с уплотнением резиновой втулки прижимным фланцем. 7. Присоединение жил к контактам и закрытие крышки камеры ввода. 8. Заделка кабелей в зажимы и надевание зажимов своими проушинами на крючки штока (для работы без фиксации отключенного положения выключателя) или надевание зажимов проушинами на ручку местного управления (для работы с фиксацией выключенного положения).	1,65	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-02-017 Установка клиц для крепления тросов								
Н-63-02-017-01-01	Установка клиц для крепления тросов	100 клиц	1. Установка клиц с креплением болтами к стальным кронштейнам.	7,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-63-03 Монтаж рудничных электродвигателей и агрегатов								
Таблица Н-63-03-001 Предварительный осмотр и ревизия электродвигателей с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде								
Н-63-03-001-01-01	Электродвигатели массой до 0,03 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-02-01	Электродвигатели массой до 0,03 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	0,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-03-01	Электродвигатели массой до 0,03 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-04-01	Электродвигатели массой до 0,03 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	0,55	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-05-01	Электродвигатели массой до 0,1 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	2,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-06-01	Электродвигатели массой до 0,1 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	0,67	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-07-01	Электродвигатели массой до 0,1 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	4,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-08-01	Электродвигатели массой до 0,1 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-09-01	Электродвигатели массой до 0,25 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	3,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-10-01	Электродвигатели массой до 0,25 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	1,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-11-01	Электродвигатели массой до 0,25 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	4,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-12-01	Электродвигатели массой до 0,25 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	2,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-13-01	Электродвигатели массой до 0,25 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	6,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-14-01	Электродвигатели массой до 0,25 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-15-01	Электродвигатели массой до 0,5 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	7,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-16-01	Электродвигатели массой до 0,5 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	1,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-17-01	Электродвигатели массой до 0,5 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	9,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-18-01	Электродвигатели массой до 0,5 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-19-01	Электродвигатели массой до 0,5 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	13	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-20-01	Электродвигатели массой до 0,5 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	3,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-21-01	Электродвигатели массой до 0,8 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	8,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-22-01	Электродвигатели массой до 0,8 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-23-01	Электродвигатели массой до 0,8 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	10	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-24-01	Электродвигатели массой до 0,8 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-25-01	Электродвигатели массой до 0,8 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами и возбудителем на валу - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-26-01	Электродвигатели массой до 0,8 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами и возбудителем на валу - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	4,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-27-01	Электродвигатели массой до 0,8 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-28-01	Электродвигатели массой до 0,8 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	4,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-29-01	Электродвигатели массой до 1,2 т, переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-30-01	Электродвигатели массой до 1,2 т, переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-31-01	Электродвигатели массой до 1,2 т, переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	12	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-32-01	Электродвигатели массой до 1,2 т, переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	4,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-33-01	Электродвигатели массой до 1,2 т, переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами и возбудителем на валу - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-34-01	Электродвигатели массой до 1,2 т, переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами и возбудителем на валу - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	6,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-35-01	Электродвигатели массой до 1,2 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-36-01	Электродвигатели массой до 1,2 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	5,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-37-01	Электродвигатели массой до 2 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	15,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-38-01	Электродвигатели массой до 2 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	3,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-39-01	Электродвигатели массой до 2 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-40-01	Электродвигатели массой до 2 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	4,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-41-01	Электродвигатели массой до 2 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами и возбудителем на валу - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	20,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-42-01	Электродвигатели массой до 2 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами и возбудителем на валу - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	7,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-43-01	Электродвигатели массой до 2 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	26,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-44-01	Электродвигатели массой до 2 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	6,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-45-01	Электродвигатели массой до 3 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-46-01	Электродвигатели массой до 3 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	3,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-47-01	Электродвигатели массой до 3 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	22	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-48-01	Электродвигатели массой до 3 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	4,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-49-01	Электродвигатели массой до 3 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами и возбудителем на валу - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-50-01	Электродвигатели массой до 3 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами и возбудителем на валу - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	8,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-51-01	Электродвигатели массой до 3 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	31,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-001-52-01	Электродвигатели массой до 3 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	6,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-53-01	Электродвигатели массой до 5 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	38	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-63-03-001-54-01	Электродвигатели массой до 5 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с короткозамкнутым ротором - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	5,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-55-01	Электродвигатели массой до 5 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	43,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-63-03-001-56-01	Электродвигатели массой до 5 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-57-01	Электродвигатели массой до 5 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами и возбудителем на валу - ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Выемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	54	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-63-03-001-58-01	Электродвигатели массой до 5 т переменного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: с контактными кольцами и возбудителем на валу - в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	11,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-001-59-01	Электродвигатели массой до 5 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: ревизия	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток. 4. Снятие щитков и щеточных устройств. 5. Вёемка ротора. 6. Шлифовка коллектора или колец и притирка щеток. 7. Промывка шеек вала, подшипниковых щитов, масляных ванн и деталей щеточного устройства. 8. Сборка электродвигателя после ревизии с шабровкой подшипников. 9. Наполнение подшипников маслом.	65	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-63-03-001-60-01	Электродвигатели массой до 5 т постоянного тока с щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде: в том числе предварительный осмотр	1 электродвигатель	1. Распаковка и проверка состояния электродвигателя. 2. Очистка и продувка машины. 3. Проверка состояния изоляций и вывода обмоток.	9,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-03-002 Электродвигатели с щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде								
Н-63-03-002-01-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,03 т переменного и постоянного тока: на салазках	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	1,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-02-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,03 т переменного и постоянного тока: на раме или металлической плите	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-03-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,03 т переменного и постоянного тока: на кронштейнах	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	3,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-04-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 0,03 т к сдаче под наладку: переменного тока с короткозамкнутым ротором	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	0,77	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-05-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,1 т переменного и постоянного тока: на салазках	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	3,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-06-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,1 т переменного и постоянного тока: на раме или металлической плите	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	4,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-07-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,1 т переменного и постоянного тока: на кронштейнах	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	6,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-08-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 0,1 т к сдаче под наладку: переменного тока с короткозамкнутым ротором	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	0,81	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-09-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 0,1 т к сдаче под наладку: постоянного или переменного тока с контактными кольцами и возбудителем на валу (синхронные)	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	1	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-10-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,25 т переменного и постоянного тока: на салазках	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	5,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-11-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,25 т переменного и постоянного тока: на раме или металлической плите	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	6,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-12-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,25 т переменного и постоянного тока: на кронштейнах	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-13-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 0,25 т к сдаче под наладку: переменного тока с короткозамкнутым ротором	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	1,9	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-14-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 0,25 т к сдаче под наладку: постоянного или переменного тока с контактными кольцами и возбудителем на валу (синхронные)	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	2,3	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-15-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,5 т переменного и постоянного тока: на салазках	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	9,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-16-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,5 т переменного и постоянного тока: на раме или металлической плите	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	11,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-17-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,5 т переменного и постоянного тока: на кронштейнах	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	20	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-18-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 0,5 т к сдаче под наладку: переменного тока с короткозамкнутым ротором	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	2	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-19-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 0,5 т к сдаче под наладку: постоянного или переменного тока с контактными кольцами и возбудителем на валу (синхронные)	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	2,6	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-20-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,8 т переменного и постоянного тока: на салазках	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-21-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,8 т переменного и постоянного тока: на раме или металлической плите	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	13	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-22-01	Монтаж электродвигателя массой до 0,8 т переменного и постоянного тока: на кронштейнах	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	26,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-23-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 0,8 т к сдаче под наладку: переменного тока с короткозамкнутым ротором	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	2,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-24-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 0,8 т к сдаче под наладку: постоянного или переменного тока с контактными кольцами и возбудителем на валу (синхронные)	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-25-01	Монтаж электродвигателя массой до 1,2 т переменного и постоянного тока: на салазках	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-26-01	Монтаж электродвигателя массой до 1,2 т переменного и постоянного тока: на раме или металлической плите	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	20	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-27-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 1,2 т к сдаче под наладку: переменного тока с короткозамкнутым ротором	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	2,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-28-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 1,2 т к сдаче под наладку: постоянного или переменного тока с контактными кольцами и возбудителем на валу (синхронные)	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	3,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-29-01	Монтаж электродвигателя массой до 2 т переменного и постоянного тока: на салазках	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	21	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-30-01	Монтаж электродвигателя массой до 2 т переменного и постоянного тока: на раме или металлической плите	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	24,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-31-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 2 т к сдаче под наладку: переменного тока с короткозамкнутым ротором	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-32-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 2 т к сдаче под наладку: постоянного или переменного тока с контактными кольцами и возбудителем на валу (синхронные)	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	4,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-33-01	Монтаж электродвигателя массой до 3 т переменного и постоянного тока: на салазках	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-34-01	Монтаж электродвигателя массой до 3 т переменного и постоянного тока: на раме или металлической плите	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	30,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-35-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 3 т к сдаче под наладку: переменного тока с короткозамкнутым ротором	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	4,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-36-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 3 т к сдаче под наладку: постоянного или переменного тока с контактными кольцами и возбудителем на валу (синхронные)	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	5,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-37-01	Монтаж электродвигателя массой до 5 т переменного и постоянного тока: на салазках	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	44,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-63-03-002-38-01	Монтаж электродвигателя массой до 5 т переменного и постоянного тока: на раме или металлической плите	1 электродвигатель	1. Сверка с чертежами размеров фундамента или плиты. 2. Очистка фундамента или плиты. 3. Натяжка струн по осям фундамента и разметка мест установки. 4. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 5. Установка, выверка, закрепление электродвигателя и соединение его с механизмом.	53	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-002-39-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 5 т к сдаче под наладку: переменного тока с короткозамкнутым ротором	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	4,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-002-40-01	Присоединение и подготовка электродвигателя массой до 5 т к сдаче под наладку: постоянного или переменного тока с контактными кольцами и возбудителем на валу (синхронные)	1 электродвигатель	1. Присоединение электродвигателя к электрической сети. 2. Наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции электродвигателя. 4. Переключение электродвигателя в необходимых случаях со звезды на треугольник или наоборот. 5. Опробование электродвигателя вхолостую.	7,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-03-003 Двухмашинные агрегаты, поступающие в собранном виде								
Н-63-03-003-01-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,05 т, поступающие в собранном виде: монтаж, всего	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата. 6. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 7. Проверка и очистка обмоток. 8. Выверка вала и зазоров. 9. Пришабровка подшипников. 10. Установка щеточных устройств и щеток. 11. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 12. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт. 13. Присоединение агрегата к электрической сети. 14. Промывка и наполнение подшипников маслом. 15. Проверка состояния изоляции. 16. Опробование агрегата вхолостую.	15,05	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-02-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,05 т, поступающие в собранном виде: в том числе ревизия	1 агрегат	1. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 2. Проверка и очистка обмоток. 3. Выверка вала и зазоров. 4. Пришабровка подшипников. 5. Установка щеточных устройств и щеток. 6. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 7. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт.	5,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-03-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,05 т, поступающие в собранном виде: в том числе монтаж	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата.	9,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-04-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,05 т, поступающие в собранном виде: в том числе присоединение к электрической сети и подготовка к сдаче под наладку	1 агрегат	1. Присоединение агрегата к электрической сети. 2. Промывка и наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции. 4. Опробование агрегата вхолостую.	0,55	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-05-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,1 т, поступающие в собранном виде: монтаж, всего	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата. 6. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 7. Проверка и очистка обмоток. 8. Выверка вала и зазоров. 9. Пришабровка подшипников. 10. Установка щеточных устройств и щеток. 11. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 12. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт. 13. Присоединение агрегата к электрической сети. 14. Промывка и наполнение подшипников маслом. 15. Проверка состояния изоляции. 16. Опробование агрегата вхолостую.	17,71	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-06-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,1 т, поступающие в собранном виде: в том числе ревизия	1 агрегат	1. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 2. Проверка и очистка обмоток. 3. Выверка вала и зазоров. 4. Пришабровка подшипников. 5. Установка щеточных устройств и щеток. 6. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 7. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт.	6,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-07-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,1 т, поступающие в собранном виде: в том числе монтаж	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-08-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,1 т, поступающие в собранном виде: в том числе присоединение к электрической сети и подготовка к сдаче под наладку	1 агрегат	1. Присоединение агрегата к электрической сети. 2. Промывка и наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции. 4. Опробование агрегата вхолостую.	0,61	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-09-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,2 т, поступающие в собранном виде: монтаж, всего	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата. 6. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 7. Проверка и очистка обмоток. 8. Выверка вала и зазоров. 9. Пришабровка подшипников. 10. Установка щеточных устройств и щеток. 11. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 12. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт. 13. Присоединение агрегата к электрической сети. 14. Промывка и наполнение подшипников маслом. 15. Проверка состояния изоляции. 16. Опробование агрегата вхолостую.	33,7	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-10-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,2 т, поступающие в собранном виде: в том числе ревизия	1 агрегат	1. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 2. Проверка и очистка обмоток. 3. Выверка вала и зазоров. 4. Пришабровка подшипников. 5. Установка щеточных устройств и щеток. 6. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 7. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-11-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,2 т, поступающие в собранном виде: в том числе монтаж	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата.	17,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-12-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,2 т, поступающие в собранном виде: в том числе присоединение к электрической сети и подготовка к сдаче под наладку	1 агрегат	1. Присоединение агрегата к электрической сети. 2. Промывка и наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции. 4. Опробование агрегата вхолостую.	1,7	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-13-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,35 т, поступающие в собранном виде: монтаж, всего	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата. 6. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 7. Проверка и очистка обмоток. 8. Выверка вала и зазоров. 9. Пришабровка подшипников. 10. Установка щеточных устройств и щеток. 11. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 12. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт. 13. Присоединение агрегата к электрической сети. 14. Промывка и наполнение подшипников маслом. 15. Проверка состояния изоляции. 16. Опробование агрегата вхолостую.	38,8	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-14-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,35 т, поступающие в собранном виде: в том числе ревизия	1 агрегат	1. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 2. Проверка и очистка обмоток. 3. Выверка вала и зазоров. 4. Пришабровка подшипников. 5. Установка щеточных устройств и щеток. 6. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 7. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт.	17	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-15-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,35 т, поступающие в собранном виде: в том числе монтаж	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата.	20	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-16-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,35 т, поступающие в собранном виде: в том числе присоединение к электрической сети и подготовка к сдаче под наладку	1 агрегат	1. Присоединение агрегата к электрической сети. 2. Промывка и наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции. 4. Опробование агрегата вхолостую.	1,8	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-17-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,5 т, поступающие в собранном виде: монтаж, всего	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата. 6. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 7. Проверка и очистка обмоток. 8. Выверка вала и зазоров. 9. Пришабровка подшипников. 10. Установка щеточных устройств и щеток. 11. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 12. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт. 13. Присоединение агрегата к электрической сети. 14. Промывка и наполнение подшипников маслом. 15. Проверка состояния изоляции. 16. Опробование агрегата вхолостую.	55,3	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-18-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,5 т, поступающие в собранном виде: в том числе ревизия	1 агрегат	1. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 2. Проверка и очистка обмоток. 3. Выверка вала и зазоров. 4. Пришабровка подшипников. 5. Установка щеточных устройств и щеток. 6. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 7. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт.	27,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-19-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,5 т, поступающие в собранном виде: в том числе монтаж	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-20-01	Двухмашинные агрегаты массой до 0,5 т, поступающие в собранном виде: в том числе присоединение к электрической сети и подготовка к сдаче под наладку	1 агрегат	1. Присоединение агрегата к электрической сети. 2. Промывка и наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции. 4. Опробование агрегата вхолостую.	2,3	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-21-01	Двухмашинные агрегаты массой до 1 т, поступающие в собранном виде: монтаж, всего	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата. 6. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 7. Проверка и очистка обмоток. 8. Выверка вала и зазоров. 9. Пришабровка подшипников. 10. Установка щеточных устройств и щеток. 11. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 12. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт. 13. Присоединение агрегата к электрической сети. 14. Промывка и наполнение подшипников маслом. 15. Проверка состояния изоляции. 16. Опробование агрегата вхолостую.	77,4	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-22-01	Двухмашинные агрегаты массой до 1 т, поступающие в собранном виде: в том числе ревизия	1 агрегат	1. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 2. Проверка и очистка обмоток. 3. Выверка вала и зазоров. 4. Пришабровка подшипников. 5. Установка щеточных устройств и щеток. 6. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 7. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт.	37	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-23-01	Двухмашинные агрегаты массой до 1 т, поступающие в собранном виде: в том числе монтаж	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата.	37	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-24-01	Двухмашинные агрегаты массой до 1 т, поступающие в собранном виде: в том числе присоединение к электрической сети и подготовка к сдаче под наладку	1 агрегат	1. Присоединение агрегата к электрической сети. 2. Промывка и наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции. 4. Опробование агрегата вхолостую.	3,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-25-01	Двухмашинные агрегаты массой до 2 т, поступающие в собранном виде: монтаж, всего	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата. 6. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 7. Проверка и очистка обмоток. 8. Выверка вала и зазоров. 9. Пришабровка подшипников. 10. Установка щеточных устройств и щеток. 11. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 12. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт. 13. Присоединение агрегата к электрической сети. 14. Промывка и наполнение подшипников маслом. 15. Проверка состояния изоляции. 16. Опробование агрегата вхолостую.	96,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-26-01	Двухмашинные агрегаты массой до 2 т, поступающие в собранном виде: в том числе ревизия	1 агрегат	1. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 2. Проверка и очистка обмоток. 3. Выверка вала и зазоров. 4. Пришабровка подшипников. 5. Установка щеточных устройств и щеток. 6. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 7. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт.	43	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-27-01	Двухмашинные агрегаты массой до 2 т, поступающие в собранном виде: в том числе монтаж	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата.	49,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-28-01	Двухмашинные агрегаты массой до 2 т, поступающие в собранном виде: в том числе присоединение к электрической сети и подготовка к сдаче под наладку	1 агрегат	1. Присоединение агрегата к электрической сети. 2. Промывка и наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции. 4. Опробование агрегата вхолостую.	3,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-29-01	Двухмашинные агрегаты массой до 3 т, поступающие в собранном виде: монтаж, всего	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата. 6. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 7. Проверка и очистка обмоток. 8. Выверка вала и зазоров. 9. Пришабровка подшипников. 10. Установка щеточных устройств и щеток. 11. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 12. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт. 13. Присоединение агрегата к электрической сети. 14. Промывка и наполнение подшипников маслом. 15. Проверка состояния изоляции. 16. Опробование агрегата вхолостую.	115,2	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-30-01	Двухмашинные агрегаты массой до 3 т, поступающие в собранном виде: в том числе ревизия	1 агрегат	1. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 2. Проверка и очистка обмоток. 3. Выверка вала и зазоров. 4. Пришабровка подшипников. 5. Установка щеточных устройств и щеток. 6. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 7. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт.	52	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-31-01	Двухмашинные агрегаты массой до 3 т, поступающие в собранном виде: в том числе монтаж	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата.	59	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-03-003-32-01	Двухмашинные агрегаты массой до 3 т, поступающие в собранном виде: в том числе присоединение к электрической сети и подготовка к сдаче под наладку	1 агрегат	1. Присоединение агрегата к электрической сети. 2. Промывка и наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции. 4. Опробование агрегата вхолостую.	4,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-33-01	Двухмашинные агрегаты массой до 5 т, поступающие в собранном виде: монтаж, всего	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата. 6. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 7. Проверка и очистка обмоток. 8. Выверка вала и зазоров. 9. Пришабровка подшипников. 10. Установка щеточных устройств и щеток. 11. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 12. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт. 13. Присоединение агрегата к электрической сети. 14. Промывка и наполнение подшипников маслом. 15. Проверка состояния изоляции. 16. Опробование агрегата вхолостую.	159,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-03-003-34-01	Двухмашинные агрегаты массой до 5 т, поступающие в собранном виде: в том числе ревизия	1 агрегат	1. Снятие предохранительных щитов, щеточных устройств. 2. Проверка и очистка обмоток. 3. Выверка вала и зазоров. 4. Пришабровка подшипников. 5. Установка щеточных устройств и щеток. 6. Шлифовка коллектора, колец и притирка щеток. 7. Установка предохранительных щитов, соединение полумуфт.	67	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-63-03-003-35-01	Двухмашинные агрегаты массой до 5 т, поступающие в собранном виде: в том числе монтаж	1 агрегат	1. Распаковка агрегата. 2. Проверка состояния агрегата с очисткой и продувкой. 3. Сверка с чертежами размеров фундамента, очистка фундамента и колодцев для анкерных болтов. 4. Разметка и натяжка струн по осям фундамента. 5. Установка, выверка, центрирование и закрепление агрегата.	87	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-63-03-003-36-01	Двухмашинные агрегаты массой до 5 т, поступающие в собранном виде: в том числе присоединение к электрической сети и подготовка к сдаче под наладку	1 агрегат	1. Присоединение агрегата к электрической сети. 2. Промывка и наполнение подшипников маслом. 3. Проверка состояния изоляции. 4. Опробование агрегата вхолостую.	5,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-63-04 Монтаж заземления								
Таблица Н-63-04-001 Прокладка шин заземления с установкой деталей крепления								
Н-63-04-001-01-01	Установка опор на породу, бетон, место установки: кабельный канал	100 м шин	1. Разметка мест установки опор. 2. Механизированная пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи. 3. Установка опор в гнезда, крепление и заделка цементным раствором или забивка опор в деревянной крепи.	3,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-04-001-02-01	Установка опор на породу, бетон, место установки: стена	100 м шин	1. Разметка мест установки опор. 2. Механизированная пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи. 3. Установка опор в гнезда, крепление и заделка цементным раствором или забивка опор в деревянной крепи.	4,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-04-001-03-01	Установка опор на породу, бетон, место установки: потолок	100 м шин	1. Разметка мест установки опор. 2. Механизированная пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи. 3. Установка опор в гнезда, крепление и заделка цементным раствором или забивка опор в деревянной крепи.	5,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-04-001-04-01	Установка опор на дерево, место установки: стена	100 м шин	1. Разметка мест установки опор. 2. Механизированная пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи. 3. Установка опор в гнезда, крепление и заделка цементным раствором или забивка опор в деревянной крепи.	2,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-04-001-05-01	Установка опор на дерево, место установки: потолок	100 м шин	1. Разметка мест установки опор. 2. Механизированная пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи. 3. Установка опор в гнезда, крепление и заделка цементным раствором или забивка опор в деревянной крепи.	3,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-04-001-06-01	Установка опор на металл, место установки: стена	100 м шин	1. Раскладка опор вдоль выработки. 2. Отвинчивание гайки крепления соединительной планки рам арочной металлокрепи. 3. Установка кронштейна опоры под соединительную планку с выверкой уровня и направления. 4. Закрепление опоры гайкой.	5,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-04-001-07-01	Прокладка шин по опорам с соединением отрезков электросваркой	100 м шин	1. Раскатка, правка и резка шин. 2. Прокладка шин по установленным опорам с временным креплением их проволокой. 3. Зачистка контактных поверхностей и соединений отрезков шин болтами или электросваркой. 4. Постоянное крепление шин к опорам.	7,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-04-001-08-01	Прокладка шин по опорам с соединением отрезков болтами	100 м шин	1. Раскатка, правка и резка шин. 2. Прокладка шин по установленным опорам с временным креплением их проволокой. 3. Зачистка контактных поверхностей и соединений отрезков шин болтами или электросваркой. 4. Постоянное крепление шин к опорам.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-04-001-09-01	Прокладка шин по опорам с соединением отрезков пристрелкой	100 м шин	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка шин. 3. Технический уход за пистолетом.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-04-002 Прокладка гибких заземляющих перемычек для заземления электрооборудования								
Н-63-04-002-01-01	Прокладка гибких заземляющих перемычек для заземления электрооборудования	1 перемычка	1. Прокладка перемычки и присоединение к электрооборудованию или к кабелю и к заземляющей шине с зачисткой контактных поверхностей. 2. Смазка мест присоединения техническим вазелином.	0,19	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-04-003 Установка заземлителей								
Н-63-04-003-01-01	Установка заземлителей из труб диаметром до: 38 мм	1 заземлитель	1. Установка заземлителя в пробуренный шпур. 2. Присоединение заземляющего проводника к заземлителю и к шине с зачисткой контактных поверхностей. 3. Смазка мест соединения проводника с шиной техническим вазелином. 4. Переход к месту установки следующего заземлителя.	0,49	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-04-003-02-01	Установка заземлителей из труб диаметром до: 50 мм	1 заземлитель	1. Установка заземлителя в пробуренный шпур. 2. Присоединение заземляющего проводника к заземлителю и к шине с зачисткой контактных поверхностей. 3. Смазка мест соединения проводника с шиной техническим вазелином. 4. Переход к месту установки следующего заземлителя.	0,57	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-04-003-03-01	Установка заземлителей из труб диаметром до: 65 мм	1 заземлитель	1. Установка заземлителя в пробуренный шпур. 2. Присоединение заземляющего проводника к заземлителю и к шине с зачисткой контактных поверхностей. 3. Смазка мест соединения проводника с шиной техническим вазелином. 4. Переход к месту установки следующего заземлителя.	0,68	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-04-003-04-01	Установка заземлителей из труб диаметром до: 76 мм	1 заземлитель	1. Установка заземлителя в пробуренный шпур. 2. Присоединение заземляющего проводника к заземлителю и к шине с зачисткой контактных поверхностей. 3. Смазка мест соединения проводника с шиной техническим вазелином. 4. Переход к месту установки следующего заземлителя.	0,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-04-003-05-01	Установка заземлителей из листовой стали	1 заземлитель	1. Разметка мест укладки заземлителя. 2. Устройство песчаной "подушки". 3. Укладка заземлителя в готовую канаву. 4. Зачистка контактных поверхностей и присоединение заземляющего проводника к шине заземления. 5. Смазка места соединения проводника с шиной техническим вазелином. 6. Переход к месту установки следующего заземлителя.	0,95	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-04-004 Установка трезрожковых сварных перемычек заземления светильников и тройниковых муфт								
Н-63-04-004-01-01	Установка трезрожковых сварных перемычек заземления светильников и тройниковых муфт	1 перемычка	1. Зачистка контактных поверхностей. 2. Установка перемычки и присоединение среднего рожа к корпусу светильника или тройниковой муфты, а крайних рожков - к броне кабеля. 3. Смазка контактов техническим вазелином.	0,36	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-63-05 Монтаж электрооборудования зарядной для аккумуляторных электровозов								
Таблица Н-63-05-001 Установка зарядных столов								
Н-63-05-001-01-01	Установка зарядных столов длиной: 2000 мм, ширина стола 960 мм	1 стол	1. Осмотр и проверка фундамента. 2. Освобождение колодцев фундамента от опалубки или пробок и очистка от мусора. 3. Осмотр зарядного стола и установка его на фундамент. 4. Выверка положения стола по уровню и закрепление его.	8,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-05-001-02-01	Установка зарядных столов длиной: 2000 мм, ширина стола 1250 мм	1 стол	1. Осмотр и проверка фундамента. 2. Освобождение колодцев фундамента от опалубки или пробок и очистка от мусора. 3. Осмотр зарядного стола и установка его на фундамент. 4. Выверка положения стола по уровню и закрепление его.	10	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-05-001-03-01	Установка зарядных столов длиной: 3000 мм, ширина стола 960 мм	1 стол	1. Осмотр и проверка фундамента. 2. Освобождение колодцев фундамента от опалубки или пробок и очистка от мусора. 3. Осмотр зарядного стола и установка его на фундамент. 4. Выверка положения стола по уровню и закрепление его.	11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-05-001-04-01	Установка зарядных столов длиной: 3000 мм, ширина стола 1250 мм	1 стол	1. Осмотр и проверка фундамента. 2. Освобождение колодцев фундамента от опалубки или пробок и очистка от мусора. 3. Осмотр зарядного стола и установка его на фундамент. 4. Выверка положения стола по уровню и закрепление его.	13	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-05-001-05-01	Установка зарядных столов длиной: 4000 мм, ширина стола 960 мм	1 стол	1. Осмотр и проверка фундамента. 2. Освобождение колодцев фундамента от опалубки или пробок и очистка от мусора. 3. Осмотр зарядного стола и установка его на фундамент. 4. Выверка положения стола по уровню и закрепление его.	13,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-05-001-06-01	Установка зарядных столов длиной: 4000 мм, ширина стола 1250 мм	1 стол	1. Осмотр и проверка фундамента. 2. Освобождение колодцев фундамента от опалубки или пробок и очистка от мусора. 3. Осмотр зарядного стола и установка его на фундамент. 4. Выверка положения стола по уровню и закрепление его.	14	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-05-002 Зарядные устройства								
Н-63-05-002-01-01	Монтаж зарядного устройства: всего	1 зарядное устройство	1. Установка зарядного устройтва. 2. Присоединение зарядного устройства к сети. 3. Заземление зарядного устройства.	7,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-05-002-02-01	Монтаж зарядного устройства: в том числе установка	1 зарядное устройство	1. Разметка места установки зарядного устройства. 2. Подтаскивание зарядного устройства к месту установки. 3. Установка сварной рамы. 4. Установка зарядного устройства на раму и крепление его. 5. Снятие верхней крышки. 6. Проверка схемы соединения. 7. Установка и крепление верхней крышки. 8. Включение зарядного устройства и корректировка величины тока и напряжения.	3,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-05-002-03-01	Монтаж зарядного устройства: в том числе присоединение к сети	1 зарядное устройство	1. Разделка трех концов кабеля. 2. Установка и опрессование наконечников на жилы кабеля. 3. Подсоединение жил кабеля к клеммам зарядного устройства. 4. Ввод питающего и отводящего кабелей в зарядное устройство.	2,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-05-002-04-01	Монтаж зарядного устройства: в том числе заземление	1 зарядное устройство	1. Зачистка брони кабелей. 2. Заземление оболочек кабелей. 3. Заземление рамы и корпуса зарядного устройства. 4. Смазывание мест соединения техническим вазелином.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-05-003 Установка и сборка селеновых выпрямителей								
Н-63-05-003-01-01	Установка и сборка селеновых выпрямителей массой до: 0,1 т	1 выпрямитель	1. Проверка креплений, разборка и чистка деталей от пыли и смазка. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка деталей, установка креплений и монтаж выпрямителя. 4. Установка выпрямителя и выверка по уровню и отвесу. 5. Проверка механической работы рубильников, переключателей и кнопок. 6. Установка обшивки каркаса.	9,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-05-003-02-01	Установка и сборка селеновых выпрямителей массой до: 1 т	1 выпрямитель	1. Проверка креплений, разборка и чистка деталей от пыли и смазка. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка деталей, установка креплений и монтаж выпрямителя. 4. Установка выпрямителя и выверка по уровню и отвесу. 5. Проверка механической работы рубильников, переключателей и кнопок. 6. Установка обшивки каркаса.	15	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-05-003-03-01	Установка и сборка селеновых выпрямителей массой до: 2 т	1 выпрямитель	1. Проверка креплений, разборка и чистка деталей от пыли и смазка. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка деталей, установка креплений и монтаж выпрямителя. 4. Установка выпрямителя и выверка по уровню и отвесу. 5. Проверка механической работы рубильников, переключателей и кнопок. 6. Установка обшивки каркаса.	18	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-05-004 Электрические кран-балки в зарядной камере								
Н-63-05-004-01-01	Электрические кран-балки в зарядной камере, пролет кран-балок до: 5 м	1 кран-балка	1. Разборка, очистка и сборка механизмов кран-балки. 2. Подвеска тельфера. 3. Установка кран-балки в сборе с механизмами в проектное положение. 4. Опробование и регулировка работы кран-балки.	43,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-05-004-02-01	Электрические кран-балки в зарядной камере, пролет кран-балок до: 15 м	1 кран-балка	1. Разборка, очистка и сборка механизмов кран-балки. 2. Подвеска тельфера. 3. Установка кран-балки в сборе с механизмами в проектное положение. 4. Опробование и регулировка работы кран-балки.	51	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-05-005 Кран КЭД-3 электровозного депо								
Н-63-05-005-01-01	Монтаж КЭД-3 электровозного депо: всего	1 кран	1. Разборка крана на узлы с погрузкой их на площадки для спуска в шахту. 2. Ревизия редукторов, полиспастов, муфт, трансмиссии, механизмов перемещения и подъема грузов. 3. Установка и снятие ручной лебедки для монтажа крана. 4. Сборка моста с кареткой. 5. Подъем и установка моста на подкрановые балки. 6. Монтаж привода перемещения моста. 7. Установка тележки с приводами перемещения и подъема грузов. 8. Установка кожухов. 9. Запасовка полиспастов. 10. Монтаж тормозной системы с ревизией. 11. Опробование работы крана.	114	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-05-005-02-01	Монтаж КЭД-3 электровозного депо, в том числе: разборка крана на узлы с погрузкой их на площадки для спуска в шахту	1 кран	-	23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-05-005-03-01	Монтаж КЭД-3 электровозного депо, в том числе: ревизия редукторов, полиспастов, муфт, трансмиссии, механизмов перемещения и подъема грузов	1 кран	-	22	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-05-005-04-01	Монтаж КЭД-3 электровозного депо, в том числе: опробование работы крана	1 кран	-	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-05-006 Приведение в действие щелочных батарей ТЖН аккумуляторных электровозов								
Н-63-05-006-01-01	Приведение в действие щелочных батарей ТЖН аккумуляторных электровозов: демонтаж аккумуляторной батареи	1 элемент (аккумулятор)	1. Снятие крышек с батарейного ящика и перемычек, соединяющих элементы. 2. Вытаскивание элементов (аккумуляторов) из батарейного ящика. 3. Снятие мешков с элементов. 4. Вытаскивание уплотняющих перегородок и клиньев. 5. Установка порожнего ящика на стол.	0,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-05-006-02-01	Приведение в действие щелочных батарей ТЖН аккумуляторных электровозов: составление электролита	10 л электролита	-	0,57	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-05-006-03-01	Приведение в действие щелочных батарей ТЖН аккумуляторных электровозов: заливка электролита в элементы	1 элемент	1. Первичная очистка элементов от консервирующей смазки и грязи. 2. Заливка элементов электролитом.	0,11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-05-006-04-01	Приведение в действие щелочных батарей ТЖН аккумуляторных электровозов: комплектование элементов в батарею и установка их в батарейный ящик	1 элемент	1. Проверка элементов по напряжению вольтметром. 2. Установка элементов на изолирующий настил и соединение элементов жесткими перемычками (для предотвращения касания элементов друг с другом). 3. Снятие жестких перемычек после первой тренировки (формирования). 4. Очистка элементов от накипи, а батарейного ящика от грязи. 5. Очистка и просушка резиновых мешков для элементов. 6. Укладка элементов в мешки, установка их в батарейном ящике. 7. Установка перегородок и расклинивание элементов в ящике. 8. Установка и крепление перемычек.	0,48	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-05-006-05-01	Приведение в действие щелочных батарей ТЖН аккумуляторных электровозов: тренировка (формирование) щелочных аккумуляторных батарей	1 батарея из 80-130 элементов	1. Подготовка и тренировка (формирование) аккумуляторов с доливкой электролита. 2. Обтирка банок и стеллажей. 3. Проверка величины напряжения, зарядного тока, плотности электролита и ведение записи в журнале.	33,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-05-006-06-01	Приведение в действие щелочных батарей ТЖН аккумуляторных электровозов: контрольный заряд-разряд батарей	1 батарея из 80-130 элементов	1. Контрольный заряд-разряд батареи. 2. Доведение плотности электролита до требуемой величины. 3. Проверка величин напряжения, зарядного тока и ведение записи в журнале.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-05-006-07-01	Приведение в действие щелочных батарей ТЖН аккумуляторных электровозов: проверка и наладка батареи	1 батарея из 80-130 элементов	1. Проверка сопротивления изоляции между выводными полосами батареи и корпусом батарейного ящика. 2. Соединение жил внутренней коммутации ящика. 3. Осмотр и проверка механической блокировки и автоматического выключателя.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Раздел Н-63-06 Электроосвещение								
Таблица Н-63-06-001 Блоки для переносного освещения штреков								
Н-63-06-001-01-01	Блоки для переносного освещения штреков: первый	1 блок	1. Крепление подвесок для блоков. 2. Прокладка заготовленного ранее блока по штреку на подвесках. 3. Установка штырей. 4. Крепление муфт и штепселей на штырях. 5. Подвеска светильников. 6. Присоединение блока к трансформатору и к выключателю. 7. Разделка глухой муфты для гибкого кабеля.	2,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-001-02-01	Блоки для переносного освещения штреков: последующий	1 блок	1. Крепление подвесок для блоков. 2. Прокладка заготовленного ранее блока по штреку на подвесках. 3. Установка штырей. 4. Крепление муфт и штепселей на штырях. 5. Подвеска светильников.	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-06-002 Рудничные промышленные светильники								
Н-63-06-002-01-01	Рудничные промышленные светильники РН-25, РН-60, РП-60, материал крепи: порода, бетон	1 светильник	1. Разборка светильника, проверка действия нажимного винта и штыкового затвора кольца (для светильников повышенной надежности). 2. Проверка состояния контактов. 3. Разметка, пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи для крюков. 4. Установка и вмазка крюков при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 5. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 6. Ввод кабеля через муфту в светильники, разделка и присоединение жил к контактам. 7. Установка сетки со стеклянным колпаком на место. 8. Закрепление кабеля в муфте и подвеска светильника на крюк.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-002-02-01	Рудничные промышленные светильники РН-25, РН-60, РП-60, материал крепи: дерево	1 светильник	1. Разборка светильника, проверка действия нажимного винта и штыкового затвора кольца (для светильников повышенной надежности). 2. Проверка состояния контактов. 3. Разметка, пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи для крюков. 4. Установка и вмазка крюков при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 5. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 6. Ввод кабеля через муфту в светильники, разделка и присоединение жил к контактам. 7. Установка сетки со стеклянным колпаком на место. 8. Закрепление кабеля в муфте и подвеска светильника на крюк.	0,61	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-002-03-01	Рудничные промышленные светильники РН-25, РН-60, РП-60, материал крепи: металл	1 светильник	1. Разборка светильника, проверка действия нажимного винта и штыкового затвора кольца (для светильников повышенной надежности). 2. Проверка состояния контактов. 3. Разметка, пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи для крюков. 4. Установка и вмазка крюков при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 5. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 6. Ввод кабеля через муфту в светильники, разделка и присоединение жил к контактам. 7. Установка сетки со стеклянным колпаком на место. 8. Закрепление кабеля в муфте и подвеска светильника на крюк.	0,43	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-002-04-01	Рудничные промышленные светильники РН-100, РН-200, материал крепи: порода, бетон	1 светильник	1. Разборка светильника, проверка действия нажимного винта и штыкового затвора кольца (для светильников повышенной надежности). 2. Проверка состояния контактов. 3. Разметка, пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи для крюков. 4. Установка и вмазка крюков при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 5. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 6. Ввод кабеля через муфту в светильники, разделка и присоединение жил к контактам. 7. Установка сетки со стеклянным колпаком на место. 8. Закрепление кабеля в муфте и подвеска светильника на крюк.	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-002-05-01	Рудничные промышленные светильники РН-100, РН-200, материал крепи: дерево	1 светильник	1. Разборка светильника, проверка действия нажимного винта и штыкового затвора кольца (для светильников повышенной надежности). 2. Проверка состояния контактов. 3. Разметка, пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи для крюков. 4. Установка и вмазка крюков при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 5. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 6. Ввод кабеля через муфту в светильники, разделка и присоединение жил к контактам. 7. Установка сетки со стеклянным колпаком на место. 8. Закрепление кабеля в муфте и подвеска светильника на крюк.	0,73	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-002-06-01	Рудничные промышленные светильники РН-100, РН-200, материал крепи: металл	1 светильник	1. Разборка светильника, проверка действия нажимного винта и штыкового затвора кольца (для светильников повышенной надежности). 2. Проверка состояния контактов. 3. Разметка, пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи для крюков. 4. Установка и вмазка крюков при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 5. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 6. Ввод кабеля через муфту в светильники, разделка и присоединение жил к контактам. 7. Установка сетки со стеклянным колпаком на место. 8. Закрепление кабеля в муфте и подвеска светильника на крюк.	0,51	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Таблица Н-63-06-003 Рудничные люминесцентные светильники

Н-63-06-003-01-01	Рудничные люминесцентные светильники РНЛ-15: порода, бетонная крепь	1 светильник	1. Снятие защитного кожуха или крышки светильника и проверка состояния клеммной колодки патрона, автотрансформатора, конденсатора, штепсельной розетки и клеммы. 2. Разметка и пробивка гнезд в бетонной крепи для крюков. 3. Установка и вмазка крюков или скоб при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 4. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 5. Разделка концов кабеля. 6. Отвертывание муфт. 7. Ввод кабеля через муфты, закрепление и присоединение жил к клеммам. 8. Распаковка ламп. 9. Проверка ламп включением их в сеть с заменой негодных. 10. Укладка проверенных ламп в штабель. 11. Установка защитного кожуха или сетки на место. 12. Подвеска корпуса светильника на крюки или скобы и закрепление подводящего кабеля. 13. Установка ламп в корпус. 14. Опробование смонтированного участка сети освещения. 15. Установка дросселя неоновго стартера на корпус светильника. 16. Соединение клемм дросселя с клеммами колодки и подключение проводов к клеммам неоновго	2,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
-------------------	---	--------------	---	-----	---	----------	----------------------------------	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			стартера. 17. Установка лампы в патрон.					

Н-63-06-003-02-01	Рудничные люминесцентные светильники РНЛ-15: металлическая крепь	1 светильник	1. Снятие защитного кожуха или крышки светильника и проверка состояния клеммной колодки патрона, автотрансформатора, конденсатора, штепсельной розетки и клеммы. 2. Разметка и пробивка гнезд в бетонной крепи для крюков. 3. Установка и вмазка крюков или скоб при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 4. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 5. Разделка концов кабеля. 6. Отвертывание муфт. 7. Ввод кабеля через муфты, закрепление и присоединение жил к клеммам. 8. Распаковка ламп. 9. Проверка ламп включением их в сеть с заменой негодных. 10. Укладка проверенных ламп в штабель. 11. Установка защитного кожуха или сетки на место. 12. Подвеска корпуса светильника на крюки или скобы и закрепление подводящего кабеля. 13. Установка ламп в корпус. 14. Опробование смонтированного участка сети освещения. 15. Установка дросселя неоновой лампы на корпус светильника. 16. Соединение клемм дросселя с клеммами колодки и подключение проводов к клеммам неоновой лампы. 17. Установка лампы в патрон.	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
-------------------	--	--------------	---	-----	---	----------	----------------------------------	---

Н-63-06-003-03-01	Рудничные люминесцентные светильники РНЛ-15: деревянная крепь	1 светильник	1. Снятие защитного кожуха или крышки светильника и проверка состояния клеммной колодки патрона, автотрансформатора, конденсатора, штепсельной розетки и клеммы. 2. Разметка и пробивка гнезд в бетонной крепи для крюков. 3. Установка и вмазка крюков или скоб при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 4. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 5. Разделка концов кабеля. 6. Отвертывание муфт. 7. Ввод кабеля через муфты, закрепление и присоединение жил к клеммам. 8. Распаковка ламп. 9. Проверка ламп включением их в сеть с заменой негодных. 10. Укладка проверенных ламп в штабель. 11. Установка защитного кожуха или сетки на место. 12. Подвеска корпуса светильника на крюки или скобы и закрепление подводящего кабеля. 13. Установка ламп в корпус. 14. Опробование смонтированного участка сети освещения. 15. Установка дросселя неоновой лампы на корпус светильника. 16. Соединение клемм дросселя с клеммами колодки и подключение проводов к клеммам неоновой лампы. 17. Установка лампы в патрон.	2,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
-------------------	---	--------------	---	-----	---	----------	----------------------------------	---

Н-63-06-003-04-01	Рудничные люминесцентные светильники РВЛА-15: порода, бетонная крепь	1 светильник	1. Снятие защитного кожуха или крышки светильника и проверка состояния клеммной колодки патрона, автотрансформатора, конденсатора, штепсельной розетки и клеммы. 2. Разметка и пробивка гнезд в бетонной крепи для крюков. 3. Установка и вмазка крюков или скоб при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 4. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 5. Разделка концов кабеля. 6. Отвертывание муфт. 7. Ввод кабеля через муфты, закрепление и присоединение жил к клеммам. 8. Распаковка ламп. 9. Проверка ламп включением их в сеть с заменой негодных. 10. Укладка проверенных ламп в штабель. 11. Установка защитного кожуха или сетки на место. 12. Подвеска корпуса светильника на крюки или скобы и закрепление подводящего кабеля. 13. Установка ламп в корпус. 14. Опробование смонтированного участка сети освещения. 15. Установка лампы в защитной стеклянной трубке и установка на место деталей нижней части корпуса светильника. 16. Установка крышки на место с укладкой в желобок между	1,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
-------------------	--	--------------	---	-----	---	----------	----------------------------------	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			корпусом и крышкой резиновой прокладки.					

Н-63-06-003-05-01	Рудничные люминесцентные светильники РВЛА-15: металлическая крепь	1 светильник	1. Снятие защитного кожуха или крышки светильника и проверка состояния клеммной колодки патрона, автотрансформатора, конденсатора, штепсельной розетки и клеммы. 2. Разметка и пробивка гнезд в бетонной крепи для крюков. 3. Установка и вмазка крюков или скоб при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 4. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 5. Разделка концов кабеля. 6. Отвертывание муфт. 7. Ввод кабеля через муфты, закрепление и присоединение жил к клеммам. 8. Распаковка ламп. 9. Проверка ламп включением их в сеть с заменой негодных. 10. Укладка проверенных ламп в штабель. 11. Установка защитного кожуха или сетки на место. 12. Подвеска корпуса светильника на крюки или скобы и закрепление подводящего кабеля. 13. Установка ламп в корпус. 14. Опробование смонтированного участка сети освещения. 15. Установка лампы в защитной стеклянной трубке и установка на место деталей нижней части корпуса светильника. 16. Установка крышки на место с укладкой в желобок между	0,58	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
-------------------	---	--------------	---	------	---	----------	----------------------------------	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			корпусом и крышкой резиновой прокладки.					

Н-63-06-003-06-01	Рудничные люминесцентные светильники РВЛА-15: деревянная крепь	1 светильник	1. Снятие защитного кожуха или крышки светильника и проверка состояния клеммной колодки патрона, автотрансформатора, конденсатора, штепсельной розетки и клеммы. 2. Разметка и пробивка гнезд в бетонной крепи для крюков. 3. Установка и вмазка крюков или скоб при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 4. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 5. Разделка концов кабеля. 6. Отвертывание муфт. 7. Ввод кабеля через муфты, закрепление и присоединение жил к клеммам. 8. Распаковка ламп. 9. Проверка ламп включением их в сеть с заменой негодных. 10. Укладка проверенных ламп в штабель. 11. Установка защитного кожуха или сетки на место. 12. Подвеска корпуса светильника на крюки или скобы и закрепление подводящего кабеля. 13. Установка ламп в корпус. 14. Опробование смонтированного участка сети освещения. 15. Установка лампы в защитной стеклянной трубке и установка на место деталей нижней части корпуса светильника. 16. Установка крышки на место с укладкой в желобок между	0,86	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
-------------------	--	--------------	---	------	---	----------	----------------------------------	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			корпусом и крышкой резиновой прокладки.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-003-07-01	Рудничные люминесцентные светильники РВЛ-15: порода, бетонная крепь	1 светильник	1. Снятие защитного кожуха или крышки светильника и проверка состояния клеммной колодки патрона, автотрансформатора, конденсатора, штепсельной розетки и клеммы. 2. Разметка и пробивка гнезд в бетонной крепи для крюков. 3. Установка и вмазка крюков или скоб при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 4. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 5. Разделка концов кабеля. 6. Отвертывание муфт. 7. Ввод кабеля через муфты, закрепление и присоединение жил к клеммам. 8. Распаковка ламп. 9. Проверка ламп включением их в сеть с заменой негодных. 10. Укладка проверенных ламп в штабель. 11. Установка защитного кожуха или сетки на место. 12. Подвеска корпуса светильника на крюки или скобы и закрепление подводящего кабеля. 13. Установка ламп в корпус. 14. Опробование смонтированного участка сети освещения. 15. Наматывание на кабель уплотнений.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-003-08-01	Рудничные люминесцентные светильники РВЛ-15: металлическая крепь	1 светильник	1. Снятие защитного кожуха или крышки светильника и проверка состояния клеммной колодки патрона, автотрансформатора, конденсатора, штепсельной розетки и клеммы. 2. Разметка и пробивка гнезд в бетонной крепи для крюков. 3. Установка и вмазка крюков или скоб при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 4. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 5. Разделка концов кабеля. 6. Отвертывание муфт. 7. Ввод кабеля через муфты, закрепление и присоединение жил к клеммам. 8. Распаковка ламп. 9. Проверка ламп включением их в сеть с заменой негодных. 10. Укладка проверенных ламп в штабель. 11. Установка защитного кожуха или сетки на место. 12. Подвеска корпуса светильника на крюки или скобы и закрепление подводящего кабеля. 13. Установка ламп в корпус. 14. Опробование смонтированного участка сети освещения. 15. Наматывание на кабель уплотнений.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-003-09-01	Рудничные люминесцентные светильники РВЛ-20М: металлическая крепь	1 светильник	1. Снятие защитного кожуха или крышки светильника и проверка состояния клеммной колодки патрона, автотрансформатора, конденсатора, штепсельной розетки и клеммы. 2. Разметка и пробивка гнезд в бетонной крепи для крюков. 3. Установка и вмазка крюков или скоб при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 4. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 5. Разделка концов кабеля. 6. Отвертывание муфт. 7. Ввод кабеля через муфты, закрепление и присоединение жил к клеммам. 8. Распаковка ламп. 9. Проверка ламп включением их в сеть с заменой негодных. 10. Укладка проверенных ламп в штабель. 11. Установка защитного кожуха или сетки на место. 12. Подвеска корпуса светильника на крюки или скобы и закрепление подводящего кабеля. 13. Установка ламп в корпус. 14. Опробование смонтированного участка сети освещения. 15. Подсоединение жил к заземляющему винту.	2,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-003-10-01	Рудничные люминесцентные светильники РВЛ-40: порода, бетонная крепь	1 светильник	1. Снятие защитного кожуха или крышки светильника и проверка состояния клеммной колодки патрона, автотрансформатора, конденсатора, штепсельной розетки и клеммы. 2. Разметка и пробивка гнезд в бетонной крепи для крюков. 3. Установка и вмазка крюков или скоб при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 4. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 5. Разделка концов кабеля. 6. Отвертывание муфт. 7. Ввод кабеля через муфты, закрепление и присоединение жил к клеммам. 8. Распаковка ламп. 9. Проверка ламп включением их в сеть с заменой негодных. 10. Укладка проверенных ламп в штабель. 11. Установка защитного кожуха или сетки на место. 12. Подвеска корпуса светильника на крюки или скобы и закрепление подводящего кабеля. 13. Установка ламп в корпус. 14. Опробование смонтированного участка сети освещения. 15. Подсоединение жил к заземляющему винту.	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-003-11-01	Рудничные люминесцентные светильники РВЛ-40: металлическая крепь	1 светильник	1. Снятие защитного кожуха или крышки светильника и проверка состояния клеммной колодки патрона, автотрансформатора, конденсатора, штепсельной розетки и клеммы. 2. Разметка и пробивка гнезд в бетонной крепи для крюков. 3. Установка и вмазка крюков или скоб при бетонной, забивка - при деревянной, приболчивание - при металлической крепи. 4. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 5. Разделка концов кабеля. 6. Отвертывание муфт. 7. Ввод кабеля через муфты, закрепление и присоединение жил к клеммам. 8. Распаковка ламп. 9. Проверка ламп включением их в сеть с заменой негодных. 10. Укладка проверенных ламп в штабель. 11. Установка защитного кожуха или сетки на место. 12. Подвеска корпуса светильника на крюки или скобы и закрепление подводящего кабеля. 13. Установка ламп в корпус. 14. Опробование смонтированного участка сети освещения. 15. Подсоединение жил к заземляющему винту.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-06-004 Светильники РВЛ-15, собранные в партии								
Н-63-06-004-01-01	Светильники РВЛ-15, собранные в партии: сборка осветительной сети по 4 светильника	1 светильник	1. Раскатка и рубка кабеля на отрезки. 2. Разделка концов кабеля. 3. Ввод кабеля в корпус светильника с установкой уплотнений. 4. Укладка собранных партий.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-06-004-02-01	Светильники РВЛ-15, собранные в партии: установка муфт	1 муфта	1. Установка лестницы. 2. Рубка кабеля. 3. Разделка концов кабеля. 4. Ввод кабелей в тройник с установкой уплотнений. 5. Укрепление скоб при помощи пистолета СМП. 6. Навеска тройника.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-06-004-03-01	Светильники РВЛ-15, собранные в партии: монтаж осветительной сети при расстоянии между светильниками до 1 м	1 светильник	1. Выправка скоб и планок. 2. Раскладка сети вдоль выработки. 3. Разделка концов кабеля. 4. Ввод кабеля в светильник с установкой уплотнений при соединении отдельных партий сети. 5. Укрепление скоб и планок при помощи пистолета СМП с переноской лестницы. 6. Навеска светильников.	0,38	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-004-04-01	Светильники РВЛ-15, собранные в партии: монтаж осветительной сети при расстоянии между светильниками до 2 м	1 светильник	1. Выправка скоб и планок. 2. Раскладка сети вдоль выработки. 3. Разделка концов кабеля. 4. Ввод кабеля в светильник с установкой уплотнений при соединении отдельных партий сети. 5. Укрепление скоб и планок при помощи пистолета СМП с переноской лестницы. 6. Навеска светильников.	0,47	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-06-004-05-01	Светильники РВЛ-15, собранные в партии: монтаж осветительной сети при расстоянии между светильниками до 3 м	1 светильник	1. Выправка скоб и планок. 2. Раскладка сети вдоль выработки. 3. Разделка концов кабеля. 4. Ввод кабеля в светильник с установкой уплотнений при соединении отдельных партий сети. 5. Укрепление скоб и планок при помощи пистолета СМП с переноской лестницы. 6. Навеска светильников.	0,56	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-06-004-06-01	Светильники РВЛ-15, собранные в партии: монтаж осветительной сети при расстоянии между светильниками до 4 м	1 светильник	1. Выправка скоб и планок. 2. Раскладка сети вдоль выработки. 3. Разделка концов кабеля. 4. Ввод кабеля в светильник с установкой уплотнений при соединении отдельных партий сети. 5. Укрепление скоб и планок при помощи пистолета СМП с переноской лестницы. 6. Навеска светильников.	0,66	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-004-07-01	Светильники РВЛ-15, собранные в партии: монтаж осветительной сети при расстоянии между светильниками до 5 м	1 светильник	1. Выправка скоб и планок. 2. Раскладка сети вдоль выработки. 3. Разделка концов кабеля. 4. Ввод кабеля в светильник с установкой уплотнений при соединении отдельных партий сети. 5. Укрепление скоб и планок при помощи пистолета СМП с переноской лестницы. 6. Навеска светильников.	0,74	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-06-004-08-01	Светильники РВЛ-15, собранные в партии: монтаж осветительной сети при расстоянии между светильниками до 6 м	1 светильник	1. Выправка скоб и планок. 2. Раскладка сети вдоль выработки. 3. Разделка концов кабеля. 4. Ввод кабеля в светильник с установкой уплотнений при соединении отдельных партий сети. 5. Укрепление скоб и планок при помощи пистолета СМП с переноской лестницы. 6. Навеска светильников.	0,87	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-06-004-09-01	Светильники РВЛ-15, собранные в партии: монтаж осветительной сети при расстоянии между светильниками до 7 м	1 светильник	1. Выправка скоб и планок. 2. Раскладка сети вдоль выработки. 3. Разделка концов кабеля. 4. Ввод кабеля в светильник с установкой уплотнений при соединении отдельных партий сети. 5. Укрепление скоб и планок при помощи пистолета СМП с переноской лестницы. 6. Навеска светильников.	0,92	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-004-10-01	Светильники РВЛ-15, собранные в партии: монтаж осветительной сети при расстоянии между светильниками до 8 м	1 светильник	1. Выправка скоб и планок. 2. Раскладка сети вдоль выработки. 3. Разделка концов кабеля. 4. Ввод кабеля в светильник с установкой уплотнений при соединении отдельных партий сети. 5. Укрепление скоб и планок при помощи пистолета СМП с переноской лестницы. 6. Навеска светильников.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-06-005 Светильники РВЛ-40, собранные в партии								
Н-63-06-005-01-01	Светильники РВЛ-40, собранные в партии: при расстоянии между светильниками 4 м	1 светильник	1. Раскладка партий светильников вдоль выработки. 2. Разделка концов кабеля. 3. Ввод кабеля в светильник с установкой уплотнений при соединении отдельных партий сети. 4. Установка заземляющих винтов. 5. Пробивка гнезд и установка крюков с вмазкой цементным раствором, переноска лестницы. 6. Навеска светильников.	0,84	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-06-006 Монтаж осветительной сети из светильников повышенной надежности при помощи пистолета СМП в камерах								
Н-63-06-006-01-01	Монтаж осветительной сети из светильников повышенной надежности при помощи пистолета СМП в камерах	1 светильник	1. Пристрелка кронштейнов пистолетом СМП. 2. Замер длины отрезка троса. 3. Натягивание троса. 4. Перепиливание кабеля и разделка концов. 5. Подсоединение кабеля к светильникам с ревизией светильников. 6. Установка ламп в светильники. 7. Подвеска и крепление сети скобами к тросу. 8. Подсоединение кабеля к тройниковым муфтам.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-06-007 Прокладка заготовленной сети электроосвещения с креплением на тросах								
Н-63-06-007-01-01	Прокладка заготовленной сети электроосвещения с креплением на тросах: разметка, сверление или пробивка гнезд для установки крюков	100 м линии	1. Разметка трассы. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи. 3. Установка и заделка натяжных и поддерживающих крюков по бетонной крепи и прокладка троса. 4. Подъем троса с проводкой и крепление их к крюкам. 5. Натягивание, регулирование и окончательное крепление троса и проводки.	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-007-02-01	Прокладка заготовленной сети электроосвещения с креплением на тросах: установка крюков	100 м линии	1. Разметка трассы. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи. 3. Установка и заделка натяжных и поддерживающих крюков по бетонной крепи и прокладка троса. 4. Подъем троса с проводкой и крепление их к крюкам. 5. Натягивание, регулирование и окончательное крепление троса и проводки.	2,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-06-007-03-01	Прокладка заготовленной сети электроосвещения с креплением на тросах: подъем, натягивание и крепление провода или кабеля сечением до 2,5 м2	100 м линии	1. Разметка трассы. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи. 3. Установка и заделка натяжных и поддерживающих крюков по бетонной крепи и прокладка троса. 4. Подъем троса с проводкой и крепление их к крюкам. 5. Натягивание, регулирование и окончательное крепление троса и проводки.	3,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-06-007-04-01	Прокладка заготовленной сети электроосвещения с креплением на тросах: подъем, натягивание и крепление провода или кабеля сечением до 6 м2	100 м линии	1. Разметка трассы. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи. 3. Установка и заделка натяжных и поддерживающих крюков по бетонной крепи и прокладка троса. 4. Подъем троса с проводкой и крепление их к крюкам. 5. Натягивание, регулирование и окончательное крепление троса и проводки.	4,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-06-008 Шахтные осветительные трансформаторы и пусковые аппараты								
Н-63-06-008-01-01	Шахтные осветительные трансформаторы и пусковые аппараты ТСШ-2,5/0,5; ТСМ и ТСШ-4/0,7; ТСШ-4/0,5, способ установки на основание: с креплением на бетоне, породе	1 аппарат	1. Отвертывание болтов и снятие крышки. 2. Проверка исправности трансформатора, аппарата или агрегата. 3. Установка и крепление (при установке с креплением) трансформатора, аппарата или агрегата. 4. Разделка двух концов кабелей. 5. Ввод кабелей в камеру ввода и крепление их в муфтах. 6. Присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-06-008-02-01	Шахтные осветительные трансформаторы и пусковые аппараты ТСШ-2,5/0,5; ТСМ и ТСШ-4/0,7; ТСШ-4/0,5, способ установки на основание: с креплением на металлоконструкциях	1 аппарат	1. Отвертывание болтов и снятие крышки. 2. Проверка исправности трансформатора, аппарата или агрегата. 3. Установка и крепление (при установке с креплением) трансформатора, аппарата или агрегата. 4. Разделка двух концов кабелей. 5. Ввод кабелей в камеру ввода и крепление их в муфтах. 6. Присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки.	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-008-03-01	Шахтные осветительные трансформаторы и пусковые аппараты ТСШ-2,5/0,5; ТСМ и ТСШ-4/0,7; ТСШ-4/0,5, способ установки на основание: без крепления	1 аппарат	1. Отвертывание болтов и снятие крышки. 2. Проверка исправности трансформатора, аппарата или агрегата. 3. Установка и крепление (при установке с креплением) трансформатора, аппарата или агрегата. 4. Разделка двух концов кабелей. 5. Ввод кабелей в камеру ввода и крепление их в муфтах. 6. Присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки.	2,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-06-008-04-01	Шахтные осветительные трансформаторы и пусковые аппараты АП-3,5М, способ установки на основание: с креплением на бетоне, породе	1 аппарат	1. Отвертывание болтов и снятие крышки. 2. Проверка исправности трансформатора, аппарата или агрегата. 3. Установка и крепление (при установке с креплением) трансформатора, аппарата или агрегата. 4. Разделка двух концов кабелей. 5. Ввод кабелей в камеру ввода и крепление их в муфтах. 6. Присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки.	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-008-05-01	Шахтные осветительные трансформаторы и пусковые аппараты АП-3,5М, способ установки на основание: с креплением на металлоконструкциях	1 аппарат	1. Отвертывание болтов и снятие крышки. 2. Проверка исправности трансформатора, аппарата или агрегата. 3. Установка и крепление (при установке с креплением) трансформатора, аппарата или агрегата. 4. Разделка двух концов кабелей. 5. Ввод кабелей в камеру ввода и крепление их в муфтах. 6. Присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки.	2,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-06-008-06-01	Шахтные осветительные трансформаторы и пусковые аппараты АП-3,5М, способ установки на основание: без крепления	1 аппарат	1. Отвертывание болтов и снятие крышки. 2. Проверка исправности трансформатора, аппарата или агрегата. 3. Установка и крепление (при установке с креплением) трансформатора, аппарата или агрегата. 4. Разделка двух концов кабелей. 5. Ввод кабелей в камеру ввода и крепление их в муфтах. 6. Присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-008-07-01	Шахтные осветительные трансформаторы и пусковые аппараты АК, способ установки на основание: с креплением на бетоне, породе	1 аппарат	1. Отвертывание болтов и снятие крышки. 2. Проверка исправности трансформатора, аппарата или агрегата. 3. Установка и крепление (при установке с креплением) трансформатора, аппарата или агрегата. 4. Разделка двух концов кабелей. 5. Ввод кабелей в камеру ввода и крепление их в муфтах. 6. Присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки.	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-06-008-08-01	Шахтные осветительные трансформаторы и пусковые аппараты АК, способ установки на основание: с креплением на металлоконструкциях	1 аппарат	1. Отвертывание болтов и снятие крышки. 2. Проверка исправности трансформатора, аппарата или агрегата. 3. Установка и крепление (при установке с креплением) трансформатора, аппарата или агрегата. 4. Разделка двух концов кабелей. 5. Ввод кабелей в камеру ввода и крепление их в муфтах. 6. Присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки.	2,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-06-008-09-01	Шахтные осветительные трансформаторы и пусковые аппараты АК, способ установки на основание: без крепления	1 аппарат	1. Отвертывание болтов и снятие крышки. 2. Проверка исправности трансформатора, аппарата или агрегата. 3. Установка и крепление (при установке с креплением) трансформатора, аппарата или агрегата. 4. Разделка двух концов кабелей. 5. Ввод кабелей в камеру ввода и крепление их в муфтах. 6. Присоединение жил к клеммам. 7. Установка и крепление крышки.	2,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Раздел Н-63-07 Монтаж кабельной сети в подземных горных выработках								
Таблица Н-63-07-001 Установка кабельных конструкций								
Н-63-07-001-01-01	Установка конструкций (кронштейн, полка или крюк с креплением) массой до 3 кг на стене, профиль стали: полосовая	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-02-01	Установка конструкций (кронштейн, полка или крюк с креплением) массой до 3 кг на стене, профиль стали: полосовая, сварка	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	5,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-03-01	Установка конструкций (кронштейн, полка или крюк с креплением) массой до 3 кг на стене, профиль стали: угловая	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	17	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-04-01	Установка конструкций (кронштейн, полка или крюк с креплением) массой до 3 кг на стене, профиль стали: угловая, сварка	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	6,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-05-01	Установка конструкций (блочная конструкция с двумя креплениями или П-образная скоба) массой свыше 3 кг на стене, профиль стали: полосовая	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-06-01	Установка конструкций (блочная конструкция с двумя креплениями или П-образная скоба) массой свыше 3 кг на стене, профиль стали: полосовая, сварка	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	9,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-07-01	Установка конструкций (блочная конструкция с двумя креплениями или П-образная скоба) массой свыше 3 кг на стене, профиль стали: угловая	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	29,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-08-01	Установка конструкций (блочная конструкция с двумя креплениями или П-образная скоба) массой свыше 3 кг на стене, профиль стали: угловая, сварка	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	12	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-09-01	Установка конструкций (блочная конструкция с тремя креплениями) массой свыше 3 кг на стене, профиль стали: полосовая	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	34	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-10-01	Установка конструкций (блочная конструкция с тремя креплениями) массой свыше 3 кг на стене, профиль стали: полосовая, сварка	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	12	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-11-01	Установка конструкций (блочная конструкция с тремя креплениями) массой свыше 3 кг на стене, профиль стали: угловая	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	43	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-12-01	Установка конструкций (блочная конструкция с тремя креплениями) массой свыше 3 кг на стене, профиль стали: угловая, сварка	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-13-01	Установка конструкций (кронштейн, полка или крюк с креплением) массой до 3 кг на потолке, профиль стали: полосовая	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	20	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-14-01	Установка конструкций (кронштейн, полка или крюк с креплением) массой до 3 кг на потолке, профиль стали: полосовая, сварка	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	8,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-15-01	Установка конструкций (кронштейн, полка или крюк с креплением) массой до 3 кг на потолке, профиль стали: угловая	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-16-01	Установка конструкций (кронштейн, полка или крюк с креплением) массой до 3 кг на потолке, профиль стали: угловая, сварка	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-17-01	Установка конструкций (блочная конструкция с двумя креплениями или П-образная скоба) массой свыше 3 кг на потолке, профиль стали: полосовая	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	38	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-18-01	Установка конструкций (блочная конструкция с двумя креплениями или П-образная скоба) массой свыше 3 кг на потолке, профиль стали: полосовая, сварка	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-19-01	Установка конструкций (блочная конструкция с двумя креплениями или П-образная скоба) массой свыше 3 кг на потолке, профиль стали: угловая	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	46,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-20-01	Установка конструкций (блочная конструкция с двумя креплениями или П-образная скоба) массой свыше 3 кг на потолке, профиль стали: угловая, сварка	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-21-01	Установка конструкций (блочная конструкция с тремя креплениями) массой свыше 3 кг на потолке, профиль стали: полосовая	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	47,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-22-01	Установка конструкций (блочная конструкция с тремя креплениями) массой свыше 3 кг на потолке, профиль стали: полосовая, сварка	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-23-01	Установка конструкций (блочная конструкция с тремя креплениями) массой свыше 3 кг на потолке, профиль стали: угловая	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	61	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-24-01	Установка конструкций (блочная конструкция с тремя креплениями) массой свыше 3 кг на потолке, профиль стали: угловая, сварка	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	24	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-25-01	Установка конструкций (консольная без подкоса из угловой стали для двух-трех кабелей) массой до 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - кирпич	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	17	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-26-01	Установка конструкций (консольная без подкоса из угловой стали для двух-трех кабелей) массой до 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - порода, бетон	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	26,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-27-01	Установка конструкций (консольная без подкоса из угловой стали для двух-трех кабелей) массой до 3 кг на стенах и в каналах: установка конструкций	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	21	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-28-01	Установка конструкций (закрепы для вертикального крепления двух-трех кабелей) массой до 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - кирпич	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	20	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-29-01	Установка конструкций (закрепы для вертикального крепления двух-трех кабелей) массой до 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - порода, бетон	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	29,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-30-01	Установка конструкций (закрепы для вертикального крепления двух-трех кабелей) массой до 3 кг на стенах и в каналах: установка конструкций	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-31-01	Установка конструкций (штампованные стойки) массой до 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - кирпич	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-32-01	Установка конструкций (штампованные стойки) массой до 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - порода, бетон	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	41	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-33-01	Установка конструкций (штампованные стойки) массой до 3 кг на стенах и в каналах: установка конструкций	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	37	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-34-01	Установка конструкций (П-образная на дюбелях) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - кирпич	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-35-01	Установка конструкций (П-образная на дюбелях) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - порода, бетон	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	15,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-36-01	Установка конструкций (П-образная на дюбелях) массой более 3 кг на стенах и в каналах: установка конструкции	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	31,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-37-01	Установка конструкций (П-образная из полосовой стали, вмазанная двумя лапами) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - кирпич	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	34	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-38-01	Установка конструкций (П-образная из полосовой стали, вмазанная двумя лапами) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - порода, бетон	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	53	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-39-01	Установка конструкций (П-образная из полосовой стали, вмазанная двумя лапами) массой более 3 кг на стенах и в каналах: установка конструкции	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	46,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-40-01	Установка конструкций (П-образная из угловой стали, вмазанная двумя лапами) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - кирпич	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	41	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-41-01	Установка конструкций (П-образная из угловой стали, вмазанная двумя лапами) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - порода, бетон	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	77	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-42-01	Установка конструкций (П-образная из угловой стали, вмазанная двумя лапами) массой более 3 кг на стенах и в каналах: установка конструкции	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	57	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-43-01	Установка конструкций (штампованные стойки) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - кирпич	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	39	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-44-01	Установка конструкций (штампованные стойки) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - порода, бетон	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	61	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-45-01	Установка конструкций (штампованные стойки) массой более 3 кг на стенах и в каналах: установка конструкции	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	50	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-46-01	Установка конструкций (блочная конструкция из полосовой стали с крючками на двух вмазанных лапах) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - кирпич	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	34	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-47-01	Установка конструкций (блочная конструкция из полосовой стали с крючками на двух вмазанных лапах) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - порода, бетон	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	53	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-48-01	Установка конструкций (блочная конструкция из полосовой стали с крючками на двух вмазанных лапах) массой более 3 кг на стенах и в каналах: установка конструкции	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	57	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-49-01	Установка конструкций (блочная конструкция из угловой стали с полками на двух вмазанных лапах) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - кирпич	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	41	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-50-01	Установка конструкций (блочная конструкция из угловой стали с полками на двух вмазанных лапах) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - порода, бетон	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	70	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-51-01	Установка конструкций (блочная конструкция из угловой стали с полками на двух вмазанных лапах) массой более 3 кг на стенах и в каналах: установка конструкции	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	57	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-52-01	Установка конструкций (блочная конструкция, вмазанная одной лапой в стену, другой - в потолок) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - кирпич	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	72	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-53-01	Установка конструкций (блочная конструкция, вмазанная одной лапой в стену, другой - в потолок) массой более 3 кг на стенах и в каналах: сверление или пробивка гнезд, материал основания - порода, бетон	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	83	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-54-01	Установка конструкций (блочная конструкция, вмазанная одной лапой в стену, другой - в потолок) массой более 3 кг на стенах и в каналах: установка конструкции	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	66	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-55-01	Установка конструкций массой более 3 кг на стенах и в каналах: установка штампованных полок на стойки конструкций	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-56-01	Установка конструкций (скоба на двух штырях) массой до 3 кг на бетонном потолке: всего	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	46	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-57-01	Установка конструкций (скоба на двух штырях) массой до 3 кг на бетонном потолке: в том числе, сверление или пробивка гнезд	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	31,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-58-01	Установка конструкций (скоба на двух штырях) массой до 3 кг на бетонном потолке: в том числе, установка конструкции	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-59-01	Установка конструкций (крюк из полосовой стали для одного кабеля) массой до 3 кг на бетонном потолке: всего	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	41,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-60-01	Установка конструкций (крюк из полосовой стали для одного кабеля) массой до 3 кг на бетонном потолке: в том числе, сверление или пробивка гнезд	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-61-01	Установка конструкций (крюк из полосовой стали для одного кабеля) массой до 3 кг на бетонном потолке: в том числе, установка конструкции	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-62-01	Установка конструкций (П-образная на дюбелях) массой до 3 кг на бетонном потолке: всего	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	54,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-63-01	Установка конструкций (П-образная на дюбелях) массой до 3 кг на бетонном потолке: в том числе, сверление или пробивка гнезд	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-64-01	Установка конструкций (П-образная на дюбелях) массой до 3 кг на бетонном потолке: в том числе, установка конструкции	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	40	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-65-01	Установка конструкций (П-образная из полосовой стали на двух вмазанных лапах) массой свыше 3 кг на бетонном потолке: всего	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	130	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-66-01	Установка конструкций (П-образная из полосовой стали на двух вмазанных лапах) массой свыше 3 кг на бетонном потолке: в том числе, сверление или пробивка гнезд	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	73	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-67-01	Установка конструкций (П-образная из полосовой стали на двух вмазанных лапах) массой свыше 3 кг на бетонном потолке: в том числе, установка конструкции	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	57	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-68-01	Установка конструкций (П-образная из угловой стали на двух вмазанных лапах) массой свыше 3 кг на бетонном потолке: всего	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	167	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-69-01	Установка конструкций (П-образная из угловой стали на двух вмазанных лапах) массой свыше 3 кг на бетонном потолке: в том числе, сверление или пробивка гнезд	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	95	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-70-01	Установка конструкций (П-образная из угловой стали на двух вмазанных лапах) массой свыше 3 кг на бетонном потолке: в том числе, установка конструкции	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	72	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-71-01	Установка штырей и глухарей с накладными скобами (сверление или пробивка гнезд), материал основания: дерево, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	6,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-72-01	Установка штырей и глухарей с накладными скобами (сверление или пробивка гнезд), материал основания: дерево, масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	6,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-73-01	Установка штырей и глухарей с накладными скобами (сверление или пробивка гнезд), материал основания: кирпич, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-74-01	Установка штырей и глухарей с накладными скобами (сверление или пробивка гнезд), материал основания: кирпич, масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-75-01	Установка штырей и глухарей с накладными скобами (сверление или пробивка гнезд), материал основания: порода, бетон, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-76-01	Установка штырей и глухарей с накладными скобами (сверление или пробивка гнезд), материал основания: порода, бетон, масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	39	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-77-01	Установка штырей, навеска накладных скоб и заделка гнезд, материал основания: дерево, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	5,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-78-01	Установка штырей, навеска накладных скоб и заделка гнезд, материал основания: дерево, масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	5,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-79-01	Установка штырей, навеска накладных скоб и заделка гнезд, материал основания: кирпич порода, бетон, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	13	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-80-01	Установка штырей, навеска накладных скоб и заделка гнезд, материал основания: кирпич порода, бетон, масса 1 м кабеля до 18 кг	100 м трассы	1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка или сверление гнезд для заделки (вмазки) деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций с креплением их приваркой к закладным деталям или на штырях, или заделкой цементным раствором в гнездах.	15,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-81-01	Установка конструкций для прокладки кабелей по горизонтальным и наклонным горным выработкам, закрепленным металлической крепью: крюки из полосовой стали для одного кабеля с лестницы	100 м трассы	1. Раскладка крюков по выработке. 2. Установка и крепление крюков к металлической крепи. 3. Переход и перестановка лестницы.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-82-01	Установка конструкций для прокладки кабелей по горизонтальным и наклонным горным выработкам, закрепленным металлической крепью: крюки из полосовой стали двух - четырех кабелей с шахтной вагонетки	100 м трассы	1. Подкатка вагонетки с конструкциями к месту работы и навеска крюков на борта вагонетки. 2. Установка (навеска) крюков на металлическую крепь. 3. Перемещение вагонетки вдоль трассы.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-83-01	Установка конструкций для прокладки кабелей по горизонтальным и наклонным горным выработкам, закрепленным металлической крепью: конструкции из полосовой стали с одним креплением для одного - трех кабелей	100 м трассы	1. Раскладка элементов конструкции по выработке. 2. Установка двух скоб в обхват металлической крепи. 3. Установка планки с одним - тремя крюками между скобами и крепление ее одним болтом. 4. Переход и переноска лестницы.	5,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-84-01	Установка конструкций для прокладки кабелей по горизонтальным и наклонным горным выработкам, закрепленным металлической крепью: конструкции из полосовой стали с двумя креплениями для четырех - шести кабелей	100 м трассы	1. Раскладка элементов конструкции по выработке. 2. Установка четырех скоб в обхват металлической крепи. 3. Установка планки с четырьмя - шестью крюками между скобами и крепление ее двумя болтами. 4. Переход и перестановка лестницы.	9,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-85-01	Установка конструкций для прокладки кабелей по горизонтальным и наклонным горным выработкам, закрепленным металлической крепью: конструкции из полосовой стали с двумя креплениями для десяти - двадцати кабелей в камерах и распредпунктах	100 м трассы	1. Раскладка элементов конструкций по выработке. 2. Установка четырех скоб в обхват металлокрепи. 3. Установка планки с десятью - двадцатью крюками между скобами и крепление ее двумя болтами к скобам. 4. Переход и перестановка лестницы.	14,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-001-86-01	Установка скоб по армировке вертикального ствола для крепления кабеля, шаг армировки: 3 м	100 м ствола	1. Погрузка скоб в бадью. 2. Спуск в ствол и раскладка скоб на расстрелы. 3. Крепление скоб к расстрелу. 4. Переходы во время установки и крепления скоб к расстрелам. 5. Спуск и подъем людей из ствола по лестнице или в бадье.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-001-87-01	Установка скоб по армировке вертикального ствола для крепления кабеля, шаг армировки: 4 м	100 м ствола	1. Погрузка скоб в бадью. 2. Спуск в ствол и раскладка скоб на расстрелы. 3. Крепление скоб к расстрелу. 4. Переходы во время установки и крепления скоб к расстрелам. 5. Спуск и подъем людей из ствола по лестнице или в бадье.	8,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-002 Прокладка электрического кабеля по вертикальному стволу								
Н-63-07-002-01-01	Прокладка электрического кабеля по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: 1 кг	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блок на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем трактором к стволу. 3. Установка барабана на козлы, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание конца кабеля от барабана в копер, привязывание груза и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 7. Спуск людей в ствол по лестничному отделению, сопровождение кабеля по стволу и подъем людей из ствола. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию. 9. Постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз жимками со снятием временного крепления кабеля к канату. 10. Подвеска и крепление кабеля по трубному ходку с прокладкой в подстанции. 11. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки.	20,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-002-02-01	Прокладка электрического кабеля по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: 1,5 кг	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блочек на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем трактором к стволу. 3. Установка барабана на козлы, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание конца кабеля от барабана в копер, привязывание груза и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 7. Спуск людей в ствол по лестничному отделению, сопровождение кабеля по стволу и подъем людей из ствола. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию. 9. Постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз жимками со снятием временного крепления кабеля к канату. 10. Подвеска и крепление кабеля по трубному ходку с прокладкой в подстанции. 11. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки.	23,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-002-03-01	Прокладка электрического кабеля по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: 3 кг	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блок на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем трактором к стволу. 3. Установка барабана на козлы, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание конца кабеля от барабана в копер, привязывание груза и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 7. Спуск людей в ствол по лестничному отделению, сопровождение кабеля по стволу и подъем людей из ствола. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию. 9. Постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз жимками со снятием временного крепления кабеля к канату. 10. Подвеска и крепление кабеля по трубному ходку с прокладкой в подстанции. 11. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки.	30,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-002-04-01	Прокладка электрического кабеля по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: 5 кг	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блок на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем трактором к стволу. 3. Установка барабана на козлы, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание конца кабеля от барабана в копер, привязывание груза и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 7. Спуск людей в ствол по лестничному отделению, сопровождение кабеля по стволу и подъем людей из ствола. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию. 9. Постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз жимками со снятием временного крепления кабеля к канату. 10. Подвеска и крепление кабеля по трубному ходку с прокладкой в подстанции. 11. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки.	37	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-002-05-01	Прокладка электрического кабеля по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: 7 кг	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блок на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем трактором к стволу. 3. Установка барабана на козлы, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание конца кабеля от барабана в копер, привязывание груза и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 7. Спуск людей в ствол по лестничному отделению, сопровождение кабеля по стволу и подъем людей из ствола. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию. 9. Постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз жимками со снятием временного крепления кабеля к канату. 10. Подвеска и крепление кабеля по трубному ходку с прокладкой в подстанции. 11. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки.	44	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-002-06-01	Прокладка электрического кабеля по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: 9 кг	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блок на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем трактором к стволу. 3. Установка барабана на козлы, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание конца кабеля от барабана в копер, привязывание груза и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 7. Спуск людей в ствол по лестничному отделению, сопровождение кабеля по стволу и подъем людей из ствола. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию. 9. Постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз жимками со снятием временного крепления кабеля к канату. 10. Подвеска и крепление кабеля по трубному ходку с прокладкой в подстанции. 11. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки.	50	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-002-07-01	Прокладка электрического кабеля по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: 11 кг	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блок на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем трактором к стволу. 3. Установка барабана на козлы, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание конца кабеля от барабана в копер, привязывание груза и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 7. Спуск людей в ствол по лестничному отделению, сопровождение кабеля по стволу и подъем людей из ствола. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию. 9. Постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз жимками со снятием временного крепления кабеля к канату. 10. Подвеска и крепление кабеля по трубному ходку с прокладкой в подстанции. 11. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки.	56	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-002-08-01	Прокладка электрического кабеля по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: 13 кг	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блок на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем трактором к стволу. 3. Установка барабана на козлы, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание конца кабеля от барабана в копер, привязывание груза и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 7. Спуск людей в ствол по лестничному отделению, сопровождение кабеля по стволу и подъем людей из ствола. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию. 9. Постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз жимками со снятием временного крепления кабеля к канату. 10. Подвеска и крепление кабеля по трубному ходку с прокладкой в подстанции. 11. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки.	62	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-002-09-01	Прокладка электрического кабеля по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: 15 кг	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блочек на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем трактором к стволу. 3. Установка барабана на козлы, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание конца кабеля от барабана в копер, привязывание груза и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 7. Спуск людей в ствол по лестничному отделению, сопровождение кабеля по стволу и подъем людей из ствола. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию. 9. Постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз жимками со снятием временного крепления кабеля к канату. 10. Подвеска и крепление кабеля по трубному ходку с прокладкой в подстанции. 11. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки.	67	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-002-10-01	Прокладка электрического кабеля по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: 17 кг	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блок на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем трактором к стволу. 3. Установка барабана на козлы, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание конца кабеля от барабана в копер, привязывание груза и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 7. Спуск людей в ствол по лестничному отделению, сопровождение кабеля по стволу и подъем людей из ствола. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию. 9. Постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз жимками со снятием временного крепления кабеля к канату. 10. Подвеска и крепление кабеля по трубному ходку с прокладкой в подстанции. 11. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки.	71	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-002-11-01	Прокладка электрического кабеля по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: 19 кг	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блок на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем трактором к стволу. 3. Установка барабана на козлы, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание конца кабеля от барабана в копер, привязывание груза и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 7. Спуск людей в ствол по лестничному отделению, сопровождение кабеля по стволу и подъем людей из ствола. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию. 9. Постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз жимками со снятием временного крепления кабеля к канату. 10. Подвеска и крепление кабеля по трубному ходку с прокладкой в подстанции. 11. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки.	80	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-003 Прокладка гибкого кабеля по вертикальному стволу с помощью шахтной клетки								
Н-63-07-003-01-01	Прокладка гибкого кабеля по вертикальному стволу с помощью шахтной клетки, масса 1 м кабеля до: 1,5 кг	100 м кабеля	1. Перематывание кабеля с барабана в бухту на пол клетки. 2. Протаскивание конца кабеля из клетки до кабельного ящика верхней и нижней отметок ствола, укладка на установленные кабельные конструкции и крепление его жимками к армировке. 3. Спуск кабеля по стволу в клетки, разматывание и крепление его клицами к кабельным конструкциям. 4. Перерезка кабеля и укладка оставшегося отрезка кабеля в клетку. 5. Спуск и подъем людей по стволу.	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-003-02-01	Прокладка гибкого кабеля по вертикальному стволу с помощью шахтной клетки, масса 1 м кабеля до: на каждые последующие 100 м кабеля добавлять	100 м кабеля	1. Перематывание кабеля с барабана в бухту на пол клетки. 2. Протаскивание конца кабеля из клетки до кабельного ящика верхней и нижней отметок ствола, укладка на установленные кабельные конструкции и крепление его жимками к армировке. 3. Спуск кабеля по стволу в клетки, разматывание и крепление его клицами к кабельным конструкциям. 4. Перерезка кабеля и укладка оставшегося отрезка кабеля в клетку. 5. Спуск и подъем людей по стволу.	0,54	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-004 Прокладка спаренных кабелей по вертикальному стволу								
Н-63-07-004-01-01	Прокладка спаренных кабелей по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: 3 кг	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блок на копре. 2. Установка направляющих кабелей. 3. Протаскивание концов кабелей от бухт на площадке в копер, привязывание груза и опускание кабелей в ствол при помощи лебедки. 4. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 5. Сопровождение кабелей по стволу с площадки клетки. 6. Прием кабелей на горизонте и доставка их к клеммным ящикам. 7. Постоянное крепление кабелей клицами сверху вниз со снятием временных креплений и жимков. 8. Выдача каната на поверхность.	33,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	5
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-004-02-01	Прокладка спаренных кабелей по вертикальному стволу, масса 1 м кабеля до: на каждые последующие 100 м кабелей добавлять	100 м кабеля	1. Навешивание каната лебедки на направляющий блочек на копре. 2. Установка направляющих кабелей. 3. Протаскивание концов кабелей от бухт на площадке в копер, привязывание груза и опускание кабелей в ствол при помощи лебедки. 4. Временное крепление кабеля к канату проволокой и жимками. 5. Сопровождение кабелей по стволу с площадки клетки. 6. Прием кабелей на горизонте и доставка их к клеммным ящикам. 7. Постоянное крепление кабелей клицами сверху вниз со снятием временных креплений и жимков. 8. Выдача каната на поверхность.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	5
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-005 Прокладка сигнального кабеля по вертикальному стволу								
Н-63-07-005-01-01	Прокладка сигнального кабеля по вертикальному стволу, марка кабеля: КПСПбШв 27Х2,5	100 м сигнального кабеля	1. Подтягивание барабана с кабелем к стволу, установка барабана на вертушку, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 2. Намотка кабеля на барабан лебедки. 3. Установка направляющего ролика. 4. Протаскивание конца кабеля от барабана лебедки в копер, навешивание его на направляющий ролик, закрепление на конце кабеля груза. 5. Опускание кабеля в ствол при помощи лебедки и сопровождение его по стволу (из клетки). 6. Приемка кабеля на горизонте, заводка его в подстанцию и временное закрепление. 7. Постоянное крепление кабеля деревянными клицами в металлических скобах по стволу.	11,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-005-02-01	Прокладка сигнального кабеля по вертикальному стволу, марка кабеля: КВПбШв 14Х2,5	100 м сигнального кабеля	1. Подтягивание барабана с кабелем к стволу, установка барабана на вертушку, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 2. Намотка кабеля на барабан лебедки. 3. Установка направляющего ролика. 4. Протаскивание конца кабеля от барабана лебедки в копер, навешивание его на направляющий ролик, закрепление на конце кабеля груза. 5. Опускание кабеля в ствол при помощи лебедки и сопровождение его по стволу (из клетки). 6. Приемка кабеля на горизонте, заводка его в подстанцию и временное закрепление. 7. Постоянное крепление кабеля деревянными клицами в металлических скобах по стволу.	17,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-006 Прокладка кабеля по деревянной крепи в горизонтальных горных выработках								
Н-63-07-006-01-01	Прокладка кабеля по деревянной крепи в горизонтальных горных выработках, масса 1 м кабеля до: 1 м	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 5. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на опоры или на эластичные подвески. 8. Съем барабана.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-006-02-01	Прокладка кабеля по деревянной крепи в горизонтальных горных выработках, масса 1 м кабеля до: 1,5 м	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 5. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на опоры или на эластичные подвески. 8. Съем барабана.	11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-006-03-01	Прокладка кабеля по деревянной крепи в горизонтальных горных выработках, масса 1 м кабеля до: 3 м	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 5. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на опоры или на эластичные подвески. 8. Съем барабана.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-006-04-01	Прокладка кабеля по деревянной крепи в горизонтальных горных выработках, масса 1 м кабеля до: 5 м	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 5. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на опоры или на эластичные подвески. 8. Съем барабана.	19	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-006-05-01	Прокладка кабеля по деревянной крепи в горизонтальных горных выработках, масса 1 м кабеля до: 7 м	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 5. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на опоры или на эластичные подвески. 8. Съем барабана.	22	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-006-06-01	Прокладка кабеля по деревянной крепи в горизонтальных горных выработках, масса 1 м кабеля до: 9 м	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 5. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на опоры или на эластичные подвески. 8. Съем барабана.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-006-07-01	Прокладка кабеля по деревянной крепи в горизонтальных горных выработках, масса 1 м кабеля до: 11 м	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 5. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на опоры или на эластичные подвески. 8. Съем барабана.	29,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-006-08-01	Прокладка кабеля по деревянной крепи в горизонтальных горных выработках, масса 1 м кабеля до: 13 м	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 5. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на опоры или на эластичные подвески. 8. Съем барабана.	32,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-006-09-01	Прокладка кабеля по деревянной крепи в горизонтальных горных выработках, масса 1 м кабеля до: 15 м	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 5. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на опоры или на эластичные подвески. 8. Съем барабана.	36	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-006-10-01	Прокладка кабеля по деревянной крепи в горизонтальных горных выработках, масса 1 м кабеля до: 17 м	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 5. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на опоры или на эластичные подвески. 8. Съем барабана.	39	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-006-11-01	Прокладка кабеля по деревянной крепи в горизонтальных горных выработках, масса 1 м кабеля до: 19 м	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 5. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на опоры или на эластичные подвески. 8. Съём барабана.	43	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-007 Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи								
Н-63-07-007-01-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 1 кг, место прокладки кабеля: в каналах	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съем барабана.	7,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-02-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 1 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям без крепления (крюки, полки и т. д.)	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-03-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 1 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям с креплением каждого кабеля отдельной скобой или двух кабелей общей скобой	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	28,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-04-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 1,5 кг, место прокладки кабеля: в каналах	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	8,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-05-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 1,5 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям без крепления (крюки, полки и т. д.)	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	15,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-06-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 1,5 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям с креплением каждого кабеля отдельной скобой или двух кабелей общей скобой	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	29,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-07-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 3 кг, место прокладки кабеля: в каналах	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	10	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-08-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 3 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям без крепления (крюки, полки и т. д.)	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	17	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-09-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 3 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям с креплением каждого кабеля отдельной скобой или двух кабелей общей скобой	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	32,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-10-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 5 кг, место прокладки кабеля: в каналах	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	12,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-11-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 5 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям без крепления (крюки, полки и т. д.)	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	20	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-12-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 5 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям с креплением каждого кабеля отдельной скобой или двух кабелей общей скобой	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	35	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-13-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 7 кг, место прокладки кабеля: в каналах	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-14-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 7 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям без крепления (крюки, полки и т. д.)	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-15-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 7 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям с креплением каждого кабеля отдельной скобой или двух кабелей общей скобой	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	39	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-16-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 9 кг, место прокладки кабеля: в каналах	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-17-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 9 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям без крепления (крюки, полки и т. д.)	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-18-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 9 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям с креплением каждого кабеля отдельной скобой или двух кабелей общей скобой	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	43	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-19-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 11 кг, место прокладки кабеля: в каналах	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-20-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 11 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям без крепления (крюки, полки и т. д.)	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	28,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-21-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 11 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям с креплением каждого кабеля отдельной скобой или двух кабелей общей скобой	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	45,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-22-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 13 кг, место прокладки кабеля: в каналах	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	21	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-23-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 13 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям без крепления (крюки, полки и т. д.)	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	32,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-24-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 13 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям с креплением каждого кабеля отдельной скобой или двух кабелей общей скобой	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	48,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-25-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 15 кг, место прокладки кабеля: в каналах	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-26-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 15 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям без крепления (крюки, полки и т. д.)	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	33,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-27-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 15 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям с креплением каждого кабеля отдельной скобой или двух кабелей общей скобой	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	52	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-28-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 17 кг, место прокладки кабеля: в каналах	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	24,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-29-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 17 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям без крепления (крюки, полки и т. д.)	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	37	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-30-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 17 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям с креплением каждого кабеля отдельной скобой или двух кабелей общей скобой	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	56	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-31-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 19 кг, место прокладки кабеля: в каналах	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	27,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-32-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 19 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям без крепления (крюки, полки и т. д.)	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	40	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-007-33-01	Прокладка кабеля по горизонтальным горным выработкам по установленным конструкциям на бетонной и металлической крепи, масса кабеля до 19 кг, место прокладки кабеля: по конструкциям с креплением каждого кабеля отдельной скобой или двух кабелей общей скобой	100 м кабеля	1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали или установка его на козлы. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий и установкой ограждений кабеля. 7. Съём барабана.	59	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-07-008 Прокладка гибкого резинового кабеля по установленным кабельным конструкциям на металлической крепи								
Н-63-07-008-01-01	Прокладка гибкого резинового кабеля по установленным кабельным конструкциям на металлической крепи, масса 1 м кабеля до: 5 кг	100 м кабеля	1. Разгрузка кабеля из вагонетки или платформы с укладкой на почву выработки. 2. Замер трассы и длины кабеля. 3. Растягивание кабеля вдоль выработки. 4. Прокладка кабеля без крепления по установленным конструкциям с обходом препятствий. 5. Перерезка кабеля с временной заделкой концов.	8,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-009 Прокладка силового кабеля в горизонтальных горных выработках по установленным конструкциям на металлической крепи при помощи кабелеукладчика								
Н-63-07-009-01-01	Прокладка силового кабеля в горизонтальных горных выработках по установленным конструкциям на металлической крепи при помощи кабелеукладчика, масса 1 м кабеля до: 9 кг	100 м кабеля	1. Подкатка кабелеукладчика к месту работы. 2. Вытягивание конца кабеля и крепление его жимками к креплению выработки. 3. Раскатка кабеля вдоль трассы. 4. Укладка кабеля на установленные конструкции с обходом препятствий. 5. Перерезка кабеля с временной заделкой концов.	6,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-07-010 Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках								
Н-63-07-010-01-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 1 кг, место прокладки: в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных или стальных трубах без изгибов	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	5,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-010-02-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 1 кг, место прокладки: в стальных трубах с изгибами	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	9,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-010-03-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 2 кг, место прокладки: в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных или стальных трубах без изгибов	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	8,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-010-04-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 2 кг, место прокладки: в стальных трубах с изгибами	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	13,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-010-05-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 3 кг, место прокладки: в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных или стальных трубах без изгибов	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	9,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-010-06-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 3 кг, место прокладки: в стальных трубах с изгибами	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-010-07-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 6 кг, место прокладки: в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных или стальных трубах без изгибов	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-010-08-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 6 кг, место прокладки: в стальных трубах с изгибами	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	18	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-010-09-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 9 кг, место прокладки: в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных или стальных трубах без изгибов	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	12	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-010-10-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 9 кг, место прокладки: в стальных трубах с изгибами	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	22,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-010-11-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 13 кг, место прокладки: в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных или стальных трубах без изгибов	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	15,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-010-12-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 13 кг, место прокладки: в стальных трубах с изгибами	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	27	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-010-13-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 18 кг, место прокладки: в бетонных блоках, гончарных, асбестоцементных или стальных трубах без изгибов	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-010-14-01	Прокладка силового и контрольного кабеля в трубах и блоках, масса 1 м кабеля до 18 кг, место прокладки: в стальных трубах с изгибами	100 м кабеля, уложенного в трубах и блоках	1. Прочистка труб. 2. Протаскивание проволоки и троса через трубу. 3. Смазка оболочки кабеля. 4. Затягивание кабеля.	35,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-07-011 Прокладка кабеля связи ТГВШ-30х2х0,8 в горизонтальных выработках								
Н-63-07-011-01-01	Прокладка кабеля связи ТГВШ-30х2х0,8 в горизонтальных выработках: навеска крючьев на металлическую арочную крепь	100 м кабеля	-	4,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-011-02-01	Прокладка кабеля связи ТГВШ-30х2х0,8 в горизонтальных выработках: крепление кронштейнов по бетону	100 м кабеля	-	32	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-011-03-01	Прокладка кабеля связи ТГВШ-30х2х0,8 в горизонтальных выработках: установка заземлителя	1 заземлитель	-	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-011-04-01	Прокладка кабеля связи ТГВШ-30х2х0,8 в горизонтальных выработках: установка коробки ШТК	1 коробка	-	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-011-05-01	Прокладка кабеля связи ТГВШ-30х2х0,8 в горизонтальных выработках: прокладка кабеля в подземных горизонтальных выработках	100 м кабеля	-	5,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-012 Соединительные муфты								
Н-63-07-012-01-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	4,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-02-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	5,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-03-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 150 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-04-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	6,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-05-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 230 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	7,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-06-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	6,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-07-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	7,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-08-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 150 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-09-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	14	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-10-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 230 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	15,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-11-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	7,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-12-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	8,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-13-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 150 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	14	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-14-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	15,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-15-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 230 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	17,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-16-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	5,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-17-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	6,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-18-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 150 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-19-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	8,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-20-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 230 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	9,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-21-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	7,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-22-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	8,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-23-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 150 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	12	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-24-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	15,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-25-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 230 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	17,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-26-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	8,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-27-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	9,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-28-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 150 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	15,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-29-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	17	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-30-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 230 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	19,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-31-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	5,3	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-32-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	6,1	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-33-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 150 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	7,3	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-34-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	8,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-35-01	Соединительные муфты чугунные на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 230 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	10	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-36-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	7	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-37-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	10	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-38-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 150 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	12,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-39-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	15,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-40-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом без заливки кожуха массой, на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 230 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	17	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-41-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 16 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	8,2	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-42-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 70 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	11	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-43-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 150 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	15,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-012-44-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 185 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	17,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-012-45-01	Соединительные муфты свинцовые с защитным кожухом с заливкой кожуха массой, на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 230 мм ²	1 муфта	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в бензине. 4. Установка муфты. 5. Фазировка соединяемых жил, пайка или опрессование. 6. Пайка свинцовых соединительных муфт. 7. Заливка муфт мастикой с последующей доливкой. 8. Устройство заземления. 9. Окраска муфт. 10. Маркировка.	21,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-07-013 Подвеска соединительных муфт								
Н-63-07-013-01-01	Подвеска соединительных муфт	1 муфта	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Установка крючьев для подвески муфты и петли кабеля. 3. Подвеска муфты с выкладкой петли кабеля. 4. Присоединение гибкой перемычки заземления.	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-014 Концевые муфты или воронки								
Н-63-07-014-01-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 16 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	1,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-02-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 70 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-03-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 150 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-04-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 185 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-05-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 16 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-06-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 70 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-07-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 150 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-08-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 185 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-09-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 16 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-10-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 70 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-11-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 150 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-12-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 185 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-13-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 16 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-14-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 70 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-15-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 150 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-16-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 2, сечение жил до: 185 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-17-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 16 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-18-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 70 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-19-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 150 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-20-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 185 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-21-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 300 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	6,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-22-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 16 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-23-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 70 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-24-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 150 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	5,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-25-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 185 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	6,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-26-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 300 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	8,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-27-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 16 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-28-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 70 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-29-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 150 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-30-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 185 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-31-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 300 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-32-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 16 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-33-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 70 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-34-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 150 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-35-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 185 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	5,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-36-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 3, сечение жил до: 300 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	7,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-37-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 16 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-38-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 70 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-39-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 150 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-40-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 185 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-41-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 16 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-42-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 70 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-43-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 150 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	7,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-44-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 185 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-45-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 16 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-46-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 70 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-47-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 150 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-48-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 185 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-49-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 16 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-50-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 70 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-51-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 150 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	6,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-52-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 1 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 185 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	6,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-53-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 16 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	2,9	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-54-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 70 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,9	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-55-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 150 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4,7	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-56-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 185 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	5,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-57-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 300 мм ² , установка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	6,7	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-58-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 16 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	3,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-59-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 70 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4,2	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-60-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 150 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	6,2	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-61-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 185 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	7	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-62-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 300 мм ² , установка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	8	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-63-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 16 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-64-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 70 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	5,2	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-65-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 150 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	6,6	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-66-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 185 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	7,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-67-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 300 мм ² , сухая разделка со сваркой или опрессованием	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	8,6	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-68-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 16 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	4,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-69-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 70 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	5,9	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-70-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 150 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	8	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-014-71-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 185 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	8,7	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-014-72-01	Концевые муфты или воронки на кабелях напряжением до 10 кВ, число жил в кабеле 4, сечение жил до: 300 мм ² , сухая разделка с пайкой	1 муфта или воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Подготовка муфты или воронки к монтажу с очисткой ее и протиркой чистой тряпкой, смоченной в безводном бензине. 4. Установка и крепление муфт и воронок. 5. Фазировка жил кабеля. 6. Обмотка жил кабеля лентой. 7. Окраска жил лаком. 8. Устройство заземления. 9. Заливка муфт кабельной массой с последующей доливкой. 10. Окраска муфт и воронок.	10	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-015 Концевые воронки с применением эпоксидных смол для кабелей напряжением 1-10 кВ								
Н-63-07-015-01-01	Концевые воронки с применением эпоксидных смол для кабелей напряжением 1-10 кВ, сечение жил до: 16 мм ² , длина заделываемой части до 1 м	1 воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Приготовление эпоксидной смолы. 5. Обмотка жил кабеля киперной лентой в три слоя с обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 6. Надевание съемной формы и заливка ее эпоксидной смолой. 7. Снятие съемной формы после отвердевания эпоксидной смолы. 8. Заземление.	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-015-02-01	Концевые воронки с применением эпоксидных смол для кабелей напряжением 1-10 кВ, сечение жил до: 16 мм ² , длина заделываемой части свыше 1 м	1 воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Приготовление эпоксидной смолы. 5. Обмотка жил кабеля киперной лентой в три слоя с обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 6. Надевание съемной формы и заливка ее эпоксидной смолой. 7. Снятие съемной формы после отвердевания эпоксидной смолы. 8. Заземление.	4,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-015-03-01	Концевые воронки с применением эпоксидных смол для кабелей напряжением 1-10 кВ, сечение жил до: 70 мм ² , длина заделываемой части до 1 м	1 воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Приготовление эпоксидной смолы. 5. Обмотка жил кабеля киперной лентой в три слоя с обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 6. Надевание съемной формы и заливка ее эпоксидной смолой. 7. Снятие съемной формы после отвердевания эпоксидной смолы. 8. Заземление.	4,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-015-04-01	Концевые воронки с применением эпоксидных смол для кабелей напряжением 1-10 кВ, сечение жил до: 70 мм ² , длина заделываемой части свыше 1 м	1 воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Приготовление эпоксидной смолы. 5. Обмотка жил кабеля киперной лентой в три слоя с обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 6. Надевание съемной формы и заливка ее эпоксидной смолой. 7. Снятие съемной формы после отвердевания эпоксидной смолы. 8. Заземление.	5,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-015-05-01	Концевые воронки с применением эпоксидных смол для кабелей напряжением 1-10 кВ, сечение жил до: 150 мм ² , длина заделываемой части до 1 м	1 воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Приготовление эпоксидной смолы. 5. Обмотка жил кабеля киперной лентой в три слоя с обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 6. Надевание съемной формы и заливка ее эпоксидной смолой. 7. Снятие съемной формы после отвердевания эпоксидной смолы. 8. Заземление.	5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-015-06-01	Концевые воронки с применением эпоксидных смол для кабелей напряжением 1-10 кВ, сечение жил до: 150 мм ² , длина заделываемой части свыше 1 м	1 воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Приготовление эпоксидной смолы. 5. Обмотка жил кабеля киперной лентой в три слоя с обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 6. Надевание съемной формы и заливка ее эпоксидной смолой. 7. Снятие съемной формы после отвердевания эпоксидной смолы. 8. Заземление.	7,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-015-07-01	Концевые воронки с применением эпоксидных смол для кабелей напряжением 1-10 кВ, сечение жил до: 185 мм ² , длина заделываемой части до 1 м	1 воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Приготовление эпоксидной смолы. 5. Обмотка жил кабеля киперной лентой в три слоя с обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 6. Надевание съемной формы и заливка ее эпоксидной смолой. 7. Снятие съемной формы после отвердевания эпоксидной смолы. 8. Заземление.	6,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-015-08-01	Концевые воронки с применением эпоксидных смол для кабелей напряжением 1-10 кВ, сечение жил до: 185 мм ² , длина заделываемой части свыше 1 м	1 воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Приготовление эпоксидной смолы. 5. Обмотка жил кабеля киперной лентой в три слоя с обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 6. Надевание съемной формы и заливка ее эпоксидной смолой. 7. Снятие съемной формы после отвердевания эпоксидной смолы. 8. Заземление.	9,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-015-09-01	Концевые воронки с применением эпоксидных смол для кабелей напряжением 1-10 кВ, сечение жил до: 300 мм ² , длина заделываемой части до 1 м	1 воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Приготовление эпоксидной смолы. 5. Обмотка жил кабеля киперной лентой в три слоя с обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 6. Надевание съемной формы и заливка ее эпоксидной смолой. 7. Снятие съемной формы после отвердевания эпоксидной смолы. 8. Заземление.	8,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-015-10-01	Концевые воронки с применением эпоксидных смол для кабелей напряжением 1-10 кВ, сечение жил до: 300 мм ² , длина заделываемой части свыше 1 м	1 воронка	1. Разделка концов кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Приготовление эпоксидной смолы. 5. Обмотка жил кабеля киперной лентой в три слоя с обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 6. Надевание съемной формы и заливка ее эпоксидной смолой. 7. Снятие съемной формы после отвердевания эпоксидной смолы. 8. Заземление.	13	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-015-11-01	Добавлять или исключать на каждую жилу более или менее трех жил в подсоединяемом кабеле	1 воронка	-	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-016 Кабельные тройниковые муфты								
Н-63-07-016-01-01	Кабельные тройниковые муфты, сечение жил кабеля до: 4 мм ²	1 муфта	1. Очистка корпуса муфты, протирка внутренних поверхностей половинок муфт тряпкой, смоченной в бензине, а также сухой. 2. Проверка плотности прилегания половинок муфт друг к другу. 3. Разделка концов кабеля, проверка состояния изоляции, разводка и изгибание жил кабеля с фазировкой их. 4. Укладка концов кабеля в муфту и соединение жил. 5. Установка верхней половины муфты на место и стягивание обеих половинок болтами. 6. Заливка в муфту кабельной массы.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-016-02-01	Кабельные тройниковые муфты, сечение жил кабеля до: 35 мм ²	1 муфта	1. Очистка корпуса муфты, протирка внутренних поверхностей половинок муфт тряпкой, смоченной в бензине, а также сухой. 2. Проверка плотности прилегания половинок муфт друг к другу. 3. Разделка концов кабеля, проверка состояния изоляции, разводка и изгибание жил кабеля с фазировкой их. 4. Укладка концов кабеля в муфту и соединение жил. 5. Установка верхней половины муфты на место и стягивание обеих половинок болтами. 6. Заливка в муфту кабельной массы.	2,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-017 Штепсельные устройства								
Н-63-07-017-01-01	Установка штепсельного устройства в: дерево, металл	1 штепсельное устройство	1. Отвертывание соединительной гайки, разъединение частей штепсельного устройства муфт и проверка их исправности. 2. Выемка внутренней части устройства. 3. Ввод концов кабелей через муфты внутрь корпусов, разделка их и присоединение жил к контактным зажимам. 4. Вставка вилки и розетки в корпусы и закрепление их. 5. Ввертывание муфт и закрепление кабеля. 6. Разметка места установки штепсельного устройства и пробивка гнезд в бетонной крепи. 7. Установка крюка (вмазка - при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи). 8. Установка штепсельного устройства и крепление к конструкциям.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-017-02-01	Установка штепсельного устройства в: породу, бетон	1 штепсельное устройство	1. Отвертывание соединительной гайки, разъединение частей штепсельного устройства муфт и проверка их исправности. 2. Выемка внутренней части устройства. 3. Ввод концов кабелей через муфты внутрь корпусов, разделка их и присоединение жил к контактным зажимам. 4. Вставка вилки и розетки в корпусы и закрепление их. 5. Ввертывание муфт и закрепление кабеля. 6. Разметка места установки штепсельного устройства и пробивка гнезд в бетонной крепи. 7. Установка крюка (вмазка - при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи). 8. Установка штепсельного устройства и крепление к конструкциям.	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-07-018 Разделка концов шланговых гибких кабелей								
Н-63-07-018-01-01	Разделка концов шланговых гибких кабелей, сечение основных жил кабеля до: 6 (4- и 5 жильных)	1 разделка	1. Замер и отрезка кабеля необходимой длины. 2. Кольцевой и продольный разрезы резиновой оболочки и удаление ее. 3. Отрезка и удаление резиновых заполнителей.	0,08	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-018-02-01	Разделка концов шланговых гибких кабелей, сечение основных жил кабеля до: 10 (4-жильных), 6 (6-жильных)	1 разделка	1. Замер и отрезка кабеля необходимой длины. 2. Кольцевой и продольный разрезы резиновой оболочки и удаление ее. 3. Отрезка и удаление резиновых заполнителей.	0,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-018-03-01	Разделка концов шланговых гибких кабелей, сечение основных жил кабеля до: 16 (4-жильных), 10 (6-жильных)	1 разделка	1. Замер и отрезка кабеля необходимой длины. 2. Кольцевой и продольный разрезы резиновой оболочки и удаление ее. 3. Отрезка и удаление резиновых заполнителей.	0,13	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-018-04-01	Разделка концов шланговых гибких кабелей, сечение основных жил кабеля до: 25 (4-жильных), 16 (6-жильных)	1 разделка	1. Замер и отрезка кабеля необходимой длины. 2. Кольцевой и продольный разрезы резиновой оболочки и удаление ее. 3. Отрезка и удаление резиновых заполнителей.	0,16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-018-05-01	Разделка концов шланговых гибких кабелей, сечение основных жил кабеля до: 35 (4-жильных), 25 (6-жильных)	1 разделка	1. Замер и отрезка кабеля необходимой длины. 2. Кольцевой и продольный разрезы резиновой оболочки и удаление ее. 3. Отрезка и удаление резиновых заполнителей.	0,19	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-018-06-01	Разделка концов шланговых гибких кабелей, сечение основных жил кабеля до: 50 (4-жильных), 35 (6-жильных)	1 разделка	1. Замер и отрезка кабеля необходимой длины. 2. Кольцевой и продольный разрезы резиновой оболочки и удаление ее. 3. Отрезка и удаление резиновых заполнителей.	0,24	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-018-07-01	Разделка концов шланговых гибких кабелей, сечение основных жил кабеля до: 70 (4-жильных), 50 (6-жильных)	1 разделка	1. Замер и отрезка кабеля необходимой длины. 2. Кольцевой и продольный разрезы резиновой оболочки и удаление ее. 3. Отрезка и удаление резиновых заполнителей.	0,29	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-07-019 Эпоксидная заделка концов кабеля СБ напряжением до 10 кВ								
Н-63-07-019-01-01	Эпоксидная заделка концов кабеля СБ напряжением до 10 кВ, сечение жил: 16 мм ² , длина заделки до 1 м	1 заделка	1. Снятие джутового покрова, бронированной оболочки, изоляционной бумаги и свинцовой оболочки с кабеля. 2. Проверка состояния изоляции на жилах. 3. Заземление кабеля. 4. Разветвление жил кабеля на витки для заделки замка. 5. Приготовление эпоксидной смолы. 6. Заливка витков в замке эпоксидной смолой с обмоткой киперной лентой в три слоя и обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 7. Опрессовка наконечников на жилах для подсоединения. 8. Обмотка жил кабеля киперной лентой в два слоя с обмазкой каждого слоя перхлорвиниловым лаком. 9. Крепление конца кабеля к металлоконструкции.	1,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-019-02-01	Эпоксидная заделка концов кабеля СБ напряжением до 10 кВ, сечение жил: 16 мм ² , длина заделки до 1,5 м	1 заделка	1. Снятие джутового покрова, бронированной оболочки, изоляционной бумаги и свинцовой оболочки с кабеля. 2. Проверка состояния изоляции на жилах. 3. Заземление кабеля. 4. Разветвление жил кабеля на витки для заделки замка. 5. Приготовление эпоксидной смолы. 6. Заливка витков в замке эпоксидной смолой с обмоткой киперной лентой в три слоя и обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 7. Опрессовка наконечников на жилах для подсоединения. 8. Обмотка жил кабеля киперной лентой в два слоя с обмазкой каждого слоя перхлорвиниловым лаком. 9. Крепление конца кабеля к металлоконструкции.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-019-03-01	Эпоксидная заделка концов кабеля СБ напряжением до 10 кВ, сечение жил: 70 мм ² , длина заделки до 1 м	1 заделка	1. Снятие джутового покрова, бронированной оболочки, изоляционной бумаги и свинцовой оболочки с кабеля. 2. Проверка состояния изоляции на жилах. 3. Заземление кабеля. 4. Разветвление жил кабеля на витки для заделки замка. 5. Приготовление эпоксидной смолы. 6. Заливка витков в замке эпоксидной смолой с обмоткой киперной лентой в три слоя и обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 7. Опрессовка наконечников на жилах для подсоединения. 8. Обмотка жил кабеля киперной лентой в два слоя с обмазкой каждого слоя перхлорвиниловым лаком. 9. Крепление конца кабеля к металлоконструкции.	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-019-04-01	Эпоксидная заделка концов кабеля СБ напряжением до 10 кВ, сечение жил: 70 мм ² , длина заделки до 1,5 м	1 заделка	1. Снятие джутового покрова, бронированной оболочки, изоляционной бумаги и свинцовой оболочки с кабеля. 2. Проверка состояния изоляции на жилах. 3. Заземление кабеля. 4. Разветвление жил кабеля на витки для заделки замка. 5. Приготовление эпоксидной смолы. 6. Заливка витков в замке эпоксидной смолой с обмоткой киперной лентой в три слоя и обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 7. Опрессовка наконечников на жилах для подсоединения. 8. Обмотка жил кабеля киперной лентой в два слоя с обмазкой каждого слоя перхлорвиниловым лаком. 9. Крепление конца кабеля к металлоконструкции.	3,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-019-05-01	Эпоксидная заделка концов кабеля СБ напряжением до 10 кВ, сечение жил: 150 мм ² , длина заделки до 1 м	1 заделка	1. Снятие джутового покрова, бронированной оболочки, изоляционной бумаги и свинцовой оболочки с кабеля. 2. Проверка состояния изоляции на жилах. 3. Заземление кабеля. 4. Разветвление жил кабеля на витки для заделки замка. 5. Приготовление эпоксидной смолы. 6. Заливка витков в замке эпоксидной смолой с обмоткой киперной лентой в три слоя и обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 7. Опрессовка наконечников на жилах для подсоединения. 8. Обмотка жил кабеля киперной лентой в два слоя с обмазкой каждого слоя перхлорвиниловым лаком. 9. Крепление конца кабеля к металлоконструкции.	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-019-06-01	Эпоксидная заделка концов кабеля СБ напряжением до 10 кВ, сечение жил: 150 мм ² , длина заделки до 1,5 м	1 заделка	1. Снятие джутового покрова, бронированной оболочки, изоляционной бумаги и свинцовой оболочки с кабеля. 2. Проверка состояния изоляции на жилах. 3. Заземление кабеля. 4. Разветвление жил кабеля на витки для заделки замка. 5. Приготовление эпоксидной смолы. 6. Заливка витков в замке эпоксидной смолой с обмоткой киперной лентой в три слоя и обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 7. Опрессовка наконечников на жилах для подсоединения. 8. Обмотка жил кабеля киперной лентой в два слоя с обмазкой каждого слоя перхлорвиниловым лаком. 9. Крепление конца кабеля к металлоконструкции.	4,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-019-07-01	Эпоксидная заделка концов кабеля СБ напряжением до 10 кВ, сечение жил: 185 мм ² , длина заделки до 1 м	1 заделка	1. Снятие джутового покрова, бронированной оболочки, изоляционной бумаги и свинцовой оболочки с кабеля. 2. Проверка состояния изоляции на жилах. 3. Заземление кабеля. 4. Разветвление жил кабеля на витки для заделки замка. 5. Приготовление эпоксидной смолы. 6. Заливка витков в замке эпоксидной смолой с обмоткой киперной лентой в три слоя и обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 7. Опрессовка наконечников на жилах для подсоединения. 8. Обмотка жил кабеля киперной лентой в два слоя с обмазкой каждого слоя перхлорвиниловым лаком. 9. Крепление конца кабеля к металлоконструкции.	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-019-08-01	Эпоксидная заделка концов кабеля СБ напряжением до 10 кВ, сечение жил: 185 мм ² , длина заделки до 1,5 м	1 заделка	1. Снятие джутового покрова, бронированной оболочки, изоляционной бумаги и свинцовой оболочки с кабеля. 2. Проверка состояния изоляции на жилах. 3. Заземление кабеля. 4. Разветвление жил кабеля на витки для заделки замка. 5. Приготовление эпоксидной смолы. 6. Заливка витков в замке эпоксидной смолой с обмоткой киперной лентой в три слоя и обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 7. Опрессовка наконечников на жилах для подсоединения. 8. Обмотка жил кабеля киперной лентой в два слоя с обмазкой каждого слоя перхлорвиниловым лаком. 9. Крепление конца кабеля к металлоконструкции.	5,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-019-09-01	Эпоксидная заделка концов кабеля СБ напряжением до 10 кВ, сечение жил: 240 мм ² , длина заделки до 1 м	1 заделка	1. Снятие джутового покрова, бронированной оболочки, изоляционной бумаги и свинцовой оболочки с кабеля. 2. Проверка состояния изоляции на жилах. 3. Заземление кабеля. 4. Разветвление жил кабеля на витки для заделки замка. 5. Приготовление эпоксидной смолы. 6. Заливка витков в замке эпоксидной смолой с обмоткой киперной лентой в три слоя и обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 7. Опрессовка наконечников на жилах для подсоединения. 8. Обмотка жил кабеля киперной лентой в два слоя с обмазкой каждого слоя перхлорвиниловым лаком. 9. Крепление конца кабеля к металлоконструкции.	5,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-019-10-01	Эпоксидная заделка концов кабеля СБ напряжением до 10 кВ, сечение жил: 240 мм ² , длина заделки до 1,5 м	1 заделка	1. Снятие джутового покрова, бронированной оболочки, изоляционной бумаги и свинцовой оболочки с кабеля. 2. Проверка состояния изоляции на жилах. 3. Заземление кабеля. 4. Разветвление жил кабеля на витки для заделки замка. 5. Приготовление эпоксидной смолы. 6. Заливка витков в замке эпоксидной смолой с обмоткой киперной лентой в три слоя и обмазкой каждого слоя эпоксидной смолой. 7. Опрессовка наконечников на жилах для подсоединения. 8. Обмотка жил кабеля киперной лентой в два слоя с обмазкой каждого слоя перхлорвиниловым лаком. 9. Крепление конца кабеля к металлоконструкции.	7,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-020 Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков								
Н-63-07-020-01-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 16 мм ² , всего	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Обмотка жил локотканью и полихлорвиниловой лентой с обмазкой каждого слоя лаком. 5. Заделка полихлорвиниловой лентой места разделки и покрытие лаком. 6. Обмотка шпагатом мест разводки жил и покрытие асфальтовым лаком. 7. Обмотка жил шпагатом у наконечников и покрытие асфальтовым лаком. 8. Устройство заземления.	1,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-02-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 70 мм ² , всего	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Обмотка жил локотканью и полихлорвиниловой лентой с обмазкой каждого слоя лаком. 5. Заделка полихлорвиниловой лентой места разделки и покрытие лаком. 6. Обмотка шпагатом мест разводки жил и покрытие асфальтовым лаком. 7. Обмотка жил шпагатом у наконечников и покрытие асфальтовым лаком. 8. Устройство заземления.	2,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-020-03-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 150 мм ² , всего	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Обмотка жил лакотканью и полихлорвиниловой лентой с обмазкой каждого слоя лаком. 5. Заделка полихлорвиниловой лентой места разделки и покрытие лаком. 6. Обмотка шпагатом мест разводки жил и покрытие асфальтовым лаком. 7. Обмотка жил шпагатом у наконечников и покрытие асфальтовым лаком. 8. Устройство заземления.	2,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-04-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 185 мм ² , всего	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Обмотка жил лакотканью и полихлорвиниловой лентой с обмазкой каждого слоя лаком. 5. Заделка полихлорвиниловой лентой места разделки и покрытие лаком. 6. Обмотка шпагатом мест разводки жил и покрытие асфальтовым лаком. 7. Обмотка жил шпагатом у наконечников и покрытие асфальтовым лаком. 8. Устройство заземления.	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-020-05-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 300 мм ² , всего	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Обмотка жил лакотканью и полихлорвиниловой лентой с обмазкой каждого слоя лаком. 5. Заделка полихлорвиниловой лентой места разделки и покрытие лаком. 6. Обмотка шпагатом мест разводки жил и покрытие асфальтовым лаком. 7. Обмотка жил шпагатом у наконечников и покрытие асфальтовым лаком. 8. Устройство заземления.	3,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-06-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 16 мм ² , в том числе: опрессование наконечников	1 заделка	-	0,25	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-07-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 70 мм ² , в том числе: опрессование наконечников	1 заделка	-	0,56	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-020-08-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 150 мм ² , в том числе: опрессование наконечников	1 заделка	-	0,92	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-09-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 185 мм ² , в том числе: опрессование наконечников	1 заделка	-	0,97	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-10-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 300 мм ² , в том числе: опрессование наконечников	1 заделка	-	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-11-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 16 мм ² , в том числе: проверка состояния изоляции	1 заделка	-	0,23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-020-12-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 70 мм ² , в том числе: проверка состояния изоляции	1 заделка	-	0,23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-13-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 150 мм ² , в том числе: проверка состояния изоляции	1 заделка	-	0,23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-14-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 185 мм ² , в том числе: проверка состояния изоляции	1 заделка	-	0,23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-15-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 1 кВ: сечение жил до 300 мм ² , в том числе: проверка состояния изоляции	1 заделка	-	0,23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-020-16-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 16 мм ² , всего	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Обмотка жил лакотканью и полихлорвиниловой лентой с обмазкой каждого слоя лаком. 5. Заделка полихлорвиниловой лентой места разделки и покрытие лаком. 6. Обмотка шпагатом мест разводки жил и покрытие асфальтовым лаком. 7. Обмотка жил шпагатом у наконечников и покрытие асфальтовым лаком. 8. Устройство заземления.	2,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-17-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 70 мм ² , всего	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Обмотка жил лакотканью и полихлорвиниловой лентой с обмазкой каждого слоя лаком. 5. Заделка полихлорвиниловой лентой места разделки и покрытие лаком. 6. Обмотка шпагатом мест разводки жил и покрытие асфальтовым лаком. 7. Обмотка жил шпагатом у наконечников и покрытие асфальтовым лаком. 8. Устройство заземления.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-020-18-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 150 мм ² , всего	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Обмотка жил лакотканью и полихлорвиниловой лентой с обмазкой каждого слоя лаком. 5. Заделка полихлорвиниловой лентой места разделки и покрытие лаком. 6. Обмотка шпагатом мест разводки жил и покрытие асфальтовым лаком. 7. Обмотка жил шпагатом у наконечников и покрытие асфальтовым лаком. 8. Устройство заземления.	4,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-19-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 185 мм ² , всего	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Обмотка жил лакотканью и полихлорвиниловой лентой с обмазкой каждого слоя лаком. 5. Заделка полихлорвиниловой лентой места разделки и покрытие лаком. 6. Обмотка шпагатом мест разводки жил и покрытие асфальтовым лаком. 7. Обмотка жил шпагатом у наконечников и покрытие асфальтовым лаком. 8. Устройство заземления.	4,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-020-20-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 300 мм ² , всего	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Сварка или опрессование наконечников. 4. Обмотка жил лакотканью и полихлорвиниловой лентой с обмазкой каждого слоя лаком. 5. Заделка полихлорвиниловой лентой места разделки и покрытие лаком. 6. Обмотка шпагатом мест разводки жил и покрытие асфальтовым лаком. 7. Обмотка жил шпагатом у наконечников и покрытие асфальтовым лаком. 8. Устройство заземления.	5,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-21-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 16 мм ² , в том числе: опрессование наконечников	1 заделка	-	0,25	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-22-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 70 мм ² , в том числе: опрессование наконечников	1 заделка	-	0,56	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-020-23-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 150 мм ² , в том числе: опрессование наконечников	1 заделка	-	0,92	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-24-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 185 мм ² , в том числе: опрессование наконечников	1 заделка	-	0,97	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-25-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 300 мм ² , в том числе: опрессование наконечников	1 заделка	-	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-26-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 16 мм ² , в том числе: проверка состояния изоляции	1 заделка	-	0,23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-020-27-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 70 мм ² , в том числе: проверка состояния изоляции	1 заделка	-	0,23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-28-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 150 мм ² , в том числе: проверка состояния изоляции	1 заделка	-	0,23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-29-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 185 мм ² , в том числе: проверка состояния изоляции	1 заделка	-	0,23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-020-30-01	Сухая заделка кабеля с применением полихлорвиниловой ленты и лаков, напряжение до 10 кВ: сечение жил до 300 мм ² , в том числе: проверка состояния изоляции	1 заделка	-	0,23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-020-31-01	Добавлять или исключать на каждую жилу более или менее трех жил в подсоединяемом кабеле	1 заделка	-	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-07-021 Заделка концов контрольных кабелей								
Н-63-07-021-01-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 4, изоляция резиновая, способ заделки - сухая без воронок, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	0,28	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-02-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 4, изоляция резиновая, способ заделки - сухая без воронок, сечение жил кабеля до: 4-6 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	0,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-03-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 4, изоляция бумажная, способ заделки - с заливкой воронок массой, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	0,82	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-04-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 4, изоляция бумажная, способ заделки - с заливкой воронок массой, сечение жил кабеля до: 4-6 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	0,95	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-021-05-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 7, изоляция резиновая, способ заделки - сухая без воронок, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	0,41	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-06-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 7, изоляция резиновая, способ заделки - сухая без воронок, сечение жил кабеля до: 4-6 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	0,46	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-07-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 7, изоляция бумажная, способ заделки - с заливкой воронок массой, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-08-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 7, изоляция бумажная, способ заделки - с заливкой воронок массой, сечение жил кабеля до: 4-6 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-09-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 10, изоляция резиновая, способ заделки - сухая без воронок, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	0,56	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-021-10-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 10, изоляция резиновая, способ заделки - сухая без воронок, сечение жил кабеля до: 4-6 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	0,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-11-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 10, изоляция бумажная, способ заделки - с заливкой воронок массой, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	1,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-12-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 10, изоляция бумажная, способ заделки - с заливкой воронок массой, сечение жил кабеля до: 4-6 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-13-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 14, изоляция резиновая, способ заделки - сухая без воронок, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	0,76	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-14-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 14, изоляция бумажная, способ заделки - с заливкой воронок массой, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-021-15-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 19, изоляция резиновая, способ заделки - сухая без воронок, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-16-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 19, изоляция бумажная, способ заделки - с заливкой воронок массой, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-17-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 24, изоляция резиновая, способ заделки - сухая без воронок, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-18-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 24, изоляция бумажная, способ заделки - с заливкой воронок массой, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	2,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-19-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 30, изоляция резиновая, способ заделки - сухая без воронок, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-021-20-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 30, изоляция бумажная, способ заделки - с заливкой воронок массой, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-21-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 37, изоляция резиновая, способ заделки - сухая без воронок, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-021-22-01	Заделка концов контрольных кабелей, число жил в кабеле до 37, изоляция бумажная, способ заделки - с заливкой воронок массой, сечение жил кабеля до: 2,5 мм ²	1 заделка	1. Разделка конца кабеля. 2. Проверка состояния изоляции. 3. Заделка полихлорвиниловой лентой места разводки жил кабеля. 4. Заземление кабеля.	3,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-07-022 Установка защитного ограждения кабеля из стальной трубы, профильной стали или короба из листовой стали								
Н-63-07-022-01-01	Установка защитного ограждения кабеля из стальной трубы, профильной стали или короба из листовой стали, материал основания: порода, бетон, разметка и сверление гнезд и проходов	1 ограждение высотой до 3 м	1. Разметка мест установки штырей. 2. Сверление или пробивка гнезд. 3. Установка и заделка штырей. 4. Навеска накладных скоб на штыри. 5. Установка защитного ограждения. 6. Крепление накладными скобами. 7. Окраска.	0,56	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-022-02-01	Установка защитного ограждения кабеля из стальной трубы, профильной стали или короба из листовой стали, материал основания: дерево, установка штырей, навеска скоб и крепление ограждений	1 ограждение высотой до 3 м	1. Разметка мест установки штырей. 2. Сверление или пробивка гнезд. 3. Установка и заделка штырей. 4. Навеска накладных скоб на штыри. 5. Установка защитного ограждения. 6. Крепление накладными скобами. 7. Окраска.	0,67	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-022-03-01	Установка защитного ограждения кабеля из стальной трубы, профильной стали или короба из листовой стали, материал основания: порода, бетон, установка штырей, навеска скоб и крепление ограждений	1 ограждение высотой до 3 м	1. Разметка мест установки штырей. 2. Сверление или пробивка гнезд. 3. Установка и заделка штырей. 4. Навеска накладных скоб на штыри. 5. Установка защитного ограждения. 6. Крепление накладными скобами. 7. Окраска.	0,69	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-07-023 Присоединение кабеля к шахтному электрооборудованию								
Н-63-07-023-01-01	Присоединение кабеля к шахтному электрооборудованию, сечение жил кабеля до 16 мм ² , вид присоединения: жесткое	1 трехжильный кабель	1. Отсоединение кабельной муфты. 2. Ввод кабеля в муфту и закрепление в горловине. 3. Разделка кабеля. 4. Установка и опрессование наконечников. 5. Присоединение жил кабеля к контактными зажимам. 6. Установка кабельной муфты на место. 7. Заливка муфты кабельной массой (при кабелях с бумажной изоляцией).	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-023-02-01	Присоединение кабеля к шахтному электрооборудованию, сечение жил кабеля до 16 мм ² , вид присоединения: гибкое	1 трехжильный кабель	1. Отсоединение кабельной муфты. 2. Ввод кабеля в муфту и закрепление в горловине. 3. Разделка кабеля. 4. Установка и опрессование наконечников. 5. Присоединение жил кабеля к контактными зажимам. 6. Установка кабельной муфты на место. 7. Заливка муфты кабельной массой (при кабелях с бумажной изоляцией).	0,93	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-023-03-01	Присоединение кабеля к шахтному электрооборудованию, сечение жил кабеля до 35 мм ² , вид присоединения: жесткое	1 трехжильный кабель	1. Отсоединение кабельной муфты. 2. Ввод кабеля в муфту и закрепление в горловине. 3. Разделка кабеля. 4. Установка и опрессование наконечников. 5. Присоединение жил кабеля к контактными зажимам. 6. Установка кабельной муфты на место. 7. Заливка муфты кабельной массой (при кабелях с бумажной изоляцией).	3,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-023-04-01	Присоединение кабеля к шахтному электрооборудованию, сечение жил кабеля до 35 мм ² , вид присоединения: гибкое	1 трехжильный кабель	1. Отсоединение кабельной муфты. 2. Ввод кабеля в муфту и закрепление в горловине. 3. Разделка кабеля. 4. Установка и опрессование наконечников. 5. Присоединение жил кабеля к контактными зажимам. 6. Установка кабельной муфты на место. 7. Заливка муфты кабельной массой (при кабелях с бумажной изоляцией).	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-023-05-01	Присоединение кабеля к шахтному электрооборудованию, сечение жил кабеля до 70 мм ² , вид присоединения: жесткое	1 трехжильный кабель	1. Отсоединение кабельной муфты. 2. Ввод кабеля в муфту и закрепление в горловине. 3. Разделка кабеля. 4. Установка и опрессование наконечников. 5. Присоединение жил кабеля к контактными зажимам. 6. Установка кабельной муфты на место. 7. Заливка муфты кабельной массой (при кабелях с бумажной изоляцией).	4,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-023-06-01	Присоединение кабеля к шахтному электрооборудованию, сечение жил кабеля до 70 мм ² , вид присоединения: гибкое	1 трехжильный кабель	1. Отсоединение кабельной муфты. 2. Ввод кабеля в муфту и закрепление в горловине. 3. Разделка кабеля. 4. Установка и опрессование наконечников. 5. Присоединение жил кабеля к контактными зажимам. 6. Установка кабельной муфты на место. 7. Заливка муфты кабельной массой (при кабелях с бумажной изоляцией).	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-023-07-01	Присоединение кабеля к шахтному электрооборудованию, сечение жил кабеля до 95 мм ² , вид присоединения: жесткое	1 трехжильный кабель	1. Отсоединение кабельной муфты. 2. Ввод кабеля в муфту и закрепление в горловине. 3. Разделка кабеля. 4. Установка и опрессование наконечников. 5. Присоединение жил кабеля к контактными зажимам. 6. Установка кабельной муфты на место. 7. Заливка муфты кабельной массой (при кабелях с бумажной изоляцией).	4,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-023-08-01	Присоединение кабеля к шахтному электрооборудованию, сечение жил кабеля до 150 мм ² , вид присоединения: жесткое	1 трехжильный кабель	1. Отсоединение кабельной муфты. 2. Ввод кабеля в муфту и закрепление в горловине. 3. Разделка кабеля. 4. Установка и опрессование наконечников. 5. Присоединение жил кабеля к контактными зажимам. 6. Установка кабельной муфты на место. 7. Заливка муфты кабельной массой (при кабелях с бумажной изоляцией).	5,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-023-09-01	Присоединение кабеля к шахтному электрооборудованию, сечение жил кабеля до 185 мм ² , вид присоединения: жесткое	1 трехжильный кабель	1. Отсоединение кабельной муфты. 2. Ввод кабеля в муфту и закрепление в горловине. 3. Разделка кабеля. 4. Установка и опрессование наконечников. 5. Присоединение жил кабеля к контактными зажимам. 6. Установка кабельной муфты на место. 7. Заливка муфты кабельной массой (при кабелях с бумажной изоляцией).	5,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-023-10-01	Добавлять или исключать при числе жил в подсоединяемом кабеле больше или меньше трех	1 трехжильный кабель	-	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-07-024 Пристрелка кабельных конструкций массой до 5 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи								
Н-63-07-024-01-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 5 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 1, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	7,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-02-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 5 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 1, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	10	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-03-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 5 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 2, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-024-04-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 5 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 2, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	14	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-05-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 5 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 3, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-06-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 5 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 3, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	17,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-024-07-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 5 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 4, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	16,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-08-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 5 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 4, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	22	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-09-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 10 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 5, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	20	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-024-10-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 10 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 5, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-11-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 10 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 6, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-12-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 10 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 6, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	30,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-024-13-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 10 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 7, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-14-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 10 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 7, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	34	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-15-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 10 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 8, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	29,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-024-16-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 10 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 8, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	37	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-17-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 15 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 9, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	32,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-18-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 15 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 9, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	42	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-024-19-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 15 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 10, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	35	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-20-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 15 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 10, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	45,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-21-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 15 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 11, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	38	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-024-22-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 15 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 11, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	49,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-23-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 15 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 12, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	41	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-24-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 15 кг пистолетом СМП-3 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 12, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	54	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-024-25-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 5 кг пистолетом ПЦ-52-1 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 3, пристрелка на высоте до 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	11,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-07-024-26-01	Пристрелка кабельных конструкций массой до 5 кг пистолетом ПЦ-52-1 по бетонной или металлической крепи, число выстрелов на 1 конструкцию: 4, пристрелка на высоте свыше 2,5 м	100 кабельных конструкций	1. Подготовка инструмента и дюбелей. 2. Разметка мест пристрелки и пристрелка металлоконструкций. 3. Технический уход за пистолетом. 4. Переноска стремянки, пистолета и металлоконструкций на новое место.	16,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-63-07-025 Разные работы при производстве электромонтажных работ								
Н-63-07-025-01-01	Нанесение обозначений букв или цифр масляной краской на распределительной и пускорегулирующей аппаратуре с разметкой их на подготовленной поверхности: по трафарету	100 букв или цифр	-	0,52	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-02-01	Нанесение обозначений букв или цифр масляной краской на распределительной и пускорегулирующей аппаратуре с разметкой их на подготовленной поверхности: без трафарета	100 букв или цифр	-	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-025-03-01	Нанесение обозначений тушью на бирках оконцевателях с числом знаков до: 3	100 бирок	-	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-04-01	Нанесение обозначений тушью на бирках оконцевателях с числом знаков до: 7	100 бирок	-	2,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-05-01	Нанесение обозначений тушью на бирках оконцевателях с числом знаков до: 20	100 бирок	-	3,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-06-01	Нанесение обозначений тушью на бирках оконцевателях с числом знаков до: 30	100 бирок	-	5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-07-01	Нанесение обозначений тушью на бирках оконцевателях с числом знаков до: 40	100 бирок	-	6,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-08-01	Нанесение обозначений тушью на бирках оконцевателях с числом знаков до: 50	100 бирок	-	8,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-09-01	Нанесение обозначений масляной краской на бирках оконцевателях с числом знаков до: 3	100 бирок	-	2,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-10-01	Нанесение обозначений масляной краской на бирках оконцевателях с числом знаков до: 7	100 бирок	-	3,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-11-01	Окраска провода или кабеля при ширине пучка до: 50 мм	100 м пучка	-	0,46	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-12-01	Окраска параллельно проложенных кабелей при их числе: до 2	100 м кабеля	-	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-025-13-01	Окраска параллельно проложенных кабелей при их числе: до 6	100 м кабеля	-	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-14-01	Окраска параллельно проложенных кабелей при их числе: свыше 6	100 м кабеля	-	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-15-01	Окраска труб диаметром до: 25 мм	100 м труб	-	0,67	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-16-01	Окраска труб диаметром до: 40 мм	100 м труб	-	0,85	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-17-01	Окраска труб диаметром до: 50 мм	100 м труб	-	0,91	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-18-01	Окраска труб диаметром до: 70 мм	100 м труб	-	2,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-19-01	Окраска труб диаметром до: 80 мм	100 м труб	-	2,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-20-01	Окраска проложенных шин заземления	100 м	-	4,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-21-01	Снятие верхнего джутового покрова при массе 1 м кабеля: до 9 кг	100 м	-	2,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-22-01	Снятие верхнего джутового покрова при массе 1 м кабеля: свыше 9 кг	100 м	-	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-07-025-23-01	Установка обрамления из уголка (верхних кромок кабельных каналов, колодцев и др.)	1 м	-	0,11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-07-025-24-01	Прозвонка жил кабелей, находящихся в одном помещении, с разборкой концов жил и снятием резиновой изоляции. Надевание бирок	100 жил	-	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Раздел Н-63-08 Монтаж контактной сети электровозной откатки								
Таблица Н-63-08-001 Подвеска контактного провода								
Н-63-08-001-01-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - однопутевой прямолинейный, установка конструкций в: породу, бетон, механическая пробивка или сверление гнезд	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	14	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-001-02-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - однопутевой прямолинейный, установка конструкций в: породу, бетон, ручная пробивка гнезд	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	18	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-001-03-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - однопутевой прямолинейный, установка конструкций в: металл	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	4,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-001-04-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - однопутевой прямолинейный, установка конструкций в: дерево	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	7,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-001-05-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - однопутевой криволинейный, установка конструкций в: породу, бетон, механическая пробивка или сверление гнезд	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-001-06-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - однопутевой криволинейный, установка конструкций в: породу, бетон, ручная пробивка гнезд	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	34	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-001-07-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - однопутевой криволинейный, установка конструкций в: металл	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	8,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-001-08-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - однопутевой криволинейный, установка конструкций в: дерево	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	12,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-001-09-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - двухпутевой прямолинейный, установка конструкций в: породу, бетон, механическая пробивка или сверление гнезд	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	18	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-001-10-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - двухпутевой прямолинейный, установка конструкций в: породу, бетон, ручная пробивка гнезд	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-001-11-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - двухпутевой прямолинейный, установка конструкций в: металл	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	7,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-001-12-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - двухпутевой прямолинейный, установка конструкций в: дерево	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-001-13-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - двухпутевой криволинейный, установка конструкций в: породу, бетон, механическая пробивка или сверление гнезд	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	38	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-001-14-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - двухпутевой криволинейный, установка конструкций в: породу, бетон, ручная пробивка гнезд	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	48,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-001-15-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - двухпутевой криволинейный, установка конструкций в: металл	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	13,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-001-16-01	Подготовка к подвеске контактного провода, вид участка пути - двухпутевой криволинейный, установка конструкций в: дерево	100 м выработки	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Сверление или пробивка гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка и крепление конструкций вмазкой при бетонной, забивкой - при деревянной и приболчиванием - при металлической крепи. 4. Изготовление растяжек. 5. Крепление на конструкциях, натяжка и регулировка растяжек и оттяжек. 6. Установка конструкций для концевой заделки провода.	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-001-17-01	Подвеска контактного провода, трасса: прямолинейная	100 м провода	1. Доставка барабана с проводом к месту работы. 2. Подвеска барабана или установка его на козлы. 3. Раскатка провода вдоль трассы. 4. Подвязка провода к растяжкам. 5. Натяжка провода лебедкой, крепление его на концах и в провододержателях.	8,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-001-18-01	Подвеска контактного провода, трасса: криволинейная	100 м провода	1. Доставка барабана с проводом к месту работы. 2. Подвеска барабана или установка его на козлы. 3. Раскатка провода вдоль трассы. 4. Подвязка провода к растяжкам. 5. Натяжка провода лебедкой, крепление его на концах и в провододержателях.	12	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-08-002 Контактная сеть над односторонним съездом								
Н-63-08-002-01-01	Контактная сеть над односторонним съездом	1 съезд	1. Установка на контактный провод питательного зажима и зажима двух профилированных проводов. 2. Отмеривание и отрезка контактного провода, укладка его между двумя путями с закреплением в провододержателях. 3. Подготовка перемычек для соединения контактных проводов. 4. Сгибание контактного провода в месте присоединения к зажимам.	1,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-08-003 Контактная сеть над путевой стрелкой								
Н-63-08-003-01-01	Контактная сеть над путевой стрелкой, способ пробивки или сверление гнезд механизированный: в породе, бетоне	контактная сеть над одной стрелкой	1. Разметка мест установки крюков и расположения оттяжек. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка крюков, заготовка оттяжек, стяжек и установка их на место. 4. Изготовление перемычек и установка зажимов.	3,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-003-02-01	Контактная сеть над путевой стрелкой, способ пробивки или сверление гнезд механизированный: в дереве	контактная сеть над одной стрелкой	1. Разметка мест установки крюков и расположения оттяжек. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка крюков, заготовка оттяжек, стяжек и установка их на место. 4. Изготовление перемычек и установка зажимов.	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-003-03-01	Контактная сеть над путевой стрелкой, способ пробивки или сверление гнезд вручную: в породе, бетоне	контактная сеть над одной стрелкой	1. Разметка мест установки крюков и расположения оттяжек. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка крюков, заготовка оттяжек, стяжек и установка их на место. 4. Изготовление перемычек и установка зажимов.	4,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-003-04-01	Контактная сеть над путевой стрелкой, способ пробивки или сверление гнезд вручную: в дереве	контактная сеть над одной стрелкой	1. Разметка мест установки крюков и расположения оттяжек. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка крюков, заготовка оттяжек, стяжек и установка их на место. 4. Изготовление перемычек и установка зажимов.	3,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-003-05-01	Контактная сеть над путевой стрелкой, способ пробивки или сверление гнезд вручную: в металле	контактная сеть над одной стрелкой	1. Разметка мест установки крюков и расположения оттяжек. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка крюков, заготовка оттяжек, стяжек и установка их на место. 4. Изготовление перемычек и установка зажимов.	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-08-004 Рельсовые соединения								
Н-63-08-004-01-01	Рельсовое соединение: сварное	1 стрелка	1. Разметка мест сверления отверстия в рельсах. 2. Изготовление перемычки. 3. Сверление отверстий в рельсах. 4. Установка перемычки и присоединение к рельсам.	0,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-004-02-01	Рельсовое соединение: клепаное при сверлении электропневмосверлилками	1 стрелка	1. Разметка мест сверления отверстия в рельсах. 2. Изготовление перемычки. 3. Сверление отверстий в рельсах. 4. Установка перемычки и присоединение к рельсам.	0,51	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-004-03-01	Рельсовое соединение: клепаное при сверлении трещоткой	1 стрелка	1. Разметка мест сверления отверстия в рельсах. 2. Изготовление перемычки. 3. Сверление отверстий в рельсах. 4. Установка перемычки и присоединение к рельсам.	0,66	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-08-005 Межрельсовые соединения однопутевой линии								
Н-63-08-005-01-01	Монтаж межрельсовых соединений однопутевой линии: всего	1 шина	1. Изготовление шины из полосовой стали. 2. Разметка и сверление отверстий. 3. Укладка шин между рельсами. 4. Крепление шин к рельсам болтами.	0,63	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-005-02-01	Монтаж межрельсовых соединений однопутевой линии, в том числе: заготовка шин	1 шина	1. Изготовление шины из полосовой стали. 2. Разметка и сверление отверстий. 3. Укладка шин между рельсами. 4. Крепление шин к рельсам болтами.	0,11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-005-03-01	Монтаж межрельсовых соединений однопутевой линии, в том числе: установка	1 шина	1. Изготовление шины из полосовой стали. 2. Разметка и сверление отверстий. 3. Укладка шин между рельсами. 4. Крепление шин к рельсам болтами.	0,52	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-08-006 Установка анкерных креплений								
Н-63-08-006-01-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - дерево, вид анкерного крепления - с оттяжной муфтой, число путей - один, способ сверления и пробивки гнезд: механизированный	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-006-02-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - дерево, вид анкерного крепления - с оттяжной муфтой, число путей - один, способ сверления и пробивки гнезд: вручную	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	1,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-006-03-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - дерево, вид анкерного крепления - с оттяжной муфтой, число путей - два, способ сверления и пробивки гнезд: механизированный	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-006-04-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - дерево, вид анкерного крепления - с оттяжной муфтой, число путей - два, способ сверления и пробивки гнезд: ручную	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	2,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-006-05-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - дерево, вид анкерного крепления - с оттяжками, число путей - один, способ сверления и пробивки гнезд: механизированный	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	0,82	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-006-06-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - дерево, вид анкерного крепления - с оттяжками, число путей - один, способ сверления и пробивки гнезд: ручную	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-006-07-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - порода, бетон, вид анкерного крепления - с оттяжной муфтой, число путей - один, способ сверления и пробивки гнезд: механизированный	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	2,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-006-08-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - порода, бетон, вид анкерного крепления - с оттяжной муфтой, число путей - один, способ сверления и пробивки гнезд: ручную	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	2,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-006-09-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - порода, бетон, вид анкерного крепления - с оттяжной муфтой, число путей - два, способ сверления и пробивки гнезд: механизированный	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-006-10-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - порода, бетон, вид анкерного крепления - с оттяжной муфтой, число путей - два, способ сверления и пробивки гнезд: ручную	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-006-11-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - порода, бетон, вид анкерного крепления - с оттяжками, число путей - один, способ сверления и пробивки гнезд: механизированный	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	0,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-006-12-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - порода, бетон, вид анкерного крепления - с оттяжками, число путей - один, способ сверления и пробивки гнезд: ручную	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-006-13-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - металл, вид анкерного крепления - с оттяжной муфтой, число путей - один, способ сверления и пробивки гнезд: механизированный	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-006-14-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - металл, вид анкерного крепления - с оттяжной муфтой, число путей - один, способ сверления и пробивки гнезд: ручную	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-006-15-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - металл, вид анкерного крепления - с оттяжной муфтой, число путей - два, способ сверления и пробивки гнезд: механизированный	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-006-16-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - металл, вид анкерного крепления - с оттяжной муфтой, число путей - два, способ сверления и пробивки гнезд: ручную	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-006-17-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - металл, вид анкерного крепления - с оттяжками, число путей - один, способ сверления и пробивки гнезд: механизированный	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	0,71	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-006-18-01	Установка анкерных креплений (концевых заделок контактного провода), место установки - металл, вид анкерного крепления - с оттяжками, число путей - один, способ сверления и пробивки гнезд: ручную	1 крепление	1. Разметка мест установки анкерных крюков. 2. Пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 3. Установка конструкций, вмазка штырей при бетонной, забивка - при деревянной и приболчивание - при металлической крепи. 4. Соединение между собой деталей анкеровки и установка анкерных крюков. 5. Надевание на анкерные крюки оттяжной муфты с присоединением деталей и закреплением провода.	0,71	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-08-007 Установка участковых изоляторов								
Н-63-08-007-01-01	Установка участковых изоляторов, место установки - дерево, тип изолятора: без соединительной пластинки	1 изолятор	1. Разметка мест и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 2. Установка крюков. 3. Изготовление и установка оттяжки. 4. Изготовление из контактного провода перемычек. 5. Установка на контактном проводе зажимов профилированных проводов. 6. Крепление перемычек из контактного провода в провододержателях.	5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-007-02-01	Установка участковых изоляторов, место установки - дерево, тип изолятора: с соединительной пластинкой	1 изолятор	1. Разметка мест и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 2. Установка крюков. 3. Изготовление и установка оттяжки. 4. Изготовление из контактного провода перемычек. 5. Установка на контактном проводе зажимов профилированных проводов. 6. Крепление перемычек из контактного провода в провододержателях.	6,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-007-03-01	Установка участковых изоляторов, место установки - металл, тип изолятора: без соединительной пластинки	1 изолятор	1. Разметка мест и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 2. Установка крюков. 3. Изготовление и установка оттяжки. 4. Изготовление из контактного провода перемычек. 5. Установка на контактном проводе зажимов профилированных проводов. 6. Крепление перемычек из контактного провода в провододержателях.	3,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-007-04-01	Установка участковых изоляторов, место установки - металл, тип изолятора: с соединительной пластинкой	1 изолятор	1. Разметка мест и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 2. Установка крюков. 3. Изготовление и установка оттяжки. 4. Изготовление из контактного провода перемычек. 5. Установка на контактном проводе зажимов профилированных проводов. 6. Крепление перемычек из контактного провода в провододержателях.	3,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-007-05-01	Установка участковых изоляторов, место установки - порода, бетон, тип изолятора: без соединительной пластинки	1 изолятор	1. Разметка мест и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 2. Установка крюков. 3. Изготовление и установка оттяжки. 4. Изготовление из контактного провода перемычек. 5. Установка на контактном проводе зажимов профилированных проводов. 6. Крепление перемычек из контактного провода в провододержателях.	5,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-007-06-01	Установка участковых изоляторов, место установки - порода, бетон, тип изолятора: с соединительной пластинкой	1 изолятор	1. Разметка мест и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 2. Установка крюков. 3. Изготовление и установка оттяжки. 4. Изготовление из контактного провода перемычек. 5. Установка на контактном проводе зажимов профилированных проводов. 6. Крепление перемычек из контактного провода в провододержателях.	6,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-08-008 Установка участковых и питающих выключателей								
Н-63-08-008-01-01	Установка участковых и питающих выключателей, место установки - дерево, выключатель: участковый	1 выключатель	1. Разметка мест и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи для установки выключателей и роликов. 2. Установка выключателей и роликов на штырях или глухарях. 3. Прокладка провода по установленным роликам. 4. Опрессование или напайка наконечников по установленным роликам. 5. Присоединение наконечников к контактам. 6. Монтаж кабельной воронки с установкой скоб для крепления ее (при установке питающих выключателей).	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-008-02-01	Установка участковых и питающих выключателей, место установки - дерево, выключатель: питающий	1 выключатель	1. Разметка мест и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи для установки выключателей и роликов. 2. Установка выключателей и роликов на штырях или глухарях. 3. Прокладка провода по установленным роликам. 4. Опрессование или напайка наконечников по установленным роликам. 5. Присоединение наконечников к контактам. 6. Монтаж кабельной воронки с установкой скоб для крепления ее (при установке питающих выключателей).	4,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-008-03-01	Установка участковых и питающих выключателей, место установки - металл, выключатель: участковый	1 выключатель	1. Разметка мест и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи для установки выключателей и роликов. 2. Установка выключателей и роликов на штырях или глухарях. 3. Прокладка провода по установленным роликам. 4. Опрессование или напайка наконечников по установленным роликам. 5. Присоединение наконечников к контактам. 6. Монтаж кабельной воронки с установкой скоб для крепления ее (при установке питающих выключателей).	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-008-04-01	Установка участковых и питающих выключателей, место установки - металл, выключатель: питающий	1 выключатель	1. Разметка мест и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи для установки выключателей и роликов. 2. Установка выключателей и роликов на штырях или глухарях. 3. Прокладка провода по установленным роликам. 4. Опрессование или напайка наконечников по установленным роликам. 5. Присоединение наконечников к контактам. 6. Монтаж кабельной воронки с установкой скоб для крепления ее (при установке питающих выключателей).	2,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-008-05-01	Установка участковых и питающих выключателей, место установки - порода, бетон, выключатель: участковый	1 выключатель	1. Разметка мест и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи для установки выключателей и роликов. 2. Установка выключателей и роликов на штырях или глухарях. 3. Прокладка провода по установленным роликам. 4. Опрессование или напайка наконечников по установленным роликам. 5. Присоединение наконечников к контактам. 6. Монтаж кабельной воронки с установкой скоб для крепления ее (при установке питающих выключателей).	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-008-06-01	Установка участковых и питающих выключателей, место установки - порода, бетон, выключатель: питающий	1 выключатель	1. Разметка мест и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи для установки выключателей и роликов. 2. Установка выключателей и роликов на штырях или глухарях. 3. Прокладка провода по установленным роликам. 4. Опрессование или напайка наконечников по установленным роликам. 5. Присоединение наконечников к контактам. 6. Монтаж кабельной воронки с установкой скоб для крепления ее (при установке питающих выключателей).	4,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-63-08-009 Отсасывающие пункты								
Н-63-08-009-01-01	Отсасывающие пункты, способ присоединения наконечника к рельсу - сваркой, выработка: однопутевая	1 пункт	1. Разметка мест отсасывающих пунктов. 2. Заготовка газовой трубы для прокладки провода. 3. Прокладка трубы от ходового рельса до отсасывающего кабеля с прокладкой в ней провода. 4. Подсоединение наконечников к ходовому рельсу. 5. Монтаж линейной муфты для соединения проводов с кабелем.	4,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-009-02-01	Отсасывающие пункты, способ присоединения наконечника к рельсу - сваркой, выработка: двухпутевая	1 пункт	1. Разметка мест отсасывающих пунктов. 2. Заготовка газовой трубы для прокладки провода. 3. Прокладка трубы от ходового рельса до отсасывающего кабеля с прокладкой в ней провода. 4. Подсоединение наконечников к ходовому рельсу. 5. Монтаж линейной муфты для соединения проводов с кабелем.	6,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-009-03-01	Отсасывающие пункты, способ присоединения наконечника к рельсу - клепкой, выработка: однопутевая	1 пункт	1. Разметка мест отсасывающих пунктов. 2. Заготовка газовой трубы для прокладки провода. 3. Прокладка трубы от ходового рельса до отсасывающего кабеля с прокладкой в ней провода. 4. Подсоединение наконечников к ходовому рельсу. 5. Монтаж линейной муфты для соединения проводов с кабелем.	5,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-009-04-01	Отсасывающие пункты, способ присоединения наконечника к рельсу - клепкой, выработка: двухпутевая	1 пункт	1. Разметка мест отсасывающих пунктов. 2. Заготовка газовой трубы для прокладки провода. 3. Прокладка трубы от ходового рельса до отсасывающего кабеля с прокладкой в ней провода. 4. Подсоединение наконечников к ходовому рельсу. 5. Монтаж линейной муфты для соединения проводов с кабелем.	8,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-08-010 Сигнальные светофоры								
Н-63-08-010-01-01	Сигнальные светофоры, материал установки кронштейнов: дерево	1 светофор	1. Разметка и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 2. Изготовление кронштейнов для крепления светофоров. 3. Установка и крепление кронштейнов. 4. Установка на кронштейны светофоров с присоединением и вводом их под контакт. 5. Разделка концов контрольного провода под контакт. 6. Заготовка по шаблону газовой трубы для ввода проводов и установка ее на место.	4,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-63-08-010-02-01	Сигнальные светофоры, материал установки кронштейнов: металл	1 светофор	1. Разметка и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 2. Изготовление кронштейнов для крепления светофоров. 3. Установка и крепление кронштейнов. 4. Установка на кронштейны светофоров с присоединением и вводом их под контакт. 5. Разделка концов контрольного провода под контакт. 6. Заготовка по шаблону газовой трубы для ввода проводов и установка ее на место.	4,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-08-010-03-01	Сигнальные светофоры, материал установки кронштейнов: порода, бетон	1 светофор	1. Разметка и пробивка или сверление гнезд в бетонной или деревянной крепи. 2. Изготовление кронштейнов для крепления светофоров. 3. Установка и крепление кронштейнов. 4. Установка на кронштейны светофоров с присоединением и вводом их под контакт. 5. Разделка концов контрольного провода под контакт. 6. Заготовка по шаблону газовой трубы для ввода проводов и установка ее на место.	2,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-63-09 Монтаж аппаратуры связи								
Таблица Н-63-09-001 Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС								
Н-63-09-001-01-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 20, монтаж ШИС при введении в ящик ВЩ абонентских кабелей: одного в шахте	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуцерах и закрепление кабелей.	6,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-02-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 20, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: одного на поверхности	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	6,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-03-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 20, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: двух в шахте	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	8	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-04-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 20, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: двух на поверхности	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	8	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-09-001-05-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 20, наладка ШИС: одного в шахте	1 станция	1. Проверка и регулировка аппаратуры, проверка связи с абонентами, устранение выявленных дефектов, регулировка ключей абонентских комплектов, нанесение номеров абонентов.	6,9	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-09-001-06-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 20, наладка ШИС: одного на поверхности	1 станция	1. Проверка и регулировка аппаратуры, проверка связи с абонентами, устранение выявленных дефектов, регулировка ключей абонентских комплектов, нанесение номеров абонентов.	6,9	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-07-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 40, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: одного в шахте	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	10	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-08-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 40, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: одного на поверхности	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	10	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-09-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 40, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: двух в шахте	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	13	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-10-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 40, монтаж ШИС при введении в ящик ВЩ абонентских кабелей: двух на поверхности	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	13	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-09-001-11-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 40, наладка ШИС: одного в шахте	1 станция	1. Проверка и регулировка аппаратуры, проверка связи с абонентами, устранение выявленных дефектов, регулировка ключей абонентских комплектов, нанесение номеров абонентов.	14	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-09-001-12-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 40, наладка ШИС: одного на поверхности	1 станция	1. Проверка и регулировка аппаратуры, проверка связи с абонентами, устранение выявленных дефектов, регулировка ключей абонентских комплектов, нанесение номеров абонентов.	14	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-13-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 60, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: одного в шахте	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	13,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-14-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 60, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: одного на поверхности	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	13,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-15-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 60, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: двух в шахте	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	18	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-16-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 60, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: двух на поверхности	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	18	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-09-001-17-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 60, наладка ШИС: одного в шахте	1 станция	1. Проверка и регулировка аппаратуры, проверка связи с абонентами, устранение выявленных дефектов, регулировка ключей абонентских комплектов, нанесение номеров абонентов.	21	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-09-001-18-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 60, наладка ШИС: одного на поверхности	1 станция	1. Проверка и регулировка аппаратуры, проверка связи с абонентами, устранение выявленных дефектов, регулировка ключей абонентских комплектов, нанесение номеров абонентов.	21	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-19-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 80, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: одного в шахте	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	16,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-20-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 80, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: одного на поверхности	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	16,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-21-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 80, монтаж ШИС при введении в ящик ВЦ абонентских кабелей: двух в шахте	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	23	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-63-09-001-22-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 80, монтаж ШИС при введении в ящик ВЩ абонентских кабелей: двух на поверхности	1 станция	1. Крепление аппаратуры на стене. 2. Вскрытие и закрытие крышек аппаратуры. 3. Разделка абонентских кабелей, заведение в аппаратуру, уплотнение втулок, закрепление и оплетка жил кабеля. 4. Разделка концов жил абонентских кабелей и подключение к клеммам вводного ящика. 5. Подключение питания с разделкой, заведение питающего кабеля в аппаратуру, уплотнение втулок. 6. Установка аппаратуры на столе, соединение блоков станции соединительными кабелями на штуперах и закрепление кабелей.	23	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-09-001-23-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 80, наладка ШИС: одного в шахте	1 станция	1. Проверка и регулировка аппаратуры, проверка связи с абонентами, устранение выявленных дефектов, регулировка ключей абонентских комплектов, нанесение номеров абонентов.	27,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-63-09-001-24-01	Шахтная искробезопасная телефонная станция ШИС, количество номеров на станции 80, наладка ШИС: одного на поверхности	1 станция	1. Проверка и регулировка аппаратуры, проверка связи с абонентами, устранение выявленных дефектов, регулировка ключей абонентских комплектов, нанесение номеров абонентов.	27,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-09-002 Шахтная телефонная коробка ШТК-10								
Н-63-09-002-01-01	Шахтная телефонная коробка ШТК-10	1 телефонная коробка	1. Пробивка и заделка деревянными пробками отверстий в бетонной крепи выработки. 2. Установка, выверка и крепление телефонной коробки на штырях, забиваемых в деревянные пробки. 3. Заземление телефонной коробки. 4. Снятие крышки телефонной коробки. 5. Снятие муфты коробки, ввод в муфту кабеля и разделка конца его. 6. Прозванивание пар кабеля. 7. Закрепление пар кабеля на плинты коробки. 8. Закрепление кабеля в муфте. 9. Установка и крепление крышки телефонной коробки.	2,3	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-09-003 Шахтный телефонный аппарат ТАШ-МБ								
Н-63-09-003-01-01	Монтаж шахтного телефонного аппарата ТАШ-МБ	1 аппарат	1. Закрепление телефонного аппарата и "ревуна" способом подвески их на трех крючьях к раме крепи. 2. Заземление корпуса аппарата. 3. Снятие крышки вводной камеры аппарата. 4. Разделка двух концов кабеля. 5. Снятие гайки-заглушки вводного отверстия. 6. Подсоединение двух кабелей к аппарату и уплотнение их во вводном отверстии. 7. Закрытие крышки вводной камеры. 8. Опробование аппарата в работе (прозванивание, регулировка "ревуна").	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-63-09-004 Сухое сращивание концов телефонного кабеля ТГВШ 30х2х0,8								
Н-63-09-004-01-01	Сухое сращивание концов телефонного кабеля ТГВШ 30х2х0,8	1 сращивание	1. Снятие с конструкций и подвеска места сращивания кабелей. 2. Стягивание двух концов кабелей при помощи проволоки. 3. Снятие общей винилитовой оболочки с кабелей на длину 250-300 мм. 4. Разборка жил кабеля на парность и по слоям. 5. Зачистка жил кабеля. 6. Сращивание жил кабеля скруткой с установкой гильзы на скрутку. 7. Общая обмотка жил полихлорвиниловой лентой. 8. Заготовка полихлорвиниловой ленты. 9. Переходы рабочих на расстояние до 300 м.	5,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 63.1

Таблица 1

Техническая характеристика высоковольтных взрывобезопасных распределительных устройств

Тип распределительного устройства	Напряжение, кВ	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ВЯП-6	6	1400	1000	2190	840
ВЯПО-6	6	1400	1000	2190	860
ЯВ-6400	6	1740	1430	1670	1900
РВД-6 и РВДМ-6	6,3	1250	682	1465	790
УРВ-6 и УРНМЯБ-3	6,3	1410	680	1250	-

Таблица 2

Техническая характеристика распределительного устройства РВНО-6

Масса, кг	Напряжение, кВ
620	6

Таблица 3

Техническая характеристика шахтных силовых трансформаторов

Тип трансформатора	Номинальная мощность, кВА	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	
					общая	масла или песка
ТМШ-10/6	10	920	780	1085	350	83
ТМШ-20/6	20	990	780	960	430	125
ТМШ-50/6	50	1140	810	1110	650	190
ТМШ-75/6	75	1310	840	1155	820	240
ТМШ-100/6	100	1440	845	1155	900	250
ТМШ 180/6	180	1580	935	1500	1480	520
ТМШ-320/6	320	1870	1060	1570	2000	650
ТМШ-5/6	5	-	-	-	340	85
ТМШ-135/6	135	-	-	-	1300	470

Таблица 4

Техническая характеристика взрывобезопасной передвижной трансформаторной подстанции

Тип подстанции	Номинальная мощность, кВА	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ТСШВП-135/6	135	2895	950	1215	2300
ТСШВП-180/6	180	2900	950	1215	2380
ТСШВП-240/6	240	2970	995	1295	2960
ТСШВП-320/6	320	3250	995	1295	3460
ТКШВП-135/6	135	2720	1080	1350	3300
ТКШВП-180/6	180	2900	1080	1350	3560
ТКШВП-240/6	240	2900	1080	1350	3700

ТКШВП-320/6	320	3500	1080	1460	4500
ТКШВПС-160/6	160	3260	1130	1420	3400
ТКШВПС-200/6	200	3320	1130	1420	3750
ТКШВПС-250/6	250	3320	1130	1420	3800
ТКШВПС-320/6	320	3560	1130	1485	4600
ТСВП-400/6	400	3570	1166	1500	3620

Таблица 5

Техническая характеристика ручных пускателей

Тип пускателя	Номинальный ток, А	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ПРВ-1031А	60	385	270	465	62
ПРВ-1007	80	385	270	465	75
ПРВД-1013	100	385	270	465	61
ПРШ-1	10	332	235	255	21

Таблица 6

Техническая характеристика одиночных барабанных пускателей ПБГ-380

Начальный ток, А	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
15	360	170	580	31

Таблица 7

Техническая характеристика пускателей моторного привода ПМП-3

Номинальное напряжение, В	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
18	552	512	254	75

Таблица 8

Техническая характеристика взрывобезопасных автоматических фидерных выключателей и магнитных пускателей

Тип автомата	Номинальный ток, А	Масса, кг
АФВ-1523-2М	200	190
АФВ-1533-2М	350	200
АФВ-1	200	190
АФВ-2	350	210
АФВ-3	500	240
АФВД-1	200	210
АФВД-2	350	210
АФВД-3	600	315
АФВ-11	200	180
АФВ-12	350	210
ПМВ-1331/36	60	115
ПМВ-1331М	60	100
ПМВ-1344	80	120
ПМВР-1441	80	185
ПМВР-1451	120	225
ПМВ-1357-2М	120	180
ПМВ-1365-А	240	215

ПМВИ-1365	200	190
ПМВИ-1365А	240	190
ПВИ-32У5	32	130
ПМВ-1365М	240	220
ПМВИ-1331/18	60	170
ПМВИ-31	63	105
ПМВИ-13	63	115
ПМВИ-1357	100	170
ПМВИ-23	125	130
ПМВИ-61	240	217
ПМВИ-63Б	63	200

Таблица 9

Техническая характеристика воздушных масляных и жидкостных реостатов и регуляторов

Тип реостата и регулятора	Напряжение ротора, В, до	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ВЖР-350Р	1200	1220	1220	1135	374
ВЖР-250, П-1а	1000	1215	715	905	225

Таблица 10

Техническая характеристика реле

Тип реле	Напряжение сети, В	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
РУВ-3аР	380	480	500	420	55,5
РУВ-2-380	380	326	345	273	40
РУВ-2-660	660	326	345	273	40
РУВ-2-127	127	292	355	273	40
УАКИ-127-Ш	127	350	400	300	25
УАКИ-380	380	430	395	435	28
УАКИ-660	660	460	395	440	32

Таблица 11

Техническая характеристика аппаратов управления

Тип аппарата	Номинальное напряжение, В	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
Пульт управления	36	610	610	355	50
Блок управления	36	610	410	325	48

Таблица 12

Техническая характеристика термокаталитического аппарата АМТ-2

Тип аппарата	Напряжение, В	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ДМТ-2	65	234	164	180	8
АСМТ-2	127	255	524	544	76
ТСМ-5	-	137	255	340	10,5
ФЗ-2	-	58	42	38	0,17

Примечание: Анализатор метана термокаталитический АМТ-2 предназначен для

непрерывного контроля содержания метана в шахтной атмосфере.

В комплект аппаратуры анализатора АМТ-2 входят:

датчик термokatалитический ДМТ-2;

аппарат сигнализации метана термokatалитический АСМТ-2;

табло сигнальное ТСМ-5;

фильтр заградительный ФЗ-2;

гудок переменного тока ГПРВ-2М.

Таблица 13

Техническая характеристика электрооборудования и аппаратуры автоматических стрелочных переводов ЧУС-3

Наименование и тип аппаратуры	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вводы		Масса, кг
				диаметр, мм	число, шт.	
Пускатель приводов ППВ-2	520	760	750	30	3	135
				-----	-----	
				18	4	
Привод моторный стрелочный ПМС-4	755	380	300	30	1	95
				-----	-----	
				18	1	
Блок приемника сигнала БПС-14	285	156	308	18	1	17
				-----	-----	
				14	2	
Указатель сигнальный световой ССУ-2	306	295	274	14	2	14
				-----	-----	
				14	2	
Аппарат задания маршрута АЗМ-2	308	285	173	18	1	17
				-----	-----	
				14	2	
Антенна приемная рамочная АР-1	-	-	-	14	1	2

Таблица 14

Техническая характеристика электрооборудования и аппаратуры автоматических стрелочных переводов НЭРПА

Наименование и тип аппаратуры	Длина, м	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
Привод моторный стрелочный ПМС-4У2; 5	765	400	400	105
Пускатель ППВ-2У5	700	600	600	140
Блок приемника сигнала АПСУ-УХЛ-5	480	420	250	30

Таблица 15

Техническая характеристика кабельных ящиков

Тип кабельного ящика	Номинальное напряжение, В	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ЯРВ-1	220	580	510	225	44,5
ЯРВ-2	220	760	640	225	70
КЯ-1	660	590	465	235	27
КЯ-2	660	490	465	235	24
КЯ-4	660	690	485	245	36
КЯ-5	660	680	485	245	35

Техническая характеристика аппаратуры шахтной стволовой сигнализации типа АШС-1**I. Блок питания**

Исполнение - взрывобезопасное;

напряжение питания - 380 В, трехфазный переменный ток;

выходное напряжение - 12 В и 15 В постоянного тока;

размеры, мм: ширина - 600, высота - 242, длина - 542;

масса, кг - 80.

II. Громкоговорители

Исполнение - взрывобезопасное;

мощность громкоговорителя - 1 Вт;

полоса воспроизводимых усилителем частот при завале крайних частей не более 1 непера - 300 - 3400 Гц;

коэффициент нелинейных искажений усилителя в полосе 300 - 3400 Гц - не более 15%;

напряжение питания - 24 В постоянного тока;

усилие - не менее 3 непера;

масса громкоговорителя - 4,1 кг;

масса гудка - 1,6 кг.

III. Кабели

Марка кабеля	Число и сечение жил, мм ²	Наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/м	Характеристика покрова
НРБН	3 x 6	14,1	0,347	Силовой с медными жилами и резиновой изоляцией жил в резиновой оболочке, бронированный двумя стальными лентами с наружным защитным слоем (джутом) из негорючего искусственного волокна
КВВБН	10 x 1,5 27 x 1,5	23,5 29,4	1,041 1,477	Контрольный с медными жилами, с полихлорвиниловой изоляцией жил, в полихлорвиниловой оболочке, бронированный двумя стальными лентами с наружным защитным слоем (джутом) из негорючего искусственного волокна
КВРБН	4 x 1,5 37 x 1,5	17,3 35,6	0,538 2,323	Контрольный с медными жилами, с резиновой изоляцией жил в полихлорвиниловой оболочке, бронированный двумя стальными лентами с наружным слоем (джутом) из негорючего искусственного волокна
ГРШИ	3 x 2,5+1 x 1,5	20,6	0,6	Гибкий кабель с резиновой изоляцией жил в негорючей шланговой оболочке

Техническая характеристика кабель-тросового выключателя КТВ-2

Коммутируемое напряжение, В	Усилие натяжения кабеля, кг, до		Габаритные размеры, мм			Масса, кг
	начальное	конечное	длина	ширина	высота	
До 30	4	15	270	230	110	До 2,8

Таблица 18

Техническая характеристика зарядных устройств

Тип зарядного устройства	Номинальный выпрямляемый ток, А	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ЗУ-3	60-70	696	700	1720	500
ЗУК-75/120	75	620	684	1130	235
ЗУК-155/230	155	750	764	1722	542

Таблица 19

Техническая характеристика селеновых выпрямителей

Тип выпрямителя	Выпрямляемый ток, А	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ВСЗШ-70/36	70	1350	770	1240	800
ВУ-12/600Б	600	650	500	1000	140
ВУ-42/70Б	70	490	365	680	70
ВУ-110/24Б	24	560	500	500	60

Таблица 20

Техническая характеристика электрических кран-балок

Грузоподъемность, т, до	Полная длина, м	Пролет, м	Высота подъема, м
Однобалочные (одноопорные)			
5	3-11	-	3-12
Однобалочные (двухопорные)			
5	3,6-18	3-15	6; 12; 18
Трехопорные			
5	16,2-27	7,5-12	6; 12; 18

Таблица 21

Техническая характеристика КЭД-3 электровозного депо

Грузоподъемность, т	5,5
Длина пролета, м	3,08
Высота подъема груза, м	1,6
Общая масса, т	4,325

Таблица 22

Техническая характеристика щелочных батарей ТЖН аккумуляторных электровозов

Тип батарей	Количество электролита на одну батарею, л	Номинальная емкость, А·ч	Длина, мм	Ширина, мм	Число аккумуляторов в батарее
ТЖНУ-250	191	250	162	124	36
ТЖН-300	126	300	162	124	36
ТЖН-300В	91	300	162	90	26
ТЖН-350	360	350	162	147	80
ТЖНУ-350	440	350	162	147	80
ТЖН-500	144	500	162	147	24
ТЖН-500А	756	500	162	147	126

Таблица 23

Техническая характеристика рудничных промышленных светильников

Тип светильника	Мощность лампы, Вт	Размер, мм		Масса, кг
		диаметр	высота (без крюка)	
РН-60-1	60	150	235	1,7
РН-60-2	60	150	240	1,85
РН-100	100	195	265	2,45
РН-200	200	250	280	3,1
РП-60	60	156	255	2

Таблица 24

Техническая характеристика рудничных люминесцентных светильников

Тип светильника	Мощность ламп, Вт	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
РНЛ-15	15	-	-	-	3,4
РВЛ А-15	15	-	-	-	8
РВЛ-15	15	630	120	120	8
РВЛ-20М	20	935	200	255	11
РВЛ-40	40	1495	250	265	20

Таблица 25

Техническая характеристика шахтных осветительных трансформаторов и пусковых аппаратов

Тип трансформатора	Номинальная мощность, кВт·А	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ТСШ-2,5/0,5	2,5	694	386	567	115
ТСМ-4/0,7	4	647	495	500	125
ТСШ-4/0,5	4	647	495	500	136
АП-3,5М	3,5	1018	492	532	200
АК	2,5	940	525	446	122
ТСШ-4/0,7	4	647	415	582	136

Таблица 26

Техническая характеристика соединительных муфт

Масса литья муфты, кг	31,2
Сечение жил кабеля, мм ²	120
Масса 1 м кабеля, кг	7,6
Марка битумной мастики, залитой в муфты	МБ 70/60

Таблица 27

Техническая характеристика кабельных тройниковых муфт

Тип муфты	Номинальное напряжение, В	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ТМ-6	250	292	218	106	4,25
ТМ-10М	250	400	230	98	3,5

Таблица 28

Техническая характеристика штепсельного устройства

Тип устройства	Номинальный ток, А	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
ШРВ-1	10,5	350	200	140	3

Таблица 29

Техническая характеристика шахтной телефонной коробки ШТК-10

Рабочее напряжение, В	60
Число пар клемм	10
Число вводов, шт:	
средних	2
малых	2
Диаметры вводов, мм:	
по металлу	
в средних	25
в малых	9
по резине	
в средних	12, 16, 20, 24
в малых	8
Размеры, мм	200x200
Масса, кг, не более	6

Таблица 30

Техническая характеристика шахтного телефонного аппарата ТАШ-МБ

Дальность слышимости вызова, м	10
Напряжение источника тока, В	25
Масса, кг	8

Приложение 63.2

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-63**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При прокладке гибких кабелей	Н-63-07-007	0,85	-
2	При монтаже ответвительных муфт	Н-63-07-012	1,2	-
3	При монтаже муфт без заливки их кабельной массой	Н-63-07-016	0,85	-
4	При заделке концов бронированных контрольных кабелей	Н-63-07-021	1,15	-