

## 产品基础信息

产品名称:	旋钮无线开关_Zigbee
产品ID	1bcanxpj
固件名称	8258旋钮无线开关
固件版本	1.0.1
固件Key	keyw37hj
关联硬件	ZTU ZigBee/Bluetooth 模组

## 遥控通用配置

编码器选择	20P编码器
遥控配对按键	3s内，连续双击配网按键
遥控解绑按键	3s内，连续4击配网按键
无线遥控模式切换	此功能复用在旋钮按键上
切换方式	连续3击旋钮按键，指示灯常亮2S 后熄灭，指示有效

遥控功能配置

单击旋钮	灯：打开/关闭
长按旋钮	颜色循环变幻，停止长按后停在 当前选中颜色
正&反旋转	灯亮度调节
长按+正&反旋转	灯色温调节

按键IO配置

开关按键	A0	低电平有效
旋转编码器A	A1	
旋转编码器B	B4	

配网超时时间	30	s
复位长按秒数	6	s
配网按键	B6	低电平有效
网络指示灯	C0	低电平有效

电池电量采样配置

电池类型	普通电池	
采样类型	内部采样	
最大电压值	3000	mV
最小电压值	2500	mV

IO序号与模块丝印IO口名称对应图

