## 作業手順書

加工部署 得意先名 クボタ 製造2課 堺

承認 確認 2023/10/18 2023/10/18

藤田 2023/10/18

作業手順

箱から製品を1個取り出す

製品全体の外観を確認する

5) 検査済み製品の箱詰め

向きを揃えて箱に入れる

1) くっつき確認

2) ピンゲージ確認

3) 出来栄え確認

ろう周り確認

ろう垂れ確認

傷確認

作成

F3B - 1750 V1

入数

製品同士くっつきが無いこと

ピンゲージのaの部分、bの部分を

青丸の2ヶ所に計4回差し込む

ろうがスキマ無く周っていること

ろう付部から垂れていないこと

不要なろうだれ、傷がないことを

傷がないこと

確認する

確認項目

管理 No.

件名 出来栄え確認 品番

6C442-39612

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

専用箱

図有

図有

10 個

2) ピンゲージ確認





は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う


3) 出来栄え確認

















箱から上にはみ出さないこと



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ



ピンゲージの

左右2ヶ所に

計4回差し込む

aの部分、bの部分を

※穴周四 ※1周確認

使用治具	炉出口-006		ピンゲージ治具		
改訂No.	改訂日		改訂内容	改訂者	承認
V1	2023/10/18		新規作成	藤田	増田
•		·	***		