ポータブル電源 PX-500 取扱説明書

サンプル電機株式会社　第3版 2026年8月

1. 安全上のご注意

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。高温になる場所（車内のダッシュボード上など）に放置しないでください。異臭・発煙が発生した場合は直ちに使用を中止し、カスタマーサポートへご連絡ください。

2. 仕様

項目	値
容量	512Wh
定格出力	AC 500W（瞬間最大 1000W）
出力ポート	AC×2、USB-C×2（最大100W）、USB-A×2、シガーソケット×1
充電時間	AC充電 約2.5時間／ソーラー充電（200W）約3.5時間
重量	約6.2kg
使用温度	0〜40℃

3. 充電のしかた

付属のACアダプターを本体側面のDC入力端子に接続します。充電中はディスプレイに残量（%）と残り時間が表示されます。パススルー充電に対応しており、充電しながら機器へ給電できます。

4. 故障かな？と思ったら

症状	確認事項
電源が入らない	電源ボタンを3秒以上長押ししてください。残量が0%の場合は30分以上充電してから操作してください。
AC出力が止まる	接続機器の消費電力が500Wを超えていないか確認してください。過負荷保護が働くと自動で出力を停止します。
充電できない	周囲温度が0〜40℃の範囲か確認してください。範囲外では保護のため充電を停止します。

5. 保証について

保証期間はお買い上げ日から2年間です。保証書と購入日の分かるレシートを保管してください。バッテリーの経年劣化（容量の低下）は保証の対象外です。

6. 月別の出荷台数（参考）

