В аппаратной-410 (расположена в конце зала) установлен стационарный ПК на Windows 11 (AMD Ryzen 7 5700 8 ядер, GeForce RTX 5060 8 ГБ GDDR7, RAM 32ГБ, SSD NVMe 2ТВ). Предустановлено ПО: Resolume Arena 7.23.2, VMix, PowerPoint. Видеосигнал направлен в видеопроцессор Novastar VX1000, а также выведен на дублирующие дисплеи: Xiaomi Redmi 27" (2шт - в аппаратной-410) и через оптическую линию на портативный тачскрин монитор ZEUSLAP 18,5" (1шт - в ложе в центре зала), что позволяет управлять светодиодным экраном из двух мест по выбору.

Диммерная-412 (за сценой, 4 этаж) — закрытое техническое помещение. Установлен ArtGate (OUT 1-8) и DMX-сплиттеры (12каналов/OUT6 и 12каналов/OUT7). ETH-точки для подключения пультов управления выведены в два рабочих места: в ложу (центр зала) и в аппаратную-410 (конец зала).

У нас есть подвешенный LED-экран на высоте 30см от планшета сцены
ширина 10,24м, высота 5,76м (шаг пикселя P3.9), разрешение 2K: 2560 × 1440 пикселей

Софит 3 (16 метров):
✓ тип прибора: LED-Wash
количество: 4шт
модель: LC-0516
бренд: LightCraft
37x40W Osram LED Wash/B-Eye
✓ тип прибора: Spot Beam
количество: 6шт
модель: ALED BSW 480 CMY
бренд: MeanReal
450W, 8000K LED (4°-50°), CMY+CTO, Gobo 11+8, CRI>85

Башни бокового освещения №1 и №3 (перемещаемые на подвесном рельсе)
✓ тип прибора: LED Fresnel Light
количество: 1шт
модель: CTC 300 Fresnel
бренд: Ovation
300W WW+300W CW 8° - 60°

Софит 1 (13,5 метров)
✓ тип прибора: Zoom LED PAR COB
количество: 5шт
модель: LC-0552
бренд: LightCraft
200W RGBW 9° - 60°
✓ тип прибора: LED-Wash
количество: 4шт
модель: PEARL WASH
бренд: Light Sky
12x40W, RGBL, Zoom 7°-55°, 2200K–8000K
✓ тип прибора: Spot Beam
количество: 4шт
модель: ALED BSW 480 CMY
бренд: MeanReal
450W, 8000K LED (4°-50°), CMY+CTO, Gobo 11+8, CRI>85

Портальная башня LEFT:
✓ тип прибора: LED-Wash
количество: 1шт (низ, середина)
модель: PEARL WASH
бренд: Light Sky
12x40W, RGBL, Zoom 7°-55°, 2200K–8000K

Просцениум L
✓ тип прибора: LED Fresnel Light
количество: 1шт
модель: LC-0427
бренд: LightCraft
WW+CW with Zoom 300W (15-50°) AZ Fresnel

Ложа осветительная LEFT:
✓ тип прибора: LED Profile
количество: 4шт (2вниз+2ввверх)
модель: LC-0401
бренд: LightCraft
300W WW+CW 12-30°

АППАРАТНАЯ расположена в конце зала. Там есть аналогичные точки и места подключения для пультов управления, как и в ложе свето-звукооператоров.
На патч-панели выведены разъемы из помещения диммерной: DMX XLRm (2шт) и Ethernet RJ45 (2шт)

Выносной софит (2 фермы по 8 метров)
✓ тип прибора: LED-Wash
количество: 4шт
модель: K-EYE K20 HCR (C61430)
бренд: CLAY PAKY
37x15W, RGBACL, Zoom 5°–53°, 2500K–8000K
✓ тип прибора: LED-Wash
количество: 6шт
модель: PEARL WASH
бренд: Light Sky
12x40W, RGBL, Zoom 7°-55°, 2200K–8000K

По запросу: разместим приборы на планшете сцены = 12x40W Light Sky PEARL WASH (4шт)

В планшет сцены встроены **10 лючков**, есть 3 потока DMX, ArtNet, розетки Schuko.
СВЯЗЬ: в точках подключения есть линии DMX XLRf-3PIN, на софитах есть еще линии линии Ethernet RJ45.
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ организовано через систему управления каналами свитчеров по 3кВт. Розетки подключения везде установлены SCHUKO 16A (3,5кВт).

Выносной софит = 2 плоские фермы по 8 метров

ЛОЖА свето-звукооператоров расположена в центре зала. Там установлен пульт MA2 Light (проверенная китайская реплика на Linux с моторизированными фейдерами и 3-мя тачскрин дисплеями, firmware 3.7.0.5). Управление приборами через ArtNet (разъем ETH1). По запросу возможен доступ для направки статичных приборов через WiFi.

1 DMX UNIVERSE = софит 1: занято 258/512 (ост.254)
2 DMX UNIVERSE = софит 2: занято 258/512 (ост.254)
3 DMX UNIVERSE = софит 3: занято 296/512 (ост.216)
4 DMX UNIVERSE = софит вынос L: занято 142/512 (ост.370)
5 DMX UNIVERSE = софит вынос R: занято 142/512 (ост.370)
6 DMX UNIVERSE = сплиттер-12/1: занято 152/512 (ост.360)
7 DMX UNIVERSE = сплиттер-12/2: занято 107/512 (ост.405)
8 DMX UNIVERSE = резерв

На планшете сцены:
генератор тумана Antari HZ-750 на масленой основе (HAZE Oil) со встроенными вентиляторами.

Настенный щит для подключения арендного оборудования:
CEE 63A (380В - 40кВт)
CEE 32A (380В - 20кВт)

Башни бокового освещения №2 и №4 (перемещаемые на подвесном рельсе)
✓ тип прибора: LED Fresnel Light
количество: по 1шт
модель: CTC 300 Fresnel
бренд: Ovation
300W WW+300W CW 8° - 60°

Софит 2 (16 метров):
✓ тип прибора: Zoom LED PAR COB
количество: 5шт
модель: LC-0552
бренд: LightCraft
200W RGBW 9° - 60°
✓ тип прибора: LED-Wash
количество: 4шт
модель: PEARL WASH
бренд: Light Sky
12x40W, RGBL, Zoom 7°-55°, 2200K–8000K
✓ тип прибора: Spot Beam
количество: 4шт
модель: ALED BSW 480 CMY
бренд: MeanReal
450W, 8000K LED (4°-50°), CMY+CTO, Gobo 11+8, CRI>85

Портальная башня RIGHT:
✓ тип прибора: LED-Wash
количество: 1шт (низ, середина)
модель: PEARL WASH
бренд: Light Sky
12x40W, RGBL, Zoom 7°-55°, 2200K–8000K

Просцениум R
✓ тип прибора: LED Fresnel Light
количество: 1шт
модель: LC-0427
бренд: LightCraft
WW+CW with Zoom 300W (15-50°) AZ Fresnel

Ложа осветительная RIGHT:
✓ тип прибора: LED Profile
количество: 4шт (2вниз+2ввверх)
модель: LC-0401
бренд: LightCraft
300W WW+CW 12-30°

ВСЕГО ЗАПАТЧЕНО: 62 прибора постановочного освещения (из них 34 динамических и 28 статичных заливочных) + возможны 4 прибора (по запросу)

КОВЧЕГ БОЛЬШОЙ ЗАЛ
существующий световой развес
25.06.2026