МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президентский физико-математический лицей $N_{\rm e}$ 239

Отчёт по годовому проекту

Ученик: Лабес Алёна

Преподаватель: Клюнин Алексей Олегович

Класс: 10-3

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Алгоритм решения задачи	4
	2.1 Базовые структуры данных	4
	2.2 Построение алгоритма	4

1 Постановка задачи

Вывести аналитически уравнение движение трехзвенного портального (декартового) манипулятора(см. рис. 1) на основе метода Эйлера-Лагранжа.

В решении представить подробный вывод, включая расчет тензоров инерции, кинетической и потенциальной энергии системы, матрицы инерции, векторов центробежных и Кориолисовых сил, а также вектора гравитации.



Рис. 1: Трёхзвенный манипулятор

Таблица 1: Параметры Денавита-Хартенберга заданной системы

Nº	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	$-\frac{\pi}{2}$	d_1	0
2	0	$\frac{\pi}{2}$	d_2	$\frac{\pi}{2}$
3	0	0	d_3	0

2 Алгоритм решения задачи

Добавили эту строку:

2.1 Базовые структуры данных

2.2 Построение алгоритма