C142 (BL)

15525

B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #12
(9G444)



F04082

Pin	Circuit	Circuit function
1	1138 (VT/WH)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	389 (WH/BK)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444), heater
3	359 (GY/RD)	to, Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
4	392 (RD/LG)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444), input

C144

14405



F16034

12A581



F16087

(1) 29 (YE/WH)
(2) 91 (VT/WH)
(3) 519 (LG/BK)
(4) 52 (YE)
(5) 1628 (WH/RD)
(6) 64 (DG)
(7) 640 (RD/YE)
(8) 963 (BK/LG)
(9) 1115 (TN/WH)
(10) 396 (BK/OG)
(11) 962 (BN/WH)
(12) 1619 (DB)
(13) 1114 (BN/PK)
(14) 518 (LG/RD)
(15) 391 (RD/YE)
(16)

C143

15525

B44
Turbine shaft speed
sensor (7M101)



F02031

Pin	Circuit	Circuit function
1	970 (DG/WH)	Turbine shaft speed sensor (7M101)
2	971 (PK/BK)	Signal return