C375

14A005



F08263

(1) –
(2) 1174 (WH/RD)
(3) 19 (LB/RD)
(4) 956 (OG/LG)
(5) –
(6) 914 (TN/OG)
(7) 915 (PK/LB)
(8) 57 (BK)

14334



F08050

(1) –
(2) 193 (YE/LG)
(3) 19 (LB/RD)
(4) 956 (OG/LG)
(5) –
(6) 914 (TN/OG)
(7) 915 (PK/LB)
(8) 57 (BK)

C392 (GY)

* Natural Gas Vehicle (NGV)

14405

Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)



F03303

Pin	Circuit	Circuit function
1	866 (WH)	Fuel pump module Power, feed
	*787 (PK/BK)	Natural Gas Vehicle (NGV) tank Power
2	366 (RD/BK)	Fuel pump relay, switched power, output
	*238 (DG/YE)	Powertrain Control Module (PCM) (12A650) to Natural Gas Vehicle (NGV) tank Power
3	–	not used

C380

14B079

Power point (19N236)



F03163

* Marauder

Pin	Circuit	Circuit function
1	1049 (BN/PK)	Voltage supplied at all times (overload protected)
	*40 (LB/WH)	
2	–	not used
3	57 (BK)	Ground

C405 (BK)

13412



F04058

(1) 14 (BN)
(2) 57 (BK)
(3) 140 (BK/PK)
140 (BK/PK)
(4) –

14A227



F04059

(1) 14 (BN)
(2) 57 (BK)
(3) 140 (BK/PK)
(4) –