C431

A3–199



F02373

(1) 74 (GY/LB)
(2) 94 (RD/BK)

A3–199



F02113

(1) G030 (GY/LB)
(2) G010 (RD/BK)

C432

A3–199



F08249

(1) –
(2) G075 (BK)
(3) G830 (DB)
(4) G831 (GY)
(5) –
(6) –
(7) G022 (GY/RD)
(8) G021 (GY/RD)

A3–199



F08249

(1) –
(2) 48
(3) 349 (DB)
(4) 350 (GY)
(5) –
(6) –
(7) 355 (GY/WH)
(8) 359 (GY/RD)

C435

14405

B113
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968)



F03181

Pin	Circuit	Circuit function
1	351 (BN/WH)	Reference, voltage
2	359 (GY/RD)	signal, return
3	791 (RD/PK)	Fuel tank pressure transducer sensor (9C968)

C438

A3–200



F01020

(1) G082 (RD)

C439a

13A576

E201
Trailer tow connector (15A416)



F07074

Pin	Circuit	Circuit function
1	52 (YE)	Turn lamps, feed, left rear
2	206 (WH)	Trailer tow connector (15A416), Ground
3	43 (DB)	Electric trailer brakes
4	64 (DG)	Turn lamps, feed, right rear
5	49 (OG)	Voltage in Run (overload protected)
6	962 (BN/WH)	Trailer tow relay, switched output
7	963 (BK/LG)	Trailer tow connector (15A416), Reversing lamps