4-fach-Nachrichtenvordruck

Ausfüllhilfe und Verteilung · Trennblatt: unter das weiße Blatt legen, damit nicht durchgeschrieben wird

Kopf: Fm-Betriebsstelle

1 Der **Aufnahmevermerk** wird von der Fm-Betriebsstelle beim Nachrichten-**Eingang** ausgefüllt. Übermittlungsart ankreuzen (Telefon, Funk, Fax, DFÜ, Melder). Sobald die Nachricht fertig aufgenommen ist: Datum, Uhrzeit vierstellig und Namenszeichen.

2 Der **Annahmevermerk** wird beim Nachrichten-**Ausgang** ausgefüllt: wann die Fm-Betriebsstelle die Nachricht vom Verfasser angenommen hat. Datum, Uhrzeit vierstellig, Namenszeichen.

3 Der **Beförderungsvermerk** wird nur beim **Ausgang** ausgefüllt, und erst nach der Quittung der Gegenstelle: Datum, Uhrzeit, Namenszeichen. Nicht bei einer Gesprächsnotiz.

4 **Nachweisung Nr.**: eine einmalige laufende Nummer vergeben und **Eingang** oder **Ausgang** ankreuzen. Bei einer Gesprächsnotiz nur die Nummer.

5 **Rufname / Spruchkopf**: nur beim Eingang, Name und Anschrift (Funkrufname) der Gegenstelle. Bei Ausgang und Gesprächsnotiz bleibt die Zeile leer.

Mittelteil: Verfasser („Aufgeber“)

6 **Medium** ankreuzen. **DFÜ** = Datenfernübertragung (Mail, Messenger, Fileshare …); den Weg unter Rufnummer dazuschreiben, z. B. „Mail elw.hannover@malteser.org“.

7 Die **Vorrangstufe** legt der Verfasser fest. Sie gibt nur die Geschwindigkeit der Beförderung vor, nicht die Reihenfolge der Bearbeitung.

Vorrang	Eintrag	Bearbeitung
Einfach	leer	in der Reihenfolge des Eingangs bzw. Ausgangs
Sofort	Sofort / SSS	vorrangig, laufende Übertragung wird **nicht** unterbrochen
Blitz	Blitz / BBB	vorrangig, laufende Übertragung **wird** unterbrochen

8 **Empfänger / Anschrift** und **Rufnummer**: die Stelle (nicht die Person) und ihre Erreichbarkeit: Funkrufname, Telefon, Fax, Mail.

9 **Gesprächsnotiz** ankreuzen, wenn ein Gespräch dokumentiert wird, das in die Einsatzdokumentation soll. Empfänger ist dann der Gesprächspartner, Absender die eigene Stelle.

Verteilung der vier Blätter

Nachrichten-Eingang

1. Fm-Betriebsstelle



- Aufnahmevermerk
- Nachweisung Nr., Eingang
- Mittelteil mit den angenommenen Angaben ausfüllen

2. Sichter



- ganzer Satz, ungetrennt
- Sichterteil ausfüllen: Quittung, Verteiler, Vermerke

3. Bote verteilt



→ zurück in die Fm-Betriebsstelle (Nachweisung)



→ an S 2: Lagekarte, Einsatztagebuch



→ ohne festen Empfänger an den Verteiler des Sichters; weiß (Original) i. d. R. an den Federführenden

Nachrichten-Ausgang / Gesprächsnotiz

1. Verfasser



→ weiß bleibt beim Verfasser zur Dokumentation



→ grün, rot, gelb (ggf. mit Anlagen) per Bote zur Fm-Betriebsstelle

2. Fm-Betriebsstelle



- Annahmevermerk
- Nachweisung Nr., Ausgang (Gesprächsnotiz: nur Nr.)
- übermitteln, dann Beförderungsvermerk

3. Verbleib



→ bleibt in der Fm-Betriebsstelle (Nachweisung)

4. Bote verteilt



→ an S 2: Lagekarte, Einsatztagebuch



→ zurück an den Verfasser als Beleg

Merksatz für beide Richtungen: gelb Nachweisung, rot S 2.
Ausgang läuft ohne Sichtung direkt in die Fm-Betriebsstelle. „Bote“ ist der stabsinterne Bote, nicht der Melder als Übertragungsweg.

Sachgebiete im Stab (DV 100, Anlage 2)

LdS	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6
Leitung, Koordination	Personal, Innerer Dienst	Lage	Einsatz	Versorgung	Presse, Medien	Information, Kommunikation

Malteser Hilfsdienst e.V. Hannover · Gruppe Führung & Kommunikation **Version 10/26**
Inhalt nach NLBK, Ausfüllhilfe 4-Fach-Nachrichtenvordruck (01/2024) und Unterlegekarton (10/2022), angepasst an den KSK-Vordruck Typ B

Malteser
…weil Nähe zählt.

Nachricht und Absender

10 **Nachricht**: Die erste Zeile ist eine kurze, eindeutige **Inhaltszeile** (Betreff), bei Antworten gefolgt vom Bezug. Das erleichtert das Suchen in der Nachweisung. Danach der Text: kurz, leserlich, ohne Abkürzungen, möglichst im Befehlsformat (Einheit, Auftrag, Mittel, Ziel, Weg; Führung und Fm-Verbindung; Logistik). Beim Eingang wörtlich mitschreiben, Zahlen und Rufnamen zurücklesen.

11 **Absender**: **Datum, Uhrzeit** der Abfassung als taktische Zeit; **Anschrift, Einheit, Org.** des Aufgebers; **Zeichen, Funktion** (Namenszeichen und Funktion des Aufgebers, z. B. „Ri, S3“).

Beispiel „taktische Zeit“ (Datum-Uhrzeit-Gruppe)

241105oct26

24. Oktober 2026, 11:05 Uhr

Sichterteil (nur Eingang)

12 **Quittung**: Der Sichter quittiert Erhalt und Bearbeitung mit Uhrzeit (taktische Zeit) und Namenszeichen.

13 **Verteiler**: ankreuzen, wer die Nachricht bekommt (Leiter, S1–S6, freie Felder z. B. FB San, med. Leitung). Genau **eine** Stelle federführend, weitere zur Information. Reicht der Platz nicht, unter Vermerke weiter aufzählen.

14 **Vermerke**: allgemeine Vermerke der Bearbeiter, z. B. „S3 federführend, med. L. z. I., Meldung bis 11:45“.

Drei Bereiche des Vordrucks

Zwei dicke waagerechte Striche teilen den Vordruck: **oben** der betrieblich-technische Teil der **Fm-Betriebsstelle**, in der **Mitte** die Angaben des **Aufgebers** (Nachrichteninhalt), **unten** der „Laufzettel“ für den **Sichter**.