Roosko

Manuale d'uso

Per: Pesa, accettazione e uscite


Edizione del 11/11/2026

Ufficio pesa e accettazione

← Indice del manuale


Pannello Roosko, gruppo **Impianto**: **Conferimenti**, **Lotti**, **Uscite**.

Conferimenti (ingresso)



Elenco dei conferimenti con stato, FIR e chili accettati.

1. Registra arrivo




Registra arrivo: FIR, impianto e magazzino (gia' scelti se ce n'e' uno solo), peso lordo e bilancia.

Pulsante **Registra arrivo**. Si compilano:

- **FIR**: si cerca per numero. Ogni voce mostra numero, produttore, codice EER e quantita', cosi' si riconosce il carico anche quando i numeri si somigliano. Il FIR va registrato prima nel pannello Rifiuti, oppure arriva da RENTRI se e' digitale.
- **Impianto** e **Magazzino** di destinazione. Se ce n'e' uno solo sono gia' compilati.
- **Peso lordo** se il mezzo e' sulla pesa a ponte, con la **Bilancia** usata. Si lascia vuoto se si pesa a pianale.

Il conferimento nasce nello stato **Arrivato**.

2. Pesa tara




Conferimento pesato in attesa di decisione: in alto i pulsanti per accettare o respingere.

A scarico avvenuto, pulsante **Pesa tara**: si inserisce la **Tara** (peso del mezzo vuoto). Il netto lo calcola il sistema. Stato: **Pesato**.

3. Ispezione (facoltativa)

Pulsante **Ispezione**: note di ispezione e la spunta **Analisi richiesta**.

4a. Accetta



Conferimento accettato: pesata, accettazione e unita' create.

Pulsante **Accetta**. Il carico accettato si divide in **unita'**, cioe' i contenitori fisici:

- **Kg accettati** ed eventuali **Kg respinti**, con il **Motivo del respingimento parziale**.
- **Operazione** di gestione (es. *R13 messa in riserva*): si propone quella scritta sul FIR.
- Per ogni unita': **Contenitore**, **Peso netto**, **Tara contenitore** e, se si vuole subito, la **Posizione**. La posizione si puo' anche assegnare dopo, con la scansione.

La somma dei pesi netti delle unita' deve coincidere con i kg accettati: se non coincide, il sistema non accetta.

Il sistema poi crea le unita' con il loro QR e manda in stampa le etichette. Scrive il carico sul registro e l'accettazione sul FIR; se il FIR e' digitale, invia l'accettazione a RENTRI. Stato: **Accettato** oppure **Accettato parzialmente**.


4b. Respingi

Pulsante **Respingi**, con il **Motivo**. Il carico non entra: non si creano unita' ne' carichi di registro. Il respingimento viene annotato sul FIR e inviato a RENTRI se il FIR e' digitale. Stato: **Respinto**.

Stati del conferimento

Arrivato → **Pesato** → (**In verifica**) → **Accettato** / **Accettato parzialmente** / **Respinto** → **Chiuso**. Un conferimento si puo' eliminare solo finche' e' aperto.

Lotti




Lotti con classificazione, destino e stato delle unita'.

Lotti mostra, per ogni unita' accettata o prodotta, il codice EER, la classificazione (**Rifiuto**, **End of Waste**, **Sottoprodotto**) e il destino (**Trattamento interno**, **Vendita**, **Recupero presso terzi**, **Smaltimento**, **Bonifica**). Dal dettaglio si vede la tracciabilita' a monte, cioe' da quali unita' e conferimenti deriva il lotto. Con **Modifica** si cambiano il destino e i riferimenti End of Waste.

Uscite

1. Nuova uscita




Nuova uscita: magazzino gia' scelto, destinatario, documento, operazione a destino.

Pulsante **Nuova uscita**:

- **Magazzino**: e' gia' scelto se ce n'e' uno solo.
- **Destinatario** e **Sede di destinazione**. Con il documento FIR l'elenco mostra solo i soggetti registrati come *destinatario*. Se l'impresa che cercate non c'e', va aggiunto il ruolo nel pannello Rifiuti → **Soggetti**.
- **Documento**: FIR, DDT o Dichiarazione di conformita' EoW.
- **Operazione a destino**: il codice R/D dell'impianto che riceve.
- **Numero documento**: solo per DDT e dichiarazione. Per il FIR si lascia vuoto (vedi sotto).


2. Caricare le unita'



Uscita in carico: le unita' caricate, il totale e il pulsante Spedisci.

Carica unita': si scansiona il QR o si digita il **Codice unita'**. Dal piazzale si usa anche «Aggiungi a uscita». Il sistema controlla che le unita' siano coerenti con il documento, la classificazione e il destino: per esempio un solo codice EER per FIR. Stato e totale si aggiornano a ogni unita' caricata o tolta.

3. Spedire




Uscita spedita: il FIR e' nato in bozza, con il collegamento al pannello Rifiuti.

Spedisci, poi **Conferma**. Le unita' risultano uscite e si scrive lo scarico di registro.


- Per i **rifiuti** nasce il FIR. Se il sito ha la credenziale RENTRI il FIR e' **digitale**: lo emette e lo numera RENTRI. Altrimenti e' **cartaceo** e nasce **in bozza**: va completato (passo 4).
- Per l'**End of Waste** serve il numero della dichiarazione e sul registro non si scrive nulla.

4. Completare ed emettere il FIR cartaceo




Il FIR d'uscita in bozza nel pannello Rifiuti: si apre dal campo FIR dell'uscita.

1. Nella scheda dell'uscita si fa clic sul campo **FIR** (*#numero · Bozza*): si apre il formulario nel pannello Rifiuti.
2. **Modifica**: si scrivono il **Numero formulario** del modulo vidimato, il **Trasportatore**, la **Targa automezzo** e il **Conducente**, poi **Salva**.



Modifica del FIR: numero del modulo, trasportatore, targa e conducente.

1. **Cambia stato** → **Emesso**. Quando il mezzo parte, **Cambia stato** → **In trasporto**.



Emissione del FIR dal pulsante Cambia stato.

Un FIR cartaceo **non si emette senza numero e trasportatore**: il sistema lo blocca con il messaggio *Il formulario cartaceo non si può emettere senza numero del formulario e trasportatore*. Dopo l'emissione il formulario non si modifica piu', quindi i dati vanno controllati prima.

Stati dell'uscita: **Bozza** → **In carico** → **Pronta** → **Spedita** → **Consegnata** (oppure **Annullata** prima della partenza).

Togliere un'unita' o annullare un'uscita

- **Togli**, sulla riga di un'unita' dell'uscita, la toglie dall'uscita e la libera: torna in giacenza e si puo' stoccare o caricare altrove.
- **Annulla uscita** annulla un'uscita non ancora spedita e libera tutte le unita' caricate. Un'uscita gia' spedita non si annulla: ha generato FIR e scarico di registro.