

SEDE – Curitiba

- **LIGAÇÃO P/ FIXO E CELULAR DE MESMO DDD (41)**

1. Digite: 0 + “Senha pessoal”;
2. Aguarde o tom de linha disponível;
3. Digite: número local desejado.

Exemplo de ligação para telefone fixo: 0 + XXXXX + 3333-3333

Exemplo de ligação para telefone móvel: 0 + XXXXX + 91234-5678

- **LIGAÇÃO P/ FIXO E CELULAR DE OUTRO DDD**

1. Digite: 0 + “Senha pessoal”;
2. Aguarde o tom de linha disponível;
3. Digite: 0 + “Cód. de Área (DDD)”;
4. Digite: número desejado.

Exemplo de ligação para telefone fixo: 0 + XXXXX + 0 77 + 3333-3333

Exemplo de ligação para telefone móvel: 0 + XXXXX + 0 77 + 91234-5678

IMPORTANTE!

- **Para ligações interurbanas: NÃO** utilizar código de seleção de prestadora;

CAPTURAR LIGAÇÕES

- Do mesmo grupo: digite 55;
- De outro grupo: digite 54 + ramal desejado.

CHAMADA EM ESPERA

- Para colocar em espera digite: “Flash” + 6 + posição de espera (de 0 a 9);
 - Para recuperar chamada em espera digite: 56 + posição de espera (de 0 a 9);
-

IDENTIFIQUE CHAMADAS INTERNAS E EXTERNAS

- Ligações externas: 2 toques breves e próximos;
 - Ligações internas: toque longo e distinto;
-

ROTEIRO DE ATENDIMENTO

- Ligações externas: “Conselho Regional de Farmácia, SEU NOME, bom dia/tarde.

ANOTE OS RECADOS

- Caso o seu colega esteja ausente e o ramal tomar, capture a ligação, atenda e anote recado conforme exemplo abaixo:
 - Anote o nome, assunto e contato. Entregue a anotação.