扫地机器人100问

基础篇 · 产品咨询与使用答疑

智扫通 Agent 知识库素材

适用机型：智扫 S1 / S2 / S3 Pro / X1

更新日期：2026-10

本文档按“问题—答案”独立成条编排，每条为一个完整知识单元， 可直接作为 RAG 检索的 chunk。品牌与型号为项目演示用虚构设定。

扫地机器人100问（基础篇）

一、基础认知（Q001-Q012）

[Q001] 扫地机器人到底是怎么把地面扫干净的?

靠四个环节配合：旋转边刷把墙角和边缘的垃圾向中间聚拢；滚刷或胶刷把地面灰尘、毛发卷起；风机产生负压把垃圾吸入尘盒；HEPA滤网过滤后排出的空气不带二次扬尘。四者缺一不可，所以吸力大但边刷、刷体设计差，实际清洁效果照样不好。

[Q002] 扫地机器人和吸尘器、拖把有什么区别?

扫地机器人是"低频次、全覆盖、无人值守"的维护型工具，适合每天跑一遍维持地面基础洁净；无线吸尘器适合局部、快速、大颗粒和沙发缝隙清理；拖把适合处理黏腻污渍。三者是互补关系，扫地机器人不能完全替代手动深度清洁。

[Q003] 一台扫地机器人能替代人工打扫吗?

能替代约70%的日常地面维护工作（浮灰、毛发、碎屑、少量沙粒），但不能替代：顽固油污、干涸污渍的擦洗，家具表面与高处除尘，以及床底深处的长期积灰清理。建议把它当作"每天自动做一次地板保洁"的工具，而不是"再也不用打扫"。

[Q004] 扫地机器人一定要联网才能用吗?

不联网也能用。所有机型都支持机身上按键直接启动"全屋清扫"或"定点清扫"。但联网后才能使用定时清扫、分区清扫、地图管理、吸力/水量调节、远程启动、耗材提醒等功能。首次配网建议用2.4GHz Wi-Fi。

[Q005] 机器人工作时人需要在家吗?

不需要。可在APP里设置定时任务，出门后自动清扫。但首次使用、以及家里有新摆放的易倒物品、宠物、老人时，建议有人在场观察1—2次，确认它不会被卡住或缠绕。

[Q006] 第一次使用需要做哪些准备?

四步：① 装上边刷、滚刷、尘盒（或尘袋），撕掉机身和充电极片的保护膜；② 基站靠墙放置，左右各留0.5米、前方留1.5米空地，接通电源；③ 清理地面上的电线、拖鞋、塑料袋、宠物粪便；④ 首次使用执行"快速建图"，让人跟着看一遍，把卡困点标记为禁区。

[Q007] 一台扫地机器人能清扫多大面积?

单次续航可覆盖约120—200平方米（智扫S1约90㎡、S2约150㎡、S3 Pro约160㎡、X1约200㎡）。实际有效清扫面积约为户型的70%—80%，因为家具占地、门槛阻隔会减少可清扫面。超过单次续航面积时会自动回充并断点续扫。

[Q008] 扫地机器人会不会从楼梯上掉下来?

不会。机身底部有4—6个悬崖传感器（红外测距），检测到落差超过约8厘米就会停止并后退。但深色地毯、镜面、透明玻璃护栏可能干扰红外判断，多层住宅建议在楼梯口设置虚拟墙或禁区，双保险。

[Q009] 扫地机器人会不会撞坏家具?

正常不会。机身前方有碰撞缓冲板和红外/结构光避障，接触式碰撞力度较小，且前挡板有缓冲行程。钢琴漆、亚克力、玻璃柜门等易刮花表面，建议设置禁区或贴防撞条。智扫S3 Pro、X1带3D结构光/AI双目避

障，可识别并绕开拖鞋、线缆、宠物粪便等小物体。

[Q010] 扫地机器人能钻进沙发底和床底吗?

取决于机身高度。智扫S1机身含激光塔高约99毫米，S2约99毫米，S3 Pro约103毫米，X1约108毫米。沙发底、床底净空大于11厘米才能顺利进出。购买前务必用卷尺量一下家具底部净空，这是最容易被忽略的选购硬指标。

[Q011] 扫地机器人在硬地板和地毯上的效果差别大吗?

差别明显。硬质地面上边刷+吸力就能带走绝大部分垃圾，效果接近人工扫地；地毯上毛发、沙粒嵌在绒里，需要更大的吸力和滚刷拍打，效果依赖吸力与刷体类型。长毛地毯建议只吸不拖，并开启"地毯增压"。

[Q012] 扫地机器人耗电吗？一个月电费大概多少?

不费电。整机工作功率约30—60瓦，单次清扫1小时耗电约0.05度；即使每天清扫一次，一个月约1.5—2度电，电费不到2元。基站自动集尘时瞬时功率约800—1000瓦，但每次仅持续10—20秒。

[Q013] 扫地机器人工作时声音大吗，会不会影响看电视?

标准模式噪音约60—65分贝（相当于正常交谈），强吸力模式约66—68分贝，安静模式约55分贝。看电视、打电话时用标准或安静模式可接受；强吸力模式建议家中无人时使用。基站集尘的瞬间噪音会达到75分贝左右，持续约15秒。

[Q014] 扫地机器人需要预留插座吗？插座有什么要求?

需要。基站需长期通电，建议使用墙插，额定10A、带接地，不要用排插延长线（大功率集尘时易发热）。基站线长约1.5米，插座位置要靠近基站摆放点。若装上下水模块，还需在基站附近预留进水管（4分）和排水口。

[Q015] 扫地机器人对地面有什么要求?

地面尽量平整、无大于2厘米的凸起；门槛高度不超过2厘米可以越过（X1支持2.2厘米）；地毯厚度不超过2厘米；地面不能有积水、油污、宠物粪便（会被刷体抹开，造成二次污染）。地面越简洁，清扫效率越高。

[Q016] 扫地机器人能清扫厨房和卫生间吗?

可以，但要注意：厨房油污重，需先手动清理大块残渣，拖地时加清洁液；卫生间地面常有水，扫拖一体机吸水能力有限，建议只扫不拖或先用刮水板处理积水。湿区建议设置为独立分区，并在APP里单独设定"仅扫"模式。

[Q017] 扫地机器人一年大概要花多少钱维护?

耗材年成本约300—600元：尘袋（自动集尘机型约6—8个/年，约200元）、边刷2—3对（约80元）、主刷1—2个（约80—160元）、滤网2个（约100元）、拖布3—4对（约120—240元）、清洁液2—3瓶（约120元）。电池一般2—3年更换一次，约199—299元。

[Q018] 扫地机器人需要每天开吗?

建议每天一次或隔天一次。扫地机器人的价值在于"高频低强度"维护：每天跑一遍，地面浮尘和毛发不会堆积，人工深度清洁频率可从每周2次降到每两周1次。长期不用反而容易导致电池亏电、刷体变形。

二、导航与建图（Q019-Q032）

[Q019] 激光导航和视觉导航有什么区别，哪个好?

激光导航（LDS）靠旋转激光测距，建图精准、不受光线影响、暗处也能工作，是当前主流；视觉导航（vSLAM）靠摄像头识别特征点，成本低但暗光下容易丢失定位，夜间需开灯。同等价位优先选激光导航；高端机型的"dToF+视觉融合"精度最好。

[Q020] dToF是什么？比普通激光好在哪里?

dToF是直接飞行时间测距，测量光脉冲往返时间来算距离。相比传统三角测距LDS，dToF在远距离（8—10米）精度更高、抗强光干扰更强、寿命更长，且体积小可做得更薄。智扫S3 Pro、X1采用dToF导航。

[Q021] 建图是干什么用的？没有地图能用吗?

地图是分区清扫、禁区设置、定点清扫、断点续扫的基础。没有地图也能扫，但只能"全屋盲扫"，无法指定房间、无法保存禁区，效率低30%以上。首次使用务必完整建图一次。

[Q022] 首次建图要注意什么?

① 收起地面杂物、电线、拖鞋；② 打开各房间门，让机器人能走遍全屋；③ 光线充足（视觉导航机型必须开灯）；④ 选择"快速建图"模式，不清扫只走一遍，约10—20分钟；⑤ 建图完成后在APP里核对房间分割，手动调整房间名称和边界。

[Q023] 地图为什么会丢失或者错乱?

四个常见原因：① 机器人被搬动到别的楼层，定位对不上；② 基站位置移动，导致地图原点偏移；③ 大量家具挪动，特征点变化过大；④ 固件升级或恢复出厂后地图被清空。处理方式：地图管理里"恢复地图"，不行就删除重建。

[Q024] 地图上的房间能自动分区吗？分错了怎么改?

可以自动按房间分割。分割错误或开放式户型（客餐厅一体）时，可在APP"地图编辑—拆分/合并房间"里手动划一条分割线，或把两个区域合并；每个区域可单独命名、单独设定吸力、水量和清扫顺序。

[Q025] 虚拟墙和禁区怎么设置？有数量限制吗?

APP地图编辑里可以画"禁区"（矩形/多边形，禁止进入）和"虚拟墙"（一条线，禁止穿越），最多可保存10个禁区+10条虚拟墙。实体虚拟墙（磁条）已基本被软件禁区取代。禁区适合：宠物食盆区、儿童玩具区、有电线的区域、地毯区（只扫不拖时用"禁拖区"）。

[Q026] 能保存多张地图吗？复式房怎么办?

智扫S2、S3 Pro、X1最多保存3—5张多层地图，机器人换层后会自动识别并加载对应地图（识别失败时可在APP手动切换）。S1仅支持单张地图。复式户型建议每层配一个基站，体验最好。

[Q027] 家具移动位置后需要重新建图吗?

小范围挪动不需要，机器人会实时避障并更新局部。若大面积换布局（如沙发换墙、拆掉隔断），建议重新建图，否则地图与实际不符会导致漏扫和反复碰撞。判断标准：地图上有3处以上明显不符就该重建。

[Q028] 机器人总在同一个地方卡住是怎么回事?

常见原因：① 该处有低于机身高度的横杆、椅子脚横撑、落地灯底座；② 地面有长毛地毯流苏、窗帘下摆；③ 该区域反光强烈（镜面、玻璃门）导致误判；④ 轮子打滑。处理：先在该位置设禁区，再排查是

否有可移动的障碍物。

[Q029] 定位丢失（迷路）会怎样?

表现为原地打转、报"定位失败/请检查基站"、清扫路线混乱。机器人会尝试重新定位，失败则停止工作。处理：把它抱回基站前方1米内，按机身"回充"键，或APP里点"重新定位"。频繁丢失说明基站位置不佳（如贴镜面墙、角落过窄）。

[Q030] 建图时开灯关灯有影响吗?

对激光/dToF导航影响很小，黑暗中也能建图；对纯视觉导航影响很大，暗光下特征点不足会建图失败。智扫全系带激光或dToF，关灯可正常工作，但X1的AI视觉避障在暗光下识别精度会下降，建议开灯使用。

[Q031] 机器人清扫路线是随机的还是规划的?

主流机型都是"先沿边、再弓字形（S形）覆盖"的规划式清扫。智扫全系支持弓字形规划，覆盖率约95%，同一区域不会重复乱走。早期随机碰撞式机型效率低、覆盖不均，现已淘汰。

[Q032] 地图上显示已清扫，但实际有地方没扫到怎么办?

三个原因：① 该区域被家具遮挡，机器人绕行；② 门槛或地毯阻挡导致进不去；③ 地图分区错误。处理：用"指哪扫哪"补扫该点，或对该房间执行"局部重扫2遍"；若长期漏扫，重新建图并修正分区边界。

三、清扫能力（Q033-Q046）

[Q033] 吸力多少帕（Pa）够用？数值越高越好吗?

硬地板日常浮尘，3000Pa足够；有地毯、宠物、细沙，建议8000Pa以上；深度除尘（地毯缝隙、床底积灰）12000Pa以上更彻底。但吸力不是唯一指标：风道设计、密封性、滚刷贴合度同样关键。智扫S1 5000Pa、S2 8000Pa、S3 Pro 12000Pa、X1 15000Pa。

[Q034] 吸力越大是不是越吵越费电?

是。吸力提升靠风机转速，噪音和功耗同步上升。所以机型都提供多档吸力：安静模式约55分贝适合夜间/有人时，标准模式60—65分贝适合日常，强力模式66—68分贝适合深度清洁。日常用标准档即可，不必长期开强力。

[Q035] 滚刷、胶刷、双胶刷怎么选?

胶毛一体刷综合性能最好，硬地板和短毛地毯都适用，但容易缠毛发；纯胶刷（V型/螺旋）防缠绕能力强，适合养宠家庭和长发人群，对地毯深处灰尘的搅动稍弱；双胶刷对滚刷两侧防缠绕效果更好。长发/养宠首选胶刷或双胶刷。

[Q036] 边刷有几根？单边刷和双边刷差别大吗?

主流是双边刷。双边刷能同时把两侧垃圾向中间聚拢，墙角覆盖率更高；单边刷成本低但效率约低20%。边刷分三爪和五爪，五爪清扫面积更大但更容易缠毛发。边刷属于易损件，变形、卷边后要及时换（建议2—3个月）。

[Q037] 边角清扫能力怎么看?

看三点：边刷能否伸到墙边、机身外形是否贴边（圆形机身离墙会留2—4厘米盲区）、有无边角专项功能。智扫X1带可伸缩机械臂边刷/拖布，能探出约3厘米贴边清扫；其他机型圆形机身在直角墙边会留下约2

厘米未清洁带，属于行业普遍现象。

[Q038] 毛发缠绕怎么避免？

① 优先选胶刷或双胶刷；② 每周用清理刀割断缠绕毛发；③ 清扫前先用地刷/粘毛器处理大团长发；④ 开启"防缠绕模式"（智扫S3 Pro/X1支持，遇到缠绕自动反转）。养长毛宠物家庭，胶刷+每周清理是必须动作。

[Q039] 瓜子壳、猫砂、米粒这样的大颗粒能吸吗？

能，但有前提。直径小于8毫米的颗粒（猫砂、米粒、瓜子壳、咖啡豆）可正常吸入；更大颗粒可能卡在滚刷或进风口。吸大颗粒时建议：切到强力模式、拆掉拖布（避免被水粘住）、清扫后检查尘盒入口是否堵塞。

[Q040] 地毯上吸力会自动加大吗？

支持"地毯增压"，依靠超声波传感器识别地毯后自动提升到最大吸力，离开地毯自动恢复。智扫S2、S3 Pro、X1支持地毯识别；S1需手动切档。长毛地毯（绒高大于1.5厘米）建议设为禁区，避免刷体被绒毛缠死。

[Q041] 尘盒多大合适？多久倒一次？

主流300—500毫升。以100平方米户型、每天清扫一次计算，尘盒约3—5天需要清理一次；养宠家庭约2—3天。带自动集尘基站的机型（S2起）尘袋容量2.5—3升，约45—60天更换一次，这就是自动集尘的主要价值。

[Q042] HEPA滤网有什么用？能水洗吗？

作用是拦截0.3微米级细颗粒，防止排风把灰尘二次吹出，对尘螨、花粉过敏人群很重要。智扫全系配可水洗HEPA（H11级）：可用清水冲洗，但必须完全晾干（阴干24小时）再装回，否则会发霉、产生异味、损伤风机。建议每2个月换新。

[Q043] 扫地机器人会不会把灰尘从出风口吹出来？

设计上不会。风道为"进风口—尘盒—HEPA—出风口"，HEPA拦截细颗粒后才排出。出现"吹灰"的三种情况：滤网破损或未干透、尘盒密封条老化、尘盒未装到位。出现此现象先检查这三处。

[Q044] 一次清扫覆盖率能到多少？需要扫几遍？

规划式机型单次覆盖率约95%，墙边和家具腿周边约5%存在漏扫。日常维护一遍足够；换季或长期未清扫后，建议连续执行2—3次（或"深度清扫2遍"模式），第二遍开始扫出的主要是被搅起的深层细灰。

[Q045] 清扫顺序建议怎么设？

推荐"先干区后湿区、先里后外"：卧室→书房→客厅→餐厅→厨房→卫生间→玄关。拖地时若先拖客厅再拖卫生间，会把湿区污物带到干区。APP支持自定义房间顺序，可保存为固定方案。

[Q046] 扫地机器人能吸液体吗？

不能。机器人为干式吸尘设计，吸入液体会直接损坏风机并可能漏入电路。地面有积水、打翻的汤水、宠物尿液时，必须先手动清理。扫拖一体机的污水是经拖布和水箱系统回收的，和"吸液体"是两回事。

四、电池、续航与充电（Q047-Q058）

[Q047] 电池容量和续航是什么关系?

续航≈电池容量÷平均功耗。智扫S1 2600mAh约90分钟，S2 5200mAh约150分钟，S3 Pro 5200mAh约160分钟，X1 6400mAh约200分钟。注意：开强力模式、地毯增压、带拖地时功耗上升，实际续航会减少20%—30%。

[Q048] 多大户型需要关注续航?

80平方米以下，90分钟续航足够；100—140平方米建议150分钟以上；150平方米以上或复式，优先选200分钟续航+断点续扫。有断点续扫功能时，续航不足影响不大，只是总耗时会拉长。

[Q049] 断点续扫是什么意思?

电量低于约20%时机器人自动回充，充到约80%后回到断点位置继续清扫，不会重复已扫区域。这是大户型的关键功能。注意：续扫依赖地图定位，若中途地图丢失，回到断点可能失败。

[Q050] 回充找不到基站怎么办?

常见原因：① 基站前方有遮挡或空间不足1.5米；② 基站被移动过，地图坐标失效；③ 机器人离基站太远且中间有多个房间；④ 充电极片脏污。处理：清洁极片，把机器人放到基站正前方1米内手动回充，成功后重新建图确认基站位置。

[Q051] 可以设置定时清扫吗?

可以。APP支持按天/按周设置定时任务，最多20组，可指定房间、吸力、水量、清扫遍数。例如"每周一三五 10:00 全屋标准扫+拖"。注意：定时任务需要机器人处于待机且在线状态，断网时不执行。

[Q052] 电池多久会衰减？能自己换吗?

正常使用500次循环后容量保持约80%，约2—3年需更换。表现为续航明显变短、扫一半就回充。智扫全系电池为可拆卸模块化设计，拧下底部4颗螺丝即可更换，官方配件199元（S1/S2）、299元（S3 Pro/X1）。不建议用非原装电池。

[Q053] 一直插在基站上充电会过充吗?

不会。机器人和基站都有BMS电池管理系统，充满后自动转为涓流/断电保护，不会过充。长期插电反而有利于保持电量。但建议每2个月让电池完整放电一次（跑到自动回充），有助于电量计校准。

[Q054] 长期不用（出差、换季）怎么存放?

① 充满电后关机；② 清空尘盒、水箱，擦干拖布（否则发霉、异味）；③ 取出电池或每2个月补一次电（保持50%—70%电量）；④ 存放在5—35℃干燥环境，避免阳光直射和潮湿地下室。切忌长期亏电存放，会导致电池不可逆损坏。

[Q055] 充满电需要多久?

智扫S1约3.5小时，S2约4小时，S3 Pro约4.5小时，X1约5小时。支持快充的机型（X1）可在2小时内充至80%。日常放回基站即自动充电，不需要刻意管理。

[Q056] 为什么扫到一半就回去了?

四种原因：① 电量低于20%触发回充（正常，充完会续扫）；② 尘盒满了/水箱空了触发保护；③ 卡困超时后自动回充；④ 定时任务时间结束。可在APP"清扫记录"里看到具体中断原因。

[Q057] 快充功能有用吗?

对大户型和频繁使用场景有用：快充把"回充等待4小时"缩短到1.5—2小时，整体清扫时间可缩短30%。小户型（80平方米以下）一次就能扫完，快充意义不大。

[Q058] 电池鼓包危险吗?

危险，必须立即停用。鼓包说明电芯内部产气，继续使用或充电有起火风险。处理：停止充电、不要挤压穿刺、放在远离易燃物的通风处，联系官方售后更换，不要自行拆解或丢弃到普通垃圾桶（属有害垃圾）。

[Q059] 机器人在基站上但提示"未充电"怎么办?

① 检查基站电源指示灯是否亮；② 用干布擦拭机身底部和基站上的充电极片（氧化、灰尘会导致接触不良）；③ 确认机器人是否完全坐到底（有时停在半途）；④ 换一个墙插测试，排除插座/排插问题。以上都无效，可能是充电模块故障，需报修。

五、智能功能与APP（Q060-Q072）

[Q060] APP能做什么?

主要功能：远程启动/暂停/回充、实时地图与轨迹、分区清扫、选区清扫、指哪扫哪、禁区/虚拟墙、吸力与水量调节、定时任务、清扫记录、耗材寿命提醒、固件升级、多设备管理、语音包切换、故障自检。

[Q061] 支持哪些语音助手?

支持小爱同学、天猫精灵、小度、华为小艺，以及机身自带的离线语音（"你好智扫"唤醒）。离线语音不联网也能用，支持"开始清扫""回去充电""扫客厅""加大吸力"等约30条指令。

[Q062] 语音控制能说哪些指令?

常用：开始清扫、暂停、继续、回去充电、扫客厅/卧室、扫两遍、加大吸力、安静模式、只扫不拖、拖地水量调大、设置禁区、今天扫了多久。复杂设置（如新建定时任务）仍需在APP操作。

[Q063] 能远程控制和远程看家吗?

可以远程启动、查看实时地图和清扫进度。带摄像头的机型（X1可选配巡航摄像头）支持远程视频巡查，但默认关闭，需在APP中手动授权开启，并有指示灯提示。

[Q064] 摄像头会不会泄露隐私?

智扫的视频链路采用端到端加密，视频不上传云端（仅在本地/局域网传输，远程查看为加密中转），摄像头有物理遮挡片可手动关闭。建议：设置强密码、开启双重验证、不用时关闭巡航功能、不要把设备分享给陌生人。

[Q065] 固件升级要注意什么?

① 保持电量50%以上、机器人在基站上；② 升级过程约5—15分钟，不要断电、不要操作；③ 升级后地图可能被清空，需重建；④ 大版本升级后建议观察一次全屋清扫是否正常。若升级失败，重启后再试，连续失败联系售后。

[Q066] 能接入智能家居场景吗?

支持接入米家、天猫精灵、华为智慧生活等平台，可实现"离家自动清扫""回家前完成清扫""门锁上锁后启动"等联动。也支持IFTTT式自定义场景（部分平台）。接入后仍以APP功能为主。

[Q067] 指哪扫哪怎么用?

在APP实时地图上点一个位置或框选一个小区域，机器人前往该点做1.5米×1.5米范围的定点清扫，适合打翻的瓜子、饼干屑、猫砂。定点清扫不改变原清扫计划，完成后自动回充。

[Q068] 分区清扫和全屋清扫有什么区别?

全屋清扫按地图依次清扫所有房间；分区清扫只扫选定房间，可指定顺序和遍数。日常维护用全屋，局部脏了用分区，效率更高也更省电。厨房、玄关这类高频脏污区可以设为"每天单独扫一次"。

[Q069] 能多人共享设备吗?

可以。APP支持家庭成员共享，最多5人，可设置"管理员"和"普通成员"权限（普通成员不能修改地图和禁区）。适合夫妻、父母共同使用，也方便给老人设置好定时任务后不用再操作。

[Q070] 清扫记录能看什么?

可查看每次清扫的时间、面积、时长、耗材状态、中断原因、轨迹回放。用于判断是否漏扫、哪块区域耗时异常、耗材是否该换。建议每周看一次轨迹，能发现被家具挡住而长期漏扫的死角。

[Q071] 断网了还能用吗?

能。机身按键可启动清扫/回充，已保存的定时任务在本地仍会执行（部分机型），离线语音可用。但APP远程控制、地图查看、分区设置都不可用。恢复联网后会自动同步。

[Q072] 连不上Wi-Fi/配网失败怎么办?

六个排查点：① 只支持2.4GHz，不要连5GHz；② Wi-Fi名称和密码不要含特殊字符；③ 手机先连上同一个2.4G网络再配网；④ 关闭路由器的"AP隔离"和"双频合一"；⑤ 长按配网键5秒重置网络后重试；⑥ 路由器MAC白名单需放行设备。仍失败可用手机热点（2.4G）测试。

[Q073] 一台手机能管几台机器人?

智扫APP一个账号最多绑定10台设备，支持多楼层、多房屋分别命名管理。多台设备在同一Wi-Fi下可同时在线，互不干扰（避免同时在同一区域工作）。

[Q074] 清扫时手机能收到通知吗?

可以。可开启"清扫开始/完成""卡困报警""耗材到期""故障提醒"推送。卡困报警很实用：机器人在外卡住时能第一时间知道，避免它一直待机耗电。

六、使用环境与场景（Q075-Q086）

[Q075] 机器人怕水吗?

主机是防溅水设计（相当于IPX4），能应对潮湿地面和少量水渍，但不能浸泡、不能冲洗机身、不能吸液体。拖布和水箱可以水洗，基站底座可拆下冲洗，主机只能用微湿布擦拭。

[Q076] 门槛、推拉门轨道、地毯边能过去吗?

越障高度：S1/S2为2.0厘米，S3 Pro为2.0厘米，X1为2.2厘米。常见门槛（1.5—2厘米）可过，超过2.5厘米的台阶、推拉门下滑轨（凸起3厘米以上）过不去，建议设禁区或加装坡道条。

[Q077] 家里的电线、数据线怎么办?

电线是最常见的卡困源。处理：① 用理线器固定到墙边或桌腿；② 地面插排收进线盒；③ 在电脑桌、电视柜区域设禁区；④ 选择带AI视觉避障的机型（S3 Pro/X1）可主动绕开线缆，但不能完全依赖。

[Q078] 有台阶、错层的房子怎么用?

① 每层单独建图（S2以上支持多层地图）；② 楼梯口设置虚拟墙，防止跌落；③ 机器人不能自己上下楼，需要人工搬运，搬动后需在APP切换对应楼层地图；④ 复式大户型建议每层各配一台或一个基站。

[Q079] 夏天和冬天使用有什么注意?

夏天：避免阳光直射基站（电池高温衰减），拖地后及时烘干拖布防霉；冬天：0℃以下不要存放在阳台/车库，锂电池低温充电会损伤，从室外搬入需回温2小时再充电。地暖房间拖地水量调小，避免水分快速蒸发留水痕。

[Q080] 家里有婴儿或孕妇能用吗?

可以用，注意三点：① 选择带HEPA滤网且密封良好的机型，减少扬尘；② 清扫时让婴儿离开该房间，避免噪音（60分贝以上）影响睡眠；③ 拖地后地面留水，等干燥（约5—10分钟）再让婴儿爬行，或使用"微湿"水量档。

[Q081] 宠物会害怕或者攻击机器人吗?

初期多数宠物会警惕、吠叫甚至扑咬。建议：前3天在宠物不在场时运行；之后有人陪同，让宠物远距离观察；开启"宠物模式"（降低速度、避免突然转向、绕开食盆）。若宠物持续攻击，设置禁区或用定时任务在宠物外出时清扫。

[Q082] 家里东西多、地面乱，还能用吗?

能用但效率低、卡困率高。地面物品越少，清扫覆盖率越高。建议先做"地面减法"：拖鞋上架、椅子推进桌下、电线收纳、地毯边缘压平。物品多的家庭优先选带AI避障的机型，并多用禁区功能。

[Q083] 出租房/小户型值得买吗?

值得，选轻量入门款即可。30—60平方米的单间，S1（5000Pa、无基站、1999元）足够，体积小、搬家好带。不必为自动集尘/自动洗拖布付费，小户型尘盒2—3天倒一次成本很低。

[Q084] 办公室/店铺能用吗?

可以，适合开放式办公区、零售店铺的夜间保洁。注意：① 商用面积大，需选续航200分钟以上的机型或多台协同；② 桌椅腿密集，需AI避障+多次覆盖；③ 建议夜间定时清扫，避开人流；④ 商用场景保修政策与家用不同，需单独确认。

[Q085] 家里同时有地毯和地板怎么设置?

① 开启"地毯增压"，地毯上自动加大吸力；② 拖地时开启"地毯识别/拖布抬升"（S3 Pro抬升10毫米、X1抬升12毫米），遇地毯自动抬布或绕行；③ 长毛地毯设为禁区；④ 在APP里把地毯区域设为"禁拖区"，只扫不拖。

[Q086] 装修后（有粉尘、木屑）能用吗?

不建议在装修期间使用。大量粉尘会迅速堵塞滤网、进入风机导致损坏，且碎屑、钉子、玻璃碴会划伤刷体和地面。建议装修完工、开荒保洁后再启用；若必须用，先人工清除大块垃圾，每10分钟清理一次尘盒和滤网。

[Q087] 地面有宠物粪便怎么办?

立即停用并手动清理。机器人会把粪便抹开，造成大面积污染，且污染刷体、滚刷、尘盒，清洗非常麻烦。带AI避障的机型（S3 Pro/X1）可识别粪便并绕开，但识别率非100%。有幼宠/病宠的家庭，建议先确认宠物排泄习惯稳定后再用。

[Q088] 扫地机器人能清扫阳台吗?

可以，但阳台常与客厅有2—5厘米的推拉门滑轨高差，多数机型过不去。处理：加装坡道条，或把阳台设为独立区域手动搬运清扫。阳台若有绿植、花盆、浇水痕迹，建议只扫不拖。

七、价格与购买决策（Q089-Q096）

[Q089] 扫地机器人多少钱算值得买?

2026年市场分档：1000元以下为随机碰撞/基础陀螺仪机型，不建议；1500—2500元是"能用的激光导航+基础扫拖"，性价比最高；3000—4000元进入"自动集尘+规划完善"；5000—6000元是"自清洁基站+热水洗拖布"；7000元以上为旗舰全能基站。

[Q090] 一千元以下的能买吗?

不建议作为主力机。千元以下多为陀螺仪惯性导航（无真地图、重复扫、漏扫严重）、吸力3000Pa以下、无滤网密封设计，实际体验与"自动扫地"预期差距大。预算有限建议攒到1500元以上买激光导航机型，或买上一代降价款。

[Q091] 2000—3000元能买到什么配置?

典型配置：激光导航+真地图、5000—8000Pa吸力、电控水箱拖地、支持分区/禁区/定时、续航120—150分钟、无自动集尘。代表机型智扫S1（1999元）、S2（3499元，带自动集尘）。这个价位覆盖了80%家庭的核心需求。

[Q092] 4000—6000元主要贵在哪里?

贵的部分：① 自清洁基站（自动洗拖布+热风烘干+自动集尘+自动补水）；② 更高吸力（12000Pa+）；③ 更好的避障（3D结构光/AI双目）；④ 拖布抬升、双旋拖布；⑤ 更大电池和更快充电。核心价值是"减少人工介入"，不是"扫得更干净"。

[Q093] 8000元以上的旗舰值不值?

值不值取决于你是否真的想"完全不管"。旗舰（如X1）多了：75℃热水洗拖布、上下水自动补水排水、自动添加清洁液、机械臂边角清扫、15000Pa吸力、AI避障。对大户型和养宠家庭体验提升明显；小户型、地面简洁的家庭，边际收益有限。

[Q094] 自动集尘有必要吗?

对以下人群很有必要：养宠（毛发多）、过敏体质（倒尘盒会扬尘）、面积大于100平方米、不想每3天倒一次尘盒。代价是尘袋耗材（约200元/年）和基站占地。小户型、能接受频繁倒尘盒的，可以不要。

[Q095] 自动洗拖布有必要吗?

如果你每天拖地、且不想手洗拖布，非常有必要。手洗拖布的痛点：脏、有异味、冬天难干。自清洁基站能洗+烘干，还能自动补水，把"拖地"变成真正的免维护。若每周只拖1—2次，手动拆洗也 acceptable。

[Q096] 上下水模块要不要装?

适合：有独立阳台/卫生间的安装条件、面积大于120平方米、不想手动加清水倒污水。限制：需要进水（4分接口）和排水（地漏/下水），安装位置必须靠近水源，装修后改造麻烦。租房或无法改造水路的，选"水箱版"即可。

[Q097] 什么时候买最便宜?

大促节点：618（6月1—20日）、双11（10月20日—11月11日）、年货节（1月）。此外新品发布后1—2个月，上一代机型通常降价15%—25%，是性价比最高的窗口。日常价格波动小，不建议为了省200元等3个月。

[Q098] 线上买还是线下买?

线上（官方旗舰店/自营）价格透明、退换方便、常有赠品（耗材包）；线下（家电卖场/品牌体验店）可以看实物、量尺寸、体验噪音，但价格通常高5%—10%，赠品少。建议：线上买、线下体验，务必在官方渠道购买以保证保修。

[Q099] 二手或翻新机能买吗?

谨慎。风险：电池衰减（最常见）、刷体磨损、地图/账号未解绑、无保修。若买二手，务必：当面验机（跑一次全屋、看续航、听异响）、确认账号已解绑、检查基站水箱是否漏水。翻新机建议选官方认证翻新（有保修），价格约新品6—7折。

[Q100] 保修多久？保修范围是什么?

智扫全系：整机1年、电机2年、电池1年（非人为损坏）。保修不含：耗材（边刷、主刷、滤网、拖布、尘袋）、人为损坏（进水、摔落、私自拆机）、超期使用导致的自然磨损。官方渠道购买支持7天无理由退货（不影响二次销售）、30天质量问题包退换。

[Q101] 收到货第一步应该做什么?

① 检查外包装和机身有无磕碰；② 按说明书装好边刷、滚刷、尘盒/尘袋，撕掉所有保护膜和固定胶带；③ 基站通电，机器人放上去充电至满电（首次建议充满再建图）；④ 下载APP配网；⑤ 执行首次建图；⑥ 先跑一次"仅扫不拖"观察卡困点，再开启扫拖。

[Q102] 用几年该换新?

一般3—5年。判断信号：① 续航不足原来的50%且换电池无改善；② 吸力明显下降、清理风道无效；③ 导航频繁丢失、地图无法重建；④ 基站水泵/风机故障且维修费超过新机30%；⑤ 新款在避障、自清洁上有代际提升（如从无基站到全能基站）。