
# HK-2000B+脉搏传感器

HK-2000B+脉搏传感器是在 HK-2000B 脉搏传感器的基础上改型的产品。传感器探头直径减小到 15mm, 电路部分外置为单独模块。

该电路模块集成了信号放大、信号调理、幅 度调整、基线调整等电路,输出可直接接 A/D 转 换电路。




#### 技术参数:

| 项目              | 最小值 | 推荐值      | 最大值  | 单位           |
|-----------------|-----|----------|------|--------------|
| 工作电压            | 3   | 3.3      |      | VDC          |
| 工作电流            | 500 |          | 1500 | u A          |
| 输出幅度            | 0.2 |          | 3    | V            |
| 工作温度            | 0   | 46       | 60   | $^{\circ}$ C |
| 外形尺寸(长 x 宽 x 高) |     | 28*15*10 |      |              |

# 管脚定义:

- 1 信号输出
- 2 幅度调整
- 3 空
- 4 正电源
- 5 信号输入
- 6 基线调整
- 7 电源地
- 8 空

## 封装尺寸:



## 应用电路图

