IED DE ALIMENTADOR - 21F1

MEDIÇÃO

DESCRIÇÃO	LN	DE	PARA	PROTOCOLO
FATOR DE POTENCIA	MMXU	IED 21F1	SCADA	MMS
FREQUÊNCIA	MMXU	IED 21F1	SCADA	MMS
CORRENTE - FASE A	MMXU	IED 21F1	SCADA	MMS
CORRENTE - FASE B	MMXU	IED 21F1	SCADA	MMS
CORRENTE - FASE C	MMXU	IED 21F1	SCADA	MMS
CORRENTE DE NEUTRO	MMXU	IED 21F1	SCADA	MMS
TENSÃO - FASE AB	MMXU	IED 21F1	SCADA	MMS
TENSÃO - FASE BC	MMXU	IED 21F1	SCADA	MMS
TENSÃO - FASE CA	MMXU	IED 21F1	SCADA	MMS
POTENCIA REATIVA	MMXU	IED 21F1	SCADA	MMS
POTENCIA ATIVA	MMXU	IED 21F1	SCADA	MMS
SEQUENCIA NEGATIVA DA CORRENTE	MSQI	IED 21F1	SCADA	MMS
CORRENTE DE CORTE A	RFLO	IED 21F1	SCADA	MMS
CORRENTE DE CORTE B	RFLO	IED 21F1	SCADA	MMS
CORRENTE DE CORTE C	RFLO	IED 21F1	SCADA	MMS

SUPERVISÃO

DESCRIÇÃO	LN	DE	PARA	PROTOCOLO
ESTADO DO DISJUNTOR	XCBR	IED 21F1	SCADA	MMS
CHAVE LOCAL/REMOTO	XCBR	IED 21F1	SCADA	MMS
SUP.CMD MOTOR	SOPM	IED 21F1	SCADA	MMS
WATCHDOG 21F5	LPHD	IED 21F1	SCADA	MMS
VCC PAINEL 21F5	SCBR	IED 21F1	SCADA	MMS
FALTA TENSAO TP	TVTR	IED 21F1	SCADA	MMS
FALTA TENSAO TP MD	TVTR	IED 21F1	SCADA	MMS
PROT. 50 - FASE A	PIOC	IED 21F1	SCADA	MMS
PROT. 50 - FASE B	PIOC	IED 21F1	SCADA	MMS
PROT. 50 - FASE C	PIOC	IED 21F1	SCADA	MMS
PROT. 50 - NEUTRO	PIOC	IED 21F1	SCADA	MMS
PROT 51 FASE A	PTOC	IED 21F1	SCADA	MMS
PROT 51 FASE B	PTOC	IED 21F1	SCADA	MMS
PROT 51 FASE C	PTOC	IED 21F1	SCADA	MMS
PROT 51 NEUTRO	PTOC	IED 21F1	SCADA	MMS
PROT- 51 NEUT. SENSIVEL	PTOC	IED 21F1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 62BF	RBRF	IED 21F1	SCADA	MMS
PROTECAO 46 - I2 >	PTOC	IED 21F1	SCADA	MMS
PROTECAO 46 - I2 / I1	PTOC	IED 21F1	SCADA	MMS
DISPARO DEFINITIVO	RREC	IED 21F1	SCADA	MMS
RELIGAMENTO BLOQUEADO	RREC	IED 21F1	SCADA	MMS
NEUTRO BLOQUEADO	PIOC/PTOC	IED 21F1	SCADA	MMS
NEUTRO SENSÍVEL BLOQUEADO	PTOC	IED 21F1	SCADA	MMS
TABELA ATIVA	LLN0	IED 21F1	SCADA	MMS
SELETIVIDADE LÓGICA	GGIO	IED 21F1	SCADA	MMS
62 BF BLOQUEADO	RBRF	IED 21F1	SCADA	MMS
COMUNICAÇÃO	LCCH	IED 21F1	SCADA	MMS

COMANDOS

DESCRIÇÃO	LN	DE	PARA	PROTOCOLO
COMANDO ABRIR/FECHAR DISJUNTOR	CSWI	SCADA	IED 21F1	MMS
COMANDO BLOQUEAR / DESBLOQUEAR RELIGAMANTO	RREC	SCADA	IED 21F1	MMS
COMANDO BLOQUEAR / DESBLOQUEAR NEUTRO	PIOC/PTOC	SCADA	IED 21F1	MMS
COMANDO BLOQUEAR / DESBLOQUEAR NEUTRO SENSÍVEL	PTOC	SCADA	IED 21F1	MMS
COMANDO BLOQUEAR / DESBLOQUEAR 62BF	RBRF	SCADA	IED 21F1	MMS
COMANDO TROCAR TABELA	LLN0	SCADA	IED 21F1	MMS

MENSAGENS HORIZONTAIS — MENSAGENS GOOSE

DESCRIÇÃO	LN	DE	PARA	PROTOCOLO
50BF	GGIO	IED 21F1	IED 11T1	GOOSE
SELETIVIDADE LOGICA	GGIO	IED 21F1	IED 11T1	GOOSE