

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI SQUARE VỚI LUMIO

Máy Square Terminal (cà thẻ tại quầy) + Thanh toán online / đặt cọc

Dành cho chủ tiệm — làm một lần, khoảng 15 phút. Tiền về thẳng tài khoản Square CỦA TIỆM; Lumio chỉ kết nối, không giữ tiền, không thấy số thẻ khách.

A Chuẩn bị

- 1 Tài khoản Square của tiệm (tài khoản vẫn dùng nhận tiền hằng ngày) — email + mật khẩu đăng nhập.
- 2 Máy Square Terminal đã cắm điện, đã nối WiFi của tiệm.
- 3 Máy tính hoặc điện thoại đăng nhập được Lumio (tài khoản chủ tiệm).

B Lấy khóa kết nối trong Square (5 phút)

- 1 Mở trình duyệt, vào developer.squareup.com → bấm Sign in bằng đúng tài khoản Square của tiệm.
- 2 Bấm dấu + (Create your first application / New application) → đặt tên: Lumio → Save.
- 3 Trong ứng dụng vừa tạo, góc trên chọn tab Production (KHÔNG dùng Sandbox — Sandbox chỉ để thử nghiệm, không cà tiền thật).
- 4 Mục Credentials → dòng Production Access Token → bấm Show → bấm Copy. Đây là "chìa khóa" duy nhất cần lấy.

⚠ Token này là chìa khóa tài khoản tiền của tiệm. CHỈ dán vào trang Settings của Lumio. Không gửi qua tin nhắn, email, không đưa cho ai khác.

C Kết nối trong Lumio (2 phút)

- 1 Đăng nhập Lumio → Settings → Payments (Máy quét thẻ).
- 2 Chọn Square Terminal → dán Production Access Token vào ô API key.
- 3 Ô Location ID: để trống — hệ thống tự lấy cơ sở đầu tiên của tiệm. (Chỉ nhập khi tiệm có nhiều chi nhánh Square và muốn chọn đúng chi nhánh.)
- 4 Bấm Kết nối → rồi bấm Kiểm tra kết nối. Thấy dấu ✓ là khóa đã đúng.

D Ghép máy Square Terminal (5 phút)

- 1 Vẫn ở trang Payments trong Lumio → mục Máy quét (reader) → bấm Thêm reader → đặt tên gợi nhớ (vd: "Máy quầy 1") → Lưu.
- 2 Lumio hiện một dòng Pair code: XXXX-XXXX — đây là MÃ GHÉP. Mã chỉ có hiệu lực 5 phút.

- 3 Trên máy Square Terminal: ở màn hình đăng nhập chọn Sign in → Use a device code → nhập đúng mã ghép → máy tự đăng nhập vào tài khoản của tiệm.
- 4 Quay lại Lumio → bấm Làm mới. Dòng "Pair code" sẽ đổi thành tên máy thật (Square Terminal) — hệ thống tự nhận máy, không tạo dòng thừa.
- 5 Bấm Kiểm tra trên máy vừa ghép → phải hiện "Máy đang online ✓". Nút này kiểm tra đúng tình trạng ghép của máy, không chỉ kiểm tra khóa.

Nếu quá 5 phút chưa kịp nhập: mã hết hạn. Chỉ cần bấm Thêm reader lần nữa để lấy mã mới — không ảnh hưởng gì.

E Cà thử một giao dịch (3 phút)

- 1 Mở POS trong Lumio → tạo hóa đơn nhỏ (vd \$1.00) → chọn thanh toán CARD → chọn máy Square Terminal.
- 2 Số tiền hiện trên màn hình máy Square → khách chạm/quẹt thẻ → máy báo Approved → Lumio tự ghi nhận ĐÃ THANH TOÁN.
- 3 Hoàn lại giao dịch thử: mục Card transactions → chọn giao dịch \$1.00 → Refund. Tiền hoàn về thẻ trong vài ngày làm việc.

F Thanh toán online / tiền cọc (tự động — không cần cài gì thêm)

Sau khi kết nối Square ở phần C, tính năng đặt cọc online **BẬT TỰ ĐỘNG**. Khi khách đặt lịch trên website và tiệm có yêu cầu cọc:

- 1 Trang đặt lịch tự mở trang thanh toán an toàn của Square (square.link) trong tab mới.
- 2 Khách nhập thẻ trên trang của Square — Lumio không bao giờ thấy số thẻ.
- 3 Hệ thống tự xác minh với Square rồi mới đánh dấu ĐÃ CỌC vào lịch hẹn. Tiền vào thẳng tài khoản Square của tiệm.

Mức cọc đặt ở Settings → Deposits. Không muốn thu cọc thì tắt — mọi thứ khác vẫn hoạt động bình thường.

G Lỗi thường gặp & cách xử lý

Tình huống	Cách xử lý
Kiểm tra kết nối báo sai khóa (401)	Token dán thiếu ký tự hoặc lấy nhầm tab Sandbox. Quay lại developer.squareup.com, chọn tab Production, Show → Copy lại, dán lại rồi Kết nối.
Nhập mã ghép máy báo không hợp lệ	Mã đã quá 5 phút. Bấm Thêm reader trong Lumio để lấy mã mới rồi nhập ngay.

Ghép xong nhưng Lumio chưa thấy máy	Bấm nút Làm mới ở mục Máy quét. Máy sẽ hiện tên thật thay cho dòng Pair code.
Kiểm tra máy báo "chưa ghép" (not paired)	Máy Terminal chưa đăng nhập bằng mã, hoặc đã đăng xuất. Làm lại phần D từ bước 1.
Cà thẻ báo lỗi "requires a paired device"	Đang chọn nhầm dòng máy cũ. Bấm Làm mới, chọn đúng máy có tên Square Terminal (không phải dòng Pair code).
Khách trả cọc xong nhưng lịch chưa hiện ĐÃ CỌC	Hệ thống tự kiểm tra lại mỗi vài giây trong lúc trang đặt lịch còn mở. Nếu khách đã đóng trang: vào lịch hẹn kiểm tra sau 1-2 phút hoặc đối chiếu trong Square Dashboard.
Máy Terminal không lên mạng	Kiểm tra WiFi của tiệm; trên máy vào Settings → Network. Máy phải cùng Internet (không cần cùng mạng với máy tính).

Cần trợ giúp? Nhấn Lumio Agency kèm ảnh chụp màn hình bước đang vướng — chúng tôi kết nối từ xa giúp tiệm.

Lumio Booking · lumiobooking.com · Tài liệu cho chủ tiệm — bản 07/2026