คู่มือ LongMai MiniMax Studio V3.3

อัปเดต 13 พฤศจิกายน 2026 · ดาวน์โหลด: github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio

V3.3 คือ V3.2 ที่เปลี่ยน **Stage 2 (อัปสเกล) เป็นแบบ Tiled**: แบ่งภาพเป็นแผ่นแล้วเกลาพร้อมกันทีละ step ทำให้การ์ด 16 GB อัปสเกล 2 MP ได้เร็วขึ้นและไม่ล้น VRAM โมเดล LoRA และหน้าจอเหมือน V3.2 · V3.1, V3.2 และ V3.3 เป็น 3 โปรเจกต์ที่ได้ภาพคนละแบบ เลือกใช้ตามงานได้ ไม่มีตัวไหนแทนตัวไหน

	V3.2	**V3.3**
คลิป 8 วิ แนบภาพ 3 รูป + วิดีโอ 2 วิ + เสียง	5.2 นาที	**3.9 นาที**
คลิป 15 วิ	10.3 นาที (แบ่ง 8 + 7)	**6.6 นาที** (รอบเดียว)
Stage 2	2 step · denoise 0.4	Tiled 1 step · เริ่มที่ Sigma 0.632
🧩 Chunking	เปิด	ปิด (Tiled ประหยัด VRAM เองแล้ว)
ภาพ	คมกว่าเล็กน้อยที่ระยะไกล	นุ่มกว่าเล็กน้อยที่ระยะไกล

ทดสอบบน RTX 5080 16 GB + RAM 64 GB ด้วยไม่กี่ฉาก ผลอาจต่างตามฉากและเครื่อง

1. ติดตั้ง

แนะนำ ComfyUI รุ่นล่าสุด (ทดสอบบน 0.45) รุ่นเก่าอาจมีค่าในช่อง codec ของ node รวมภาพ + เสียงเลื่อน ทุกโฟลเดอร์นับจาก `ComfyUI/` วางไฟล์แล้วรีสตาร์ต ComfyUI ข้อมูลชุดเดียวกันนี้อยู่ในโน้ต 📦 ใน workflow · **V3.3 ต้องใช้ ComfyUI-LongMai-Tools รุ่น 12 พ.ย. 2026 ขึ้นไป** (มี 🧱 Tiled Sampler, Stage 2 Sigmas, Text Encoder Unload) และ **H3-Optimizations** ตัวล่าสุด ถ้าเคยลงรุ่นเก่าให้อัปเดตก่อน

Custom nodes

วิธีง่ายสุด: เปิด workflow → Manager → **Install Missing Custom Nodes** → ติดตั้งทุกตัว → รีสตาร์ต ComfyUI ถ้า Manager หาไม่เจอให้ git clone ตัวที่ขาด ตามรายการด้านล่าง

ชื่อ	**ลิงก์**	**ใช้ทำอะไร**
ComfyUI-KJNodes	github.com/kijai/ComfyUI-KJNodes	🧩 Chunk / Low VRAM, เสียงแจ้งเตือน
ComfyUI-Pixaroma	github.com/pixaroma/ComfyUI-Pixaroma	สวิตช์, แถว LoRA, ป้ายหัว
ComfyUI-Easy-Use	github.com/yolain/ComfyUI-Easy-Use	ปุ่ม 🎲 seed
rgthree-comfy	github.com/rgthree/rgthree-comfy	Any Switch
Fantastic MiniMax H3 PromptBuilder	github.com/Adudeguyman/ComfyUI-Fantastic-MiniMaxH3-PromptBuilder	Media Loader
H3 Prompt IDE	github.com/ethanfel/ComfyUI-H3-Prompt-IDE	ช่องเขียน Prompt
MiniMax H3 Audio T8	github.com/T8mars/comfyui-minimax-h3-audio-T8	Action Bridge
MiniMax H3 Latent Upscaler	github.com/LBH-123-AI/Comfyui_Minimax_h3_latent_Upscaler	อัปสเกล Stage 2
H3-Optimizations	github.com/Zironic/H3-Optimizations	ขนาด Stage 1

Nvidia RTX Nodes	github.com/Comfy-Org/Nvidia_RTX_Nodes_ComfyUI	48 fps (การ์ด RTX 40 ขึ้นไป)

ComfyUI-LongMai-Tools (node ของเรา) ติดตั้งได้ 2 วิธี เลือกวิธีเดียว อย่าลงซ้ำ: **วิธีที่ 1** เปิด Terminal ที่ `ComfyUI/custom_nodes` แล้วพิมพ์ `git clone https://github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio` · **วิธีที่ 2** เข้า github.com/maimemofoto/LongMai-MiniMax-Studio → Code → Download ZIP → แตกไฟล์ → คัดลอกโฟลเดอร์ `custom_nodes/ComfyUI-LongMai-Tools` ไปไว้ใน `ComfyUI/custom_nodes/`

โมเดลที่จำเป็น

วางตามโฟลเดอร์นี้แล้ว workflow จะเลือกไฟล์ให้เอง ถ้าวางที่อื่นต้องเลือกไฟล์ใหม่ใน node

ไฟล์	วางที่	โหลดจาก
`Minimax-h3_Singularity_ref2va_v2_pruned_int8.safetensors`	`models/diffusion_models/MinimaxH3/`	huggingface.co/WarmBloodAban/Minimax-h3_Singularity
`qwen3vl_32b_minimax_h3_nvfp4_awq.safetensors`	`models/text_encoders/`	huggingface.co/Comfy-Org/MiniMax-H3 (text_encoders)
`minimax_h3_video_vae_int8_convrot.safetensors`	`models/vae/`	huggingface.co/Kijai/MiniMax-H3-experimental
`minimax_h3_audio_vae_fp32.safetensors`	`models/vae/`	huggingface.co/Comfy-Org/MiniMax-H3 (vae)
`minimax_h3_DMAD_4step_full_lora_avg_rank_39_bf16.safetensors`	`models/loras/MINIMAX/Turbo/`	huggingface.co/Kijai/MiniMax-H3-experimental (loras)
`h3-realism-people-t2v-i2v-r2v.safetensors` โหมดสมจริง เปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าไม่โหลดต้องปิด Realism ในแถว LoRA Stage 1 และ Stage 2	`models/loras/MINIMAX/Skin/`	huggingface.co/fal/MiniMax-H3-Realism-People-LoRA
`minimax_h3_latent_upscaler_3d_conv_v1_fp16.safetensors`	`models/latent_upscale_models/`	huggingface.co/LBH-123-AI/Minimax_h3_latent_Upscaler (minimax_h3_latent_upscaler_3d_conv_v1)
`BUNNY_H3_ActionLogic_Bridge_V1_T8_Compat.safetensors`	`models/semantic_bridge/t8_compat/`	huggingface.co/t8star/Semantic-Bridge-Comfy

LoRA เสริม (ไม่บังคับ ปิดไว้ในแถว ไม่มีก็ใช้งานได้)

ไฟล์	วางที่	โหลดจาก
`minimax_h3_ref2v_turbo_4step_v0.1_comfyui_bf16.safetensors`	`models/loras/MINIMAX/Turbo/`	huggingface.co/Comfy-Org/MiniMax-H3 (loras)
`Motion_Repair_V2.safetensors`	`models/loras/MINIMAX/Motion/`	huggingface.co/JOKER141/MiniMax-H3-General-Motion-Continuity-Repair
`H3_Combat_V2.safetensors`	`models/loras/MINIMAX/Action/`	huggingface.co/JOKER141/MiniMax-H3-Combat-Base-V2

`GunFu.safetensors`	`models/loras/MINIMAX/Action/`	huggingface.co/JOKER141/MiniMaxH3-GunFu-Gunfight-LORA
`minimax_h3_lms_v1.0_r64.safetensors` (แถว LoRA Stage 2)	`models/loras/MINIMAX/Stage2/`	huggingface.co/Alissonerdx/Minimax-H3-ComfyUI (loras)

2. หน้าจอ

ส่วน	ใช้ทำอะไร
ใส่ภาพ/วิดีโอ/เสียงอ้างอิง (Media Loader)	ไฟล์อ้างอิง ไม่ใส่ก็ได้
🛡️ LongMai Ref Limit	ย่อไฟล์อ้างอิงกัน VRAM ล้น (หัวข้อ 8)
Prompt	ช่องเขียน prompt ไม่ต้องใส่ trigger
🎬 ภาพเฟรมแรก / ภาพเฟรมสุดท้าย	ภาพสำหรับ First / Last Frame ปล่อยว่างได้ถ้าไม่ได้เปิดสวิตช์
LoRA Stage 1 / LoRA Stage 2	แถว LoRA ตอนเจนและตอนอัปสเกล
⚙️ LongMai Studio Engine V3.3	ค่าตั้งและสวิตช์ทั้งหมด (หัวข้อ 3)
🎲 Seed Stage 1 / 🎲 Seed Stage 2	สุ่มท่าทางใหม่ / สุ่มเฉพาะรายละเอียดตอนอัปสเกล
บันทึก Preview / 24 fps / 48 fps	แสดงและบันทึกผลแต่ละขั้น
โน้ต 📦 ติดตั้ง, 📊 ค่าเริ่มต้น V3.3, โมเดล / LoRA	ข้อมูลติดตั้งและเคล็ดลับ

ไม่ต้องเปิดเข้าไปแก้ข้างใน Engine ทุกอย่างที่ต้องใช้อยู่บนหน้า Engine แล้ว ยกเว้นขนาดแผ่นของ 🧱 Tiled Sampler (หัวข้อ 7)

3. ช่องใน ⚙️ Engine

ช่อง	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
⑤ อัปสเกล Stage 2 (24 fps)	ปิด	เปิด = อัปสเกลต่อจาก Stage 1 ได้ไฟล์ 24 fps · ปิด = ได้แค่ตัวอย่าง
⑥ 48 fps (ต้องเปิด Stage 2)	ปิด	ทำ 48 fps ต่อ (การ์ด RTX 40 ขึ้นไป)
④-B ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้ / 📂 Stage 1 ที่บันทึกไว้	ปิด / (ล่าสุด)	อัปสเกลจาก Stage 1 ที่เจนไว้แล้ว ไม่ต้องเจนใหม่ (หัวข้อ 4 และ 6)
ความยาว (วินาที)	8	ความยาวต่อ part · V3.3 ทำ 15 วิรอบเดียวได้บนการ์ด 16 GB
สัดส่วนภาพ	16:9	เลือก 9:16 สำหรับคลิปแนวตั้ง
Stage 1 Megapixels / Steps	0.4 / 6	ขนาดและ step ของคลิปตัวอย่าง
⬆️ Stage 2 Megapixels	2.0	ขนาดตอนอัปสเกล
⬆️ Stage 2 Steps / ⬆️ Stage 2 Sigma	1 / 0.632	จำนวนรอบเกลา และจุดเริ่มเกลา (หัวข้อ 7)
⬆️ Stage 2 ใช้ LoRA	เปิด	ใช้แถว LoRA Stage 2 · ปิดแล้วควรเพิ่ม Stage 2 Steps เป็น 2

⚡ โหมดเร็ว	เปิด	INT8 attention + Sparse Attention · ปิดถ้า error
🧩 Chunking + Low VRAM / Chunks / Head chunks	ปิด / 8 / 8	เปิดเมื่อ Stage 2 ช้าผิดปกติหรือ VRAM ล้น
🏷️ Trigger โหมดสมจริง / Trigger words	เปิด / r34l1sm	ใส่ trigger ให้ Realism LoRA · งานการ์ตูนให้ปิด และปิด Realism ในแถว LoRA ทั้ง 2 แถว
🎬 First Frame / 🎬 Last Frame	ปิด	บังคับเฟรมแรก / สุดท้ายจากภาพในช่อง 🎬
🎤 Force Audio / 🎤 เริ่มเพลงที่วินาที	ปิด / 0	ปากขยับตามเพลงใน `<Audio 1>` (หัวข้อ 9)
Base Model / Text Encoder	Singularity v2 int8 / qwen3vl nvfp4	เลือกไฟล์โมเดล
📁 โฟลเดอร์ผลลัพธ์	LongMai	โฟลเดอร์ใน output/

4. ทำคลิป 1 ช่วง: เจน 2 ขั้น (แนะนำ)

1. ใส่ของอ้างอิงใน Media Loader: ภาพ = `<Picture 1>`, `<Picture 2>` ... เพลงหรือเสียง = `<Audio 1>` ไม่ใส่ก็ได้ ขนาดที่เหมาะดูหัวข้อ 8
2. เขียน prompt ในช่อง Prompt ไม่ต้องใส่ trigger เอง แล้วตั้งความยาวและสัดส่วนภาพใน Engine
3. **ขั้นที่ 1: ปิด 3 ปุ่มบน** (⑤ อัปสเกล, ⑥ 48 fps, ④-B ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้) แล้ว Run ได้ภาพพรีวิวเร็ว ระบบบันทึก Stage 1 ไว้ให้ ไม่ชอบท่าทางหรือมุมกล้อง กด 🎲 Seed Stage 1 แล้วเจนใหม่
4. **ขั้นที่ 2:** ชอบแล้ว **เปิด 3 ปุ่มบน** แล้ว Run ระบบดึง Stage 1 ล่าสุดมาอัปสเกลและทำ 48 fps ไม่ต้องเจน Stage 1 ใหม่ (ห้ามแก้ prompt และไฟล์อ้างอิงระหว่าง 2 ขั้น)

เวลาจริง (RTX 5080, คลิป 15 วิ 16:9): ขั้นที่ 1 = 2:08 นาที · ขั้นที่ 2 (อัปสเกล + 48 fps) = 4:56 นาที · **รวม 7:03 นาที**
อยากได้รอบเดียวจบ: เปิด ⑤ (และ ⑥) แต่ปิด ④-B แล้ว Run ได้ทั้ง 2 Stage ในครั้งเดียว

5. ชื่อไฟล์และที่เก็บ (ใน output/)

ไฟล์จากการเจนรอบเดียวกันใช้ชื่อเดียวกัน คือ `[ชื่องาน_]วันเวลา_s<seed>`

ไฟล์	อยู่ที่
คลิปตัวอย่าง Stage 1	`LongMai/stage1/…_preview_00001_.mp4`
latent Stage 1 (ไว้อัปสเกลทีหลัง)	`LongMai/stage1_latent/….safetensors`
วิดีโอสุดท้าย 24 fps	`LongMai/final/…_24fps_00001_.mp4`
วิดีโอสุดท้าย 48 fps	`LongMai/final/…_48fps_final_00001_.mp4`

6. อัปสเกล Stage 1 ที่เจนไว้นานแล้ว

1. ดูคลิปใน `output/LongMai/stage1/` แล้วจำชื่อคลิปที่ชอบ
2. ใน Engine เปิด **④-B ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้** และ **⑤ อัปสเกล Stage 2**
3. ช่อง 📁 **Stage 1 ที่บันทึกไว้** เลือกไฟล์ชื่อเดียวกัน `(ล่าสุด)` = ไฟล์ล่าสุด ไม่เห็นไฟล์ใหม่ให้กด R
4. Run โดยต้องใช้ prompt และภาพอ้างอิงชุดเดิม

7. Stage 2 แบบ Tiled (ความคมและความเร็ว)

ช่อง	ค่าเริ่มต้น	หมายเหตุ
⬆️ Stage 2 Megapixels	2.0	ทดสอบผ่านถึง 15 วิบนการ์ด 16 GB
⬆️ Stage 2 Steps	1	2 step ช้าขึ้นราว 1.4 นาที (คลิป 8 วิ) ใช้เมื่อปิด LoRA Stage 2
⬆️ Stage 2 Sigma	0.632	จุดเริ่มเกลา สูง = เปลี่ยนจากตัวอย่างมาก · **1 step ห้ามตั้งสูง** ทดสอบ 0.975 แล้วภาพเพี้ยน ตาซ้อน
🧱 Tiled Sampler (ข้างใน Engine)	แผ่น 896×704 · ซ้อนทับ 256 / 320	แผ่นใหญ่ขึ้นใช้ VRAM มากขึ้น · ปรับขนาดแผ่นแทบไม่เปลี่ยนเวลา
🎲 Seed Stage 2	สุ่มได้	รายละเอียดบางจุดไม่สวย สุ่มตัวนี้แล้ว Run ใหม่ ท่าทางและเสียงยังเดิม

Stage 2 ใช้ conditioning เดียวกับ Stage 1 แล้วปล่อย Text Encoder ออกจาก VRAM ก่อนอัปสเกล ช่วงก่อน Stage 2 จึงไม่ค้างเหมือน V3.2 · ปัญหาท่าทางหรือองค์ประกอบให้สุ่ม Seed Stage 1 แทน

กั๊ก VRAM 2 GB

ทุกผลทดสอบเปิด ComfyUI แบบกั๊ก VRAM 2 GB เพื่อเผื่อให้โปรแกรมอื่น เช่น เปิดวิดีโอระหว่างเจน ให้แก้ไฟล์ `.bat` ที่ใช้เปิด ComfyUI โดยเพิ่มคำสั่งนี้:

```
python main.py --reserve-vram 2
```

ถ้าไม่กั๊ก อาจเร็วขึ้นหรือไม่กี่ได้ เรายังไม่ได้ทดสอบเทียบ ถ้าเปิดโปรแกรมที่ใช้การ์ดจอพร้อมกันแล้วไม่กั๊ก เสี่ยงช้าหรือ OOM

ทดสอบ	ผล
Stage 2 1.0 MP · 20 วิ · Chunk 4	ราว 6.2 นาที
Stage 2 1.0 MP · 20 วิ · ปิด Chunking	30.2 นาที
Stage 2 2.0 MP · 8 วิ · Chunk 8	ราว 3.8–3.9 นาที

8. ไฟล์อ้างอิง: ขนาดที่เหมาะ (🛡️ LongMai Ref Limit)

node 🛡️ **LongMai Ref Limit** อยู่ระหว่าง Media Loader กับ ⚙️ Engine เปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ตอนกด Run จะย่อรูปและตัดวิดีโออ้างอิงให้อัตโนมัติ เพื่อไม่ให้ VRAM ล้น ไฟล์ต้นฉบับไม่ถูกแก้

ช่อง	ค่าเริ่มต้น	ทำอะไร
enable	เปิด	ปิด = ส่งไฟล์ขนาดเดิม (เสี่ยง VRAM ล้น)
image_long_edge	1024	ย่อรูปให้ด้านยาวไม่เกินค่านี้ รูปเล็กกว่าไม่ขยาย คงสัดส่วนเดิม (0 = ไม่ย่อ)
video_short_edge	480	ย่อวิดีโอให้ด้านสั้นไม่เกินค่านี้ (ขนาดเท่าคลิปตัวอย่าง Stage 1)
video_seconds	2	เก็บเฉพาะท้ายวิดีโอกี่วินาที เสียงในคลิปตัดตาม (0 = ทั้งคลิป)
audio_seconds	0	ตัดเสียงอ้างอิงเหลือกี่วินาทีแรก (0 = ไม่ตัด)

ผลทดสอบ (RTX 5080 16 GB, คลิป 8 วิ, ค่าเริ่มต้น, ภาพอ้างอิง 3 รูป)

ไฟล์อ้างอิง	เวลาต่อ part	หมายเหตุ
รูปเต็ม 2560×1440 ไม่ย่อ	10–13 นาที	VRAM ล้น 3–6 นาที

รูปด้านยาว 2048	14.5 นาที	VRAM ล้น
รูปด้านยาว 1536 / 1024 / 768	3.7–4.6 นาที	ไม่ล้น
รูปครอปหัว-ไหล่ ด้านยาว 1024	4.0–5.4 นาที	**หน้าเหมือนต้นฉบับเท่ารูปเต็ม 2560**
วิดีโอท้าย Stage 1 ยาว 2 วิ	4.8–5.4 นาที	รอยต่อเนียนที่สุด
วิดีโอท้าย Stage 1 ยาว 4 วิ / วิดีโอขนาด 768 ยาว 2 วิ	10.5–11.9 นาที	VRAM ล้น
ใส่ทุกอย่างพร้อมกันผ่าน node (รูปเต็ม + วิดีโอ 4 วิ + เสียง 8 วิ + First Frame)	4.8–5.4 นาที	node ย่อให้ ไม่ล้น

วิธีใส่ไฟล์อ้างอิงให้ได้ผลดี

- **หน้า:** กดรูปใน Media Loader → **Crop** → ครอปหัวถึงไหล่ แล้ว Apply · หน้ายิ่งกินพื้นที่ในรูป ยิ่งเหมือน ไม่ต้องใช้รูปใหญ่
- **อยากได้ชุดเต็มตัวด้วย:** ใส่ไฟล์เดิม 2 ครั้ง ครั้งแรกครอปหน้า ครั้งที่สองครอปตัวเต็ม แล้วเขียนใน prompt ว่า `<Picture 1>` คุมหน้าและผม `<Picture 2>` คุมชุดและรูปร่าง
- **Character sheet:** อย่าใส่ทั้งชีท (ย่อแล้วแต่ละมุมเล็กมาก) ให้ครอปเฉพาะส่วนที่ใช้ หรือเพิ่ม `image_long_edge` เป็น 1536
- **วิดีโอ:** ใส่ fps ไหนก็ได้ Media Loader แปลงเป็น 24 fps ให้เอง · ต่อ part ใส่คลิปตัวอย่างทั้งคลิปได้เลย node เก็บ 2 วิท้ายให้ · ถ้าจะให้เลียนแบบท่าทั้งคลิป ใช้ Trim ใน Media Loader เลือกช่วง หรือเพิ่ม `video_seconds` (ช้าลง)
- **เสียงอ้างอิง:** ไม่แนะนำในฉากที่มีหลายคน ทดสอบแล้วใส่เสียงนางเอก กลับทำให้ผู้ชายพูดประโยคของนางเอก (คนพูดถูก 2 จาก 10 รอบ เทียบกับไม่ใส่ 2 จาก 2 รอบ) ถ้าต้องล็อกเสียงหรือเพลง ใช้ Force Audio

> ถ้าโหลดวิดีโอด้วย node อื่นที่ไม่ใช่ Media Loader ต้องเป็น 24 fps เพราะ H3 นับทุกเฟรมเป็น 24 fps

9. ร้องเพลง / ลิปซิงค์ (Force Audio)

1. ใส่เพลงใน Media Loader เป็น `<Audio 1>` แล้วเปิด 🎤 **Force Audio** ใน Engine
2. เพลงเต็มไฟล์ที่ทำหลาย part: ช่อง 🎤 **เริ่มเพลงที่วินาที** = จุดเริ่มของ part นั้น เช่น part 2 = ความยาวจริงของ part 1 (15.083)
3. เพลงถูกตัดให้ยาวเท่าคลิป และล็อกเสียงตอนอัปสเกล ปากจึงยังตรงเพลง

ทดสอบ 12 พ.ย. 2026: คลิปแร็พ 7.25 วิ ใช้เวลา 3.2 นาที เสียงในคลิปตรงกับเพลงต้นฉบับ · ต้องใช้ LongMai-Tools รุ่น 12 พ.ย. ขึ้นไป รุ่นก่อนหน้านี้ Force Audio ใน V3.3 จะ error ว่า “Connect a finished LATENT without a noise mask”

10. ทำคลิปยาวหลาย part

1. ทำ part 1 ให้เสร็จ เก็บทั้งคลิปตัวอย่าง Stage 1 และไฟล์ `_24fps`
2. แนบคลิปตัวอย่าง Stage 1 ของ part 1 เป็น `<Video 1>` ทั้งคลิปได้เลย node 🛡️ Ref Limit เก็บ 2 วินาทีท้ายให้เอง ให้คุมเฉพาะการเคลื่อนไหวและกล้อง
3. แนบภาพตัวละครเดิมเป็น `<Picture 1>` ให้คุมหน้า ผม และชุด
4. เอาเฟรมสุดท้ายจากไฟล์ `_24fps` ของ part 1 ใส่ช่องภาพ 🎬 เฟรมแรก แล้วเปิด 🎬 **First Frame** ใน Engine
5. ใน prompt ของ part 2 บอกหน้าที่ของแต่ละไฟล์ บอกว่าเริ่มต่อจากท่าไหน และห้ามพูดบทเดิมซ้ำ
6. เจน Stage 1 หลาย seed ฟัง 2 วินาทีแรก แล้วอัปสเกลเฉพาะตัวที่เสียงและคนพูดถูก
7. ต่อไฟล์ fps เดียวกันทุก part ด้วยโปรแกรมตัดต่อ หรือเพิ่ม node **LongMai Join Clips** (ใน LongMai-Tools ต้องมี ffmpeg)

เวลา: part 2 ราว 4.8–5.4 นาที (วิดีโออ้างอิง 2 วินาที) รวม 2 part ราว 9–10 นาที

> ผลทดสอบ 5 รอบของ part 2 ผ่านครบ 1 รอบ รอบอื่นมีพูดสลับคนหรือพูดซ้ำช่วงต้น part 2 จึงควรเผื่อเจนหลาย seed

ไม่แนะนำให้แนบเสียงตัวละครแยกเป็น Audio ref เพิ่ม ทดสอบแล้วทำให้พูดสลับคนบ่อยขึ้น · ถ้าต้องการรอยต่อเนียนแบบถ่ายต่อเนื่อง ใช้ workflow LongMai H3ZeroStudio

ผลทดสอบสวิตช์ V3.3 (12–13 พ.ย. 2026, ComfyUI 0.45, ไดรเวอร์ NVIDIA 621.24)

สวิตช์	ผล	เวลา
ค่าเริ่มต้น (Stage 1 + 2)	ผ่าน	คลิป 6 วิ 2.4 นาที
🎬 First Frame	ผ่าน เฟรมแรกตรงกับภาพที่ใส่	คลิป 4 วิ 2.1 นาที
🎬 Last Frame	ผ่าน เฟรมสุดท้ายตรงกับภาพที่ใส่	คลิป 4 วิ 2.0 นาที
⬆️ Stage 2 ใช้ LoRA = ปิด	ผ่าน (แก้ 13 พ.ย.)	คลิป 4 วิ 1.7 นาที
🎤 Force Audio	ผ่าน (แก้ 12 พ.ย.)	คลิป 7.25 วิ 3.2 นาที
④-B ใช้ Stage 1 ที่บันทึกไว้ + ⑥ 48 fps	ผ่าน	คลิป 15 วิ 4.9 นาที

11. ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
node ซ้อนกัน / แสดง workflow ผิดตัว	อย่ากด Save ปิดแท็บแล้วเปิดใหม่จากแถบ Workflows ยังไม่หายกด Ctrl+Shift+R
node สีแดง	ยังไม่ได้ติดตั้ง custom node หรือ LongMai-Tools / H3-Optimizations ยังเป็นรุ่นเก่า: อัปเดตแล้วรีสตาร์ต
Force Audio error “without a noise mask”	อัปเดต LongMai-Tools เป็นรุ่น 12 พ.ย. 2026 ขึ้นไป แล้วรีสตาร์ต
ภาพหลังอัปสเกลเพี้ยน ตาซ้อน	ลด ⬆️ Stage 2 Sigma กลับไป 0.632 หรือเพิ่ม Stage 2 Steps เป็น 2
เปิด 🎬 First Frame แล้ว error ว่ายังไม่ได้เลือกภาพ	เลือกภาพในช่อง 🎬 หรือปิดสวิตช์ใน Engine
เลือกไฟล์โมเดลไม่ได้	วางผิดโฟลเดอร์ หรือยังไม่รีสตาร์ต ComfyUI
การ์ดต่ำกว่า RTX 40	48 fps ใช้ไม่ได้ เปิดแค่ ⑤ (ได้ 24 fps)
error ตอนเปิด ⚡	ปิด ⚡ โหมดเร็ว
Stage 2 ช้ามากผิดปกติ	VRAM ล้น: เปิด 🧩 Chunking, ลด Megapixels หรือความยาว, ปิดโปรแกรมที่ใช้การ์ดจอ หรือรีสตาร์ต ComfyUI
part 2 พูดสลับคนหรือพูดซ้ำ	เปลี่ยน Seed Stage 1 แล้วฟัง 2 วินาทีแรกก่อนอัปสเกล
รายละเอียดบางจุดไม่สวยหลังอัปสเกล	สุ่ม 🎲 Seed Stage 2 แล้ว Run ใหม่

12. เครดิตและสัญญาอนุญาต

🧱 Tiled Sampler และ Text Encoder Unload ใน `custom_nodes/ComfyUI-LongMai-Tools/deno_port/` ดัดแปลงจาก **DENO Custom Nodes** v0.7.126 (github.com/Deno2026/comfyui-deno-custom-nodes) สัญญาอนุญาต **GPL-**

3.0 ส่วนนี้จึงอยู่ภายใต้ GPL-3.0 ด้วย (ดูไฟล์ LICENSE และ NOTICE.md ในโฟลเดอร์) สิ่งที่เราแก้: เปลี่ยนชื่อ node และหมวด, และ (12 พ.ย. 2026) ให้รับ latent ที่มี noise mask จาก Force Audio ได้ · ขอบคุณผู้พัฒนาต้นฉบับ