

| Code | TVR(D) kurz | TVR(D) lang | TVRK | TVZ(D) | TVA(D) | TZ(D) | TA(D) | TVJ(D) Gr. 1 | TVJ(D) Gr. 2 | TVT(D) Gr. 1 | TVT(D) Gr. 2 | TVT(D) Gr. 3 | TVM(D) | TVE(D) | TVE-Q | VMR | VMRK | VME | Regler / Fühler                     | nicht belastet (verzinkt) | belastet (verzinkt) | belastet (polverbeschichtet) | belastet (edelstahl) | Messprinzip | Messbereich in [Pa]<br>(TROX EPF) | lageabhängig | Stellantrieb | Zusatz-<br>komponenten | Zweck der Zusatz-<br>komponente | Kommunikation                        | Bemerkung            |
|------|-------------|-------------|------|--------|--------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Easy | x           |             |      |        |        |       |       |              |              |              |              |              |        |        |       |     |      |     | LMV-D3A-F<br>M466ES1                | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | -                                 | nein         | Trox Compact |                        |                                 | Analog 0-10 VDC                      | Volumenstromregelung |
| Easy |             |             | x    | x      |        |       |       |              |              |              |              |              |        |        |       |     |      |     | LMV-D3A<br>M466ES2                  | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | -                                 | nein         | Trox Compact |                        |                                 | Analog 0-10 VDC                      | Volumenstromregelung |
| Easy |             |             |      |        |        |       |       | x            | x            |              |              | x            |        |        |       |     |      |     | SMV-D3A<br>M466ES3                  | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | -                                 | nein         | Trox Compact |                        |                                 | Analog 0-10 VDC                      | Volumenstromregelung |
| Easy |             |             |      |        |        |       |       |              |              |              |              |              | x      | x      |       |     |      |     | TROVE-024T-05I-DD15<br>A00000069228 | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | -                                 | nein         | Trox Compact |                        |                                 | Analog 0-10 VDC                      | Volumenstromregelung |
| BC0  | x           |             |      |        |        |       |       |              |              |              |              |              |        |        |       |     |      |     | LMV-D3-MP-F TR                      | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 380                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | MP-Bus<br>Analog 0-10 oder 2-10 VDC  | Volumenstromregelung |
| BC0  |             |             | (x)  | (x)    | x      | x     | x     |              |              |              |              |              | x      |        |       |     |      |     | LMV-D3-MP TR                        | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 380                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | MP-Bus<br>Analog 0-10 oder 2-10 VDC  | Volumenstromregelung |
| BC0  |             |             |      |        |        |       |       | x            | x            | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | NMV-D3-MP TR                        | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 380                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | MP-Bus<br>Analog 0-10 oder 2-10 VDC  | Volumenstromregelung |
| BM0  | x           |             |      |        |        |       |       |              |              |              |              |              |        |        |       |     |      |     | LMV-D3-M/B-F TR                     | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 380                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BM0  |             |             | (x)  | (x)    | x      | x     | x     |              |              |              |              |              | x      |        |       |     |      |     | LMV-D3-M/B TR                       | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 380                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BM0  |             |             |      |        |        |       |       | x            | x            | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | NMV-D3-M/B TR                       | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 380                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BK0  | x           |             | (x)  | (x)    | x      | x     | x     |              |              |              |              |              | x      |        |       |     |      |     | LMV-D3-KNX                          | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 380                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | KNX-Bus                              | Volumenstromregelung |
| BK0  |             |             |      |        |        |       |       | x            | x            | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | NMV-D3-KNX                          | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 380                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | KNX-Bus                              | Volumenstromregelung |

| Code  | TVR(D) kurz | TVR(D) lang | TVRK | TVZ(D) | TVA(D) | TZ(D) | TA(D) | TVJ(D) Gr. 1 | TVJ(D) Gr. 2 | TVT(D) Gr. 1 | TVT(D) Gr. 2 | TVT(D) Gr. 3 | TVM(D) | TVE(D) | TVE-Q | VMR | VMRK | VME | Regler / Fühler | nicht belastet (verzinkt) | belastet (verzinkt) | belastet (polverbeschichtet) | belastet (edelstahl) | Messprinzip | Messbereich in [Pa] (TROX EPF) | lageabhängig | Stellantrieb  | Zusatz-komponenten | Zweck der Zusatz-komponente | Kommunikation                                                                | Bemerkung            |
|-------|-------------|-------------|------|--------|--------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| BUDN  | x           | x           | (x)  | x      | x      | x     | x     |              |              |              |              |              |        |        |       |     |      |     | VRU-D3-M/B TR   | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 260                            |              | LM24A-VST TR  |                    |                             | Analog 0-10 oder 2-10 VDC Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BUDN  |             |             |      |        |        |       |       | x            | x            | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | VRU-D3-M/B TR   | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 260                            | nein         | NM24A-VST TR  |                    |                             | Analog 0-10 oder 2-10 VDC Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BUDN  |             |             |      |        |        |       |       |              |              |              |              | x            |        |        |       |     |      |     | VRU-D3-M/B TR   | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 260                            | nein         | SM24A-VST TR  |                    |                             | Analog 0-10 oder 2-10 VDC Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BUDNF | x           | x           | (x)  | x      | x      | x     | x     | x            |              | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | VRU-D3-M/B TR   | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 260                            | nein         | NF24A-VST TR  |                    |                             | Analog 0-10 oder 2-10 VDC Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BUDS  | x           |             | x    | x      | x      |       |       |              |              |              |              |              |        |        |       |     |      |     | VRU-D3-M/B TR   | x                         | x                   | x                            | x                    | dyn.        | 260                            | nein         | LMQ24A-VST TR |                    |                             | Analog 0-10 oder 2-10 VDC Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BUDS  |             | x           | x    | x      | x      | x     | x     | x            |              | x            |              |              |        |        |       |     |      |     | VRU-D3-M/B TR   | x                         | x                   | x                            | x                    | dyn.        | 260                            | nein         | NMQ24A-VST TR |                    |                             | Analog 0-10 oder 2-10 VDC Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BUSN  | x           | x           | x    | x      | x      | x     | x     |              |              |              |              |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1-M/B TR   | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 260                            | nein         | LM24A-VST TR  |                    |                             | Analog 0-10 oder 2-10 VDC Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BUSN  |             |             |      |        |        |       |       | x            | x            | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1-M/B TR   | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 260                            | nein         | NM24A-VST TR  |                    |                             | Analog 0-10 oder 2-10 VDC Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BUSN  |             |             |      |        |        |       |       |              |              |              |              | x            |        |        |       |     |      |     | VRU-M1-M/B TR   | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 260                            | nein         | SM24A-VST TR  |                    |                             | Analog 0-10 oder 2-10 VDC Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BUSNF | x           | x           | x    | x      | x      | x     | x     | x            | x            | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1-M/B TR   | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 260                            | nein         | NF24A-VST TR  |                    |                             | Analog 0-10 oder 2-10 VDC Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BUSS  | x           |             | x    | x      | x      |       |       |              |              |              |              |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1-M/B TR   | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 260                            | nein         | LMQ24A-VST TR |                    |                             | Analog 0-10 oder 2-10 VDC Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |
| BUSS  |             | x           | x    | x      | x      | x     | x     | x            |              | x            |              |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1-M/B TR   | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 260                            | nein         | NMQ24A-VST TR |                    |                             | Analog 0-10 oder 2-10 VDC Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstromregelung |

| Code  | TVR(D) kurz | TVR(D) lang | TVRK | TVZ(D) | TVJ(D) | TVA(D) | TZ(D) | TA(D) | TVJ(D) Gr. 1 | TVJ(D) Gr. 2 | TVT(D) Gr. 1 | TVT(D) Gr. 2 | TVT(D) Gr. 3 | TVM(D) | TVE(D) | TVE-Q | VMR | VMRK | VME | Regler / Fühler            | nicht belastet (verzinkt) | belastet (verzinkt) | belastet (pulverbeschichtet) | belastet (edelstahl) | Messprinzip | Messbereich in [Pa]<br>(TROX EPF) | lageabhängig | Stellantrieb  | Zusatz-<br>komponenten | Zweck der Zusatz-<br>komponente | Kommunikation                                                                   | Bemerkung           |
|-------|-------------|-------------|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|-----|------|-----|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| BUPN  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     |              |              |              |              |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1-M/B TR              | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 450                               | nein         | LM24A-VST TR  |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Kanaldruckregelung  |
| BUPN  |             |             |      |        |        |        |       |       | x            | x            | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1-M/B TR              | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 450                               | nein         | NM24A-VST TR  |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Kanaldruckregelung  |
| BUPN  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              |              | x            |        |        |       |     |      |     | VRU-M1-M/B TR              | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 450                               | nein         | SM24A-VST TR  |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Kanaldruckregelung  |
| BUPNF | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            |              | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1-M/B TR              | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 450                               | nein         | NF24A-VST TR  |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Kanaldruckregelung  |
| BUPS  | x           |             | x    |        | x      |        | x     |       |              |              |              |              |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1-M/B TR              | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 450                               | nein         | LMQ24A-VST TR |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Kanaldruckregelung  |
| BUPS  |             | x           |      | x      |        | x      |       | x     | x            |              | x            |              |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1-M/B TR              | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 450                               | nein         | NMQ24A-VST TR |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Kanaldruckregelung  |
| BURN  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     |              |              |              |              |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1R-M/B TR             | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | +/- 50                            | nein         | LM24A-VST TR  |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Raumdruckregelung   |
| BURN  |             |             |      |        |        |        |       |       | x            | x            | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1R-M/B TR             | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | +/- 50                            | nein         | NM24A-VST TR  |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Raumdruckregelung   |
| BURN  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              |              | x            |        |        |       |     |      |     | VRU-M1R-M/B TR             | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | +/- 50                            | nein         | SM24A-VST TR  |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Raumdruckregelung   |
| BURNF | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            |              | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1R-M/B TR<br>10125074 | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | +/- 50                            | nein         | NF24A-VST TR  |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Raumdruckregelung   |
| BURS  | x           |             | x    |        | x      |        | x     |       |              |              |              |              |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1R-M/B TR<br>10125074 | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | +/- 50                            | nein         | LMQ24A-VST TR |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Raumdruckregelung   |
| BURS  |             | x           |      | x      |        | x      |       | x     | x            |              | x            |              |              |        |        |       |     |      |     | VRU-M1R-M/B TR             | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | +/- 50                            | nein         | NMQ24A-VST TR |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Raumdruckregelung   |
| BTD   |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              |              |              |        | x      |       | x   |      |     | VRU-D3-M/B TR              | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 260                               | nein         | -             |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstrommessung |
| BTS   |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              |              |              |        | x      | x     | x   |      |     | VRU-M1-M/B TR              | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | 260                               | nein         | -             |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Hybridmode<br>BACnet MS/TP<br>Modbus RTU<br>MP-Bus | Volumenstrommessung |

| Code    | TVR(D) kurz | TVR(D) lang | TVR(D) lang | TVRK | TVZ(D) | TVZ(D) | TVA(D) | TVA(D) | TZ(D) | TA(D) | TVJ(D) Gr. 1 | TVJ(D) Gr. 2 | TVT(D) Gr. 1 | TVT(D) Gr. 2 | TVT(D) Gr. 3 | TVM(D) | TVE(D) | TVE-Q | VMR | VMRK | VME | Regler / Fühler | nicht belastet (verzinkt) | belastet (verzinkt) | belastet (pulverbeschichtet) | belastet (edelstahl) | Messprinzip | Messbereich in [Pa]<br>(TROX EPF) | lageabhängig | Stellantrieb | Zusatz-<br>komponenten | Zweck der Zusatz-<br>komponente | Kommunikation                                | Bemerkung                                                       |
|---------|-------------|-------------|-------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SB0N    | x           |             |             | x    | x      | x      | x      | x      | x     | x     |              |              |              |              |              | x      |        |       |     |      |     | ASV205BF132E    |                           | x                   | x                            | x                    | stat.       | 260                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | BACnet MSTP<br>Analog 0 - 10 oder 2 - 10 VDC | Volumenstromregelung                                            |
| SB0N    |             |             |             |      |        |        |        |        |       |       | x            | x            | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | ASV215BF132E    |                           | x                   | x                            | x                    | stat.       | 260                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | BACnet MSTP<br>Analog 0-10 oder 2-10 VDC     | Volumenstromregelung                                            |
| SB0S-LP | x           |             |             | x    | x      | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            | x            | x            |              | x      |        |       |     |      |     | ASV215BF152D    |                           | x                   | x                            | x                    | stat.       | 150                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | BACnet MSTP<br>Analog 0-10 oder 2-10 VDC     | Volumenstromregelung<br>Raumdruckregelung<br>Kanaldruckregelung |
| SB0S    | x           |             |             | x    | x      | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            | x            | x            |              | x      |        |       |     |      |     | ASV215BF152E    |                           | x                   | x                            | x                    | stat.       | 260                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | BACnet MSTP<br>Analog 0-10 oder 2-10 VDC     | Volumenstromregelung<br>Raumdruckregelung<br>Kanaldruckregelung |
| LN0     | x           |             |             | x    | x      | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            | x            | x            |              | x      |        |       |     |      |     | GLB181.1E/3     | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 260                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | Analog 0-10 oder 2-10 VDC                    | Volumenstromregelung                                            |
| LK0     | x           |             |             | x    | x      | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            | x            | x            |              | x      |        |       |     |      |     | GDB181.1E/KN    | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 260                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | KNX-Bus                                      | Volumenstromregelung                                            |
| LK0     |             |             |             |      |        |        |        |        |       |       | x            | x            | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | GLB181.1E/KN    | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 260                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | KNX-Bus                                      | Volumenstromregelung                                            |
| LM0     | x           |             |             | x    | x      | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            | x            | x            |              | x      |        |       |     |      |     | GDB181.1E/MO    | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 260                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | Modbus RTU                                   | Volumenstromregelung                                            |
| LM0     |             |             |             |      |        |        |        |        |       |       | x            | x            | x            | x            |              |        |        |       |     |      |     | GLB181.1E/MO    | x                         | x                   |                              |                      | dyn.        | 260                               | nein         | VAV-Compact  |                        |                                 | Modbus RTU                                   | Volumenstromregelung                                            |

| Code   | Regler / Fühler |             |      |        |        |       |       |              |              |              |              |              | nicht belastet (verzinkt) | belastet (verzinkt) | belastet (pulverbeschichtet) | belastet (edelstahl) | Messprinzip | Messbereich in [Pa]<br>(TROX EPF) | lageabhängig | Stellantrieb          | Zusatz-<br>komponenten | Zweck der Zusatz-<br>komponente         | Kommunikation        | Bemerkung |
|--------|-----------------|-------------|------|--------|--------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------|
|        | TVR(D) kurz     | TVR(D) lang | TVRK | TVZ(D) | TVA(D) | TZ(D) | TA(D) | TVJ(D) Gr. 1 | TVJ(D) Gr. 2 | TVT(D) Gr. 1 | TVT(D) Gr. 2 | TVT(D) Gr. 3 |                           |                     |                              |                      |             |                                   |              |                       |                        |                                         |                      |           |
| XM0    |                 |             |      |        |        |       |       |              |              |              |              |              | x                         | x                   | x                            | x                    | dyn.        | nein                              | Trox Compact |                       |                        | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Modbus RTU | Volumenstromregelung |           |
| XM0-J6 |                 |             |      |        |        |       |       |              |              |              |              |              | x                         | x                   | x                            | x                    | dyn.        | nein                              | Trox Compact | RJ 12-Anschlussbuchse |                        | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Modbus RTU | Volumenstromregelung |           |
| XB0    |                 |             |      |        |        |       |       |              |              |              |              |              | x                         | x                   | x                            | x                    | dyn.        | nein                              | Trox Compact |                       |                        | Analog 0-10 oder 2-10 VDC               | Volumenstromregelung |           |
| XS0    |                 |             |      |        |        |       |       |              |              |              |              |              | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | ja                                | Trox Compact |                       |                        | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Modbus RTU | Volumenstromregelung |           |
| XS0-J6 |                 |             |      |        |        |       |       |              |              |              |              |              | x                         | x                   | x                            | x                    | stat.       | ja                                | Trox Compact | RJ 12-Anschlussbuchse |                        | Analog 0-10 oder 2-10 VDC<br>Modbus RTU | Volumenstromregelung |           |

| Code | TVR(D) kurz | TVR(D) lang | TVRK | TVZ(D) | TVJ(D) | TVA(D) | TZ(D) | TA(D) | TVJ(D) Gr. 1 | TVJ(D) Gr. 2 | TVT(D) Gr. 1 | TVT(D) Gr. 2 | TVT(D) Gr. 3 | TVM(D) | TVE(D) | TVE-Q | VMR | VMRK | VME | Regler / Fühler | nicht belastet (verzinkt) | belastet (verzinkt) | belastet (pulverbeschichtet) | belastet (edelstahl) | Messprinzip | Messbereich in [Pa]<br>(TROX EPF) | lageabhängig            | Stellantrieb | Zusatz-<br>komponenten | Zweck der Zusatz-<br>komponente | Kommunikation                       | Bemerkung                           |
|------|-------------|-------------|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|-----|------|-----|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PG1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            | x            |              |              | x      |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          |              |                        |                                 |                                     | drucklos offen<br>Vol.bereich oben  |
| PG1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            | x      |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      |              |                        |                                 |                                     | drucklos offen<br>Vol.bereich oben  |
| PH1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            |              |              |              | x      |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          |              |                        |                                 |                                     | drucklos zu<br>Vol.bereich oben     |
| PH1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            | x      |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      |              |                        |                                 |                                     | drucklos zu<br>Vol.bereich oben     |
| PJ1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            |              |              |              |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          | RLP100F901   | Raumdruckregler ±20Pa  |                                 | drucklos offen<br>Vol.bereich oben  |                                     |
| PJ1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      | RLP100F901   | Raumdruckregler ±20Pa  |                                 | drucklos offen<br>Vol.bereich oben  |                                     |
| PK1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            |              |              |              |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          | RLP100F901   | Raumdruckregler ±20Pa  |                                 | drucklos zu<br>Vol.bereich oben     |                                     |
| PK1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      | RLP100F901   | Raumdruckregler ±20Pa  |                                 | drucklos zu<br>Vol.bereich oben     |                                     |
| PL1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            |              |              |              |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          | RLP100F915   | Raumdruckregler ±50Pa  |                                 | drucklos offen<br>Vol.bereich oben  |                                     |
| PL1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      | RLP100F915   | Raumdruckregler ±50Pa  |                                 | drucklos offen<br>Vol.bereich oben  |                                     |
| PM1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            |              |              |              |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          | RLP100F915   | Raumdruckregler ±50Pa  |                                 | drucklos zu<br>Vol.bereich oben     |                                     |
| PM1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      | RLP100F915   | Raumdruckregler ±50Pa  |                                 | drucklos zu<br>Vol.bereich oben     |                                     |
| PN1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            |              |              |              | x      |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          |              |                        |                                 |                                     | drucklos offen<br>Vol.bereich unten |
| PN1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            | x      |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      |              |                        |                                 |                                     | drucklos offen<br>Vol.bereich unten |
| PR1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            |              |              |              | x      |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          |              |                        |                                 |                                     | drucklos zu<br>Vol.bereich unten    |
| PR1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            | x      |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      |              |                        |                                 |                                     | drucklos zu<br>Vol.bereich unten    |
| PU1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            |              |              |              |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          | RLP100F901   | Raumdruckregler ±20Pa  |                                 | drucklos offen<br>Vol.bereich unten |                                     |
| PU1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      | RLP100F901   | Raumdruckregler ±20Pa  |                                 | drucklos offen<br>Vol.bereich unten |                                     |
| PV1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            |              |              |              |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          | RLP100F901   | Raumdruckregler ±20Pa  |                                 | drucklos zu<br>Vol.bereich unten    |                                     |
| PV1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      | RLP100F901   | Raumdruckregler ±20Pa  |                                 | drucklos zu<br>Vol.bereich unten    |                                     |
| PX1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            |              |              |              |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          | RLP100F915   | Raumdruckregler ±50Pa  |                                 | drucklos offen<br>Vol.bereich unten |                                     |
| PX1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      | RLP100F915   | Raumdruckregler ±50Pa  |                                 | drucklos offen<br>Vol.bereich unten |                                     |
| PY1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            |              |              |              |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          | RLP100F915   | Raumdruckregler ±50Pa  |                                 | drucklos zu<br>Vol.bereich unten    |                                     |
| PY1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            |        |        |       |     |      |     | RLP100F003      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      | RLP100F915   | Raumdruckregler ±50Pa  |                                 | drucklos zu<br>Vol.bereich unten    |                                     |
| PQ1  | x           | x           | x    | x      | x      | x      | x     | x     | x            | x            |              |              |              |        |        |       |     |      |     | RLP100F123      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Trox (B555DC2)          |              | bei aggressiven Gasen  |                                 | drucklos offen                      |                                     |
| PQ1  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              | x            | x            |        |        |       |     |      |     | RLP100F123      | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | Sauter AK42 P F003      |              | bei aggressiven Gasen  |                                 | drucklos offen                      |                                     |
| P85  |             |             |      |        |        |        |       |       |              |              |              |              |              | x      |        |       |     |      |     | 1 x RLP100F916  | x                         | x                   | x                            | stat.                | 150         | ja                                | AK41P3F003 + AK41P2F003 |              |                        |                                 |                                     | Konstant-Vol.regler                 |