

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.574/DSS del 24 feb 2023

Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti industriali Trenitalia SpA

Con la presente Comunicazione Organizzativa vengono definiti i ruoli e le responsabilità per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, nonché quelli per la loro corretta gestione durante l'esercizio.

FIRMATO

Alessandro Zoratti

Procedura

Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti industriali Trenitalia SpA

**Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti
industriali Trenitalia SpA***Nuova*☒*Revisione Parziale*☐*Revisione Totale*☐**Emanata da:** Direzione Strategie e Sostenibilità**Approvata da:** Direzione Risorse Umane ed Organizzazione**Verificata da:***Responsabile* Direzione Acquisti*Responsabile* Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo*Responsabile* Direzione Tecnica*Responsabile* Direzione Business AV*Responsabile* Direzione Business IC*Responsabile* Direzione Business Regionale**Verifica di conformità con principi e regole di Gruppo:**

FS S.p.A./Corporate Affairs/Human Resources/Organization & People Development/Group Organization

Data emissione/revisione: 24 feb 2023**Data di decorrenza:** 24 feb 2023***Tavola della Revisione***

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	24 feb 2023	Prima emissione

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE	3
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	5
2. STRUTTURE E SOGGETTI.....	6
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	8
3.1 SOTTOPROCESSO 01: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE ATTIVA	10
3.2 SOTTOPROCESSO 02: OTTENIMENTO DI SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IN CASO DI VICINANZA AD AEROPORTI O LINEE FERROVIARIE.....	12
3.3 SOTTOPROCESSO 03: AVVIO DELLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, ISCRIZIONE AL PORTALE GAUDÌ E COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA CONNESSIONE ATTIVA	14
3.4 SOTTOPROCESSO 04: CONCLUSIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO....	16
3.5 SOTTOPROCESSO 05: GESTIONE DELL'OFFICINA ELETTRICA	18
3.6 SOTTOPROCESSO 06: GESTIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE ..	21
3.7 SOTTOPROCESSO 07: FUEL MIX DISCLOSURE E ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'ARERA	23
3.8 SOTTOPROCESSO 08: MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE, DELL'AUTOCONSUMO E DELL'IMMISSIONE IN RETE DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	24
3.9 SOTTOPROCESSO 09: VERIFICA PERIODICA DELLO STATO MANUTENTIVO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO.....	26
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	27
5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	30

1. Scopo e Contenuti della Procedura

La presente Comunicazione Organizzativa, in coerenza con le Linee di Indirizzo di FS SpA in materia di produzione di energia elettrica da Fotovoltaico, intende fornire il quadro di sintesi dell'*iter* autorizzativo che deve essere intrapreso negli impianti industriali aziendali nel caso in cui si intenda procedere alla progettazione, realizzazione, allaccio e attivazione di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra¹ per la produzione di energia elettrica.

In particolare, il presente documento intende standardizzare e proceduralizzare le principali attività propedeutiche all'avvio, all'esercizio e alla gestione di un impianto fotovoltaico, definendo le figure aziendali coinvolte nelle singole fasi dell'intero processo.

Sono, altresì, omessi dalla presente procedura i flussi relativi ad iter quali quello di progettazione o di affidamento lavori, normati da apposita altra documentazione aziendale.

Per i dettagli operativi sull'intero processo di autorizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico si rimanda alle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente (Linee Guida "Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti industriali Trenitalia").

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Trenitalia ai sensi del D.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS; dall'Anti *Bribery & Corruption management system*, dal *Framework di Data Protection* e dal *Framework* di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

¹ Per impianti fotovoltaici a terra, o comunque non ricadenti nella definizione "impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra", la normativa di riferimento può cambiare sensibilmente in funzione delle diverse caratteristiche dell'impianto fotovoltaico (es. potenza installata, area di installazione considerata "area idonea" come da normativa vigente, ecc.) e non viene descritta nella presente Comunicazione Organizzativa.

2. Strutture e Soggetti

- Trenitalia SpA

- Direzione Acquisti (DACQ)
 - Acquisti Pulizie, Commerciale, Staff e Marketing (APCSM)
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC)
 - Amministrazione e Bilancio (AB)
 - Ciclo Attivo e Contabilità Internazionale Traffico (CACIT)
 - Fiscale (FI)
 - Patrimonio Industriale (PI)
 - Procedure e Modelli di Controllo Contabile (MPCC)
 - Processi di Controllo (PC)
- Direzione Business AV (DBAV)
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia AV (SIGSQEAV)
- Direzione Business IC (DBIC)
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia IC (SIGSQEIC)
- Direzione Business Regionale (DBR)
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia Regionale (SIGSQER)
- Direzione Strategie e Sostenibilità (DSS)
 - Sostenibilità (SO)
- Direzione Tecnica (DT)
 - Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali (GCIRII)
 - Gestione Commesse Impianti Industriali AV e IC (GCHAVIC)
 - Gestione Commesse Impianti Industriali Regionale e DT (GCIIRDIT)
 - Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI)
 - Ingegneria Impianti Industriali (III)
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia DT (SIGSQEDT)
- Responsabile di Impianto (RI)
- Referenti Locali per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (RLE)
- Datore di Lavoro / Delegato del Datore di Lavoro (DdL / Delegato DdL)
- Direttore dei Lavori
- Responsabile di Progetto (RdP)

- Ferservizi SpA

- Area Servizi Amministrativi

- Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI)

- Eventuali Enti autorizzativi

- **Gestore dei Sistemi Energetici SpA (GSE)**
- **Terna**
- **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**
- **Eventuali altri organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria (Ad es. Guardia di Finanza)**
- **Distributori Locali**
- **Gestore di rete**
- **Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)**

3. Descrizione Iter Procedurale

In questo paragrafo vengono descritti i responsabili e le azioni necessarie ad ottenere le autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra nei siti industriali Trenitalia SpA (di seguito "**Trenitalia**") e per la sua corretta gestione durante l'esercizio.

Per i dettagli operativi sull'intero processo di autorizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico si rimanda alle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente (Linee Guida "Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti industriali Trenitalia").

Quadro generale sulla gestione di un impianto fotovoltaico

Le attività da compiere per poter attivare ed esercire un impianto fotovoltaico si suddividono in 5 ambiti principali:

1. *CONNESSIONE ATTIVA*

Per poter collegare l'impianto fotovoltaico alla rete elettrica nazionale è necessario attivare con il gestore di rete una **connessione attiva** o **adeguare la connessione esistente**.

Il gestore di rete, nel caso di potenze in immissione inferiori ai 10 MWp, è il Distributore Locale, a cui dovrà essere richiesto il preventivo per la connessione attiva. Ottenuto e approvato il preventivo da parte di Trenitalia, dovranno essere svolti i lavori previsti dal preventivo stesso.

2. *REALIZZAZIONE*

Individuazione della ditta costruttrice dell'impianto fotovoltaico e **realizzazione** dell'impianto stesso.

3. *GAUDÌ*

Ogni impianto di produzione di energia deve essere iscritto al **portale GAUDÌ** (Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti) gestito da Terna, dove dovranno essere inserite le caratteristiche principali dell'impianto. L'iscrizione al portale è un processo le cui diverse fasi si articolano in progressione durante tutto l'iter autorizzativo dell'impianto e comprende passaggi che richiedono l'approvazione del gestore di rete.

4. *OFFICINA ELETTRICA*

Ogni impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile con potenza superiore a 20 kWp, dedicato all'autoproduzione o alla cessione totale in rete, costituisce secondo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un'"Officina Elettrica".

Prima dell'entrata in esercizio, il proprietario dell'impianto deve presentare la **denuncia di Officina Elettrica** presso l'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ottenere la Licenza di esercizio.

5. *CONTRATTO DI VENDITA*

Ogni impianto collegato alla rete nazionale, indipendentemente dalla probabilità di cedere energia alla rete, dovrà stipulare un **contratto per la vendita dell'energia immessa in rete**.

La valorizzazione economica dell'energia ceduta alla rete e non autoconsumata viene definita dal contratto di vendita (convenzione) che può essere stipulato con il GSE (contratto di *Ritiro Dedicato*, RID) o con altro operatore di rete (o trader di energia elettrica)².

Le attività necessarie alla corretta gestione di un impianto fotovoltaico durante l'esercizio si possono suddividere in tre ambiti principali:

² Trenitalia SpA, al momento di pubblicazione della presente Comunicazione Organizzativa, ha scelto di stipulare convenzioni di vendita con il GSE.

1. *MONITORAGGIO*

Il **monitoraggio** della **produzione** e dello **stato manutentivo** di un impianto fotovoltaico è indispensabile per individuare tempestivamente possibili malfunzionamenti e per assicurarsi il mantenimento di performance adeguate dell'impianto. Un monitoraggio corretto prevede al minimo, la raccolta periodica dei dati relativi alla produzione di energia elettrica, all'energia autoconsumata e all'energia immessa in rete.

2. *MANUTENZIONE*

La manutenzione è la componente fondamentale dell'intero processo di gestione di un impianto fotovoltaico, necessaria a mantenere un'elevata performance dell'impianto nel tempo. Per tale motivo è necessario garantire che le attività manutentive vengano previste nelle prassi operative dei siti industriali nei quali sono installati gli impianti fotovoltaici e vengano svolte efficacemente e con continuità nel tempo.

3. *ADEMPIMENTI NORMATIVI*

Una società con diversi impianti fotovoltaici in esercizio deve adempiere ad **obblighi normativi periodici**. Alcuni di questi devono essere assolti per singolo impianto fotovoltaico (ad esempio la gestione dell'Officine Elettrica e della fatturazione nell'ambito contratto di vendita dell'energia elettrica) mentre altri riguardano la totalità del parco fotovoltaico aziendale (ad esempio il *Fuel Mix Disclosure* e gli adempimenti nei confronti dell'ARERA).

3.1 Sottoprocesso 01: Richiesta di preventivo per la connessione attiva

Sottoprocesso 01	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia SpA • Direzioni: AV, IC, R e DT - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (SIGSQEAV, SIGSQEIC, SIGSQER, SIGSQEDT) • Direzione Strategie e Sostenibilità (DSS) - Sostenibilità (SO) • Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) - Patrimonio Industriale (PI) • Direzione Tecnica (DT) - Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali (GCIRII) ▪ Gestione Commesse Impianti Industriali AV e IC (GCIHAVIC) ▪ Gestione Commesse Impianti Industriali Regionale e DT (GCIIRDIT) - Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ▪ Ingegneria Impianti Industriali (III) • Responsabile di Progetto (RdP) • Direttore dei Lavori • Datore di Lavoro / Delegato del Datore di Lavoro (DdL/Delegato DdL) • Responsabile di Impianto (RI) • Referenti Locali per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (RLE) di Impianto Gestore di rete
Il Responsabile di Progetto (RdP), coadiuvato dal Direttore dei Lavori, fornisce al Responsabile di Impianto (RI) e al Responsabile Locale Energia (RLE) a supporto del Datore di Lavoro o suo dirigente delegato, la documentazione necessaria per richiedere il preventivo per la connessione attiva al Gestore di rete³. Il RI e il RLE, coadiuvati dal Responsabile di Progetto ed eventualmente dalla struttura Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia di Direzione (SIGSQE di Direzione AV, IC, R, DT), da DAFC/Patrimonio Industriale (PI) e da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDIT e DT/GCIRII/GCIHAVIC, predispongono quindi la documentazione necessaria e inviano al Gestore di rete la richiesta di preventivo, previa autorizzazione da parte del Datore di Lavoro o suo dirigente delegato, dandone comunicazione al Responsabile di Progetto, alla SIGSQE di Direzione ed a DSS/SO.	

³ Secondo la normativa vigente al momento della pubblicazione della presente Comunicazione Organizzativa, il Gestore di rete a cui inoltrare la domanda di connessione è il Distributore Locale per potenze in immissione inferiori a 10 MW ed è Terna SpA per potenze in immissione pari o superiori a 10 MW.

Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti industriali Trenitalia SpA

Ricevuto, entro 60 giorni dalla richiesta, il preventivo del Gestore di rete, il RI, coadiuvato dal RLE e DT/ITRI/III, ottenuta la firma del Datore di Lavoro o suo dirigente delegato per approvazione del preventivo stesso, formalizza l'accettazione del preventivo con il Gestore di rete informando il Responsabile di Progetto, la SIGSQE di Direzione, DSS/SO, oltre a DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDT e DT/GCIRII/GCIAVIC.

Il predetto preventivo ha una validità di 12 mesi, pertanto scaduto questo termine, qualora i lavori per la costruzione dell'impianto di produzione non fossero conclusi, dovrà essere richiesto da parte del Responsabile di Impianto un nuovo preventivo per la connessione attiva al Gestore di rete.

Per l'*iter* di affidamento dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione si rimanda alla CO 305/AD "Procedura Acquisti", revisione vigente e CO 408/DACQ Procedura Gestione Attività Negoziale, revisione vigente.

Per i soli impianti aventi le caratteristiche⁴ tali da permettere l'accesso all'*iter* semplificato previsto dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico e nel Decreto Ministeriale n.297 del 2 agosto 2022 del Ministero della Transizione Ecologica e loro successive modifiche e integrazioni, il CI e il RLE, coadiuvati dal Responsabile di Progetto ed eventualmente dalle SIGSQE di Direzione e da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDT e DT/GCIRII/GCIAVIC, con l'autorizzazione da parte del Datore di Lavoro o suo dirigente delegato, gestiscono la procedura di *iter* semplificato come riportato nelle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controllo Chiave D. Lgs. 231/2001	Macro-attività (Cod. C): "Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate"
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: "Affidamenti lavori e forniture di beni e servizi"; "Rapporti con le terze parti" <u>ABC Management System:</u> "Acquisti e Appalti"

⁴ Al momento della pubblicazione della presente Comunicazione Organizzativa, tali caratteristiche sono:

- impianti realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi;
- impianti aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kWp;
- impianti realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28 del 2011;

Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti industriali Trenitalia SpA
3.2 Sottoprocesso 02: Ottenimento di specifiche autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto in caso di vicinanza ad aeroporti o linee ferroviarie

Sottoprocesso 02	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia SpA • Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) - Patrimonio Industriale (PI) • Direzioni: AV, IC, R e DT - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (SIGSQEAV, SIGSQEIC, SIGSQER, SIGSQEDT) • Direzione Tecnica (DT) - Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali (GCIRII) ▪ Gestione Commesse Impianti Industriali AV e IC (GCIHAVIC) ▪ Gestione Commesse Impianti Industriali Regionale e DT (GCIIRDT) - Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ▪ Ingegneria Impianti Industriali (III) • Responsabile di Progetto (RdP) • Datore di Lavoro / Delegato del Datore di Lavoro (DdL / Delegato DdL) • Responsabile di Impianto (RI) • Referenti Locali per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (RLE) di Impianto Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
Qualora il sito industriale Trenitalia nel quale è prevista la costruzione dell'impianto fotovoltaico si trovi entro 6 km da un aeroporto o si trovasse a meno di 30 m da una linea ferroviaria, il Responsabile di Progetto, coadiuvato dal RI, dal RLE, dalle SIGSQE di Direzione, da DAFC/PI ed eventualmente da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDT e DT/GCIRII/GCIHAVIC, verifica la necessità di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione da parte dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e/o da parte di RFI ed eventualmente mette in atto, con l'approvazione del Datore di Lavoro o suo dirigente delegato, le attività necessarie all'ottenimento di tali autorizzazioni, come descritto nelle Linee Guida LG 03/DSRS.S revisione vigente.	

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controllo Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Processo a rischio (Cod. M.3): "Attività svolta per l'ottenimento di autorizzazione e licenze connesse alla gestione commerciale del business e/o all'esercizio dell'attività in genere"</i>
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: <i>"Rapporti con la Pubblica Amministrazione"; "Facilitation and extortion payments".</i> <u>ABC Management System:</u> <i>"Rapporti con la Pubblica Amministrazione"</i>

3.3 Sottoprocesso 03: Avvio della costruzione di un impianto fotovoltaico, iscrizione al portale GAUDÌ e completamento dei lavori per la connessione attiva

Sottoprocesso 03	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia SpA • Direzione Strategie e Sostenibilità (DSS) - Sostenibilità (SO) • Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) - Patrimonio Industriale (PI) • Direzioni: AV, IC, R e DT - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (SIGSQEAV, SIGSQEIC, SIGSQER, SIGSQEDT) • Direzione Tecnica (DT) - Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali (GCIRII) ▪ Gestione Commesse Impianti Industriali AV e IC (GCIIAVIC) ▪ Gestione Commesse Impianti Industriali Regionale e DT (GCIIRDIT) - Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ▪ Ingegneria Impianti Industriali (III) • Responsabile di Progetto (RdP) • Datore di Lavoro / Delegato del Datore di Lavoro (DdL / Delegato DdL) • Responsabile di Impianto (RI) • Referenti Locali per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (RLE) di Impianto Gestore di rete
Al momento dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico, il Responsabile di Progetto inoltra il documento attestante l'avvio dei lavori al RI, al RLE, alla SIGSQE di Direzione, a DSS/SO, a DAFC/PI e a DT/ITRI/III. Il RI, coadiuvato dal RLE, comunica la data di avvio lavori al Gestore di rete, secondo le modalità previste dal Gestore stesso. La SIGSQE di Direzione, richiede al RI, al RLE e da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDIT, DT/GCIRII/GCIIAVIC, che si avvalgono anche del supporto del Responsabile di Progetto, coadiuvata da DT/ITRI-III, DT/GCIRII/GCIIRDIT e DT/GCIRII/GCIIAVIC, i documenti contenenti le informazioni tecniche specifiche da inserire nel portale web GAUDÌ di Terna (https://mercato.terna.it/gaudi/) i dati tecnici relativi all'impianto fotovoltaico, , per i successi inserimenti sul portale stesso , così come descritti nelle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente.	

Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti industriali Trenitalia SpA

Il Responsabile di Progetto, con il supporto del RI, del RLE e di DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDT e DT/GCIRII/GCIAVIC, con l'approvazione del Datore di Lavoro o suo dirigente delegato, mette in atto le eventuali azioni necessarie a completare i lavori in carico al richiedente la connessione attiva, laddove previsti dal preventivo di cui al "Sottoprocesso 01".

Conclusi i lavori eventualmente previsti dalla specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione attiva, il Responsabile di Progetto informa il RI, il RLE, la SIGSQE di Direzione e le DSS/SO, DAFC/PI e DT/ITRI/III; il RI, coadiuvato dal RLE, procede ad aggiornare su tale informazione al Gestore di rete. Il Gestore di rete, a sua volta, conclusi i lavori in capo al richiedente, mette in atto le azioni necessarie per concludere eventuali lavori a lui spettanti, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente, e, conclusi i lavori, pubblica sul proprio portale il **Regolamento di Esercizio dell'Impianto** compilato nelle parti di sua competenza.

Il RI, coadiuvato dal RLE e dalla SIGSQE di Direzione, non appena reso disponibile, verifica dal portale del Gestore di rete i dati contenuti nel Regolamento di Esercizio che provvede ad inoltrare al gestore di rete completo di firma del Datore di Lavoro o suo delegato, informando la DAFC/PI.

Recuperata tutta la documentazione necessaria, il CI, coadiuvato dal RLE, dalla SIGSQE di Direzione e da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDT e DT/GCIRII/GCIAVIC, compila il Regolamento di Esercizio e lo inoltra per firma al Datore di Lavoro o suo dirigente delegato.

Ottenuto il Regolamento di Esercizio sottoscritto, il RI, coadiuvato dal RLE, dalla SIGSQE di Direzione e da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDT e DT/GCIRII/GCIAVIC, lo inoltra al Gestore di rete per il suo seguito di competenza e ne informa la SIGSQE di Direzione e DAFC/PI.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controllo Chiave D. Lgs. 231/2001	- Macro-attività (Cod. C): "Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate" - Macro-attività (Cod. H): Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro - Processo a rischio (Cod. I.2): "Gestione dei rifiuti" - Processo a rischio (Cod. M.3): "Attività svolta per l'ottenimento di autorizzazione e licenze connesse alla gestione commerciale del business e/o all'esercizio dell'attività in genere" - Processo a rischio (Cod. M.4) "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge" - Processo a rischio (Cod. O.1): "Utilizzo di sistemi informatici o telematici e di software della Pubblica Amministrazione"
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: "Affidamenti lavori e forniture di beni e servizi"; "Rapporti con le terze parti" <u>ABC Management System:</u> "Acquisti e Appalti"

3.4 Sottoprocesso 04: Conclusione lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico

Sottoprocesso 04	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia SpA • Direzione Strategie e Sostenibilità (DSS) - Sostenibilità (SO) • Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) - Patrimonio Industriale (PI) • Direzioni: AV, IC, R e DT - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (SIGSQEAV, SIGSQEIC, SIGSQER, SIGSQEDT) • Direzione Tecnica (DT) - Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali (GCIRII) ▪ Gestione Commesse Impianti Industriali AV e IC (GCIHAVIC) ▪ Gestione Commesse Impianti Industriali Regionale e DT (GCIIRDT) - Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ▪ Ingegneria Impianti Industriali (III) • Responsabile di Progetto (RdP) • Datore di Lavoro / Delegato del Datore di Lavoro (DdL / Delegato DdL) • Responsabile di Impianto (RI) • Referenti Locali per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (RLE) di Impianto Gestore di rete Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Responsabile di Impianto (RI)
Completati i lavori per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, il Responsabile di Progetto ne informa il RI, il RLE, la SIGSQE di Direzione, DSS/SO, DAFC/PI e DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDT e DT/GCIRII/GCIHAVIC. Il RI a sua volta, coadiuvato dal RLE, dalla SIGSQE di Direzione e da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDT e DT/GCIRII/GCIHAVIC, invia la comunicazione di fine lavori al Gestore di rete, secondo le modalità previste dal gestore stesso. Qualora l'impianto abbia avuto accesso all'<i>iter</i> semplificato previsto dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico e dal Decreto Ministeriale n.297 del 2 agosto 2022 del Ministero della Transizione Ecologica e loro successive modifiche e integrazioni, il RI e il RLE, coadiuvati dal Responsabile di Progetto ed eventualmente dalle SIGSQE di Direzione e da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDT e DT/GCIRII/GCIHAVIC, previa autorizzazione da parte del Datore di Lavoro o suo dirigente delegato, concludono l'<i>iter</i> di autorizzazione semplificato secondo quanto previsto dalle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente, dandone comunicazione al Responsabile di Progetto, alle SIGSQE di Direzione e a DSS/SO.	

Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti industriali Trenitalia SpA

Entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

- la data di completamento della connessione attiva;
- la data di ricevimento, da parte del Gestore di rete, della dichiarazione di fine lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico;
- la data di ricevimento, da parte del Gestore di rete, del Regolamento di Esercizio sottoscritto da Trenitalia;
- la data di attivazione su GAUDÌ dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio";

il Gestore di rete inserisce sul proprio portale la comunicazione di disponibilità all'attivazione della connessione e il RI, coadiuvato dal Responsabile di Progetto, dal RLE, dalla SIGSQE di Direzione, ed eventualmente da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDIT e DT/GCIRII/GCIAVIC, seguirà la fase di attivazione come descritta nelle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente.

Il RI, nel caso ritenga opportuno effettuare delle prove di produzione, deve avvisare formalmente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come indicato nelle Linee Guida LG 03/DRSS.S rev. vigente.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controllo Chiave D. Lgs. 231/2001	• Macro-attività (Cod. C): "Approvvigionamento di beni, lavori e servizi, inclusi i rapporti negoziali con società del Gruppo FS e con altre parti correlate" • Processo a rischio (Cod. M.4) "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge"
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: "Affidamenti lavori e forniture di beni e servizi"; "Rapporti con la Pubblica Amministrazione" <u>ABC Management System:</u> "Acquisti e Appalti"; "Rapporti con la Pubblica Amministrazione"

3.5 Sottoprocesso 05: Gestione dell'Officina Elettrica

Sottoprocesso 05	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia SpA • Direzione Strategie e Sostenibilità (DSS) - Sostenibilità (SO) • Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) - Patrimonio Industriale (PI) - Fiscale (FI) - Procedure e Modelli di Controllo Contabile (PMCC) ▪ Processi di Controllo (PC) • Direzioni: AV, IC, R e DT - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (SIGSQUEAV, SIGSQUEIC, SIGSQUER, SIGSQEDT) • Direzione Tecnica (DT) - Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali (GCIRII) ▪ Gestione Commesse Impianti Industriali AV e IC (GCIHAVIC) ▪ Gestione Commesse Impianti Industriali Regionale e DT (GCIIRDt) - Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ▪ Ingegneria Impianti Industriali (III) • Responsabile di Progetto (RdP) • Datore di Lavoro / Delegato del Datore di Lavoro (DdL / Delegato DdL) • Responsabile di Impianto (RI) • Referenti Locali per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (RLE) di Impianto Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Eventuali organi di controllo dell'Amministrazione Finanziaria (es. Guardia di Finanza)
Nel più breve tempo possibile e, <u>comunque entro 60 giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico</u>, il RI, coadiuvato dal RLE, dalla SIGSQUE di Direzione e da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDt e DT/GCIRII/GCIHAVIC, contatta l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per il territorio dove è installato l'impianto per ottenere l'apposito modulo necessario, conoscere la documentazione completa necessaria, la procedura localmente utilizzata e le tempistiche previste per la denuncia di Officina Elettrica. Il RI, coadiuvato dal RLE, dalla SIGSQUE di Direzione, da DAFC/PI e da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDt e DT/GCIRII/GCIHAVIC, ottenendo le necessarie autorizzazioni dal Datore di Lavoro o delegato aziendale, segue l'intero iter di denuncia di Officina Elettrica ed ottenimento della Licenza di esercizio, come descritto nelle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente.	

Se per l'ottenimento della Licenza di cui trattasi si rendono necessarie specifiche attività da svolgere, il RI, coadiuvato dal RLE, si avvarrà del supporto del Responsabile di Progetto per il buon fine di quanto necessario

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria alla denuncia di Officina Elettrica, l'ufficio delle Dogane e dei Monopoli rilascia al richiedente la **Licenza di esercizio dell'Officina Elettrica** e il **Registro di produzione**, in cui dovrà essere registrata la produzione dell'impianto fotovoltaico con la periodicità indicata nella Licenza stessa.

Il RI, coadiuvato dal RLE, cura tutti gli adempimenti periodici previsti dalla Licenza di Officina Elettrica, come descritto nelle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente.

La Licenza ha validità illimitata salvo cessazione dell'impianto fotovoltaico o revoca per inadempimento degli obblighi previsti, tra cui il versamento annuale per il rinnovo della Licenza. In caso di variazioni societarie o impiantistiche, il RI, con l'ausilio del RLE, della SIGSQUE di Direzione, invia entro 30 giorni una comunicazione, firmata dal Datore di lavoro o suo dirigente delegato (corredata dalla procura che legittima il DdL o suo dirigente delegato a presentare tale richiesta per conto dell'azienda) all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pena la perdita della Licenza di esercizio.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il RI, coadiuvato dal RLE e dalla SIGSQUE di Direzione e da DT/ITRI/III, accede al portale web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it) e scarica il modulo "*Modello AD-1 – Dichiarazione annuale energia elettrica – Anno di imposta [anno precedente rispetto all'anno in corso]*". Il RI, coadiuvato dal RLE, compila il *modulo AD-1*, secondo quanto previsto dalle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente, e lo inoltra al Datore di Lavoro o suo dirigente delegato per la sua approvazione delle informazioni contenute nel modulo.

I contenuti del modulo AD-1 sono nell'esclusiva responsabilità del Datore di Lavoro che può agire tramite delega verso un Dirigente appartenente alla sua struttura. Dunque, compilato e condiviso con il Datore di Lavoro o suo dirigente delegato il *modulo AD-1*, il RI, coadiuvato dal RLE e dalla SIGSQUE di Direzione, lo invia in formato *excel* entro il 1 marzo, insieme al modulo stesso in formato *pdf* con firma olografa o digitale come evidenza di approvazione da parte del Datore di Lavoro o suo dirigente delegato delle informazioni contenute, all'indirizzo mail InfoEnergie@trenitalia.it gestito da DAFC/MPC e, per conoscenza al Datore di Lavoro e suo dirigente delegato, alle SIGSQUE di Direzione, a DSS/SO, a e DT/ITRI-III.

Seguendo il processo descritto nelle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente, entro il 31 marzo di ogni anno, DAFC/PMCC, in mera qualità di sottoscrittore unico per conto di tutta Trenitalia nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, trasmette all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le informazioni contenute nei moduli AD-1 approvate dai Datori di Lavoro o loro dirigenti delegati tramite l'apposito applicativo *web* e inoltra al RI e, per conoscenza, alla SIGSQUE di Direzione, a DSS/SO ed a DAFC/Fiscale, la ricevuta di avvenuta trasmissione.

Nell'ipotesi in cui vengano iniziate delle ispezioni da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione Finanziaria (Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o Guardia di Finanza), il RI deve avvertire il Datore di Lavoro o suo dirigente delegato, contattare DAFC/Fiscale e presenziare le attività di controllo, informandone la SIGSQUE di Direzione.

Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti industriali Trenitalia SpA

L'attività di controllo da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria (Ufficio delle Dogane e dei Monopoli o Guardia di Finanza) si chiude con la verbalizzazione delle verifiche effettuate. Tali verifiche possono avere un esito positivo per la Società, oppure possono generare l'emissione di un processo verbale di constatazione con rilievi con successiva valutazione, circa la presentazione di memorie difensive ovvero l'instaurazione di un possibile contenzioso, successivo al ricevimento dell'avviso di pagamento, a cura di DAFC/Fiscale.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controllo Chiave D. Lgs. 231/2001	• Macro-attività (Cod. H): <i>Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro</i> • Processo a rischio (Cod. I.2): <i>"Gestione dei rifiuti"</i> • Processo a rischio (Cod. M.1): <i>"Rapporti con Enti preposti alla salute e sicurezza sul lavoro (ex D.Lgs. n. 81/08) e tutela ambientale e con i relativi Organismi di controllo in materia"</i> • Processo a rischio (Cod. M.3): <i>"Attività svolta per l'ottenimento di autorizzazione e licenze connesse alla gestione commerciale del business e/o all'esercizio dell'attività in genere"</i> • Processo a rischio (Cod. M.4): <i>"Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge"</i> • Processo a rischio (Cod. O.1): <i>"Utilizzo di sistemi informatici o telematici e di software della Pubblica Amministrazione"</i> • Macro-attività (Cod. U): <i>"Gestione degli adempimenti fiscali"</i>
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: <i>"Rapporti con la Pubblica Amministrazione"; "Facilitation and extortion payments"</i> <u>ABC Management System:</u> <i>"Rapporti con la Pubblica Amministrazione"</i>

3.6 Sottoprocesso 06: Gestione del contratto di vendita dell'energia immessa in rete

Sottoprocesso 06	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia SpA • Direzione Acquisti (DACQ) - Acquisti Pulizie, Commerciale, Staff e Marketing (APCSM) • Direzioni: AV, IC, R e DT - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (SIGSQEAV, SIGSQEIC, SIGSQER, SIGSQEDT) • Direzione Strategie e Sostenibilità (DSS) - Sostenibilità (SO) • Direzione Tecnica (DT) - Gestione Commesse Investimenti Rotabili e Impianti Industriali (GCIRII) ▪ Gestione Commesse Impianti Industriali AV e IC (GCIHAVIC) ▪ Gestione Commesse Impianti Industriali Regionale e DT (GCIIRDT) - Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ▪ Ingegneria Impianti Industriali (III) Responsabile DA/AISM • Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) - Amministrazione e Bilancio (AB) ▪ Ciclo Attivo e Contabilità Internazionale Traffico (CACIT) • Responsabile di Progetto (RdP) • Datore di Lavoro / Delegato del Datore di Lavoro (DdL / Delegato DdL) • Responsabile di Impianto (RI) • Referenti Locali per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (RLE) di Impianto Ferservizi SpA • Area Servizi Amministrativi Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE)

Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti industriali Trenitalia SpA

Entro i 30 giorni precedenti all'attivazione dell'impianto fotovoltaico, il RI, coadiuvato dal RLE, dalla SIGSQUE di Direzione e da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDIT e DT/GCIRII/GCIAVIC, comunica a DSS/SO la necessità di stipulare un contratto di vendita dell'energia elettrica immessa in rete⁵. DSS/SO, in accordo con DACQ/ APCSM e con il RI, coadiuvata dal RLE, da SIGSQUE di Direzione e da DT/ITRI/III, DT/GCIRII/GCIIRDIT e DT/GCIRII/GCIAVIC, provvede e segue l'intero iter di sottoscrizione del contratto di vendita dell'energia elettrica immessa in rete sul portale *web* del Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE), come descritto nelle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente.

Una volta attivato il contratto, periodicamente il GSE pubblica sul proprio portale la proposta di fattura che Trenitalia dovrà emettere nei confronti del GSE stesso per la vendita dell'energia immessa in rete da uno specifico impianto fotovoltaico.

DSS/SO, informando il RI e il RLE, provvede al buon fine di quanto sopra, coadiuvata da DAFC/AB/CACIT e da Ferservizi/Area Servizi Amministrativi, attraverso l'utilizzo del portale *web* del GSE e i necessari canali aziendali per la generazione, gestione e contabilizzazione delle fatture nei confronti del GSE per la vendita di energia elettrica immessa in rete, secondo quanto previsto nelle Linee Guida LG 03/DRSS.S rev. vigente.

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controllo Chiave D. Lgs. 231/2001	• Processo a rischio (Cod. A.4): "Attività svolta per la vendita di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, inclusa la vendita di servizi di trasporto passeggeri" • Processo a rischio (Cod. O.1): "Utilizzo di sistemi informatici o telematici e di software della Pubblica Amministrazione" • Macro-attività (Cod. U): "Gestione degli adempimenti fiscali"
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: "Affidamenti lavori e fornitura di beni e servizi"; "Rapporti con Terze Parti"; "Registrazioni contabili" <u>ABC Management System:</u> "Acquisti e Appalti"

⁵ Il contratto di vendita dell'energia immessa in rete è necessario a tutti gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica nazionale (connessione attiva), anche qualora l'immissione effettiva in rete di energia si reputa possa non verificarsi.

3.7 Sottoprocesso 07: Fuel Mix Disclosure e adempimenti nei confronti dell'ARERA

Sottoprocesso 07	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia SpA - Direzione Strategie e Sostenibilità (DSS) - Sostenibilità (SO) - Direzioni: AV, IC, R e DT - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (SIGSQEAV, SIGSQEIC, SIGSQER, SIGSQEDT) Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE) Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)
DSS/SO, eventualmente supportata dalla SIGSQE di Direzione, attingendo ai dati utilizzati per la rendicontazione del Rapporto di Sostenibilità ovvero ai dati ricevuti mensilmente nell'ambito del monitoraggio dell'energia elettrica da fotovoltaico (Cfr. "Sottoprocesso 08"), accede al portale <i>web</i> del GSE entro il 31 marzo di ogni anno ed inserisce, nelle modalità previste dal GSE stesso, una dichiarazione riguardante il mix energetico dell'energia elettrica immessa in rete nell'anno precedente distinta per fonti di alimentazione (<i>Fuel Mix Disclosure</i>)⁶. Inoltre, DSS/SO eventualmente supportata dalla SIGSQE di Direzione ed eventualmente reperendo le informazioni necessarie tramite le strutture competenti di DAFC, gestisce i diversi adempimenti periodici nei confronti dell'ARERA, che l'ARERA stessa pubblica sul suo portale <i>web</i>, secondo quanto previsto nelle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente.	
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controllo Chiave D. Lgs. 231/2001	- Processo a rischio (Cod. M.4) "Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste dalla legge" - Processo a rischio (Cod. O.1): "Utilizzo di sistemi informatici o telematici e di software della Pubblica Amministrazione"
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: "Rapporti con la Pubblica Amministrazione"; "Facilitation and extortion payments"; "Registrazioni contabili" <u>ABC Management System:</u> "Rapporti con la Pubblica Amministrazione"

⁶ Tale dichiarazione non deve essere effettuata per gli impianti in convenzione di Scambio Sul Posto con il GSE.

3.8 Sottoprocesso 08: Monitoraggio della produzione, dell'autoconsumo e dell'immissione in rete di energia elettrica da fotovoltaico

Sottoprocesso 08	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia SpA • Direzione Strategie e Sostenibilità (DSS) - Sostenibilità (SO) • Direzioni: AV, IC, R e DT - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (SIGSQEAV, SIGSQEIC, SIGSQER, SIGSQEDT) • Direzione Tecnica (DT) - Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ▪ Ingegneria Impianti Industriali (III) • Referenti Locali per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (RLE) di Impianto
Il RLE, eventualmente coadiuvato da tecnici di impianto, all'inizio di ogni mese registra i seguenti valori del mese appena concluso: • totale dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (in kWh); • quota di energia autoconsumata dal sito industriale (in kWh); • quota di energia immessa in rete (in kWh); ed archivia le evidenze dei dati appena raccolti, come descritto nelle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente. <u>Entro il giorno 10 di ogni mese</u>, il RLE inserisce i valori sopra citati, insieme ai dati storici dei mesi precedenti, nei rispettivi "Report mensile di Direzione Energia da Fotovoltaico" e ne informa la SIGSQE di Direzione e DT/ITRI-III. <u>Entro il giorno 15 di ogni mese</u>, la SIGSQE di Direzione verifica l'inserimento dei dati relativi a tutti gli impianti fotovoltaici di sua competenza e informa DSS/SO circa la loro completezza, congruenza e disponibilità. Le modalità di inserimento dei dati nei <i>report</i> sono riportate nelle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente. I dati inerenti alla immissione in rete dell'energia in eccesso prodotta dagli impianti fotovoltaici saranno utilizzati da DSS/SO, tra le altre cose, per l'adempimento normativo relativo al <i>Fuel Mix Disclosure</i> (Cfr. "Sottoprocesso 07").	

**Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti
industriali Trenitalia SpA**

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controllo Chiave D. Lgs. 231/2001	Macro-attività (Cod. B): “Attività di acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e garanzie concessi dalla Pubblica Amministrazione e gestione dei relativi contatti con la Pubblica Amministrazione”
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> Area Sensibile: “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”; <u>ABC Management System:</u> “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.574/DSS del 24 feb 2023 Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti industriali Trenitalia SpA	Pagina 26 di 31
---	--	--------------------------------------

3.9 Sottoprocesso 09: Verifica periodica dello stato manutentivo dell'impianto fotovoltaico

Sottoprocesso 09	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia SpA • Direzione Strategie e Sostenibilità (DSS) - Sostenibilità (SO) • Direzioni: AV, IC, R e DT - Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia (SIGSQEAV, SIGSQEIC, SIGSQER, SIGSQEDT) • Direzione Tecnica (DT) - Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) ▪ Ingegneria Impianti Industriali (III) • Referenti Locali per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (RLE) di Impianto • Responsabile di Impianto (RI)
Nei mesi di <u>gennaio, aprile, luglio e ottobre</u>, il RLE, eventualmente coadiuvato da tecnici di impianto, verifica gli aspetti relativi allo stato manutentivo dell'impianto fotovoltaico di competenza, ne informa la SIGSQE di Direzione, che a sua volta ne informa DSS/SO, secondo quanto riportato nelle Linee Guida LG 03/DSRS.S rev. vigente. Eseguita la verifica, ne informa il RI e concorda con il medesimo eventuali interventi manutentivi da intraprendere. Circa gli interventi manutentivi dovrà essere informata la struttura DT/ITRI/III.	
Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controllo Chiave D. Lgs. 231/2001	• Macro-attività (Cod. H): Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	N.A.

4. Documentazione di Riferimento

- Codice Etico del Gruppo FS Italiane;
- Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TRENITALIA S.p.A. in applicazione del D. Lgs 231/01;
- Antibribery & Corruption Management System di Trenitalia SpA;
- DdG n. 269/AD del 30 maggio 2019 “Politica di Sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA”;
- DdG n. 258/DCSPS del 7 dicembre 2018 “Politica Ambientale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA”;
- GR_IO_ TID “Linea d’Indirizzo – Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici ad uso del Gruppo FS” _n.6_v0.1 del 3 febbraio 2023;
- GR_IO_ TID “Linea d’indirizzo – Sistema di Monitoraggio e Controllo degli Impianti Fotovoltaici del Gruppo FS” _n.7_v0.1 del 3 febbraio 2023;
- CO n.330/AD rev. vig. “Procedura investimenti e disinvestimenti”;
- CO n. 305/AD rev. vig. “Procedura Acquisti”;
- CO n. 408/DACQ, rev. vig. “Procedura Gestione Attività Negoziale”.

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
Delibera AEEGSI del 23/07/2008 ARG/elt 99/08 e suoi successivi aggiornamenti	TICA - Condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione
Delibera ARERA del 7 agosto 2014 421/2014/R/eel	Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
Norma CEI 0-16	Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica
D.lgs n.387 del 29/12/2003 e suoi allegati	Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
D.M. del 10 settembre 2010	Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
D.lgs n.28 del 03 marzo 2011 e suoi allegati	Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
D.lgs n.222 del 25 novembre 2016	Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.124.
D.P.R n.31 del 13 febbraio 2017	Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
D.M. del 19/05/2015	Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.
Documento Enac - Linee Guida LG 2022/02 APT Ed.1 del 26/04/2022	Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali
D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti industriali Trenitalia SpA

D.lgs n.504 del 26 ottobre 1995 e suoi allegati	TUA - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
Circolare 12/D del 25 luglio 2014 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Energia elettrica – Sistemi efficienti di utenza (SEU) – Modalità di applicazione della disciplina delle accise.

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
Delibera AEEGSI n.280 del 06/11/2007 e suoi successivi aggiornamenti	Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04
Delibera AEEGSI del 12/12/2013 578/2013/R/eel e suoi successivi aggiornamenti	TISSPC - Regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
Legge n.19 del 27 febbraio 2017	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative
TUP	Testo unico ricognitivo della produzione elettrica
D.M. del 31 luglio 2009	Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione.
Delibera AEEGSI del 23/06/2008 GOP 35/08 e suoi successivi aggiornamenti	Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione dei dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori.
Delibera ARERA del 24 marzo 2016 137/2016/R/com e suoi successivi aggiornamenti	Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico
Allegato A72 approvato dalla delibera ARERA n.421/2014/R/eel e s.m.i.	Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del sistema elettrico nazionale (RIGEDI) redatta da Terna
D.lgs n.199 dell'8 novembre 2021	Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Legge n.34 del 27 aprile 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

**Gestione di un impianto fotovoltaico nei siti
industriali Trenitalia SpA**

Decreto Legge n.50 del 17 maggio
2022

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

5. Definizioni e Abbreviazioni

ARERA

L'*Autorità Regolatrice per l'Energia, le Reti e l'Ambiente* (precedentemente AEEGSI) è un organismo indipendente, istituito dalla legge 14 novembre 1995, n.481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

Autoproduzione

Attività di generazione di energia elettrica svolta dal soggetto che esercita un'officina di produzione di energia elettrica non come attività economica a sé stante, ma in quanto funzionale ad altra attività del medesimo soggetto.

Fuel Mix Disclosure

Il "*fuel mix disclosure*" consiste nella tracciatura delle fonti energetiche, a partire dal loro utilizzo per produrre energia fino all'uso da parte dei clienti finali, attraverso la dichiarazione da parte dei produttori.

Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori è il soggetto che, nell'interesse del committente, segue l'esecuzione dei lavori ed ha il compito di assicurare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte in totale conformità al progetto e alle condizioni del contratto.

Distributore Locale (DL)

Società che consegnano l'elettricità all'utente finale, dopo la produzione e la trasmissione, attraverso una rete di distribuzione elettrica capillare.

ENAC

L'*Ente Nazionale per l'Aviazione Civile* è l'unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia.

Gestore di rete

Il gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica. Nel caso di potenze in immissione inferiori ai 10 MW, il gestore di rete è il Distributore Locale, mentre nel caso di potenze in immissioni superiori ai 10 MW è Terna S.p.A.

GSE

Il *Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.* è una società per azioni a capitale pubblico con ruolo centrale nella promozione, incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. Azionista unico del GSE è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell'azionista con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti (GAUDÌ)

Con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 124/10 è stato istituito il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (GAUDÌ), gestito da Terna.

GAUDÌ è il sistema informatico che gestisce i dati anagrafici e tecnici degli impianti di produzione di energia e delle unità di produzione, rilevanti e non rilevanti, consentendo di stampare l'attestato di registrazione e di seguire il processo di qualificazione di impianti e unità di produzione al mercato.

Referenti Locali per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (RLE)

Referenti territoriali, coordinati funzionalmente dalla SIGSQE della Direzione di Business/DT di appartenenza, cui è affidata la gestione del tema energia nel sito o Unità Produttiva di competenza. La nomina degli RLE avviene tramite la CO n.295, documento aziendale che identifica anche il ruolo e le mansioni dei referenti.

Regolamento di Esercizio

Ai fini dell'allaccio di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete di distribuzione locale, è necessario che il DL e il produttore redigano e sottoscrivano un regolamento tecnico di esercizio.

Tecnici di Impianto

Personale in forza presso i siti di manutenzione di Trenitalia SpA con qualsivoglia mansione aziendale di tipo tecnico, operativo o gestionale.

Terna

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è la società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla Rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale.

Trader di energia elettrica

Persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione o distribuzione nei paesi dell'Unione Europea.