Parte 3 – Geração Distribuída (GD I, GD II, GD III)

Lei 14.300/2022, Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), Fio B e modalidades

Nota sobre nomenclatura: 'GD I, GD II, GD III' é uma sigla do mercado (não está escrita assim na lei) para as regras de transição da Lei 14.300. Confirme com seu time como a Replay chama cada coisa. Abaixo uso a convenção mais comum.

1. O que é GD

Micro e minigeração distribuída = usinas pequenas (principalmente solar) conectadas à rede da distribuidora e que injetam energia gerando **créditos** que abatem o consumo, pelo **SCEE** (Sistema de Compensação de Energia Elétrica).

Categoria	Potência instalada
Microgeração	Até 75 kW
Minigeração	De 75 kW até 5 MW (fontes despacháveis: até 3 MW)

2. Modalidades

Modalidade	Como funciona	Exemplo
Geração na própria UC (local)	Usina e consumo na mesma unidade	Telhado de indústria
Autoconsumo remoto	Usina em um lugar, consumo em outras UCs do mesmo titular (mesma distribuidora)	Matriz e filiais
Geração compartilhada	Consórcio ou cooperativa de consumidores; cada um com % de créditos	Fazenda solar com vários consórcios
EMUC	Empreendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras (condomínio)	Prédio comercial/residencial
Comunidade / Associação	Variante de compartilhada (cooperativas, consórcios)	

3. Marco legal: transição

Regra	Quem entra	Como compensa
GD I (direito adquirido)	Solicitação de acesso protocolada na distribuidora até **07/01/2023** (12 meses após a publicação da lei)	Regra antiga: compensa praticamente 1 kWh injetado por 1 kWh consumido (TE + TUSD), até **31/12/2045**
GD II (transição)	Solicitação após 07/01/2023	Compensa TE + TUSD, mas passa a pagar **Fio B escalonado** sobre a energia compensada (e outros componentes não compensáveis)

Regra	Quem entra	Como compensa
GD III (regra definitiva)	Após o fim da transição da lei (a partir de 2029) / conforme ANEEL	Valoração dos benefícios da GD definida pela ANEEL; Fio B 100% e outros componentes [VERIFICAR REN vigente]

Atenção: em algumas empresas, 'GD I' e 'GD II' também são usados para classificar contratos por tipo de projeto ou por fase da carteira. Cheque o dicionário interno antes de comparar com a lei.

4. Fio B escalonado (GD II)

Para quem protocolou depois de 07/01/2023, o crédito compensado passa a pagar progressivamente o **Fio B** (parcela da TUSD que remunera a distribuição):

Ano	% Fio B cobrado sobre a energia compensada
2023	15%
2024	30%
2025	45%
2026	60%
2027	75%
2028	90%
2029 em diante	Regra definitiva (GD III) - valoração da ANEEL

As porcentagens acima seguem a Lei 14.300 para as modalidades previstas na transição. **[VERIFICAR]** exceções: usinas remotas e compartilhadas > 500 kW (não autoconsumo) seguem regras mais pesadas (Fio B maior e componentes extras). Hoje estamos em 2026 -> 60% para quem está na transição.

5. Créditos

- Validade: **60 meses** (5 anos) a partir da geração.
- Compensa na ordem: própria UC, depois as demais cadastradas (por prioridade definida pelo titular).
- Mesma distribuidora e mesma área de concessão. Mesmo titular (CPF/CNPJ) no autoconsumo remoto.
- Créditos **não são dinheiro**: não podem ser vendidos a terceiros fora do SCEE.
- O consumidor sempre paga o **mínimo faturavel** (custo de disponibilidade) em B: 30 kWh (monof.), 50 kWh (bif.), 100 kWh (trif.) - verificar regra GD.

6. Exemplo numérico (ilustrativo)

Cliente B3 comercial trifásico. Consumo 1.000 kWh. Geração 800 kWh. Fio B R$ 0,20/kWh (fictício).

GD I: energia a faturar = 1.000 - 800 = 200 kWh (maior que o mínimo de 100). Paga 200 kWh x tarifa cheia.
GD II em 2026: mesma coisa + Fio B sobre a energia compensada: 800 x R$ 0,20 x 60% = **R$ 96,00** (antes de impostos, que costumam incidir sobre isso).
Conclusão: a GD II compensa menos; a economia do cliente cai e o cálculo do desconto contratado precisa considerar o Fio B do ano.

7. Como a Replay (provavelmente) ganha dinheiro com GD

Modelos comuns no mercado - confirme qual é o da sua empresa:

- **Assinatura/geração compartilhada:** cliente paga mensalidade com desconto (ex.: 15-25%) sobre a energia compensada; a empresa fica com a diferença após custos de usina.
- **Aluguel/arrendamento de usina:** cliente paga valor fixo por kWh ou por kW; cliente recebe créditos.
- **Venda de créditos (via consórcio):** consórcio compra a usina e distribui os créditos.
- **O&M e gestão:** opera a usina, concilia fatura, repassa créditos aos consorciados.

8. Perguntas para o dia a dia

- O cliente está na GD I ou II? Qual a data de protocolo do parecer de acesso?
- Qual o rateio vigente de créditos (%) e quando foi atualizado?
- Os créditos foram lançados corretamente na fatura da distribuidora?
- Qual o saldo de créditos e quando vence o mais antigo?
- Qual o desconto contratado e sobre qual base (tarifa com ou sem impostos, com ou sem Fio B)?
- Houve reajuste tarifário recente que muda a base de cálculo?